




# Welcome to Your Sofle Choc Pro BT Keyboard

This keyboard combines premium wireless features, powerful customization, and sleek portability.

## Configuration & Custom Firmware

- **Online ZMK keymap editor (Recommended):**  
 [nickcoutsos.github.io/keymap-editor](https://nickcoutsos.github.io/keymap-editor)
- **ZMK Studio:**  
Easy-to-use app to configure keys and settings.  
Raise layer button + B to **unlock**.  
 [zmk.studio/download](https://zmk.studio/download)
- **Advanced users:**  
Compile custom firmware from our config repo:  
 [github.com/Keebart/zmk-config](https://github.com/Keebart/zmk-config)

## Flashing New Firmware

1. **Locate the reset button** – It's next to the USB port on the bottom of the case.
2. **Double-press it** using a SIM card tool.
3. The board will show up as a drive named **KEEBART**.
4. Drag and drop the new .uf2 firmware file onto it – done!



## Bluetooth Profiles

- The keyboard supports **multiple Bluetooth profiles**.
- Use a **new profile to pair with a new device**.
- Switch profiles using the **BT keys** in your keymap.
- Switching between devices is fast and seamless once paired.

## Battery & Power Tips

- **Battery size** (if you ever replace it):  
Max: **51×34×3 mm**  
You can use the **Molex Pico-Ezmate connector**, or solder directly to the + (plus) and – (minus) pads next to it.
- **Turn off RGB LEDs** to significantly extend battery life.  
(With RGB on, battery life may be only a few hours.)
- **On/Off Switches**  
Each half has a switch on the inner side.
  - **OFF** = Switch in the bottom position: completely disconnect from battery
  - **ON** = Switch in the top position: will go into sleep mode when idle




## Need Help?

- Join our **friendly and helpful community** on Discord:  
 [keebart.com/discord](https://keebart.com/discord)
- Got questions? Reach us at:  
 [info@keebart.com](mailto:info@keebart.com)

# Willkommen zu deiner Sofle Choc Pro BT Tastatur

Diese Tastatur kombiniert moderne drahtlose Funktionen, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und ein schlankes, tragbares Design.

## Konfiguration & Benutzerdefinierte Firmware

- **Online ZMK Editor (empfohlen):**  
 [nickcoutsos.github.io/keymap-editor](https://nickcoutsos.github.io/keymap-editor)
- **ZMK Studio:**  
Programm, um Tastenbelegungen und Einstellungen anzupassen. Raise Layer-Taste + B zum **entsperren**.  
 [zmk.studio/download](https://zmk.studio/download)
- **Für fortgeschrittene Nutzer:**  
Erstelle eigene Firmware aus unserem Config-Repo:  
 [github.com/Keebart/zmk-config](https://github.com/Keebart/zmk-config)

## Neue Firmware flashen

5. **Den Reset-Knopf finden** – Neben dem USB-Port auf der Unterseite des Gehäuses.
6. **Zweimal** mit einem SIM-Kartentool drücken.
7. Das Board erscheint als Laufwerk **KEEBART** im Dateexplorer.
8. Ziehe die neue .uf2-Firmware-Datei einfach auf das Laufwerk – fertig!

## Bluetooth-Profil

- Die Tastatur unterstützt **mehrere Bluetooth-Profil**.
- Verwende ein **neues Profil**, um dich mit einem neuen Gerät zu koppeln.
- Profile kannst du über die **BT-Tasten** in der Keymap wechseln.
- Einmal gekoppelte Geräte können schnell gewechselt werden.

## Akku- & Energiespartipps

- **Akkugröße** (wenn Du den Akku irgendwann wechseln möchtest):  
Maximal: **51×34×3 mm**  
Anschluss über **Molex Pico-Ezmate-Stecker** oder direktes Löten an die + (Plus) und – (Minus) Pads neben dem Molex-Stecker.
- **RGB-LEDs ausschalten**, um die Akkulaufzeit stark zu verlängern.
- **An-/Ausschalter**  
Jede Hälfte hat an der Innenseite einen Schalter.
  - **OFF** = Schalter unten: vollständige Trennung vom Akku
  - **ON** = Schalter oben: Tastatur geht nach Inaktivität in den Schlafmodus über

## Brauchst du Hilfe?

- Tritt unserer **freundlichen Community auf Discord** bei:  
 [keebart.com/discord](https://keebart.com/discord)
- Fragen? Schreib uns:  
 [info@keebart.com](mailto:info@keebart.com)