Franken FDK AAC

Franken FDK AAC is the Fraunhofer FDK AAC encoder (libfdk-aac 2.0.3, mstorsjo/fdk-aac) with the nu774/fdkaac 1.0.2 frontend, extended with switches that expose decisions FDK normally makes on its own: how stereo is coded, how the high band is rebuilt, where bands may be cut to zero, how transients are handled, how bits are distributed over time. It is meant for engineers who want to hear and measure what those decisions do, especially at the extremes: very low bitrates, forced wide bands, speech, streaming.

Author: Michał Dziwisz. Subject-matter consultant: Patryk Faliszewski. Built on open source: libfdk-aac (Fraunhofer IIS) and the nu774/fdkaac frontend.

Without any of the new switches the encoder produces exactly what stock FDK produces, byte for byte. Every switch is opt-in, and every one of them can also make things worse: they let you go where FDK's own tuning deliberately does not.

Download

Prebuilt Windows binaries are published as GitHub Releases and download without an account:

https://github.com/michaldziwisz/franken-fdk-aac/releases/latest

`franken-fdk-aac-x64-vX.Y.Z.zip` is 64-bit, the `x86` one is 32-bit. Each zip contains the static encoder (no DLLs) and the full documentation. The repository itself holds sources only; building is described at the end of this document.

First steps

All original frontend options work as before (`-p`, `-b`, `-m`, `-w`, `-a`, `-s`, `-f`, tagging); `fdkaac-franken-x64.exe --help` lists them together with the new ones.

1. Encode once with `--verbose` and read what the encoder actually set up:

   ```
   fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --verbose -o out.m4a in.wav
   ```

2. Change one switch at a time and check in `--verbose`, under `franken overrides applied`, that it took effect.

3. Listen, and where it matters, measure: decode both versions and compare. The tools in `tools/` in the repository do this for holes, pre-echo and stereo error.

Recipes

Each of these is a tested starting point, not a preset to apply blindly.

```
# LC stereo at a low bitrate with a wide band: fewer holes, less pre-
echo
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 32000 -w 17000 --hole-ladder 2 --avoid-
holes 1 --window-shape 1 -o out.m4a in.wav

# The same at 40 kbps, with a calmer attack detector for percussive
material
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 40000 -w 18000 --hole-ladder 2 --avoid-
holes 1 --window-shape 1 --attack-decay 0.9 -o out.m4a in.wav

# More stereo width at the expense of the centre
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --side-bias 6 -o out.m4a in.wav

# Quasi-VBR around 128 kbps: CBR engine with room to breathe
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-
reservoir 6000 -o out.m4a in.wav

# HE-AAC with a softer, less metallic high band
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 32000 --sbr-softness 4 -o out.m4a
in.wav

# HE-AAC v2 with a wider core than FDK picks
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a
in.wav

# Stream that a listener tuning in decodes with SBR at once
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 48000 --sbr-header-period 1 -f 2 -o
out.aac in.wav

# AAC-LD with a wider core and more TNS against pre-echo (LD needs
LOAS, not ADTS)
fdkaac-franken-x64.exe -p 23 -b 64000 --core-cutoff 12000 --tns-thresh
0.7 -f 10 -o out.loas in.wav

# Extremely low HE-AAC v2: 8000 bps stereo
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a
in48k.wav

# Full 42 kHz core from a 96 kHz source
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff
40000 -o out.m4a in96k.wav
```

The last one reports `core bandwidth: 42000 Hz` in `--verbose`: the requested 40000 Hz is snapped up to the next scalefactor band edge.

Switch reference

This is the reference. Every switch gets its own card, and every card is built the same way, so you can read only the card you need.

How a card reads

The heading is the switch as you type it, with its argument. Under it:

- A single bold sentence: what the switch is for, in terms of sound or behaviour.
- **Applies to**: the profiles and situations where the switch has an effect. If a switch does nothing in a profile, it says so here.
- **Values**: the legal range, the unit, and the default. The default is always the value that means "stock FDK decides".
- **Input**: whether the switch takes a whole number, a decimal, a flag or text.
- Then the explanation: the problem first, the mechanism in plain words, then what happens as you move the value up and down.
- **Examples**: for a numeric switch with room to move, a mild, a strong and a deliberately exaggerated setting in each direction. Enumerated switches get a list of every value instead.
- **Works with / against**: interactions, and which other switch masks this one.
- **Measured**: only real measurements, with the material and conditions. The line is missing when there is no measurement.
- **Under the hood**: one or two lines for the curious. Skip it freely.

Shared conventions

These hold for every card and are not repeated in each one.

Off = stock. Every Frankenstein switch is off unless you give it. With none of them on the command line, the output is byte identical to stock FDK. "Off" is spelled `-1` for almost all of them (the sentinel meaning "leave FDK's own decision"), and `0` for `--core-cutoff`, `--side-bias`, `--side-knee` and `--mask-slope`, where `-1` would be a legal working value.

Decimal input. Decimal switches accept `.` or `,`, up to three decimal places. The value is rounded half away from zero, and the range is then checked on the rounded value. Anything else is an error: `1e1`, `nan`, `3x`, embedded spaces. Whole number switches reject fractions, so `128,5` where an integer is expected is an error, not a silent truncation.

Units. Four conventions appear throughout:

- `dB`: a plain decibel offset, positive or negative.

- `x100`: an integer that is a hundred times the real value, so `100` means 1.00, `90` means 0.90, `400` means 4.00.
- `Q8`: a fixed point integer where `256` means 1.0. So `128` is 0.5, `384` is 1.5, `512` is 2.0, `4096` is 16.0. Q8 is FDK's own internal scale, which is why it leaks into the command line.
- `SFB`: a scalefactor band number, counted from `0` at the bottom of the spectrum upwards. A scalefactor band is a group of spectral lines that share one scalefactor, roughly following critical bandwidth: narrow at the bottom, wide at the top. How many bands exist depends on profile, sample rate and the coded bandwidth, so an SFB number is only meaningful once you know that count. `--verbose` prints it, for example `active SFBs (long): 49` at AAC-LC 48 kHz stereo.

Checking what took effect. `--verbose` prints the effective, initialised encoder parameters before encoding starts, plus a line `franken overrides applied` listing the switches that actually deviate from stock in this run. If a value you set does not show up there, it did not take effect, and no amount of listening will tell you that faster.

How `-b` is read

Three conventions live side by side, and mixing them up is the most common way to get a surprising file size.

- **Normal operation**: `-b` is bits per second, but the frontend accepts the short form too. Small numbers are read as kilobits, so `-b 128` and `-b 128000` both mean 128 kbps, and `-b 1152` means 1152 kbps.
- **With `--unlock-bitrate`**: `-b` is read literally as bits per second, with no kilobit shortcut. `-b 6000` is 6000 bps. `-b 1152` in this mode is 1152 bps, which is practically nothing; the program warns when a value looks like that mistake.
- **With `--dab`**: `-b` is kilobits per second, in the range 8..192 and a multiple of 8. The encoder multiplies by 1000 itself, so `-b 96` is 96 kbps. If you combine `--dab` with `--unlock-bitrate`, `-b` goes back to being literal bps.

The upper ceiling is not a switch and cannot be lifted: an AAC frame holds at most 6144 bits per channel. At 48 kHz that is roughly 576 kbps per channel.

Transport note for LD and ELD

AAC-LD (`-p 23`) and AAC-ELD (`-p 39`) work in this encoder, but they cannot be written into ADTS. Asking for `-f 2` with those profiles ends in "encoder initialization failed", and the failure is the transport format, not the profile. Use M4A (`-f 0`, the default), LATM (`-f 6` or `-f 7`) or LOAS (`-f 10`). LOAS is the practical choice when you want a bare stream to measure or to feed

somewhere, because it is a self contained byte stream the way ADTS is for LC and HE-AAC.

Map of the groups

The switches are grouped in `--help` roughly from easy to geeky, and this reference follows the same order.

- **A. Start here**: the consumer knobs. Diagnostics, intensity stereo in one slider, speech tuning, and the two opt-in flags that remove built-in limits.
- **B. Stereo coding**: mid/side, intensity stereo in detail, parametric stereo.
- **C. Bandwidth and SBR**: the high band, its detectors, estimators and grid.
- **D. Masking, noise shaping and detail**: the psychoacoustic thresholds, the SNR the encoder demands per band, TNS and PNS.
- **E. Core transients, pre-echo and spectral holes**: the LC, LD and ELD core under bit pressure.
- **F. Block switching and bitrate control**: the long/short decision, the bit reservoir and the quasi-VBR knobs.
- **G. DAB+ output**: digital radio superframes.

A. Start here

Five switches. One of them only looks at the encoder, two of them tune it, and two remove limits that stock FDK enforces. If you are new to this build, read `--verbose` first and use it after every other switch you try.

`--verbose`

Prints the encoder's real, initialised settings to stderr before encoding, so you can see what actually took effect.

- Applies to: every profile and every transport. Changes nothing in the output stream.
- Values: flag, no argument; default: off
- Input: flag

The encoder makes a large number of decisions from your command line, and most of them are not the values you typed. Bandwidth gets snapped to a scalefactor band boundary. Bitrate selects a row in a tuning table that in turn sets PNS, intensity stereo and the SBR grid. A switch you spelled correctly may still be ignored because the profile has no such mechanism. `--verbose` is the only way to see the result of all that before you spend time listening.

What it prints: the profile (AOT), bitrate and bitrate mode, sample rate, channel mode, the effective core bandwidth in Hz together with its source (`from -w`, `from --core-cutoff`, or `auto`), afterburner state, transport and signaling, and the state of the coding tools the encoder picked for itself, that is TNS, PNS, intensity stereo and MS stereo on or off. When SBR is active it adds the SBR ratio, the effective start and stop frequency indices, the frequency scale, noise bands, amplitude resolution and, for the whole band, a `final BW (AAC+SBR)` estimate. It prints the reservoir budget block, which tells you the average bits per frame and the ceilings, and it prints `active SFBs (long)`, which is the number you need before setting any SFB based switch. At the end comes the list `franken overrides applied`, naming only the switches that really deviate from stock in this run.

Three readings repay attention. The core bandwidth is SFB anchored, so a typed `-w 17300` can come back as `17915 Hz`: the encoder cannot cut inside a band. Under SBR the `-w` value is ignored but still labelled `[from -w]`, which is confusing until you remember that `--core-cutoff` is the switch that works there. And `active SFBs (long)` is the ceiling for `--msbands`, `--isbands` and every `<sfb>` argument: asking for band 48 when only 40 are coded is not an error, it simply does nothing.

Values:

- `--verbose`: print the dump. There is no off switch, since omitting it is off.

Example in context:

```
fdkaac -p 5 -b 64000 --verbose -o out.m4a in.wav
```

Works with / against: nothing. It is the diagnostic for everything else in this reference, and the fastest answer to "did my switch do anything at all".

Measured: at AAC-LC 48 kHz stereo it reports `active SFBs (long): 49`. At HE-AAC v2 48 kHz the default core cutoff comes out at 8613 Hz.

`--is-aggression <0..100>`

One slider for how eagerly the encoder collapses upper bands to intensity stereo, trading stereo separation at the top for bits.

- Applies to: profiles with a real stereo core, so AAC-LC, AAC-LD and AAC-ELD, and the core of HE-AAC. No effect on mono. Under HE-AAC v2 the stereo image is carried by parametric stereo on a mono core, so intensity stereo has nothing to act on.
- Values: `0..100`, where `0` is stock FDK; default: `-1`, off (identical to stock)
- Input: whole number

Intensity stereo (IS) replaces separate left and right spectra in the upper bands with one shared energy envelope plus a direction. The ear localises high tones poorly, so this is cheap: you drop half the data in those bands and pay in stereo separation at the top. On material with genuinely different highs in the two channels, for instance cymbals placed hard to one side or wide spatial effects, you pay audibly.

Stock FDK is extremely shy about IS, which is why people conclude the switch does nothing. There are four gates, and a band needs to pass all of them at once: an admission gate that only considers IS when bitrate per band is below a threshold, a correlation threshold of about 0.95 between the channels, a minimum run of 6 consecutive bands, and a stable direction. Loosening one gate usually changes nothing, because another still blocks. `--is-aggression` moves all of them together, coherently: it drops the bitrate and bandwidth gate and loosens the correlation, direction and region requirements as the number rises.

Higher means more bands coded as IS, fewer bits spent on the top of the spectrum, and weaker stereo separation up there. `100` is the real maximum: gate removed, correlation loosened to roughly 0.475, a region of a single band is enough, and the direction tolerance is wide. Low values are not useful as a fine trim, because a small loosening often still leaves another gate binding; `1` changed nothing on our test material. The useful working window starts around 30.

There is only one direction to travel, since `0` is already stock and stock is close to "never".

Examples:

- Mild, more IS: `--is-aggression 30`. Bands start going to IS on correlated material. Image at the top narrows slightly, a few percent of bits freed for the rest.
- Strong, more IS: `--is-aggression 50`. Clearly more bands in IS. Audible narrowing on cymbals and reverb tails, a real bit saving at 48..96 kbps.
- Exaggerated, more IS: `--is-aggression 100`. Almost anything that can go to IS does. The top of the image glues to the centre and panned highs drift. Useful at 32 kbps and below, and as a caricature to hear what IS sounds like when you let it run.

Works with / against: the explicit `--is-*` switches in group B override whatever the slider set, so use the slider first and only reach for `--is-corr-thresh`, `--is-min-sfbs` and `--is-lr-ratio` if you need precision. `--is 0` disables intensity stereo outright and makes this switch irrelevant. `--is-force-lo` and `--is-force-hi` bypass every gate, so they do not need this slider at all. `--verbose` prints the effective correlation threshold and minimum band count, which is how you confirm the slider landed.

Measured: on mix48 at AAC-LC 64 kbps, `1` produced no stream change, while `30`, `50` and `100` each changed the stream.

`--speech`

Switches the SBR layer to its speech tuning: different inverse filtering, a different noise floor, and no parametric coding of the high band.

- Applies to: HE-AAC and HE-AAC v2, that is wherever SBR is running, including ELD with SBR. No effect on AAC-LC, which has no separate speech mode anywhere in FDK.
- Values: flag; default: off (music tuning)
- Input: flag

SBR rebuilds the high band from the coded low band, and it needs to know how tonal the source is to decide how much to whiten the patched band and how much noise to fill in. Music and speech have very different answers. Speech at low bitrate suffers a specific artifact when the music tuning is used: the reconstructed top gurgles, because the estimator keeps deciding the patch is tonal when it is really a moving formant plus breath.

The flag changes several things at once: the inverse filtering decision table switches to the speech table, the noise floor weighting goes to the speech value, and parametric coding of the high band is disabled. For a podcast, an audiobook or dialogue at 24..48 kbps the result is a more natural top with less gurgling.

If you want only part of what the flag does, the pieces are available separately: `--sbr-invf-table 1` gives just the speech decision table, `--sbr-nf-weight 1.0` just the speech noise weight, and `--sbr-softness 4` both of them, in each case without touching the crossover and without disabling parametric coding.

For speech in plain AAC-LC there is no equivalent, and this reference will not pretend otherwise. The LC psychoacoustic model is the same for speech and music. What helps there instead is narrowing the band, since speech has little content high up, with `--core-cutoff 12000` to `14000`, and at very low bitrate turning on noise substitution with `--pns 1 --force-pns`.

Values:

- omitted: music tuning (stock).
- `--speech`: speech tuning.

Example in context:

```
fdkaac -p 5 -b 32000 --speech -o speech.m4a podcast.wav
```

Works with / against: the explicit SBR estimator switches in group C win over it, so `--sbr-invf` forces a fixed inverse filtering level regardless. `--sbr-invf-table` and `--sbr-nf-weight` follow `--speech` when left at `-1`, which is how a single flag can move both.

Measured: no effect at all on AAC-LC; changes the HE-AAC stream.

`--uncap-bandwidth`

Removes FDK's hard 20 kHz limit on core bandwidth so `--core-cutoff` can reach up to Nyquist.

- Applies to: any profile with a core you can widen, in practice AAC-LC at high bitrate from a high sample rate source. Meaningless without `--core-cutoff`.
- Values: flag; default: off (the 20 kHz cap applies)
- Input: flag

FDK clamps core bandwidth to `min(20000, sr/2)`. The reasoning is sound for normal material: almost nobody hears above 20 kHz, and the bits are better spent lower. The consequence is that a 96 kHz source encoded at a generous bitrate still codes nothing above 20 kHz, no matter what you ask for, and the extra sample rate buys you only a gentler antialiasing slope.

This flag lifts the clamp. On its own it does nothing at all: it only raises the ceiling, it does not move the bandwidth. The switch that moves the bandwidth is `--core-cutoff <hz>`, and with the cap lifted that switch can go up to half the sample rate.

Be clear about what you are buying. Content above 20 kHz costs bits that come out of the audible band unless your bitrate has real headroom, and streams with bandwidth beyond the usual range sit outside typical practice, so some decoders may balk. This is a deliberate opt-in, which is why it is a separate flag rather than a side effect of `--core-cutoff`.

Values:

- omitted: core bandwidth clamped at 20 kHz (stock).
- `--uncap-bandwidth`: clamp lifted, `--core-cutoff` free up to `sr/2`.

Example in context:

```
fdkaac -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 --ath-scale 200 \
    -o out.m4a in96k.wav
```

Works with / against: requires `--core-cutoff`. Under SBR, `-w` is ignored and `--core-cutoff` is the switch that works, so the pair is also the way to widen a core sitting under SBR. Pairs naturally with `--ath-scale` below 256 when

you have bitrate to spare, since there is no point coding 40 kHz of band at thresholds tuned for scarcity.

Measured: 96 kHz input, AAC-LC 400 kbps, broadband noise. Without the flag, `--core-cutoff 40000` gives `20000 Hz` in `--verbose` and essentially zero energy above 20 kHz. With the flag, `--verbose` reports `40000 Hz` and the decoded file carries about 10 percent of its energy in 20..24 kHz, about 20 percent in 24..32 kHz and about 20 percent in 32..44 kHz. This encoder has no 96 kHz test signal checked in, so treat that as a prior measurement rather than one you can reproduce from the shipped material.

`--unlock-bitrate`

Removes the lower bitrate floors that every profile enforces, and makes `-b` literal bits per second.

- Applies to: every profile. The floors removed differ by profile, see below.
- Values: flag; default: off (all floors enforced)
- Input: flag

Stock FDK refuses to encode below a floor, and the floor is different in each profile and is often mistaken for a format limit. It is not. The common claim that HE-AAC cannot go below 16 kbps describes the lowest row of the SBR tuning table for 48 kHz stereo, nothing more. Ask for less and stock FDK quietly raises your bitrate to that row.

The flag removes five separate floors:

- the 40 bit per channel core minimum;
- the LD and ELD rule of 8 kbps per channel, and the 208 bit transport reserve those profiles guess at (the real header overhead is still checked against the real transport encoder);
- the start of the LD and ELD bandwidth table, so those profiles can use a band narrower than the table's first row;
- the SBR and PS tuning table floor: HE-AAC, HE-AAC v2 and ELD with SBR below the table reuse its lowest row, keeping the same SBR grid while your bitrate is honoured and the AAC core simply gets fewer bits;
- the rule that a frame unable to fit its own side information aborts the encode. Such frames overshoot instead, and the reservoir absorbs it over the following frames.

What remains is the transport header, 56 bits per frame for ADTS, and the upper ceiling of 6144 bits per channel, which no switch touches. Below the SBR payload estimate, about 2.5 kbps per channel plus parametric stereo, the core would have no bits at all and the encoder stops with a clean "encoder initialization failed" rather than an assertion.

The flag removes floors. It does not guarantee any particular bitrate. At these values dense passages routinely come out above what you asked for, because headers and side information alone cost more than the budget, so judge the result by the file size and not by the number in `--verbose`.

Mind the `-b` change. In unlock mode the number is bits per second, literally. `-b 6000` is 6000 bps. `-b 6` is 6 bps and will not encode anything useful, and `-b 1152` typed in the belief that it means 1152 kbps gives you 1152 bps. Always write the full number of bits here.

Values:

- omitted: all floors enforced, `-b` read with the kilobit shortcut (stock).
- `--unlock-bitrate`: floors removed, `-b` literal bps.

Example in context:

```
fdkaac -p 29 -b 6000 --unlock-bitrate -f 2 -o out.aac in48k.wav
```

Works with / against: `--vbr-reservoir` and `--peak-bitrate` become more interesting here, since overshoot is the normal case in this mode and the reservoir is what pays for it. With `--dab`, the DAB+ kilobit convention for `-b` is replaced by literal bps. Nothing in group D or F restores the floors.

Measured: real bitrate computed from the size of the ADTS or LOAS stream, with no container overhead:

Mode	`-b`	real bps	FDK decoder	ffmpeg 6.1
HE-AAC 48 kHz stereo	8000 / 6000	9232 / 7290	0 errors	0 errors
HE-AAC 48 kHz mono	4000 / 3000	4736 / 4348	0	0
HE-AAC v2 48 kHz	6000 / 4000	6678 / 4894	0	1 (see below)
ELD+SBR 48 kHz stereo	12000	12984	0	see below
ELD / LD 32 kHz stereo	8000	8154	0	see below
AAC-LC 48 kHz stereo	4000 / 3000	6012 / 7054	0	0

Where the real bitrate exceeds `-b`, those are dense frames overshooting on headers and side information alone. The ffmpeg 6.1 column needs reading with care: it reports the same errors on the stock encoder in these modes, one `noise_facs_q is invalid` on HE-AAC v2 at 12..14 kbps, which is inside the stock tables, and many errors on every ELD or LD LOAS stream at any bitrate. ffmpeg does not implement LD and ELD fully, so judge those streams with the Fraunhofer decoder.

B. Stereo coding

Three different machines in this encoder turn two channels into fewer bits, and they work on different parts of the signal, with different costs. Before reaching for any switch in this group, get clear on which of the three you are actually talking about.

MS (mid/side) is a lossless rotation of the channel pair. Instead of left and right, the encoder stores mid (L+R) and side (L-R) for a given scalefactor band. Nothing is thrown away: the decoder rotates back and gets L/R exactly. On correlated music the side signal is small, so it quantises to far fewer bits than a second full channel would. MS is a decision about bit economy, not about sound, and it is taken per band and per frame. Available in the AAC core, which means LC, LD, ELD, and the core under HE-AAC when that core is still stereo.

IS (intensity stereo) is lossy and directional. Over a range of upper bands the encoder stops sending two spectra and sends one energy envelope plus a direction, so the decoder paints both channels from the same spectrum with a pan coefficient. That is cheap and the ear tolerates it up high, where it localises fine spectral detail poorly. It also genuinely removes information: anything that differed between left and right in those bands, cymbals placed hard to one side, spatial effects, out-of-phase content, collapses toward a single steered source. IS lives in the core too, and the encoder is cautious with it by default.

PS (parametric stereo) is the HE-AAC v2 machine. The core becomes mono: one AAC spectrum, one SBR high band, and the stereo image rides along as a handful of parameters per frame (level differences, coherence, optionally phase). Below roughly 32 kbps that buys you a usable stereo picture where real two-channel coding would be starving. PS is not a refinement of MS or IS, it replaces them: with `-p 29` there is no side channel to bias and no intensity bands to place, so every `--ms*` and `--is*` switch in this group is inert. Conversely `--ps*` does nothing outside HE-AAC v2.

In practice: at 96 kbps and up MS is doing almost all the work and you tune the mid/side bit split (`--side-bias`, `--side-knee`). Between about 40 and 80 kbps intensity stereo starts to earn its keep in the top bands (`--is-aggression`, then the `--is*` placement switches). Below about 32 kbps stereo, HE-AAC v2 and the PS parameters are the sane route, and the

interesting knobs there are the resolution ones (`--ps-env-reduce`, `--ps-bands`).

Reading SFB numbers. Every band switch here counts scalefactor bands from 0 at the BOTTOM of the spectrum. Band 0 is bass, the highest number is the top of the coded range. How many bands exist depends on profile and sample rate: at LC 48 kHz stereo `--verbose` prints `active SFBs (long): 49`, so legal band numbers run 0..48. Always read that line before setting a range, because the count changes with the configuration and a number you remembered from another encode may be out of the spectrum entirely. Short blocks are numbered the same way, from 0 inside each window group, and a short frame has far fewer bands (around 14 at 44.1 and 48 kHz); a range that reaches above the short band count simply leaves short frames in plain L/R.

Why a range above the coded bandwidth does nothing. The SFB count is the full table for the profile, but only bands up to the coded bandwidth carry anything. Bands above the cutoff are zero, and a stereo decision about a band of zeros changes no bits at all. This is a real trap with the high-band examples: at the default LC bandwidth of about 15.75 kHz, `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48` produces exactly the same stream as `--msmask 0`, because bands 44..48 sit above the coded band and MS is therefore switched off everywhere that matters. Force the band open with `-w 20000` and the two stop being equal. So check your range against the coded bandwidth, not just against the SFB count.

All switches in this group are off unless you give them. Off means stock: the sentinel `-1`, and `0` for `--side-bias`, `--side-knee` and `--mask-slope`, leaves FDK's own decision alone. `--side-bias`, `--side-knee` and `--mask-slope` take decimals, with `.` or `,` and up to 3 decimal places; the rest are whole numbers and reject fractions.

MS

MS costs nothing in sound quality, so there is no "MS damages the image" tradeoff to manage. What you can manage is where MS is allowed and how the bit budget is split between the mid and the side channel once a band is in MS. Two of these switches are the real control (`--msmask`, and the band range), two are honest curiosities (`--ms-bias`, `--ms-precision`), and three are the quality knobs that repay study (`--side-bias`, `--side-knee`, `--mask-slope`).

`--msmask <n>`

Force the mid/side decision globally instead of letting the encoder choose per band.

- Applies to: stereo AAC core (LC, LD, ELD, and the stereo core under HE-AAC). No effect in HE-AAC v2, where the core is mono.

- Values: `-1` auto (default, FDK decides per band), `0` off (pure L/R everywhere), `1` on (MS in every band); default `-1`
- Input: whole number

The encoder normally tests each band both ways and keeps whichever packs smaller. That is close to optimal for file size, and because the transform is lossless it is also close to irrelevant for sound. Two situations make the forced settings worth having anyway.

`--msmask 0` guarantees that the coder never mixes your channels. Quantisation noise then stays inside the channel that caused it, instead of being shared between mid and side and redistributed to both outputs on reconstruction. That matters if the file will later be put through center cancellation, vocal removal, or any other subtraction of one channel from the other: with pure L/R the residual is your material plus its own noise, with MS it is your material plus noise that was fitted to the sum and difference. It costs bits, and on correlated music it costs real bits.

`--msmask 1` is the opposite extreme, MS forced even where the encoder judged L/R cheaper. Useful as a reference point and for strongly correlated material, slightly wasteful on material with genuinely independent channels, for instance two unrelated mono sources hard panned.

Values:

- `-1`: stock. Per band decision from the encoder's own cost comparison.
- `0`: pure L/R in every band. Nothing is mixed between channels.
- `1`: MS in every band.

```
fdkaac -p 2 -b 128000 --msmask 0 in.wav -o lr.m4a
```

Works with / against: `--msmask 0` makes the whole mid/side family inert, including `--msbands`, `--side-bias`, `--side-knee` and `--mid-bias`, because no band is in MS. `--msbands`/`--msbands-lo`/`--msbands-hi` narrow where the chosen mask may apply.

Measured: on a 2 second sample the difference between `--msmask 0` and `--msmask 1` is about 900 bytes of payload, which puts the whole MS decision in perspective next to `--ms-bias` at about 2 bytes.

`--msbands <n>`

Allow MS only in the N lowest scalefactor bands and leave everything above in L/R.

- Applies to: stereo AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: `-1` no limit (default), or `0..N` where N is the active SFB count; `n` means bands `0..n-1` may use MS
- Input: whole number

This is the "from the bottom up to" form of the band limit. It is counted from the bass upward, always, so `--msbands 6` means bands 0 to 5 may be coded mid/side and bands 6 and above stay strictly L/R. `--msbands 0` allows MS nowhere, which is the same thing as `--msmask 0`.

Why restrict MS at all, given that it is lossless? Because the bit split follows the mask. Inside MS bands the encoder allocates against the mid and side thresholds, and the side channel of a band is only as good as the bits the budget allows it. Keeping the top of the spectrum in L/R keeps the channel separation up there independent of that negotiation, which is a defensible choice on material whose high content really is uncorrelated. It also pairs well with high band experiments: L/R up top and MS down low is a different balance of risks from the encoder's own per band choice.

The difference from `--msbands-lo`/`--msbands-hi` is only the shape of the region: this switch always starts at band 0, the pair can start anywhere.

Examples:

- Mild restriction: `--msbands 40`. Only the very top bands are pushed back to L/R; on most material the stream barely moves, because those bands often carried little.
- Strong restriction: `--msbands 12`. MS confined to roughly the bass and low mids. Expect a measurably larger file at the same quality target, or coarser quantisation at the same bitrate.
- Exaggerated restriction: `--msbands 2`. MS on essentially nothing. A caricature: you are paying nearly the full price of independent stereo while still signalling MS in two bands.

Works with / against: equal to `--msbands-lo 0 --msbands-hi n-1` (`--msbands 6` and `--msbands-lo 0 --msbands-hi 5` give the same stream). Inert under `--msmask 0`. A limit above the active SFB count is the same as no limit.

`--msbands-lo <n>`

Lowest scalefactor band of the range in which MS is allowed.

- Applies to: stereo AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: `-1` off (default), or `0..N` within the active SFB count; pair it with `--msbands-hi`
- Input: whole number

Together with `--msbands-hi` this defines a from..to window: MS may be used in bands `lo..hi` inclusive and nowhere else. Unlike `--msbands`, the window does not have to touch the bottom of the spectrum, which is the only way to put MS exclusively high up, for instance to let the encoder merge correlated noise and air at the top while the bass and mids stay in fully independent L/R.

Give both halves of the pair. `--msbands-lo` on its own leaves the upper edge unset, which is not a range.

Examples:

- Mild, window starting low: `--msbands-lo 2 --msbands-hi 48`. Almost everything may use MS, the two lowest bands are excluded. Near stock in size.
- Strong, window in the middle: `--msbands-lo 10 --msbands-hi 30`. MS only across the mids. Bass and top are L/R, so the file grows and the top keeps full separation.
- Exaggerated, window at the very top: `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48` with `-w 20000`. MS on five bands of air only. A caricature of the band range feature, and the clearest demonstration of why the coded bandwidth matters: without `-w 20000` these bands are above the default 15.75 kHz cutoff and the setting degenerates into `--msmask 0`.

Works with / against: must be read against `--verbose` `active SFBs` and against the coded bandwidth. Inert under `--msmask 0`. Overlaps `--msbands`, which is the same feature anchored at band 0.

`--msbands-hi <n>`

Highest scalefactor band, inclusive, of the range in which MS is allowed.

- Applies to: stereo AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: `-1` off (default), or `0..N` within the active SFB count; pair it with `--msbands-lo`
- Input: whole number

The upper edge of the from..to window described above, and inclusive: `--msbands-hi 5` includes band 5. Bands above it go to plain L/R.

In short blocks the number means the same frequency region, counted from 0 inside each window group, and short frames have only about 14 bands at 44.1 and 48 kHz. A range whose upper edge sits above the short band count leaves short frames in L/R rather than failing.

Examples:

- Mild: `--msbands-lo 0 --msbands-hi 44`. Top four bands excluded from MS. Small change.
- Strong: `--msbands-lo 0 --msbands-hi 20`. MS up to roughly the presence region, L/R above.
- Exaggerated: `--msbands-lo 0 --msbands-hi 0`. MS in exactly one band, the bass. Functionally independent stereo with one band of bookkeeping.

Works with / against: `--msbands-lo` is the other half; without it there is no range. A value above the active SFB count is the same as no upper limit. Inert under `--msmask 0`.

`--ms-bias <n>`

Nudge the L/R versus MS cost comparison toward MS.

- Applies to: stereo AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: `-1` off (default, stock comparison), `0` also stock, `1..255` in Q8 where 256 would be 1.0 in FDK's internal log units, so 128 is +0.5
- Input: whole number

Be honest with this one: it is a binary nudge dressed as a slider, and it is the weakest switch in the group. Measurement says so plainly. `0` gives the stock stream; every value from 1 to 255 gives one and the same different stream. There is no gradient to ride, so there is nothing to tune.

The reason is structural. MS is lossless, so this threshold does not decide how a band sounds, only which of two encodings is cheaper to write. The encoder's own comparison is already close to optimal, so a shift of the decision line can only flip bands that were nearly tied, and nearly tied bands cost nearly the same either way. The net effect on file size is a fraction of a percent, and the channel correlation after decoding moves in the fourth decimal place.

Use it to confirm that the decision point exists, not to shape sound. For real control over MS, `--msmask 0` or `--msmask 1` and the band range switches do the job properly, and `--side-bias` is the knob that actually changes what you hear.

Values:

- `-1` or `0`: stock cost comparison.
- `1..255`: one single alternative stream, slightly more eager to pick MS.

```
fdkaac -p 2 -b 128000 --ms-bias 128 in.wav -o biased.m4a
```

Works with / against: pointless together with `--msmask 0` or `--msmask 1`, which remove the decision entirely. Superseded for any practical purpose by `--msmask` and `--side-bias`.

Measured: mix48 at 128 kbps and tonal48/sparse48 at 96 kbps, values 1..255 all produce an identical stream that differs from `0` only. Size effect under 0.1 percent, on the order of 2 bytes on a 2 second sample.

`--ms-precision <n>`

Scale the quantisation precision of MS bands as a whole, mid and side together.

- Applies to: stereo AAC core, MS bands only. No effect in HE-AAC v2.
- Values: Q8 multiplier from `256` (no change) upward, `384` is about 1.5x, `512` about 2x, no upper limit; values below 256 are rejected; `-1` off (default)
- Input: whole number

This is the closest thing here to a LAME style global quality lever for the stereo pair: raise it and the thresholds in MS bands get tighter, which means shallower spectral holes and finer quantisation in both mid and side at once. It is blunt, because it moves the mid and the side in the same direction and by the same factor, so it cannot shift the balance between them, which is usually what you actually want.

Its reach is also limited in two ways worth knowing before you spend time on it. Above roughly 600 to 800 the thresholds run into FDK's own hard floor and further increases stop doing anything. And under CBR the bit budget does not grow, so a tighter threshold in MS bands mostly moves bits from somewhere else in the same frame rather than adding detail. The effect flattens out into a reshuffle.

Reach for `--side-bias` instead when the goal is stereo quality: it acts per channel, at the decision that actually drops or keeps a side band.

Examples:

- Mild: `--ms-precision 320`. Slightly tighter MS thresholds, roughly 1.25x. Small reduction in zeroed bands inside MS.
- Strong: `--ms-precision 512`. About 2x. Noticeably fewer holes in MS bands; under CBR expect the gain to be paid for elsewhere in the frame.
- Exaggerated: `--ms-precision 2048`. Deep into the saturated region, where the threshold floor has already taken over. A caricature: the number looks dramatic and the sound stops tracking it. There is no other direction: the switch only tightens. To make MS bands coarser on purpose, raise the side threshold with a negative `--side-bias`, or the mid threshold with `--mid-bias`.

Works with / against: inert under `--msmask 0`. Overlaps `--mid-bias` and `--side-bias`, which move one channel at a time; if you are using those, leave this at default.

Under the hood: a Q8 multiplier applied to the MS band thresholds, hence 256 meaning 1.00.

`--mid-bias <n>`

Deliberately raise the mid channel threshold so the freed bits can go to the side.

- Applies to: stereo AAC core, MS bands. No effect in HE-AAC v2.
- Values: Q8, `256` = off, above 256 raises the mid threshold, no upper limit; `-1` off (default)
- Input: whole number

After the MS rotation the mid channel carries the sum, which on normal music is most of the loudness and most of the information people listen to. This switch raises its masking threshold on purpose, which makes the mid cheaper to code and leaves more of a fixed budget for the side. It is a legitimate way to buy stereo width, and a risky one, because you are paying with the channel that carries the melody.

Use it sparingly, and prefer `--side-bias` for the same job. Both pull on the same mid/side budget, but `--side-bias` pulls from the side end, where the measurement is cleaner and where the effect of overdoing it shows up as a narrower image rather than a duller lead vocal.

Examples:

- Mild: `--mid-bias 288`. Mid threshold raised slightly, a little headroom handed to the side. Hard to fault on dense material.
- Strong: `--mid-bias 384`. About 1.5x. The side gets a real share; the mid starts to lose definition at low bitrate.
- Exaggerated: `--mid-bias 1024`. The mid is given away to feed the difference signal. A caricature: a wide, hollow image with a soft centre, which is almost never what anyone wants from a music encode.

Works with / against: inert under `--msmask 0`, and pointless in combination with a large positive `--side-bias`, since both spend the same budget from opposite ends. Overlaps `--ms-precision`, which moves mid and side together instead.

`--side-bias <dB>`

Shift the side channel masking threshold on MS bands: the main stereo width versus centre quality lever.

- Applies to: stereo AAC core, MS bands. No effect in HE-AAC v2, and nothing to do under `--msmask 0`.
- Values: `-24.0..50.0` dB, `0` = off (default, stock threshold)
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

This is the switch to learn in this group. The encoder decides, per scalefactor band, whether the side signal is worth coding by comparing its energy against a masking threshold; below the threshold the band is dropped to zero. That one comparison is where your stereo width lives. Moving the threshold moves the line.

A positive value lowers the effective bar for the side channel: fewer side bands are zeroed, the survivors are quantised more finely, and what you hear is cleaner width, reverb tails that decay instead of stopping, and ambience that stays put instead of collapsing to the centre. It is not free. The bit budget is fixed, so those bits come out of the mid channel, and at low bitrate you can hear the centre give them up. That is the tradeoff working as designed, not a fault. The measurement below shows exactly this shape: the side error improves steadily from +1 to +9 while the mid error degrades steadily over the same span.

A negative value does the reverse and raises the bar, so side bands fall out and the image narrows toward mono. That is a deliberate tool for very low bitrate work, or for an effect, and it has one hard structural feature you need to know about: it does not narrow smoothly all the way down.

The step at about -0.97 dB. From 0 to -0.95 dB the side error moves smoothly, which is the gentle narrowing you would expect. At about -0.97 dB the raised side threshold crosses a minimum SNR line that the encoder keeps inside its hole avoidance logic, and most side bands drop out at once. Past that point the knob is finished: -1, -4 and -12 all give the same result, because the side has already been cut. This is a property of the encoder, a real discontinuity in its decision chain, not a rounding artefact of the command line: the decimals are read to 3 places and the value you type is the value used. The practical rule follows directly. For gentle narrowing stay inside 0 to -0.95, and treat anything at or beyond -0.97 as a single setting that means "drop the side".

In the positive direction the useful span ends around +9. Beyond that, measurement shows both channels getting worse: the side stops improving and the mid keeps degrading, which is a bad trade in both directions at once.

Examples:

- Mild, more bits to the side: `--side-bias 1`. A touch more side detail, mid essentially untouched. Safe on anything.
- Strong, more bits to the side: `--side-bias 6`. Clearly wider and more spacious, with the mid starting to pay for it at low bitrate. This is the normal working value.
- Exaggerated, more bits to the side: `--side-bias 24`. Past the useful span. The side gains nothing further and the mid is measurably damaged, so the image gets wide and the centre gets thin. A caricature that shows where the budget went.
- Mild, narrowing: `--side-bias -0.3`. Slightly tighter image, a few marginal side bands given up. The fine control lives in this region.
- Strong, narrowing: `--side-bias -0.9`. Noticeably narrower, still inside the smooth region and still just short of the step.

- Exaggerated, narrowing: `--side-bias -4`. Past the -0.97 dB step, so the side is simply gone and the result is near mono. A caricature, and identical to -1 or -12: there is nothing left to remove.

Works with / against: `--side-knee` shapes the edge of the same decision and combines cleanly with this. `--mid-bias` pushes on the same budget from the mid end, so using both hard is double counting. `--msmask 0` removes the side channel entirely and makes this switch inert. `--msbands`/`--msbands-lo`/`--msbands-hi` limit which bands it can touch.

Measured: dense48, LC stereo 40 kbps, Fraunhofer decoder, error energy relative to the source per channel. Default band (9.75 kHz): side error -0.53, -0.58, -0.62, -0.63, -0.66 dB at 0, +1, +3, +6, +9, while mid error goes -8.62, -8.53, -8.27, -7.08, -6.43 dB. At +24 side gets worse again (-0.42 dB) and mid keeps losing (-5.81 dB). Negative direction with the band forced to 18 kHz (`-w 18000`): side error -1.13 dB at 0, -1.03 at -0.5, -0.93 at -0.9, -0.92 at -0.95, then -0.31 at -0.97 and the same at -1, -4 and -12. Which quantity shows the step depends on material and bandwidth: at the default band on the same signal the step shows in the mid error instead (-8.72 to -9.04 dB at -0.97).

`--side-knee <dB>`

Shape how abruptly a side band flips between coded and zeroed at the threshold.

- Applies to: stereo AAC core, MS bands. No effect in HE-AAC v2, and nothing to do under `--msmask 0`.
- Values: `-24.0..50.0` dB, `0` = off (default, hard cliff as in stock)
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

`--side-bias` moves where the coded/zeroed line sits. This switch changes the character of the line itself. Stock behaviour is a cliff: the moment a band's energy falls to the threshold, the entire band is thrown away, and the band next to it that cleared the threshold by a hair is coded normally. On decaying material that produces a brittle edge, because the side content of a reverb tail does not fade out, it switches off band by band.

A positive value makes the knee soft. Bands sitting up to N dB below the threshold are still kept, coded at the coarsest scalefactor rather than dropped, so the side fades instead of stopping. Air and reverb decay more smoothly and the stereo picture stays coherent while it gets quiet. It costs bits, spent on bands the encoder had already judged inaudible, so it is a quality setting rather than an efficiency one.

A negative value makes the knee hard. Bands that only just clear the threshold, within N dB above it, are zeroed anyway, which cuts the side off

earlier than stock. The result is leaner and more aggressive, and it frees bits for the bands that clearly matter.

The negative direction saturates early: by -6 dB everything marginal has already been cut, and -6, -12 and -24 produce the same result. Treat -6 as the floor of the control and do not bother typing bigger numbers. The positive direction keeps changing across the range, so there is genuine room to explore upward.

Examples:

- Mild, soft knee: `--side-knee 2`. Near miss bands survive at a coarse scalefactor. A slightly gentler end to decays.
- Strong, soft knee: `--side-knee 6`. Clearly smoother side fade out, with a real bit cost on sparse material. The usual working region is +3 to +6.
- Exaggerated, soft knee: `--side-knee 24`. A very wide band of inaudible side content dragged into the stream at the coarsest resolution. A caricature: you are spending bits on material that was below the masking threshold by a wide margin.
- Mild, hard knee: `--side-knee -1`. The weakest surviving side bands are dropped. Slightly leaner, slightly tighter.
- Strong, hard knee: `--side-knee -3`. An early side cutoff, with the freed bits going to the loud content. Audibly narrower on ambience.
- Exaggerated, hard knee: `--side-knee -6`. The end of the control: every marginal side band is gone. A caricature, and the point past which the switch stops responding, since -12 and -24 behave identically.

Works with / against: orthogonal to `--side-bias` and designed to be used with it; bias sets where the threshold is, knee sets how soft its edge is. Inert under `--msmask 0`.

Measured: dense stereo LC. Negative values saturate at -6 dB (-6, -12 and -24 give an identical stream); positive values keep changing the stream across the range.

`--mask-slope <dB>`

Shift how far below the frame average a band must sit before the encoder stops caring about it.

- Applies to: both channels, mid and side, in the AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: `-24.0..50.0` dB, `0` = off (default); distinct results only inside roughly -9.9..+9
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

FDK carries a non masking heuristic: when a scalefactor band's energy sits far below the average energy of the frame, more than about 10 dB below in stock tuning, the required SNR for that band is relaxed. In plain words, the encoder deliberately starves very quiet bands in order to spend the bits on the loud ones. Most of the time that is correct, because a band 20 dB under the rest of the frame is usually masked. Sometimes it is not, and what gets starved is the reverb tail, the room, or the decay of the previous note.

This switch shifts that "how far below average before I stop caring" line, for both channels at once. A positive value raises it, so fewer bands qualify as negligible and quiet detail survives. Quiet passages, decays and reverb tails keep more of their structure, and the bits come from somewhere else in the frame. A negative value lowers it, so more bands are starved and the result is leaner and hollower, with more bits for the loud material.

Set expectations honestly: this is a subtle control. It only touches the quietest bands in a frame, so on dense material the decoded error barely moves, and on our sparse probe only large values shifted it at all. It is most worth trying on sparse, reverberant or deliberately quiet material, and least worth trying on a loud dense mix.

The live range is narrower than the accepted range. Distinct results appear for roughly -9.9 to +9. At -10 and below the result stops changing, +10 to +40 collapse to one stream, and 45 to 50 to another. Keep your examples inside the live span, where the number actually corresponds to behaviour.

Examples:

- Mild, protect quiet bands: `--mask-slope 2`. Slightly fewer bands starved. Expect tenths of a dB in measurement and a marginally more open decay.
- Strong, protect quiet bands: `--mask-slope 6`. A real share of quiet bands kept. The most useful setting on reverberant material.
- Exaggerated, protect quiet bands: `--mask-slope 9`. The top of the live range: almost nothing is treated as negligible, and bits are being spent on content that is very probably masked. A caricature, and the last value that still responds, since +10 and above all behave the same.
- Mild, starve quiet bands: `--mask-slope -2`. A few more quiet bands given up. Slightly leaner.
- Strong, starve quiet bands: `--mask-slope -6`. Quiet bands clearly starved, more bits for the loud content, a hollower sound on sparse material.
- Exaggerated, starve quiet bands: `--mask-slope -9.5`. The bottom of the live range, quiet detail stripped wherever the heuristic can reach. A caricature of a lean setting, and the floor of the control, since -10 and below stop changing anything.

Works with / against: same family as `--side-bias`, but keyed on energy versus the frame average rather than on the side threshold, and applied to mid and side alike. Use one or the other while you learn what each does, then combine.

Measured: mix48 at 40 kbps gives distinct streams only for about -9.9..+9; -10 and below collapse to one stream, +10..+40 to another, 45..50 to a third. On sparse48 at 40 kbps the decoded error barely moves, with only +12 and +24 shifting it.

Intensity stereo (IS)

Intensity stereo is the lossy one. Across a run of upper bands the encoder stops sending two spectra and sends a single energy envelope plus a direction, and the decoder rebuilds both channels from that one spectrum. The saving is large, the cost is stereo separation in exactly those bands, and whether you can hear the cost depends entirely on what lives up there: a correlated cymbal wash survives it well, a hard panned effect or a wide reverb does not.

Stock FDK is very cautious with IS. There is not one gate but several, and a band is coded as intensity only when all of them pass at once: a bitrate per band admission rule, a correlation test between the channels, a minimum run of contiguous bands, and a stable direction. This is why moving a single threshold so often appears to do nothing, another gate is still blocking. Loosening `--is-corr-thresh` on its own, for instance, does not open IS.

Start with `--is-aggression` from group A. It is the consumer slider for exactly this problem: a single value from 0 to 100 that moves all of the gates together and coherently. 0 is stock, which in practice means IS barely activates at normal bitrates, and 100 is the real maximum: the bitrate gate dropped, the correlation requirement loosened, the minimum run reduced to a single band and the direction tolerance widened. Start around 30 to 50 and listen, then go up if the saving is worth more to you than the width. Only once you know what the slider does should you reach for the switches below, which override what it set.

`--is <n>`

Turn intensity stereo on or off globally instead of leaving it to the encoder.

- Applies to: stereo AAC core (LC, LD, ELD, and the stereo core under HE-AAC). No effect in HE-AAC v2.
- Values: `-1` auto (default), `0` off, `1` on
- Input: whole number

This is the master switch, and it is a permission, not a command: `1` allows intensity stereo, it does not place it. The gates described above still decide

which bands actually go to IS, so `--is 1` alone on material the encoder considers unsuitable, or at a bitrate above the admission rule, can leave the stream unchanged. Pair it with `--is-aggression` when you want IS to actually happen.

`--is 0` is the useful end of this switch on its own. It guarantees no intensity coding at all, which is what you want when stereo separation in the top octaves matters more than the bits, or when you are isolating the effect of some other switch and do not want IS moving underneath the measurement.

Values:

- `-1`: stock. The encoder decides, cautiously.
- `0`: intensity stereo never used. Full L/R or MS coding everywhere.
- `1`: intensity stereo allowed, subject to the usual gates.

```
fdkaac -p 2 -b 64000 --is 1 --is-aggression 40 in.wav -o is.m4a
```

Works with / against: `--is-aggression` is what makes `--is 1` visible. `--is-force-lo`/ `--is-force-hi` bypass the gates entirely and work even without this switch. Completely independent stereo is `--msmask 0 --is 0`.

`--isbands <n>`

Cap how many scalefactor bands may be coded as intensity stereo.

- Applies to: stereo AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: `-1` no limit (default), or a count within the active SFB count
- Input: whole number

A ceiling on the total extent of intensity coding, expressed as a number of bands rather than as a position in the spectrum. It is the brake to use when IS is helping the bitrate but you want to bound the damage: let the encoder pick where intensity goes, but refuse to let it swallow half the spectrum.

Read the ceiling against `--verbose` `active SFBs`: at LC 48 kHz stereo there are 49 bands, so a cap of 40 is barely a cap at all and a cap of 4 is severe. Bands beyond the cap are coded normally.

Examples:

- Mild cap: `--isbands 24`. Half the spectrum may still go intensity. On most material this changes little, because IS rarely reaches that far.
- Strong cap: `--isbands 8`. Intensity kept to a short run. Useful with a high `--is-aggression`, where it stops the slider from running away.
- Exaggerated cap: `--isbands 1`. A single band of intensity. A caricature: you keep the signalling and lose essentially all of the saving.

Works with / against: `--is-lo`/`--is-hi` restrict where IS may go, this one restricts how much. They combine. Inert when IS never activates, so check with `--is-aggression` first.

`--is-min-sfbs <n>`

Minimum run of contiguous bands before intensity stereo is allowed to start.

- Applies to: stereo AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: `-1` default, which is 6, or a count of bands
- Input: whole number

One of the gates. The encoder refuses to start intensity coding on an isolated band or two; it wants a continuous region of at least this many bands that all pass the other tests. The reasoning is that a short intensity patch surrounded by normally coded bands is an audible seam, a small region where the image suddenly collapses and then reopens.

Lower the number and IS catches short fragments as well, which means it triggers far more often and on more material, with those seams as the risk. Raise it and IS becomes rarer: only wide, consistently correlated regions qualify, which is the conservative setting.

This is an advanced knob. `--is-aggression` already moves it as part of its coordinated sweep, so use this one only when you are tuning by hand with aggression at 0, and remember that an explicit value overrides what the slider set.

Examples:

- Mild, more IS: `--is-min-sfbs 4`. Slightly shorter regions qualify. IS a little more frequent.
- Strong, more IS: `--is-min-sfbs 2`. Short fragments accepted. Clearly more intensity coding, and the first point where seams become plausible.
- Exaggerated, more IS: `--is-min-sfbs 1`. Any single band may become intensity. A caricature: intensity scattered through the spectrum one band at a time.
- Mild, less IS: `--is-min-sfbs 8`. Slightly rarer than stock.
- Strong, less IS: `--is-min-sfbs 16`. Only broad regions qualify; on most material IS almost never fires.
- Exaggerated, less IS: `--is-min-sfbs 40`. A run that long essentially never exists, so this is intensity stereo switched off by the back door. A caricature of a conservative setting, and `--is 0` says the same thing honestly.

Works with / against: one gate of several, so lowering it alone may change nothing if the correlation or bitrate gate still blocks. Overridden in effect by `--is-force-lo/-hi`, which bypass it. Prefer `--is-aggression`.

`--is-corr-thresh <n>`

How similar the two channels must be in a band before intensity stereo is allowed.

- Applies to: stereo AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: Q8, where 256 = 1.0 correlation; `-1` default, which is about 243, meaning roughly 0.95
- Input: whole number

The correlation gate, and the one people reach for first. The stock requirement is severe: the two channels must be about 95 percent alike in a band before the encoder will consider replacing them with one envelope and a direction. Very little real music is that correlated in the top bands, which is most of the reason IS seems inactive by default.

The direction is counter intuitive, so read it twice: LOWER means MORE intensity. You are lowering the bar that the material has to clear, so more bands clear it. 180 is about 0.70, which is a lot more permissive than stock. Too low and you start coding genuinely different channels as one steered source, which is heard as direction errors and as the top of the image gluing together.

It is one gate among several, which has a practical consequence worth stating plainly: changing this on its own does not open intensity stereo. If the bitrate admission rule or the minimum run is still blocking, the stream will not move no matter what you set here.

Examples:

- Mild, more IS: `--is-corr-thresh 230`. About 0.90. Slightly more permissive than stock.
- Strong, more IS: `--is-corr-thresh 180`. About 0.70. Substantially more bands qualify; this is the usual hand tuning target.
- Exaggerated, more IS: `--is-corr-thresh 60`. About 0.23, which accepts channels that are barely related. A caricature: expect audible direction errors wherever it fires.
- Mild, less IS: `--is-corr-thresh 250`. Tighter than stock, IS slightly rarer.
- Strong, less IS: `--is-corr-thresh 254`. Only nearly identical channels qualify.
- Exaggerated, less IS: `--is-corr-thresh 256`. Perfect correlation demanded, which real material essentially never reaches. A

caricature: intensity stereo disabled by an impossible test, where `--is 0` would be clearer.

Works with / against: alone it does not open IS, since the other gates still apply. Moved automatically by `--is-aggression`, and an explicit value here overrides the slider. Bypassed by `--is-force-lo`/`-hi`.

`--is-lr-ratio <n>`

How even the left/right energy balance must be in a band before intensity stereo is allowed.

- Applies to: stereo AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: Q8, where 256 = 1.0; `-1` default, which is about 179, meaning roughly 0.7
- Input: whole number

The panning gate. Correlation says the two channels have the same shape; this says they have comparable level. A band where one side carries almost everything is a badly chosen place for intensity coding, because the single shared spectrum plus a direction has to represent a strongly lopsided pair, and the direction parameter carries the whole burden.

Lower values accept more lopsided bands and therefore produce more intensity coding, in the same counter intuitive direction as the correlation threshold. Higher values demand a more even balance and make IS rarer.

This is the third of the three hand tuning thresholds and the one to set last. Work in the order correlation, minimum run, then ratio: the first two decide whether IS fires at all, this one mostly decides where.

Examples:

- Mild, more IS: `--is-lr-ratio 160`. Slightly more tolerant of uneven bands.
- Strong, more IS: `--is-lr-ratio 110`. Clearly lopsided bands accepted, more intensity placement across the spectrum.
- Exaggerated, more IS: `--is-lr-ratio 20`. Almost any imbalance accepted. A caricature: hard panned content gets reduced to one spectrum plus a pan value, which is precisely where IS sounds worst.
- Mild, less IS: `--is-lr-ratio 200`. A bit stricter than stock.
- Strong, less IS: `--is-lr-ratio 240`. Only well balanced bands qualify; IS becomes rare on anything with a wide mix.
- Exaggerated, less IS: `--is-lr-ratio 256`. Exact level equality demanded. A caricature that switches IS off through a test nothing passes.

Works with / against: one gate of several; alone it rarely changes the stream. Moved by `--is-aggression`, overridden by an explicit value. Bypassed by `--is-force-lo`/`-hi`.

`--is-lo <sfb>`

Allow intensity stereo only from this scalefactor band upward.

- Applies to: stereo AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: `-1` off (default), or `0..N` within the active SFB count
- Input: whole number

A placement restriction, not a trigger. Bands below the given number stay L/R or MS no matter what the gates say; bands at or above it remain subject to the normal gates. This switch can only take intensity coding away, never add it.

The obvious use is protecting the bottom of the spectrum. Intensity stereo high up is a reasonable trade, intensity stereo in the mids or the bass is not, because that is where the ear localises by level and timing and where a collapsed image is immediately heard. There is a trap worth knowing: at low bitrate the encoder tends to place IS on relatively LOW bands, lower than intuition suggests, so if you want to see this switch do anything, scan small values rather than starting at 30.

Examples:

- Mild, push IS upward: `--is-lo 10`. Bass and low mids protected. Often enough to remove the worst placements.
- Strong, push IS upward: `--is-lo 25`. Intensity confined to the upper half of the spectrum. A sensible default for careful work at middling bitrate.
- Exaggerated, push IS upward: `--is-lo 46`. Intensity permitted only in the top few bands, which at the default coded bandwidth may be above the coded range entirely. A caricature, and the same trap as the MS high band example: check it against the coded bandwidth or it silently means "no IS at all".

Works with / against: pairs with `--is-hi` as a window. Restricts only, so it cannot make IS happen; use `--is-aggression` for that. Has nothing to do with `--is-force-lo`, which is the forcing switch with a similar name.

`--is-hi <sfb>`

Allow intensity stereo only up to this scalefactor band, inclusive.

- Applies to: stereo AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: `-1` off (default), or `0..N` within the active SFB count
- Input: whole number

The upper edge of the permitted intensity window, inclusive, and the same kind of restriction as `--is-lo`: it narrows where the encoder may place IS and never forces it. Together the pair defines a from..to region, everything outside stays conventionally coded.

Capping from above is the less common direction, but it has a clear use. If the very top of your spectrum carries the stereo information you care about most, air, cymbal placement, room, you can let intensity take the busy upper mids and keep the top bands in real stereo.

Examples:

- Mild cap: `--is-hi 44`. Only the topmost bands excluded from intensity.
- Strong cap: `--is-hi 30`. Intensity confined below the top of the spectrum; the air band keeps genuine separation.
- Exaggerated cap: `--is-hi 3`. A window so low that the gates essentially never fire inside it. A caricature that amounts to disabling IS, where `--is 0` is clearer and cheaper to reason about.

Works with / against: `--is-lo` is the other half of the window. Combines with `--isbands`, which limits the count rather than the position. Does not interact with the forced range.

`--is-force-lo <sfb>`

Force intensity stereo from this band upward, bypassing every gate.

- Applies to: stereo AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: `-1` off (default), or `0..N` within the active SFB count; pair with `--is-force-hi`
- Input: whole number

This is the laboratory switch, and it behaves differently from everything above it. The correlation test, the minimum run, the level balance rule and the bitrate admission rule are all skipped: the bands in the forced range are coded as intensity because you said so. It works with no other IS switch set, so it does not need `--is 1` and it ignores `--is-aggression`.

Understand what that means for the sound. Intensity coding keeps one spectrum and a direction, so within the forced range the channels can no longer differ in anything except level and sign. On uncorrelated content the result is not subtle; it is a deliberate, audible collapse of the image, and it can sound badly wrong. That is the point of the switch: it lets you hear and measure the mechanism at full strength, and it lets you build a specific effect. The stream stays standards compliant, so every decoder will play it.

Pair it with `--is-force-hi`. Set it high in the spectrum first to hear what intensity does where it is meant to be used, then walk it downward to hear why the gates exist.

Examples:

- Mild force: `--is-force-lo 40 --is-force-hi 48`. Intensity on the top bands only, which is roughly where the encoder would put it anyway. Closest to a usable setting.
- Strong force: `--is-force-lo 20 --is-force-hi 48`. The whole upper half forced to intensity. Clear narrowing of the image above the mids, and a real bitrate saving.
- Exaggerated force: `--is-force-lo 0 --is-force-hi 48`. The entire spectrum coded as one steered channel. A caricature and a useful demonstration: this is what the stereo image costs you, all at once.

Works with / against: bypasses `--is-corr-thresh`, `--is-min-sfbs`, `--is-lr-ratio` and the bitrate gate, so none of them limit it. Distinct from `--is-lo`, which only restricts. Needs `--is-force-hi` to define the top of the range.

Measured: `--is-force-lo` and `--is-force-hi` change the stream with no other IS switch given.

`--is-force-hi <sfb>`

Upper band, inclusive, of the forced intensity range.

- Applies to: stereo AAC core. No effect in HE-AAC v2.
- Values: `-1` off (default), or `0..N` within the active SFB count; pair with `--is-force-lo`
- Input: whole number

The other half of the forced range, inclusive of the band you name. Both halves together define the region that is coded as intensity regardless of what the material looks like.

Keep the range inside the coded bandwidth. Forcing intensity on bands above the cutoff forces it on silence, which changes nothing and will have you chasing a switch that is working perfectly.

Examples:

- Mild: `--is-force-lo 44 --is-force-hi 46`. Three bands of forced intensity near the top. A narrow probe for A/B listening.
- Strong: `--is-force-lo 30 --is-force-hi 48`. A wide forced region through the upper spectrum.
- Exaggerated: `--is-force-lo 5 --is-force-hi 48`. Everything above the bass forced. A caricature: the bass keeps its stereo and everything else is steered mono, which sounds exactly as odd as it reads.

Works with / against: meaningless without `--is-force-lo`. Independent of the gate switches and of `--is-lo`/`--is-hi`. Check the range against `--verbose` `active SFBs` and against the coded bandwidth.

Parametric stereo (PS)

Parametric stereo is what HE-AAC v2 (`-p 29`) uses, and it is a different proposition from everything above. The waveform coder sees one channel: the two inputs are downmixed to mono, the mono signal gets an AAC core plus SBR, and the stereo image travels separately as a small set of parameters per frame. The decoder takes the mono signal, decorrelates it, and rebuilds a left and a right from those parameters.

The parameters are few and specific. IID is the level difference between the channels per parameter band, which is what places a level panned source. ICC is the coherence, how alike the two channels are, which is what decides whether a band sounds like a point source or like a wide diffuse field. Optionally IPD carries the phase difference between the channels, and OPD says where that rotation sits relative to the downmix. That is the whole stereo picture: a few dozen numbers per frame rather than a second spectrum.

This is why PS works at bitrates where nothing else does. At 24 or 32 kbps a real stereo core would be starving both channels; a mono core at the same rate is comfortable, and the parameters cost almost nothing. It is also why PS has its own failure modes, which have nothing to do with quantisation noise: the image can be too coarsely sampled in frequency (too few bands), too coarsely sampled in time (too few envelopes), or momentarily absent (frames sent with no parameters at all). The switches below address exactly those three.

If you take one setting from this section, take `--ps-env 4 --ps-env-reduce 0`. Asking for four envelopes alone often changes nothing, because an automatic reduction loop collapses them again; switching that loop off is what delivers the improvement.

Everything here needs `-p 29`. Under LC, HE-AAC v1, LD or ELD there is no PS layer and these switches do nothing.

`--ps <n>`

Force the IID stereo parameter to be sent, or forbid it, instead of leaving it to the encoder's heuristic.

- Applies to: HE-AAC v2 (`-p 29`) only
- Values: `-1` auto (default), `0` off, `1` on
- Input: whole number

IID is the level difference parameter, the backbone of the PS image. The encoder decides whether to send it from a loudness difference heuristic: if the two channels sit at nearly the same level it may conclude there is nothing to describe and send nothing.

`--ps 0` suppresses IID entirely, which flattens the image toward the bare mono downmix plus whatever ICC provides. It is a blunt instrument and mostly useful as a reference: encode once with it to hear what the core alone sounds like, then compare.

`--ps 1` forces IID into the stream unconditionally. That is the setting that matters on material the heuristic misjudges, near equal level content above all, and it is also what carries the phase band count when you use IPD.

Values:

- `-1`: stock. The loudness difference heuristic decides.
- `0`: IID never sent. Flattened, near mono image.
- `1`: IID always sent.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps 1 in.wav -o ps.m4a
```

Works with / against: `--ps-ipd 1` makes the stream signal IID anyway, because that is the only route by which the phase band count reaches the decoder. `--ps-iid-quant` chooses the grid IID is quantised on. `--ps-icc` controls the other main parameter.

`--ps-iid-quant <n>`

Choose the coarse or the fine quantisation grid for the IID level differences.

- Applies to: HE-AAC v2 (`-p 29`) only
- Values: `-1` default, `0` coarse, `1` fine
- Input: whole number

IID is quantised onto a fixed grid of level differences. The fine grid resolves smaller level differences and therefore places sources more precisely, especially near the centre where small differences do most of the work. The coarse grid spends fewer bits per parameter and, on material whose image is wandering slightly from frame to frame, can actually sound steadier, because small analysis fluctuations quantise to the same step instead of dithering between two.

At the bitrates where PS is used, the parameter bits are a small part of the budget, so the fine grid is usually the right choice for music with real placement. Try coarse on very low rate speech or on material where you can hear the image jitter.

Values:

- `-1`: stock grid for the configuration.
- `0`: coarse grid. Fewer parameter bits, blunter placement, steadier under jitter.
- `1`: fine grid. Finer placement, slightly more parameter bits.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-iid-quant 1 in.wav -o fine.m4a
```

Works with / against: only meaningful when IID is actually sent, so pair with `--ps 1` if the heuristic is suppressing it. Independent of `--ps-bands`, which decides how many IID values exist rather than how precisely each is coded.

`--ps-icc <n>`

Force the coherence parameter on or off.

- Applies to: HE-AAC v2 (`-p 29`) only
- Values: `-1` auto (default), `0` off, `1` on
- Input: whole number

ICC tells the decoder how much of a band should come from the decorrelated copy of the mono signal rather than from the mono signal itself. High coherence means a tight point source, low coherence means a wide diffuse one. On reverberant material it is ICC, not IID, that makes the difference between a room and a dry mono signal with a pan value.

`--ps-icc 0` removes that control, so bands fall back to the coherent case and the result sounds drier and narrower, even when IID is still placing sources correctly. `--ps-icc 1` forces coherence data into the stream where the encoder might have judged it unnecessary, which is the setting to try on ambient or heavily reverberant material whose width sounds collapsed.

Values:

- `-1`: stock. The encoder decides.
- `0`: no ICC. Drier, narrower, point source feel.
- `1`: ICC always sent. Diffuse content keeps its width.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-icc 1 in.wav -o icc.m4a
```

Works with / against: `--ps-icc-mode` changes only how the same matrix is signalled and is not a quality alternative to this switch. Complementary to `--ps`, which controls the level parameter.

`--ps-ipd <0|1>`

Transmit the inter-channel phase difference in the PS extension.

- Applies to: HE-AAC v2 (`-p 29`) only
- Values: `0` off (default, stock, phase never sent), `1` on
- Input: whole number, on/off

Without phase, PS positions sound using level differences and coherence alone. That covers anything panned by level, which is most of a modern mix, but it cannot represent a source placed by TIMING. A real inter-channel delay, the way low frequency localisation actually works in nature, is invisible to IID and ICC: both channels carry the same signal at the same

level and differ only in when it arrives. Turning on IPD sends that angle, quantised onto the 8 defined steps of pi/4, in a length prefixed PS extension.

Where it helps is narrow and worth knowing exactly. IPD is coded for the lower 5 parameter bands in the 10 band configuration and the lower 11 in the 20 band configuration, which in frequency means roughly the bottom 690 Hz: those 11 bands live inside the first three QMF bands. Listen or measure above 690 Hz and you will find nothing at all. The content that benefits is low and low mid material, wide soft sources, reverb, and genuine inter-channel micro delays.

There is also a ceiling, and it is a property of the representation rather than a defect. A 45 degree grid can only track a delay while the phase it produces stays unambiguous across the coded range. By the top of the IPD range a delay of about 0.7 ms has already swung through nearly the full plus or minus 180 degrees, so the grid can no longer say where it is. This is the classic phase ambiguity limit of ITD, and the same reason hearing relies on timing cues mainly down low.

One practical coupling: the phase extension does not carry its own band count. The decoder derives that from the IID signalling, so enabling `--ps-ipd` also makes the stream signal IID. That is a cheap, always legal parameter and it is the only route by which the band count reaches the decoder.

Compatibility is safe by construction. The payload sits in a length prefixed extension, so a decoder without phase synthesis reads the byte count and skips it, which the standard explicitly permits. Note which decoders use it: the Fraunhofer decoder IGNORES the IPD extension, so decoding with it shows no change at all. ffmpeg does use it. Choose your decoder deliberately before concluding the switch did nothing.

Values:

- `0`: stock. No phase in the stream.
- `1`: IPD transmitted for the lower 5 (10 band) or 11 (20 band) parameter bands, and IID signalled along with it.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-ipd 1 --ps-opd 1 in.wav -o ipd.m4a
```

Works with / against: `--ps-opd` is the other half of the phase pair and is only meaningful with this on. Forces IID signalling, so it overlaps `--ps 1`.

Measured, with ffmpeg as the decoder: probes built as identical signal in both channels, equal level, offset only by an inter-channel delay, comparing the decoded phase profile against the source inside the IPD range of 60 to 690 Hz.

Inter-channel delay	phase error, IPD off	phase error, IPD on
0.25 ms	35.0 deg	14.9 deg
0.4 ms	56.1 deg	24.9 deg
0.7 ms	67.4 deg	71.8 deg

At 0.25 and 0.4 ms the phase error more than halves, with identical figures at 32 and 48 kbps. At 0.7 ms the benefit is gone, which is the ambiguity ceiling described above.

`--ps-opd <0|1>`

Send the phase of the left channel relative to the mono downmix, the companion to IPD.

- Applies to: HE-AAC v2 (`-p 29`) only, and only together with `--ps-ipd 1`
- Values: `0` pins OPD to zero, `1` computes it (default behaviour once IPD is on)
- Input: whole number, on/off

The distinction between the two phase parameters repays a careful read. IPD is the phase of the left channel relative to the right. OPD is the phase of the left channel relative to the mono downmix. The decoder needs both, because it rotates the paths fed from the downmix by OPD and the others by OPD minus IPD. Subtract those two and OPD cancels, so the inter-channel DIFFERENCE always comes out as IPD no matter what OPD says. What OPD decides is where that rotation sits relative to the downmix.

That cancellation is exactly why the problem is easy to miss. With OPD pinned to zero the left channel is glued to the downmix phase and the entire rotation is dumped onto the right one. Any measurement of arg(L) minus arg(R) is blind to this, because the difference is still correct. Measure each channel's absolute phase against the source instead, inside the IPD range, and the asymmetry is plain, as is OPD removing it.

Deriving OPD costs essentially nothing, which is the neat part. The downmix is L+R, so sum(L * conj(L+R)) equals sum(|L|^2) plus sum(L * conj(R)), whose real part is pwrL + pwrCr and whose imaginary part is pwrCi: the same accumulators already feeding IID, ICC and IPD. So OPD is atan2(pwrCi, pwrL + pwrCr), one more atan2 over numbers already in the loop, with no downmix signal needing to be passed in from elsewhere. For the equal level delay case this reduces analytically to IPD/2, since arg(1 + e^-i.phi) = -phi/2, which is a useful sanity check; the general form is also correct when the channels differ in level, where IPD/2 would not be.

Keep `0` for A/B comparison on identical material, and note that `--ps-opd 0` on its own, without `--ps-ipd 1`, gives the stock stream, because there is no phase layer for it to modify. Note also that OPD differences only appear on

material with real inter-channel delay; on level panned content there is nothing for it to correct.

Values:

- `0`: OPD pinned to zero. Phase error asymmetric between the channels.
- `1`: OPD computed from the existing accumulators. Symmetric phase error.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-ipd 1 --ps-opd 0 in.wav -o opd0.m4a
```

Works with / against: meaningless without `--ps-ipd 1`. Does not change the inter-channel difference, only the absolute phase of each channel, so pick your measurement accordingly.

Measured, with ffmpeg as the decoder: absolute phase error of each channel against the source, inside the IPD range.

Inter-channel delay	OPD = 0 (L / R)	OPD computed (L / R)
0.25 ms	14.7 / 20.1 deg	14.4 / 17.3 deg
0.4 ms	23.0 / 28.0 deg	15.5 / 17.8 deg
0.7 ms	48.1 / 56.2 deg	40.9 / 36.3 deg

At OPD = 0 the two channels never agree, 14.7 against 20.1 and later 48.1 against 56.2. With OPD computed the pair converges, by +6.4 degrees on average and +13 at 0.7 ms. Note that 0.7 ms is the case where the plain IPD measurement showed no benefit: the inter-channel difference was already past what a 45 degree grid can resolve, yet the absolute phase of each channel still improved substantially.

`--ps-icc-mode <n>`

Select which of the two defined ICC rotation modes is signalled.

- Applies to: HE-AAC v2 (`-p 29`) only
- Values: `-1` default, `0` ROT_A, `1` ROT_B
- Input: whole number

Set expectations before you spend time here: this is signalling only. Both modes describe the same stereo matrix, the decoder simply derives it differently. Treat it as a compatibility knob rather than a quality one, and if you are hunting for audible stereo differences in PS, `--ps-bands` and `--ps-env` are where they actually live.

It is worth having because decoder implementations are not all equally exercised on both paths, so if a particular player renders a PS stream oddly, switching the rotation mode is a cheap thing to test.

Values:

- `-1`: stock choice for the configuration.
- `0`: ROT_A signalled.
- `1`: ROT_B signalled.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-icc-mode 1 in.wav -o rotb.m4a
```

Works with / against: only relevant when ICC is being sent, so check `--ps-icc`. Audibly far less significant than `--ps-bands`.

`--ps-bands <10|20>`

Frequency resolution of the stereo parameters: how many PS bands describe the image.

- Applies to: HE-AAC v2 (`-p 29`) only
- Values: `10` or `20`; `-1` picks from the bitrate (default), and from 22 kbps upward the table always gives 20
- Input: whole number

This is one of the two axes that decide how many stereo parameters exist at all, and it is the frequency axis. Twenty bands describe the image in finer spectral detail, so a mix whose placement varies across the spectrum, bass centred, guitars wide, hats offset, keeps that structure. Ten bands average the same picture over twice the spectrum each.

The interesting case is the low end of the bitrate range. A coarse grid is not only cheaper, it can also sound steadier, because each parameter is averaged over more spectrum and therefore jitters less from frame to frame. A wandering image is more distracting than a slightly blurred one. Stock FDK derives the count from the bitrate alone and always picks 20 at 22 kbps and above, so without this switch you cannot audition the coarse grid at all on normal material.

Values:

- `10`: coarse grid. Fewer parameter bits, blurrier placement across frequency, steadier under analysis jitter.
- `20`: fine grid. Finer placement, more parameter bits.
- `-1`: stock, picked from the bitrate.

```
fdkaac -p 29 -b 24000 --ps-bands 10 in.wav -o coarse.m4a
```

Works with / against: `--ps-env` is the time axis of the same idea. Both are audibly more significant than `--ps-icc-mode`. `--ps-iid-quant` changes the precision of each value rather than how many values there are.

--ps-env <1|2|4>

Time resolution of the stereo parameters: how many parameter envelopes per frame.

- Applies to: HE-AAC v2 (`-p 29`) only
- Values: `1`, `2` or `4`; `-1` picks from the bitrate (default), and from 36 kbps upward the table gives 4
- Input: whole number

The other resolution axis. One envelope means the whole frame gets a single stereo snapshot, four means the image is sampled four times within the frame. This is what decides whether a moving pan or a left/right transient keeps its position or smears across the frame into an average.

There is a trap, and it is the most important thing in this section: asking for four envelopes does not mean you get four. An automatic reduction loop keeps halving the count, four to two to one, whenever neighbouring envelopes look similar by a built-in error threshold, and on ordinary music that threshold is met very often. The request is undone before it reaches the stream. `--ps-env-reduce 0` is what stops that, and the measurement under that card shows the difference plainly.

Values:

- `1`: one stereo snapshot per frame. Cheapest, smears any movement.
- `2`: two envelopes. A reasonable middle setting with `--ps-env-reduce 0`.
- `4`: four envelopes. Tracks moving panorama and transients closely.
- `-1`: stock, picked from the bitrate.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-env 4 --ps-env-reduce 0 in.wav -o env4.m4a
```

Works with / against: effectively requires `--ps-env-reduce 0` to be honoured on ordinary material. `--ps-bands` is the frequency axis of the same tradeoff.

Measured: at HE-AAC v2 32 kbps `--ps-env 4` does change the stream, because the bitrate table picks 2 there; at 48 kbps the table already gives 4, so the request matches stock and only `--ps-env-reduce 0` makes a difference.

--ps-env-reduce <0|1>

Switch off the automatic envelope halving loop so the requested envelope count is the one transmitted.

- Applies to: HE-AAC v2 (`-p 29`) only
- Values: `0` disables the reduction loop, `1` leaves it on; `-1` off, meaning stock, which has the loop on (default)
- Input: whole number, on/off

The encoder keeps a reduction loop that compares neighbouring parameter envelopes and collapses four into two, and two into one, whenever they look similar enough by a built-in error threshold. The intent is to save parameter bits on static material. The side effect is that the envelope count you asked for is frequently not what gets transmitted, and because the saving is small while the cost is temporal resolution of the image, the trade is often a bad one on material with any movement at all.

`--ps-env-reduce 0` turns the loop off and makes `--ps-env` literal. This is the single highest value setting in the PS group. The gain is in temporal accuracy of the stereo picture, at essentially the same file size, because parameter bits are a small fraction of the budget at these rates.

Values:

- `-1` or `1`: stock. The loop runs and may collapse the envelope count.
- `0`: loop disabled, `--ps-env` taken literally.

```
fdkaac -p 29 -b 48000 --ps-env 4 --ps-env-reduce 0 in.wav -o
literal.m4a
```

Works with / against: pointless without `--ps-env`, since its whole function is to protect that request. Combines freely with `--ps-bands`.

Measured: a 4 second stereo probe with a panorama swept at 0.25 Hz plus alternating left and right transients, HE-AAC v2 at 48 kbps, comparing the decoded panorama trajectory against the source.

Setting	Panorama error (RMS)	Correlation with source
stock (20 bands / 4 envelopes)	0.177	0.9655
`--ps-env 2 --ps-env-reduce 0`	0.138	0.9896
`--ps-env 4 --ps-env-reduce 0`	0.117	0.9944

Requesting 4 envelopes alone changes nothing at 48 kbps, the output is byte identical to stock, because the reduction loop undoes the request immediately. The gain appears only once the loop is stopped: a third less panorama error for roughly the same file size.

`--ps-noenv-skip <0|1>`

Forbid parameter-less PS frames, so every frame carries stereo information.

- Applies to: HE-AAC v2 (`-p 29`) only

- Values: `0` never emit parameter-less frames, `1` allow them; `-1` off, meaning stock, which allows them (default)
- Input: whole number, on/off

Beyond thinning out envelopes, the encoder can skip stereo parameters entirely for a stretch of frames. When successive IID and ICC sets look similar it may send up to ten consecutive frames carrying no stereo information at all, leaving the decoder to coast on the last values it received.

On static material that is free. On material where the image drifts slowly it is audible as the stereo picture flattening and then snapping back when parameters resume, because the decoder held a stale snapshot through the drift and then jumped to the current one. Once you know the artefact you tend to hear it, and it is more distracting than the bits it saves are worth.

`--ps-noenv-skip 0` forbids the skipping and forces parameters into every frame. Use it whenever the image seems to breathe or stutter. The cost is a modest number of parameter bits per frame.

Values:

- `-1` or `1`: stock. Up to ten consecutive frames may carry no stereo parameters.
- `0`: parameters in every frame.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-noenv-skip 0 --ps-env 4 --ps-env-reduce 0
in.wav -o steady.m4a
```

Works with / against: the same family of hidden thinning as `--ps-env-reduce`, and the two are usually set together when the goal is a stable image. Neither changes the core audio, only the stereo parameter stream.

C. Bandwidth and SBR

Two different things decide how high your file sounds, and they are easy to confuse.

The first is the **core bandwidth**: the highest frequency the AAC core itself actually codes, with real spectral lines and real bits. Above that line the core sends nothing.

The second is the **SBR crossover**, also called the SBR start frequency. SBR (spectral band replication) does not code the high band. It copies lower, already coded spectrum upward and then describes, with a handful of parameters per frame, how that copy should be shaped. The crossover is where that copy begins. In a well formed HE-AAC stream the core bandwidth and the crossover sit at the same place: the core stops, SBR takes over, and the listener hears one continuous spectrum.

What SBR sends per frame is a short list:

- **envelopes**: the level of each SBR band over time. More envelopes per frame means finer time resolution up top and more bits.
- **noise floor**: how much synthetic noise to mix into each band. This is what turns a copied tonal region back into something that sounds like air, cymbals or breath.
- **inverse filtering level** (invf): per band, how hard to whiten the copy. The copied material carries the tonal structure of the band it came from. If that structure does not belong up there, you hear it as a metallic, ringing, chorused top. Whitening flattens that structure out.
- **missing harmonics**: flags that tell the decoder to insert a synthetic sine in a band where a real partial of the original got lost or landed in the wrong place.

The last two are decided by **estimators** inside the encoder, which compare the tonality of the original high band with the tonality of the patched copy, band by band and frame by frame. The estimators are where the character of the top end is set, and they trade off against each other in one direction: too little whitening and too little fill noise gives a metallic, ringing, phasey top; too much of both gives a hissy, washed out top where cymbals turn into shaped noise and sustained partials disappear. Most of the knobs in this group move you along exactly that axis. There is no universally correct point on it; it depends on the material and on the bitrate.

SBR is active in these profiles:

- `-p 5` HE-AAC
- `-p 29` HE-AAC v2 (SBR plus parametric stereo)
- `-p 39 -L 1` AAC-ELD with SBR

In `-p 2` (AAC-LC), `-p 23` (AAC-LD) and `-p 39` without `-L 1` there is no SBR, and every `--sbr-*` switch in this group does nothing. `--core-cutoff` works everywhere.

Two conventions used throughout this group:

- **x100 knobs** scale an internal constant: `100` means 1.00 and is exactly stock, below 100 makes the constant smaller, above 100 makes it larger. Both directions work. A few knobs are documented as **raw x100**, which means the value replaces the constant outright rather than scaling it (`--sbr-tran-peak 90` *is* the stock 0.90).
- `--verbose` prints the effective core bandwidth, crossover, final top edge and SBR header period. Under SBR it is the only reliable way to see what you actually got, and several switches in this group are validated by FDK only at initialisation time, so checking is not optional.

Core bandwidth: `--core-cutoff`

`--core-cutoff <hz>`

Forces the upper limit of the band the AAC core codes, in Hz, and it keeps working under SBR where `-w` does not.

- Applies to: every profile. This is the one switch in group C that is useful without SBR.
- Values: Hz, from well above 0 up to the core Nyquist (half the core sample rate); default `0` = leave FDK's own decision
- Input: whole number

The standard `-w/--bandwidth` is overridden when SBR initialises: the SBR tuning table decides the core bandwidth, so that the core stops exactly where the crossover begins, and whatever you asked for with `-w` is discarded. `--core-cutoff` is applied after that and survives it.

Two situations make this worth reaching for. The first is SBR material where you want more real coded spectrum under the crossover than the table gives you, typically because the patched band sounds synthetic and you would rather spend bits on genuine mid treble. The second has nothing to do with SBR: AAC-LD and AAC-ELD pick their core bandwidth from a table that is very conservative, about 2 kHz at 48 kbps and about 5.8 kHz at 64 kbps. Those profiles sound muffled for that reason alone, and `--core-cutoff` is the fix.

The encoder cannot cut at an arbitrary Hz value. The spectrum is divided into scalefactor bands, so the cutoff snaps to the nearest SFB boundary, and `--verbose` reports the real, SFB anchored result. Asking for 17300 Hz and being told 17915 Hz is not an error; 17915 Hz is what is in the stream.

Mind the ceiling. The maximum is half the *core* sample rate, and with dual rate SBR the core runs at half the input rate: for 48 kHz input under HE-AAC the core runs at 24 kHz, so the hard ceiling is 12 kHz. There is also a separate 20 kHz cap that applies without SBR; `--uncap-bandwidth` (group A) lifts it so that `--core-cutoff` can reach up to half the sample rate on high rate material, and that flag does nothing on its own.

You police the result yourself. Pushing the core cutoff far *below* the crossover leaves everything between the core top and the SBR start with nothing in it, which is audible as a gap in the mid treble rather than as a gentle rolloff. If you want a genuinely low core, move the crossover down with `--sbr-start` so that the two meet again.

Examples, narrowing the core (HE-AAC `-p 5`, 64 kbps stereo, 48 kHz input, where the table gives about 10500 Hz of core):

- Mild: `--core-cutoff 9000`. A slightly cheaper core, a slightly wider SBR region. Bits freed up in the core go to the lower spectrum.
- Strong: `--core-cutoff 7500`. Clearly more of the spectrum is now replicated rather than coded. Expect a thinner, more synthetic 8..10 kHz region, with a cleaner low mid.
- Exaggerated: `--core-cutoff 2000`. The core ends at the top of the vocal fundamentals. Everything from 2 kHz to the crossover is a hole. A caricature unless you also pull `--sbr-start` right down.

Examples, widening the core (same conditions):

- Mild: `--core-cutoff 11500`. A little real spectrum above the usual crossover.
- Strong: `--core-cutoff 12000` at 48 kHz input under HE-AAC. The core now runs to its Nyquist. Real coded treble, but the core pays full price for a band SBR was already covering for free, so at 64 kbps the rest of the spectrum gets coarser.
- Exaggerated: `--core-cutoff 20000` on AAC-LC at 320 kbps, with `-p 2` and no SBR at all. Legal and sometimes genuinely wanted, but at low bitrate the same request would drain the bit budget into inaudible treble.

Works with / against: under SBR, `-w` is ignored, and `--verbose` still labels the automatic value "[from -w]" even though `--core-cutoff` is what set it. Checking the reported number rather than the label is the habit to build. Pair with `--sbr-start` when you move the cutoff far, so the core and the crossover still meet. `--uncap-bandwidth` is needed only to go past 20 kHz without SBR.

Measured: `--core-cutoff 7500` under HE-AAC v2 at 48 kbps gives an effective 7500 Hz core, where stock `-w 7500` leaves 8613 Hz because it is ignored.

SBR frequency layout: `--sbr-start` `--sbr-stop` `--sbr-freqscale` `--sbr-alterscale` `--sbr-noise-bands` `--sbr-amp-res` `--sbr-data-extra`

These seven switches define the shape of the SBR band before anything is measured in it: where the replicated region starts, where it ends, how it is divided into bands, how finely the noise floor is described, and how precisely envelope levels are quantised.

The two important ones are `--sbr-start` and `--sbr-stop`. Both take a table index, not a frequency, and the frequency an index maps to depends on the sample rate, the profile and the bitrate. Measured values are given in the cards below; read them as a guide to the direction and the spacing, and confirm the actual numbers for your settings with `--verbose`.

The rule that catches everyone: **legality depends on the pair, the bitrate and the sample rate.** SBR requires a valid number of master bands between start and stop, and FDK validates the combination when the encoder initialises. A bad pair does not degrade gracefully; it reports "encoder initialization failed" and nothing is written. The legal combinations form a diagonal band: as you raise the start you must usually raise the stop with it. At HE-AAC 64 kbps stereo, 48 kHz input, every start from 0 to 4 is illegal with every stop, and the documented looking pair `--sbr-start 5 --sbr-stop 9` fails there. Pairs that do work at that setting: `8/9`, `8/14`, `14/12`.

So: change one index at a time, run the encode, and read `--verbose`. An encode that fails to initialise costs you a second; a stream with a crossover you did not intend costs you the listening session.

`--sbr-start <n>`

Sets where the core stops and the replicated high band begins.

- Applies to: SBR profiles only (`-p 5`, `-p 29`, `-p 39 -L 1`)
- Values: table index `0..15`; default `-1` = the value from the SBR tuning table
- Input: whole number

This is the most consequential single number in an HE-AAC stream. Everything below the crossover is real coded spectrum; everything above it is a described copy. Lowering the start gives the core less to do, so what it does code it codes more cleanly, and a larger share of the spectrum becomes parametric. Raising the start does the opposite: more real treble, a smaller SBR region, and a core that has to pay for it.

At very low bitrate, lowering the crossover is often the only way to make the core sound clean at all. At 64 kbps and above, raising it tends to win, because the core can afford genuine 10..12 kHz detail and a copied band always carries some of the character of the band it was copied from.

Measured core bandwidth per start index, as printed by `--verbose` at HE-AAC `-p 5`, 64 kbps, 48 kHz stereo input, with the default stop. "Illegal" means encoder initialisation failed for every stop tried:

`--sbr-start`	core bandwidth
0..4	illegal at this setting
5	5062 Hz (only with `--sbr-stop 0`)
6	5484 Hz
7	5953 Hz
8	6468 Hz
9	6468 Hz

`--sbr-start`	core bandwidth
10	7031 Hz
11	7640 Hz
12	8250 Hz
13	9000 Hz
14	10500 Hz (stock at this bitrate)
15	12000 Hz

The same sweep at 44.1 kHz input, HE-AAC 32 kbps: start 5 gives 5038 Hz, 8 gives 5943 Hz, 11 gives 7579 Hz, 14 gives 9646 Hz, 15 gives 11025 Hz. Note that index 8 and 9 land on the same core bandwidth at 48 kHz: the mapping is a table, not a formula, and neighbouring indices can coincide.

Examples, lowering the crossover (HE-AAC 64 kbps stereo, 48 kHz, stock 14):

- Mild: `--sbr-start 13`. Core to 9000 Hz. Marginally cleaner core, slightly wider patch.
- Strong: `--sbr-start 11`. Core to 7640 Hz. Noticeably more of the top is parametric. Worth trying when the core sounds grainy.
- Exaggerated: `--sbr-start 6 --sbr-stop 9`. Core to 5484 Hz. Almost everything above the presence region is a copy; cymbals and sibilants are entirely SBR's invention. This is the right shape at 24 kbps and a caricature at 64.

Examples, raising the crossover:

- Mild: `--sbr-start 15`. Core to 12000 Hz, the top of the index range at this rate. Real coded spectrum up to 12 kHz, a narrower SBR region above it.
- Strong: raising the crossover further is not available through this switch at this setting, because 15 is the highest index. The next step is to drop SBR and code the whole band with `-p 2` plus `-w`.
- Exaggerated: the same, taken to its conclusion: `-p 2 -b 64000 -w 16000`. No SBR, no copy, and at 64 kbps stereo a core that is clearly short of bits for a 16 kHz band. Instructive to compare against HE-AAC on the same material.

Works with / against: must form a legal pair with `--sbr-stop`. `--core-cutoff` can move the core bandwidth independently of the crossover, which is how you create a gap if you are not careful. Lowering the start widens the band that `--sbr-noise-bands`, `--sbr-invf*` and the missing harmonics detector are responsible for, so their settings matter more the lower you go.

--sbr-stop <n>

Sets the top edge of the replicated band, which is the top edge of the file.

- Applies to: SBR profiles only
- Values: table index `0..13`; default `-1` = the value from the SBR tuning table
- Input: whole number

Where `--sbr-start` splits the spectrum, this sets the ceiling. Raising it extends the patched region higher, which costs almost nothing in bits (SBR describes bands, not lines) but spreads the same parameter budget over a wider region, so each band is described more coarsely. Lowering it closes the file off earlier, which sounds like a conventional lowpass and sometimes reads as cleaner, because a mediocre 18..22 kHz patch contributes more hiss than content.

Measured final top edge of the decoded output (core plus SBR) per stop index, `--verbose` at HE-AAC `-p 5`, 64 kbps, 48 kHz stereo input, with `--sbr-start 14`:

`--sbr-stop`	final top edge
0..3	illegal at this setting
4	about 10875 Hz
5	about 12000 Hz
6	about 13125 Hz
7	about 14250 Hz
8	about 15375 Hz
9	about 16875 Hz
10	about 18375 Hz
11	about 20250 Hz
12	about 22125 Hz (stock)
13	illegal at this setting

Examples, lowering the top edge (from stock 12):

- Mild: `--sbr-start 14 --sbr-stop 11`. Top at about 20250 Hz. Hard to hear, slightly denser description of what remains.
- Strong: `--sbr-start 14 --sbr-stop 9`. Top at about 16875 Hz. A deliberate, audible ceiling, with the remaining bands described more finely. Often the better trade at 32 kbps and below.
- Exaggerated: `--sbr-start 14 --sbr-stop 4`. Top at about 10875 Hz with a 10500 Hz core: SBR now covers a few hundred Hz and

contributes nothing. You have effectively built an AAC-LC stream with SBR overhead attached.

Examples, raising the top edge:

- Mild: none upward at this setting. Stop 12 (about 22125 Hz) is already the stock top and stop 13 is not legal with start 14. The top can be held while the crossover moves up: `--sbr-start 15 --sbr-stop 12` keeps about 22125 Hz with a 12000 Hz core.
- Strong: `--sbr-start 8 --sbr-stop 14`. A wide patched region from 6468 Hz up. Cheap in bits, coarse in description: watch for a "shimmering" quality on dense material.
- Exaggerated: `--sbr-stop 13` at this setting, which fails to initialise. The index exists in the standard but not in every legal pair, and this is the fastest way to see what the diagonal legality band means in practice.

Works with / against: the pair constraint with `--sbr-start` governs both. Index 13 is accepted by the parser but is not legal in every pair, which is why `--verbose` and a test encode come before any listening.

`--sbr-freqscale <n>`

Chooses how the replicated band is divided into SBR bands: linearly or on one of three logarithmic grids.

- Applies to: SBR profiles only
- Values: `0` = linear, `1`, `2`, `3` = progressively finer logarithmic grouping; default `-1` = the value from the SBR tuning table
- Input: whole number

SBR describes its region band by band, and this picks the ruler. A linear grid gives every band the same width in Hz, so the top octave gets many bands and the bottom of the SBR region gets few. A logarithmic grid spaces bands by ratio, which matches hearing: more resolution where the ear resolves more, down near the crossover.

Values:

- `0` linear. Even spacing in Hz. Fine resolution high up, coarse just above the crossover, which is the opposite of what the ear wants. Occasionally useful on material whose high band is genuinely uniform, such as broadband noise beds.
- `1` coarsest logarithmic grouping. Fewest bands, cheapest description, least control.
- `2` middle logarithmic grouping.
- `3` finest logarithmic grouping. Most bands, most parameters, best shaping of an uneven high band.

- `-1` off: the tuning table decides, which is the right choice unless you have a reason.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-freqscale 3 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: the number of bands this produces interacts with `--sbr-noise-bands` (noise bands are derived per octave, not per SBR band) and with how much the invf decision can vary across the region. A finer grid means a finer invf map.

`--sbr-alterscale <n>`

Switches to the alternative band grouping resolution, a secondary adjustment to the grid chosen by `--sbr-freqscale`.

- Applies to: SBR profiles only
- Values: `0` = off, `1` = on; default `-1` = the value from the SBR tuning table
- Input: whole number

This is a standard SBR header flag that slightly changes how the master band table is derived, which in practice moves a few band edges. It is a refinement, not a character control: there is no listening result here worth promising in either position, and nothing in our measurements isolates it.

Values:

- `0` the alternative resolution off.
- `1` the alternative resolution on.
- `-1` off: follow the tuning table. Recommended.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-freqscale 2 --sbr-alterscale 1 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: only meaningful together with `--sbr-freqscale`, since it adjusts that grid. If you are hunting for a tonal change up top, `--sbr-invf*` and `--sbr-noise-bands` are the switches with real leverage; reach for this one last.

`--sbr-noise-bands <n>`

Sets how finely the SBR noise floor is described across frequency.

- Applies to: SBR profiles only
- Values: `0`, `1`, `2`, `3`; default `-1` = the value from the SBR tuning table
- Input: whole number

The noise floor is how SBR puts "air" back into a copied band. With one noise band for the whole region, the encoder sends a single noise level and

the decoder spreads it evenly: cheap, and wrong whenever the high band is not uniform, for example a sustained string note under a hi-hat. With more noise bands, the level can follow the material, so a quiet tonal region does not get the same hiss as a busy one.

The field in the SBR header is two bits wide, so there are exactly four settings and no more. The values are *not* a literal band count: they are a density, roughly bands per octave.

Values:

- `0` one noise band for the entire SBR region. Cheapest, bluntest. At very low bitrate the saving is real; on anything with structure up top you hear noise in the wrong places.
- `1` about one noise band per octave.
- `2` about two per octave.
- `3` about three per octave. Densest description, best separation of tonal and noisy regions, most side information.
- `-1` off: the tuning table decides by bitrate.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 96000 --sbr-noise-bands 3 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: this decides the *resolution* of the noise floor; `--sbr-noise-max`, `--sbr-nf-weight` and `--sbr-noise-floor-offset` decide its *level*. Raising the density is wasted if the level is clipped at a low ceiling, so if you are chasing air, look at `--sbr-noise-max` first.

`--sbr-amp-res <n>`

Chooses the quantisation step of the SBR envelope levels: 1.5 dB or 3.0 dB.

- Applies to: SBR profiles only
- Values: `0` = 1.5 dB, `1` = 3.0 dB; default `-1` = the value from the SBR tuning table
- Input: whole number

Envelope levels are sent as quantised numbers, and this is the step size. A 1.5 dB step tracks level changes in the high band more exactly and costs more bits per envelope. A 3.0 dB step is cheaper and coarser; on material with strong level movement up top, the coarse step is audible as the high band stepping rather than gliding.

Values:

- `0` 1.5 dB steps. Finer, more expensive. Prefer at higher bitrate or on dynamic material.

- `1` 3.0 dB steps. Coarser, cheaper. The sensible trade when bits are scarce, which is why the table often picks it low down.
- `-1` off: the tuning table decides.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 80000 --sbr-amp-res 0 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: interacts directly with `--sbr-num-env` and the transient detector, because every extra envelope costs a full set of levels at whatever step size is in force. Four envelopes at 1.5 dB resolution is the expensive corner of this group.

`--sbr-data-extra <n>`

Writes the optional extra SBR header fields instead of omitting them.

- Applies to: SBR profiles only
- Values: `0` = do not write, `1` = write; default `-1` = the value from the SBR tuning table
- Input: whole number

The SBR header has an optional block carrying additional configuration. Writing it makes every header slightly larger and the configuration more explicit; omitting it leaves the decoder on default assumptions for those fields. This is a bitstream formatting choice, not a sound control, and it is only worth touching when you are chasing compatibility with a specific decoder or inspecting headers.

Values:

- `0` do not write the extra header data.
- `1` write it.
- `-1` off: follow the tuning table.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-data-extra 1 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: combined with a short `--sbr-header-period` the extra bytes repeat often, so if you are optimising a low bitrate stream for fast SBR lock, keep this off.

SBR time resolution and stereo: `--sbr-num-env` `--sbr-freqres-fixfix` `--sbr-stereo-mode` `--sbr-header-period` `--sbr-header-time`

Frequency layout decides where the SBR band is. This section decides how often it is described, how it is split between channels, and how often the configuration itself is repeated in the stream.

Time resolution is a direct bits versus smearing trade. One envelope per frame means one level per band for the whole frame, so a hi-hat inside that frame is averaged with the silence around it. Four envelopes track the shape but quadruple the envelope data. The transient detector normally makes this decision per frame, which is why forcing a fixed count is a bigger intervention than it looks.

The header period is a different kind of setting: it does not change how the file sounds once playback is running, it changes how long a decoder that joins mid stream waits before it has any high band at all. It matters for live streaming and for nothing else.

`--sbr-num-env <1|2|4>`

Forces a fixed number of SBR envelopes per frame and switches off the transient detector's framing decision.

- Applies to: SBR profiles only
- Values: `1`, `2`, `4`; default `-1` = off, the transient detector decides per frame
- Input: whole number

Normally SBR uses a variable time grid: frames with a detected attack get more, shorter envelopes so the attack is not smeared, and steady frames get one. This switch replaces that with a static grid, every frame the same, regardless of content.

That makes it a good tool for stable material and a bad one for percussive material. On a sustained pad, organ or string bed, forcing 2 or 4 envelopes buys you time resolution the detector would not have asked for, and the cost is predictable. On drums, the static grid means attacks no longer get their own envelope, and you get exactly the backwards smearing the detector exists to prevent.

The value 8 would exceed the standard's grid and is rejected.

Values:

- `1` one envelope per frame. Cheapest, bluntest; the high band holds one level per band for the whole frame. Expect audible smearing on anything transient.
- `2` two envelopes per frame. A middle ground, and a reasonable forced setting on steady material at low bitrate.
- `4` four envelopes per frame. Finest static resolution, most envelope data. Good on sustained, ringing sounds; on sharp attacks it still loses to the dynamic grid, because the splits are in fixed places rather than at the attack.

- `-1` off. The transient detector picks per frame. This is the better default, and the knobs to shape it are in the transient detector section below.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-num-env 4 -o out.m4a organ.wav`

Works with / against: this overrides the framing part of what `--sbr-tran-thr` and `--sbr-tran-split` influence, so combining them is contradictory: if you want better behaviour on attacks, leave `--sbr-num-env` off and lower `--sbr-tran-thr` instead. The bit cost per envelope is set by `--sbr-amp-res`.

`--sbr-freqres-fixfix <0|1>`

Sets the frequency resolution of the FIXFIX envelope, the envelope type used in frames with no detected transient.

- Applies to: SBR profiles only
- Values: `0` = low, `1` = high; default `-1` = off
- Input: whole number

An envelope can describe the high band with few bands or with many. FIXFIX is the envelope shape used for ordinary, transient free frames, which on most material is the large majority of them, so this quietly affects most of the file.

Low resolution groups bands together: fewer levels per envelope, cheaper, and less able to follow an uneven high band. High resolution sends more levels, tracks spectral shape better, and costs bits that at low bitrate come out of the core.

Values:

- `0` low frequency resolution. Cheaper; the high band is described more coarsely across frequency. Sensible at low bitrate and on uniform high bands.
- `1` high frequency resolution. More levels per envelope, better shaping of structured high bands. Sensible when bits are available.
- `-1` off: the encoder's own choice, which follows the tuning table and the frame type.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 96000 --sbr-freqres-fixfix 1 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: this is the frequency axis; `--sbr-num-env` is the time axis. Both multiply into the same envelope data budget, and `--sbr-amp-res` sets the price per level. It applies only to transient free frames, so on heavily percussive material its share of the file is smaller.

--sbr-stereo-mode <0..3>

Chooses how the SBR high band is shared between the two channels, independently of the core's stereo coding.

- Applies to: SBR profiles only, stereo input
- Values: `0` mono, `1` LR, `2` coupling, `3` switch-LRC; default `-1` = off
- Input: whole number

The core and SBR make separate stereo decisions. The core may be coding mid/side while SBR is coupling, or the reverse. This switch addresses only the high band.

Full left/right separation sends an independent set of SBR parameters per channel: the widest, most faithful top end, at roughly double the SBR side information. Coupling sends one shared envelope plus level information, which is much cheaper and collapses the stereo image up top towards the centre. On most material that collapse is less audible than you would expect, which is why it is the normal choice at low bitrate; on wide, hard panned cymbals and on recordings with real room difference between channels, it is clearly audible.

Values:

- `0` mono. One high band for both channels. Only sensible on genuinely mono content, or as a deliberate caricature to hear what the other modes buy you.
- `1` LR, full separation. Independent high band per channel. The audiophile setting at higher bitrate; the expensive one at 32 kbps.
- `2` coupling. Shared envelope plus level and balance. Cheap, slightly narrower top.
- `3` switch-LRC. The encoder decides per frame, which is the sensible general case and what the default behaviour amounts to.
- `-1` off: the encoder decides, as in `3`.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 96000 --sbr-stereo-mode 1 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: in `-p 29` (HE-AAC v2) parametric stereo is also describing the image, so forcing LR here fights the premise of that profile; at HE-AAC v2 bitrates the bits are better spent elsewhere. Core stereo switches in group B are a separate decision and do not override this one.

--sbr-header-period <n>

Sets how many frames apart SBR headers are written, which decides how long a decoder joining a live stream hears core only audio before the high band appears.

- Applies to: SBR profiles only. In HE-AAC and HE-AAC v2 it controls the in-band `sbr_header`; in AAC-ELD with SBR there is no in-band SBR header, so the period applies to the LATM/LOAS StreamMuxConfig and therefore needs `-f 6`, `-f 7` or `-f 10`
- Values: frames, `1` and up; default `-1` = off, FDK's own period of about 10 frames (about 0.46 s at 44.1 kHz)
- Input: whole number

The entire SBR configuration lives in a periodic header, not in every frame. A listener who tunes into an Icecast, Shoutcast or HLS stream mid stream decodes the core immediately and hears a muffled, lowpassed version of the programme until the next SBR header arrives. Then the top end appears. On a file this is invisible, since playback starts at the beginning; on a live stream it is the first thing a new listener hears.

Writing the header in every frame removes that moment almost entirely, at the cost of the header bytes in every frame. At low bitrate those bytes are not nothing. Stretching the period saves them and lengthens the core only moment.

The value is taken literally, with no one second ceiling applied.

Examples, shortening the period:

- Mild: `--sbr-header-period 5`. Roughly halves the wait against the default.
- Strong: `--sbr-header-period 2`. A header every other frame; the core only moment is down to tens of milliseconds.
- Exaggerated: `--sbr-header-period 1`. A header in every single frame, near instant SBR lock, maximum overhead. On a 24 kbps stream that overhead is a real share of the budget, which is why it is a caricature there and a reasonable choice at 96 kbps.

Examples, lengthening the period:

- Mild: `--sbr-header-period 25`. About a second between headers at 44.1 kHz. Barely noticeable on a stream people stay tuned to.
- Strong: `--sbr-header-period 100`. Several seconds of core only audio for a new listener. Saves header bytes, sounds broken to anyone channel hopping.
- Exaggerated: `--sbr-header-period 5000`. Minutes between headers. For a file this is harmless; for a stream it means most listeners never hear the high band at all.

Works with / against: `--sbr-header-time` expresses the same thing in seconds and wins when both are given. `--sbr-data-extra 1` makes each header bigger, so the two together multiply the overhead. `--verbose` prints the effective period in frames and milliseconds.

--sbr-header-time <s>

The same setting as `--sbr-header-period`, expressed in seconds instead of frames.

- Applies to: SBR profiles only; in AAC-ELD with SBR it sets the LATM/LOAS StreamMuxConfig period, so use `-f 6`, `-f 7` or `-f 10`
- Values: `0.01..600` seconds; default `-1` = off
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

Frames are an awkward unit when a stream operator specifies a requirement, because the frame duration depends on the sample rate and the profile. This switch takes the seconds directly and converts them for you, so the same command line behaves the same way at 44.1 and 48 kHz.

It wins over `--sbr-header-period` when both are given.

With AAC-ELD in ADTS or M4A there is nothing to repeat: the configuration sits only in the container, and `--verbose` reports the SBR header period as the LATM/LOAS config period rather than as an in-band SBR header.

Examples, shortening the time:

- Mild: `--sbr-header-time 0.25`. A quarter second worst case wait.
- Strong: `--sbr-header-time 0.05`. Effectively immediate lock for a listener joining at random.
- Exaggerated: `--sbr-header-time 0.01`, the minimum. At most sample rates this is shorter than a frame, so it amounts to a header in every frame with the maximum overhead that implies.

Examples, lengthening the time:

- Mild: `--sbr-header-time 1`. One second, close to a common operator requirement.
- Strong: `--sbr-header-time 3.5`. Three and a half seconds of core only audio for a new listener. Measured on the decoder side with this setting, the longest observed wait for the high band after joining mid stream was 3.41 s for HE-AAC, 3.46 s for HE-AAC v2 and 3.52 s for AAC-ELD.
- Exaggerated: `--sbr-header-time 600`, the maximum, ten minutes. Legal, and for a live stream indistinguishable from shipping a core only stream.

Works with / against: overrides `--sbr-header-period`. Check the result in `--verbose`, which prints the effective period both ways. Both `.` and `,` are accepted as the decimal separator.

SBR transient detector: `--sbr-tran-peak` `--sbr-tran-quiet` `--sbr-tran-dom` `--sbr-tran-thr` `--sbr-tran-split`

SBR divides each frame into time slots and decides, from the energy in those slots, whether something in the high band attacked. If it says yes, the attack gets its own short envelope and the level jump is coded where it happens. If it says no, one envelope covers the whole stretch and the energy of the hit is averaged across it.

Averaging across an attack is audible, and it is audible *before* the attack, not after: you hear a short burst of high frequency hiss just ahead of the hi-hat or the clap. That is pre-echo, and in the replicated band it is one of the more recognisable coding artefacts, because the material up there is already synthetic enough that a smear reads as noise rather than as a soft attack.

Five knobs reach into this detector. One of them, `--sbr-tran-thr`, is far more effective than the rest and is the one to try first. Two of them, `--sbr-tran-quiet` and `--sbr-tran-dom`, live in a second, faster detector that only runs for AAC-ELD with SBR, so they do nothing in HE-AAC and HE-AAC v2.

All five are x100 knobs and all of them work in both directions: `100` means the stock constant exactly, below 100 makes the constant smaller, above 100 makes it larger. `--sbr-tran-peak` is the exception in meaning, not in format: it replaces the constant rather than scaling it.

`--sbr-tran-thr <n>`

Scales the master threshold that decides how readily the SBR transient detector fires at all, and it is the one knob in this section with a large, measured effect.

- Applies to: SBR profiles (`-p 5`, `-p 29`, `-p 39 -L 1`)
- Values: `1..10000`, x100 where `100` = stock x1.00; default `-1` = off
- Input: whole number

The detector compares slot energies against a threshold derived from the signal. Lower the threshold and marginal attacks that previously went unnoticed now get their own envelope; raise it and only the most obvious hits do. Because missing an attack is what produces pre-echo, lowering this is the direct cure, and the cost is envelope data: more detected transients means more envelopes means more bits, taken from the core.

This is the knob that justifies the group. On percussive material it removes high band pre-echo almost entirely.

Measured, pre-echo in the SBR band. Test signal: 24 percussive attacks of hi-hat and clap character plus four decaying tones between 8 and 13 kHz. Metric: energy above 9 kHz appearing in the two 5.8 ms windows before

each attack that is absent from the source, so lower is better. Encoded as HE-AAC, decoded, lag aligned by cross correlation first:

`--sbr-tran-thr`	pre-echo at 32 kbps	pre-echo at 64 kbps
stock	1.610	1.186
20 / 40 / 60	0.041	0.059
80	0.661	0.502
100 and above	1.610 (= stock)	1.186 (= stock)

The effect is monotonic, reproducible at both bitrates and saturated below 60. Values of 150 and 400 do change the stream, in the other direction.

Examples, lowering the threshold (detector fires more readily):

- Mild: `--sbr-tran-thr 80`. Pre-echo roughly cut in half on the measured signal, modest extra envelope cost.
- Strong: `--sbr-tran-thr 40`. Pre-echo essentially gone on percussive material. This is the recommended starting point when you hear smearing up top.
- Exaggerated: `--sbr-tran-thr 1`. The detector fires on almost everything. Below 60 there is nothing further to gain in pre-echo, so all you buy is envelope data spent on non events, which at low bitrate takes bits off the core and makes the whole file worse.

Examples, raising the threshold (detector fires less readily):

- Mild: `--sbr-tran-thr 150`. Marginal attacks are ignored, slightly fewer envelopes, slightly more smearing. Occasionally worth it on steady material at a very tight budget.
- Strong: `--sbr-tran-thr 400`. Only unmistakable attacks get their own envelope. Expect clearly more pre-echo on drums.
- Exaggerated: `--sbr-tran-thr 10000`. The detector effectively never fires; every frame is described with the static grid. A caricature, and a useful one if you want to hear the artefact this detector exists to prevent.

Works with / against: `--sbr-num-env` forces a static grid and so removes the framing benefit this knob buys, which makes combining them self defeating. `--sbr-tran-split` handles the separate question of splitting frames that have no detected transient at all. For pre-echo in the *core* (LC, LD, ELD), the tools are in group E.

`--sbr-tran-split <n>`

Scales the threshold for splitting a frame that has no detected transient into two envelopes anyway.

- Applies to: SBR profiles

- Values: `1..10000`, x100 where `100` = stock x1.00; default `-1` = off
- Input: whole number

Not every level change in the high band is an attack. A crescendo, a swell, a chord change or a cymbal decaying unevenly all move the high band without triggering the transient detector, and one envelope for the whole frame then averages the movement away. This threshold decides how readily such a frame is still split in two, giving the second half its own levels.

Lowering it splits more often: finer time resolution on material that moves but does not attack, at the cost of a second set of envelope levels in many frames. Raising it splits less often: cheaper, and the high band follows slow movement less closely.

This is a smaller effect than `--sbr-tran-thr`, and it addresses a different symptom. If the problem is hiss before a hit, use the threshold; if the problem is a high band that sounds static while the music swells, use this.

Examples, lowering (split more often):

- Mild: `--sbr-tran-split 70`. Slightly more frames get two envelopes.
- Strong: `--sbr-tran-split 30`. Most frames with any movement get split. Noticeably more envelope data, better tracking of swells.
- Exaggerated: `--sbr-tran-split 1`. Nearly every frame split regardless of content; the bit cost is real and the benefit on steady material is zero.

Examples, raising (split less often):

- Mild: `--sbr-tran-split 150`. Marginally fewer splits, marginally cheaper.
- Strong: `--sbr-tran-split 300`. Splits become rare. Measured: this does change the HE-AAC stream.
- Exaggerated: `--sbr-tran-split 10000`. No frame is ever split on movement alone. One envelope per non transient frame, maximum smearing of slow high band changes, minimum envelope data.

Works with / against: ignored in effect when `--sbr-num-env` forces a static grid. Complements `--sbr-tran-thr` rather than duplicating it: that one is about attacks, this one about frames with no attack. Every extra envelope is priced by `--sbr-amp-res`.

`--sbr-tran-peak <n>`

Sets how peaky a candidate must be before it counts as an attack: the signal must fall below this fraction of the previous slot.

- Applies to: SBR profiles

- Values: `1..200`, raw x100 where `90` = the stock 0.90; default `-1` = off
- Input: whole number

A real attack is not just loud, it is brief: the energy rises and then drops again. The detector checks that drop, requiring the following slot to fall below a fraction of the previous one. That fraction is this constant.

Note the unit carefully. This is a **raw** x100 value, not a scale factor: it replaces the constant outright, so `90` is the stock 0.90 and is a no-op, while `100` is 1.0, not "stock". And 1.0 has a special consequence: a fraction of 1.0 or more means the condition can never be satisfied by a genuine drop in the way the detector tests it, so a slot never counts as dropping. Every value from 100 to 200 therefore produces one identical stream. The live range is 1..99.

Lowering the value demands a sharper drop, so fewer candidates qualify as attacks. Raising it toward 99 accepts gentler decays as attacks, so more do.

Examples, lowering (stricter, fewer transients):

- Mild: `--sbr-tran-peak 80`. Slightly stricter than stock; soft attacks stop qualifying.
- Strong: `--sbr-tran-peak 50`. Only sharply decaying hits count. Expect more smearing on anything but dry percussion.
- Exaggerated: `--sbr-tran-peak 1`. The drop requirement is absurd; almost nothing qualifies as an attack and the peak test alone suppresses the detector.

Examples, raising (looser, more transients):

- Mild: `--sbr-tran-peak 95`. Gentler decays now count as attacks.
- Strong: `--sbr-tran-peak 99`. The loosest setting that still does anything. Attacks with long tails get their own envelopes.
- Exaggerated: `--sbr-tran-peak 200`. Beyond the useful range: 100 and above all mean 1.0, a slot never counts as dropping, and 100 through 200 are one and the same stream. Useful only as a demonstration that the knob has a hard edge.

Works with / against: this is one condition of several; `--sbr-tran-thr` scales the master threshold and has far more leverage. If you want more or fewer transients overall, start there and use this only to change the *character* of what qualifies.

`--sbr-tran-quiet <n>`

Sets the quiet slot energy floor of the fast SBR transient detector, which decides how readily quiet passages produce transients.

- Applies to: AAC-ELD with SBR only (`-p 39 -L 1`). No effect in HE-AAC or HE-AAC v2, which use the other detector
- Values: `1..10000`, x100 where `100` = stock; default `-1` = off
- Input: whole number

AAC-ELD with SBR runs a second, lower latency transient detector, and that detector has an energy floor below which a slot is treated as quiet. The floor exists so that noise in silence does not register as attacks. Lower it and the detector looks into quieter passages, so soft hits in a sparse arrangement can get their own envelope. Raise it and quiet material is ignored.

Behaviour is strongly material dependent, which is worth knowing before you spend time on it: on a purely tonal test signal the detector never reached a decision this knob could change.

Measured at AAC-ELD with SBR, 24 kbps, across five test signals: values from 30 to 99 change the stream, `100` and above gave no change at all, and `1` and `10` give the same stream as each other. So the live range here is roughly 11..99 downward, with a floor effect below that and a ceiling at 100.

Examples, lowering (quiet passages produce transients more readily):

- Mild: `--sbr-tran-quiet 90`. A small extension into quieter slots.
- Strong: `--sbr-tran-quiet 50`. Clearly more sensitive in sparse material; measured to change the stream.
- Exaggerated: `--sbr-tran-quiet 1`. Floored: `1` and `10` give the same stream, so the detector has hit the bottom of what the floor can express.

Examples, raising (quiet passages ignored):

- Mild through exaggerated: `--sbr-tran-quiet 120`, `300`, `10000` all gave no stream change in our measurements at ELD plus SBR 24 kbps. The stock floor is already high enough that raising it further changes no decision on this material. Honest status: the direction is wired, the effect was not observed upward.

Works with / against: nothing in HE-AAC or HE-AAC v2, because the fast detector is not used there. Within ELD plus SBR it sits alongside `--sbr-tran-dom`; `--sbr-tran-thr` and `--sbr-tran-split` apply to the main detector.

`--sbr-tran-dom <n>`

Sets how much louder a slot must be than the two before it when those are already marked as transients.

- Applies to: AAC-ELD with SBR only (`-p 39 -L 1`). No effect in HE-AAC or HE-AAC v2
- Values: `100..500`, x100 where `140` = the stock 1.4; default `-1` = off
- Input: whole number

A roll, a flam or a double hit produces several candidate slots in a row. This rule stops the detector from marking all of them: once the two preceding slots are already transients, the next one has to be clearly louder, by this factor, to be marked as well. It is a dominance test, which is where the name comes from.

Lowering the factor toward 100 lets consecutive slots all count, so dense percussion produces more transients. Raising it means only a decisive escalation counts, so a roll registers once.

Honest status: this knob is wired to the constant it documents, and in our measurements it produced no stream change at all. Values from 100 to 500 gave identical output on five test signals at ELD plus SBR. The reason is most likely that the surrounding conditions are rarely all satisfied on this material, so the dominance test is not what decides. Treat it as available for experiments, not as a tool with a predictable result, and reach for `--sbr-tran-thr` instead.

Examples, lowering (consecutive slots count more readily):

- Mild: `--sbr-tran-dom 130`. Slightly below stock.
- Strong: `--sbr-tran-dom 110`. Nearly no dominance requirement.
- Exaggerated: `--sbr-tran-dom 100`. The factor is 1.0, so a slot merely needs to match the two before it. No stream change observed.

Examples, raising (only decisive escalation counts):

- Mild: `--sbr-tran-dom 180`. Above stock.
- Strong: `--sbr-tran-dom 300`. A slot must be three times the level of its predecessors.
- Exaggerated: `--sbr-tran-dom 500`, the maximum. No stream change observed at any of these.

Works with / against: same ELD plus SBR fast detector as `--sbr-tran-quiet`, and the same limitation: nothing in HE-AAC. If you want the transient behaviour in that detector to change audibly, `--sbr-tran-quiet` in the 30..99 range is the one with measured effect.

Missing harmonics detector: `--sbr-mh-tone` `--sbr-mh-diff` `--sbr-mh-decay-orig` `--sbr-mh-decay-diff` `--sbr-mh-sfm-sbr` `--sbr-mh-sfm-orig` `--sbr-mh-maxcomp` `--sbr-mh-deltatime`

The transient detector deals with time. This detector deals with a problem created by the copying itself.

SBR builds the high band by patching lower spectrum upward. A tone that existed in the original high band is not guaranteed to survive that: the patch brings up whatever happened to be in the source region, so a real partial can land at the wrong frequency, arrive accompanied by partials that were never there, or simply vanish. On a glockenspiel, a triangle, a bell or a bright string harmonic this is exactly the content you notice. The missing harmonics detector compares the tonality of the original band with the tonality of the patched band, decides that a tone is missing, and signals the decoder to insert a synthetic sine in that band.

Both failure directions are audible. Too eager and you get whistling: steady, pitched tones up top that were never in the recording, often slightly off from the real harmonic series, which is the classic "SBR warble". Too conservative and bells and cymbals go dull as their partials quietly disappear.

Eight knobs reach into this detector. Be aware of their real status before spending time here: on our test material only two of them moved the stream at all. `--sbr-mh-tone` changed the output on a tonal signal at HE-AAC 24 kbps at values 1, 5 and 10, and `--sbr-mh-diff` at value 10. The other six produced no stream change at HE-AAC 24 to 96 kbps on tonal and mixed material, in either direction. That is a property of this detector on this material, not of the scaling: the x100 knobs here work in both directions and `100` is exactly stock. The detector simply needs several conditions to coincide before any of them decides the outcome, and on ordinary music it rarely gets there. Each card below says plainly where it stands.

`--sbr-mh-tone <n>`

Scales how tonal a band must be before SBR fabricates a synthetic harmonic in it, and it is the main control in this section.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `1..10000`, x100 where `100` = stock x1.00; default `-1` = off
- Input: whole number

The detector measures tonality in the original band and compares it against a threshold. Scaling that threshold down makes more bands qualify as tonal, so more synthetic harmonics get added. Scaling it up makes fewer qualify.

What you hear in each direction is specific. More added tones means more of a bell's or cymbal's pitched content is restored, and more risk of whistling artefacts that were never in the source. Fewer added tones means a safer, duller top, with bright percussion losing its ring.

Measured: this is one of the two knobs in this section that moved the stream, on a tonal test signal at HE-AAC 24 kbps, at values 1, 5 and 10.

Those are all far below stock, which tells you how low the threshold has to go before the detector changes its mind on that material.

Examples, lowering the threshold (more synthetic harmonics):

- Mild: `--sbr-mh-tone 70`. A modest widening of what counts as tonal. On much material this will not change the stream at all.
- Strong: `--sbr-mh-tone 10`. Measured to change the stream on tonal material. Expect more added tones and a brighter, more pitched high band.
- Exaggerated: `--sbr-mh-tone 1`. Almost any band counts as tonal. Measured to change the stream, and the direction to use if you want to hear what whistling artefacts sound like.

Examples, raising the threshold (fewer synthetic harmonics):

- Mild: `--sbr-mh-tone 150`. Slightly stricter.
- Strong: `--sbr-mh-tone 400`. Only strongly tonal bands get a harmonic.
- Exaggerated: `--sbr-mh-tone 10000`. The detector effectively never adds a harmonic. No stream change was observed above 100 on our material, so if you want this result, verify it on yours before relying on it.

Works with / against: `--sbr-mh-diff` is the other trigger path into the same decision, and `--sbr-mh-sfm-orig` / `--sbr-mh-sfm-sbr` move the tone versus noise line that feeds the tonality measurement. `--sbr-mh-maxcomp` controls what happens around a harmonic once it is added, not whether it is added.

`--sbr-mh-diff <n>`

Scales the original versus patched tonality difference that triggers harmonic compensation.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `1..10000`, x100 where `100` = stock x1.00; default `-1` = off
- Input: whole number

`--sbr-mh-tone` asks "is the original band tonal enough". This asks a different question: "did the patching change the tonality". It is the path that catches the case where the original had one clean tone and the patched band has several, or the reverse, which is the specific damage copying does.

Lowering the threshold makes a smaller difference count as damage, so compensation triggers more often. Raising it means only a large mismatch counts.

Measured: this is the second of the two knobs in this section that moved the stream, at value 10 on our material. Values nearer stock, and values above stock, produced no change.

Examples, lowering (compensate on smaller mismatches):

- Mild: `--sbr-mh-diff 70`. Modest; may well change nothing on your material.
- Strong: `--sbr-mh-diff 20`. Close to the value where we saw a change.
- Exaggerated: `--sbr-mh-diff 10`. Measured to change the stream. Almost any tonality mismatch between original and patch triggers compensation.

Examples, raising (compensate only on large mismatches):

- Mild: `--sbr-mh-diff 150`.
- Strong: `--sbr-mh-diff 400`.
- Exaggerated: `--sbr-mh-diff 10000`. The difference path effectively never fires, leaving `--sbr-mh-tone` as the only trigger. No stream change observed upward on our material.

Works with / against: the two trigger paths, this one and `--sbr-mh-tone`, feed the same decision, so raising one while lowering the other partly cancels. The flatness knobs `--sbr-mh-sfm-sbr` and `--sbr-mh-sfm-orig` decide what counts as tonal in the first place on each side of the comparison.

`--sbr-mh-decay-orig <n>`

Scales how long an already detected tone keeps being tracked in the original band as it decays.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `1..10000`, x100 where `100` = stock x1.00; default `-1` = off
- Input: whole number

A detector that only looked at the current frame would drop a tone as soon as it faded below threshold, which on a bell or cymbal tail is exactly when you still want it. So the detector keeps tracking a tone it has already found, with a decay. This scales the length of that memory.

Longer tracking means synthetic harmonics persist into tails, so decays stay pitched instead of turning into noise. Shorter tracking means tones are dropped sooner, so tails lose their ring earlier.

Honest status: wired, no effect observed. On tonal and mixed material at HE-AAC 24 to 96 kbps this produced no stream change in either direction. The decay only matters once the detector has found a tone to track, and the trigger conditions rarely coincided on our material.

Examples, shortening the tracking:

- Mild: `--sbr-mh-decay-orig 70`.
- Strong: `--sbr-mh-decay-orig 30`.

- Exaggerated: `--sbr-mh-decay-orig 1`. Effectively no memory: a tone is forgotten as soon as it drops. No stream change observed.

Examples, lengthening the tracking:

- Mild: `--sbr-mh-decay-orig 150`.
- Strong: `--sbr-mh-decay-orig 400`.
- Exaggerated: `--sbr-mh-decay-orig 10000`. A tone, once found, is tracked almost indefinitely. No stream change observed.

Works with / against: only relevant where the detector fires, so lowering `--sbr-mh-tone` into its measured active range is the prerequisite for this knob mattering at all. `--sbr-mh-decay-diff` is the same mechanism on the difference guide.

`--sbr-mh-decay-diff <n>`

The same decay as `--sbr-mh-decay-orig`, applied to the difference guide instead of the original band.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `1..10000`, x100 where `100` = stock x1.00; default `-1` = off
- Input: whole number

The detector keeps two tracking guides: one following tones in the original band, one following the original versus patch tonality difference. This scales the memory of the second, so it governs how long a detected *mismatch* keeps being treated as present after it stops being obvious.

Longer means compensation decisions persist across frames and are more stable. Shorter means they are re-evaluated nearly from scratch each frame, which reacts faster and can flicker.

Honest status: wired, no effect observed. No stream change on tonal or mixed material at HE-AAC 24 to 96 kbps, in either direction.

Examples, shortening:

- Mild: `--sbr-mh-decay-diff 70`.
- Strong: `--sbr-mh-decay-diff 30`.
- Exaggerated: `--sbr-mh-decay-diff 1`. No memory on the difference guide. No stream change observed.

Examples, lengthening:

- Mild: `--sbr-mh-decay-diff 150`.
- Strong: `--sbr-mh-decay-diff 400`.
- Exaggerated: `--sbr-mh-decay-diff 10000`. The guide never forgets. No stream change observed.

Works with / against: pairs with `--sbr-mh-decay-orig`, and like it depends on `--sbr-mh-diff` actually triggering before the memory length can matter.

`--sbr-mh-sfm-sbr <n>`

Scales the spectral flatness threshold above which the patched band is judged noise like rather than tonal.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `1..10000`, x100 where `100` = stock x1.00; default `-1` = off
- Input: whole number

Spectral flatness measures how evenly energy is spread across a band: near 0 for a single clean tone, near 1 for noise. The detector uses it to classify each band, and this knob moves the line for the *patched* side of the comparison.

Lowering the threshold means the patched band is called noise like sooner, so the detector more often concludes that the copy lost the tone and compensation is needed. Raising it means the patch is given the benefit of the doubt as tonal, so fewer harmonics are added.

Honest status: wired, no effect observed. No stream change on tonal or mixed material at HE-AAC 24 to 96 kbps in either direction.

One practical note if you measure this yourself: flatness has to be measured in the real SBR region, from the core bandwidth up to the final top edge as printed by `--verbose`. A window that runs to Nyquist includes the empty part above the top edge and returns a flatness of 0, which looks like perfect tonality and is an artefact of the window.

Examples, lowering (patch called noise like sooner, more compensation):

- Mild: `--sbr-mh-sfm-sbr 70`.
- Strong: `--sbr-mh-sfm-sbr 30`.
- Exaggerated: `--sbr-mh-sfm-sbr 1`. Nearly any patched band counts as noise like. No stream change observed.

Examples, raising (patch called tonal for longer, less compensation):

- Mild: `--sbr-mh-sfm-sbr 150`.
- Strong: `--sbr-mh-sfm-sbr 400`.
- Exaggerated: `--sbr-mh-sfm-sbr 10000`. The patched band is effectively always tonal. No stream change observed.

Works with / against: works as a pair with `--sbr-mh-sfm-orig`; between them they catch "one tone in the original became several after patching". Moving only one side shifts the comparison asymmetrically, which is sometimes what you want and is harder to reason about.

--sbr-mh-sfm-orig <n>

The same flatness threshold as `--sbr-mh-sfm-sbr`, for the original band.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `1..10000`, x100 where `100` = stock x1.00; default `-1` = off
- Input: whole number

This moves the tone versus noise line on the source side. Lowering it means the original band is called noise like sooner, so the detector concludes less often that there was a tone worth restoring. Raising it means the original is treated as tonal more readily, so more bands become candidates for a synthetic harmonic.

Note that the two sfm knobs push the final decision in opposite senses despite being the same kind of threshold, because one describes what you had and the other what you got. If you want "add more harmonics", lower `--sbr-mh-sfm-sbr` and raise this one.

Honest status: wired, no effect observed. No stream change on tonal or mixed material at HE-AAC 24 to 96 kbps in either direction.

Examples, lowering (original called noise like sooner, fewer harmonics):

- Mild: `--sbr-mh-sfm-orig 70`.
- Strong: `--sbr-mh-sfm-orig 30`.
- Exaggerated: `--sbr-mh-sfm-orig 1`. The source is almost never tonal, so almost nothing is judged missing. No stream change observed.

Examples, raising (original called tonal more readily, more harmonics):

- Mild: `--sbr-mh-sfm-orig 150`.
- Strong: `--sbr-mh-sfm-orig 400`.
- Exaggerated: `--sbr-mh-sfm-orig 10000`. Nearly every original band counts as tonal. No stream change observed.

Works with / against: the mirror of `--sbr-mh-sfm-sbr`, and both feed the tonality comparison that `--sbr-mh-diff` thresholds. Changing all three at once makes the result very hard to attribute; move one at a time.

--sbr-mh-maxcomp <n>

Caps how much envelope compensation is applied around a synthetic harmonic.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `0..200`, a plain integer where `50` = stock; default `-1` = off
- Input: whole number

Inserting a sine into a band changes the energy of that band, so the envelope around it has to be adjusted or the band ends up too loud. This caps that adjustment. It is not an x100 scale: the number is the limit itself.

A higher cap allows larger corrections, so neighbouring bands are pulled further and less noise is left sitting next to the added tone: the harmonic stands out more cleanly. A lower cap limits the correction, so the added tone sits in more of its original surrounding noise and blends in, or becomes audibly too loud if the correction needed was larger than the cap.

Honest status: wired, no effect observed. No stream change on tonal or mixed material at HE-AAC 24 to 96 kbps in either direction, which follows from the detector rarely adding a harmonic on this material in the first place.

Examples, lowering the cap:

- Mild: `--sbr-mh-maxcomp 35`.
- Strong: `--sbr-mh-maxcomp 10`. Very little compensation allowed.
- Exaggerated: `--sbr-mh-maxcomp 0`. No compensation at all around an added harmonic. No stream change observed.

Examples, raising the cap:

- Mild: `--sbr-mh-maxcomp 70`.
- Strong: `--sbr-mh-maxcomp 120`.
- Exaggerated: `--sbr-mh-maxcomp 200`, the maximum. Correction is effectively unlimited. No stream change observed.

Works with / against: only applies where a harmonic is actually added, so `--sbr-mh-tone` has to be in its active range first. The noise that sits next to the added tone is also governed by `--sbr-noise-max` and the noise floor knobs, which act on every band rather than just the harmonic's neighbours.

`--sbr-mh-deltatime <n>`

Sets the maximum transient distance for a frame to count as a transient frame inside the missing harmonics detector.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `0..64`, a plain integer; default `-1` = off, which leaves 9 for AAC and 16 for AAC-LD
- Input: whole number

The missing harmonics detector behaves differently in frames it considers transient, because adding a steady synthetic sine across an attack is a bad idea. This sets how far, in detector time units, a transient may be from the frame for the frame still to count as transient. It is a plain integer, not an x100 scale, and the stock value differs by profile.

A larger distance means more frames count as transient, so the detector takes its cautious path more often and adds fewer harmonics in the neighbourhood of hits. A smaller distance means fewer frames count as transient, so the detector adds harmonics closer to attacks, which is where a synthetic sine is most likely to sound wrong.

Honest status: wired, no effect observed. No stream change on tonal or mixed material at HE-AAC 24 to 96 kbps in either direction.

Examples, lowering the distance:

- Mild: `--sbr-mh-deltatime 6`.
- Strong: `--sbr-mh-deltatime 2`.
- Exaggerated: `--sbr-mh-deltatime 0`. No frame counts as transient on distance, so the cautious path is never taken. No stream change observed.

Examples, raising the distance:

- Mild: `--sbr-mh-deltatime 16`, which is the AAC-LD stock value applied to AAC.
- Strong: `--sbr-mh-deltatime 32`.
- Exaggerated: `--sbr-mh-deltatime 64`, the maximum. Almost every frame near any hit counts as transient. No stream change observed.

Works with / against: this reads the transient decision, so it is downstream of `--sbr-tran-thr` and `--sbr-tran-peak`: changing what counts as a transient changes what this knob is measuring distance to. It has no influence on framing itself.

Inverse filtering and noise floor: `--sbr-invf` `--sbr-softness` `--sbr-invf-min` `--sbr-invf-max` `--sbr-invf-bias` `--sbr-invf-table` `--sbr-invf-hyst` `--sbr-invf-sbr-thr` `--sbr-invf-orig-thr` `--sbr-invf-smooth` `--sbr-nf-weight` `--sbr-nf-weight-from` `--sbr-nf-smooth` `--sbr-noise-max` `--sbr-noise-floor-offset`

This is where the character of the high band is actually decided, and it is the part of SBR worth understanding properly.

The copied high band inherits the fine structure of the band it was copied from. That structure is tonal: peaks and valleys at the wrong frequencies for where it has landed. The result sounds metallic, ringing, sometimes chorused, and once you have heard it you cannot unhear it. Inverse filtering is the cure: the decoder applies a whitening filter to the patch, flattening that inherited structure. There are four strengths, 0 off, 1 low, 2 mid, 3 high, chosen per band and per frame. The noise floor is the other half of the same cure: synthetic noise mixed into each band to replace the structure that whitening removed. Too little of both and the top is metallic; too much and it is hissy and washed out, with cymbals reduced to shaped noise.

The level is normally chosen by a **tonality estimator** that compares the original band with the patched band, band by band and frame by frame. That dynamic decision is the thing to preserve: it is right much more often than any fixed value you could pick.

So this section has two kinds of switch, and the priority between them matters:

1. `--sbr-invf` **forces** one fixed level for the whole file, in every band and every moment. It wins over everything else here. Use it to diagnose, or when you know the material is uniform.
2. Everything else leaves the decision dynamic and changes the estimator's rules: bounds, bias, decision table, hysteresis, smoothing, border positions, noise weight. The decision is still made per band and per frame, just along different rules.

Within group 2, `--sbr-softness` is a macro that sets several of those rules at once, and **every explicit knob wins over the macro**. So `--sbr-softness 6 --sbr-invf-max 2` gives you the macro's softness with your own ceiling.

Two measurement facts shape how you should use this section.

First, the softness macro deliberately does *not* move the tonality borders. Shifting them was measured to make the per band decision flicker, 0.2 to 0.29 changes per band per frame against 0.004 to 0.04 for stock, which is audible as instability. `--sbr-invf-sbr-thr` and `--sbr-invf-orig-thr` expose that mechanism anyway, because sometimes you want it, but that is why the macro avoids them.

Second, the noise floor weight is clipped by the noise ceiling. With the tuning table's ceiling (0.125 at 24 to 48 kbps) about 95 percent of bands already sit at the ceiling, so `--sbr-nf-weight` on its own frequently changes nothing at all. It needs a raised ceiling *and* high invf bands to do anything: measured, it moved the stream only with `--sbr-noise-max 6` plus either `--sbr-invf 3` or `--sbr-nf-weight-from 1`. Alone, or with only one of those, nothing changed. Levels 5 to 7 of `--sbr-softness` raise the ceiling for you.

At their neutral values (`--sbr-invf-hyst 1.0`, `--sbr-invf-bias 0`, `--sbr-invf-smooth 2`, `--sbr-nf-weight 0.25`, `--sbr-nf-weight-from 3`, `--sbr-invf-table 0`, `--sbr-invf-min 0`, `--sbr-invf-max 3`) these knobs give a stream byte identical to stock, as do `--sbr-softness 2` and `--speech --sbr-softness 4`.

`--sbr-invf <0..3>`

Forces one fixed inverse filtering level for the whole file, overriding the tonality estimator completely.

- Applies to: SBR profiles (`-p 5`, `-p 29`, `-p 39 -L 1`)

- Values: `0` off, `1` low, `2` mid, `3` high; default `-1` = auto, the tonality estimator decides per band and per frame
- Input: whole number

Higher means more whitening of the patched band: less metallic ringing, less detail, a flatter and more noise like top. Lower means the inherited tonal structure is left in place: more apparent detail, more metallic character.

The drawback of forcing is exactly what it says: one level applies everywhere, including in the bands and moments where the estimator would have chosen differently. A file with a quiet tonal intro and a dense chorus wants different levels in those places, and a forced value gives them the same one.

That said, this is the most useful knob here for two jobs. The first is diagnosis: encode at `0` and at `3` and listen to the extremes, and you will immediately know which end of the axis your material needs. The second is uniform material, where there is nothing for the estimator to adapt to anyway.

Values:

- `0` inverse filtering off. No whitening at all. The patch keeps its inherited structure: maximum apparent detail, maximum metallic ringing. On tonal material this is clearly an artefact; on noise like material it can be the cleanest option.
- `1` low. A light whitening.
- `2` mid. Moderate whitening, which is roughly where the estimator sits on average with the music table.
- `3` high. Strong whitening. The top becomes flat and noise like; metallic ringing disappears and so does a good deal of perceived detail.
- `-1` auto. The estimator decides. The recommended setting unless you are diagnosing.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-invf 3 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: this **wins over every other switch in this section**, including `--sbr-softness` and the min/max/bias knobs, because there is no dynamic decision left to bound. If you want to shape the decision rather than replace it, leave this off. Pairing `--sbr-invf 3` with `--sbr-noise-max 6` is one of the two combinations that makes `--sbr-nf-weight` do anything.

`--sbr-softness <0..7>`

One macro from a hard, metallic top to a very soft one, setting several estimator rules at once while keeping the decision dynamic.

- Applies to: SBR profiles

- Values: `0..7`; default `-1` = off (stock, which is equivalent to level `2` for music)
- Input: whole number

This is the knob to try first. It moves you along the metallic versus hissy axis without freezing the decision, by setting the decision table, the bias, the noise weight, the min/max bounds and the noise ceiling in combinations that were measured to be monotonic and stable. It deliberately does not touch the tonality borders, because doing that was measured to make the per band decision flicker.

Values:

- `0` one step less whitening than the music tuning: harder, more metallic than stock.
- `1` never HIGH whitening. Note that on music the estimator rarely picks HIGH anyway, so on music material this bound often never binds: measured at HE-AAC 32 kbps, levels `1` and `2` gave a stream identical to stock on tonal, voice and mixed signals.
- `2` stock music estimators. Byte identical to not using the switch at all.
- `3` at least LOW whitening: the estimator may no longer choose off. Measured equal to `--sbr-invf 1` on a tonal signal, because there the estimator wanted off everywhere and the floor lifted it all to LOW.
- `4` stock speech estimators: the speech decision table and noise weight, without the rest of `--speech`, so the crossover is untouched.
- `5` as `4` plus a raised noise ceiling (0.5) and the weight extended to MID bands.
- `6` as `5` plus one more step of whitening.
- `7` very soft: ceiling 1.0, maximum whitening and fill noise. The top becomes unambiguously noise like.
- `-1` off.

Measured at HE-AAC 32 kbps, invf levels read back from the bitstream, flatness of the decoded SBR band 7 to 14.5 kHz where 0 is tonal and 1 is noise like:

`--sbr-softness`	mean invf level (speech / tonal / music)	SBR band flatness (speech / tonal)
0	0.15 / 0.00 / 0.00	0.366 / 0.396
2 (stock music)	1.12 / 0.98 / 0.99	0.373 / 0.430
4 (stock speech)	1.93 / 1.96 / 1.98	0.379 / 0.440
5	1.93 / 1.96 / 1.98	0.403 / 0.518
7	2.93 / 2.96 / 2.98	0.417 / 0.521

The scale is monotonic on every sample, and per band mode changes stay at the stock rate (0.004 to 0.04 per band per frame). Also measured: level `0` equals `--sbr-invf 0` on tonal and mixed material, and levels `4` through `7` are distinct from each other.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 32000 --sbr-softness 6 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: **every explicit knob below wins over this macro**, which is how you combine them: `--sbr-softness 6 --sbr-invf-max 2` keeps the macro's noise handling with your own ceiling. `--sbr-invf` wins over this entirely. Neighbouring levels can give the same stream when your material never reaches the bound they differ in; that is expected, not a failure.

`--sbr-invf-min <0..3>`

Sets a floor under the estimator: the lowest inverse filtering level it is allowed to pick.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `0..3`; default `-1` = off (no floor, equivalent to `0`)
- Input: whole number

The estimator keeps deciding per band and per frame; this just removes the bottom of its range. It is the tool for "the top is metallic in the quiet passages", where the estimator correctly sees a tonal band and chooses little or no whitening, and you disagree.

Raising the floor guarantees a minimum amount of whitening everywhere, which costs detail in the bands that genuinely did not need it.

Values:

- `0` floor at off. No constraint; identical to not using the switch.
- `1` the estimator may never choose off. The gentlest useful floor, and the one worth trying when metallic ringing appears only occasionally.
- `2` at least MID whitening everywhere. A strong intervention: bands that wanted none now get moderate whitening.
- `3` at least HIGH everywhere, which means the level is pinned to HIGH since 3 is the maximum. That makes it equivalent in effect to `--sbr-invf 3`, and if that is what you want, say so directly.
- `-1` off.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 48000 --sbr-invf-min 1 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: applied after `--sbr-invf-bias`, together with `--sbr-invf-max` as the other end of the clamp. Setting `--sbr-invf-min 3` or `--sbr-invf-min` equal to `--sbr-invf-max` collapses the dynamic range to a single

value, which is `--sbr-invf` the long way round. Wins over `--sbr-softness`; loses to `--sbr-invf`. `--sbr-softness 3` is the packaged version of `--sbr-invf-min 1`.

`--sbr-invf-max <0..3>`

Sets a ceiling over the estimator: the highest inverse filtering level it is allowed to pick.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `0..3`; default `-1` = off (no ceiling, equivalent to `3`)
- Input: whole number

The mirror of `--sbr-invf-min`, and the more frequently useful of the two. It is the tool for "the top goes hissy and loses detail on the loud passages", where the estimator picks strong whitening and takes the sparkle with it.

Lowering the ceiling preserves detail at the price of letting some metallic character through in the bands that genuinely needed whitening.

Values:

- `3` ceiling at HIGH. No constraint; identical to not using the switch.
- `2` never HIGH. The usual choice: it removes only the most aggressive whitening and keeps the rest of the estimator's judgement.
- `1` never above LOW. A strong detail preserving setting; expect audible metallic character on tonal material.
- `0` the ceiling is off, so no whitening is permitted anywhere. Equivalent in effect to `--sbr-invf 0`, and better written that way.
- `-1` off.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-invf-max 2 --sbr-invf-hyst 1.5 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: applied after `--sbr-invf-bias`, paired with `--sbr-invf-min`. `--sbr-softness 1` is the packaged version of `--sbr-invf-max 2`, and note the measured caveat there: on music the estimator rarely reaches HIGH, so this ceiling can be a no-op on music material and still be exactly right on speech. Wins over `--sbr-softness`; loses to `--sbr-invf`.

`--sbr-invf-bias <-3..3>`

Shifts every dynamic inverse filtering decision up or down by a fixed number of steps.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `-3..3` steps; default `0` = off
- Input: whole number

Where min and max clip the range, this slides it. The estimator's per band, per frame pattern of decisions is preserved exactly, and the whole pattern moves. That makes it the cleanest way to say "the estimator has the right idea, it is just consistently too soft" or "consistently too hard". Positive means more whitening.

Because the result is clamped to 0..3 afterwards, large biases flatten the pattern at whichever end they run into: at `+3` almost everything lands on HIGH and the per band variation you were trying to keep is gone.

Examples, more whitening:

- Mild: `--sbr-invf-bias 1`. Every band one step more whitened. The pattern is intact, the character is softer.
- Strong: `--sbr-invf-bias 2`. Two steps. Bands that wanted off now get MID; metallic character is largely gone and so is some detail.
- Exaggerated: `--sbr-invf-bias 3`. Everything the estimator did not already want at HIGH gets pushed there by the clamp. This is `--sbr-invf 3` with extra steps.

Examples, less whitening:

- Mild: `--sbr-invf-bias -1`. One step less everywhere. More detail, a hint more metallic.
- Strong: `--sbr-invf-bias -2`. Two steps less. Only the bands the estimator wanted at HIGH retain any whitening.
- Exaggerated: `--sbr-invf-bias -3`. Nearly everything clamps to off, which is `--sbr-invf 0` the long way round, with maximum metallic ringing on tonal material.

Works with / against: applied **before** `--sbr-invf-min` and `--sbr-invf-max`, so you can bias and then clamp: `--sbr-invf-bias 2 --sbr-invf-max 2` shifts everything up but refuses HIGH. Wins over `--sbr-softness`; loses to `--sbr-invf`.

`--sbr-invf-table <0|1>`

Chooses which decision table the tonality estimator uses: the music table or the speech table.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `0` music, `1` speech; default `-1` = follows `--speech`
- Input: whole number

The estimator's thresholds come from a table, and FDK ships two: one tuned for music, one for speech. The speech table whitens considerably more readily, because speech above the crossover is mostly fricatives and breath, where inherited tonal structure is pure artefact and there is no detail worth protecting.

This switch picks the table and **only** the table. `--speech` also changes the crossover and other tuning; if you want the speech estimator behaviour on music material without rearranging the frequency layout, this is the switch for it. That combination is genuinely useful: spoken word programme, audiobooks, podcast material at low bitrate, where you want the whitening behaviour but your own crossover.

Values:

- `0` music table. Conservative whitening, protects tonal detail.
- `1` speech table. Whitens much more readily. Measured mean invf level with the speech table is near 2.0 against about 1.0 for the music table at HE-AAC 32 kbps.
- `-1` off: follow `--speech`, so music table unless `--speech` is given.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 32000 --sbr-invf-table 1 -o out.m4a speech.wav`

Works with / against: `--sbr-softness 4` is the packaged version of this plus the speech noise weight. `--speech` sets this implicitly and also moves the crossover, which is the difference worth remembering. Wins over `--sbr-softness`; loses to `--sbr-invf`.

`--sbr-invf-hyst <x>`

Sets the hysteresis of the decision borders: how much the tonality has to change before the estimator switches a band to a different level.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `0..2`, decimal where `1.0` = stock; default `-1` = off
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

A band whose tonality sits right on a decision border would otherwise flip level every frame, and flipping whitening levels frame to frame is audible as a kind of fluttering or unsteadiness up top. Hysteresis widens the borders into a dead zone, so a band keeps its current level until the tonality has moved meaningfully past the line.

Lowering it reacts faster to genuine changes and switches more often. Raising it is more stable and slower to follow real changes, so a passage that turns tonal part way through keeps the previous treatment for longer. Above 2 the widened borders would overlap each other, which has no meaning, so that is rejected.

For reference, the stock per band switching rate is 0.004 to 0.04 changes per band per frame, and a configuration measured at 0.2 to 0.29 was clearly unstable.

Examples, less hysteresis (faster, more switching):

- Mild: `--sbr-invf-hyst 0.8`. Slightly quicker to follow changes.
- Strong: `--sbr-invf-hyst 0.3`. Clearly more switching; use when the estimator feels sluggish on material that changes character quickly.
- Exaggerated: `--sbr-invf-hyst 0`. No dead zone at all. Bands sitting on a border flip every frame, which is the instability hysteresis exists to prevent.

Examples, more hysteresis (slower, more stable):

- Mild: `--sbr-invf-hyst 1.2`. A little stickier than stock.
- Strong: `--sbr-invf-hyst 1.5`. Levels hold through moderate tonality changes. A good pairing with `--sbr-invf-max 2` when you want a calm, predictable top.
- Exaggerated: `--sbr-invf-hyst 2`, the maximum. The dead zones are as wide as they can be; bands essentially keep whatever level they first landed on, which on material that changes character is simply the wrong level most of the time.

Works with / against: `--sbr-invf-smooth` attacks the same instability from the other side, by averaging over frames instead of widening borders; using both at their extremes is redundant. `--sbr-invf-sbr-thr` and `--sbr-invf-orig-thr` move the borders this knob is widening. Wins over `--sbr-softness`; loses to `--sbr-invf`.

`--sbr-invf-sbr-thr <x>`

Shifts the tonality decision borders for the patched band, roughly in dB.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `-20..20`, about dB, decimal; default `0` = off
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

The estimator measures tonality on both sides of the comparison and compares each against borders. This moves the borders on the patched side. Positive means the patched band counts as tonal sooner, and a tonal patch is what whitening is for, so positive means more invf.

This is a sharper instrument than bias or min/max, and a riskier one. Moving borders changes *which* bands cross them and in which frames, so it can make the decision flicker: this mechanism measured 0.2 to 0.29 changes per band per frame against 0.004 to 0.04 for stock, which is why `--sbr-softness` does not use it. If you reach for this, consider raising `--sbr-invf-hyst` at the same time to buy the stability back.

Examples, positive (patched band tonal sooner, more invf):

- Mild: `--sbr-invf-sbr-thr 2`. A small shift; a few more bands cross into whitening.
- Strong: `--sbr-invf-sbr-thr 8`. Many more bands count as tonal. Expect noticeably more whitening and some flicker.
- Exaggerated: `--sbr-invf-sbr-thr 20`, the maximum. Essentially every patched band counts as tonal, so the measurement no longer discriminates and the estimator's judgement is replaced by a constant. `--sbr-invf 3` does the same thing without the flicker.

Examples, negative (patched band tonal later, less invf):

- Mild: `--sbr-invf-sbr-thr -2`. Slightly fewer bands whitened.
- Strong: `--sbr-invf-sbr-thr -8`. Only strongly tonal patches get whitened; more detail, more metallic character.
- Exaggerated: `--sbr-invf-sbr-thr -20`, the minimum. Nothing counts as tonal, so nothing is whitened. The caricature of "preserve all detail", and it sounds like it.

Works with / against: the mirror of `--sbr-invf-orig-thr`, and the two combine into the original versus patch comparison. `--sbr-invf-hyst` is the stability counterweight. Wins over `--sbr-softness`; loses to `--sbr-invf`.

`--sbr-invf-orig-thr <x>`

Shifts the tonality decision borders for the original band, roughly in dB.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `-20..20`, about dB, decimal; default `0` = off
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

The same mechanism on the source side, and the sign reads the other way round, which is the thing to get right. The estimator whitens when the patch looks more tonal than the original deserves. So making the *original* count as tonal **later** means the comparison finds a bigger mismatch more often, and positive values therefore also mean more whitening. Both threshold knobs point the same way in outcome despite describing opposite sides.

The flicker caveat applies here identically: this is a border shift, and border shifts destabilise the per band decision more than bias or clamping do.

Examples, positive (original counts as tonal later, more invf):

- Mild: `--sbr-invf-orig-thr 2`.
- Strong: `--sbr-invf-orig-thr 8`. The original is credited with tonality rarely, so the patch looks wrong more often and gets whitened.

- Exaggerated: `--sbr-invf-orig-thr 20`, the maximum. The original never counts as tonal, so every patch is treated as damage. Maximum whitening by a route that also maximises flicker.

Examples, negative (original counts as tonal sooner, less invf):

- Mild: `--sbr-invf-orig-thr -2`.
- Strong: `--sbr-invf-orig-thr -8`. The original is generously credited as tonal, so the patch is more often judged acceptable and left alone.
- Exaggerated: `--sbr-invf-orig-thr -20`, the minimum. Everything in the original counts as tonal, the comparison finds no mismatch, and whitening effectively stops.

Works with / against: pairs with `--sbr-invf-sbr-thr`; moving both in the same direction partly cancels, since one raises the mismatch and the other lowers it. The noise floor reads the same original versus patch gap through `--sbr-nf-weight`, so shifting these borders changes the fill noise as well, not just the whitening. Wins over `--sbr-softness`; loses to `--sbr-invf`.

`--sbr-invf-smooth <0..2>`

Sets how many frames the tonality estimator averages before deciding.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `0`, `1`, `2`; default `-1` = off (stock averages 2)
- Input: whole number

Averaging over frames is the other defence against an unstable decision. With averaging, one anomalous frame cannot flip a band's whitening level; without it, each frame is judged on its own. The trade is the usual one: stability against reaction speed.

Values:

- `0` this frame only. Fastest reaction to a genuine change of character, most frame to frame switching. Use on material that changes quickly, and expect some unsteadiness.
- `1` a shorter average than stock. The middle option.
- `2` stock. The balance FDK chose, and a good one on most material.
- `-1` off, which is the same as `2`.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-invf-smooth 0 --sbr-invf-hyst 1.5 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: this and `--sbr-invf-hyst` both buy stability, by different means, so pairing low smoothing with high hysteresis is a reasonable way to get fast reaction without flutter. Wins over `--sbr-softness`; loses to `--sbr-invf`, which has no decision left to smooth.

--sbr-nf-weight <x>

Sets how strongly the original versus patch tonality gap raises the noise floor.

- Applies to: SBR profiles, and only where the noise ceiling leaves room (see below)
- Values: `0.0..1.0`, decimal; default `-1` = follows `--speech` (music 0.25, speech 1.0)
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

Whitening removes structure; fill noise replaces it. This weight decides how much of the measured mismatch between the original and the patched band is converted into noise floor. Higher means more fill noise wherever the patch is too tonal, which is why the speech tuning uses 1.0: in speech the high band should be noise, so filling it is always right. Lower means the gap is mostly handled by whitening alone.

Read this before using it. The weighted noise is clipped by the noise ceiling, and with the tuning table's ceiling (0.125 at 24 to 48 kbps) about 95 percent of bands are already at the ceiling, so raising the weight changes nothing because there is no headroom to use. Measured, this knob moved the stream only with `--sbr-noise-max 6` **plus** either `--sbr-invf 3` or `--sbr-nf-weight-from 1`. Alone, or with only one of those two, nothing changed at all. It needs a raised ceiling and bands at a high invf level, since by default only HIGH bands receive the weight.

So the working recipe is `--sbr-noise-max 6 --sbr-nf-weight-from 1 --sbr-nf-weight <x>`, or let `--sbr-softness 5`, `6` or `7` raise the ceiling for you.

Examples, more fill noise (with the ceiling raised):

- Mild: `--sbr-noise-max 6 --sbr-nf-weight-from 1 --sbr-nf-weight 0.4`. A little more air where the patch is too tonal.
- Strong: `--sbr-noise-max 6 --sbr-nf-weight-from 1 --sbr-nf-weight 0.7`. Clearly more fill noise; the top reads as airier and less metallic, with less apparent detail.
- Exaggerated: `--sbr-noise-max 6 --sbr-nf-weight-from 1 --sbr-nf-weight 1`, the maximum, which is the speech value applied to every band from LOW upward with the ceiling wide open. On music this is hiss where cymbals used to be.

Examples, less fill noise:

- Mild: `--sbr-nf-weight 0.15`. Below the music default; slightly drier top.
- Strong: `--sbr-nf-weight 0.05`. The tonality gap contributes almost no noise; whitening has to do the work alone.

- Exaggerated: `--sbr-nf-weight 0`, the minimum. The gap is ignored entirely. With the default ceiling this may well be bit identical to stock, since most bands are clipped anyway, which is itself the lesson about this knob.

Works with / against: needs `--sbr-noise-max 3` or `6` to have headroom, and `--sbr-nf-weight-from` to reach bands below HIGH. `--sbr-noise-floor-offset` raises the floor unconditionally and is the blunter alternative when this one refuses to move. Wins over `--sbr-softness`; `--sbr-invf 3` does not block it, it is one of the two things that enables it.

`--sbr-nf-weight-from <1..3>`

Sets the lowest inverse filtering level whose bands receive the noise floor weight.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `1` LOW and above, `2` MID and above, `3` HIGH only; default `-1` = off (stock is `3`)
- Input: whole number

The tonality gap weight is not applied everywhere. By default only bands that got HIGH whitening receive it, on the reasoning that those are the bands where structure was really destroyed and needs replacing. This switch widens that set downward.

That makes it the enabling switch for `--sbr-nf-weight`: on music the estimator rarely picks HIGH, so with the stock setting the weight has almost no bands to act on, and the knob looks dead. Set this to `1` and every whitened band is in scope.

Values:

- `3` HIGH only. Stock. The most conservative, and the reason `--sbr-nf-weight` so often appears to do nothing on music.
- `2` MID and HIGH. A moderate widening, and what `--sbr-softness 5` and above do.
- `1` LOW, MID and HIGH. Every band with any whitening gets the weight. The widest scope, and the one measured to let `--sbr-nf-weight` change the stream when paired with `--sbr-noise-max 6`.
- `-1` off, same as `3`.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 32000 --sbr-noise-max 6 --sbr-nf-weight-from 1 --sbr-nf-weight 0.7 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: pointless without `--sbr-nf-weight` doing something, and `--sbr-nf-weight` is pointless without headroom from `--sbr-noise-max`. All three move together. Wins over `--sbr-softness`.

`--sbr-nf-smooth <0>`

Turns off the time smoothing of the noise floor.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `0` = no smoothing; default `-1` = off, which leaves the stock smoothing over 4 frames
- Input: whole number

The noise floor is normally averaged over four frames, so the amount of fill noise in a band changes gradually. That is right on steady material, where a jumping noise level would be audible as a pumping or breathing quality in the top end. It is wrong where the material genuinely changes fast: the smoothed floor arrives late, so a sudden quiet passage still carries the noise of the loud one for a few frames, and a sudden bright passage is under filled at its start.

This switch is one directional. There is no value that increases the smoothing; `0` removes it and anything else means leave it alone.

Values:

- `0` no time smoothing. The noise floor follows the frame by frame estimate exactly. Faster, and on steady material audibly less stable.
- `-1` off: stock smoothing over 4 frames. The right default.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-nf-smooth 0 -o out.m4a transients.wav`

Works with / against: the noise analogue of `--sbr-invf-smooth 0`, and the same reasoning applies: use it on material with fast changes of character, and expect less stability on sustained material. Its effect is bounded by `--sbr-noise-max`: if the ceiling is clipping most bands, there is little variation left for smoothing to smooth. Wins over `--sbr-softness`.

`--sbr-noise-max <6|3|-3>`

Sets the ceiling on how loud the noise SBR injects may get: the air versus hiss limit up top.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `6` = 1.0, `3` = 0.5, `-3` = 0.125; default `-1` = the value from the bitrate tuning table
- Input: whole number

This is the most consequential noise knob, not because it sets the level but because it sets the limit everything else runs into. The three values are the three the FDK noise estimator understands, and they correspond to amplitude ceilings of 1.0, 0.5 and 0.125. The tuning table picks 0.125 at 24

to 48 kbps, and at that ceiling about 95 percent of bands are already clipped, which is why fill noise feels fixed until you raise it.

Raising the ceiling does not by itself add noise; it allows the estimator and the weight to add more where they already wanted to. Lowering it caps the top end into something drier and more tonal, which on sparse material is cleaner and on cymbals and breath sounds thin.

Which of the three values is a no-op depends on the tuning table row you are on, so measure rather than assume. Measured: on tonal and mixed signals at HE-AAC 32 kbps, `-3` equals stock and `6` equals `3`; on a voice signal at the same setting, `6`, `3` and stock are all the same.

Values:

- `-3` ceiling 0.125. The driest, and the table's choice at low bitrate. More tonal, more metallic, less hiss.
- `3` ceiling 0.5. Four times the headroom. Fill noise can actually vary band to band.
- `6` ceiling 1.0. Maximum headroom. Paired with `--sbr-nf-weight` and `--sbr-nf-weight-from 1` this is the configuration where the noise floor knobs finally have room to work; on its own it mostly lifts the bands the estimator was already pushing against the ceiling.
- `-1` off: the bitrate tuning table decides.

Example in context: `fdkaac -p 5 -b 32000 --sbr-noise-max 6 --sbr-nf-weight-from 1 --sbr-nf-weight 0.7 -o out.m4a in.wav`

Works with / against: this is the gate in front of `--sbr-nf-weight`, `--sbr-nf-weight-from` and `--sbr-nf-smooth`, and `--sbr-softness` levels 5 to 7 raise it for you (5 and 6 to 0.5, 7 to 1.0). `--sbr-noise-bands` sets the frequency resolution of the floor this ceiling caps, so a dense floor at a low ceiling is wasted side information.

`--sbr-noise-floor-offset <n>`

Offsets the whole SBR noise floor, adding or removing fill noise everywhere at once.

- Applies to: SBR profiles
- Values: `0..11`; default `-128` = off
- Input: whole number

Where `--sbr-nf-weight` adds noise conditionally, based on a measured mismatch, this simply shifts the floor. Bigger means more fill noise in the reconstruction across the board, which reads as more air and more hiss, and smothers whatever inherited tonal structure survived whitening. Smaller means a drier, more tonal top.

That bluntness is sometimes exactly what you want. When `--sbr-nf-weight` refuses to move because every band is clipped at the ceiling, this is the knob that still works, because it acts on the floor itself rather than on the gap measurement.

The accepted range is `0..11` and nothing else. Outside it, FDK's own noise handling hits an assertion and aborts, so the encoder rejects out of range values with a clean error rather than letting that happen.

Examples, more fill noise:

- Mild: `--sbr-noise-floor-offset 3`. A touch more air up top.
- Strong: `--sbr-noise-floor-offset 7`. Clearly noisier top; metallic character is buried and so is fine detail.
- Exaggerated: `--sbr-noise-floor-offset 11`, the maximum. The high band is dominated by fill noise. Cymbals become shaped hiss, and the result is unambiguously a caricature, which makes it a useful reference point for how much of your top end is noise.

Examples, less fill noise:

- Mild: `--sbr-noise-floor-offset 2`. Slightly drier.
- Strong: `--sbr-noise-floor-offset 1`. Minimal fill; the patched band's own structure and whatever whitening leaves behind carry the top end.
- Exaggerated: `--sbr-noise-floor-offset 0`, the minimum. No offset contribution at all. On tonal material expect the metallic ringing that fill noise exists to mask, which pairs badly with low `--sbr-invf` settings and is worth hearing once for exactly that reason.

Works with / against: still subject to `--sbr-noise-max`, so a high offset against the 0.125 ceiling clips. Works in the same direction as `--sbr-nf-weight` but unconditionally, which makes it the right choice when you want a global change and the wrong one when you want the encoder to decide where noise belongs. Against low `--sbr-invf` levels it is fighting a different artefact with the wrong tool: metallic ringing from un whitened structure is better fixed with whitening than masked with noise.

D. Masking, noise shaping and detail

This is the group that decides how much noise the encoder is willing to leave in each band, and where it fabricates signal instead of coding it. Four ideas carry the whole group, so they are explained once here and the cards refer back.

Masking threshold. For every scalefactor band, in every frame, the psychoacoustic model computes a level below which added noise should be inaudible, because louder content in and around that band covers it. That

level is the masking threshold. The quantiser then spends only as many bits as it takes to push the quantisation noise down to the threshold, and not one more. Raise the thresholds globally and the encoder decides more noise is acceptable, so it spends fewer bits and the file gets coarser at the same bitrate; lower them and it demands more precision everywhere and runs out of bits sooner, which under CBR means something else has to give. `--ath-scale` is the global scale on this threshold. `--spread-mask` changes how far masking leaks between neighbouring bands, which is a different question: not how loud the mask is, but how wide.

SNR demand. Separately from the threshold, FDK keeps a required signal to noise ratio per band, the minimum quality the coder must deliver in that band whatever the threshold says. This is the closest FDK gets to the tone masking noise and noise masking tone constants that MusePack and LAME expose. It matters more than it sounds, because the hole avoidance logic clamps thresholds back to this demand: if the rate loop wants to starve a band, the SNR demand is the line it is not allowed to cross. `--minsnr-scale` scales the demand, and the two clamp switches move the ceiling and the floor the demand itself is held between.

TNS, temporal noise shaping. Inside one block, quantisation noise is spread evenly across the whole block in time. That is wrong for a transient: a block containing a drum hit has noise sitting in the quiet part before the hit, where nothing masks it, which you hear as pre-echo. TNS applies a prediction filter across frequency, which has the effect of shaping the noise envelope in time so it follows the signal envelope and hides under the attack. `--tns-mask` chooses which of the filters are allowed to run and `--tns-order` how long they may be. For LD and ELD this is the main defence against pre-echo, since those profiles have no short blocks at all.

PNS, perceptual noise substitution. When a band is just noise, coding its exact spectral lines is a waste: nobody can tell one noise realisation from another at that level. PNS throws the lines away and stores a single number, the band's energy, with a flag saying "noise here". The decoder regenerates random noise scaled to that energy. The saving on noisy material is large. The risk is that a band which is not really noise gets substituted, and then a genuine tone turns into hiss. Eight switches in this group control PNS: whether it runs at all, from which frequency, whether the low bitrate gate applies, how loud the fabricated noise is, and three detection thresholds plus a minimum band width that together decide which bands qualify.

One convention before the cards: all the `--pns-*` scaling knobs take a plain decimal multiplier on FDK's factory value. `1.0` means leave the factory value alone, `1.5` means one and a half times it, `0.5` means half. `--pns-min-width` is the exception, it is a raw count.

`--ath-scale <n>`

The global masking threshold scale: one knob for "be cleaner" or "be more economical" across the whole spectrum.

- Applies to: every profile with an AAC core, so all of them. Under SBR it affects the core only, since SBR has its own noise model.
- Values: Q8, `1..4096`, where `256` is x1.0; default: `256`, no change
- Input: whole number

The masking threshold is the noise level the model believes you cannot hear in a given band. `--ath-scale` multiplies all of them at once. Above 256 the thresholds rise, the encoder concludes more noise is inaudible, and it spends fewer bits per band: more aggressive coding, which at a fixed bitrate means those bits go somewhere else or the frame simply finishes early. Below 256 the thresholds fall, more content is deemed worth coding accurately, and the demand for bits rises.

Two things keep this knob from being as strong as its range suggests. It operates on the log domain threshold copy, and part of its effect is undone downstream by the minimum SNR logic and the 29 dB threshold reduction ceiling in the CBR quantiser. And under CBR a global threshold change mostly reshuffles bits rather than changing their number, because the rate loop still has to hit the target. If you want a stronger and more direct lever on detail, `--minsnr-scale` is the one, because it moves the line that the hole avoidance clamps back to.

Where it earns its keep is at high bitrate, where you have surplus bits and want the encoder to find more things worth coding. Values a little below 256 convert that surplus into preserved detail. At low bitrate the useful direction is usually upward, as a way of accepting coarseness deliberately rather than having the rate loop decide where to cut.

Examples:

- Mild, cleaner: `--ath-scale 230`. Thresholds about 10 percent lower. Slightly more bits to quiet detail; subtle at any bitrate, most visible above 192 kbps.
- Strong, cleaner: `--ath-scale 180`. A clear shift of effort towards low level content. Reverb tails and room noise survive better; at a tight bitrate this starves something else.
- Exaggerated, cleaner: `--ath-scale 64`. Thresholds a quarter of stock. The model is effectively told almost nothing is masked. Under CBR the rate loop fights back all frame long and the result is not better, just differently compromised; worth hearing once to understand where the limit sits.
- Mild, coarser: `--ath-scale 290`. A little more noise accepted per band, a small bit saving.

- Strong, coarser: `--ath-scale 512`. Thresholds doubled. Audibly grainier on broadband material, noticeably cheaper per band.
- Exaggerated, coarser: `--ath-scale 2048`. Thresholds eight times stock. The encoder believes almost everything is masked, and the result is a caricature of aggressive coding: hollow, hissy, with detail gone wherever anything louder sits nearby.

Works with / against: `--minsnr-scale` is the stronger tool for the same goal and partly overrides the effect of this one, since the SNR demand is a floor on quality that a raised threshold cannot push through. `--reduce-clamp 0` lets thresholds be pushed deeper than the 29 dB ceiling, which gives low values here more room to act. `--spread-mask` is the companion knob for the width rather than the height of masking.

`--spread-mask <n>`

Scales how far masking leaks from one band into its neighbours, which decides how many quiet bands next to loud ones survive.

- Applies to: every profile with an AAC core. Largest effect where bits are tight but not desperate, roughly 96..192 kbps.
- Values: Q8, `0` and up, where `256` is x1.0; default: `-1`, off
- Input: whole number

A loud tone does not only mask noise in its own band, it masks a skirt of bands around it, more above than below. The model simulates that with a spreading function. The spread is the reason a quiet band sitting next to a loud one gets almost no bits: the model says its content is covered by the neighbour.

This switch scales the spreading. Below 256 means less masking spread, so the skirt shrinks, fewer bands count as covered, and more of them get coded. That is the same idea as relaxing the tone masks noise assumption in other encoders. Above 256 widens the skirt and more bands are written off as covered by their neighbours, which is cheaper and flatter.

The reason the effect concentrates in the 96..192 kbps region is simple arithmetic. Far below that, the bands next to loud ones are not the problem, the whole frame is starved and the rate loop is cutting everywhere. Far above it there are enough bits that the spread rarely decides anything. In between, the spread is what the encoder is actually using to choose what to skip.

Examples:

- Mild, less masking: `--spread-mask 230`. A slightly narrower skirt. A few more bands survive beside loud content; more detail around strong partials.

- Strong, less masking: `--spread-mask 180`. Clearly more bands coded next to loud ones. On dense material this is where detail around transient energy is regained, at real bit cost.
- Exaggerated, less masking: `--spread-mask 32`. Spreading almost removed. The model loses most of its ability to decide what is covered, so bits scatter across bands that genuinely are inaudible; a caricature that shows what the spreading function buys you.
- Mild, more masking: `--spread-mask 300`. A touch wider skirt, a small saving.
- Strong, more masking: `--spread-mask 512`. Spread doubled. Noticeably flatter spectrum beside loud content, cheap, with quiet detail written off.
- Exaggerated, more masking: `--spread-mask 1536`. Almost everything near anything loud counts as masked. The result is hollow and smeared, and useful mainly as the opposite end of the demonstration.

Works with / against: combine with `--ath-scale` below 256 when you want both a lower and a narrower mask; the two are independent and the effects add. `--minsnr-scale` still bounds the result from below, so a very low spread cannot push any band below its SNR demand.

`--minsnr-scale <n>`

Scales the signal to noise ratio the coder is required to deliver in each band; the most direct knob for detail in this group.

- Applies to: every profile with an AAC core.
- Values: Q8, `1` and up with no documented ceiling, where `256` is x1.0; default: `-1`, off
- Input: whole number

Besides the masking threshold, each band carries a required coding SNR. It is the guaranteed minimum: whatever the threshold computation says, the coder must reach this quality in that band. FDK derives it from its tuning tables, and it is the nearest equivalent to the tone masking noise and noise masking tone constants that MusePack exposes directly.

Below 256 demands a higher SNR than stock, so more detail and more bits per band. Above 256 demands less and the result is coarser. Note the inversion against your intuition: you are scaling the permitted noise, not the demanded quality, so smaller is cleaner.

This switch is more effective than `--ath-scale` for the same purpose, and the reason is structural. The hole avoidance logic clamps thresholds back to the minimum SNR line, which means the SNR demand is the quality floor the rate loop is not allowed to breach. Move the threshold and the clamp can undo you. Move the demand and the clamp follows.

Examples:

- Mild, more detail: `--minsnr-scale 220`. A modest lift in required quality per band. Visible at medium bitrate as fewer bands dropping out.
- Strong, more detail: `--minsnr-scale 150`. Clearly higher demand. Combined with a generous bitrate, this is the knob that turns surplus bits into preserved detail; at a tight bitrate it forces the rate loop to make the cut somewhere else.
- Exaggerated, more detail: `--minsnr-scale 16`. A sixteen fold demand. The frame can never satisfy it and the rate loop spends the whole frame in rescue mode, so the result is worse than stock; instructive once, not a setting.
- Mild, coarser: `--minsnr-scale 300`. A little less demanded per band, a small saving.
- Strong, coarser: `--minsnr-scale 512`. Half the demanded quality. Audibly grainier, with a real bit saving that can be redirected with other switches.
- Exaggerated, coarser: `--minsnr-scale 4096`. The demand is effectively removed, the floor under quality is gone, and bands collapse freely. A caricature of what the SNR demand was protecting.

Works with / against: `--minsnr-clamp-hi` and `--minsnr-clamp-lo` bound the result of this scaling, so pushing far below 256 eventually hits the stock ceiling of about -1 dB unless you raise it with `--minsnr-clamp-hi`. `--reduce-clamp 0` is the usual companion for extreme detail, since it removes the 29 dB reduction ceiling that otherwise limits how deep thresholds can be pushed. It is stronger than `--ath-scale`, so set this one first and use `--ath-scale` as a trim.

`--minsnr-clamp-hi <n>`

Raises or lowers the ceiling on how much SNR a band is allowed to demand.

- Applies to: every profile with an AAC core. Only acts when some band actually wants more than the stock ceiling, which in practice means you are also using `--minsnr-scale` below 256.
- Values: Q8, `1` and up, where `256` is x1.0; default: `-1`, off
- Input: whole number

The per band SNR demand is held between a ceiling and a floor. The ceiling, FDK's MAX_SNR, sits at roughly -1 dB and exists so no band can demand an absurd amount of precision and starve the rest of the frame. If you scale the demand up with `--minsnr-scale`, bands pile up against that ceiling and the scaling stops producing any further effect.

Above 256 here lifts the ceiling, so bands may demand more than stock allows. That is the only way to make very low `--minsnr-scale` values keep working. Below 256 lowers the ceiling, capping the demand sooner, which is a blunt way to limit how much any one band can take from the frame.

Examples:

- Mild, higher ceiling: `--minsnr-clamp-hi 320`. A small amount of headroom above the stock cap. Lets a modest `--minsnr-scale` keep acting in the most demanding bands.
- Strong, higher ceiling: `--minsnr-clamp-hi 512`. Twice the stock cap. This is the pairing for serious detail work at high bitrate.
- Exaggerated, higher ceiling: `--minsnr-clamp-hi 4096`. The ceiling is effectively gone and one band can demand everything the frame has. Expect the rate loop to spend its entire budget on a few bands and collapse the rest.
- Mild, lower ceiling: `--minsnr-clamp-hi 220`. Demands capped a little sooner; a slight evening out of bit distribution.
- Strong, lower ceiling: `--minsnr-clamp-hi 128`. Half the stock cap. No band may ask for much, so the spectrum is coded more uniformly and more coarsely at the peaks.
- Exaggerated, lower ceiling: `--minsnr-clamp-hi 8`. The ceiling is so low that the demand is essentially removed as a mechanism, which is the same end state as removing it from below.

Works with / against: only meaningful together with `--minsnr-scale`; alone it changes nothing unless stock demands were already at the cap. It is the counterpart of `--minsnr-clamp-lo`, which moves the other end of the same bracket.

Measured: at AAC-LC 64 kbps, `--minsnr-clamp-hi 512` changes the stream.

`--minsnr-clamp-lo <n>`

Raises or lowers the floor under the per band SNR demand, the level below which no band may be allowed to fall.

- Applies to: every profile with an AAC core, but only where bands are actually being pushed down to the floor, which means very low bitrate. At comfortable bitrates the floor is never reached and the switch does nothing.
- Values: Q8, `1` and up, where `256` is x1.0; default: `-1`, off
- Input: whole number

The other end of the bracket from `--minsnr-clamp-hi`. FDK's MIN_SNR floor sits at roughly -25 dB and is the worst quality any band may be assigned. Without it, a band under bit pressure could be allocated essentially nothing while still nominally being coded.

Below 256 lowers the floor and lets bands be driven further down, which frees bits for the rest of the frame at the cost of the worst bands getting worse. Above 256 raises the floor, so nothing may get as bad as stock permits, which protects the weakest bands and takes those bits from elsewhere.

Honest status: at ordinary bitrates this switch has no observable effect, because the floor is simply not reached. It is a tool for the 16..32 kbps region and for experiments where you have deliberately starved the core, for instance with a wide `--core-cutoff` at a low bitrate.

Examples:

- Mild, higher floor: `--minsnr-clamp-lo 300`. The worst bands are held slightly better. Only visible at very low bitrate.
- Strong, higher floor: `--minsnr-clamp-lo 512`. Twice the stock floor. At low bitrate this reduces the gap between the best and worst coded bands.
- Exaggerated, higher floor: `--minsnr-clamp-lo 2048`. The floor sits so high it meets the ceiling and the bracket collapses; every band demands the same, which is not a psychoacoustic model any more.
- Mild, lower floor: `--minsnr-clamp-lo 220`. The worst bands may go a little further down, a small amount of bits freed.
- Strong, lower floor: `--minsnr-clamp-lo 128`. Half the stock floor. Audible at low bitrate as the quietest bands giving up earlier in exchange for a cleaner midrange.
- Exaggerated, lower floor: `--minsnr-clamp-lo 4`. No meaningful protection remains; bands under pressure are allocated almost nothing, which is close to letting them become holes without the hole logic being involved.

Works with / against: pairs with `--minsnr-clamp-hi` as the two ends of one bracket and with `--minsnr-scale`, which is what moves the demand inside it. Group E's hole switches address the same symptom from the other side, by controlling which bands may be zeroed outright.

Measured: `--minsnr-clamp-lo 512` produced no change at AAC-LC 64 kbps, because the floor is never reached there, while `--minsnr-clamp-hi 512` did change the stream at the same settings. Expect this one to need a much lower bitrate before it acts.

`--reduce-clamp <0|1>`

Removes the 29 dB ceiling on how far the CBR quantiser may push thresholds down, letting the other detail switches act without hitting a wall.

- Applies to: CBR, that is the default `-m 0` path. VBR uses a different code path and is unaffected.
- Values: `0` or `1`; default: `1`, the ceiling applies, as in stock
- Input: whole number, on/off

When the CBR rate loop needs more quality in a band, it reduces that band's threshold. There is a ceiling on the total reduction, about 29 dB, which stops the loop from chasing one demanding band indefinitely. For normal material the ceiling never binds. If you are deliberately demanding much more precision than stock, with `--minsnr-scale` well below 256 or `--ath-scale` well below 256, the ceiling is exactly what stops your setting from producing a further effect.

Setting `0` drops the ceiling, so thresholds may be pushed deeper and more bits flow into the demanding bands. On its own this changes little, because stock rarely reaches 29 dB of reduction. It is a companion switch, not a standalone one.

Values:

- `1`: the 29 dB reduction ceiling applies (stock, default).
- `0`: ceiling removed, thresholds may be pushed deeper.

Example in context:

```
fdkaac -p 2 -b 256000 --minsnr-scale 150 --reduce-clamp 0 -o out.m4a in.wav
```

Works with / against: pair it with `--minsnr-scale` below 256 for extreme detail; it is near pointless alone. No effect under VBR (`-m 1..5`).

`--tns-mask <n>`

Chooses which of the temporal noise shaping filters the encoder may use.

- Applies to: every profile with an AAC core. It matters most in LD and ELD, where TNS is the only defence against pre-echo, and on transient heavy material in LC.
- Values: `0..15`, a four bit mask; default: `-1`, stock `0xF`, all filters allowed
- Input: whole number

TNS shapes quantisation noise in time so it hides under an attack instead of sitting in the quiet before it. FDK runs more than one TNS filter, differing by block type and by the frequency region they cover, and the mask says which of them are enabled. Stock is `0xF`, which is 15, meaning all four bits set.

This is a diagnostic and laboratory switch rather than a quality knob. The useful settings are `0`, which disables TNS entirely and lets you hear what it

was doing, and `15`, which is stock. Intermediate masks let you isolate one filter, which is interesting when you are trying to attribute an artifact, and rarely interesting otherwise.

Disabling TNS has a second consequence worth knowing: FDK forces PNS off when TNS is off. So `--tns-mask 0` silently takes perceptual noise substitution with it.

Values:

- `-1`: stock, all filters enabled (`0xF`).
- `0`: TNS fully off. Pre-echo on sharp attacks gets noticeably worse, especially in LD and ELD; PNS is forced off as well.
- `1` to `14`: individual filters enabled by bit. For isolating one filter's contribution.
- `15`: all filters enabled, the same as stock.

Example in context:

```
fdkaac -p 2 -b 128000 --tns-mask 0 --verbose -o no_tns.m4a attacks.wav
```

Works with / against: `--tns-order` limits how long the enabled filters may be, so the two are read together. `--tns-thresh` in group E decides how often TNS switches on at all, which is the knob you usually want instead of the mask. Setting `0` here forces PNS off regardless of `--pns`. `--verbose` prints the effective TNS mask as a hex bitmask.

`--tns-order <n>`

Caps the length of the temporal noise shaping filter, trading how precisely the noise envelope can follow the signal against the side information it costs.

- Applies to: every profile with an AAC core. Short blocks are additionally capped at order 5 by the standard, so values above that only affect long blocks.
- Values: `1..12`; default: `-1`, FDK's own order
- Input: whole number

The TNS filter is a linear predictor running across frequency. Its order is how many coefficients it has, and the order determines how detailed a time envelope it can impose on the noise. A low order can only produce a crude shape, roughly "more noise later, less earlier". A high order can follow a complicated envelope, at the cost of sending more filter coefficients per frame as side information.

Lower values make TNS cheaper and blunter. At low bitrate that trade can be worth it, because the coefficients compete with the spectrum for the same bits. Higher values let the shaping track attacks more precisely, which

is the direction to go when pre-echo is the problem and you have bits, particularly in LD and ELD where no short blocks exist to help.

Examples:

- Mild, longer filter: `--tns-order 8`. Slightly finer time shaping in long blocks, a small side information cost.
- Strong, longer filter: `--tns-order 12`. The maximum. Best time resolution TNS can give; worth trying in LD and ELD on percussive material.
- Exaggerated, longer filter: `--tns-order 12` is already the ceiling, so the caricature here is combining it with `--tns-thresh 0.5` from group E so the long filter also runs on nearly every frame. Expect side information to eat a visible share of a low bitrate budget and holes to appear in exchange.
- Mild, shorter filter: `--tns-order 5`. The short block limit applied everywhere. Cheaper, with slightly coarser shaping in long blocks.
- Strong, shorter filter: `--tns-order 3`. Crude envelope shaping only. Cheap; most of the pre-echo benefit is gone but the gross shaping remains.
- Exaggerated, shorter filter: `--tns-order 1`. A single coefficient, which can express almost nothing about the envelope. TNS is nominally on and effectively useless, which is a good way to confirm how much of the benefit comes from the filter length rather than from TNS being enabled.

Works with / against: `--tns-mask` decides which filters exist, this decides how long they are; `0` on the mask makes this irrelevant. `--tns-thresh` in group E decides how often they run. In LC, short blocks already address most transients, so the order matters less there than in LD and ELD.

`--pns <n>`

Turns perceptual noise substitution on or off, overriding the encoder's own decision.

- Applies to: AAC-LC, AAC-LD and AAC-ELD cores under CBR. FDK forces PNS off when the bitrate mode is VBR and when TNS is off, and those rules are above this switch.
- Values: `0` off, `1` on; default: `-1`, the encoder decides
- Input: whole number, on/off

PNS replaces a band judged to be noise with a single energy value and a flag, and the decoder regenerates noise at that energy. On noisy material the saving is large, and on tonal material the risk is that a real tone becomes hiss.

The encoder's own decision comes from its tuning table and depends mostly on bitrate. At 64 kbps PNS is normally already on, so `1` there is the same as stock and only `0` changes anything. Below about 28 kbps the table disables PNS completely, and at that point neither `1` here nor `--pns-start` does anything, because PNS is switched off higher in the chain; `--force-pns` is the switch that bypasses that gate.

The honest use for this card is diagnosis and deliberate choice: `0` to hear what PNS was contributing, `1` to assert it where you believe the table is being conservative. `--verbose` reports the resulting PNS state, which is the quickest way to find out whether your request survived the gates.

Values:

- `-1`: leave FDK's decision (stock, default).
- `0`: PNS off. On noisy material expect the noise bands to be coded properly and the bits to come from somewhere else.
- `1`: PNS on, where the gates permit. At 64 kbps and up this usually matches stock; at low bitrate it needs `--force-pns` to have any effect.

Example in context:

```
fdkaac -p 2 -b 64000 --pns 0 --verbose -o no_pns.m4a in.wav
```

Works with / against: `--force-pns` removes the low bitrate gate. `--tns-mask 0` forces PNS off whatever you set here, because FDK requires TNS for PNS. VBR mode (`-m 1..5`) does the same. `--pns-start`, `--pns-tonality`, `--pns-refpower`, `--pns-gapfill` and `--pns-min-width` all shape PNS once it is running and do nothing when it is not.

Measured: at AAC-LC 64 kbps, `--pns 1` gives the stock stream, since stock already has PNS on there, while `--pns 0` changes it.

`--pns-start <hz>`

Sets the lowest frequency at which noise substitution is allowed to act.

- Applies to: the same places as `--pns`, and only when PNS is actually running.
- Values: frequency in Hz; default: `-1`, FDK's own start frequency
- Input: whole number

PNS is safe high up and dangerous low down. Low bands carry the fundamental tones that define pitch and timbre, and substituting noise there is immediately audible. FDK therefore has a start frequency below which PNS is never used, and it depends on bitrate and sample rate.

Lower the start and more of the spectrum becomes eligible, so more bands get noise coded and more bits are freed, with a growing risk of substituting

something that was not noise. Raise it and PNS retreats upward, which is safer and cheaper in savings.

One practical trap: the value is snapped to a scalefactor band boundary, so a change of a few hundred Hz may land in the same band and produce an identical stream. Move in steps of a kilohertz or more when you are probing.

Examples:

- Mild, lower start: `--pns-start 3000`. PNS reaches a little deeper. Slightly more bands noise coded on broadband material.
- Strong, lower start: `--pns-start 2000`. Clearly more of the spectrum eligible. A real saving on noisy material; on anything with upper midrange tonality, listen for the tone turning grainy.
- Exaggerated, lower start: `--pns-start 500`. PNS allowed almost everywhere. Sustained notes lose their identity where the detector misfires, which is exactly the artifact the start frequency exists to prevent.
- Mild, higher start: `--pns-start 6000`. PNS pushed up a bit, a small loss of saving and a small gain in safety.
- Strong, higher start: `--pns-start 12000`. Only the top of the spectrum may be substituted. Safe, with most of the benefit gone.
- Exaggerated, higher start: `--pns-start 20000`. Above the coded band in most configurations, so PNS has nowhere left to act and this is effectively `--pns 0` by another route.

Works with / against: does nothing when PNS is off, which at low bitrate means you need `--force-pns` first. `--pns-min-width` restricts PNS by band width rather than by frequency, and since bands get wider as frequency rises, the two restrictions overlap. `--verbose` shows the resulting PNS state.

Measured: at AAC-LC 64 kbps and 48 kHz the stock start is 4100 Hz. `4000` maps to the same scalefactor band and gives an identical stream; `2000` and `12000` both change it.

`--force-pns`

Bypasses the low bitrate gate that otherwise disables noise substitution entirely below about 28 kbps.

- Applies to: AAC-LC, AAC-LD and AAC-ELD under CBR, at bitrates below the gate. Above the gate it changes nothing, because PNS is already permitted.
- Values: flag; default: off
- Input: flag

FDK's tuning table has a bitrate row below roughly 28 kbps in which every PNS entry is zero, for every sample rate. The consequence surprises people: at 24 kbps, exactly where cheap noise coding would help most, PNS is completely off, and both `--pns 1` and `--pns-start` are ignored. The audible result is the MDCT style artifact on noisy content that you would otherwise associate with MP3.

This flag makes the encoder use the first active row of the table instead of the zero row, so PNS also works at 24 kbps and below. The rest of FDK's requirements still apply: PNS needs TNS enabled and a non VBR mode, and nothing in this build changes that.

Values:

- omitted: the gate applies, PNS off below about 28 kbps (stock).
- `--force-pns`: gate bypassed, PNS available at low bitrate.

Example in context:

```
fdkaac -p 2 -b 24000 --pns 1 --force-pns --pns-start 4000 -o out.m4a
in.wav
```

Works with / against: usually given together with `--pns 1` and often with `--pns-start`, since the point of forcing PNS is to then control it. Pointless with `--tns-mask 0` or under VBR, both of which force PNS off anyway. At bitrates above the gate it is a no-op.

`--pns-gain <x>`

Sets how loud the fabricated noise is relative to the energy of the band it replaced.

- Applies to: wherever PNS is actually running.
- Values: `0.0` and up, where `1.0` leaves the energy unchanged; default: `-1`, off
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

When PNS substitutes a band, the one number it stores is that band's noise energy, and the decoder regenerates random noise scaled to it. This switch scales the stored energy directly, so it is the "how loud is the substituted noise" dial and the PNS knob you will reach for most often.

At `1.0` the regenerated noise carries the original band's energy, which is what the mechanism intends. Above `1.0` the fill is louder than the original, which helps when the substituted noise sounds too timid and the mix turns dull: real noise floors often feel quieter after substitution because the regenerated noise lacks the original's structure. Below `1.0` it is quieter, which is the move when the fill hisses more than the source did.

This is pure taste territory with no correct value, which is why both directions are worth trying on your own material before settling.

Examples:

- Mild, louder: `--pns-gain 1.2`. Slightly fuller noise fill; useful when cymbal wash loses presence.
- Strong, louder: `--pns-gain 2.0`. Twice the energy. Clearly more hiss and air; on broadband noise this can sound closer to the source than the nominally correct value.
- Exaggerated, louder: `--pns-gain 8.0`. Eight times the energy. The substituted bands dominate the top of the mix with obvious artificial hiss, which is a quick way to hear exactly which bands PNS has taken.
- Mild, quieter: `--pns-gain 0.8`. A slightly more discreet fill.
- Strong, quieter: `--pns-gain 0.4`. Noise fill clearly below the original energy. The top sounds cleaner and also duller, and a noise floor can disappear.
- Exaggerated, quieter: `--pns-gain 0.0`. Substituted bands carry no energy at all, which means they are silent, so PNS becomes a hole generator. A caricature, and a useful demonstration of how much of the signal was being carried by noise bands.

Works with / against: does nothing when PNS is off. `--pns-tonality`, `--pns-refpower`, `--pns-gapfill` and `--pns-min-width` decide which bands get substituted; this one only changes how loud the result is. Using it at `0.0` is a clumsier way to get what `--pns 0` gives properly.

`--pns-tonality <x>`

Scales the tonality threshold that decides whether a band counts as noise and may be substituted.

- Applies to: wherever PNS is actually running.
- Values: `0.0` and up, where `1.0` is the factory threshold; default: `-1`, off
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

PNS only fires on bands the encoder judges noise like, which it measures as low tonality. The threshold is the line between "tonal, code it properly" and "noise, substitute it". This switch scales that line.

Higher than `1.0` lets more bands qualify, including somewhat tonal ones, so the noise substitution gets wider: more of the spectrum replaced by a cheap description, more saving, and more risk that a genuine tone gets smeared into hiss. Lower than `1.0` makes the detector pickier, so only the clearly noisy bands are substituted, which is safer and saves less.

This is the knob that controls the breadth of PNS, as opposed to `--pns-start`, which controls where it is geographically allowed, and `--pns-min-width`, which controls it by band size.

Examples:

- Mild, wider substitution: `--pns-tonality 1.3`. A few more borderline bands become PNS. Small saving, little risk.
- Strong, wider substitution: `--pns-tonality 2.0`. Twice the threshold. Clearly more bands substituted; on noisy material a real saving, on tonal material audible smearing of partials.
- Exaggerated, wider substitution: `--pns-tonality 20.0`. Almost everything above the start frequency counts as noise. Sustained tones turn to hiss and the top of the mix becomes a noise bed: a caricature that makes the mechanism unmistakable.
- Mild, narrower substitution: `--pns-tonality 0.8`. Slightly pickier detection.
- Strong, narrower substitution: `--pns-tonality 0.4`. Only unambiguous noise is substituted. Safe, with much of the saving gone.
- Exaggerated, narrower substitution: `--pns-tonality 0.01`. Effectively nothing qualifies, so this reaches the same place as `--pns 0` while leaving PNS nominally enabled.

Works with / against: `--pns-refpower` is the other half of the detection decision and both must agree before a band becomes PNS, so moving only this one can be blocked by the power gate. `--pns-gain` changes the loudness of the result, not the selection. `--pns-min-width` can exclude a band that passed this test.

`--pns-refpower <x>`

Scales the reference power threshold a band's level must satisfy before it is considered a noise candidate.

- Applies to: wherever PNS is actually running.
- Values: `0.0` and up, where `1.0` is the factory threshold; default: `-1`, off
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

Tonality is not the only test. Each band's power is also compared against a reference before the band can be a PNS candidate, which keeps the mechanism away from bands whose level makes substitution a bad trade. This switch moves that power gate.

The two detection tests are conjunctive: tonality and reference power must both agree before a band becomes PNS. That is why moving `--pns-tonality` alone sometimes does nothing, and why this card and that one are usually tried together.

Higher than `1.0` moves the power gate in the direction that admits bands it otherwise rejects on level grounds; lower than `1.0` makes the gate stricter. Because the gate interacts with material level, the practical approach is to change it and read the result, not to predict it.

Examples:

- Mild, looser gate: `--pns-refpower 1.3`. A few additional bands pass the power test.
- Strong, looser gate: `--pns-refpower 2.0`. Twice the threshold. Combined with `--pns-tonality 2.0` this is where wide noise substitution really takes hold.
- Exaggerated, looser gate: `--pns-refpower 20.0`. The power test stops discriminating at all and selection is left entirely to tonality, which is a good way to find out how much work this gate was doing.
- Mild, stricter gate: `--pns-refpower 0.8`. Slightly fewer candidates.
- Strong, stricter gate: `--pns-refpower 0.4`. Clearly fewer bands pass. PNS retreats to the bands where it is least risky.
- Exaggerated, stricter gate: `--pns-refpower 0.01`. Almost nothing passes, so PNS is on paper enabled and in practice idle.

Works with / against: conjunctive with `--pns-tonality`, so test them as a pair. `--pns-gapfill` can still add a band between two PNS bands that failed this test. Nothing here matters when PNS is off.

`--pns-gapfill <x>`

Scales the threshold of the heuristic that closes a one band gap between two substituted bands.

- Applies to: wherever PNS is running, and only when two PNS bands already sit on either side of a coded band. Honest status: wired, no effect observed on our test material.
- Values: `0.0` and up, where `1.0` is the factory threshold; default: `-1`, off
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

When PNS has marked bands on both sides of a narrow gap, a coded island stranded between two noise bands is usually worse than extending the noise across it: the island is the only place with real spectral structure and it stands out. The gap fill heuristic can mark that band as PNS too, and this switch scales the threshold it uses.

Higher makes gap filling more willing, lower makes it reluctant. Both directions are subtle at best, because the precondition is strict: for AAC-LC the rule needs both neighbours to be PNS already, and on our material that configuration did not arise, so no value of this switch changed the output. The switch is present and wired, and it may act on material whose spectrum

produces the required pattern, but do not expect it to be a tool you reach for.

If you want a genuine lever on how much of the spectrum becomes noise, use `--pns-tonality` or `--pns-start` instead.

Examples:

- Mild, more filling: `--pns-gapfill 1.3`. Slightly more willing to close a gap.
- Strong, more filling: `--pns-gapfill 3.0`. Clearly more willing, where the precondition occurs at all.
- Exaggerated, more filling: `--pns-gapfill 50.0`. Any gap between two PNS bands is closed. On material that triggers it, this produces contiguous noise regions where the encoder had kept an island.
- Mild, less filling: `--pns-gapfill 0.7`. Slightly more reluctant.
- Strong, less filling: `--pns-gapfill 0.3`. Gaps are left as coded islands.
- Exaggerated, less filling: `--pns-gapfill 0.0`. Gap filling never happens, which is the closest thing to switching the heuristic off.

Works with / against: depends entirely on `--pns-tonality` and `--pns-refpower` producing two adjacent PNS bands with a gap, so widening those first is the only way to give this switch something to act on.

Measured: no stream change across 4 test signals, 5 bitrates and 6 values of this switch in AAC-LC. The precondition for the AAC-LC gap fill rule, both neighbours already PNS, did not occur on that material.

`--pns-min-width <n>`

Sets the minimum scalefactor band width, in spectral lines, that a band must have before noise substitution may act on it.

- Applies to: wherever PNS is running. Only values above the built-in default have any effect, which for AAC-LC means above 16.
- Values: raw line count, `1` and up; default: `-1`, off, which means FDK's own minimum (16 for AAC-LC)
- Input: whole number

Scalefactor bands get wider as frequency rises. A narrow band at the bottom of the spectrum holds few lines and usually carries tonal content, and substituting noise there is conspicuous. A wide band high up holds many lines and is where PNS belongs. This switch expresses that preference directly, as a minimum width.

Note the asymmetry, because the obvious reading of the name is wrong. Raising the minimum restricts PNS to wider bands, so to the upper spectrum, and that works. Lowering it below FDK's own minimum does not

open PNS up on narrower bands: FDK's default is already the effective floor, so values below it give the stock stream. There is one useful direction here, upward.

Unlike the `--pns-*` switches above, this is a raw count of lines, not a multiplier.

Examples:

- Mild, wider bands only: `--pns-min-width 24`. PNS restricted a little further up the spectrum. Small reduction in substitution, small loss of saving.
- Strong, wider bands only: `--pns-min-width 32`. Only clearly wide bands may be substituted. Safer on tonal material, with a visible drop in the PNS saving.
- Exaggerated, wider bands only: `--pns-min-width 64`. At AAC-LC 64 kbps this leaves no qualifying band at all, so the result is identical to `--pns 0`: PNS is enabled and has nothing it may touch.
- Downward there is no useful example: `2` and `4` both give the stock stream, because the built-in minimum of 16 already binds.

Works with / against: overlaps with `--pns-start`, which restricts PNS by frequency rather than by width; since width grows with frequency the two restrictions reinforce each other and the tighter one wins. Does nothing when PNS is off.

Measured: at AAC-LC, values `2` and `4` give the stock stream, confirming that the built-in default of 16 is the floor. `64` at AAC-LC 64 kbps produces exactly the stream that `--pns 0` produces, so PNS is effectively off at that width.

E. Core transients, pre-echo and spectral holes

These thirteen switches reach the AAC core itself, under SBR. They matter most where the core is short of bits: AAC-LC stereo at 24..50 kbps with the bandwidth forced well above what FDK would pick (`-w 16000..20000`), and LD or ELD with a widened `--core-cutoff`. At comfortable bitrates most of them change little, because the problems they address hardly occur there.

Two different failures show up under bit pressure, and it helps to keep them apart.

Pre-echo. A long AAC block covers 2048 samples, about 43 ms at 48 kHz. The quantisation noise of a block is spread over the whole block in time. When a sharp attack sits late in the block, that noise also lands before the attack, where the ear has almost nothing to mask it: backward masking lasts only a few milliseconds. You hear it as a soft smear or a "pre-shadow" in front of castanets, hand claps, plucked strings or a piano hit. The encoder has four tools against it, and this group exposes all four:

1. the attack detector, which switches the frame to eight short blocks of 256 samples (`--attack-decay`, `--attack-floor`, together with `--block-bias` in group F);
2. the grouping of those eight short windows into scalefactor groups (`--short-groups`);
3. the window shape, which decides how much noise leaks away from where it belongs (`--window-shape`);
4. for the cases that stay in long blocks, TNS (temporal noise shaping, which shapes the noise in time inside a block: `--tns-thresh`, `--tns-start`) and the pre-echo control, which limits how fast a masking threshold may grow from one frame to the next (`--preecho-rise`, `--preecho-depth`).

AAC-LD and AAC-ELD have no short blocks and a fixed window, so for them only TNS and the pre-echo control are left. That is why those switches matter more there than in LC.

Spectral holes. When a frame cannot afford all the bands it is asked to code, FDK first relaxes the SNR it demands from bands that are peaks or valleys of the spectrum, and if that is still not enough, it cuts whole scalefactor bands to zero. A zeroed band is silence in that frequency range for that frame. Over time this sounds like a bubbling, flickering or "underwater" high end: bands come and go from frame to frame. FDK calls the whole mechanism "avoid holes", which is somewhat ironic: it decides which holes to make. The order is fixed: bands are cut in up to eight energy steps, quietest first, and only from a starting band upwards, so that the bottom of the spectrum is protected. The switches `--avoid-holes`, `--hole-start`, `--hole-start-short`, `--hole-spread` and `--hole-ladder` change that mechanism.

There is no free lunch in either case. Under CBR the frame budget is fixed. A band that is not cut costs bits that some other band no longer gets, and a short block costs more side information than a long one. Every switch here moves bits around; none adds any.

All measurements quoted in this group were taken after decoding, on two synthetic signals built for the purpose. `attacks48.wav` holds castanet-like clicks over a very quiet bed; pre-echo is the error energy in the 1024 samples before each attack, relative to the energy of the attack itself. `dense48.wav` holds dense wideband chords, bright noise and a hi-hat; a hole is a 1/3-octave band between 2 and 16 kHz whose original energy is above -70 dBFS and which comes out of the decoder at least 15 dB too low. The tools that produce these numbers are in `tools/core/` in the repository, so the measurements can be repeated on any material.

A starting point for AAC-LC stereo at 24..50 kbps with a wide band:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 32000 -w 17000 --hole-ladder 2 --avoid-
holes 1 --window-shape 1 -o out.m4a in.wav
```

`--hole-ladder <1..8>`

Limits how far the encoder may go when it cuts bands to zero, so that a starved frame gets coarser instead of emptier.

- Applies to: the AAC core in every profile (LC, the core of HE-AAC and HE-AAC v2, LD, ELD). Matters only when bits run out.
- Values: 1..8; default: off, which is stock behaviour (8 steps)
- Input: whole number

When a frame is over budget, FDK sorts the candidate bands by energy into eight steps and cuts them step by step, quietest first, rechecking the budget after each step. With eight steps, a hard frame can end up cutting quite loud bands. `--hole-ladder N` stops after N steps. Only the quietest bands may then be cut. If the frame is still over budget, the rate loop solves the rest the other way, by raising the quantisation step in all bands: the result is more noise spread evenly instead of more bands missing.

This is the strongest switch against the bubbling top at low bitrate. The trade is real but usually favourable: a slightly grainier fill in exchange for bands that stay present from frame to frame. The ear is far more tolerant of steady noise than of bands that blink.

Examples (only one direction exists: fewer steps than stock):

- Mild: `--hole-ladder 6`. Only the loudest cut steps disappear. Hard frames lose a few fewer bands; easy frames are untouched.
- Strong: `--hole-ladder 2`. Only the two quietest steps may be cut. On dense material at 32..50 kbps this removes most holes (see Measured).
- Exaggerated: `--hole-ladder 1`. Only the very quietest step may be cut, so nearly every band survives and the whole budget problem turns into coarser quantisation. On very dense material at 24 kbps this can sound uniformly gritty: a caricature of the trade.

Works with / against: combines well with `--avoid-holes 1` and `--hole-start`. The rate loop can only raise the step so far; at extreme budgets bands still vanish because they quantise to zero on their own, which no switch here prevents.

Measured (dense48, LC stereo, holes after decoding): 32 kbps / 17 kHz: 37% to 8% with `2`; 40 kbps / 18 kHz: 37% to 1.7%; 50 kbps / 19 kHz: 35% to 0.2%. The error-to-signal ratio in the bands that remain gets 0.3..0.5 dB worse.

Under the hood: the limit on `enIdx` in the "allow more holes" loop of `adj_thr.cpp`.

`--avoid-holes <0|1>`

Forces FDK's peak and valley protection on or off.

- Applies to: the AAC core in every profile.
- Values: `0` off, `1` on; default: off, which is stock behaviour (on from 20 kbps per channel, off below)
- Input: whole number, 0 or 1

Before cutting bands, FDK can relax the SNR it demands in a smarter way: it lowers the demand in valleys between spectral peaks and keeps it in the peaks, so that narrow loud bands survive and the savings come from where the ear notices them least. Stock enables this only from 20 kbps per channel upwards, which for stereo means from 40 kbps. Below that, right inside the 24..50 kbps range this group is aimed at, the protection is off and cutting starts earlier.

Values:

- `1`: protection on at every bitrate. Below 40 kbps stereo this is the meaningful setting; at or above it nothing changes, because stock already has it on.
- `0`: protection off at every bitrate. A diagnostic setting: it shows what the protection was buying you.

Example in context: `-p 2 -b 32000 -w 17000 --avoid-holes 1 --hole-ladder 2`.

Works with / against: on its own the effect is small (measured), because the protection only reorders where the savings come from; it helps most together with `--hole-ladder`.

Measured: at LC 40 and 128 kbps stereo `--avoid-holes 1` gives a stream identical to stock (already on there), `--avoid-holes 0` changes it.

`--hole-start <sfb>`

Protects the lower part of the spectrum in long blocks from being cut to zero.

- Applies to: the AAC core, long blocks (LC, the HE-AAC core, LD, ELD).
- Values: scalefactor band 0..51; default: off, which is stock behaviour (band 15 when the protection is on, band 0 when it is off)
- Input: whole number

Bands below this number are never chosen as holes. Stock starts at band 15, which at 48 kHz is roughly 2 to 3 kHz: the bass and the low mids are

safe, everything above may be cut. Raising the number moves the protected region up; lowering it allows holes deeper down. Remember that a protected band still costs bits: the savings then have to come from the bands above, or from coarser quantisation everywhere.

How many bands exist depends on profile and sample rate; `--verbose` prints the count as `active SFBs (long)`, 49 for LC stereo at 48 kHz.

Examples, protecting more:

- Mild: `--hole-start 20`. A few more bands in the low mids are safe.
- Strong: `--hole-start 25`. Protection up to roughly the presence region; measured to cut holes from 37% to 26% at 32 kbps.
- Exaggerated: `--hole-start 51`. No band in a long block may be cut by this mechanism at all. The whole budget problem lands on the quantiser; at low bitrate the top gets very coarse, and bands can still vanish by quantising to zero.

Examples, allowing deeper holes:

- Mild: `--hole-start 12`. A little more freedom just below the stock start.
- Strong: `--hole-start 6`. Holes allowed down into the low mids.
- Exaggerated: `--hole-start 0`. Even the bass bands may be cut. Useful only to hear what the stock protection prevents.

Works with / against: the mirror switch for short blocks is `--hole-start-short`.

`--hole-start-short <sfb>`

The same protection for short blocks.

- Applies to: LC and the HE-AAC core, frames coded as short blocks. LD and ELD have none.
- Values: short-block scalefactor band 0..15; default: off, which is stock behaviour (band 3)
- Input: whole number

A short block has about 14 bands at 44.1 or 48 kHz, so each band is wide and the numbers are small. Stock protects bands 0..2.

Examples, protecting more:

- Mild: `--hole-start-short 5`.
- Strong: `--hole-start-short 8`. Most of the band in a transient frame is protected.
- Exaggerated: `--hole-start-short 15`. No short band may be cut; transient frames get coarse instead.

Examples, allowing deeper holes:

- Mild: `--hole-start-short 2`.
- Strong: `--hole-start-short 1`.
- Exaggerated: `--hole-start-short 0`. The attack frame may lose its bass.

`--hole-spread <dB>`

Decides how readily a band counts as covered by its neighbours, and therefore as a safe candidate for a hole.

- Applies to: the AAC core in every profile.
- Values: 0.0..24.0 dB; default: off, which is stock behaviour (3 dB for long blocks, 2 dB for short blocks)
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

A band may be cut more safely when its neighbours mask it anyway. To judge that, FDK compares the band's energy with the energy spread into it from neighbouring bands, after lowering that spread energy by a margin. A small margin makes neighbours look strong, so many bands look covered and become candidates. A large margin makes neighbours look weak, so fewer bands look covered and more of them are protected.

This is a fine knob. On our material it moved the hole count by one or two percent of bands, far less than `--hole-ladder`.

Examples, protecting more:

- Mild: `--hole-spread 4.5`.
- Strong: `--hole-spread 9`.
- Exaggerated: `--hole-spread 24`. Neighbours practically never count as covering, so almost no band qualifies on that ground.

Examples, allowing more holes:

- Mild: `--hole-spread 2`.
- Strong: `--hole-spread 1`.
- Exaggerated: `--hole-spread 0`. The spread energy is taken at face value; any band sitting next to louder ones is a candidate.

Note: setting this switch applies the same margin to long and short blocks, while stock uses 3 dB and 2 dB.

`--preecho-rise <dB>`

Limits how fast the masking threshold of a band may grow from one frame to the next, so that quantisation noise cannot run ahead of an attack in a long block.

- Applies to: long blocks in every profile. Most relevant in LD and ELD, and in LC with long blocks forced (`--block-bias 0`).
- Values: 0.0..24.0 dB; default: off, which is stock behaviour (3.01 dB, a factor of 2 in power)
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

The psychoacoustic model computes a masking threshold per band and frame. In a frame that contains an attack, the threshold jumps up, because the attack masks a lot. But the noise of that frame also sits before the attack, where nothing masks it. Pre-echo control therefore caps the rise: this frame's threshold may be at most N dB above the previous frame's. Below 3.01 the cap is tighter (less pre-echo, more bits on onsets); above it the cap is looser (fewer bits, more pre-echo).

In LC the effect is usually small, because real attacks are already moved into short blocks before this cap matters. LD and ELD have no short blocks, so there this switch and TNS are the main defence.

Examples, tighter:

- Mild: `--preecho-rise 2`.
- Strong: `--preecho-rise 1`. Onsets in long blocks get noticeably more bits.
- Exaggerated: `--preecho-rise 0`. A threshold may never rise at all from frame to frame. Every crescendo is coded as if it were still quiet, which wastes bits on loud passages and starves everything else under CBR.

Examples, looser:

- Mild: `--preecho-rise 4.5`.
- Strong: `--preecho-rise 9`.
- Exaggerated: `--preecho-rise 24`. The cap is practically gone: pre-echo control is off.

Works with / against: `--preecho-depth` limits the opposite side of the same rule.

Measured: tenths of a dB of pre-echo energy in LC on attacks48 (the attacks already go to short blocks). The switch changes LD and ELD streams.

`--preecho-depth <dB>`

Limits how far pre-echo control may lower a threshold at most.

- Applies to: the same as `--preecho-rise`.
- Values: 0.0..60.0 dB (the effect stops growing near 45 dB); default: off, which is stock behaviour (20 dB)
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

When the rise cap pulls a threshold down, this switch sets the floor: the threshold may not end up more than N dB below what the psychoacoustic model computed for the frame. It keeps the cap from demanding absurd precision after a long silence, when the previous frame's threshold was tiny.

Examples, allowing deeper lowering:

- Mild: `--preecho-depth 25`.
- Strong: `--preecho-depth 40`. After silence, the first attack is coded very cleanly and very expensively.
- Exaggerated: `--preecho-depth 60`. Practically no floor; under CBR a single onset after a pause can eat the reservoir. The internal factor bottoms out near 45 dB, so values between about 45 and 60 behave the same.

Examples, shallower:

- Mild: `--preecho-depth 15`.
- Strong: `--preecho-depth 6`.
- Exaggerated: `--preecho-depth 0`. A threshold may not be lowered at all, which switches pre-echo control off regardless of `--preecho-rise`.

`--attack-decay <x>`

Sets the memory of the attack detector that chooses between long and short blocks.

- Applies to: LC and the HE-AAC core (the profiles with short blocks). In our test it also had no effect on LD or ELD.
- Values: 0.0..0.99; default: off, which is stock behaviour (0.70)
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

The detector splits each frame into sub-windows, filters out the low frequencies, and compares the energy of each sub-window with a running average of what came before. A large enough ratio is an attack. The running average keeps a share of its value per sub-window: that share is this switch. Higher values mean a long memory, so an attack is compared with a long average; lower values mean the comparison is with the last moment.

A long memory is calmer and more selective on dense material, but after a loud passage the average stays high and an attack that follows can be missed. A short memory catches attacks right after loud passages, but on busy material it can fire too often and put tonal frames into short blocks, which costs bits and resolution.

Examples, longer memory:

- Mild: `--attack-decay 0.8`.

- Strong: `--attack-decay 0.9`. Measured: worst case pre-echo 2.9 dB lower on attacks48.
- Exaggerated: `--attack-decay 0.99`. The average barely moves; attacks after loud passages are often missed.

Examples, shorter memory:

- Mild: `--attack-decay 0.6`.
- Strong: `--attack-decay 0.4`.
- Exaggerated: `--attack-decay 0`. Each sub-window is compared only with the one before; the detector becomes jumpy on noisy material.

`--attack-floor <dB>`

Shifts the minimum energy an attack must have before it counts.

- Applies to: LC and the HE-AAC core. In our test it also changed an LD stream, not ELD.
- Values: -60.0..30.0 dB; default: off, which is stock behaviour (0 dB shift)
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

Besides the ratio, the detector requires an absolute minimum energy, so that ticks in near-silence do not trigger short blocks. Negative values lower that floor: quiet attacks such as brushes, soft hi-hats or a quiet guitar pick also switch to short blocks. Positive values raise it: only loud attacks count.

Examples, catching quieter attacks:

- Mild: `--attack-floor -6`.
- Strong: `--attack-floor -20`.
- Exaggerated: `--attack-floor -60`. Practically any rise in a quiet passage counts. Expect short blocks on room noise and on soft tonal passages, with the bit cost that brings.

Examples, only loud attacks:

- Mild: `--attack-floor 6`.
- Strong: `--attack-floor 15`.
- Exaggerated: `--attack-floor 30`. Soft percussion stays in long blocks and pre-echo appears on it.

`--window-shape <0|1>`

Chooses the window shape of every block: sine everywhere or KBD everywhere.

- Applies to: AAC-LC and the LC core of HE-AAC and HE-AAC v2. LD and ELD use a fixed window and are not affected.

- Values: `0` sine, `1` KBD; default: off, which is stock behaviour (KBD for long blocks, sine for short blocks)
- Input: whole number, 0 or 1

The window decides how the energy of a block leaks into neighbouring frequencies. A sine window has a narrow main lobe (good selectivity next to a peak) and slowly falling side lobes (energy and noise leak far). A KBD window has a wider main lobe and side lobes that fall much faster. In time the same property means that KBD keeps quantisation noise closer to where it belongs. Stock uses sine for short blocks, which are exactly the blocks around attacks.

The choice costs one bit per frame and is legal everywhere in LC; the stream carries the shape actually used, also in short blocks, and every decoder applies it.

Values:

- `1`: KBD in every block. Measured: pre-echo lower by 3.4..6.1 dB on average and by 1.2..6.6 dB in the worst case at 24, 40 and 128 kbps. The best single switch against pre-echo in LC.
- `0`: sine in every block. Better selectivity next to strong tonal peaks in long blocks, more leakage; mainly a comparison setting.

Example in context: `-p 2 -b 40000 -w 18000 --window-shape 1`.

`--short-groups <0..3>`

Chooses how the eight short windows of a transient frame are grouped.

- Applies to: LC and the HE-AAC core, frames coded as short blocks.
- Values: `0..3`; default: off, which is stock behaviour (the table FDK picks by attack position)
- Input: whole number

A transient frame consists of eight short windows. Windows in the same group share one set of scalefactors, so fewer groups means less side information and more bits for the spectrum, but coarser control of the noise in time. More groups means the noise can be shaped window by window, at a price.

Values:

- `0`: the stock table (the same as leaving the switch off).
- `1`: one group for all eight windows. The cheapest; the noise is spread over the whole frame, which partly undoes what the short blocks were for.

- `2`: four pairs. Even time resolution across the frame. Measured: the fewest holes in short frames on our material.
- `3`: tight around the attack: the attack window alone, one window on each side of it, the rest lumped. The most bits where the attack is.

Example in context: `-p 2 -b 32000 -w 17000 --short-groups 2`.

`--tns-thresh <x>`

Changes how readily TNS switches on.

- Applies to: every profile with a core: LC, the HE-AAC core, LD, ELD.
- Values: 0.5..4.0, a multiplier; default: off, which is stock behaviour (1.0)
- Input: decimal, up to 3 places, `.` or `,`

TNS (temporal noise shaping) runs a prediction filter across frequency. Where the signal has a strong time envelope, such as an attack inside a block, the filter makes the quantisation noise follow that envelope in time, so the noise sits under the loud part instead of in front of it. FDK enables TNS in a frame only when the prediction gain is high enough to be worth the side information. This switch multiplies that required gain. Below 1 TNS is used in more frames; above 1 in fewer.

In LC, short blocks already handle the sharpest attacks, so TNS covers the softer ones. In LD and ELD, which have no short blocks, TNS is the main tool against pre-echo, and a lower threshold there is often worth trying first.

Examples, more TNS:

- Mild: `--tns-thresh 0.85`.
- Strong: `--tns-thresh 0.7`. Measured: in LC at low bitrate the extra side information leaves more holes.
- Exaggerated: `--tns-thresh 0.5`. TNS on almost everywhere, also where there is nothing to shape; bits go to filter coefficients.

Examples, less TNS:

- Mild: `--tns-thresh 1.3`.
- Strong: `--tns-thresh 2`. Fewer bits on side information, slightly fewer holes, more pre-echo on soft attacks.
- Exaggerated: `--tns-thresh 4`. TNS practically off.

Works with / against: `--tns-mask` and `--tns-order` (group D) decide whether and how large the filter may be; this switch decides how often it is worth it.

`--tns-start <Hz>`

Sets the lowest frequency the lower TNS filter covers in long blocks.

- Applies to: AAC-LC and the LC core of HE-AAC, long blocks. Measured no effect in LD and ELD.
- Values: 0..24000 Hz; default: off, which is stock behaviour (8 scalefactor bands, about 1.4 kHz at 48 kHz)
- Input: whole number

Stock keeps the lowest bands out of TNS. The value is rounded to the nearest scalefactor band edge, and it cannot go above the top of the TNS range.

Examples, reaching lower:

- Mild: `--tns-start 1000`.
- Strong: `--tns-start 400`. TNS also shapes the noise of low mids, useful on piano and plucked bass notes.
- Exaggerated: `--tns-start 0`. TNS covers the spectrum from the bottom, including the bass bands, where its side benefit is small and its errors can show as low frequency "breathing".

Examples, starting higher:

- Mild: `--tns-start 2000`.
- Strong: `--tns-start 5000`.
- Exaggerated: `--tns-start 15000`. Only the very top is shaped; for most material TNS is then effectively off in long blocks.

F. Block switching and bitrate control

Six switches: one that biases the long/short block decision, and five that control how freely the bitrate may move from frame to frame. The bitrate five only make sense once you know how the engine underneath works, so that comes first.

The CBR engine. You select a target with `-b` and the encoder aims at it as an average. Frames are not individually forced to that size. At 48 kHz an AAC-LC frame covers 1024 samples, about 21.3 ms, so a 128 kbps stereo target works out to roughly 2730 bits per frame on average. That is the number the rate loop steers towards.

The bit reservoir. Even in CBR, a buffer sits between the frames and the target. When a frame is easy, the encoder codes it sparingly and puts the unspent bits into the reservoir. When a hard frame arrives, it borrows from the reservoir and spends more than its share. The average is preserved while the instantaneous bitrate moves up and down, which is why CBR AAC is never perfectly flat. The reservoir size decides how far the encoder can stray and for how long.

The hard ceiling. An AAC frame holds at most 6144 bits per channel, so 12288 bits for stereo. Nothing in this encoder lifts that; it is a limit of the format. Every reservoir and peak setting is clamped against it, which is also why the swings available here are moderate compared with a true variable bitrate encoder.

Quasi-VBR. The problem these switches address is specific and you have probably heard it: a difficult passage arrives, the encoder releases a few frames well above the average, and then it chokes the following frames to pay the debt back immediately. The result is an audible dimming right after a loud moment. Widening the reservoir and allowing a short term peak lets the encoder hold the elevated quality longer and come back down gently instead. It is still the CBR engine with a bigger buffer, not content based allocation like LAME's, so expect a lighter touch than the name VBR suggests.

A note on the two hard per frame limits: do not set `--max-bits-frame` below the average or `--min-bits-frame` above it. Both of those fight the target the rate loop is trying to hit, and the result is worse quality rather than a different tradeoff. `--verbose` prints the reservoir budget block, including the average bits per frame and the ceilings, which is where you get the numbers to set these switches from.

`--block-bias <n>`

Biases the decision between long and short blocks without ever forcing a block type, so the stream stays standards compliant.

- Applies to: every profile that has block switching, so AAC-LC. LD and ELD have no short blocks, so there is nothing to bias there.
- Values: `0..255`, where `128` is the encoder's own threshold; default: `-1`, off
- Input: whole number

A long block gives good frequency resolution and bad time resolution; a short block the reverse. The encoder uses an attack detector to decide, frame by frame, which it needs. Get it wrong in one direction and a transient smears its quantisation noise backwards in time as pre-echo; wrong in the other direction and a steady tonal passage is coded with eight short windows that cannot resolve its partials, which costs bits and sounds rough.

This switch shifts the threshold the detector compares against. Above 128 makes short blocks more likely, so the encoder treats the material as more transient than it is. Below 128 favours long blocks, and `0` means practically long blocks only.

Importantly, it shifts a decision, it does not override it. Forcing a window type without recomputing the band layout and grouping produces an illegal stream that decoders reject, and this switch never does that; whatever you set, the output is a valid AAC stream.

The practical finding is that the middle of the range does little on most material. The decision on a given frame is usually not close, so only values near the ends flip it. Treat this as a three position switch in practice, with `0` and `255` as the interesting settings, and the middle useful only on material that genuinely sits near the decision boundary.

Examples:

- Mild, more short blocks: `--block-bias 160`. Marginal frames go short. Visible only on material near the boundary.
- Strong, more short blocks: `--block-bias 220`. Clearly more short frames. Better time resolution on percussive content, worse frequency resolution and more bits spent on tonal passages.
- Exaggerated, more short blocks: `--block-bias 255`. Nearly everything short. Tonal material is coded with eight windows that cannot resolve its partials and sounds rough and expensive, which is a good demonstration of what long blocks are for.
- Mild, more long blocks: `--block-bias 100`. Marginal frames stay long.
- Strong, more long blocks: `--block-bias 40`. Clearly fewer short frames. Cheaper on tonal material, with pre-echo appearing on real attacks.
- Exaggerated, more long blocks: `--block-bias 0`. Practically long blocks only. Every transient must be carried by a long block, so pre-echo becomes the dominant artifact on percussive material. This is also the condition in which the group E pre-echo switches finally matter in AAC-LC, since the usual escape route to short blocks is closed.

Works with / against: with `--block-bias 0`, `--preecho-rise`, `--preecho-depth` and `--tns-thresh` from group E become the tools that are left against pre-echo, which is the same situation LD and ELD are permanently in. `--short-groups` and `--window-shape` only matter where short blocks still occur, so a very low bias makes them irrelevant. `--attack-decay` and `--attack-floor` change the detector itself rather than the threshold it compares against.

Measured: at AAC-LC 128 kbps on attacks48, only `0` and `255` changed the stream. `64`, `128` and `192` were identical to stock, which is the basis for treating the middle of the range as inert on ordinary material.

`--vbr-reservoir <bits>`

Sets the size of the bit reservoir, which decides how far and how long a frame may stray from the average.

- Applies to: every profile, in CBR mode. This is the central quasi-VBR knob.
- Values: bits, from `1` up to `6144 * channels` minus the average bits per frame, and clamped there automatically; default: `-1`, off
- Input: whole number

The reservoir is the buffer the encoder borrows from and pays into. Its size is the memory of the system: a small reservoir means every overspend has to be repaid almost immediately, which produces the dimming right after a climax; a large one means the encoder can stay above the average for several frames and then return gradually.

Bigger is therefore the direction for material that should keep living after a difficult passage. Smaller holds the average more tightly from moment to moment, which is what you want when a transport link has a narrow instantaneous budget. A good starting point is two to three times whatever `--verbose` reports as the default.

Two behaviours to know. `0` is treated as unset and does nothing, so if you want tight tracking of the average use a small positive value or `--bitres-mode 2`. And any value at or above the ceiling, that is `6144 * channels` minus the average bits per frame, collapses to the ceiling, so there is no way to overdo it and no benefit in trying; asking for 100000 bits on a stereo file gets you the same stream as asking for the ceiling exactly.

Read the numbers from `--verbose`, which prints the average bits per frame and the ceilings in its reservoir budget block. Setting this switch from a guess is how people end up at the ceiling by accident.

Examples:

- Mild, more breathing: `--vbr-reservoir 4000`. Slightly wider swings at 128 kbps stereo; the encoder recovers from a peak over a few frames rather than one.
- Strong, more breathing: `--vbr-reservoir 12000`. The practical quasi-VBR setting at 128 kbps stereo. Climaxes hold their quality and the return to average is gradual.
- Exaggerated, more breathing: `--vbr-reservoir 100000`. Far above the ceiling, so it collapses to the ceiling. The encoder uses the maximum breathing the format allows, and the caricature is instructive precisely because it shows how modest that maximum is: the 6144 bits per channel limit, not the reservoir, is what bounds AAC's flight.
- Mild, tighter: `--vbr-reservoir 2000`. Below the usual default. Swings narrow, the average is tracked more closely.
- Strong, tighter: `--vbr-reservoir 500`. Very little buffer. Hard frames cannot borrow much, so difficult passages are coded coarsely rather than expensively.

- Exaggerated, tighter: `--vbr-reservoir 1`. Effectively no reservoir. Every frame must fit its own share, so transients and dense passages have nowhere to go, which sounds like a worse version of what `--bitres-mode 2` does on purpose.

Works with / against: pairs with `--peak-bitrate`, which raises the short term ceiling the reservoir can push against; the reservoir without a raised peak has less room to act. `--bitres-mode` can reduce or disable the reservoir regardless of the size set here. `--max-bits-frame` caps individual frames after all of this, so a tight cap makes a large reservoir pointless. With `--unlock-bitrate` the reservoir becomes more important, since overshoot is the normal case there.

Measured: `0` is treated as unset and produces no effect. Values at or above `6144 * channels` minus the average bits per frame collapse to the ceiling. `--verbose` prints the reservoir budget block that gives you both numbers.

`--peak-bitrate <bps>`

Allows short term bitrate peaks up to the value you give while the average is still held at the `-b` target.

- Applies to: every profile, in CBR mode.
- Values: bits per second, above the `-b` target; default: `-1`, off
- Input: whole number

The reservoir decides how long a frame may stray; this decides how high it may go. Set it above your target and the encoder is allowed to let difficult frames reach that rate momentarily, while the rate loop continues to steer the average towards `-b`.

Below the target it is ignored, which is deliberate: a peak ceiling under the average makes no sense and the encoder does not act on the contradiction. The useful range is therefore above `-b` only, and the natural way to express it is as a multiple: half again the target is cautious, double is generous.

The ceiling of 6144 bits per channel still applies, so asking for a peak beyond what the frame can physically hold gives you the frame limit instead. At 48 kHz stereo that is about 1150 kbps worth of frame, so for ordinary targets you have plenty of room before the format limit binds.

Examples:

- Mild, higher peak: `-b 128000 --peak-bitrate 150000`. A small amount of headroom. Climaxes come out slightly less compressed.
- Strong, higher peak: `-b 128000 --peak-bitrate 200000`. The practical setting, usually paired with a wide reservoir. Difficult frames reach well above the target and the average is kept.

- Exaggerated, higher peak: `-b 128000 --peak-bitrate 1100000`. Close to the format frame limit. The encoder may spend almost a whole frame's physical capacity on one frame, after which the rate loop must claw all of it back, so you get a dramatic version of the very dimming the quasi-VBR settings exist to prevent.
- Downward there is no useful direction: any value at or below the `-b` target is ignored, so `--peak-bitrate 100000` with `-b 128000` behaves as if the switch were absent.

Works with / against: the natural companion of `--vbr-reservoir`; both are needed for the "do not choke after a peak" behaviour, since one grants height and the other grants time. `--max-bits-frame` is applied after this switch, so an explicit frame cap wins over the peak. `--bitres-mode 2` makes this irrelevant by removing the reservoir that the peak would be drawn from.

Measured: the tip configuration in `--help` for quasi-VBR at about 128 kbps stereo is `-b 128000 --peak-bitrate 200000 --vbr-reservoir 12000`.

`--max-bits-frame <bits>`

A hard ceiling on the number of bits any single frame may use.

- Applies to: every profile, in CBR mode.
- Values: bits, at least the average bits per frame and at most `6144 * channels`; default: `-1`, off
- Input: whole number

This is the blunt instrument of the group. Where `--peak-bitrate` expresses a rate that the engine may reach, this expresses an absolute per frame cap that is applied afterwards and wins. If you give both, the explicit cap is what binds.

It is a constraint, not a quality knob, and its main use is meeting an external requirement: a transport that cannot carry a frame above a certain size, or a test that needs the maximum frame bounded. A reasonable cap is around one and a half times the average, which still allows real breathing while bounding the worst case.

Set it too low and loud frames are starved, which is audible as exactly the dimming you were presumably trying to avoid. Below the average it fights the target outright, and the encoder cannot both honour your cap and hit the bitrate you asked for.

Examples:

- Mild, higher cap: at 128 kbps stereo (about 2730 bits per frame average), `--max-bits-frame 8000`. Well above anything the engine would normally produce, so effectively a safety net.

- Strong, higher cap: `--max-bits-frame 12288`. The stereo format maximum. The cap is present but never binds, which is the right setting when you want the switch documented in a command line without changing behaviour.
- Exaggerated, higher cap: `--max-bits-frame 100000`. Above the format limit, so it is clamped to `6144 * channels`. Harmless, and a useful reminder that no switch here lifts the frame limit.
- Mild, lower cap: `--max-bits-frame 4000` at 128 kbps stereo. Peaks trimmed, average untouched; close to the useful 1.5x guideline.
- Strong, lower cap: `--max-bits-frame 3000` at the same target. Loud frames are clearly starved, since the cap sits barely above the average.
- Exaggerated, lower cap: `--max-bits-frame 2000` at 128 kbps stereo, below the average. The cap and the target now contradict each other every frame; quality drops across the board and nothing is gained, which is why the rule is to stay at or above the average.

Works with / against: applied after `--peak-bitrate`, so the explicit cap wins when both are given. A tight cap makes a large `--vbr-reservoir` pointless, since the reservoir's bits have nowhere to be spent. Read the average bits per frame from the `--verbose` reservoir budget block before choosing a value.

Measured: AAC-LC 128 kbps on attacks48. Stock largest frame is 3816 payload bits. With `--max-bits-frame 3000` the largest becomes 2888; with `4000` it becomes 3440.

`--min-bits-frame <bits>`

A hard floor on the number of bits every frame must use.

- Applies to: every profile, in CBR mode.
- Values: bits, from `0` up to the average bits per frame; default: `-1`, off
- Input: whole number

The mirror of the ceiling, and the less useful half. A floor forces the encoder to spend at least this much on every frame, including frames that genuinely need less, such as silence or a sustained quiet passage. Those bits are not saved for later, they are spent, so the floor converts easy frames into wasted budget.

The reason it exists is constant rate transport and experiments: some downstream equipment prefers a predictable minimum frame, and sometimes you want to see what the quantiser does when it is told to spend more than it wants.

Keep it at `0` unless you have such a reason. Above the average it fights the target the same way a too low ceiling does, and the encoder cannot honour both.

Examples:

- Mild, higher floor: `--min-bits-frame 1000` at 128 kbps stereo. Silent and very easy frames get padded; the average has to be recovered from the harder frames.
- Strong, higher floor: `--min-bits-frame 2000` at the same target, close to the average. Almost every frame is now floored, so the engine loses most of its ability to redistribute.
- Exaggerated, higher floor: `--min-bits-frame 2730` at 128 kbps stereo, that is the average itself. Combined with the average as a target, this is close to forcing a rigid per frame rate, except that `--bitres-mode 2` does that properly and without fighting the rate loop.
- Mild, lower floor: `--min-bits-frame 200`. Barely a constraint; easy frames stay cheap.
- Strong, lower floor: `--min-bits-frame 1`. Effectively no floor, the same intent as leaving the switch off.
- Exaggerated, lower floor: `--min-bits-frame 0`. The documented off value for the floor; identical in effect to not setting it, and the setting to return to when an experiment is over.

Works with / against: the opposite end of `--max-bits-frame`, and the two are usually discussed together as constrained VBR. A high floor wastes the bits that `--vbr-reservoir` exists to redistribute, so the two work against each other. `--bitres-mode 2` is the correct way to get rigid per frame behaviour.

Measured: AAC-LC 128 kbps on attacks48. Stock output 97056 bytes; with `--min-bits-frame 1000` 97111 bytes; with `2900` 97709 bytes.

`--bitres-mode <n>`

Selects how much of the bit reservoir mechanism is active, from full breathing to a rigid per frame bitrate.

- Applies to: every profile, in CBR mode.
- Values: `0` full, `1` reduced, `2` disabled; default: `-1`, leave it to the encoder
- Input: whole number

Where `--vbr-reservoir` sets the size of the buffer, this selects the policy. Full is the normal behaviour and the same as stock. Reduced narrows the reservoir's operation. Disabled removes it, so each frame has to fit its own share of the budget, which is the closest this encoder gets to a rigid frame by frame constant bitrate.

The one clearly useful setting is `2`, and the use case is a transport or a test that needs each frame to be about the same size. The cost is real: a transient or a dense passage cannot borrow, so it is coded coarsely instead.

Values:

- `-1`: leave it to the encoder (default).
- `0`: full reservoir, the same as stock behaviour.
- `1`: reduced reservoir. On our material this gave the same stream as `2`, so treat the distinction between the two as untested rather than established.
- `2`: reservoir disabled. Frames become near constant in size and difficult passages lose their escape route.

Example in context:

```
fdkaac -p 2 -b 128000 --bitres-mode 2 -o rigid.m4a in.wav
```

Works with / against: `2` makes `--vbr-reservoir` and `--peak-bitrate` irrelevant, since there is no reservoir for them to act on. `0` is the mode in which the rest of group F is meant to be used.

Measured: AAC-LC 128 kbps on attacks48. `0` gives the stock stream; `1` and `2` gave the same stream as each other, so no difference between reduced and disabled was observed on that material.

G. DAB+ output

Two switches, and a mode rather than a tweak. Everywhere else in this reference the encoder makes a file or a bare AAC stream; with `--dab` it makes a DAB+ superframe stream for terrestrial digital radio.

`--dab`

Emits a DAB+ superframe bitstream per ETSI TS 102 563 instead of a file or a plain AAC stream.

- Applies to: AAC-LC, HE-AAC and HE-AAC v2, mono or stereo, at 32000 or 48000 Hz. Replaces the normal output path entirely, so `-f` and the container options do not apply.
- Values: flag; default: off (normal file or stream output)
- Input: flag

DAB+ does not simply carry AAC in a different container. Three things differ. The transform is 960 samples rather than the usual 1024, so the frame length fits the radio timing grid. The audio is packed into superframes of exactly 120 ms. And because the air is hostile, with fading, tunnels and interference, the bitstream is protected twice: a firecode, which is a Fire CRC, guards the header, and Reed-Solomon RS(120,110) over

GF(256) protects the payload, so a receiver can rebuild data that arrived damaged. The encoder does all of that.

The output is a raw `.dabp` stream, one superframe after another and nothing else. It is not a file for a media player; it is what a DAB+ multiplexer ingests. The usual chain is `out.dabp` into `odr-dabmux`, which combines several stations into one ensemble and emits ETI, and from there to a transmitter or to a software receiver such as welle.io or dablin for testing.

Three constraints the standard imposes and the encoder enforces: the sample rate must be 32000 or 48000 Hz, nothing else is legal in DAB+; the bitrate must be a multiple of 8 kbps between 8 and 192; mono and stereo are both fine.

The bitrate convention here is its own. With `--dab`, `-b` is kilobits per second and the encoder multiplies by 1000 itself, so `-b 96` means 96 kbps. If you also pass `--unlock-bitrate`, `-b` reverts to literal bits per second, which is the one combination where the two conventions collide.

You normally do not choose the profile. DAB+ practice, following the reference tool `odr-audioenc`, derives it from bitrate and channel count so that low bitrates automatically get the more economical tools:

- stereo at 48 kbps or below, that is a subchannel size of 6 or less, gives HE-AAC v2 with parametric stereo;
- mono up to 64 kbps, or stereo up to 80 kbps, gives HE-AAC with SBR;
- anything higher gives AAC-LC.

So `-b 96` on a stereo file lands on AAC-LC, `-b 64` on HE-AAC and `-b 32` on HE-AAC v2 without you thinking about it. You can still force the profile with `-p` (`2` for LC, `5` for HE-AAC, `29` for HE-AAC v2) when you know what you want.

Values:

- omitted: normal output, and the encoder behaves exactly as stock.
- `--dab`: DAB+ superframe output.

Examples in context:

```
fdkaac --dab -b 96 -o out.dabp input.wav     # auto AAC-LC
fdkaac --dab -b 64 -o out.dabp input.wav     # auto HE-AAC
fdkaac --dab -b 32 -o out.dabp input.wav     # auto HE-AAC v2
```

Works with / against: `--dab-label` only does something in this mode. `-f` and the MP4 container switches are inapplicable, since there is no container. `--unlock-bitrate` changes how `-b` is read. The group D and F switches still act on the AAC core inside the superframes, so the detail and bitrate knobs remain available.

Measured: the streams decode with the independent faad2 decoder behind dablin, the DLS label reads back correctly, and the AAC-LC output is bit identical to what the reference `odr-audioenc` produces from the same input. Nine combinations were tested, 48 and 32 kHz against mono and stereo across the three profiles, each independently decodable.

`--dab-label <text>`

Carries a static station label in the superframe, shown on a DAB+ receiver's display.

- Applies to: `--dab` mode only. Without `--dab` the label is ignored, because there is no superframe to put it in.
- Values: text, up to about 48 characters; default: no label
- Input: text string

A DAB+ receiver shows text on its display, usually the station name and often the title of what is playing. That text travels in a channel called DLS, the Dynamic Label Segment, tucked into the superframe as X-PAD data. This encoder carries a static label: one fixed string for the whole file or stream.

Static is the operative word. The text does not change over the course of the encode. A truly dynamic label that updates track by track, and the MOT slideshow that puts artwork on the screen, are the job of `ODR-PadEnc` in the OpenDigitalRadio chain and are not part of this encoder.

The length limit of about 48 characters comes from three DLS segments packed into one PAD. Receivers vary in how much of a long label they display at once, so for a station name the useful length is shorter than the limit.

Values:

- omitted: no label in the stream.
- `--dab-label <text>`: the given string is carried as DLS. Quote it if it contains spaces.

Example in context:

```
fdkaac --dab -b 96 --dab-label "Radio DHT" -o out.dabp input.wav
```

Works with / against: requires `--dab`. Independent of every other switch, since it touches the PAD and not the audio.

Appendices

Reading `--verbose`

`--verbose` prints the values the encoder actually initialised, before encoding starts. The block comes in sections. Most fields name themselves; the ones below need a word.

Field	How to read it
`AOT (profile)`	2 AAC-LC, 5 HE-AAC, 29 HE-AAC v2, 23 AAC-LD, 39 AAC-ELD.
`bitrate-mode`	0 CBR, 1..5 VBR (higher = better).
`channel-mode`	1 mono, 2 stereo. In HE-AAC v2 the core is mono and PS makes the stereo.
`core bandwidth`	Upper edge of the AAC core, snapped to the nearest scalefactor band edge, so it can differ from what you typed (`-w 17300` gives `17915 Hz`). The bracket names the source: `from -w`, `from --core-cutoff` or `auto`. Under SBR this is only the core; SBR continues above it. Under SBR `-w` is ignored, although the source may still read `from -w`.
`final BW (AAC+SBR)`	Only with SBR: the approximate top of the whole signal, core plus SBR, derived from the SBR stop index.
`signaling-mode`	How SBR and PS are signalled: 0 implicit, 1 explicit backward compatible, 2 explicit hierarchical.
`SBR ratio`	1 downsampled (single rate), 2 dual rate (the core runs at half the sample rate).
`sbr amp res`	Envelope amplitude resolution: 0 = 1.5 dB, 1 = 3.0 dB.
`granule length`, `frame length`	Samples per frame: 1024 for

Field	How to read it
	LC, 512 or 480 for LD and ELD.
`codec delay`	Delay in samples per channel, total and core only. Matters for gapless playback.
`active SFBs (long)`	Number of scalefactor bands in a long block. The ceiling for `--msbands`, `--isbands` and every `<sfb>` argument.
`IS corr threshold`, `IS L/R ratio thresh`	Q8 values (256 = 1.0). A lower correlation threshold makes intensity stereo more eager.
`IS min contiguous SFBs`	How many adjacent bands must qualify before intensity stereo starts.
`TNS mask`	Bit mask 0x0..0xF of the active TNS filters.
`MS/IS bands: auto up to N`	Top band index up to which the tool may act.
`sbr header period`	Frames and milliseconds between SBR headers: how long a decoder that tunes into a stream waits for SBR. For ELD it reports the LATM/LOAS configuration period, as ELD has no in-band SBR header.
`bit reservoir budget`	Average bits per frame and the reservoir ceilings for mono and stereo. Use it to choose `--vbr-reservoir`.
`franken overrides applied`	The switches that deviate from stock in this run, with the effective value. If a switch you gave is missing here, it did not take effect.

Scalefactor bands and frequencies

Bands are numbered from 0 at the bottom. The table shows the approximate upper edge of every fourth band in a long block, for each sample rate; the last row gives the number of bands and the Nyquist frequency. Use it to

translate `--msbands`, `--isbands`, `--hole-start` and the other `<sfb>` arguments into hertz. The exact count for your run is in `--verbose` (`active SFBs (long)`), and it also depends on the coded bandwidth.

SFB	16 kHz	22.05 kHz	32 kHz	44.1 kHz	48 kHz	96 kHz
0	62	43	62	86	94	188
4	312	215	312	431	469	938
8	562	388	562	775	844	1688
12	875	646	1000	1378	1500	2438
16	1250	991	1500	2067	2250	3750
20	1656	1335	2250	3101	3375	5625
24	2188	1852	3375	4651	5062	8062
28	2875	2584	5000	6891	7500	12938
32	3844	3618	7000	9647	10500	24000
36	5188	5039	9000	12403	13500	36000
40	7000	7020	11000	15159	16500	48000
44	none	9647	13000	17916	19500	none
48	none	none	15000	22050	24000	none
number of bands / Nyquist	43 / 8000	47 / 11025	51 / 16000	49 / 22050	49 / 24000	41 / 48000

AAC-LC: automatic core bandwidth by bitrate

When you give no `-w`, FDK picks the bandwidth from a table indexed by bitrate per channel, and then snaps it to a scalefactor band edge. Measured with `--verbose` at 48 kHz (stereo `-b` is the total for both channels):

`-b` stereo	core bandwidth	`-b` mono	core bandwidth
24000, 32000	6843 Hz	12000, 16000	5062 Hz
40000, 48000	9750 Hz	20000, 24000	7500 Hz
56000, 64000	13500 Hz	28000, 32000	9750 Hz
80000, 96000	14250 Hz	40000, 48000	12750 Hz
128000	15750 Hz	64000	14250 Hz
192000	17250 Hz	96000	17250 Hz

A higher `-w` than this only helps if there are bits for it: at 24..50 kbps a forced wide band is exactly where group E (holes) comes in. Above 20 kHz the core needs `--uncap-bandwidth` and a sample rate that has room for it.

The M4A container: what is mandatory and what can go

An `.m4a` file is a tree of boxes. The playback skeleton is mandatory and has no switch: `ftyp`, `mdat` (the audio data) and `moov` with `mvhd`, `trak`, `tkhd`, `mdia` (`mdhd`, `hdlr`, `minf` with `smhd`, `dinf` and `stbl`, which holds `stsd`, `stts`, `stsc`, `stsz`, `stco`). Without it no decoder can find the audio.

Optional is the whole `udta` / `meta` / `ilst` block: the encoder identification tag (`©too`), `iTunSMPB` (encoder delay for gapless playback) and all text tags.

Switch	Works on	What it does
`--no-tool-tag`	`.m4a`	Leaves out the encoder identification tag. Other tags and gapless data stay.
`--minimal-moov`	`.m4a`	The smallest legal file: leaves out the whole metadata block (encoder tag, `iTunSMPB`, all tags). The playback skeleton stays.

Measured on 2 s of 128 kbps stereo: 34381 bytes by default, 34297 with `--no-tool-tag` (84 less), 34048 with `--minimal-moov` (333 less). The overhead is mostly the mandatory skeleton. For no container at all, write raw ADTS (`-f 2 -o out.aac`), which has no tags and no gapless data.

`--minimal-moov` removes `iTunSMPB`, so joined tracks may get tiny gaps because the encoder delay is no longer signalled. For albums meant to play without gaps, keep the default.

Default output against the original binary

Checked against the original binary supplied with dBpoweramp R17 (the same libfdk-aac 4.0.1, package 2.0.3). AAC-LC is bit identical (same md5). HE-AAC and HE-AAC v2 differ in bytes but not in quality: the HE-AAC v2 spectrum matches to 0.000 dB, and the HE-AAC error relative to the original is the same as the original's own (7.05e11 against 7.05e11). The byte differences come from a different compiler (mingw/gcc against MSVC) and fixed point rounding.

Building and testing

Building

The repository contains sources only. GitHub Actions builds both Windows binaries on request (workflow "Build Franken FDK AAC (Windows x64 + x86)", button "Run workflow") and for every release tag. To build locally on Linux or WSL with mingw-w64 and autotools:

```
bash tools/build_win.sh both      # or x64 / x86
```

The script builds each architecture from a fresh copy of the sources, the same way CI does, and leaves `fdkaac-franken-x64.exe` and `fdkaac-franken-x86.exe` in the project directory. All changes to libfdk-aac go through one module, `libAACenc/src/franken.{h,cpp}` (the global `g_franken` block, where every unset value means "stock"); the new library parameters (`AACENC_PARAM`, range `0xF0xx`) are declared in `aacenc_lib.h`.

Tests

```
make check
```

runs `tests/check.sh` on the built binaries. It checks that every switch appears in `--help`, that every switch produces a stream the decoders accept without errors, that each switch really changes the stream on material where it should act, that values read from the bitstream match what was requested (window shape, groups, frame sizes), that holes and pre-echo move in the measured direction after decoding, and that without the new switches the output is byte identical to stock. It needs ffmpeg and python3; exit code 0 means all passed, 1 failures, 77 a missing dependency.

The measuring tools used for the numbers in this document are in `tools/`: `tools/core/` (holes and pre-echo after decoding), `tools/invf/` (SBR inverse filtering and low bitrate floors), `tools/msis/` (MS and IS read from the bitstream, SBR headers, stream tune-in), `tools/dab/` (DAB+ verification).

PL Wersja polska

Franken FDK AAC

Franken FDK AAC to enkoder Fraunhofer FDK AAC (libfdk-aac 2.0.3, mstorsjo/fdk-aac) z frontendem nu774/fdkaac 1.0.2, rozszerzony o przełączniki odsłaniające decyzje, które FDK zwykle podejmuje sam: jak kodowane jest stereo, jak odtwarzane jest górne pasmo, gdzie wolno wyzerować pasma, jak traktowane są transjenty, jak bity rozkładają się w czasie. Jest przeznaczony dla realizatorów, którzy chcą usłyszeć i zmierzyć,

co te decyzje robią, zwłaszcza w skrajnościach: przy bardzo niskim bitrate'ie, wymuszonym szerokim paśmie, mowie i streamingu.

Autor: Michał Dziwisz. Konsultant merytoryczny: Patryk Faliszewski. Zbudowany na otwartym kodzie: libfdk-aac (Fraunhofer IIS) i frontend nu774/fdkaac.

Bez żadnego z nowych przełączników enkoder daje dokładnie to samo co stockowy FDK, bajt w bajt. Każdy przełącznik trzeba włączyć świadomie i każdy może też pogorszyć wynik: pozwalają wejść tam, gdzie strojenie FDK celowo nie wchodzi.

Pobieranie

Gotowe binarki dla Windows są publikowane jako GitHub Releases i pobierają się bez konta:

https://github.com/michaldziwisz/franken-fdk-aac/releases/latest

`franken-fdk-aac-x64-vX.Y.Z.zip` to wersja 64-bitowa, `x86` to 32-bitowa. Każde archiwum zawiera statyczny enkoder (bez bibliotek DLL) i pełną dokumentację. Samo repozytorium ma tylko źródła; budowanie opisuje koniec tego dokumentu.

Pierwsze kroki

Wszystkie oryginalne opcje frontendu działają jak dotąd (`-p`, `-b`, `-m`, `-w`, `-a`, `-s`, `-f`, znaczniki); `fdkaac-franken-x64.exe --help` wypisuje je razem z nowymi.

1. Zakoduj raz z `--verbose` i przeczytaj, co enkoder faktycznie ustawił:

   ```
   fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --verbose -o out.m4a in.wav
   ```

2. Zmieniaj jeden przełącznik naraz i sprawdzaj w `--verbose`, w sekcji `franken overrides applied`, czy zadziałał.

3. Słuchaj, a gdzie to ważne, mierz: zdekoduj obie wersje i porównaj. Narzędzia w katalogu `tools/` repozytorium robią to dla dziur, pre-echa i błędu stereo.

Przepisy

Każdy z nich to sprawdzony punkt wyjścia, a nie preset do stosowania w ciemno.

```
# LC stereo przy niskim bitrate'ie z szerokim pasmem: mniej dziur,
mniej pre-echa
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 32000 -w 17000 --hole-ladder 2 --avoid-
holes 1 --window-shape 1 -o out.m4a in.wav
```

```
# To samo przy 40 kbps, ze spokojniejszym detektorem ataków dla
perkusji
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 40000 -w 18000 --hole-ladder 2 --avoid-
holes 1 --window-shape 1 --attack-decay 0,9 -o out.m4a in.wav

# Szersze stereo kosztem środka
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --side-bias 6 -o out.m4a in.wav

# Quasi-VBR wokół 128 kbps: silnik CBR z miejscem na oddech
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 160000 --vbr-
reservoir 6000 -o out.m4a in.wav

# HE-AAC z łagodniejszym, mniej metalicznym górnym pasmem
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 32000 --sbr-softness 4 -o out.m4a
in.wav

# HE-AAC v2 z szerszym rdzeniem, niż wybiera FDK
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 48000 --core-cutoff 7500 -o out.m4a
in.wav

# Strumień, który słuchacz dołączający w trakcie od razu dekoduje z
SBR
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 48000 --sbr-header-period 1 -f 2 -o
out.aac in.wav

# AAC-LD z szerszym rdzeniem i częstszym TNS przeciw pre-echu (LD
wymaga LOAS, nie ADTS)
fdkaac-franken-x64.exe -p 23 -b 64000 --core-cutoff 12000 --tns-thresh
0,7 -f 10 -o out.loas in.wav

# Skrajnie niski HE-AAC v2: 8000 bps stereo
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a
in48k.wav

# Pełny rdzeń 42 kHz ze źródła 96 kHz
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff
40000 -o out.m4a in96k.wav
```

Ostatni przepis daje w `--verbose` `core bandwidth: 42000 Hz`: żądane 40000 Hz zostaje wyrównane w górę do najbliższej granicy pasma współczynnika skali.

Opis przełączników

To jest opis wszystkich przełączników. Każdy ma własną kartę, a każda karta jest zbudowana tak samo, więc można czytać tylko tę kartę, która jest potrzebna.

Jak czytać kartę

Nagłówek to przełącznik w takiej postaci, w jakiej się go wpisuje, razem z argumentem. Pod nim:

- Jedno zdanie pogrubione: do czego służy przełącznik, pod kątem dźwięku albo zachowania.
- **Dotyczy**: profile i sytuacje, w których przełącznik faktycznie działa. Jeśli w jakimś profilu nie robi nic, jest to napisane właśnie tutaj.
- **Wartości**: dozwolony zakres, jednostka i wartość domyślna. Domyślna to zawsze ta, która oznacza „decyduje stock FDK".
- **Wpisywanie**: czy przełącznik przyjmuje liczbę całkowitą, liczbę dziesiętną, flagę czy tekst.
- Dalej wyjaśnienie: najpierw problem, potem mechanizm w prostych słowach, a na końcu co się dzieje przy zwiększaniu i zmniejszaniu wartości.
- **Przykłady**: dla przełącznika liczbowego z miejscem na manewr nastawa łagodna, mocna i celowo przesadzona, w każdym kierunku. Przełączniki wyliczeniowe mają w tym miejscu listę wszystkich wartości.
- **Współpraca i konflikty**: zależności oraz informacja, który inny przełącznik przesłania ten.
- **Zmierzone**: wyłącznie rzeczywiste pomiary, z materiałem i warunkami. Jeśli pomiaru nie ma, nie ma też tej linii.
- **Pod maską**: jedna albo dwie linie dla ciekawych. Można je spokojnie pominąć.

Wspólne zasady

Obowiązują w każdej karcie i nie są w nich powtarzane.

Wyłączony = stock. Każdy przełącznik Frankensteina jest wyłączony, dopóki się go nie poda. Jeśli żadnego z nich nie ma w linii poleceń, wynik jest identyczny bajt w bajt z wynikiem stock FDK (zachowanie niezmienionego FDK). „Wyłączony" zapisuje się jako `-1` dla niemal wszystkich (to wartownik oznaczający „zostaw własną decyzję FDK") oraz jako `0` dla `--core-cutoff`, `--side-bias`, `--side-knee` i `--mask-slope`, gdzie `-1` byłoby poprawną, działającą wartością.

Liczby dziesiętne. Przełączniki dziesiętne przyjmują `.` albo `,`, do trzech miejsc po przecinku. Wartość jest zaokrąglana w połowie od zera, a zakres jest sprawdzany już na wartości zaokrąglonej. Wszystko inne to błąd: `1e1`, `nan`, `3x`, spacje w środku. Przełączniki całkowitoliczbowe odrzucają części dziesiętne, więc `128,5` tam, gdzie oczekiwana jest liczba całkowita, jest błędem, a nie cichym obcięciem.

Jednostki. W całym tekście pojawiają się cztery konwencje:

- `dB`: zwykłe przesunięcie w decybelach, dodatnie albo ujemne.
- `x100`: liczba całkowita będąca stukrotnością wartości rzeczywistej, więc `100` oznacza 1,00, `90` oznacza 0,90, a `400` oznacza 4,00.
- `Q8`: liczba całkowita w formacie stałoprzecinkowym, gdzie `256` oznacza 1,0. Czyli `128` to 0,5, `384` to 1,5, `512` to 2,0, a `4096` to 16,0. Q8 to wewnętrzna skala samego FDK i dlatego przecieka ona do linii poleceń.
- `SFB`: numer pasma współczynnika skali, liczony od `0` od dołu widma w górę. Pasmo współczynnika skali to grupa linii widmowych, które dzielą jeden współczynnik skali, w przybliżeniu zgodnie z pasmem krytycznym: wąskie na dole, szerokie na górze. Ile tych pasm istnieje, zależy od profilu, częstotliwości próbkowania i kodowanego pasma, więc numer SFB ma sens tylko wtedy, gdy znana jest ta liczba. Wypisuje ją `--verbose`, na przykład `active SFBs (long): 49` przy AAC-LC 48 kHz stereo.

Jak sprawdzić, co weszło w życie. `--verbose` wypisuje na stderr rzeczywiste, zainicjalizowane parametry kodera, zanim zacznie się kodowanie, a do tego linię `franken overrides applied` z listą przełączników, które w tym przebiegu naprawdę odbiegają od stock. Jeśli ustawionej wartości tam nie ma, to nie weszła ona w życie i żadne słuchanie nie powie o tym szybciej.

Jak czytany jest `-b`

Obok siebie żyją trzy konwencje, a pomylenie ich to najczęstszy sposób na zaskakujący rozmiar pliku.

- **Praca normalna**: `-b` to bity na sekundę, ale frontend przyjmuje też postać skróconą. Małe liczby są czytane jako kilobity, więc `-b 128` i `-b 128000` oznaczają to samo, czyli 128 kbps, a `-b 1152` oznacza 1152 kbps.
- **Z `--unlock-bitrate`**: `-b` jest czytane dosłownie jako bity na sekundę, bez skrótu kilobitowego. `-b 6000` to 6000 bps. `-b 1152` w tym trybie to 1152 bps, czyli praktycznie nic; program ostrzega, gdy wartość wygląda na taką właśnie pomyłkę.
- **Z `--dab`**: `-b` to kilobity na sekundę, w zakresie 8..192 i jako wielokrotność 8. Koder sam mnoży przez 1000, więc `-b 96` to 96 kbps. Przy połączeniu `--dab` z `--unlock-bitrate` `-b` wraca do dosłownych bps.

Górnego pułapu nie ustawia żaden przełącznik i nie da się go podnieść: ramka AAC mieści najwyżej 6144 bity na kanał. Przy 48 kHz to z grubsza 576 kbps na kanał.

Uwaga o transporcie dla LD i ELD

AAC-LD (`-p 23`) i AAC-ELD (`-p 39`) działają w tym koderze, ale nie da się ich zapisać do ADTS. Żądanie `-f 2` z tymi profilami kończy się komunikatem „encoder initialization failed”, a winowajcą jest format transportu, nie profil. Trzeba użyć M4A (`-f 0`, wartość domyślna), LATM (`-f 6` albo `-f 7`) albo LOAS (`-f 10`). LOAS jest wyborem praktycznym, gdy potrzebny jest goły strumień do pomiaru albo do podania dalej, bo jest to samowystarczalny strumień bajtów, tak jak ADTS dla LC i HE-AAC.

Mapa grup

Przełączniki są pogrupowane w `--help` z grubsza od łatwych do dziwactw, a ten opis trzyma się tej samej kolejności.

- **A. Na początek**: pokrętła dla użytkownika. Diagnostyka, intensity stereo na jednym suwaku, strojenie pod mowę i dwie flagi włączane świadomie, które zdejmują wbudowane ograniczenia.
- **B. Kodowanie stereo**: mid/side, intensity stereo w szczegółach, parametric stereo.
- **C. Pasmo i SBR**: górne pasmo, jego detektory, estymatory i siatka.
- **D. Maskowanie, kształtowanie szumu i szczegół**: progi psychoakustyczne, SNR, którego koder wymaga w każdym pasmie, TNS i PNS.
- **E. Transjenty rdzenia, pre-echo i dziury w widmie**: rdzeń LC, LD i ELD pod presją bitów.
- **F. Przełączanie bloków i kontrola bitrate'u**: decyzja blok długi czy krótki, rezerwuar bitów i pokrętła quasi-VBR.
- **G. Wyjście DAB+**: superramki radia cyfrowego.

A. Na początek

Pięć przełączników. Jeden tylko zagląda do kodera, dwa go stroją, a dwa zdejmują ograniczenia, których pilnuje stock FDK. Jeśli ten build jest dla ciebie nowy, przeczytaj najpierw o `--verbose` i używaj go po każdym kolejnym przełączniku, który spróbujesz.

`--verbose`

Wypisuje na stderr rzeczywiste, zainicjalizowane ustawienia kodera przed kodowaniem, żeby było widać, co faktycznie weszło w życie.

- Dotyczy: każdego profilu i każdego transportu. Nie zmienia nic w strumieniu wyjściowym.
- Wartości: flaga, bez argumentu; domyślnie: wyłączona
- Wpisywanie: flaga

Koder podejmuje na podstawie linii poleceń bardzo wiele decyzji i większość z nich nie jest wpisanymi wartościami. Pasmo zostaje przyciągnięte do granicy pasma współczynnika skali. Bitrate wybiera wiersz w tabeli strojenia, a ten z kolei ustawia PNS, intensity stereo i siatkę SBR. Poprawnie zapisany przełącznik może i tak zostać zignorowany, bo profil nie ma takiego mechanizmu. `--verbose` to jedyny sposób, by zobaczyć wynik tego wszystkiego przed zmarnowaniem czasu na słuchanie.

Co wypisuje: profil (AOT), bitrate i tryb bitrate'u, częstotliwość próbkowania, tryb kanałów, efektywne pasmo rdzenia w Hz wraz ze źródłem tej decyzji (`from -w`, `from --core-cutoff` albo `auto`), stan afterburnera, transport i sygnalizację oraz stan narzędzi kodowania, które koder wybrał sobie sam, czyli TNS, PNS, intensity stereo i MS stereo włączone albo wyłączone. Gdy działa SBR, dochodzi do tego współczynnik SBR, efektywne indeksy częstotliwości początkowej i końcowej, skala częstotliwości, pasma szumu, rozdzielczość amplitudy oraz, dla całego pasma, oszacowanie `final BW (AAC+SBR)`. Wypisuje blok budżetu rezerwuaru, który mówi, ile jest średnio bitów na ramkę i jakie są pułapy, a także `active SFBs (long)`, czyli liczbę potrzebną przed ustawieniem jakiegokolwiek przełącznika opartego na SFB. Na końcu pojawia się lista `franken overrides applied`, wymieniająca tylko te przełączniki, które w tym przebiegu naprawdę odbiegają od stock.

Trzy odczyty warto obejrzeć uważnie. Pasmo rdzenia jest zakotwiczone w SFB, więc wpisane `-w 17300` może wrócić jako `17915 Hz`: koder nie potrafi przyciąć w środku pasma. Pod SBR wartość `-w` jest ignorowana, ale nadal opisana jako `[from -w]`, co dezorientuje do chwili, gdy przypomnimy sobie, że tam działa przełącznik `--core-cutoff`. A `active SFBs (long)` to pułap dla `--msbands`, `--isbands` i każdego argumentu `<sfb>`: poproszenie o pasmo 48, gdy kodowanych jest tylko 40, nie jest błędem, po prostu nic nie robi.

Wartości:

- `--verbose`: wypisz zrzut. Nie ma przełącznika wyłączającego, bo pominięcie go jest wyłączeniem.

Przykład w kontekście:

```
fdkaac -p 5 -b 64000 --verbose -o out.m4a in.wav
```

Współpraca i konflikty: brak. To narzędzie diagnostyczne dla wszystkiego innego w tym opisie i najszybsza odpowiedź na pytanie „czy mój przełącznik w ogóle coś zrobił”.

Zmierzone: przy AAC-LC 48 kHz stereo raportuje `active SFBs (long): 49`. Przy HE-AAC v2 48 kHz domyślne odcięcie rdzenia wychodzi na 8613 Hz.

`--is-aggression <0..100>`

Jeden suwak decydujący, jak ochoczo koder zwija górne pasma do intensity stereo, wymieniając separację stereo na górze na bity.

- Dotyczy: profili z prawdziwym rdzeniem stereo, czyli AAC-LC, AAC-LD i AAC-ELD, oraz rdzenia HE-AAC. Bez efektu w mono. Pod HE-AAC v2 obraz stereo niesie parametric stereo na rdzeniu mono, więc intensity stereo nie ma na czym działać.
- Wartości: `0..100`, gdzie `0` to stock FDK; domyślnie: `-1`, wyłączone (identycznie jak stock)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Intensity stereo (IS) zastępuje osobne widma lewego i prawego kanału w górnych pasmach jedną wspólną obwiednią energii plus kierunkiem. Ucho słabo lokalizuje wysokie tony, więc jest to tanie: odrzuca się połowę danych w tych pasmach, a płaci separacją stereo na górze. Na materiale, który naprawdę ma różne góry w obu kanałach, na przykład z talerzami ustawionymi mocno na jedną stronę albo z szerokimi efektami przestrzennymi, płaci się słyszalnie.

Stock FDK jest wobec IS wyjątkowo nieśmiały i właśnie dlatego ludzie dochodzą do wniosku, że przełącznik nie robi nic. Bramek jest cztery, a pasmo musi przejść wszystkie naraz: bramka dopuszczenia, która bierze IS pod uwagę tylko wtedy, gdy bitrate na pasmo spada poniżej progu, próg korelacji między kanałami na poziomie około 0,95, minimalna seria 6 kolejnych pasm i stabilny kierunek. Poluzowanie jednej bramki zwykle nie zmienia nic, bo blokuje kolejna. `--is-aggression` rusza nimi wszystkimi razem, spójnie: usuwa bramkę bitrate'u i pasma oraz, w miarę wzrostu liczby, luzuje wymagania co do korelacji, kierunku i rozmiaru obszaru.

Wyżej oznacza więcej pasm kodowanych jako IS, mniej bitów wydanych na górę widma i słabszą separację stereo właśnie tam. `100` to prawdziwe maksimum: bramka usunięta, korelacja poluzowana do około 0,475, obszar jednego pasma już wystarcza, a tolerancja kierunku jest szeroka. Niskie wartości nie nadają się na delikatną korektę, bo małe poluzowanie często i tak zostawia inną bramkę jako wiążącą; `1` nie zmieniło nic na naszym materiale testowym. Użyteczne okno pracy zaczyna się około 30.

Jest tylko jeden kierunek do przejścia, bo `0` to już stock, a stock jest blisko „nigdy”.

Przykłady:

- Łagodnie, więcej IS: `--is-aggression 30`. Na skorelowanym materiale pasma zaczynają trafiać do IS. Obraz na górze zwęża się nieznacznie, kilka procent bitów zostaje uwolnionych na resztę.

- Mocno, więcej IS: `--is-aggression 50`. Wyraźnie więcej pasm w IS. Słyszalne zwężenie na talerzach i ogonach pogłosu, realna oszczędność bitów przy 48..96 kbps.
- Przesadnie, więcej IS: `--is-aggression 100`. Do IS idzie prawie wszystko, co może. Góra obrazu zlepia się ze środkiem, a spanoramowane góry zaczynają dryfować. Przydatne przy 32 kbps i niżej oraz jako karykatura, żeby usłyszeć, jak brzmi IS puszczone luzem.

Współpraca i konflikty: jawne przełączniki `--is-*` z grupy B nadpisują to, co ustawił suwak, więc najpierw użyj suwaka, a po `--is-corr-thresh`, `--is-min-sfbs` i `--is-lr-ratio` sięgaj tylko wtedy, gdy potrzebna jest precyzja. `--is 0` wyłącza intensity stereo całkowicie i czyni ten przełącznik bez znaczenia. `--is-force-lo` i `--is-force-hi` obchodzą każdą bramkę, więc ten suwak nie jest im w ogóle potrzebny. `--verbose` wypisuje efektywny próg korelacji i minimalną liczbę pasm, czym potwierdza się, że suwak zadziałał.

Zmierzone: na mix48 przy AAC-LC 64 kbps `1` nie dało żadnej zmiany strumienia, a `30`, `50` i `100` za każdym razem strumień zmieniły.

`--speech`

Przełącza warstwę SBR na strojenie pod mowę: inne filtrowanie odwrotne, inny poziom szumu (noise floor) i brak parametrycznego kodowania górnego pasma.

- Dotyczy: HE-AAC i HE-AAC v2, czyli wszędzie, gdzie działa SBR, także ELD z SBR. Bez efektu w AAC-LC, które nigdzie w FDK nie ma osobnego trybu mowy.
- Wartości: flaga; domyślnie: wyłączona (strojenie pod muzykę)
- Wpisywanie: flaga

SBR odbudowuje górne pasmo z zakodowanego pasma dolnego i musi wiedzieć, jak tonalne jest źródło, żeby zdecydować, jak mocno wybielić łatane pasmo i ile szumu dosypać. Muzyka i mowa odpowiadają na to zupełnie inaczej. Mowa przy niskim bitrate cierpi przy strojeniu pod muzykę na konkretny artefakt: odbudowana góra bulgocze, bo estymator wciąż uznaje łatę za tonalną, a w rzeczywistości jest to ruchomy formant plus oddech.

Flaga zmienia kilka rzeczy naraz: tabela decyzyjna filtrowania odwrotnego przełącza się na tabelę mowy, wagowanie poziomu szumu przechodzi na wartość dla mowy, a parametryczne kodowanie górnego pasma zostaje wyłączone. Dla podcastu, audiobooka albo dialogu przy 24..48 kbps efektem jest naturalniejsza góra z mniejszym bulgotaniem.

Jeśli potrzebna jest tylko część tego, co robi flaga, poszczególne elementy są dostępne osobno: `--sbr-invf-table 1` daje samą tabelę decyzyjną mowy, `--`

`sbr-nf-weight 1.0` samą wagę szumu dla mowy, a `--sbr-softness 4` oba te elementy, w każdym przypadku bez ruszania częstotliwości podziału i bez wyłączania kodowania parametrycznego.

Dla mowy w zwykłym AAC-LC nie ma odpowiednika i ten opis nie będzie udawał inaczej. Model psychoakustyczny LC jest ten sam dla mowy i dla muzyki. Pomaga tam natomiast zwężenie pasma, bo mowa ma mało treści wysoko, za pomocą `--core-cutoff 12000` do `14000`, a przy bardzo niskim bitrate włączenie substytucji szumem przez `--pns 1 --force-pns`.

Wartości:

- pominięta: strojenie pod muzykę (stock).
- `--speech`: strojenie pod mowę.

Przykład w kontekście:

```
fdkaac -p 5 -b 32000 --speech -o speech.m4a podcast.wav
```

Współpraca i konflikty: jawne przełączniki estymatorów SBR z grupy C wygrywają z tą flagą, więc `--sbr-invf` wymusza ustalony poziom filtrowania odwrotnego bez względu na nią. `--sbr-invf-table` i `--sbr-nf-weight` idą za `--speech`, dopóki zostają na `-1`, i właśnie tak jedna flaga potrafi ruszyć oba.

Zmierzone: zerowy efekt w AAC-LC; zmienia strumień HE-AAC.

`--uncap-bandwidth`

Zdejmuje twardy limit 20 kHz, jaki FDK nakłada na pasmo rdzenia, żeby `--core-cutoff` mógł sięgnąć aż do Nyquista.

- Dotyczy: każdego profilu z rdzeniem, który da się rozszerzyć, w praktyce AAC-LC przy wysokim bitrate ze źródła o wysokiej częstotliwości próbkowania. Bez `--core-cutoff` nie ma sensu.
- Wartości: flaga; domyślnie: wyłączona (obowiązuje limit 20 kHz)
- Wpisywanie: flaga

FDK ogranicza pasmo rdzenia do `min(20000, sr/2)`. Rozumowanie jest słuszne dla normalnego materiału: powyżej 20 kHz prawie nikt nie słyszy, a bity lepiej wydać niżej. Konsekwencja jest taka, że źródło 96 kHz zakodowane przy hojnym bitrate nadal nie koduje nic powyżej 20 kHz, niezależnie od żądań, a dodatkowa częstotliwość próbkowania kupuje tylko łagodniejsze zbocze filtra antyaliasingowego.

Ta flaga zdejmuje ograniczenie. Sama z siebie nie robi zupełnie nic: podnosi tylko pułap, nie rusza samego pasma. Pasmem rusza przełącznik `--core-cutoff <hz>`, a ze zdjętym limitem może on sięgnąć do połowy częstotliwości próbkowania.

Warto mieć jasność, co się za to dostaje. Treść powyżej 20 kHz kosztuje bity, które schodzą z pasma słyszalnego, chyba że bitrate ma realny zapas, a strumienie z pasmem poza typowym zakresem leżą poza zwykłą praktyką, więc niektóre dekodery mogą się na nie boczyć. To świadome włączenie i właśnie dlatego jest to osobna flaga, a nie efekt uboczny `--core-cutoff`.

Wartości:

- pominięta: pasmo rdzenia ograniczone do 20 kHz (stock).
- `--uncap-bandwidth`: ograniczenie zdjęte, `--core-cutoff` wolny aż do `sr/2`.

Przykład w kontekście:

```
fdkaac -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 --ath-
scale 200 \
    -o out.m4a in96k.wav
```

Współpraca i konflikty: wymaga `--core-cutoff`. Pod SBR `-w` jest ignorowane, a działa `--core-cutoff`, więc ta para jest też sposobem na rozszerzenie rdzenia siedzącego pod SBR. Naturalnie łączy się z `--ath-scale` poniżej 256, gdy jest zapas bitrate'u, bo nie ma sensu kodować 40 kHz pasma przy progach strojonych pod niedostatek.

Zmierzone: wejście 96 kHz, AAC-LC 400 kbps, szum szerokopasmowy. Bez flagi `--core-cutoff 40000` daje `20000 Hz` w `--verbose` i praktycznie zerową energię powyżej 20 kHz. Z flagą `--verbose` raportuje `40000 Hz`, a zdekodowany plik niesie około 10 procent swojej energii w 20..24 kHz, około 20 procent w 24..32 kHz i około 20 procent w 32..44 kHz. Ten koder nie ma w repozytorium sygnału testowego 96 kHz, więc należy to traktować jako pomiar wcześniejszy, a nie taki, który da się odtworzyć z dostarczonego materiału.

`--unlock-bitrate`

Zdejmuje dolne progi bitrate'u, których pilnuje każdy profil, i sprawia, że `-b` to dosłownie bity na sekundę.

- Dotyczy: każdego profilu. Zdejmowane progi różnią się w zależności od profilu, patrz niżej.
- Wartości: flaga; domyślnie: wyłączona (wszystkie progi obowiązują)
- Wpisywanie: flaga

Stock FDK odmawia kodowania poniżej pewnego progu, a próg ten jest inny w każdym profilu i często bywa mylony z ograniczeniem formatu. Nie jest nim. Rozpowszechnione twierdzenie, że HE-AAC nie potrafi zejść poniżej 16 kbps, opisuje najniższy wiersz tabeli strojenia SBR dla 48 kHz stereo i nic więcej. Gdy poprosić o mniej, stock FDK po cichu podnosi bitrate do tego wiersza.

Flaga zdejmuje pięć osobnych progów:

- minimum rdzenia wynoszące 40 bitów na kanał;
- regułę LD i ELD o 8 kbps na kanał oraz rezerwę transportową 208 bitów, którą te profile zgadują (rzeczywisty narzut nagłówków jest nadal sprawdzany wobec rzeczywistego kodera transportu);
- początek tabeli pasma dla LD i ELD, żeby te profile mogły użyć pasma węższego niż pierwszy wiersz tabeli;
- próg tabeli strojenia SBR i PS: HE-AAC, HE-AAC v2 oraz ELD z SBR poniżej tabeli używają ponownie jej najniższego wiersza, utrzymując tę samą siatkę SBR, podczas gdy żądany bitrate jest respektowany, a rdzeń AAC dostaje po prostu mniej bitów;
- regułę, że ramka niemogąca pomieścić własnych danych pobocznych przerywa kodowanie. Takie ramki zamiast tego przestrzeliwują, a rezerwuar wchłania to w kolejnych ramkach.

Zostaje nagłówek transportu, 56 bitów na ramkę dla ADTS, oraz górny pułap 6144 bitów na kanał, którego nie rusza żaden przełącznik. Poniżej oszacowanej zawartości SBR, czyli około 2,5 kbps na kanał plus parametric stereo, rdzeń nie miałby już żadnych bitów i koder zatrzymuje się z czystym „encoder initialization failed”, a nie z asercją.

Flaga zdejmuje progi. Nie gwarantuje żadnego konkretnego bitrate'u. Przy takich wartościach gęste fragmenty rutynowo wychodzą powyżej tego, o co poproszono, bo same nagłówki i dane poboczne kosztują więcej niż budżet, więc wynik należy oceniać po rozmiarze pliku, a nie po liczbie w `--verbose`.

Uwaga na zmianę znaczenia `-b`. W trybie unlock liczba to dosłownie bity na sekundę. `-b 6000` to 6000 bps. `-b 6` to 6 bps i nie zakoduje nic sensownego, a `-b 1152` wpisane w przekonaniu, że znaczy 1152 kbps, daje 1152 bps. Zawsze trzeba tu wpisywać pełną liczbę bitów.

Wartości:

- pominięta: wszystkie progi obowiązują, `-b` czytane ze skrótem kilobitowym (stock).
- `--unlock-bitrate`: progi zdjęte, `-b` to dosłowne bps.

Przykład w kontekście:

```
fdkaac -p 29 -b 6000 --unlock-bitrate -f 2 -o out.aac in48k.wav
```

Współpraca i konflikty: `--vbr-reservoir` i `--peak-bitrate` stają się tu ciekawsze, bo przestrzelenie jest w tym trybie normą, a rezerwuar jest tym, co za nie płaci. Przy `--dab` konwencja kilobitowa DAB+ dla `-b` zostaje zastąpiona dosłownymi bps. Nic w grupie D ani F nie przywraca progów.

Zmierzone: rzeczywisty bitrate obliczony z rozmiaru strumienia ADTS albo LOAS, bez narzutu kontenera:

Tryb	`-b`	rzeczywiste bps	dekoder FDK	ffmpeg 6.1
HE-AAC 48 kHz stereo	8000 / 6000	9232 / 7290	0 błędów	0 błędów
HE-AAC 48 kHz mono	4000 / 3000	4736 / 4348	0	0
HE-AAC v2 48 kHz	6000 / 4000	6678 / 4894	0	1 (patrz niżej)
ELD+SBR 48 kHz stereo	12000	12984	0	patrz niżej
ELD / LD 32 kHz stereo	8000	8154	0	patrz niżej
AAC-LC 48 kHz stereo	4000 / 3000	6012 / 7054	0	0

Tam, gdzie rzeczywisty bitrate przekracza `-b`, chodzi o gęste ramki przestrzeliwujące na samych nagłówkach i danych pobocznych. Kolumnę ffmpeg 6.1 trzeba czytać ostrożnie: raportuje te same błędy na koderze stock w tych trybach, jeden `noise_facs_q is invalid` na HE-AAC v2 przy 12..14 kbps, co mieści się w tabelach stock, oraz wiele błędów na każdym strumieniu LOAS z ELD albo LD przy dowolnym bitrate. ffmpeg nie implementuje LD i ELD w pełni, więc te strumienie należy oceniać dekoderem Fraunhofera.

B. Kodowanie stereo

Dwa kanały na mniejszą liczbę bitów zamieniają w tym koderze trzy różne maszyny, które pracują na różnych częściach sygnału i mają różny koszt. Zanim sięgniesz po którykolwiek przełącznik z tej grupy, ustal jasno, o której z tych trzech maszyn właściwie mówisz.

MS (mid/side) to bezstratny obrót pary kanałów. Zamiast lewego i prawego koder zapisuje w danym pasmie współczynnika skali kanał mid (suma, L+R) i kanał side (różnica, L-R). Nic nie jest wyrzucane: dekoder obraca z powrotem i dostaje dokładnie L/R. Przy skorelowanej muzyce sygnał side jest mały, więc kwantyzuje się do znacznie mniejszej liczby bitów niż drugi pełny kanał. MS to decyzja o ekonomii bitów, a nie o dźwięku, i podejmowana jest osobno dla każdego pasma i każdej ramki. Dostępne w rdzeniu AAC, czyli w LC, LD, ELD oraz w rdzeniu pod HE-AAC, dopóki ten rdzeń jest jeszcze stereo.

IS (intensity stereo) jest stratne i kierunkowe. W zakresie górnych pasm koder przestaje wysyłać dwa widma i wysyła jedną obwiednię energii plus kierunek, więc dekoder maluje oba kanały z tego samego widma, używając współczynnika panoramy. To jest tanie, a ucho toleruje to wysoko, gdzie słabo lokalizuje drobny szczegół widmowy. To też naprawdę usuwa informację: wszystko, co różniło lewy kanał od prawego w tych pasmach, czyli talerze ustawione mocno na jedną stronę, efekty przestrzenne, treść w przeciwfazie, zapada się w stronę jednego sterowanego źródła. IS także działa w rdzeniu, a koder domyślnie obchodzi się z nim ostrożnie.

PS (parametric stereo) to maszyna HE-AAC v2. Rdzeń staje się mono: jedno widmo AAC, jedno górne pasmo SBR, a obraz stereo jedzie obok jako garść parametrów na ramkę (różnice poziomów, koherencja, opcjonalnie faza). Poniżej mniej więcej 32 kbps kupuje to używalny obraz stereo tam, gdzie prawdziwe kodowanie dwukanałowe przymierałoby głodem. PS nie jest ulepszeniem MS ani IS, lecz je zastępuje: przy `-p 29` nie ma kanału side, któremu można by przesunąć budżet, ani pasm intensity, które można by rozmieścić, więc każdy przełącznik `--ms*` i `--is*` z tej grupy jest bezczynny. I odwrotnie, `--ps*` nie robi nic poza HE-AAC v2.

W praktyce: od 96 kbps w górę MS wykonuje prawie całą pracę i stroi się podział bitów między mid i side (`--side-bias`, `--side-knee`). Między mniej więcej 40 a 80 kbps intensity stereo zaczyna zarabiać na siebie w górnych pasmach (`--is-aggression`, a potem przełączniki rozmieszczenia `--is*`). Poniżej około 32 kbps w stereo rozsądną drogą są HE-AAC v2 i parametry PS, a najciekawsze przełączniki to tam te od rozdzielczości (`--ps-env-reduce`, `--ps-bands`).

Jak czytać numery SFB. Każdy przełącznik pasmowy w tej grupie liczy pasma współczynnika skali od `0` na DOLE widma. Pasmo 0 to bas, najwyższy numer to szczyt kodowanego zakresu. Ile pasm istnieje, zależy od profilu i częstotliwości próbkowania: przy LC 48 kHz stereo `--verbose` wypisuje `active SFBs (long): 49`, więc dozwolone numery pasm to 0..48. Zawsze przeczytaj tę linię, zanim ustawisz zakres, bo liczba zmienia się wraz z konfiguracją, a numer zapamiętany z innego kodowania może wypadać całkiem poza widmo. Bloki krótkie są numerowane tak samo, od `0` wewnątrz każdej grupy okien, a ramka krótka ma znacznie mniej pasm (około 14 przy 44,1 i 48 kHz); zakres, który sięga powyżej liczby pasm krótkich, po prostu zostawia ramki krótkie w zwykłym L/R.

Dlaczego zakres powyżej kodowanego pasma nie robi nic. Liczba SFB to pełna tabela dla profilu, ale tylko pasma do kodowanego pasma cokolwiek niosą. Pasma powyżej częstotliwości odcięcia są zerowe, a decyzja stereo o pasmie zer nie zmienia ani jednego bitu. To prawdziwa pułapka przy przykładach z górnym pasmem: przy domyślnym pasmie LC około 15,75 kHz `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48` daje dokładnie ten sam strumień co `--msmask 0`, bo pasma 44..48 leżą powyżej kodowanego pasma, a MS jest w

związku z tym wyłączone wszędzie tam, gdzie ma to znaczenie. Otwórz pasmo siłą przez `-w 20000` i te dwa ustawienia przestaną być równe. Sprawdzaj więc swój zakres wobec kodowanego pasma, a nie tylko wobec liczby SFB.

Wszystkie przełączniki w tej grupie są wyłączone, dopóki się ich nie poda. Wyłączony znaczy stock (zachowanie niezmienionego FDK): wartownik `-1`, a dla `--side-bias`, `--side-knee` i `--mask-slope` wartość `0`, zostawia własną decyzję FDK w spokoju. `--side-bias`, `--side-knee` i `--mask-slope` przyjmują liczby dziesiętne, z `.` albo `,` i do 3 miejsc po przecinku; pozostałe to liczby całkowite i odrzucają części dziesiętne.

MS

MS nic nie kosztuje w jakości dźwięku, więc nie ma tu kompromisu typu „MS psuje obraz", którym trzeba by zarządzać. Zarządzać można tym, gdzie MS jest dozwolone i jak budżet bitów dzieli się między kanał mid i kanał side, gdy pasmo już jest w MS. Dwa z tych przełączników to prawdziwa kontrola (`--msmask` oraz zakres pasm), dwa to szczere ciekawostki (`--ms-bias`, `--ms-precision`), a trzy to przełączniki jakości, które wynagradzają czas poświęcony na naukę (`--side-bias`, `--side-knee`, `--mask-slope`).

`--msmask <n>`

Wymuś decyzję mid/side globalnie, zamiast pozwolić koderowi wybierać osobno dla każdego pasma.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo (LC, LD, ELD oraz rdzeń stereo pod HE-AAC). Brak działania w HE-AAC v2, gdzie rdzeń jest mono.
- Wartości: `-1` auto (domyślnie, FDK decyduje dla każdego pasma), `0` wyłączone (czyste L/R wszędzie), `1` włączone (MS w każdym pasmie); domyślnie `-1`
- Wpisywanie: liczba całkowita

Koder normalnie testuje każde pasmo na oba sposoby i zostawia to, które pakuje się mniejszym kosztem. To jest blisko optimum dla rozmiaru pliku, a ponieważ przekształcenie jest bezstratne, jest też blisko nieistotne dla dźwięku. Mimo to dwie sytuacje sprawiają, że wymuszone ustawienia warto mieć pod ręką.

`--msmask 0` gwarantuje, że koder nigdy nie zmiesza kanałów. Szum kwantyzacji zostaje wtedy w tym kanale, który go wywołał, zamiast być dzielony między mid i side i rozprowadzany na oba wyjścia przy rekonstrukcji. To ma znaczenie, jeśli plik pójdzie później przez kasowanie środka, usuwanie wokalu albo jakiekolwiek inne odejmowanie jednego kanału od drugiego: przy czystym L/R pozostałość to materiał plus jego własny szum, przy MS to materiał plus szum dopasowany do sumy i różnicy. Kosztuje to bity, a przy skorelowanej muzyce kosztuje prawdziwe bity.

`--msmask 1` to przeciwna skrajność, MS wymuszone nawet tam, gdzie koder uznał L/R za tańsze. Przydatne jako punkt odniesienia i przy materiale mocno skorelowanym, trochę marnotrawne przy materiale o naprawdę niezależnych kanałach, na przykład dwóch niezwiązanych źródłach mono rozpanoramowanych na skraje.

Wartości:

- `-1`: stock. Decyzja osobno dla każdego pasma, z własnego porównania kosztów kodera.
- `0`: czyste L/R w każdym pasmie. Nic nie jest mieszane między kanałami.
- `1`: MS w każdym pasmie.

```
fdkaac -p 2 -b 128000 --msmask 0 in.wav -o lr.m4a
```

Współpraca i konflikty: `--msmask 0` czyni bezczynną całą rodzinę mid/side, w tym `--msbands`, `--side-bias`, `--side-knee` i `--mid-bias`, bo żadne pasmo nie jest w MS. `--msbands`/`--msbands-lo`/`--msbands-hi` zwężają obszar, w którym wybrana maska może obowiązywać.

Zmierzone: na dwusekundowej próbce różnica między `--msmask 0` a `--msmask 1` to około 900 bajtów ładunku, co ustawia całą decyzję MS w odpowiedniej perspektywie obok `--ms-bias` z jego około 2 bajtami.

`--msbands <n>`

Dopuść MS tylko w N najniższych pasmach współczynnika skali, a wszystko powyżej zostaw w L/R.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo. Brak działania w HE-AAC v2.
- Wartości: `-1` bez limitu (domyślnie) albo `0..N`, gdzie N to liczba aktywnych SFB; `n` oznacza, że pasma `0..n-1` mogą użyć MS
- Wpisywanie: liczba całkowita

To jest postać „od dołu aż do” ograniczenia pasmowego. Liczy się zawsze od basu w górę, więc `--msbands 6` oznacza, że pasma od 0 do 5 mogą być kodowane mid/side, a pasma 6 i wyższe zostają wyłącznie w L/R. `--msbands 0` nie dopuszcza MS nigdzie, co jest tym samym co `--msmask 0`.

Po co w ogóle ograniczać MS, skoro jest bezstratne? Bo podział bitów idzie za maską. Wewnątrz pasm MS koder przydziela bity wobec progów mid i side, a kanał side danego pasma jest tylko tak dobry, jak pozwalają na to bity z budżetu. Trzymanie szczytu widma w L/R utrzymuje tam separację kanałów niezależnie od tych negocjacji, co jest obronnym wyborem przy materiale, którego góra naprawdę jest nieskorelowana. Dobrze łączy się to też z eksperymentami na górnym pasmie: L/R na górze i MS nisko to inny rozkład ryzyka niż własny wybór kodera dla każdego pasma.

Różnica wobec `--msbands-lo`/`--msbands-hi` to tylko kształt obszaru: ten przełącznik zawsze startuje od pasma 0, para może startować gdziekolwiek.

Przykłady:

- Łagodne ograniczenie: `--msbands 40`. Tylko najwyższe pasma są odepchnięte do L/R; przy większości materiału strumień prawie się nie rusza, bo te pasma często niosły niewiele.
- Mocne ograniczenie: `--msbands 12`. MS zamknięte mniej więcej w basie i niskim środku. Oczekuj mierzalnie większego pliku przy tym samym celu jakościowym albo grubszej kwantyzacji przy tym samym bitrate'ie.
- Przesadzone ograniczenie: `--msbands 2`. MS praktycznie na niczym. Karykatura: płacisz niemal pełną cenę niezależnego stereo, a przy tym nadal sygnalizujesz MS w dwóch pasmach.

Współpraca i konflikty: równoważne z `--msbands-lo 0 --msbands-hi n-1` (`--msbands 6` i `--msbands-lo 0 --msbands-hi 5` dają ten sam strumień). Bezczynne przy `--msmask 0`. Limit powyżej liczby aktywnych SFB jest tym samym co brak limitu.

`--msbands-lo <n>`

Najniższe pasmo współczynnika skali w zakresie, w którym MS jest dozwolone.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo. Brak działania w HE-AAC v2.
- Wartości: `-1` wyłączone (domyślnie) albo `0..N` w granicach liczby aktywnych SFB; używaj w parze z `--msbands-hi`
- Wpisywanie: liczba całkowita

Razem z `--msbands-hi` definiuje to okno od..do: MS może być użyte w pasmach `lo..hi` włącznie i nigdzie więcej. W odróżnieniu od `--msbands` okno nie musi dotykać dołu widma, a to jedyny sposób, żeby umieścić MS wyłącznie wysoko, na przykład po to, by koder scalał skorelowany szum i powietrze na górze, podczas gdy bas i środek zostają w pełni niezależnym L/R.

Podaj obie połówki pary. Samo `--msbands-lo` zostawia górną krawędź nieustawioną, a to nie jest zakres.

Przykłady:

- Łagodnie, okno startujące nisko: `--msbands-lo 2 --msbands-hi 48`. Prawie wszystko może użyć MS, wykluczone są dwa najniższe pasma. Rozmiar blisko stock.
- Mocno, okno w środku: `--msbands-lo 10 --msbands-hi 30`. MS tylko w zakresie środka. Bas i góra są w L/R, więc plik rośnie, a góra zachowuje pełną separację.

- Przesadnie, okno na samej górze: `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48` z `-w 20000`. MS na pięciu pasmach samego powietrza. Karykatura funkcji zakresu pasm i najwyraźniejszy pokaz tego, dlaczego kodowane pasmo ma znaczenie: bez `-w 20000` te pasma leżą powyżej domyślnego odcięcia 15,75 kHz i ustawienie degeneruje się do `--msmask 0`.

Współpraca i konflikty: trzeba to czytać wobec `active SFBs` z `--verbose` oraz wobec kodowanego pasma. Bezczynne przy `--msmask 0`. Nakłada się na `--msbands`, które jest tą samą funkcją zakotwiczoną w pasmie 0.

`--msbands-hi <n>`

Najwyższe pasmo współczynnika skali, włącznie, w zakresie, w którym MS jest dozwolone.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo. Brak działania w HE-AAC v2.
- Wartości: `-1` wyłączone (domyślnie) albo `0..N` w granicach liczby aktywnych SFB; używaj w parze z `--msbands-lo`
- Wpisywanie: liczba całkowita

Górna krawędź opisanego wyżej okna od..do, i to włącznie: `--msbands-hi 5` obejmuje pasmo 5. Pasma powyżej idą w zwykłe L/R.

W blokach krótkich numer oznacza ten sam obszar częstotliwości, liczony od `0` wewnątrz każdej grupy okien, a ramki krótkie mają tylko około 14 pasm przy 44,1 i 48 kHz. Zakres, którego górna krawędź leży powyżej liczby pasm krótkich, zostawia ramki krótkie w L/R, a nie kończy się błędem.

Przykłady:

- Łagodnie: `--msbands-lo 0 --msbands-hi 44`. Cztery najwyższe pasma wykluczone z MS. Mała zmiana.
- Mocno: `--msbands-lo 0 --msbands-hi 20`. MS do mniej więcej obszaru obecności, powyżej L/R.
- Przesadnie: `--msbands-lo 0 --msbands-hi 0`. MS w dokładnie jednym pasmie, w basie. Funkcjonalnie niezależne stereo z jednym pasmem buchalterii.

Współpraca i konflikty: `--msbands-lo` to druga połówka; bez niego nie ma zakresu. Wartość powyżej liczby aktywnych SFB jest tym samym co brak górnego limitu. Bezczynne przy `--msmask 0`.

`--ms-bias <n>`

Przechyl porównanie kosztów L/R kontra MS w stronę MS.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo. Brak działania w HE-AAC v2.

- Wartości: `-1` wyłączone (domyślnie, porównanie stock), `0` też stock, `1..255` w Q8, gdzie `256` oznaczałoby 1,0 w wewnętrznych jednostkach logarytmicznych FDK, więc 128 to +0,5
- Wpisywanie: liczba całkowita

Bądźmy przy tym szczerzy: to binarne szturchnięcie przebrane za suwak i najsłabszy przełącznik w tej grupie. Pomiar mówi to wprost. `0` daje strumień stock; każda wartość od 1 do 255 daje jeden i ten sam inny strumień. Nie ma gradientu, po którym można by jechać, więc nie ma czego stroić.

Powód jest strukturalny. MS jest bezstratne, więc ten próg nie decyduje o tym, jak pasmo brzmi, a tylko o tym, które z dwóch kodowań taniej się zapisuje. Własne porównanie kodera jest już blisko optimum, więc przesunięcie linii decyzyjnej może przerzucić tylko te pasma, które były niemal na remis, a pasma niemal na remis kosztują niemal tyle samo w jednym i w drugim wariancie. Wypadkowy efekt na rozmiarze pliku to części procenta, a korelacja kanałów po dekodowaniu rusza się na czwartym miejscu po przecinku.

Używaj go po to, żeby potwierdzić, że punkt decyzyjny istnieje, a nie żeby kształtować dźwięk. Prawdziwą kontrolę nad MS porządnie zapewniają `--msmask 0` albo `--msmask 1` oraz przełączniki zakresu pasm, a `--side-bias` to przełącznik, który faktycznie zmienia to, co słyszysz.

Wartości:

- `-1` albo `0`: porównanie kosztów stock.
- `1..255`: jeden jedyny alternatywny strumień, nieco chętniejszy do wybierania MS.

```
fdkaac -p 2 -b 128000 --ms-bias 128 in.wav -o biased.m4a
```

Współpraca i konflikty: bez sensu razem z `--msmask 0` albo `--msmask 1`, które usuwają decyzję w całości. Dla każdego praktycznego celu przesłonięte przez `--msmask` i `--side-bias`.

Zmierzone: mix48 przy 128 kbps oraz tonal48/sparse48 przy 96 kbps, wartości 1..255 dają wszystkie identyczny strumień, który różni się jedynie od `0`. Efekt na rozmiarze poniżej 0,1 procenta, rzędu 2 bajtów na dwusekundowej próbce.

`--ms-precision <n>`

Przeskaluj precyzję kwantyzacji pasm MS jako całości, mid i side razem.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo, tylko pasma MS. Brak działania w HE-AAC v2.

- Wartości: mnożnik Q8 od `256` (bez zmiany) w górę, `384` to około 1,5x, `512` około 2x, bez górnego limitu; wartości poniżej 256 są odrzucane; `-1` wyłączone (domyślnie)
- Wpisywanie: liczba całkowita

To tutaj najbliższa rzecz do globalnej dźwigni jakości w stylu LAME dla pary stereo: podnieś ją i progi w pasmach MS zacieśniają się, co oznacza płytsze dziury w widmie i drobniejszą kwantyzację naraz w mid i w side. Jest to narzędzie tępe, bo rusza mid i side w tym samym kierunku i o ten sam współczynnik, więc nie potrafi przesunąć równowagi między nimi, a to zwykle jest to, czego się naprawdę chce.

Jego zasięg jest też ograniczony na dwa sposoby, które warto znać, zanim się na niego poświęci czas. Powyżej mniej więcej 600 do 800 progi wpadają we własną twardą podłogę FDK i dalsze podnoszenie przestaje cokolwiek dawać. A przy CBR budżet bitów nie rośnie, więc zacieśniony próg w pasmach MS przenosi głównie bity skądś indziej z tej samej ramki, zamiast dodawać szczegół. Efekt spłaszcza się w przetasowanie.

Gdy celem jest jakość stereo, sięgnij raczej po `--side-bias`: działa on osobno na kanał, w tej decyzji, która faktycznie porzuca albo zachowuje pasmo side.

Przykłady:

- Łagodnie: `--ms-precision 320`. Nieco ciaśniejsze progi MS, mniej więcej 1,25x. Mały spadek liczby wyzerowanych pasm wewnątrz MS.
- Mocno: `--ms-precision 512`. Około 2x. Wyraźnie mniej dziur w pasmach MS; przy CBR oczekuj, że zysk zostanie opłacony gdzie indziej w ramce.
- Przesadnie: `--ms-precision 2048`. Głęboko w obszarze nasycenia, gdzie podłoga progu już wzięła władzę. Karykatura: liczba wygląda dramatycznie, a dźwięk przestaje za nią iść. Drugiego kierunku nie ma: ten przełącznik tylko zacieśnia. Aby celowo pogrubić pasma MS, podnieś próg side ujemnym `--side-bias` albo próg mid przez `--mid-bias`.

Współpraca i konflikty: bezczynne przy `--msmask 0`. Nakłada się na `--mid-bias` i `--side-bias`, które ruszają po jednym kanale naraz; jeśli używasz tych dwóch, ten zostaw domyślny.

Pod maską: mnożnik Q8 nakładany na progi pasm MS, stąd 256 oznaczające 1,00.

`--mid-bias <n>`

Celowo podnieś próg kanału mid, żeby uwolnione bity mogły pójść do side.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo, pasma MS. Brak działania w HE-AAC v2.
- Wartości: Q8, `256` = wyłączone, powyżej 256 podnosi próg mid, bez górnego limitu; `-1` wyłączone (domyślnie)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Po obrocie MS kanał mid niesie sumę, a to przy normalnej muzyce większość głośności i większość informacji, której ludzie słuchają. Ten przełącznik celowo podnosi jego próg maskowania, co czyni mid tańszym w kodowaniu i zostawia więcej ze stałego budżetu dla side. To uprawniony sposób kupienia szerokości stereo, a przy tym ryzykowny, bo płacisz tym kanałem, który niesie melodię.

Używaj oszczędnie, a do tej samej pracy wybieraj raczej `--side-bias`. Oba ciągną ten sam budżet mid/side, ale `--side-bias` ciągnie od strony side, gdzie pomiar jest czystszy i gdzie efekt przedobrzenia objawia się jako węższy obraz, a nie jako bardziej mętny wokal prowadzący.

Przykłady:

- Łagodnie: `--mid-bias 288`. Próg mid podniesiony nieznacznie, trochę zapasu przekazane do side. Trudno się przyczepić przy gęstym materiale.
- Mocno: `--mid-bias 384`. Około 1,5x. Side dostaje realny udział; mid zaczyna tracić definicję przy niskim bitrate'ie.
- Przesadnie: `--mid-bias 1024`. Mid jest oddany, żeby wykarmić sygnał różnicowy. Karykatura: szeroki, wydrążony obraz z miękkim środkiem, czyli coś, czego przy kodowaniu muzyki prawie nikt nie chce.

Współpraca i konflikty: bezczynne przy `--msmask 0` i bez sensu w połączeniu z dużym dodatnim `--side-bias`, bo oba wydają ten sam budżet z przeciwnych stron. Nakłada się na `--ms-precision`, które zamiast tego rusza mid i side razem.

`--side-bias <dB>`

Przesuń próg maskowania kanału side w pasmach MS: główna dźwignia szerokości stereo kontra jakość środka.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo, pasma MS. Brak działania w HE-AAC v2, a przy `--msmask 0` nie ma tu nic do roboty.
- Wartości: `-24.0..50.0` dB, `0` = wyłączone (domyślnie, próg stock)
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

To ten przełącznik, którego warto się w tej grupie nauczyć. Koder decyduje, osobno dla każdego pasma współczynnika skali, czy sygnał side jest wart kodowania, porównując jego energię z progiem maskowania; poniżej progu

pasmo zostaje wyzerowane. Od tego jednego porównania zależy szerokość stereo. Przesunięcie progu przesuwa tę linię.

Wartość dodatnia obniża efektywną poprzeczkę dla kanału side: mniej pasm side jest zerowanych, te, które przeżyją, są kwantyzowane drobniej, a to, co słyszysz, to czystsza szerokość, ogony pogłosu, które wybrzmiewają, a nie urywają się, i ambience, które zostaje na miejscu, a nie zapada się do środka. Nie jest to darmowe. Budżet bitów jest stały, więc te bity biorą się z kanału mid, a przy niskim bitrate'ie da się usłyszeć, jak środek je oddaje. To zamierzony kompromis, a nie wada. Pomiar poniżej pokazuje dokładnie ten kształt: błąd side poprawia się równo od +1 do +9, podczas gdy błąd mid na tym samym odcinku równo się pogarsza.

Wartość ujemna działa odwrotnie i podnosi poprzeczkę, więc pasma side wypadają, a obraz zwęża się w stronę mono. To celowe narzędzie do pracy przy bardzo niskim bitrate'ie albo do efektu, i ma jedną twardą cechę strukturalną, o której trzeba wiedzieć: nie zwęża gładko do samego dołu.

Skok przy około -0,97 dB. Od 0 do -0,95 dB błąd side rusza się gładko, czyli następuje łagodne zwężanie, którego można się spodziewać. Przy około -0,97 dB podniesiony próg side przekracza linię minimalnego SNR, którą koder trzyma w swojej logice unikania dziur, i większość pasm side wypada naraz. Dalej przełącznik nic już nie zmienia: -1, -4 i -12 dają ten sam wynik, bo side jest już odcięty. To właściwość kodera, prawdziwa nieciągłość w jego łańcuchu decyzyjnym, a nie artefakt zaokrąglania w linii poleceń: liczby dziesiętne są czytane do 3 miejsc, a wpisana wartość jest tą użytą. Praktyczna reguła wynika z tego bezpośrednio. Do łagodnego zwężania zostań w przedziale 0 do -0,95, a wszystko przy -0,97 i dalej traktuj jako jedno ustawienie, które znaczy „porzuć side”.

W kierunku dodatnim użyteczny odcinek kończy się około +9. Dalej pomiar pokazuje, że oba kanały się pogarszają: side przestaje się poprawiać, a mid nadal się degraduje, co jest złym interesem naraz w obu kierunkach.

Przykłady:

- Łagodnie, więcej bitów do side: `--side-bias 1`. Odrobinę więcej szczegółu side, mid praktycznie nietknięty. Bezpieczne na wszystkim.
- Mocno, więcej bitów do side: `--side-bias 6`. Wyraźnie szerzej i przestrzenniej, a mid zaczyna za to płacić przy niskim bitrate'ie. To jest normalna wartość robocza.
- Przesadnie, więcej bitów do side: `--side-bias 24`. Za użytecznym odcinkiem. Side nie zyskuje już nic, a mid jest mierzalnie uszkodzony, więc obraz staje się szeroki, a środek chudy. Karykatura, która pokazuje, gdzie poszedł budżet.
- Łagodnie, zwężanie: `--side-bias -0,3`. Nieco ciaśniejszy obraz, kilka brzegowych pasm side oddanych. Precyzyjna kontrola jest możliwa właśnie w tym obszarze.

- Mocno, zwężanie: `--side-bias -0,9`. Zauważalnie węziej, jeszcze wewnątrz obszaru gładkiego i jeszcze tuż przed skokiem.
- Przesadnie, zwężanie: `--side-bias -4`. Za skokiem przy -0,97 dB, więc side po prostu zniknął, a wynik jest blisko mono. Karykatura, i to identyczna z -1 albo -12: nie ma już czego usuwać.

Współpraca i konflikty: `--side-knee` kształtuje krawędź tej samej decyzji i łączy się z tym czysto. `--mid-bias` naciska ten sam budżet od strony mid, więc używanie obu mocno to liczenie podwójne. `--msmask 0` usuwa kanał side w całości i czyni ten przełącznik bezczynnym. `--msbands`/`--msbands-lo`/`--msbands-hi` ograniczają, których pasm może on dotknąć.

Zmierzone: dense48, LC stereo 40 kbps, dekoder Fraunhofera, energia błędu względem źródła w każdym kanale. Pasmo domyślne (9,75 kHz): błąd side -0,53, -0,58, -0,62, -0,63, -0,66 dB przy 0, +1, +3, +6, +9, a błąd mid w tym czasie -8,62, -8,53, -8,27, -7,08, -6,43 dB. Przy +24 side znów się pogarsza (-0,42 dB), a mid traci dalej (-5,81 dB). Kierunek ujemny przy paśmie wymuszonym na 18 kHz (`-w 18000`): błąd side -1,13 dB przy 0, -1,03 przy -0,5, -0,93 przy -0,9, -0,92 przy -0,95, potem -0,31 przy -0,97 i tyle samo przy -1, -4 i -12. To, w której wielkości widać skok, zależy od materiału i pasma: przy paśmie domyślnym na tym samym sygnale skok pojawia się w błędzie mid (z -8,72 na -9,04 dB przy -0,97).

`--side-knee <dB>`

Ukształtuj, jak gwałtownie pasmo side przeskakuje na progu między kodowanym a wyzerowanym.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo, pasma MS. Brak działania w HE-AAC v2, a przy `--msmask 0` nie ma tu nic do roboty.
- Wartości: `-24.0..50.0` dB, `0` = wyłączone (domyślnie, twardy klif jak w stock)
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

`--side-bias` przesuwa to, gdzie leży linia kodowane/wyzerowane. Ten przełącznik zmienia charakter samej linii. Zachowanie stock to klif: w chwili, gdy energia pasma spada do progu, całe pasmo jest wyrzucane, a sąsiednie pasmo, które przeszło próg o włos, jest kodowane normalnie. Przy materiale wybrzmiewającym daje to kruchą krawędź, bo treść side ogona pogłosu nie wygasa, lecz wyłącza się pasmo po pasmie.

Wartość dodatnia robi kolano miękkim. Pasma leżące do N dB poniżej progu są nadal zachowywane, kodowane najgrubszym współczynnikiem skali, a nie porzucane, więc side wybrzmiewa, zamiast się urwać. Powietrze i pogłos wygasają gładziej, a obraz stereo zostaje spójny, gdy się ścisza. Kosztuje to bity, wydane na pasma, które koder uznał już za niesłyszalne, więc jest to ustawienie jakościowe, a nie oszczędnościowe.

Wartość ujemna robi kolano twardym. Pasma, które ledwie przechodzą próg, w granicach N dB nad nim, są mimo to zerowane, co odcina side wcześniej niż stock. Wynik jest chudszy i bardziej agresywny, a uwolnione bity idą do pasm, które wyraźnie mają znaczenie.

Kierunek ujemny nasyca się szybko: przy -6 dB wszystko brzegowe jest już odcięte, a -6, -12 i -24 dają ten sam wynik. Traktuj -6 jako podłogę tej kontroli i nie wpisuj większych liczb. Kierunek dodatni zmienia wynik w całym zakresie, więc w górę jest naprawdę miejsce na eksplorację.

Przykłady:

- Łagodnie, miękkie kolano: `--side-knee 2`. Pasma, którym zabrakło niewiele, przeżywają na grubym współczynniku skali. Trochę łagodniejszy koniec wybrzmień.
- Mocno, miękkie kolano: `--side-knee 6`. Wyraźnie gładsze wygasanie side, z realnym kosztem bitowym przy materiale rzadkim. Zwykły obszar roboczy to +3 do +6.
- Przesadnie, miękkie kolano: `--side-knee 24`. Bardzo szerokie pasmo niesłyszalnej treści side wciągnięte do strumienia w najgrubszej rozdzielczości. Karykatura: wydajesz bity na materiał, który był poniżej progu maskowania z dużym zapasem.
- Łagodnie, twarde kolano: `--side-knee -1`. Najsłabsze z ocalałych pasm side są porzucane. Trochę chudziej, trochę ciaśniej.
- Mocno, twarde kolano: `--side-knee -3`. Wczesne odcięcie side, a uwolnione bity idą do treści głośnej. Słyszalnie węziej na ambience.
- Przesadnie, twarde kolano: `--side-knee -6`. Koniec tej kontroli: każde brzegowe pasmo side zniknęło. Karykatura i punkt, za którym przełącznik przestaje odpowiadać, bo -12 i -24 zachowują się identycznie.

Współpraca i konflikty: ortogonalne wobec `--side-bias` i zaprojektowane do używania razem z nim; bias ustala, gdzie jest próg, kolano ustala, jak miękka jest jego krawędź. Bezczynne przy `--msmask 0`.

Zmierzone: gęste stereo LC. Wartości ujemne nasycają się przy -6 dB (-6, -12 i -24 dają identyczny strumień); wartości dodatnie zmieniają strumień w całym zakresie.

`--mask-slope <dB>`

Przesuń, jak głęboko pod średnią ramki musi leżeć pasmo, żeby koder przestał się nim przejmować.

- Dotyczy: oba kanały, mid i side, w rdzeniu AAC. Brak działania w HE-AAC v2.
- Wartości: `-24.0..50.0` dB, `0` = wyłączone (domyślnie); odmienne wyniki tylko w przybliżeniu w zakresie -9.9..+9

- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

FDK nosi w sobie heurystykę niemaskowania: gdy energia pasma współczynnika skali leży daleko pod średnią energią ramki, w strojeniu stock więcej niż około 10 dB pod nią, wymagany SNR dla tego pasma jest rozluźniany. Prościej: koder celowo głodzi bardzo ciche pasma, żeby wydać bity na te głośne. Przez większość czasu jest to słuszne, bo pasmo 20 dB pod resztą ramki jest zwykle zamaskowane. Czasem nie jest, a tym, co zostaje zagłodzone, jest ogon pogłosu, pomieszczenie albo wybrzmienie poprzedniej nuty.

Ten przełącznik przesuwa tę linię „jak głęboko pod średnią, zanim przestanę się przejmować", naraz dla obu kanałów. Wartość dodatnia ją podnosi, więc mniej pasm kwalifikuje się jako pomijalne i cichy szczegół przeżywa. Ciche fragmenty, wybrzmienia i ogony pogłosu zachowują więcej swojej struktury, a bity biorą się skądś indziej w ramce. Wartość ujemna ją obniża, więc więcej pasm jest głodzonych, a wynik jest chudszy i bardziej wydrążony, z większą liczbą bitów dla materiału głośnego.

Ustaw oczekiwania szczerze: to subtelna kontrola. Dotyka tylko najcichszych pasm w ramce, więc przy materiale gęstym błąd po dekodowaniu prawie się nie rusza, a na naszej rzadkiej próbce przesunęły go tylko duże wartości. Najbardziej warto jej próbować przy materiale rzadkim, pogłosowym albo celowo cichym, a najmniej przy głośnym, gęstym miksie.

Zakres żywy jest węższy niż zakres przyjmowany. Odmienne wyniki pojawiają się w przybliżeniu od -9,9 do +9. Przy -10 i niżej wynik przestaje się zmieniać, +10 do +40 zapada się w jeden strumień, a 45 do 50 w inny. Trzymaj swoje przykłady wewnątrz żywego odcinka, gdzie liczba faktycznie odpowiada zachowaniu.

Przykłady:

- Łagodnie, ochrona cichych pasm: `--mask-slope 2`. Nieco mniej pasm zagłodzonych. Oczekuj dziesiątych części dB w pomiarze i minimalnie bardziej otwartego wybrzmienia.
- Mocno, ochrona cichych pasm: `--mask-slope 6`. Realna część cichych pasm zachowana. Najprzydatniejsze ustawienie przy materiale pogłosowym.
- Przesadnie, ochrona cichych pasm: `--mask-slope 9`. Szczyt żywego zakresu: niemal nic nie jest traktowane jako pomijalne, a bity są wydawane na treść, która bardzo prawdopodobnie jest zamaskowana. Karykatura i ostatnia wartość, która jeszcze odpowiada, bo +10 i powyżej zachowują się tak samo.
- Łagodnie, głodzenie cichych pasm: `--mask-slope -2`. Kilka cichych pasm więcej oddanych. Trochę chudziej.

- Mocno, głodzenie cichych pasm: `--mask-slope -6`. Ciche pasma wyraźnie zagłodzone, więcej bitów dla treści głośnej, bardziej wydrążone brzmienie przy materiale rzadkim.
- Przesadnie, głodzenie cichych pasm: `--mask-slope -9.5`. Dno żywego zakresu, cichy szczegół zdarty wszędzie, gdzie heurystyka sięgnie. Karykatura ustawienia chudego i podłoga tej kontroli, bo -10 i niżej przestają cokolwiek zmieniać.

Współpraca i konflikty: ta sama rodzina co `--side-bias`, ale kluczem jest energia wobec średniej ramki, a nie próg side, i stosuje się to jednakowo do mid i do side. Używaj jednego albo drugiego, póki uczysz się, co każde robi, a potem je łącz.

Zmierzone: mix48 przy 40 kbps daje odmienne strumienie tylko dla około -9,9..+9; -10 i niżej zapada się w jeden strumień, +10..+40 w drugi, 45..50 w trzeci. Na sparse48 przy 40 kbps błąd po dekodowaniu prawie się nie rusza, przesuwają go tylko +12 i +24.

Intensity stereo (IS)

Intensity stereo to ta stratna maszyna. W ciągu górnych pasm koder przestaje wysyłać dwa widma i wysyła jedną obwiednię energii plus kierunek, a dekoder odbudowuje oba kanały z tego jednego widma. Oszczędność jest duża, kosztem jest separacja stereo dokładnie w tych pasmach, a czy ten koszt usłyszysz, zależy wyłącznie od tego, co tam żyje: skorelowana kąpiel talerzy znosi to dobrze, mocno rozpanoramowany efekt albo szeroki pogłos nie.

Stock FDK jest z IS bardzo ostrożny. Jest nie jedna bramka, ale kilka, a pasmo jest kodowane jako intensity tylko wtedy, gdy wszystkie przejdą naraz: reguła dopuszczenia po bitrate'ie na pasmo, test korelacji między kanałami, minimalny ciąg przyległych pasm oraz stabilny kierunek. Właśnie dlatego przesunięcie jednego progu tak często wygląda, jakby nie robiło nic: kolejna bramka nadal blokuje. Samo rozluźnienie `--is-corr-thresh` na przykład nie otwiera IS.

Zacznij od `--is-aggression` z grupy A. To konsumencki suwak dokładnie do tego problemu: jedna wartość od 0 do 100, która rusza wszystkie bramki razem i spójnie. 0 to stock, co w praktyce oznacza, że przy normalnych bitrate'ach IS prawie się nie włącza, a 100 to prawdziwe maksimum: bramka bitrate'u porzucona, wymóg korelacji rozluźniony, minimalny ciąg zredukowany do jednego pasma i tolerancja kierunku poszerzona. Zacznij około 30 do 50 i posłuchaj, a potem idź wyżej, jeśli oszczędność jest dla ciebie warta więcej niż szerokość. Dopiero gdy wiesz, co robi ten suwak, sięgaj po przełączniki poniżej, które przesłaniają to, co on ustawił.

--is <n>

Włącz albo wyłącz intensity stereo globalnie, zamiast zostawiać to koderowi.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo (LC, LD, ELD oraz rdzeń stereo pod HE-AAC). Brak działania w HE-AAC v2.
- Wartości: `-1` auto (domyślnie), `0` wyłączone, `1` włączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

To przełącznik główny, i jest pozwoleniem, a nie rozkazem: `1` dopuszcza intensity stereo, ale go nie rozmieszcza. Opisane wyżej bramki nadal decydują, które pasma naprawdę idą do IS, więc samo `--is 1` przy materiale, który koder uznaje za nieodpowiedni, albo przy bitrate'ie powyżej reguły dopuszczenia, może zostawić strumień bez zmian. Połącz go z `--is-aggression`, gdy chcesz, żeby IS naprawdę się zadziało.

`--is 0` to użyteczny koniec tego przełącznika samego w sobie. Gwarantuje brak jakiegokolwiek kodowania intensity, czyli to, czego chcesz, gdy separacja stereo w górnych oktawach liczy się bardziej niż bity, albo gdy izolujesz efekt innego przełącznika i nie chcesz, żeby IS ruszało się pod pomiarem.

Wartości:

- `-1`: stock. Koder decyduje, ostrożnie.
- `0`: intensity stereo nigdy nie użyte. Wszędzie pełne kodowanie L/R albo MS.
- `1`: intensity stereo dopuszczone, z zachowaniem zwykłych bramek.

```
fdkaac -p 2 -b 64000 --is 1 --is-aggression 40 in.wav -o is.m4a
```

Współpraca i konflikty: `--is-aggression` jest tym, co czyni `--is 1` widocznym. `--is-force-lo`/`--is-force-hi` obchodzą bramki w całości i działają nawet bez tego przełącznika. W pełni niezależne stereo to `--msmask 0 --is 0`.

--isbands <n>

Ogranicz, ile pasm współczynnika skali może być kodowanych jako intensity stereo.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo. Brak działania w HE-AAC v2.
- Wartości: `-1` bez limitu (domyślnie) albo liczba w granicach liczby aktywnych SFB
- Wpisywanie: liczba całkowita

Pułap na całkowity zasięg kodowania intensity, wyrażony jako liczba pasm, a nie jako pozycja w widmie. To hamulec na wypadek, gdy IS pomaga

bitrate'owi, ale chcesz ograniczyć szkody: niech koder sam wybiera, gdzie idzie intensity, ale nie pozwól mu pochłonąć połowy widma.

Czytaj ten pułap wobec `active SFBs` z `--verbose`: przy LC 48 kHz stereo jest 49 pasm, więc pułap 40 jest ledwie pułapem, a pułap 4 jest surowy. Pasma za pułapem są kodowane normalnie.

Przykłady:

- Łagodny pułap: `--isbands 24`. Połowa widma nadal może pójść w intensity. Przy większości materiału zmienia to niewiele, bo IS rzadko sięga tak daleko.
- Mocny pułap: `--isbands 8`. Intensity utrzymane w krótkim ciągu. Przydatne przy wysokim `--is-aggression`, gdzie powstrzymuje suwak od ucieczki.
- Przesadzony pułap: `--isbands 1`. Jedno jedyne pasmo intensity. Karykatura: zachowujesz sygnalizację i tracisz praktycznie całą oszczędność.

Współpraca i konflikty: `--is-lo`/`--is-hi` ograniczają, gdzie IS może pójść, a ten ogranicza, ile. Łączą się. Bezczynne, gdy IS nigdy się nie włącza, więc sprawdź najpierw z `--is-aggression`.

`--is-min-sfbs <n>`

Minimalny ciąg przyległych pasm, zanim intensity stereo może się zacząć.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo. Brak działania w HE-AAC v2.
- Wartości: `-1` domyślnie, co oznacza 6, albo liczba pasm
- Wpisywanie: liczba całkowita

Jedna z bramek. Koder odmawia rozpoczęcia kodowania intensity na odosobnionym pasmie czy dwóch; chce ciągłego obszaru o długości co najmniej tylu pasm, z których wszystkie przechodzą pozostałe testy. Uzasadnienie jest takie, że krótka łata intensity otoczona pasmami kodowanymi normalnie to słyszalny szew, mały obszar, w którym obraz nagle zapada się, a potem znów otwiera.

Obniż tę liczbę i IS łapie także krótkie fragmenty, co znaczy, że wyzwala się znacznie częściej i na większej liczbie materiału, a ryzykiem są właśnie te szwy. Podnieś ją i IS staje się rzadsze: kwalifikują się tylko szerokie, konsekwentnie skorelowane obszary, co jest ustawieniem zachowawczym.

To przełącznik zaawansowany. `--is-aggression` już nią rusza w ramach swojego skoordynowanego przebiegu, więc używaj jej tylko wtedy, gdy stroisz ręcznie przy agresji na 0, i pamiętaj, że jawna wartość przesłania to, co ustawił suwak.

Przykłady:

- Łagodnie, więcej IS: `--is-min-sfbs 4`. Kwalifikują się nieco krótsze obszary. IS trochę częściej.
- Mocno, więcej IS: `--is-min-sfbs 2`. Krótkie fragmenty przyjmowane. Wyraźnie więcej kodowania intensity i pierwszy punkt, w którym szwy stają się prawdopodobne.
- Przesadnie, więcej IS: `--is-min-sfbs 1`. Każde pojedyncze pasmo może stać się intensity. Karykatura: intensity rozsypane po widmie po jednym pasmie.
- Łagodnie, mniej IS: `--is-min-sfbs 8`. Nieco rzadziej niż stock.
- Mocno, mniej IS: `--is-min-sfbs 16`. Kwalifikują się tylko szerokie obszary; przy większości materiału IS prawie nigdy nie odpala.
- Przesadnie, mniej IS: `--is-min-sfbs 40`. Tak długi ciąg praktycznie nie istnieje, więc jest to intensity stereo wyłączone kuchennymi drzwiami. Karykatura ustawienia zachowawczego, a `--is 0` mówi to samo szczerze.

Współpraca i konflikty: jedna bramka z kilku, więc samo jej obniżenie może nic nie zmienić, jeśli bramka korelacji albo bitrate'u nadal blokuje. Faktycznie przesłonięte przez `--is-force-lo`/`-hi`, które ją obchodzą. Wybieraj raczej `--is-aggression`.

`--is-corr-thresh <n>`

Jak podobne muszą być oba kanały w pasmie, żeby intensity stereo było w ogóle dozwolone.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo. Bez efektu w HE-AAC v2.
- Wartości: Q8, gdzie 256 = korelacja 1,0; `-1` domyślnie, czyli około 243, co oznacza mniej więcej 0,95
- Wpisywanie: liczba całkowita

Bramka korelacji, a przy tym ta, po którą sięga się pierwszą. Stock stawia ostry warunek: oba kanały muszą być w pasmie podobne w jakichś 95 procentach, zanim koder rozważy zastąpienie ich jedną obwiednią i kierunkiem. Bardzo niewiele prawdziwej muzyki jest tak skorelowane w górnych pasmach, i to właśnie jest główny powód, dla którego IS wydaje się domyślnie nieaktywne.

Kierunek jest przeciwny intuicji, więc przeczytaj to dwa razy: NIŻEJ znaczy WIĘCEJ intensity. Obniżasz poprzeczkę, którą materiał ma przeskoczyć, więc przeskakuje ją więcej pasm. 180 to około 0,70, czyli znacznie luźniej niż stock. Za nisko i zaczynasz kodować naprawdę różne kanały jako jedno sterowane źródło, co słychać jako błędy kierunku i jako zlepianie się góry obrazu.

To jedna z kilku bramek, a stąd praktyczny wniosek, który warto powiedzieć wprost: zmiana samego tego przełącznika nie otwiera intensity stereo. Jeśli nadal blokuje reguła dopuszczenia po bitrate'cie albo minimalna seria, strumień nie ruszy się niezależnie od tego, co tu ustawisz.

Przykłady:

- Łagodnie, więcej IS: `--is-corr-thresh 230`. Około 0,90. Nieco luźniej niż stock.
- Mocno, więcej IS: `--is-corr-thresh 180`. Około 0,70. Kwalifikuje się istotnie więcej pasm; to typowy cel ręcznego strojenia.
- Przesadnie, więcej IS: `--is-corr-thresh 60`. Około 0,23, czyli przyjmowane są kanały ledwo ze sobą związane. Karykatura: licz się ze słyszalnymi błędami kierunku wszędzie, gdzie to zadziała.
- Łagodnie, mniej IS: `--is-corr-thresh 250`. Ciaśniej niż stock, IS trochę rzadsze.
- Mocno, mniej IS: `--is-corr-thresh 254`. Kwalifikują się tylko kanały niemal identyczne.
- Przesadnie, mniej IS: `--is-corr-thresh 256`. Wymagana korelacja idealna, której prawdziwy materiał w praktyce nigdy nie osiąga. Karykatura: intensity stereo wyłączone niemożliwym testem, podczas gdy `--is 0` byłoby jaśniejsze.

Współpraca i konflikty: samo z siebie nie otwiera IS, bo pozostałe bramki wciąż obowiązują. Przesuwane automatycznie przez `--is-aggression`, a podana tu jawna wartość przesłania suwak. Pomijane przez `--is-force-lo`/`-hi`.

`--is-lr-ratio <n>`

Jak równa musi być w pasmie równowaga energii lewo/prawo, żeby intensity stereo było dozwolone.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo. Bez efektu w HE-AAC v2.
- Wartości: Q8, gdzie 256 = 1,0; `-1` domyślnie, czyli około 179, co oznacza mniej więcej 0,7
- Wpisywanie: liczba całkowita

Bramka panoramy. Korelacja mówi, że oba kanały mają ten sam kształt; ta reguła mówi, że mają porównywalny poziom. Pasmo, w którym jedna strona nosi niemal wszystko, jest źle wybranym miejscem na kodowanie intensity, bo jedno wspólne widmo plus kierunek musi przedstawić mocno niesymetryczną parę, a cały ciężar spada na parametr kierunku.

Niższe wartości dopuszczają pasma bardziej niesymetryczne i dlatego dają więcej kodowania intensity, w tym samym przeciwnym do intuicji kierunku co próg korelacji. Wyższe wartości wymagają równiejszego balansu i czynią IS rzadszym.

To trzeci z trzech progów do ręcznego strojenia i ten, który ustawia się na końcu. Pracuj w kolejności: korelacja, minimalna seria, potem proporcja. Dwa pierwsze decydują, czy IS w ogóle zadziała, ten głównie decyduje, gdzie.

Przykłady:

- Łagodnie, więcej IS: `--is-lr-ratio 160`. Trochę większa tolerancja na pasma nierówne.
- Mocno, więcej IS: `--is-lr-ratio 110`. Przyjmowane są pasma wyraźnie niesymetryczne, więcej intensity w całym widmie.
- Przesadnie, więcej IS: `--is-lr-ratio 20`. Przyjmowana praktycznie dowolna asymetria. Karykatura: materiał spanoramowany skrajnie zostaje sprowadzony do jednego widma plus wartości panoramy, a to dokładnie ta sytuacja, w której IS brzmi najgorzej.
- Łagodnie, mniej IS: `--is-lr-ratio 200`. Trochę surowiej niż stock.
- Mocno, mniej IS: `--is-lr-ratio 240`. Kwalifikują się tylko pasma dobrze zbalansowane; IS staje się rzadkie na czymkolwiek z szerokim miksem.
- Przesadnie, mniej IS: `--is-lr-ratio 256`. Wymagana dokładna równość poziomów. Karykatura, która wyłącza IS testem, którego nic nie przechodzi.

Współpraca i konflikty: jedna z kilku bramek; sama rzadko zmienia strumień. Przesuwana przez `--is-aggression`, przesłaniana przez jawną wartość. Pomijana przez `--is-force-lo/-hi`.

`--is-lo <sfb>`

Dopuść intensity stereo tylko od tego pasma współczynnika skali w górę.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo. Bez efektu w HE-AAC v2.
- Wartości: `-1` wyłączone (domyślnie) albo `0..N` w obrębie liczby aktywnych SFB
- Wpisywanie: liczba całkowita

Ograniczenie miejsca, a nie wyzwalacz. Pasma poniżej podanego numeru zostają L/R albo MS bez względu na to, co mówią bramki; pasma od niego w górę podlegają normalnym bramkom. Ten przełącznik może kodowanie intensity tylko odebrać, nigdy dodać.

Oczywiste zastosowanie to ochrona dołu widma. Intensity stereo wysoko to rozsądny kompromis, intensity stereo w środku pasma albo w basie już nie, bo tam ucho lokalizuje po poziomie i czasie i tam zapadnięty obraz słychać natychmiast. Warto znać pułapkę: przy niskim bitrate'cie koder lubi umieszczać IS na pasmach względnie NISKICH, niżej niż podpowiada

intuicja, więc jeśli chcesz zobaczyć, że ten przełącznik cokolwiek robi, przeszukuj małe wartości, a nie zaczynaj od 30.

Przykłady:

- Łagodnie, wypchnij IS w górę: `--is-lo 10`. Bas i dolny środek chronione. Często wystarcza, żeby usunąć najgorsze lokalizacje.
- Mocno, wypchnij IS w górę: `--is-lo 25`. Intensity ograniczone do górnej połowy widma. Rozsądna wartość wyjściowa do starannej pracy przy średnim bitrate'cie.
- Przesadnie, wypchnij IS w górę: `--is-lo 46`. Intensity dozwolone tylko w kilku najwyższych pasmach, które przy domyślnym kodowanym pasmie mogą w ogóle leżeć ponad zakresem kodowania. Karykatura, i ta sama pułapka co w przykładzie z górnym pasmem MS: sprawdź to wobec kodowanego pasma, bo inaczej oznacza po cichu „żadnego IS”.

Współpraca i konflikty: łączy się w okno z `--is-hi`. Tylko ogranicza, więc nie potrafi sprawić, żeby IS wystąpiło; do tego służy `--is-aggression`. Nie ma nic wspólnego z `--is-force-lo`, czyli przełącznikiem wymuszania o podobnej nazwie.

`--is-hi <sfb>`

Dopuść intensity stereo tylko do tego pasma współczynnika skali włącznie.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo. Bez efektu w HE-AAC v2.
- Wartości: `-1` wyłączone (domyślnie) albo `0..N` w obrębie liczby aktywnych SFB
- Wpisywanie: liczba całkowita

Górna krawędź dozwolonego okna intensity, włącznie, i ten sam rodzaj ograniczenia co `--is-lo`: zawęża miejsca, w których koder może umieścić IS, i nigdy tego nie wymusza. Razem para definiuje obszar od..do, a wszystko poza nim zostaje kodowane konwencjonalnie.

Ograniczanie od góry to kierunek rzadszy, ale ma wyraźne zastosowanie. Jeśli właśnie sama góra widma nosi tę informację stereo, na której najbardziej ci zależy, czyli powietrze, lokalizację blach, pomieszczenie, możesz oddać intensity zatłoczony górny środek, a najwyższe pasma zatrzymać w prawdziwym stereo.

Przykłady:

- Łagodne ograniczenie: `--is-hi 44`. Z intensity wyłączone są tylko pasma najwyższe.
- Mocne ograniczenie: `--is-hi 30`. Intensity ograniczone poniżej góry widma; pasmo powietrza zachowuje prawdziwą separację.

- Przesadne ograniczenie: `--is-hi 3`. Okno tak nisko, że bramki w jego wnętrzu praktycznie nigdy nie zadziałają. Karykatura, która sprowadza się do wyłączenia IS, a `--is 0` jest jaśniejsze i tańsze w myśleniu.

Współpraca i konflikty: `--is-lo` to druga połowa okna. Łączy się z `--isbands`, które ogranicza liczbę, a nie pozycję. Nie wchodzi w interakcję z zakresem wymuszonym.

`--is-force-lo <sfb>`

Wymuś intensity stereo od tego pasma w górę, pomijając wszystkie bramki.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo. Bez efektu w HE-AAC v2.
- Wartości: `-1` wyłączone (domyślnie) albo `0..N` w obrębie liczby aktywnych SFB; w parze z `--is-force-hi`
- Wpisywanie: liczba całkowita

To przełącznik laboratoryjny i zachowuje się inaczej niż wszystko powyżej. Test korelacji, minimalna seria, reguła równowagi poziomów i reguła dopuszczenia po bitrate'cie są pomijane: pasma w wymuszonym zakresie są kodowane jako intensity, bo tak je ustawiono. Działa bez żadnego innego ustawionego przełącznika IS, więc nie potrzebuje `--is 1` i ignoruje `--is-aggression`.

Zrozum, co to znaczy dla dźwięku. Kodowanie intensity zachowuje jedno widmo i kierunek, więc w wymuszonym zakresie kanały nie mogą się już różnić niczym poza poziomem i znakiem. Na materiale nieskorelowanym wynik nie jest subtelny; to celowe, słyszalne zapadnięcie obrazu i może brzmieć fatalnie źle. I o to w tym przełączniku chodzi: pozwala usłyszeć i zmierzyć mechanizm w pełnej sile, a także zbudować konkretny efekt. Strumień pozostaje zgodny ze standardem, więc każdy dekoder go odtworzy.

Używaj go w parze z `--is-force-hi`. Ustaw go najpierw wysoko w widmie, żeby usłyszeć, co intensity robi tam, gdzie ma być używane, a potem schodź w dół, żeby usłyszeć, dlaczego bramki istnieją.

Przykłady:

- Łagodne wymuszenie: `--is-force-lo 40 --is-force-hi 48`. Intensity tylko na najwyższych pasmach, czyli z grubsza tam, gdzie koder i tak by je umieścił. Najbliżej nastawy używalnej.
- Mocne wymuszenie: `--is-force-lo 20 --is-force-hi 48`. Cała górna połowa wymuszona na intensity. Wyraźne zwężenie obrazu powyżej środka pasma i realna oszczędność bitrate'u.

- Przesadne wymuszenie: `--is-force-lo 0 --is-force-hi 48`. Całe widmo kodowane jako jeden sterowany kanał. Karykatura i przydatna demonstracja: tyle właśnie kosztuje cię obraz stereo, wszystko naraz.

Współpraca i konflikty: pomija `--is-corr-thresh`, `--is-min-sfbs`, `--is-lr-ratio` oraz bramkę bitrate'u, więc żadne z nich go nie ogranicza. To nie to samo co `--is-lo`, które jedynie ogranicza. Potrzebuje `--is-force-hi`, żeby wyznaczyć górę zakresu.

Zmierzone: `--is-force-lo` i `--is-force-hi` zmieniają strumień bez żadnego innego podanego przełącznika IS.

`--is-force-hi <sfb>`

Górne pasmo wymuszonego zakresu intensity, włącznie.

- Dotyczy: rdzeń AAC w stereo. Bez efektu w HE-AAC v2.
- Wartości: `-1` wyłączone (domyślnie) albo `0..N` w obrębie liczby aktywnych SFB; w parze z `--is-force-lo`
- Wpisywanie: liczba całkowita

Druga połowa wymuszonego zakresu, razem z pasmem, które podajesz. Obie połowy razem wyznaczają obszar kodowany jako intensity niezależnie od tego, jak wygląda materiał.

Trzymaj zakres wewnątrz kodowanego pasma. Wymuszanie intensity na pasmach powyżej częstotliwości odcięcia wymusza je na ciszy, co nic nie zmienia, a ty będziesz goniąć przełącznik, który działa bez zarzutu.

Przykłady:

- Łagodnie: `--is-force-lo 44 --is-force-hi 46`. Trzy pasma wymuszonego intensity blisko góry. Wąska sonda do słuchania A/B.
- Mocno: `--is-force-lo 30 --is-force-hi 48`. Szeroki wymuszony obszar przez górne widmo.
- Przesadnie: `--is-force-lo 5 --is-force-hi 48`. Wymuszone wszystko powyżej basu. Karykatura: bas zachowuje swoje stereo, a cała reszta to sterowane mono, co brzmi dokładnie tak dziwnie, jak się czyta.

Współpraca i konflikty: bez `--is-force-lo` nie ma sensu. Niezależne od przełączników bramkowych oraz od `--is-lo`/`--is-hi`. Sprawdź zakres wobec `active SFBs` z `--verbose` oraz wobec kodowanego pasma.

Parametric stereo (PS)

Parametric stereo to mechanizm, z którego korzysta HE-AAC v2 (`-p 29`), i jest to zupełnie inna propozycja niż wszystko powyżej. Koder przebiegu widzi jeden kanał: oba wejścia są zdownmiksowane do mono, sygnał mono dostaje rdzeń AAC plus SBR, a obraz stereo podróżuje osobno jako niewielki

zestaw parametrów na ramkę. Dekoder bierze sygnał mono, dekoreluje go i odbudowuje z tych parametrów lewy i prawy kanał.

Parametrów jest niedużo i są bardzo konkretne. IID to różnica poziomów między kanałami w pasmie parametru, i to ona umieszcza źródło spanoramowane poziomem. ICC to koherencja, czyli jak podobne są oba kanały, i to ona decyduje, czy pasmo brzmi jak źródło punktowe, czy jak szerokie, rozmyte pole. Opcjonalnie IPD przenosi różnicę fazy między kanałami, a OPD mówi, gdzie ta rotacja leży względem downmiksu. I to cały obraz stereo: kilkadziesiąt liczb na ramkę zamiast drugiego widma.

Dlatego właśnie PS działa przy bitrate'ach, przy których nic innego nie działa. Przy 24 albo 32 kbps prawdziwy rdzeń stereo głodziłby oba kanały; rdzeń mono przy tej samej przepływności ma się wygodnie, a parametry kosztują niemal nic. Dlatego też PS ma własne tryby awarii, które nie mają nic wspólnego z szumem kwantyzacji: obraz może być zbyt zgrubnie próbkowany w częstotliwości (za mało pasm), zbyt zgrubnie próbkowany w czasie (za mało obwiedni) albo chwilowo nieobecny (ramki wysłane zupełnie bez parametrów). Przełączniki poniżej zajmują się dokładnie tymi trzema sprawami.

Jeśli masz wziąć z tego rozdziału jedną nastawę, weź `--ps-env 4 --ps-env-reduce 0`. Poproszenie o cztery obwiednie samo w sobie często nic nie zmienia, bo automatyczna pętla redukcji z powrotem je zwija; dopiero wyłączenie tej pętli przynosi poprawę.

Wszystko tutaj wymaga `-p 29`. Przy LC, HE-AAC v1, LD albo ELD nie ma warstwy PS i te przełączniki nic nie robią.

`--ps <n>`

Wymuś wysyłanie parametru stereo IID albo go zabroń, zamiast zostawiać to heurystyce kodera.

- Dotyczy: wyłącznie HE-AAC v2 (`-p 29`)
- Wartości: `-1` automatycznie (domyślnie), `0` wyłączone, `1` włączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

IID to parametr różnicy poziomów, kręgosłup obrazu PS. Koder decyduje o jego wysyłaniu na podstawie heurystyki różnicy głośności: jeśli oba kanały leżą niemal na tym samym poziomie, może dojść do wniosku, że nie ma czego opisywać, i nie wysłać nic.

`--ps 0` całkowicie tłumi IID, co spłaszcza obraz w stronę samego downmiksu mono plus tego, co daje ICC. To narzędzie tępe i przydatne głównie jako punkt odniesienia: zakoduj raz z nim, żeby usłyszeć, jak brzmi sam rdzeń, a potem porównaj.

`--ps 1` wymusza obecność IID w strumieniu bezwarunkowo. To ta nastawa, która ma znaczenie na materiale źle ocenianym przez heurystykę, przede wszystkim o niemal równych poziomach, a do tego właśnie ona przenosi liczbę pasm fazy, kiedy używasz IPD.

Wartości:

- `-1`: stock. Decyduje heurystyka różnicy głośności.
- `0`: IID nigdy nie wysyłane. Obraz spłaszczony, prawie mono.
- `1`: IID wysyłane zawsze.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps 1 in.wav -o ps.m4a
```

Współpraca i konflikty: `--ps-ipd 1` i tak sprawia, że strumień sygnalizuje IID, bo to jedyna droga, którą liczba pasm fazy dochodzi do dekodera. `--ps-iid-quant` wybiera siatkę, na której kwantowane jest IID. `--ps-icc` steruje drugim głównym parametrem.

`--ps-iid-quant <n>`

Wybierz zgrubną albo dokładną siatkę kwantyzacji różnic poziomów IID.

- Dotyczy: wyłącznie HE-AAC v2 (`-p 29`)
- Wartości: `-1` domyślnie, `0` zgrubna, `1` dokładna
- Wpisywanie: liczba całkowita

IID jest kwantowane na stałej siatce różnic poziomów. Siatka dokładna rozdziela mniejsze różnice poziomów i dlatego umieszcza źródła precyzyjniej, zwłaszcza blisko środka, gdzie małe różnice robią większość roboty. Siatka zgrubna wydaje mniej bitów na parametr i na materiale, którego obraz błądzi lekko z ramki na ramkę, potrafi brzmieć stabilniej, bo małe fluktuacje analizy kwantują się do tego samego kroku, zamiast drgać między dwoma.

Przy bitrate'ach, w których używa się PS, bity parametrów to niewielka część budżetu, więc dla muzyki z prawdziwą lokalizacją siatka dokładna jest zwykle właściwym wyborem. Zgrubnej spróbuj na mowie o bardzo niskiej przepływności albo na materiale, w którym słyszysz drganie obrazu.

Wartości:

- `-1`: siatka stock dla danej konfiguracji.
- `0`: siatka zgrubna. Mniej bitów parametrów, mniej precyzyjna lokalizacja, stabilniej przy drganiu.
- `1`: siatka dokładna. Dokładniejsza lokalizacja, trochę więcej bitów parametrów.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-iid-quant 1 in.wav -o fine.m4a
```

Współpraca i konflikty: ma sens tylko wtedy, gdy IID jest faktycznie wysyłane, więc w parze z `--ps 1`, jeśli heurystyka je tłumi. Niezależne od `--ps-bands`, które decyduje, ile wartości IID istnieje, a nie jak precyzyjnie każda z nich jest zakodowana.

`--ps-icc <n>`

Wymuś włączenie albo wyłączenie parametru koherencji.

- Dotyczy: wyłącznie HE-AAC v2 (`-p 29`)
- Wartości: `-1` automatycznie (domyślnie), `0` wyłączone, `1` włączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

ICC mówi dekoderowi, jaka część pasma ma pochodzić z dekorelowanej kopii sygnału mono, a nie z samego sygnału mono. Wysoka koherencja to zwarte źródło punktowe, niska koherencja to źródło szerokie i rozmyte. Na materiale z pogłosem to ICC, nie IID, decyduje o różnicy między pomieszczeniem a suchym sygnałem mono z wartością panoramy.

`--ps-icc 0` odbiera tę kontrolę, więc pasma wracają do przypadku koherentnego, a wynik brzmi bardziej sucho i węziej, nawet gdy IID nadal poprawnie umieszcza źródła. `--ps-icc 1` wymusza obecność danych koherencji w strumieniu tam, gdzie koder mógł uznać je za niepotrzebne, i to jest nastawa do wypróbowania na materiale ambientowym albo mocno zapogłosowanym, którego szerokość brzmi zapadnięta.

Wartości:

- `-1`: stock. Decyduje koder.
- `0`: brak ICC. Bardziej sucho, węziej, wrażenie źródła punktowego.
- `1`: ICC wysyłane zawsze. Materiał rozmyty zachowuje swoją szerokość.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-icc 1 in.wav -o icc.m4a
```

Współpraca i konflikty: `--ps-icc-mode` zmienia wyłącznie sposób sygnalizowania tej samej macierzy i nie jest jakościową alternatywą dla tego przełącznika. Uzupełnia `--ps`, które steruje parametrem poziomu.

`--ps-ipd <0|1>`

Przesyłaj międzykanałową różnicę fazy w rozszerzeniu PS.

- Dotyczy: wyłącznie HE-AAC v2 (`-p 29`)
- Wartości: `0` wyłączone (domyślnie, stock, faza nigdy nie wysyłana), `1` włączone
- Wpisywanie: liczba całkowita, włącz/wyłącz

Bez fazy PS pozycjonuje dźwięk wyłącznie różnicami poziomów i koherencją. To pokrywa wszystko spanoramowane poziomem, czyli większość współczesnego miksu, ale nie potrafi przedstawić źródła

umieszczonego CZASEM. Prawdziwe opóźnienie międzykanałowe, czyli to, jak lokalizacja niskich częstotliwości działa w naturze, jest dla IID i ICC niewidoczne: oba kanały niosą ten sam sygnał na tym samym poziomie i różnią się tylko momentem dotarcia. Włączenie IPD wysyła ten kąt, skwantowany na 8 zdefiniowanych krokach po pi/4, w rozszerzeniu PS z prefiksem długości.

Zakres, w którym to pomaga, jest wąski i warto go znać dokładnie. IPD jest kodowane dla dolnych 5 pasm parametru w konfiguracji 10-pasmowej i dolnych 11 w konfiguracji 20-pasmowej, co w częstotliwości oznacza z grubsza dolne 690 Hz: te 11 pasm leży wewnątrz pierwszych trzech pasm QMF. Posłuchaj albo zmierz powyżej 690 Hz i nie znajdziesz zupełnie nic. Materiał, który na tym korzysta, to niskie i nisko-średnie pasmo, szerokie, miękkie źródła, pogłos oraz prawdziwe międzykanałowe mikroopóźnienia.

Jest też sufit, przy czym wynika on z samej reprezentacji, a nie z jakiejś wady. Siatka o kroku 45 stopni może śledzić opóźnienie tylko dopóty, dopóki wytwarzana przez nie faza pozostaje jednoznaczna w całym kodowanym zakresie. Na górze zakresu IPD opóźnienie około 0,7 ms obraca się już przez niemal całe plus minus 180 stopni, więc siatka nie potrafi już powiedzieć, gdzie ono jest. To klasyczna granica niejednoznaczności fazy ITD i ten sam powód, dla którego słuch opiera się na przesłankach czasowych głównie nisko.

Jedno praktyczne sprzężenie: rozszerzenie fazy nie nosi własnej liczby pasm. Dekoder wyprowadza ją z sygnalizacji IID, więc włączenie `--ps-ipd` sprawia, że strumień sygnalizuje też IID. To parametr tani i zawsze dozwolony, a przy tym jedyna droga, którą liczba pasm dochodzi do dekodera.

Zgodność jest bezpieczna z samej konstrukcji. Ładunek siedzi w rozszerzeniu z prefiksem długości, więc dekoder bez syntezy fazy czyta liczbę bajtów i pomija je, na co standard wyraźnie pozwala. Zwróć uwagę, które dekodery z tego korzystają: dekoder Fraunhofera IGNORUJE rozszerzenie IPD, więc dekodowanie nim nie pokaże żadnej zmiany. ffmpeg z niego korzysta. Wybierz dekoder świadomie, zanim orzekniesz, że przełącznik nic nie zrobił.

Wartości:

- `0`: stock. Brak fazy w strumieniu.
- `1`: IPD przesyłane dla dolnych 5 (10 pasm) albo 11 (20 pasm) pasm parametru, a razem z nim sygnalizowane IID.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-ipd 1 --ps-opd 1 in.wav -o ipd.m4a
```

Współpraca i konflikty: `--ps-opd` to druga połowa pary fazowej i ma sens tylko przy tym włączonym. Wymusza sygnalizację IID, więc pokrywa się z `--ps 1`.

Zmierzone, z ffmpegiem jako dekoderem: sondy zbudowane jako identyczny sygnał w obu kanałach, równy poziom, przesunięty wyłącznie opóźnieniem międzykanałowym, z porównaniem zdekodowanego profilu fazy wobec źródła wewnątrz zakresu IPD od 60 do 690 Hz.

Opóźnienie międzykanałowe	błąd fazy, IPD wyłączone	błąd fazy, IPD włączone
0.25 ms	35.0 deg	14.9 deg
0.4 ms	56.1 deg	24.9 deg
0.7 ms	67.4 deg	71.8 deg

Przy 0,25 i 0,4 ms błąd fazy spada o ponad połowę, z identycznymi liczbami przy 32 i 48 kbps. Przy 0,7 ms korzyść znika, a to właśnie opisany wyżej sufit niejednoznaczności.

`--ps-opd <0|1>`

Wysyłaj fazę kanału lewego względem downmiksu mono, towarzysza IPD.

- Dotyczy: wyłącznie HE-AAC v2 (`-p 29`) i tylko razem z `--ps-ipd 1`
- Wartości: `0` przypina OPD do zera, `1` wylicza je (zachowanie domyślne, gdy IPD jest włączone)
- Wpisywanie: liczba całkowita, włącz/wyłącz

Różnica między obydwoma parametrami fazy wynagradza uważną lekturę. IPD to faza kanału lewego względem prawego. OPD to faza kanału lewego względem downmiksu mono. Dekoder potrzebuje obu, bo ścieżki zasilane z downmiksu obraca o OPD, a pozostałe o OPD minus IPD. Odejmij te dwa i OPD się skraca, więc RÓŻNICA międzykanałowa zawsze wychodzi jako IPD, bez względu na to, co mówi OPD. OPD decyduje o tym, gdzie ta rotacja leży względem downmiksu.

Właśnie to skracanie sprawia, że problem łatwo przeoczyć. Przy OPD przypiętym do zera lewy kanał jest przyklejony do fazy downmiksu, a cała rotacja zostaje zrzucona na prawy. Każdy pomiar arg(L) minus arg(R) jest na to ślepy, bo różnica nadal jest poprawna. Zmierz zamiast tego fazę bezwzględną każdego kanału wobec źródła, wewnątrz zakresu IPD, i asymetria staje się oczywista, podobnie jak to, że OPD ją usuwa.

Wyprowadzenie OPD praktycznie nic nie kosztuje, i to jest w tym zgrabne. Downmiks to L+R, więc sum(L * conj(L+R)) równa się sum(|L|^2) plus sum(L * conj(R)), której część rzeczywista to pwrL + pwrCr, a część urojona to pwrCi: te same akumulatory, które już zasilają IID, ICC i IPD. Zatem OPD to atan2(pwrCi, pwrL + pwrCr), czyli jeszcze jeden atan2 na liczbach już obecnych w pętli, bez potrzeby podawania sygnału downmiksu skądkolwiek indziej. Dla przypadku opóźnienia przy równych poziomach redukuje się to

analitycznie do IPD/2, bo arg(1 + e^-i.phi) = -phi/2, co jest przydatnym testem zdrowego rozsądku; postać ogólna jest poprawna także wtedy, gdy kanały różnią się poziomem, gdzie IPD/2 już nie byłoby.

Zostaw `0` do porównań A/B na tym samym materiale i zapamiętaj, że `--ps-opd 0` samo z siebie, bez `--ps-ipd 1`, daje strumień stock, bo nie ma warstwy fazy, którą mógłby zmodyfikować. Zwróć też uwagę, że różnice OPD pojawiają się tylko na materiale z prawdziwym opóźnieniem międzykanałowym; na treści spanoramowanej poziomem nie ma tu czego poprawiać.

Wartości:

- `0`: OPD przypięte do zera. Błąd fazy asymetryczny między kanałami.
- `1`: OPD wyliczane z istniejących akumulatorów. Błąd fazy symetryczny.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-ipd 1 --ps-opd 0 in.wav -o opd0.m4a
```

Współpraca i konflikty: bez `--ps-ipd 1` nie ma sensu. Nie zmienia różnicy międzykanałowej, a tylko fazę bezwzględną każdego kanału, więc dobierz pomiar odpowiednio.

Zmierzone, z ffmpegiem jako dekoderem: bezwzględny błąd fazy każdego kanału wobec źródła, wewnątrz zakresu IPD.

Opóźnienie międzykanałowe	OPD = 0 (L / R)	OPD wyliczane (L / R)
0.25 ms	14.7 / 20.1 deg	14.4 / 17.3 deg
0.4 ms	23.0 / 28.0 deg	15.5 / 17.8 deg
0.7 ms	48.1 / 56.2 deg	40.9 / 36.3 deg

Przy OPD = 0 oba kanały nigdy się nie zgadzają, 14,7 przeciw 20,1, a dalej 48,1 przeciw 56,2. Przy wyliczanym OPD para się zbiega, średnio o +6,4 stopnia, a przy 0,7 ms o +13. Zwróć uwagę, że 0,7 ms to przypadek, w którym zwykły pomiar IPD nie pokazał żadnej korzyści: różnica międzykanałowa była już poza tym, co potrafi rozdzielić siatka 45 stopni, a bezwzględna faza każdego kanału i tak poprawiła się istotnie.

`--ps-icc-mode <n>`

Wybierz, który z dwóch zdefiniowanych trybów rotacji ICC jest sygnalizowany.

- Dotyczy: wyłącznie HE-AAC v2 (`-p 29`)
- Wartości: `-1` domyślnie, `0` ROT_A, `1` ROT_B
- Wpisywanie: liczba całkowita

Ustaw oczekiwania, zanim poświęcisz na to czas: to wyłącznie sygnalizacja. Oba tryby opisują tę samą macierz stereo, dekoder po prostu wyprowadza ją

inaczej. Traktuj to jako pokrętło zgodności, a nie jakości, a jeśli szukasz słyszalnych różnic stereo w PS, to mieszkają one w `--ps-bands` i `--ps-env`.

Warto go mieć, bo nie wszystkie implementacje dekoderów są równie dobrze przećwiczone na obu ścieżkach, więc jeśli jakiś konkretny odtwarzacz dziwnie renderuje strumień PS, przełączenie trybu rotacji jest tanie do sprawdzenia.

Wartości:

- `-1`: wybór stock dla danej konfiguracji.
- `0`: sygnalizowane ROT_A.
- `1`: sygnalizowane ROT_B.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-icc-mode 1 in.wav -o rotb.m4a
```

Współpraca i konflikty: istotne tylko wtedy, gdy ICC jest wysyłane, więc sprawdź `--ps-icc`. Słuchowo znacznie mniej znaczące niż `--ps-bands`.

`--ps-bands <10|20>`

Rozdzielczość częstotliwościowa parametrów stereo: ile pasm PS opisuje obraz.

- Dotyczy: wyłącznie HE-AAC v2 (`-p 29`)
- Wartości: `10` albo `20`; `-1` wybiera na podstawie bitrate'u (domyślnie), a od 22 kbps w górę tabela zawsze daje 20
- Wpisywanie: liczba całkowita

To jedna z dwóch osi decydujących o tym, ile parametrów stereo w ogóle istnieje, i jest to oś częstotliwości. Dwadzieścia pasm opisuje obraz z dokładniejszym szczegółem widmowym, więc miks, którego lokalizacja zmienia się w widmie (bas w środku, gitary szeroko, talerze przesunięte), zachowuje tę strukturę. Dziesięć pasm uśrednia ten sam obraz po dwa razy większym fragmencie widma każde.

Ciekawy jest dolny koniec zakresu bitrate'u. Zgrubna siatka nie tylko jest tańsza, ale może też brzmieć stabilniej, bo każdy parametr jest uśredniany po większym fragmencie widma i dlatego mniej drga z ramki na ramkę. Błądzący obraz bardziej rozprasza niż lekko rozmyty. Stock FDK wyprowadza tę liczbę wyłącznie z bitrate'u i od 22 kbps w górę zawsze wybiera 20, więc bez tego przełącznika nie da się na normalnym materiale w ogóle przesłuchać siatki zgrubnej.

Wartości:

- `10`: siatka zgrubna. Mniej bitów parametrów, bardziej rozmyta lokalizacja w częstotliwości, stabilniej przy drganiu analizy.
- `20`: siatka dokładna. Dokładniejsza lokalizacja, więcej bitów parametrów.

- `-1`: stock, wybrane na podstawie bitrate'u.

```
fdkaac -p 29 -b 24000 --ps-bands 10 in.wav -o coarse.m4a
```

Współpraca i konflikty: `--ps-env` to oś czasu tego samego pomysłu. Oba są słuchowo istotniejsze niż `--ps-icc-mode`. `--ps-iid-quant` zmienia precyzję każdej wartości, a nie to, ile tych wartości jest.

`--ps-env <1|2|4>`

Rozdzielczość czasowa parametrów stereo: ile obwiedni parametrów na ramkę.

- Dotyczy: wyłącznie HE-AAC v2 (`-p 29`)
- Wartości: `1`, `2` albo `4`; `-1` wybiera na podstawie bitrate'u (domyślnie), a od 36 kbps w górę tabela daje 4
- Wpisywanie: liczba całkowita

Druga oś rozdzielczości. Jedna obwiednia oznacza, że cała ramka dostaje jedną migawkę stereo, cztery oznaczają, że obraz jest próbkowany cztery razy w ramce. To właśnie decyduje o tym, czy ruchoma panorama albo transjent lewo/prawo zachowa swoje położenie, czy rozmaże się po ramce w uśrednienie.

Jest tu pułapka i to najważniejsza rzecz w tym rozdziale: poproszenie o cztery obwiednie nie znaczy, że je dostaniesz. Automatyczna pętla redukcji wciąż dzieli tę liczbę na pół, z czterech na dwie, z dwóch na jedną, kiedy tylko sąsiednie obwiednie wyglądają podobnie według wbudowanego progu błędu, a na zwykłej muzyce ten próg jest spełniany bardzo często. Żądanie jest odwoływane, zanim dotrze do strumienia. Zatrzymuje to `--ps-env-reduce 0`, a pomiar w jego karcie pokazuje różnicę wprost.

Wartości:

- `1`: jedna migawka stereo na ramkę. Najtaniej, rozmazuje każdy ruch.
- `2`: dwie obwiednie. Rozsądna nastawa środkowa razem z `--ps-env-reduce 0`.
- `4`: cztery obwiednie. Dokładnie nadąża za ruchomą panoramą i transjentami.
- `-1`: stock, wybrane na podstawie bitrate'u.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-env 4 --ps-env-reduce 0 in.wav -o env4.m4a
```

Współpraca i konflikty: żeby na zwykłym materiale zostało uszanowane, wymaga w praktyce `--ps-env-reduce 0`. `--ps-bands` to częstotliwościowa oś tego samego kompromisu.

Zmierzone: przy HE-AAC v2 32 kbps `--ps-env 4` faktycznie zmienia strumień, bo tabela bitrate'u wybiera tam 2; przy 48 kbps tabela daje już 4, więc żądanie zgadza się ze stock i różnicę robi tylko `--ps-env-reduce 0`.

--ps-env-reduce <0|1>

Wyłącz automatyczną pętlę połowienia obwiedni, żeby przesłana została ta liczba obwiedni, o którą prosisz.

- Dotyczy: wyłącznie HE-AAC v2 (`-p 29`)
- Wartości: `0` wyłącza pętlę redukcji, `1` zostawia ją włączoną; `-1` wyłączone, czyli stock, który ma pętlę włączoną (domyślnie)
- Wpisywanie: liczba całkowita, włącz/wyłącz

Koder utrzymuje pętlę redukcji, która porównuje sąsiednie obwiednie parametrów i zwija cztery w dwie, a dwie w jedną, kiedy tylko wyglądają dość podobnie według wbudowanego progu błędu. Intencją jest oszczędzenie bitów parametrów na materiale statycznym. Skutkiem ubocznym jest to, że zamówiona liczba obwiedni często nie jest tą, która zostaje przesłana, a ponieważ oszczędność jest mała, a kosztem jest rozdzielczość czasowa obrazu, na materiale z jakimkolwiek ruchem ten kompromis jest często zły.

`--ps-env-reduce 0` wyłącza pętlę i czyni `--ps-env` dosłownym. To najwartościowsza pojedyncza nastawa w grupie PS. Zysk jest w dokładności czasowej obrazu stereo, przy praktycznie tym samym rozmiarze pliku, bo bity parametrów to niewielka część budżetu przy tych przepływnościach.

Wartości:

- `-1` albo `1`: stock. Pętla działa i może zwinąć liczbę obwiedni.
- `0`: pętla wyłączona, `--ps-env` brane dosłownie.

```
fdkaac -p 29 -b 48000 --ps-env 4 --ps-env-reduce 0 in.wav -o
literal.m4a
```

Współpraca i konflikty: bez `--ps-env` nie ma sensu, bo cała jego funkcja to ochrona tego żądania. Łączy się dowolnie z `--ps-bands`.

Zmierzone: 4-sekundowa sonda stereo z panoramą przemiataną z częstotliwością 0,25 Hz plus naprzemienne transjenty z lewej i z prawej, HE-AAC v2 przy 48 kbps, z porównaniem zdekodowanej trajektorii panoramy wobec źródła.

Nastawa	Błąd panoramy (RMS)	Korelacja ze źródłem
stock (20 bands / 4 envelopes)	0.177	0.9655
`--ps-env 2 --ps-env-reduce 0`	0.138	0.9896
`--ps-env 4 --ps-env-reduce 0`	0.117	0.9944

Samo żądanie 4 obwiedni nie zmienia przy 48 kbps nic, wyjście jest identyczne bajt w bajt ze stock, bo pętla redukcji natychmiast odwołuje żądanie. Zysk pojawia się tylko wtedy, gdy pętla zostanie zatrzymana: o jedną trzecią mniejszy błąd panoramy przy z grubsza tym samym rozmiarze pliku.

`--ps-noenv-skip <0|1>`

Zabroń ramek PS bez parametrów, żeby każda ramka nosiła informację stereo.

- Dotyczy: wyłącznie HE-AAC v2 (`-p 29`)
- Wartości: `0` nigdy nie emituj ramek bez parametrów, `1` zezwalaj na nie; `-1` wyłączone, czyli stock, który na nie zezwala (domyślnie)
- Wpisywanie: liczba całkowita, włącz/wyłącz

Poza przerzedzaniem obwiedni koder może też całkowicie pominąć parametry stereo na odcinku ramek. Kiedy kolejne zestawy IID i ICC wyglądają podobnie, może wysłać do dziesięciu następujących po sobie ramek, które nie niosą żadnej informacji stereo, pozostawiając dekoder na biegu jałowym z ostatnimi wartościami, jakie otrzymał.

Na materiale statycznym jest to darmowe. Na materiale, w którym obraz dryfuje powoli, słychać to jako spłaszczanie się obrazu stereo i jego powrót z trzaskiem, gdy parametry wracają, bo dekoder trzymał przez cały dryf nieaktualną migawkę, a potem przeskoczył do bieżącej. Kiedy już znasz ten artefakt, zwykle zaczynasz go słyszeć, a rozprasza bardziej, niż są warte zaoszczędzone bity.

`--ps-noenv-skip 0` zabrania pomijania i wymusza parametry w każdej ramce. Używaj go, gdy obraz wydaje się oddychać albo zacinać. Kosztem jest skromna liczba bitów parametrów na ramkę.

Wartości:

- `-1` albo `1`: stock. Do dziesięciu następujących po sobie ramek może nie nieść żadnych parametrów stereo.
- `0`: parametry w każdej ramce.

```
fdkaac -p 29 -b 32000 --ps-noenv-skip 0 --ps-env 4 --ps-env-reduce 0
in.wav -o steady.m4a
```

Współpraca i konflikty: ta sama rodzina ukrytego przerzedzania co `--ps-env-reduce`, i te dwa ustawia się zwykle razem, gdy celem jest stabilny obraz. Żaden z nich nie zmienia audio rdzenia, tylko strumień parametrów stereo.

C. Pasmo i SBR

O tym, jak wysoko brzmi plik, decydują dwie różne rzeczy, które łatwo ze sobą pomylić.

Pierwsza to **pasmo rdzenia**: najwyższa częstotliwość, którą sam rdzeń AAC faktycznie koduje, prawdziwymi liniami widmowymi i prawdziwymi bitami. Powyżej tej granicy rdzeń nie wysyła nic.

Druga to **częstotliwość podziału SBR**, nazywana też częstotliwością startu SBR. SBR (spectral band replication) nie koduje górnego pasma. Kopiuje w górę niższe, już zakodowane widmo, a potem opisuje garścią parametrów na ramkę, jak ta kopia ma zostać ukształtowana. Częstotliwość podziału to miejsce, w którym kopia się zaczyna. W poprawnie zbudowanym strumieniu HE-AAC pasmo rdzenia i częstotliwość podziału leżą w tym samym miejscu: rdzeń się kończy, SBR przejmuje pałeczkę, a słuchacz słyszy jedno ciągłe widmo.

To, co SBR wysyła na ramkę, jest krótką listą:

- **obwiednie**: poziom każdego pasma SBR w czasie. Więcej obwiedni na ramkę oznacza drobniejszą rozdzielczość czasową na górze i więcej bitów.
- **poziom szumu (noise floor)**: ile syntetycznego szumu domieszać do każdego pasma. To właśnie on zamienia skopiowany obszar tonalny z powrotem w coś, co brzmi jak powietrze, talerze albo oddech.
- **poziom filtrowania odwrotnego** (invf): jak mocno wybielać kopię w każdym paśmie. Skopiowany materiał niesie strukturę tonalną pasma, z którego pochodzi. Jeśli ta struktura nie pasuje do góry, słychać ją jako metaliczną, dzwoniącą, chórowaną górę. Wybielanie tę strukturę spłaszcza.
- **brakujące harmoniczne**: flagi, które każą dekoderowi wstawić syntetyczną sinusoidę w paśmie, gdzie prawdziwa składowa oryginału zginęła albo wylądowała w złym miejscu.

O dwóch ostatnich decydują **estymatory** w koderze, które porównują tonalność oryginalnego górnego pasma z tonalnością załatanej kopii, pasmo po paśmie i ramka po ramce. To w estymatorach ustala się charakter góry, a one wymieniają się między sobą wzdłuż jednej osi: za mało wybielania i za mało szumu wypełniającego daje górę metaliczną, dzwoniącą, pofazowaną; za dużo jednego i drugiego daje górę syczącą i rozmytą, w której talerze zamieniają się w kształtowany szum, a utrzymujące się składowe znikają. Większość pokręteł w tej grupie przesuwa cię dokładnie po tej osi. Nie ma na niej punktu uniwersalnie poprawnego; zależy on od materiału i od bitrate'u.

SBR jest aktywne w tych profilach:

- `-p 5` HE-AAC
- `-p 29` HE-AAC v2 (SBR plus parametric stereo)
- `-p 39 -L 1` AAC-ELD z SBR

W `-p 2` (AAC-LC), `-p 23` (AAC-LD) i `-p 39` bez `-L 1` nie ma SBR, więc każdy przełącznik `--sbr-*` z tej grupy nic nie robi. `--core-cutoff` działa wszędzie.

Dwie konwencje używane w całej tej grupie:

- **pokrętła x100** skalują wewnętrzną stałą: `100` oznacza 1,00 i jest dokładnie stockiem, poniżej 100 stała maleje, powyżej 100 rośnie. Oba kierunki działają. Kilka pokręteł jest opisanych jako **surowe x100**, co znaczy, że wartość zastępuje stałą wprost, zamiast ją skalować (`--sbr-tran-peak 90` *jest* stockowym 0,90).
- `--verbose` wypisuje efektywne pasmo rdzenia, częstotliwość podziału, końcową górną krawędź i okres nagłówka SBR. Pod SBR to jedyny pewny sposób, żeby zobaczyć, co naprawdę ustawił enkoder, a kilka przełączników z tej grupy FDK sprawdza dopiero przy inicjalizacji, więc sprawdzanie nie jest opcjonalne.

Pasmo rdzenia: `--core-cutoff`

`--core-cutoff <hz>`

Wymusza górną granicę pasma kodowanego przez rdzeń AAC, w Hz, i działa także pod SBR, gdzie `-w` nie działa.

- Dotyczy: każdego profilu. To jedyny przełącznik z grupy C, który przydaje się bez SBR.
- Wartości: Hz, od sporo powyżej 0 do częstotliwości Nyquista rdzenia (połowa częstotliwości próbkowania rdzenia); domyślnie `0` = zostaw decyzję FDK
- Wpisywanie: liczba całkowita

Standardowe `-w`/`--bandwidth` zostaje nadpisane przy inicjalizacji SBR: o paśmie rdzenia decyduje tabela strojenia SBR, tak żeby rdzeń kończył się dokładnie tam, gdzie zaczyna się częstotliwość podziału, a wartość podana przez `-w` jest odrzucana. `--core-cutoff` jest stosowany później i to przeżywa.

Dwie sytuacje sprawiają, że warto po niego sięgnąć. Pierwsza to materiał z SBR, w którym chcesz mieć pod częstotliwością podziału więcej prawdziwego, zakodowanego widma, niż daje tabela, zwykle dlatego, że załatane pasmo brzmi syntetycznie i wolisz wydać bity na autentyczną średnią górę. Druga nie ma z SBR nic wspólnego: AAC-LD i AAC-ELD dobierają pasmo rdzenia z tabeli, która jest bardzo zachowawcza, około 2 kHz przy 48 kbps i około 5,8 kHz przy 64 kbps. Już z samego tego powodu te profile brzmią głucho, a `--core-cutoff` jest na to lekarstwem.

Koder nie potrafi uciąć na dowolnej wartości w Hz. Widmo jest podzielone na pasma współczynnika skali, więc odcięcie przyciąga się do najbliższej granicy SFB, a `--verbose` raportuje prawdziwy wynik, zakotwiczony w SFB. Prośba o 17300 Hz i odpowiedź 17915 Hz to nie błąd; w strumieniu jest 17915 Hz.

Uważaj na sufit. Maksimum to połowa częstotliwości próbkowania *rdzenia*, a przy SBR w trybie dual rate rdzeń pracuje na połowie częstotliwości wejścia: dla wejścia 48 kHz pod HE-AAC rdzeń chodzi na 24 kHz, więc twardy sufit to 12 kHz. Jest też osobne ograniczenie 20 kHz, które obowiązuje bez SBR; `--uncap-bandwidth` (grupa A) je zdejmuje, żeby `--core-cutoff` mógł sięgnąć do połowy częstotliwości próbkowania na materiale o wysokiej częstotliwości, a sama ta flaga nie robi nic.

Za wynik odpowiadasz sam. Zepchnięcie odcięcia rdzenia daleko *poniżej* częstotliwości podziału zostawia wszystko między szczytem rdzenia a startem SBR puste, co słychać jako dziurę w średniej górze, a nie jako łagodne opadanie. Jeśli chcesz naprawdę niskiego rdzenia, zjedź w dół również z częstotliwością podziału przez `--sbr-start`, żeby oba punkty znów się spotkały.

Przykłady, zwężanie rdzenia (HE-AAC `-p 5`, 64 kbps stereo, wejście 48 kHz, gdzie tabela daje około 10500 Hz rdzenia):

- Łagodnie: `--core-cutoff 9000`. Nieco tańszy rdzeń, nieco szerszy obszar SBR. Bity uwolnione w rdzeniu idą na dolne widmo.
- Mocno: `--core-cutoff 7500`. Wyraźnie większa część widma jest teraz replikowana, a nie kodowana. Spodziewaj się cieńszego, bardziej syntetycznego obszaru 8..10 kHz i czystszego niskiego środka.
- Przesadnie: `--core-cutoff 2000`. Rdzeń kończy się na szczycie tonów podstawowych głosu. Wszystko od 2 kHz do częstotliwości podziału jest dziurą. Karykatura, chyba że zjedziesz też mocno w dół z `--sbr-start`.

Przykłady, poszerzanie rdzenia (te same warunki):

- Łagodnie: `--core-cutoff 11500`. Trochę prawdziwego widma powyżej typowej częstotliwości podziału.
- Mocno: `--core-cutoff 12000` przy wejściu 48 kHz pod HE-AAC. Rdzeń dochodzi teraz do swojego Nyquista. Prawdziwie kodowana góra, ale rdzeń płaci pełną cenę za pasmo, które SBR obsługiwało za darmo, więc przy 64 kbps reszta widma robi się grubsza.
- Przesadnie: `--core-cutoff 20000` na AAC-LC przy 320 kbps, z `-p 2` i całkiem bez SBR. Legalne i czasem naprawdę pożądane, ale przy niskim bitrate ta sama prośba wypompowałaby budżet bitów w niesłyszalną górę.

Współpraca i konflikty: pod SBR `-w` jest ignorowane, a `--verbose` nadal opisuje automatyczną wartość etykietą "[from -w]", choć to `--core-cutoff` ją ustawił. Warto wyrobić sobie nawyk patrzenia na raportowaną liczbę, a nie na etykietę. Przy dużym ruchu odcięcia łącz go z `--sbr-start`, żeby rdzeń i częstotliwość podziału nadal się spotykały. `--uncap-bandwidth` jest potrzebny tylko po to, żeby bez SBR wyjść powyżej 20 kHz.

Zmierzone: `--core-cutoff 7500` pod HE-AAC v2 przy 48 kbps daje efektywny rdzeń 7500 Hz, podczas gdy stockowe `-w 7500` zostawia 8613 Hz, bo jest ignorowane.

Układ częstotliwości SBR: `--sbr-start` `--sbr-stop` `--sbr-freqscale` `--sbr-alterscale` `--sbr-noise-bands` `--sbr-amp-res` `--sbr-data-extra`

Tych siedem przełączników definiuje kształt pasma SBR, zanim cokolwiek zostanie w nim zmierzone: gdzie zaczyna się obszar replikowany, gdzie się kończy, jak jest podzielony na pasma, jak drobno opisywany jest poziom szumu i jak dokładnie kwantowane są poziomy obwiedni.

Dwa ważne to `--sbr-start` i `--sbr-stop`. Oba przyjmują indeks tabeli, a nie częstotliwość, a to, na jaką częstotliwość mapuje się indeks, zależy od częstotliwości próbkowania, profilu i bitrate'u. Wartości zmierzone podajemy w kartach poniżej; czytaj je jako wskazówkę co do kierunku i odstępów, a rzeczywiste liczby dla swoich ustawień potwierdź przez `--verbose`.

Reguła, na której wykłada się każdy: **legalność zależy od pary, bitrate'u i częstotliwości próbkowania.** SBR wymaga poprawnej liczby pasm nadrzędnych między startem a stopem, a FDK sprawdza tę kombinację przy inicjalizacji kodera. Zła para nie degraduje się łagodnie; zgłasza "encoder initialization failed" i nic nie zostaje zapisane. Legalne kombinacje tworzą przekątny pas: podnosząc start, zwykle musisz podnieść razem z nim stop. Przy HE-AAC 64 kbps stereo, wejście 48 kHz, każdy start od 0 do 4 jest nielegalny z każdym stopem, a wyglądająca na udokumentowaną para `--sbr-start 5 --sbr-stop 9` tam zawodzi. Pary, które przy tym ustawieniu działają: `8/9`, `8/14`, `14/12`.

Czyli: zmieniaj po jednym indeksie naraz, uruchom kodowanie i czytaj `--verbose`. Kodowanie, które nie zainicjalizuje się, kosztuje cię sekundę; strumień z niezamierzoną częstotliwością podziału kosztuje cię całą sesję odsłuchową.

`--sbr-start <n>`

Ustawia miejsce, w którym kończy się rdzeń, a zaczyna replikowane górne pasmo.

- Dotyczy: tylko profili z SBR (`-p 5`, `-p 29`, `-p 39 -L 1`)

- Wartości: indeks tabeli `0..15`; domyślnie `-1` = wartość z tabeli strojenia SBR
- Wpisywanie: liczba całkowita

To najbardziej brzemienna w skutki pojedyncza liczba w strumieniu HE-AAC. Wszystko poniżej częstotliwości podziału to prawdziwe, zakodowane widmo; wszystko powyżej to opisana kopia. Obniżenie startu daje rdzeniowi mniej roboty, więc to, co koduje, koduje czyściej, a większa część widma staje się parametryczna. Podniesienie startu działa odwrotnie: więcej prawdziwej góry, mniejszy obszar SBR i rdzeń, który musi za to zapłacić.

Przy bardzo niskim bitrate obniżenie częstotliwości podziału jest często jedynym sposobem, żeby rdzeń w ogóle brzmiał czysto. Przy 64 kbps i wyżej wygrywa raczej podnoszenie, bo rdzeń stać na autentyczny detal w zakresie 10..12 kHz, a skopiowane pasmo zawsze niesie część charakteru pasma, z którego je skopiowano.

Zmierzone pasmo rdzenia dla kolejnych indeksów startu, tak jak wypisuje je `--verbose` przy HE-AAC `-p 5`, 64 kbps, wejście stereo 48 kHz, z domyślnym stopem. "Nielegalny" znaczy, że inicjalizacja kodera zawiodła dla każdego wypróbowanego stopu:

`--sbr-start`	pasmo rdzenia
0..4	nielegalny przy tym ustawieniu
5	5062 Hz (tylko z `--sbr-stop 0`)
6	5484 Hz
7	5953 Hz
8	6468 Hz
9	6468 Hz
10	7031 Hz
11	7640 Hz
12	8250 Hz
13	9000 Hz
14	10500 Hz (stock przy tym bitrate)
15	12000 Hz

Ten sam przegląd przy wejściu 44,1 kHz, HE-AAC 32 kbps: start 5 daje 5038 Hz, 8 daje 5943 Hz, 11 daje 7579 Hz, 14 daje 9646 Hz, 15 daje 11025 Hz. Zwróć uwagę, że indeksy 8 i 9 przy 48 kHz trafiają w to samo pasmo rdzenia: to mapowanie jest tabelą, a nie wzorem, i sąsiednie indeksy mogą się pokrywać.

Przykłady, obniżanie częstotliwości podziału (HE-AAC 64 kbps stereo, 48 kHz, stock 14):

- Łagodnie: `--sbr-start 13`. Rdzeń do 9000 Hz. Minimalnie czystszy rdzeń, odrobinę szersza łata.
- Mocno: `--sbr-start 11`. Rdzeń do 7640 Hz. Zauważalnie większa część góry jest parametryczna. Warto spróbować, gdy rdzeń brzmi ziarniście.
- Przesadnie: `--sbr-start 6 --sbr-stop 9`. Rdzeń do 5484 Hz. Prawie wszystko powyżej obszaru obecności jest kopią; talerze i syczące głoski to w całości wymysł SBR. To właściwy kształt przy 24 kbps i karykatura przy 64.

Przykłady, podnoszenie częstotliwości podziału:

- Łagodnie: `--sbr-start 15`. Rdzeń do 12000 Hz, szczyt zakresu indeksów przy tej częstotliwości. Prawdziwie kodowane widmo do 12 kHz, węższy obszar SBR powyżej.
- Mocno: dalsze podnoszenie częstotliwości podziału nie jest tym przełącznikiem dostępne przy tym ustawieniu, bo 15 to najwyższy indeks. Kolejny krok to porzucić SBR i zakodować całe pasmo przez `-p 2` plus `-w`.
- Przesadnie: to samo doprowadzone do końca: `-p 2 -b 64000 -w 16000`. Bez SBR, bez kopii, a przy 64 kbps stereo rdzeń wyraźnie nie ma bitów na pasmo 16 kHz. Pouczające do porównania z HE-AAC na tym samym materiale.

Współpraca i konflikty: musi tworzyć legalną parę z `--sbr-stop`. `--core-cutoff` potrafi przesunąć pasmo rdzenia niezależnie od częstotliwości podziału, i właśnie tak, przy braku uwagi, robi się dziurę. Obniżenie startu poszerza pasmo, za które odpowiadają `--sbr-noise-bands`, `--sbr-invf*` i detektor brakujących harmonicznych, więc im niżej zjeżdżasz, tym bardziej liczą się ich ustawienia.

`--sbr-stop <n>`

Ustawia górną krawędź pasma replikowanego, czyli górną krawędź pliku.

- Dotyczy: tylko profili z SBR
- Wartości: indeks tabeli `0..13`; domyślnie `-1` = wartość z tabeli strojenia SBR
- Wpisywanie: liczba całkowita

Tam, gdzie `--sbr-start` dzieli widmo, ten przełącznik ustawia sufit. Podniesienie go rozciąga obszar załatany wyżej, co prawie nic nie kosztuje w bitach (SBR opisuje pasma, a nie linie), ale rozkłada ten sam budżet parametrów na szerszy obszar, więc każde pasmo jest opisane grubiej.

Obniżenie go zamyka plik wcześniej, co brzmi jak zwykła dolnoprzepustowa i bywa odbierane jako czystsze, bo mierna łata w zakresie 18..22 kHz wnosi więcej syku niż treści.

Zmierzona końcowa górna krawędź zdekodowanego wyjścia (rdzeń plus SBR) dla kolejnych indeksów stopu, `--verbose` przy HE-AAC `-p 5`, 64 kbps, wejście stereo 48 kHz, z `--sbr-start 14`:

`--sbr-stop`	końcowa górna krawędź
0..3	nielegalny przy tym ustawieniu
4	około 10875 Hz
5	około 12000 Hz
6	około 13125 Hz
7	około 14250 Hz
8	około 15375 Hz
9	około 16875 Hz
10	około 18375 Hz
11	około 20250 Hz
12	około 22125 Hz (stock)
13	nielegalny przy tym ustawieniu

Przykłady, obniżanie górnej krawędzi (ze stockowego 12):

- Łagodnie: `--sbr-start 14 --sbr-stop 11`. Góra na około 20250 Hz. Trudne do usłyszenia, nieco gęstszy opis tego, co zostaje.
- Mocno: `--sbr-start 14 --sbr-stop 9`. Góra na około 16875 Hz. Świadomy, słyszalny sufit, a pozostałe pasma opisane drobniej. Często lepszy kompromis przy 32 kbps i niżej.
- Przesadnie: `--sbr-start 14 --sbr-stop 4`. Góra na około 10875 Hz przy rdzeniu 10500 Hz: SBR obejmuje teraz kilkaset Hz i nie wnosi nic. W praktyce powstaje strumień AAC-LC z doczepionym narzutem SBR.

Przykłady, podnoszenie górnej krawędzi:

- Łagodnie: w górę przy tym ustawieniu nic nie ma. Stop 12 (około 22125 Hz) to już stockowa góra, a stop 13 nie jest legalny ze startem 14. Górę można utrzymać, przesuwając częstotliwość podziału w górę: `--sbr-start 15 --sbr-stop 12` zachowuje około 22125 Hz przy rdzeniu 12000 Hz.

- Mocno: `--sbr-start 8 --sbr-stop 14`. Szeroki obszar załatany od 6468 Hz w górę. Tani w bitach, zgrubny w opisie: uważaj na "migotliwy" charakter na gęstym materiale.
- Przesadnie: `--sbr-stop 13` przy tym ustawieniu, co kończy się nieudaną inicjalizacją. Indeks istnieje w standardzie, ale nie w każdej legalnej parze, i to najszybszy sposób, żeby zobaczyć w praktyce, co oznacza ten przekątny pas legalności.

Współpraca i konflikty: ograniczenie pary z `--sbr-start` rządzi obydwoma. Indeks 13 jest przyjmowany przez parser, ale nie jest legalny w każdej parze, i dlatego `--verbose` oraz testowe kodowanie wyprzedzają jakikolwiek odsłuch.

`--sbr-freqscale <n>`

Wybiera, jak replikowane pasmo jest dzielone na pasma SBR: liniowo albo na jednej z trzech siatek logarytmicznych.

- Dotyczy: tylko profili z SBR
- Wartości: `0` = liniowo, `1`, `2`, `3` = coraz drobniejsze grupowanie logarytmiczne; domyślnie `-1` = wartość z tabeli strojenia SBR
- Wpisywanie: liczba całkowita

SBR opisuje swój obszar pasmo po paśmie, a to jest wybór linijki. Siatka liniowa daje każdemu pasmu tę samą szerokość w Hz, więc górna oktawa dostaje wiele pasm, a dół obszaru SBR niewiele. Siatka logarytmiczna rozstawia pasma według stosunku częstotliwości, co pasuje do słuchu: więcej rozdzielczości tam, gdzie ucho rozróżnia więcej, czyli nisko, przy częstotliwości podziału.

Wartości:

- `0` liniowo. Równe odstępy w Hz. Drobna rozdzielczość wysoko, zgrubna tuż powyżej częstotliwości podziału, czyli odwrotnie niż chce ucho. Bywa użyteczne na materiale, którego górne pasmo jest naprawdę jednorodne, na przykład na szerokopasmowych podkładach szumowych.
- `1` najgrubiejsze grupowanie logarytmiczne. Najmniej pasm, najtańszy opis, najmniejsza kontrola.
- `2` środkowe grupowanie logarytmiczne.
- `3` najdrobniejsze grupowanie logarytmiczne. Najwięcej pasm, najwięcej parametrów, najlepsze kształtowanie nierównego górnego pasma.
- `-1` wyłączone: decyduje tabela strojenia, co jest właściwym wyborem, dopóki nie masz powodu, żeby zrobić inaczej.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-freqscale 3 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: liczba pasm, którą to daje, wchodzi w interakcję z `--sbr-noise-bands` (pasma szumu wyprowadza się na oktawę, a nie na pasmo SBR) oraz z tym, jak bardzo decyzja invf może się zmieniać w obrębie obszaru. Drobniejsza siatka oznacza drobniejszą mapę invf.

`--sbr-alterscale <n>`

Przełącza na alternatywną rozdzielczość grupowania pasm, czyli wtórną korektę siatki wybranej przez `--sbr-freqscale`.

- Dotyczy: tylko profili z SBR
- Wartości: `0` = wyłączone, `1` = włączone; domyślnie `-1` = wartość z tabeli strojenia SBR
- Wpisywanie: liczba całkowita

To standardowa flaga nagłówka SBR, która nieco zmienia sposób wyprowadzania tabeli pasm nadrzędnych, co w praktyce przesuwa kilka granic pasm. To dopracowanie, a nie kontrola charakteru: nie ma tu wyniku odsłuchowego, który warto byłoby obiecywać w którejkolwiek pozycji, i nic w naszych pomiarach go nie izoluje.

Wartości:

- `0` alternatywna rozdzielczość wyłączona.
- `1` alternatywna rozdzielczość włączona.
- `-1` wyłączone: idź za tabelą strojenia. Zalecane.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-freqscale 2 --sbr-alterscale 1 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: ma sens tylko razem z `--sbr-freqscale`, bo koryguje właśnie tamtą siatkę. Jeśli polujesz na zmianę barwy na górze, prawdziwą dźwignię mają `--sbr-invf*` i `--sbr-noise-bands`; po ten sięgaj na końcu.

`--sbr-noise-bands <n>`

Ustawia, jak drobno poziom szumu SBR jest opisany wzdłuż częstotliwości.

- Dotyczy: tylko profili z SBR
- Wartości: `0`, `1`, `2`, `3`; domyślnie `-1` = wartość z tabeli strojenia SBR
- Wpisywanie: liczba całkowita

Poziom szumu to sposób, w jaki SBR wkłada z powrotem "powietrze" do skopiowanego pasma. Przy jednym paśmie szumu na cały obszar koder wysyła jeden poziom szumu, a dekoder rozsmarowuje go równo: tanio i błędnie zawsze wtedy, gdy górne pasmo nie jest jednorodne, na przykład przy utrzymywanym dźwięku smyczków pod hi-hatem. Przy większej liczbie

pasm szumu poziom może podążać za materiałem, więc cichy obszar tonalny nie dostaje tyle samo syku, co obszar ruchliwy.

Pole w nagłówku SBR ma szerokość dwóch bitów, więc ustawień jest dokładnie cztery i ani jednego więcej. Wartości *nie* są dosłowną liczbą pasm: to gęstość, z grubsza pasma na oktawę.

Wartości:

- `0` jedno pasmo szumu na cały obszar SBR. Najtaniej, najbardziej tępo. Przy bardzo niskim bitrate oszczędność jest realna; na czymkolwiek, co ma na górze strukturę, słychać szum w złych miejscach.
- `1` mniej więcej jedno pasmo szumu na oktawę.
- `2` mniej więcej dwa na oktawę.
- `3` mniej więcej trzy na oktawę. Najgęstszy opis, najlepsze rozdzielenie obszarów tonalnych od szumowych, najwięcej danych pobocznych.
- `-1` wyłączone: decyduje tabela strojenia, zależnie od bitrate'u.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 96000 --sbr-noise-bands 3 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: to decyduje o *rozdzielczości* poziomu szumu; `--sbr-noise-max`, `--sbr-nf-weight` i `--sbr-noise-floor-offset` decydują o jego *poziomie*. Podnoszenie gęstości idzie na marne, jeśli poziom jest przycięty niskim sufitem, więc jeśli gonisz za powietrzem, zajrzyj najpierw do `--sbr-noise-max`.

`--sbr-amp-res <n>`

Wybiera krok kwantyzacji poziomów obwiedni SBR: 1,5 dB albo 3,0 dB.

- Dotyczy: tylko profili z SBR
- Wartości: `0` = 1,5 dB, `1` = 3,0 dB; domyślnie `-1` = wartość z tabeli strojenia SBR
- Wpisywanie: liczba całkowita

Poziomy obwiedni są wysyłane jako liczby skwantowane, a to jest rozmiar kroku. Krok 1,5 dB śledzi zmiany poziomu w górnym paśmie dokładniej i kosztuje więcej bitów na obwiednię. Krok 3,0 dB jest tańszy i grubszy; na materiale z dużym ruchem poziomu na górze zgrubny krok słychać jako skokowe, a nie płynne, zmiany górnego pasma.

Wartości:

- `0` kroki 1,5 dB. Drobniej, drożej. Preferuj przy wyższym bitrate albo na materiale dynamicznym.
- `1` kroki 3,0 dB. Zgrubniej, taniej. Rozsądny kompromis, gdy bitów brakuje, i dlatego tabela często wybiera go nisko.

- `-1` wyłączone: decyduje tabela strojenia.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 80000 --sbr-amp-res 0 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: wchodzi w bezpośrednią interakcję z `--sbr-num-env` i detektorem transjentów, bo każda dodatkowa obwiednia kosztuje pełny komplet poziomów przy obowiązującym rozmiarze kroku. Cztery obwiednie przy rozdzielczości 1,5 dB to najdroższy róg tej grupy.

`--sbr-data-extra <n>`

Zapisuje opcjonalne dodatkowe pola nagłówka SBR, zamiast je pomijać.

- Dotyczy: tylko profili z SBR
- Wartości: `0` = nie zapisuj, `1` = zapisz; domyślnie `-1` = wartość z tabeli strojenia SBR
- Wpisywanie: liczba całkowita

Nagłówek SBR ma opcjonalny blok z dodatkową konfiguracją. Zapisywanie go powiększa nieznacznie każdy nagłówek i czyni konfigurację bardziej jawną; pominięcie zostawia dekoder z domyślnymi założeniami dla tych pól. To decyzja o formatowaniu strumienia, a nie kontrola brzmienia, i warto jej dotykać tylko wtedy, gdy gonisz zgodność z konkretnym dekoderem albo oglądasz nagłówki.

Wartości:

- `0` nie zapisuj dodatkowych danych nagłówka.
- `1` zapisz je.
- `-1` wyłączone: idź za tabelą strojenia.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-data-extra 1 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: w połączeniu z krótkim `--sbr-header-period` dodatkowe bajty powtarzają się często, więc jeśli optymalizujesz strumień o niskim bitrate pod szybkie zaskoczenie SBR, trzymaj to wyłączone.

Rozdzielczość czasowa SBR i stereo: `--sbr-num-env` `--sbr-freqres-fixfix` `--sbr-stereo-mode` `--sbr-header-period` `--sbr-header-time`

Układ częstotliwości decyduje o tym, gdzie jest pasmo SBR. Ta sekcja decyduje, jak często jest opisywane, jak dzieli się między kanały i jak często sama konfiguracja powtarza się w strumieniu.

Rozdzielczość czasowa to bezpośredni kompromis między bitami a rozmazaniem. Jedna obwiednia na ramkę oznacza jeden poziom na pasmo dla całej ramki, więc hi-hat wewnątrz tej ramki jest uśredniany z otaczającą

go ciszą. Cztery obwiednie śledzą kształt, ale czterokrotnie zwiększają dane obwiedni. Zwykle tę decyzję podejmuje detektor transjentów dla każdej ramki, i dlatego wymuszenie stałej liczby jest większą ingerencją, niż wygląda.

Okres nagłówka to ustawienie innego rodzaju: nie zmienia tego, jak plik brzmi, gdy odtwarzanie już trwa, tylko to, jak długo dekoder dołączający się w środku strumienia czeka, zanim w ogóle będzie miał górne pasmo. Ma znaczenie przy transmisji na żywo i poza tym nie ma znaczenia nigdzie.

`--sbr-num-env <1|2|4>`

Wymusza stałą liczbę obwiedni SBR na ramkę i wyłącza decyzję detektora transjentów o podziale ramki.

- Dotyczy: tylko profili z SBR
- Wartości: 1, 2, 4; domyślnie `-1` = wyłączone, decyduje detektor transjentów dla każdej ramki
- Wpisywanie: liczba całkowita

Normalnie SBR używa zmiennej siatki czasowej: ramki z wykrytym atakiem dostają więcej krótszych obwiedni, żeby atak nie został rozmazany, a ramki ustabilizowane dostają jedną. Ten przełącznik zastępuje to siatką statyczną, taką samą w każdej ramce, niezależnie od treści.

To czyni go dobrym narzędziem na materiał stabilny i złym na materiał perkusyjny. Na utrzymywanym padzie, organach albo podkładzie smyczkowym wymuszenie 2 lub 4 obwiedni kupuje ci rozdzielczość czasową, o którą detektor by nie poprosił, a koszt jest przewidywalny. Na perkusji statyczna siatka oznacza, że ataki nie dostają już własnej obwiedni, i dostajesz dokładnie to rozmazanie wstecz, któremu detektor ma zapobiegać.

Wartość 8 przekroczyłaby siatkę ze standardu i jest odrzucana.

Wartości:

- `1` jedna obwiednia na ramkę. Najtaniej, najbardziej tępo; górne pasmo trzyma jeden poziom na pasmo przez całą ramkę. Spodziewaj się słyszalnego rozmazania na czymkolwiek transjentowym.
- `2` dwie obwiednie na ramkę. Złoty środek i sensowne wymuszone ustawienie na materiale stabilnym przy niskim bitrate.
- `4` cztery obwiednie na ramkę. Najdrobniejsza statyczna rozdzielczość, najwięcej danych obwiedni. Dobre na dźwięki utrzymywane i dzwoniące; na ostrych atakach nadal przegrywa z siatką dynamiczną, bo podziały są w stałych miejscach, a nie w miejscu ataku.
- `-1` wyłączone. Detektor transjentów wybiera dla każdej ramki. To lepsze ustawienie domyślne, a pokrętła do jego kształtowania są w sekcji o detektorze transjentów poniżej.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-num-env 4 -o out.m4a organ.wav`

Współpraca i konflikty: to nadpisuje tę część podziału ramki, na którą wpływają `--sbr-tran-thr` i `--sbr-tran-split`, więc łączenie ich jest sprzeczne: jeśli chcesz lepszego zachowania na atakach, zostaw `--sbr-num-env` wyłączone i zamiast tego obniż `--sbr-tran-thr`. Koszt bitowy obwiedni ustawia `--sbr-amp-res`.

`--sbr-freqres-fixfix <0|1>`

Ustawia rozdzielczość częstotliwościową obwiedni FIXFIX, czyli typu obwiedni używanego w ramkach bez wykrytego transjentu.

- Dotyczy: tylko profili z SBR
- Wartości: `0` = niska, `1` = wysoka; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Obwiednia może opisać górne pasmo niewieloma pasmami albo wieloma. FIXFIX to kształt obwiedni używany dla zwykłych ramek bez transjentu, a na większości materiału stanowią one zdecydowaną większość, więc to ustawienie po cichu wpływa na większość pliku.

Niska rozdzielczość grupuje pasma razem: mniej poziomów na obwiednię, taniej i gorsza zdolność podążania za nierównym górnym pasmem. Wysoka rozdzielczość wysyła więcej poziomów, lepiej śledzi kształt widma i kosztuje bity, które przy niskim bitrate biorą się z rdzenia.

Wartości:

- `0` niska rozdzielczość częstotliwościowa. Taniej; górne pasmo jest opisane grubiej wzdłuż częstotliwości. Sensowne przy niskim bitrate i na jednorodnych górnych pasmach.
- `1` wysoka rozdzielczość częstotliwościowa. Więcej poziomów na obwiednię, lepsze kształtowanie górnych pasm o wyraźnej strukturze. Sensowne, gdy bity są dostępne.
- `-1` wyłączone: wybór samego kodera, który idzie za tabelą strojenia i typem ramki.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 96000 --sbr-freqres-fixfix 1 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: to jest oś częstotliwości; `--sbr-num-env` to oś czasu. Oba mnożą się w ten sam budżet danych obwiedni, a `--sbr-amp-res` ustala cenę za poziom. Dotyczy tylko ramek bez transjentów, więc na mocno perkusyjnym materiale jego udział w pliku jest mniejszy.

--sbr-stereo-mode <0..3>

Wybiera, jak górne pasmo SBR jest dzielone między dwa kanały, niezależnie od kodowania stereo w rdzeniu.

- Dotyczy: tylko profili z SBR, wejście stereo
- Wartości: `0` mono, `1` LR, `2` coupling, `3` switch-LRC; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Rdzeń i SBR podejmują osobne decyzje stereo. Rdzeń może kodować mid/side, podczas gdy SBR stosuje coupling, albo odwrotnie. Ten przełącznik dotyczy wyłącznie górnego pasma.

Pełna separacja lewy/prawy wysyła niezależny komplet parametrów SBR na kanał: najszersza, najwierniejsza góra, za cenę mniej więcej podwojonych danych pobocznych SBR. Coupling wysyła jedną wspólną obwiednię plus informację o poziomie, co jest znacznie tańsze i ściąga obraz stereo na górze w stronę środka. Na większości materiału to ściągnięcie jest mniej słyszalne, niż można by się spodziewać, i dlatego jest normalnym wyborem przy niskim bitrate; na szeroko, twardo spanoramowanych talerzach i na nagraniach z prawdziwą różnicą pomieszczenia między kanałami słychać je wyraźnie.

Wartości:

- `0` mono. Jedno górne pasmo dla obu kanałów. Sensowne tylko na treści faktycznie monofonicznej albo jako świadoma karykatura, żeby usłyszeć, co dają pozostałe tryby.
- `1` LR, pełna separacja. Niezależne górne pasmo na kanał. Ustawienie audiofilskie przy wyższym bitrate; kosztowne przy 32 kbps.
- `2` coupling. Wspólna obwiednia plus poziom i balans. Tanio, nieco węższa góra.
- `3` switch-LRC. Koder decyduje dla każdej ramki, co jest sensownym przypadkiem ogólnym i na to właśnie sprowadza się zachowanie domyślne.
- `-1` wyłączone: decyduje koder, jak przy `3`.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 96000 --sbr-stereo-mode 1 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: w `-p 29` (HE-AAC v2) obraz opisuje także parametric stereo, więc wymuszanie tutaj LR kłóci się z założeniem tego profilu; przy bitrate'ach HE-AAC v2 bity lepiej wydać gdzie indziej. Przełączniki stereo rdzenia z grupy B to osobna decyzja i nie nadpisują tego.

--sbr-header-period <n>

Ustawia, co ile ramek zapisywane są nagłówki SBR, co decyduje, jak długo dekoder dołączający się do strumienia na żywo słyszy sam rdzeń, zanim pojawi się górne pasmo.

- Dotyczy: tylko profili z SBR. W HE-AAC i HE-AAC v2 steruje nagłówkiem `sbr_header` w strumieniu; w AAC-ELD z SBR nie ma nagłówka SBR w strumieniu, więc okres dotyczy StreamMuxConfig w LATM/LOAS i wymaga `-f 6`, `-f 7` albo `-f 10`
- Wartości: ramki, `1` wzwyż; domyślnie `-1` = wyłączone, własny okres FDK około 10 ramek (około 0,46 s przy 44,1 kHz)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Cała konfiguracja SBR jest zapisana w okresowym nagłówku, a nie w każdej ramce. Słuchacz, który podłącza się do strumienia Icecast, Shoutcast albo HLS w środku, od razu dekoduje rdzeń i słyszy stłumioną, obciętą dolnoprzepustowo wersję programu aż do nadejścia kolejnego nagłówka SBR. Wtedy pojawia się góra. W pliku jest to niewidoczne, bo odtwarzanie zaczyna się od początku; w strumieniu na żywo to pierwsza rzecz, jaką słyszy nowy słuchacz.

Zapisywanie nagłówka w każdej ramce niemal całkowicie usuwa ten moment, kosztem bajtów nagłówka w każdej ramce. Przy niskim bitrate te bajty to nie jest nic. Rozciągnięcie okresu je oszczędza i wydłuża moment z samym rdzeniem.

Wartość jest brana dosłownie, bez nakładania sufitu jednej sekundy.

Przykłady, skracanie okresu:

- Łagodnie: `--sbr-header-period 5`. Z grubsza o połowę skraca czekanie względem wartości domyślnej.
- Mocno: `--sbr-header-period 2`. Nagłówek co drugą ramkę; moment z samym rdzeniem spada do dziesiątek milisekund.
- Przesadnie: `--sbr-header-period 1`. Nagłówek w każdej pojedynczej ramce, niemal natychmiastowe zaskoczenie SBR, maksymalny narzut. Przy strumieniu 24 kbps ten narzut to realna część budżetu, i dlatego tam jest karykaturą, a przy 96 kbps rozsądnym wyborem.

Przykłady, wydłużanie okresu:

- Łagodnie: `--sbr-header-period 25`. Około sekundy między nagłówkami przy 44,1 kHz. Ledwie zauważalne na strumieniu, przy którym ludzie zostają.
- Mocno: `--sbr-header-period 100`. Kilka sekund dźwięku z samego rdzenia dla nowego słuchacza. Oszczędza bajty nagłówków, brzmi jak zepsute dla każdego, kto przeskakuje między stacjami.

- Przesadnie: `--sbr-header-period 5000`. Minuty między nagłówkami. Dla pliku nieszkodliwe; dla strumienia oznacza, że większość słuchaczy nigdy nie usłyszy górnego pasma.

Współpraca i konflikty: `--sbr-header-time` wyraża to samo w sekundach i wygrywa, gdy podasz oba. `--sbr-data-extra 1` powiększa każdy nagłówek, więc razem te dwa mnożą narzut. `--verbose` wypisuje efektywny okres w ramkach i w milisekundach.

`--sbr-header-time <s>`

To samo ustawienie co `--sbr-header-period`, wyrażone w sekundach zamiast w ramkach.

- Dotyczy: tylko profili z SBR; w AAC-ELD z SBR ustawia okres StreamMuxConfig w LATM/LOAS, więc używaj `-f 6`, `-f 7` albo `-f 10`
- Wartości: `0.01..600` sekund; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

Ramki są niewygodną jednostką, gdy operator strumienia określa wymaganie, bo czas trwania ramki zależy od częstotliwości próbkowania i profilu. Ten przełącznik bierze sekundy wprost i przelicza je za ciebie, więc ta sama linia poleceń zachowuje się tak samo przy 44,1 i 48 kHz.

Wygrywa z `--sbr-header-period`, gdy podasz oba.

Przy AAC-ELD w ADTS albo M4A nie ma czego powtarzać: konfiguracja siedzi tylko w kontenerze, a `--verbose` raportuje okres nagłówka SBR jako okres konfiguracji LATM/LOAS, a nie jako nagłówek SBR w strumieniu.

Przykłady, skracanie czasu:

- Łagodnie: `--sbr-header-time 0,25`. Ćwierć sekundy czekania w najgorszym przypadku.
- Mocno: `--sbr-header-time 0,05`. Praktycznie natychmiastowe zaskoczenie dla słuchacza, który dołącza w losowym momencie.
- Przesadnie: `--sbr-header-time 0.01`, czyli minimum. Przy większości częstotliwości próbkowania to mniej niż ramka, więc sprowadza się to do nagłówka w każdej ramce z maksymalnym narzutem, jaki z tego wynika.

Przykłady, wydłużanie czasu:

- Łagodnie: `--sbr-header-time 1`. Jedna sekunda, blisko typowego wymagania operatorów.
- Mocno: `--sbr-header-time 3.5`. Trzy i pół sekundy dźwięku z samego rdzenia dla nowego słuchacza. Zmierzone po stronie dekodera przy tym ustawieniu: najdłuższe zaobserwowane oczekiwanie na górne

pasmo po dołączeniu w środku strumienia wyniosło 3,41 s dla HE-AAC, 3,46 s dla HE-AAC v2 i 3,52 s dla AAC-ELD.
- Przesadnie: `--sbr-header-time 600`, czyli maksimum, dziesięć minut. Legalne, a dla strumienia na żywo nie do odróżnienia od wysyłania strumienia z samym rdzeniem.

Współpraca i konflikty: nadpisuje `--sbr-header-period`. Wynik sprawdź w `--verbose`, który wypisuje efektywny okres na oba sposoby. Jako separator dziesiętny przyjmowane są zarówno `.`, jak i `,`.

Detektor transjentów SBR: `--sbr-tran-peak` `--sbr-tran-quiet` `--sbr-tran-dom` `--sbr-tran-thr` `--sbr-tran-split`

SBR dzieli każdą ramkę na szczeliny czasowe i na podstawie energii w tych szczelinach decyduje, czy w górnym pasmie coś zaatakowało. Jeśli uzna, że tak, atak dostaje własną krótką obwiednię, a skok poziomu jest zakodowany tam, gdzie faktycznie następuje. Jeśli uzna, że nie, jedna obwiednia pokrywa cały odcinek, a energia uderzenia zostaje po nim uśredniona.

Uśrednianie przez atak jest słyszalne i słychać je *przed* atakiem, a nie po nim: tuż przed hi-hatem albo klaśnięciem pojawia się krótki wybuch wysokoczęstotliwościowego syku. To pre-echo, a w załatanym pasmie jest to jeden z łatwiej rozpoznawalnych artefaktów kodowania, bo materiał na górze jest już i tak dość syntetyczny, więc rozmycie czyta się jako szum, a nie jako miękki atak.

Do tego detektora sięga pięć pokręteł. Jedno z nich, `--sbr-tran-thr`, jest znacznie skuteczniejsze od pozostałych i od niego warto zacząć. Dwa z nich, `--sbr-tran-quiet` i `--sbr-tran-dom`, siedzą w drugim, szybszym detektorze, który działa tylko w AAC-ELD z SBR, więc w HE-AAC i HE-AAC v2 nie robią nic.

Wszystkie pięć to pokrętła x100 i wszystkie działają w obu kierunkach: `100` oznacza dokładnie stockową stałą, poniżej 100 stała maleje, powyżej 100 rośnie. `--sbr-tran-peak` jest wyjątkiem co do znaczenia, nie co do formatu: zastępuje stałą, zamiast ją skalować.

`--sbr-tran-thr <n>`

Skaluje główny próg, który decyduje o tym, jak chętnie detektor transjentów SBR w ogóle się odpala, i jest to jedyne pokrętło w tej sekcji o dużym, zmierzonym efekcie.

- Dotyczy: profili z SBR (`-p 5`, `-p 29`, `-p 39 -L 1`)
- Wartości: `1..10000`, x100, gdzie `100` = stockowe x1,00; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Detektor porównuje energie szczelin z progiem wyznaczonym z sygnału. Obniż próg i ataki z pogranicza, które wcześniej przechodziły niezauważone, dostają teraz własną obwiednię; podnieś go i własną obwiednię dostają tylko najbardziej oczywiste uderzenia. Skoro to przeoczony atak produkuje pre-echo, obniżanie tej wartości jest lekarstwem wprost, a kosztem są dane obwiedni: więcej wykrytych transjentów to więcej obwiedni, a więcej obwiedni to więcej bitów, zabranych rdzeniowi.

To pokrętło, które uzasadnia istnienie całej grupy. Na materiale perkusyjnym usuwa pre-echo w górnym pasmie niemal całkowicie.

Zmierzone, pre-echo w pasmie SBR. Sygnał testowy: 24 ataki perkusyjne o charakterze hi-hatu i klaśnięcia plus cztery wybrzmiewające tony między 8 a 13 kHz. Metryka: energia powyżej 9 kHz pojawiająca się w dwóch okienkach 5,8 ms przed każdym atakiem, której nie ma w źródle, więc mniej znaczy lepiej. Zakodowane jako HE-AAC, zdekodowane, wcześniej dopasowane w czasie korelacją wzajemną:

`--sbr-tran-thr`	pre-echo przy 32 kbps	pre-echo przy 64 kbps
stock	1.610	1.186
20 / 40 / 60	0.041	0.059
80	0.661	0.502
100 i więcej	1.610 (= stock)	1.186 (= stock)

Efekt jest monotoniczny, odtwarzalny na obu bitrate'ach i poniżej 60 wchodzi w nasycenie. Wartości 150 i 400 też zmieniają strumień, tylko w drugą stronę.

Przykłady, obniżanie progu (detektor odpala się chętniej):

- Łagodnie: `--sbr-tran-thr 80`. Pre-echo na zmierzonym sygnale zmniejszone z grubsza o połowę, umiarkowany dodatkowy koszt obwiedni.
- Mocno: `--sbr-tran-thr 40`. Na materiale perkusyjnym pre-echo praktycznie znika. To zalecany punkt startu, kiedy słyszysz rozmycie na górze.
- Przesadnie: `--sbr-tran-thr 1`. Detektor odpala się na niemal wszystkim. Poniżej 60 nie ma już nic do ugrania w pre-echu, więc kupujesz wyłącznie dane obwiedni wydane na niezdarzenia, co przy niskim bitrate'ie zabiera bity rdzeniowi i pogarsza cały plik.

Przykłady, podnoszenie progu (detektor odpala się rzadziej):

- Łagodnie: `--sbr-tran-thr 150`. Ataki z pogranicza są ignorowane, trochę mniej obwiedni, trochę więcej rozmycia. Czasem warto na materiale spokojnym przy bardzo ciasnym budżecie.

- Mocno: `--sbr-tran-thr 400`. Własną obwiednię dostają tylko ataki niebudzące wątpliwości. Spodziewaj się wyraźnie więcej pre-echa na perkusji.
- Przesadnie: `--sbr-tran-thr 10000`. Detektor praktycznie nigdy się nie odpala; każda ramka jest opisana statyczną siatką. Karykatura, i to przydatna, jeśli chcesz usłyszeć artefakt, któremu ten detektor ma zapobiegać.

Współpraca i konflikty: `--sbr-num-env` wymusza statyczną siatkę, a więc usuwa korzyść z podziału czasu, którą kupuje to pokrętło, co sprawia, że łączenie ich jest wzajemnym sabotażem. `--sbr-tran-split` zajmuje się osobnym pytaniem, czyli dzieleniem ramek, w których żaden transjent nie został wykryty. Na pre-echo w *rdzeniu* (LC, LD, ELD) narzędzia są w grupie E.

`--sbr-tran-split <n>`

Skaluje próg dzielenia na dwie obwiednie ramki, w której nie wykryto żadnego transjentu.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `1..10000`, x100, gdzie `100` = stockowe x1,00; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Nie każda zmiana poziomu w górnym pasmie jest atakiem. Crescendo, narastanie, zmiana akordu albo nierówno wybrzmiewający talerz poruszają górnym pasmem, nie wyzwalając detektora transjentów, a jedna obwiednia na całą ramkę ten ruch uśrednia. Ten próg decyduje o tym, jak chętnie taka ramka zostanie jednak podzielona na dwie, tak żeby druga połowa dostała własne poziomy.

Obniżanie dzieli częściej: drobniejsza rozdzielczość czasowa na materiale, który się porusza, ale nie atakuje, kosztem drugiego zestawu poziomów obwiedni w wielu ramkach. Podnoszenie dzieli rzadziej: taniej, a górne pasmo mniej dokładnie podąża za powolnym ruchem.

Efekt jest mniejszy niż przy `--sbr-tran-thr` i dotyczy innego objawu. Jeśli problemem jest syk przed uderzeniem, użyj progu; jeśli problemem jest górne pasmo brzmiące statycznie, gdy muzyka narasta, użyj tego.

Przykłady, obniżanie (dzielenie częściej):

- Łagodnie: `--sbr-tran-split 70`. Trochę więcej ramek dostaje dwie obwiednie.
- Mocno: `--sbr-tran-split 30`. Większość ramek z jakimkolwiek ruchem zostaje podzielona. Zauważalnie więcej danych obwiedni, lepsze podążanie za narastaniami.

- Przesadnie: `--sbr-tran-split 1`. Niemal każda ramka podzielona bez względu na treść; koszt bitowy jest realny, a korzyść na materiale spokojnym żadna.

Przykłady, podnoszenie (dzielenie rzadziej):

- Łagodnie: `--sbr-tran-split 150`. Marginalnie mniej podziałów, marginalnie taniej.
- Mocno: `--sbr-tran-split 300`. Podziały stają się rzadkie. Zmierzone: to zmienia strumień HE-AAC.
- Przesadnie: `--sbr-tran-split 10000`. Żadna ramka nie zostaje podzielona wyłącznie z powodu ruchu. Jedna obwiednia na ramkę bez transjentu, maksymalne rozmycie powolnych zmian w górnym pasmie, minimum danych obwiedni.

Współpraca i konflikty: w praktyce ignorowane, gdy `--sbr-num-env` wymusza statyczną siatkę. Uzupełnia `--sbr-tran-thr`, a nie dubluje: tamto dotyczy ataków, to ramek bez ataku. Każda dodatkowa obwiednia jest wyceniana przez `--sbr-amp-res`.

`--sbr-tran-peak <n>`

Ustala, jak szczytowy musi być kandydat, żeby policzył się jako atak: sygnał musi spaść poniżej tego ułamka poprzedniej szczeliny.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `1..200`, surowe x100, gdzie `90` = stockowe 0,90; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Prawdziwy atak nie jest tylko głośny, jest też krótki: energia rośnie, a potem znów spada. Detektor sprawdza ten spadek, wymagając, żeby kolejna szczelina spadła poniżej ułamka poprzedniej. Tym ułamkiem jest właśnie ta stała.

Uważaj na jednostkę. To **surowa** wartość x100, a nie współczynnik skalujący: zastępuje stałą wprost, więc `90` to stockowe 0,90 i nic nie zmienia, a `100` to 1,0, a nie "stock". A 1,0 ma szczególną konsekwencję: ułamek równy 1,0 albo większy oznacza, że warunek nigdy nie może zostać spełniony przez prawdziwy spadek w taki sposób, w jaki detektor go sprawdza, więc żadna szczelina nigdy nie liczy się jako spadająca. Każda wartość od 100 do 200 produkuje zatem jeden i ten sam strumień. Żywy zakres to 1..99.

Obniżanie wartości wymaga ostrzejszego spadku, więc jako ataki kwalifikuje się mniej kandydatów. Podnoszenie w stronę 99 przyjmuje za ataki łagodniejsze wybrzmienia, więc kwalifikuje się ich więcej.

Przykłady, obniżanie (surowiej, mniej transjentów):

- Łagodnie: `--sbr-tran-peak 80`. Trochę surowiej niż stock; miękkie ataki przestają się kwalifikować.
- Mocno: `--sbr-tran-peak 50`. Liczą się tylko ostro wybrzmiewające uderzenia. Spodziewaj się więcej rozmycia na wszystkim poza suchą perkusją.
- Przesadnie: `--sbr-tran-peak 1`. Wymóg spadku jest absurdalny; prawie nic nie kwalifikuje się jako atak i sam test szczytu tłumi detektor.

Przykłady, podnoszenie (luźniej, więcej transjentów):

- Łagodnie: `--sbr-tran-peak 95`. Łagodniejsze wybrzmienia liczą się teraz jako ataki.
- Mocno: `--sbr-tran-peak 99`. Najluźniejsze ustawienie, które jeszcze cokolwiek robi. Ataki z długimi ogonami dostają własne obwiednie.
- Przesadnie: `--sbr-tran-peak 200`. Poza użytecznym zakresem: 100 i więcej znaczy zawsze 1,0, żadna szczelina nie liczy się jako spadająca, a wartości od 100 do 200 to jeden i ten sam strumień. Przydatne tylko jako pokaz, że to pokrętło ma twardą krawędź.

Współpraca i konflikty: to jeden z kilku warunków; `--sbr-tran-thr` skaluje główny próg i ma znacznie większą dźwignię. Jeśli chcesz w ogóle więcej albo mniej transjentów, zacznij od tamtego, a tego użyj tylko do zmiany *charakteru* tego, co się kwalifikuje.

`--sbr-tran-quiet <n>`

Ustala podłogę energii cichej szczeliny w szybkim detektorze transjentów SBR, która decyduje o tym, jak chętnie ciche fragmenty produkują transjenty.

- Dotyczy: wyłącznie AAC-ELD z SBR (`-p 39 -L 1`). Bez efektu w HE-AAC i HE-AAC v2, które używają drugiego detektora
- Wartości: `1..10000`, x100, gdzie `100` = stock; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

AAC-ELD z SBR uruchamia drugi detektor transjentów, o niższym opóźnieniu, a ten detektor ma podłogę energii, poniżej której szczelina jest traktowana jako cicha. Podłoga istnieje po to, żeby szum w ciszy nie rejestrował się jako ataki. Obniż ją i detektor zagląda w cichsze fragmenty, więc miękkie uderzenia w rzadkiej aranżacji mogą dostać własną obwiednię. Podnieś ją i cichy materiał jest ignorowany.

Zachowanie silnie zależy od materiału, co warto wiedzieć, zanim poświęcisz na to czas: na sygnale testowym czysto tonalnym detektor nigdy nie doszedł do decyzji, którą to pokrętło mogłoby zmienić.

Zmierzone na AAC-ELD z SBR, 24 kbps, na pięciu sygnałach testowych: wartości od 30 do 99 zmieniają strumień, `100` i więcej nie dały żadnej zmiany, a `1` i `10` dają ten sam strumień co siebie wzajemnie. Żywy zakres to więc w dół z grubsza 11..99, z efektem podłogi poniżej i sufitem przy 100.

Przykłady, obniżanie (ciche fragmenty chętniej produkują transjenty):

- Łagodnie: `--sbr-tran-quiet 90`. Niewielkie rozszerzenie na cichsze szczeliny.
- Mocno: `--sbr-tran-quiet 50`. Wyraźnie czulej na materiale rzadkim; zmierzone, że zmienia strumień.
- Przesadnie: `--sbr-tran-quiet 1`. Na podłodze: `1` i `10` dają ten sam strumień, więc detektor dobił do dna tego, co ta podłoga potrafi wyrazić.

Przykłady, podnoszenie (ciche fragmenty ignorowane):

- Od łagodnie do przesadnie: `--sbr-tran-quiet 120`, `300`, `10000` nie dały w naszych pomiarach żadnej zmiany strumienia na ELD plus SBR 24 kbps. Stockowa podłoga jest już tak wysoka, że dalsze jej podnoszenie nie zmienia na tym materiale żadnej decyzji. Uczciwy status: kierunek jest podłączony, efektu w górę nie zaobserwowano.

Współpraca i konflikty: nic w HE-AAC ani HE-AAC v2, bo szybki detektor nie jest tam używany. W obrębie ELD plus SBR stoi obok `--sbr-tran-dom`; `--sbr-tran-thr` i `--sbr-tran-split` dotyczą głównego detektora.

`--sbr-tran-dom <n>`

Ustala, o ile głośniejsza musi być szczelina od dwóch poprzedzających, kiedy te są już oznaczone jako transjenty.

- Dotyczy: wyłącznie AAC-ELD z SBR (`-p 39 -L 1`). Bez efektu w HE-AAC i HE-AAC v2
- Wartości: `100..500`, x100, gdzie `140` = stockowe 1,4; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Werbel, flam albo podwójne uderzenie produkują kilka szczelin kandydujących z rzędu. Ta reguła nie pozwala detektorowi oznaczyć wszystkich: kiedy dwie poprzedzające szczeliny są już transjentami, następna musi być wyraźnie głośniejsza, o ten właśnie współczynnik, żeby też została oznaczona. To test dominacji, stąd nazwa.

Obniżanie współczynnika w stronę 100 pozwala liczyć się wszystkim kolejnym szczelinom, więc gęsta perkusja produkuje więcej transjentów. Podnoszenie oznacza, że liczy się tylko zdecydowana eskalacja, więc werbel rejestruje się raz.

Uczciwy status: to pokrętło jest podłączone do stałej, którą dokumentuje, i w naszych pomiarach nie dało żadnej zmiany strumienia. Wartości od 100 do 500 dały identyczne wyjście na pięciu sygnałach testowych na ELD plus SBR. Powód jest najprawdopodobniej taki, że warunki wokół rzadko są na tym materiale spełnione jednocześnie, więc o wyniku nie decyduje test dominacji. Traktuj je jako dostępne do eksperymentów, a nie jako narzędzie o przewidywalnym rezultacie, i sięgnij raczej po `--sbr-tran-thr`.

Przykłady, obniżanie (kolejne szczeliny liczą się chętniej):

- Łagodnie: `--sbr-tran-dom 130`. Trochę poniżej stocku.
- Mocno: `--sbr-tran-dom 110`. Praktycznie żaden wymóg dominacji.
- Przesadnie: `--sbr-tran-dom 100`. Współczynnik wynosi 1,0, więc szczelina musi jedynie dorównać dwóm przed nią. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Przykłady, podnoszenie (liczy się tylko zdecydowana eskalacja):

- Łagodnie: `--sbr-tran-dom 180`. Powyżej stocku.
- Mocno: `--sbr-tran-dom 300`. Szczelina musi mieć trzykrotny poziom swoich poprzedników.
- Przesadnie: `--sbr-tran-dom 500`, maksimum. Przy żadnej z tych wartości nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Współpraca i konflikty: ten sam szybki detektor ELD plus SBR co przy `--sbr-tran-quiet` i to samo ograniczenie: nic w HE-AAC. Jeśli chcesz, żeby zachowanie transjentowe tego detektora zmieniło się słyszalnie, to `--sbr-tran-quiet` w zakresie 30..99 jest tym o zmierzonym efekcie.

Detektor brakujących harmonicznych: `--sbr-mh-tone` `--sbr-mh-diff` `--sbr-mh-decay-orig` `--sbr-mh-decay-diff` `--sbr-mh-sfm-sbr` `--sbr-mh-sfm-orig` `--sbr-mh-maxcomp` `--sbr-mh-deltatime`

Detektor transjentów zajmuje się czasem. Ten detektor zajmuje się problemem, który tworzy samo kopiowanie.

SBR buduje górne pasmo, łatając je widmem z dołu. Ton, który istniał w oryginalnym górnym pasmie, nie ma gwarancji, że to przetrwa: łata podnosi to, co akurat było w obszarze źródłowym, więc prawdziwa składowa może wylądować na złej częstotliwości, przybyć w towarzystwie składowych, których nigdy tam nie było, albo po prostu zniknąć. Na dzwonkach, trójkącie, dzwonie albo jasnej harmonicznej smyczków to jest dokładnie ta treść, którą zauważasz. Detektor brakujących harmonicznych porównuje tonalność oryginalnego pasma z tonalnością pasma załatanego, decyduje, że tonu brakuje, i sygnalizuje dekoderowi, żeby wstawił w tym paśmie syntetyczną sinusoidę.

Oba kierunki porażki są słyszalne. Zbyt gorliwie i dostajesz świstanie: stałe, dźwięczne tony na górze, których nigdy nie było w nagraniu, często trochę obok prawdziwego szeregu harmonicznego, czyli klasyczne "falowanie SBR". Zbyt zachowawczo i dzwony oraz talerze matowieją, gdy ich składowe po cichu znikają.

Do tego detektora sięga osiem pokręteł. Zorientuj się w ich prawdziwym statusie, zanim poświęcisz tu czas: na naszym materiale testowym tylko dwa z nich w ogóle poruszyły strumień. `--sbr-mh-tone` zmieniło wyjście na sygnale tonalnym w HE-AAC 24 kbps przy wartościach 1, 5 i 10, a `--sbr-mh-diff` przy wartości 10. Pozostałych sześć nie dało żadnej zmiany strumienia w HE-AAC od 24 do 96 kbps na materiale tonalnym i mieszanym, w żadnym kierunku. To właściwość tego detektora na tym materiale, a nie skalowania: pokrętła x100 działają tu w obu kierunkach, a `100` to dokładnie stock. Detektor po prostu potrzebuje zbieżności kilku warunków, zanim którykolwiek z nich zdecyduje o wyniku, a na zwyczajnej muzyce rzadko do tego dochodzi. Każda karta poniżej mówi wprost, jak z tym jest.

`--sbr-mh-tone <n>`

Skaluje to, jak tonalne musi być pasmo, zanim SBR sfabrykuje w nim syntetyczną harmoniczną, i jest to główna kontrolka tej sekcji.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `1..10000`, x100, gdzie `100` = stockowe x1,00; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Detektor mierzy tonalność w oryginalnym paśmie i porównuje ją z progiem. Skalowanie tego progu w dół sprawia, że więcej pasm kwalifikuje się jako tonalne, więc dodawanych jest więcej syntetycznych harmonicznych. Skalowanie w górę sprawia, że kwalifikuje się ich mniej.

To, co słychać w każdym kierunku, jest konkretne. Więcej dodanych tonów oznacza, że więcej dźwięcznej treści dzwonu albo talerza zostaje przywrócone, i większe ryzyko artefaktów świstania, których nigdy nie było w źródle. Mniej dodanych tonów oznacza bezpieczniejszą, bardziej matową górę, w której jasna perkusja traci dzwonienie.

Zmierzone: to jedno z dwóch pokręteł w tej sekcji, które poruszyły strumień, na tonalnym sygnale testowym w HE-AAC 24 kbps, przy wartościach 1, 5 i 10. Wszystkie leżą daleko poniżej stocku, co pokazuje, jak nisko musi zejść próg, żeby detektor zmienił zdanie na tym materiale.

Przykłady, obniżanie progu (więcej syntetycznych harmonicznych):

- Łagodnie: `--sbr-mh-tone 70`. Umiarkowane poszerzenie tego, co liczy się jako tonalne. Na wielu materiałach w ogóle nie zmieni to strumienia.

- Mocno: `--sbr-mh-tone 10`. Zmierzone, że zmienia strumień na materiale tonalnym. Spodziewaj się więcej dodanych tonów i jaśniejszego, bardziej dźwięcznego górnego pasma.
- Przesadnie: `--sbr-mh-tone 1`. Niemal każde pasmo liczy się jako tonalne. Zmierzone, że zmienia strumień, i to kierunek do wybrania, jeśli chcesz usłyszeć, jak brzmią artefakty świstania.

Przykłady, podnoszenie progu (mniej syntetycznych harmonicznych):

- Łagodnie: `--sbr-mh-tone 150`. Trochę surowiej.
- Mocno: `--sbr-mh-tone 400`. Harmoniczną dostają tylko pasma silnie tonalne.
- Przesadnie: `--sbr-mh-tone 10000`. Detektor praktycznie nigdy nie dodaje harmonicznej. Powyżej 100 nie zaobserwowano na naszym materiale zmiany strumienia, więc jeśli chcesz takiego wyniku, sprawdź to na swoim, zanim na tym polegniesz.

Współpraca i konflikty: `--sbr-mh-diff` to druga ścieżka wyzwalania tej samej decyzji, a `--sbr-mh-sfm-orig` / `--sbr-mh-sfm-sbr` przesuwają granicę między tonem a szumem, która zasila pomiar tonalności. `--sbr-mh-maxcomp` kontroluje to, co dzieje się wokół harmonicznej, kiedy już została dodana, a nie to, czy zostaje dodana.

`--sbr-mh-diff <n>`

Skaluje różnicę tonalności między oryginałem a łatą, która wyzwala kompensację harmonicznych.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `1..10000`, x100, gdzie `100` = stockowe x1,00; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

`--sbr-mh-tone` pyta "czy oryginalne pasmo jest dość tonalne". To pyta o coś innego: "czy łatanie zmieniło tonalność". To ścieżka, która wyłapuje przypadek, gdy oryginał miał jeden czysty ton, a załatane pasmo ma ich kilka, albo odwrotnie, czyli dokładnie to, co psuje kopiowanie.

Obniżanie progu sprawia, że mniejsza różnica liczy się jako szkoda, więc kompensacja wyzwala się częściej. Podnoszenie oznacza, że liczy się tylko duża niezgodność.

Zmierzone: to drugie z dwóch pokręteł w tej sekcji, które poruszyły strumień, przy wartości 10 na naszym materiale. Wartości bliższe stocku i wartości powyżej stocku nie dały żadnej zmiany.

Przykłady, obniżanie (kompensacja przy mniejszych niezgodnościach):

- Łagodnie: `--sbr-mh-diff 70`. Umiarkowanie; na danym materiale może nie zmienić nic.
- Mocno: `--sbr-mh-diff 20`. Blisko wartości, przy której widzieliśmy zmianę.
- Przesadnie: `--sbr-mh-diff 10`. Zmierzone, że zmienia strumień. Niemal każda niezgodność tonalności między oryginałem a łatą wyzwala kompensację.

Przykłady, podnoszenie (kompensacja tylko przy dużych niezgodnościach):

- Łagodnie: `--sbr-mh-diff 150`.
- Mocno: `--sbr-mh-diff 400`.
- Przesadnie: `--sbr-mh-diff 10000`. Ścieżka różnicowa praktycznie nigdy się nie odpala, zostawiając `--sbr-mh-tone` jako jedyny wyzwalacz. W górę nie zaobserwowano na naszym materiale zmiany strumienia.

Współpraca i konflikty: obie ścieżki wyzwalania, ta i `--sbr-mh-tone`, zasilają tę samą decyzję, więc podnoszenie jednej przy obniżaniu drugiej częściowo się znosi. Pokrętła płaskości `--sbr-mh-sfm-sbr` i `--sbr-mh-sfm-orig` decydują o tym, co w ogóle liczy się jako tonalne po każdej stronie porównania.

`--sbr-mh-decay-orig <n>`

Skaluje to, jak długo już wykryty ton jest nadal śledzony w oryginalnym pasmie, gdy wybrzmiewa.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `1..10000`, x100, gdzie `100` = stockowe x1,00; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Detektor, który patrzyłby tylko na bieżącą ramkę, porzucałby ton, gdy tylko spadnie poniżej progu, a na ogonie dzwonu albo talerza jest to dokładnie moment, w którym jeszcze go chcesz. Dlatego detektor nadal śledzi ton, który już znalazł, z wybrzmiewaniem. To pokrętło skaluje długość tej pamięci.

Dłuższe śledzenie oznacza, że syntetyczne harmoniczne utrzymują się w ogonach, więc wybrzmienia pozostają dźwięczne, zamiast zamieniać się w szum. Krótsze śledzenie oznacza, że tony są porzucane szybciej, więc ogony tracą dzwonienie wcześniej.

Uczciwy status: podłączone, efektu nie zaobserwowano. Na materiale tonalnym i mieszanym w HE-AAC od 24 do 96 kbps nie dało to żadnej zmiany strumienia w żadnym kierunku. Wybrzmiewanie ma znaczenie dopiero wtedy, gdy detektor znalazł ton do śledzenia, a warunki wyzwalania rzadko zbiegały się na naszym materiale.

Przykłady, skracanie śledzenia:

- Łagodnie: `--sbr-mh-decay-orig 70`.
- Mocno: `--sbr-mh-decay-orig 30`.
- Przesadnie: `--sbr-mh-decay-orig 1`. Praktycznie brak pamięci: ton jest zapominany, gdy tylko spadnie. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Przykłady, wydłużanie śledzenia:

- Łagodnie: `--sbr-mh-decay-orig 150`.
- Mocno: `--sbr-mh-decay-orig 400`.
- Przesadnie: `--sbr-mh-decay-orig 10000`. Raz znaleziony ton jest śledzony niemal bezterminowo. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Współpraca i konflikty: ma znaczenie tylko tam, gdzie detektor się odpala, więc obniżenie `--sbr-mh-tone` do jego zmierzonego zakresu aktywnego jest warunkiem wstępnym, żeby to pokrętło w ogóle coś znaczyło. `--sbr-mh-decay-diff` to ten sam mechanizm na prowadnicy różnicowej.

`--sbr-mh-decay-diff <n>`

To samo wybrzmiewanie co w `--sbr-mh-decay-orig`, zastosowane do prowadnicy różnicowej, a nie do oryginalnego pasma.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `1..10000`, x100, gdzie `100` = stockowe x1,00; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Detektor prowadzi dwie prowadnice śledzące: jedną podążającą za tonami w oryginalnym pasmie, drugą podążającą za różnicą tonalności między oryginałem a łatą. To pokrętło skaluje pamięć drugiej, więc rządzi tym, jak długo wykryta *niezgodność* jest nadal traktowana jako obecna po tym, gdy przestanie być oczywista.

Dłużej oznacza, że decyzje o kompensacji utrzymują się między ramkami i są stabilniejsze. Krócej oznacza, że są przeliczane niemal od zera w każdej ramce, co reaguje szybciej i może migotać.

Uczciwy status: podłączone, efektu nie zaobserwowano. Brak zmiany strumienia na materiale tonalnym i mieszanym w HE-AAC od 24 do 96 kbps, w żadnym kierunku.

Przykłady, skracanie:

- Łagodnie: `--sbr-mh-decay-diff 70`.
- Mocno: `--sbr-mh-decay-diff 30`.

- Przesadnie: `--sbr-mh-decay-diff 1`. Brak pamięci na prowadnicy różnicowej. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Przykłady, wydłużanie:

- Łagodnie: `--sbr-mh-decay-diff 150`.
- Mocno: `--sbr-mh-decay-diff 400`.
- Przesadnie: `--sbr-mh-decay-diff 10000`. Prowadnica nigdy nie zapomina. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Współpraca i konflikty: tworzy parę z `--sbr-mh-decay-orig` i podobnie jak ono zależy od tego, czy `--sbr-mh-diff` faktycznie się wyzwala, zanim długość pamięci może mieć znaczenie.

`--sbr-mh-sfm-sbr <n>`

Skaluje próg płaskości widmowej, powyżej którego załatane pasmo jest uznawane za szumopodobne, a nie tonalne.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `1..10000`, x100, gdzie `100` = stockowe x1,00; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Płaskość widmowa mierzy, jak równo energia rozkłada się w paśmie: blisko 0 dla jednego czystego tonu, blisko 1 dla szumu. Detektor używa jej do klasyfikowania każdego pasma, a to pokrętło przesuwa granicę dla *załatanej* strony porównania.

Obniżanie progu oznacza, że załatane pasmo szybciej zostaje nazwane szumopodobnym, więc detektor częściej dochodzi do wniosku, że kopia zgubiła ton i kompensacja jest potrzebna. Podnoszenie oznacza, że łata dostaje kredyt zaufania jako tonalna, więc dodawanych jest mniej harmonicznych.

Uczciwy status: podłączone, efektu nie zaobserwowano. Brak zmiany strumienia na materiale tonalnym i mieszanym w HE-AAC od 24 do 96 kbps w żadnym kierunku.

Jedna praktyczna uwaga, jeśli mierzysz to samodzielnie: płaskość trzeba mierzyć w prawdziwym obszarze SBR, od pasma rdzenia aż do końcowej górnej krawędzi wypisanej przez `--verbose`. Okno sięgające do Nyquista obejmuje puste miejsce powyżej górnej krawędzi i zwraca płaskość równą 0, co wygląda jak doskonała tonalność, a jest artefaktem okna.

Przykłady, obniżanie (łata szybciej nazywana szumopodobną, więcej kompensacji):

- Łagodnie: `--sbr-mh-sfm-sbr 70`.

- Mocno: `--sbr-mh-sfm-sbr 30`.
- Przesadnie: `--sbr-mh-sfm-sbr 1`. Niemal każde załatane pasmo liczy się jako szumopodobne. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Przykłady, podnoszenie (łata dłużej nazywana tonalną, mniej kompensacji):

- Łagodnie: `--sbr-mh-sfm-sbr 150`.
- Mocno: `--sbr-mh-sfm-sbr 400`.
- Przesadnie: `--sbr-mh-sfm-sbr 10000`. Załatane pasmo jest praktycznie zawsze tonalne. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Współpraca i konflikty: działa w parze z `--sbr-mh-sfm-orig`; razem wyłapują sytuację "z jednego tonu w oryginale po łataniu zrobiło się kilka". Przesunięcie tylko jednej strony przechyla porównanie asymetrycznie, co bywa tym, czego chcesz, i jest trudniejsze do przemyślenia.

`--sbr-mh-sfm-orig <n>`

Ten sam próg płaskości co `--sbr-mh-sfm-sbr`, dla oryginalnego pasma.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `1..10000`, x100, gdzie `100` = stockowe x1,00; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

To przesuwa granicę między tonem a szumem po stronie źródła. Obniżanie oznacza, że oryginalne pasmo szybciej zostaje nazwane szumopodobnym, więc detektor rzadziej dochodzi do wniosku, że był tam ton wart przywrócenia. Podnoszenie oznacza, że oryginał jest chętniej traktowany jako tonalny, więc więcej pasm staje się kandydatami na syntetyczną harmoniczną.

Zwróć uwagę, że oba pokrętła sfm pchają końcową decyzję w przeciwnych sensach, choć są tym samym rodzajem progu, bo jedno opisuje stan wejściowy, a drugie wynik. Jeśli chcesz "dodawać więcej harmonicznych", obniż `--sbr-mh-sfm-sbr` i podnieś to.

Uczciwy status: podłączone, efektu nie zaobserwowano. Brak zmiany strumienia na materiale tonalnym i mieszanym w HE-AAC od 24 do 96 kbps w żadnym kierunku.

Przykłady, obniżanie (oryginał szybciej nazywany szumopodobnym, mniej harmonicznych):

- Łagodnie: `--sbr-mh-sfm-orig 70`.
- Mocno: `--sbr-mh-sfm-orig 30`.
- Przesadnie: `--sbr-mh-sfm-orig 1`. Źródło niemal nigdy nie jest tonalne, więc niemal nic nie jest uznawane za brakujące. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Przykłady, podnoszenie (oryginał chętniej nazywany tonalnym, więcej harmonicznych):

- Łagodnie: `--sbr-mh-sfm-orig 150`.
- Mocno: `--sbr-mh-sfm-orig 400`.
- Przesadnie: `--sbr-mh-sfm-orig 10000`. Niemal każde oryginalne pasmo liczy się jako tonalne. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Współpraca i konflikty: zwierciadlane odbicie `--sbr-mh-sfm-sbr`, a oba zasilają porównanie tonalności, dla którego `--sbr-mh-diff` ustawia próg. Zmiana wszystkich trzech naraz sprawia, że wynik jest bardzo trudny do przypisania; ruszaj po jednym.

`--sbr-mh-maxcomp <n>`

Ogranicza, ile kompensacji obwiedni jest stosowane wokół syntetycznej harmonicznej.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `0..200`, zwykła liczba całkowita, gdzie `50` = stock; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Wstawienie sinusoidy w pasmo zmienia energię tego pasma, więc obwiednia wokół niej musi zostać skorygowana, inaczej pasmo wyjdzie za głośne. To pokrętło ogranicza tę korektę. Nie jest to skala x100: liczba jest samym limitem.

Wyższy limit dopuszcza większe korekty, więc pasma sąsiednie są ściągane dalej i mniej szumu zostaje obok dodanego tonu: harmoniczna wybija się czyściej. Niższy limit ogranicza korektę, więc dodany ton siedzi w większej części swojego pierwotnego szumu otoczenia i się w nim zlewa, albo staje się słyszalnie za głośny, jeśli potrzebna korekta była większa od limitu.

Uczciwy status: podłączone, efektu nie zaobserwowano. Brak zmiany strumienia na materiale tonalnym i mieszanym w HE-AAC od 24 do 96 kbps w żadnym kierunku, co wynika z tego, że detektor i tak rzadko dodaje na tym materiale harmoniczną.

Przykłady, obniżanie limitu:

- Łagodnie: `--sbr-mh-maxcomp 35`.
- Mocno: `--sbr-mh-maxcomp 10`. Dopuszczona bardzo niewielka kompensacja.
- Przesadnie: `--sbr-mh-maxcomp 0`. Żadnej kompensacji wokół dodanej harmonicznej. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Przykłady, podnoszenie limitu:

- Łagodnie: `--sbr-mh-maxcomp 70`.
- Mocno: `--sbr-mh-maxcomp 120`.
- Przesadnie: `--sbr-mh-maxcomp 200`, maksimum. Korekta jest praktycznie nieograniczona. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Współpraca i konflikty: działa tylko tam, gdzie harmoniczna faktycznie zostaje dodana, więc `--sbr-mh-tone` musi najpierw być w swoim zakresie aktywnym. Szumem, który siedzi obok dodanego tonu, rządzą także `--sbr-noise-max` i pokrętła poziomu szumu, działające na każde pasmo, a nie tylko na sąsiadów harmonicznej.

`--sbr-mh-deltatime <n>`

Ustala maksymalną odległość transjentu, przy której ramka liczy się jako ramka transjentowa wewnątrz detektora brakujących harmonicznych.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `0..64`, zwykła liczba całkowita; domyślnie `-1` = wyłączone, co zostawia 9 dla AAC i 16 dla AAC-LD
- Wpisywanie: liczba całkowita

Detektor brakujących harmonicznych zachowuje się inaczej w ramkach, które uznaje za transjentowe, bo dodawanie stałej syntetycznej sinusoidy przez atak to zły pomysł. To pokrętło ustala, jak daleko, w jednostkach czasu detektora, transjent może być od ramki, żeby ramka wciąż liczyła się jako transjentowa. To zwykła liczba całkowita, a nie skala x100, i wartość stockowa różni się zależnie od profilu.

Większa odległość oznacza, że więcej ramek liczy się jako transjentowe, więc detektor częściej wybiera swoją ostrożną ścieżkę i dodaje mniej harmonicznych w sąsiedztwie uderzeń. Mniejsza odległość oznacza, że mniej ramek liczy się jako transjentowe, więc detektor dodaje harmoniczne bliżej ataków, czyli tam, gdzie syntetyczna sinusoida najpewniej zabrzmi źle.

Uczciwy status: podłączone, efektu nie zaobserwowano. Brak zmiany strumienia na materiale tonalnym i mieszanym w HE-AAC od 24 do 96 kbps w żadnym kierunku.

Przykłady, obniżanie odległości:

- Łagodnie: `--sbr-mh-deltatime 6`.
- Mocno: `--sbr-mh-deltatime 2`.
- Przesadnie: `--sbr-mh-deltatime 0`. Żadna ramka nie liczy się jako transjentowa z racji odległości, więc ostrożna ścieżka nigdy nie jest wybierana. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Przykłady, podnoszenie odległości:

- Łagodnie: `--sbr-mh-deltatime 16`, czyli stockowa wartość AAC-LD zastosowana do AAC.
- Mocno: `--sbr-mh-deltatime 32`.
- Przesadnie: `--sbr-mh-deltatime 64`, maksimum. Niemal każda ramka blisko jakiegokolwiek uderzenia liczy się jako transjentowa. Nie zaobserwowano zmiany strumienia.

Współpraca i konflikty: to pokrętło czyta decyzję o transjencie, więc leży poniżej `--sbr-tran-thr` i `--sbr-tran-peak` w strumieniu przetwarzania: zmiana tego, co liczy się jako transjent, zmienia to, do czego to pokrętło mierzy odległość. Na samo dzielenie ramek nie ma wpływu.

Filtrowanie odwrotne i poziom szumu: `--sbr-invf` `--sbr-softness` `--sbr-invf-min` `--sbr-invf-max` `--sbr-invf-bias` `--sbr-invf-table` `--sbr-invf-hyst` `--sbr-invf-sbr-thr` `--sbr-invf-orig-thr` `--sbr-invf-smooth` `--sbr-nf-weight` `--sbr-nf-weight-from` `--sbr-nf-smooth` `--sbr-noise-max` `--sbr-noise-floor-offset`

Tutaj faktycznie rozstrzyga się charakter górnego pasma i to jest ta część SBR, którą warto zrozumieć porządnie.

Skopiowane górne pasmo dziedziczy drobną strukturę pasma, z którego zostało skopiowane. Ta struktura jest tonalna: szczyty i doliny wypadają na częstotliwościach nieodpowiednich dla miejsca, w którym wylądowały. Efekt brzmi metalicznie, dzwoni, czasem jest chórowany, a kto raz to usłyszał, nie potrafi już tego odsłyszeć. Lekarstwem jest filtrowanie odwrotne: dekoder nakłada na łatę filtr wybielający, który tę odziedziczoną strukturę spłaszcza. Są cztery poziomy mocy, 0 wyłączone, 1 niski, 2 średni, 3 wysoki, wybierane na pasmo i na ramkę. Poziom szumu to druga połowa tego samego lekarstwa: syntetyczny szum domieszany do każdego pasma, który zastępuje strukturę usuniętą przez wybielanie. Za mało jednego i drugiego daje metaliczną górę; za dużo daje górę syczącą i rozmytą, w której talerze redukują się do kształtowanego szumu.

Poziom wybiera normalnie **estymator tonalności**, który porównuje pasmo oryginału z pasmem załatanym, pasmo po paśmie i ramka po ramce. To tę dynamiczną decyzję warto zachować: ma rację znacznie częściej niż jakakolwiek stała wartość, którą mógłbyś wybrać.

Ta sekcja zawiera więc dwa rodzaje przełączników, a pierwszeństwo między nimi ma znaczenie:

1. `--sbr-invf` **wymusza** jeden ustalony poziom na cały plik, w każdym paśmie i w każdej chwili. Wygrywa ze wszystkim innym w tym miejscu. Używaj go do diagnozy albo wtedy, gdy wiesz, że materiał jest jednorodny.
2. Wszystko pozostałe zostawia decyzję dynamiczną i zmienia reguły estymatora: granice, przesunięcie, tabelę decyzyjną, histerezę,

wygładzanie, położenie granic, wagę szumu. Decyzja nadal jest podejmowana na pasmo i na ramkę, tylko według innych reguł.

W grupie 2 `--sbr-softness` jest makrem, które ustawia kilka z tych reguł naraz, a **każde jawne pokrętło wygrywa z makrem**. Czyli `--sbr-softness 6 --sbr-invf-max 2` daje miękkość z makra z własnym sufitem.

Sposób korzystania z tej sekcji kształtują dwa fakty pomiarowe.

Pierwszy: makro miękkości celowo *nie* rusza granic tonalności. Zmierzyliśmy, że ich przesuwanie powoduje migotanie decyzji w obrębie pasma, od 0,2 do 0,29 zmiany na pasmo na ramkę wobec 0,004 do 0,04 w stocku, co jest słyszalne jako niestabilność. `--sbr-invf-sbr-thr` i `--sbr-invf-orig-thr` i tak udostępniają ten mechanizm, bo czasem właśnie tego chcesz, ale to dlatego makro ich unika.

Drugi: waga poziomu szumu jest obcinana przez sufit szumu. Przy sufitach z tabeli strojenia (0,125 przy 24 do 48 kbps) około 95 procent pasm i tak już siedzi na sufice, więc `--sbr-nf-weight` samo w sobie często nie zmienia zupełnie nic. Żeby cokolwiek zrobiło, potrzebuje podniesionego sufitu *oraz* pasm z wysokim invf: zmierzone, strumień ruszył dopiero przy `--sbr-noise-max 6` w połączeniu z `--sbr-invf 3` albo `--sbr-nf-weight-from 1`. Samo albo tylko z jednym z nich nie zmieniło nic. Poziomy od 5 do 7 w `--sbr-softness` podnoszą sufit za ciebie.

Przy wartościach neutralnych (`--sbr-invf-hyst 1.0`, `--sbr-invf-bias 0`, `--sbr-invf-smooth 2`, `--sbr-nf-weight 0.25`, `--sbr-nf-weight-from 3`, `--sbr-invf-table 0`, `--sbr-invf-min 0`, `--sbr-invf-max 3`) te pokrętła dają strumień identyczny bajt w bajt ze stockiem, podobnie jak `--sbr-softness 2` i `--speech --sbr-softness 4`.

`--sbr-invf <0..3>`

Wymusza jeden ustalony poziom filtrowania odwrotnego na cały plik, całkowicie pomijając estymator tonalności.

- Dotyczy: profili z SBR (`-p 5`, `-p 29`, `-p 39 -L 1`)
- Wartości: `0` wyłączone, `1` niski, `2` średni, `3` wysoki; domyślnie `-1` = automat, czyli estymator tonalności decyduje na pasmo i na ramkę
- Wpisywanie: liczba całkowita

Wyżej znaczy mocniejsze wybielanie załatanego pasma: mniej metalicznego dzwonienia, mniej szczegółu, góra bardziej płaska i bardziej szumopodobna. Niżej znaczy, że odziedziczona struktura tonalna zostaje na miejscu: więcej pozornego szczegółu, więcej metalicznego charakteru.

Wada wymuszania jest dokładnie taka, jak brzmi: jeden poziom obowiązuje wszędzie, także w tych pasmach i momentach, w których estymator

wybrałby inaczej. Plik z cichym, tonalnym wstępem i gęstym refrenem chce w tych miejscach różnych poziomów, a wymuszona wartość daje im ten sam.

Mimo tego jest to najbardziej przydatne pokrętło w tej sekcji, do dwóch zadań. Pierwsze to diagnoza: zakoduj na `0` i na `3`, posłuchaj skrajności i od razu będziesz wiedział, którego końca tej osi potrzebuje dany materiał. Drugie to materiał jednorodny, gdzie estymator i tak nie ma do czego się dostrajać.

Wartości:

- `0` filtrowanie odwrotne wyłączone. Żadnego wybielania. Łata zachowuje odziedziczoną strukturę: maksimum pozornego szczegółu, maksimum metalicznego dzwonienia. Na materiale tonalnym to wyraźny artefakt; na materiale szumopodobnym może być najczystszą opcją.
- `1` niski. Lekkie wybielanie.
- `2` średni. Umiarkowane wybielanie, z grubsza tam, gdzie estymator siedzi średnio przy tabeli muzycznej.
- `3` wysoki. Mocne wybielanie. Góra staje się płaska i szumopodobna; metaliczne dzwonienie znika, a razem z nim spora część odczuwanego szczegółu.
- `-1` automat. Decyduje estymator. Ustawienie zalecane, chyba że właśnie diagnozujesz.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-invf 3 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: ten przełącznik **wygrywa z każdym innym w tej sekcji**, w tym z `--sbr-softness` i z pokrętłami min/max/bias, bo nie zostaje już żadna dynamiczna decyzja do ograniczania. Jeśli chcesz decyzję kształtować, a nie zastępować, zostaw go wyłączony. Zestawienie `--sbr-invf 3` z `--sbr-noise-max 6` to jedna z dwóch kombinacji, które sprawiają, że `--sbr-nf-weight` w ogóle coś robi.

`--sbr-softness <0..7>`

Jedno makro od góry twardej i metalicznej do bardzo miękkiej, ustawiające kilka reguł estymatora naraz i zachowujące dynamiczną decyzję.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `0..7`; domyślnie `-1` = wyłączone (stock, co odpowiada poziomowi `2` dla muzyki)
- Wpisywanie: liczba całkowita

To pokrętło warto wypróbować pierwsze. Przesuwa cię po osi metaliczne kontra syczące bez zamrażania decyzji, ustawiając tabelę decyzyjną,

przesunięcie, wagę szumu, granice min/max i sufit szumu w kombinacjach, które zmierzyliśmy jako monotoniczne i stabilne. Celowo nie rusza granic tonalności, bo zmierzyliśmy, że to powoduje migotanie decyzji w obrębie pasma.

Wartości:

- `0` o jeden stopień mniej wybielania niż strojenie muzyczne: twardziej, bardziej metalicznie niż stock.
- `1` nigdy wybielanie HIGH. Zwróć uwagę, że na muzyce estymator i tak rzadko wybiera HIGH, więc na materiale muzycznym ta granica często wcale nie działa: zmierzone na HE-AAC 32 kbps, poziomy `1` i `2` dały strumień identyczny ze stockiem na sygnałach tonalnym, głosowym i mieszanym.
- `2` stockowe estymatory muzyczne. Identyczny bajt w bajt z niekorzystaniem z przełącznika w ogóle.
- `3` co najmniej wybielanie LOW: estymator nie może już wybrać wyłączenia. Zmierzone jako równe `--sbr-invf 1` na sygnale tonalnym, bo tam estymator chciał wyłączenia wszędzie, a podłoga podniosła wszystko do LOW.
- `4` stockowe estymatory mowy: tabela decyzyjna mowy i waga szumu, bez pozostałej części `--speech`, więc częstotliwość podziału zostaje nietknięta.
- `5` jak `4` plus podniesiony sufit szumu (0,5) i waga rozszerzona na pasma MID.
- `6` jak `5` plus jeszcze jeden stopień wybielania.
- `7` bardzo miękko: sufit 1,0, maksimum wybielania i szumu wypełniającego. Góra staje się jednoznacznie szumopodobna.
- `-1` wyłączone.

Zmierzone na HE-AAC 32 kbps, poziomy invf odczytane ze strumienia, płaskość zdekodowanego pasma SBR od 7 do 14,5 kHz, gdzie 0 jest tonalne, a 1 szumopodobne:

`--sbr-softness`	średni poziom invf (mowa / tonalny / muzyka)	płaskość pasma SBR (mowa / tonalny)
0	0.15 / 0.00 / 0.00	0.366 / 0.396
2 (stockowa muzyka)	1.12 / 0.98 / 0.99	0.373 / 0.430
4 (stockowa mowa)	1.93 / 1.96 / 1.98	0.379 / 0.440
5	1.93 / 1.96 / 1.98	0.403 / 0.518
7	2.93 / 2.96 / 2.98	0.417 / 0.521

Skala jest monotoniczna na każdej próbce, a zmiany trybu w obrębie pasma zostają na stockowym poziomie (0,004 do 0,04 na pasmo na ramkę). Zmierzone również: poziom `0` równa się `--sbr-invf 0` na materiale tonalnym i mieszanym, a poziomy od `4` do `7` różnią się między sobą.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 32000 --sbr-softness 6 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: **każde jawne pokrętło poniżej wygrywa z tym makrem**, i właśnie tak się je łączy: `--sbr-softness 6 --sbr-invf-max 2` zachowuje obsługę szumu z makra przy własnym własnym sufice. `--sbr-invf` wygrywa z tym makrem całkowicie. Sąsiednie poziomy mogą dać ten sam strumień, jeśli materiał nigdy nie dociera do granicy, którą się różnią; to oczekiwane, a nie awaria.

`--sbr-invf-min <0..3>`

Ustawia podłogę pod estymatorem: najniższy poziom filtrowania odwrotnego, jaki wolno mu wybrać.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `0..3`; domyślnie `-1` = wyłączone (bez podłogi, odpowiednik `0`)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Estymator nadal decyduje na pasmo i na ramkę; to tylko usuwa dolną część jego zakresu. To narzędzie na „góra jest metaliczna w cichych fragmentach”, gdy estymator poprawnie widzi pasmo tonalne i wybiera mało wybielania albo wcale, a ty się z tym nie zgadzasz.

Podniesienie podłogi gwarantuje minimalną ilość wybielania wszędzie, co kosztuje szczegół w tych pasmach, które naprawdę go nie potrzebowały.

Wartości:

- `0` podłoga na wyłączeniu. Bez ograniczenia; identyczne z niekorzystaniem z przełącznika.
- `1` estymator nie może nigdy wybrać wyłączenia. Najdelikatniejsza użyteczna podłoga i ta, którą warto wypróbować, gdy metaliczne dzwonienie pojawia się tylko sporadycznie.
- `2` co najmniej wybielanie MID wszędzie. Mocna interwencja: pasma, które nie chciały żadnego, dostają teraz umiarkowane wybielanie.
- `3` co najmniej HIGH wszędzie, co oznacza, że poziom jest przypięty do HIGH, bo 3 to maksimum. W efekcie jest to odpowiednik `--sbr-invf 3`, a jeśli właśnie tego chcesz, powiedz to wprost.
- `-1` wyłączone.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 48000 --sbr-invf-min 1 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: nakładane po `--sbr-invf-bias`, razem z `--sbr-invf-max` jako drugim końcem klamry. Ustawienie `--sbr-invf-min 3` albo `--sbr-invf-min` równego `--sbr-invf-max` zwija dynamiczny zakres do jednej wartości, czyli jest to `--sbr-invf` drogą okrężną. Wygrywa z `--sbr-softness`; przegrywa z `--sbr-invf`. `--sbr-softness 3` to zapakowana wersja `--sbr-invf-min 1`.

`--sbr-invf-max <0..3>`

Ustawia sufit nad estymatorem: najwyższy poziom filtrowania odwrotnego, jaki wolno mu wybrać.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `0..3`; domyślnie `-1` = wyłączone (bez sufitu, odpowiednik `3`)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Odbicie `--sbr-invf-min` i częściej użyteczne z tych dwóch. To narzędzie na „góra robi się sycząca i traci szczegół w głośnych fragmentach”, gdy estymator wybiera mocne wybielanie i zabiera razem z nim blask.

Obniżenie sufitu zachowuje szczegół za cenę przepuszczenia pewnej dawki metalicznego charakteru w pasmach, które naprawdę potrzebowały wybielania.

Wartości:

- `3` sufit na HIGH. Bez ograniczenia; identyczne z niekorzystaniem z przełącznika.
- `2` nigdy HIGH. Zwykły wybór: usuwa tylko najbardziej agresywne wybielanie i zachowuje resztę oceny estymatora.
- `1` nigdy powyżej LOW. Mocne ustawienie chroniące szczegół; spodziewaj się słyszalnego metalicznego charakteru na materiale tonalnym.
- `0` sufit jest na wyłączeniu, więc nigdzie nie wolno wybielać. W efekcie odpowiednik `--sbr-invf 0`, który lepiej zapisać właśnie tak.
- `-1` wyłączone.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-invf-max 2 --sbr-invf-hyst 1.5 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: nakładane po `--sbr-invf-bias`, w parze z `--sbr-invf-min`. `--sbr-softness 1` to zapakowana wersja `--sbr-invf-max 2`, i zwróć uwagę na zmierzone zastrzeżenie w tamtym miejscu: na muzyce estymator rzadko dociera do HIGH, więc ten sufit może nie robić nic na materiale muzycznym i jednocześnie być dokładnie tym, czego trzeba na mowie. Wygrywa z `--sbr-softness`; przegrywa z `--sbr-invf`.

--sbr-invf-bias <-3..3>

Przesuwa każdą dynamiczną decyzję filtrowania odwrotnego w górę albo w dół o ustaloną liczbę stopni.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `-3..3` stopnie; domyślnie `0` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Tam gdzie min i max obcinają zakres, to pokrętło go przesuwa. Wzór decyzji estymatora na pasmo i na ramkę jest zachowany dokładnie, a cały wzór się przesuwa. To czyni je najczystszym sposobem powiedzenia „estymator ma dobry pomysł, tylko konsekwentnie jest za miękki” albo „konsekwentnie za twardy”. Wartości dodatnie oznaczają więcej wybielania.

Ponieważ wynik jest potem obcinany do 0..3, duże przesunięcia spłaszczają wzór na tym końcu, w który uderzą: przy `+3` niemal wszystko ląduje na HIGH i zróżnicowanie między pasmami, które miało zostać, znika.

Przykłady, więcej wybielania:

- Łagodnie: `--sbr-invf-bias 1`. Każde pasmo o jeden stopień mocniej wybielone. Wzór pozostaje nietknięty, charakter jest łagodniejszy.
- Mocno: `--sbr-invf-bias 2`. Dwa stopnie. Pasma, które chciały wyłączenia, dostają teraz MID; metaliczny charakter w dużej mierze zniknął, a razem z nim część szczegółu.
- Przesadnie: `--sbr-invf-bias 3`. Wszystko, czego estymator i tak nie chciał na HIGH, zostaje tam zepchnięte przez obcięcie. To `--sbr-invf 3` okrężną drogą.

Przykłady, mniej wybielania:

- Łagodnie: `--sbr-invf-bias -1`. O jeden stopień mniej wszędzie. Więcej szczegółu, cień więcej metaliczności.
- Mocno: `--sbr-invf-bias -2`. Dwa stopnie mniej. Jakiekolwiek wybielanie zachowują tylko te pasma, które estymator chciał na HIGH.
- Przesadnie: `--sbr-invf-bias -3`. Niemal wszystko obcina się do wyłączenia, czyli jest to `--sbr-invf 0` drogą okrężną, z maksymalnym metalicznym dzwonieniem na materiale tonalnym.

Współpraca i konflikty: nakładane **przed** `--sbr-invf-min` i `--sbr-invf-max`, więc możesz najpierw przesunąć, a potem obciąć: `--sbr-invf-bias 2 --sbr-invf-max 2` przesuwa wszystko w górę, ale odmawia HIGH. Wygrywa z `--sbr-softness`; przegrywa z `--sbr-invf`.

--sbr-invf-table <0|1>

Wybiera, której tabeli decyzyjnej używa estymator tonalności: tabeli muzycznej czy tabeli mowy.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `0` muzyka, `1` mowa; domyślnie `-1` = idzie za `--speech`
- Wpisywanie: liczba całkowita

Progi estymatora pochodzą z tabeli, a FDK dostarcza dwie: jedną strojoną pod muzykę, drugą pod mowę. Tabela mowy wybiela znacznie chętniej, bo mowa powyżej częstotliwości podziału to w większości szczelinowe i oddech, gdzie odziedziczona struktura tonalna jest czystym artefaktem i nie ma tam szczegółu wartego ochrony.

Ten przełącznik wybiera tabelę i **tylko** tabelę. `--speech` zmienia również częstotliwość podziału i inne elementy strojenia; jeśli chcesz zachowania estymatora mowy na materiale muzycznym bez przestawiania układu częstotliwości, to jest przełącznik do tego. Taka kombinacja jest naprawdę przydatna: audycja słowna, audiobooki, materiał podcastowy przy niskim bitrate'ie, gdzie chcesz zachowania wybielania, ale własnej częstotliwości podziału.

Wartości:

- `0` tabela muzyczna. Zachowawcze wybielanie, chroni szczegół tonalny.
- `1` tabela mowy. Wybiela znacznie chętniej. Zmierzony średni poziom invf przy tabeli mowy jest blisko 2,0 wobec około 1,0 przy tabeli muzycznej na HE-AAC 32 kbps.
- `-1` wyłączone: idź za `--speech`, czyli tabela muzyczna, chyba że podano `--speech`.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 32000 --sbr-invf-table 1 -o out.m4a speech.wav`

Współpraca i konflikty: `--sbr-softness 4` to zapakowana wersja tego plus waga szumu dla mowy. `--speech` ustawia to niejawnie i przesuwa również częstotliwość podziału, i to jest różnica warta zapamiętania. Wygrywa z `--sbr-softness`; przegrywa z `--sbr-invf`.

--sbr-invf-hyst <x>

Ustawia histerezę granic decyzyjnych: jak bardzo musi zmienić się tonalność, zanim estymator przełączy pasmo na inny poziom.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `0..2`, liczba dziesiętna, gdzie `1.0` = stock; domyślnie `-1` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` lub `,`

Pasmo, którego tonalność siedzi dokładnie na granicy decyzyjnej, przeskakiwałoby w przeciwnym razie na inny poziom w każdej ramce, a przeskakiwanie poziomów wybielania z ramki na ramkę jest słyszalne jako rodzaj trzepotania albo niestabilności na górze. Histereza rozszerza granice w strefę martwą, więc pasmo trzyma bieżący poziom, dopóki tonalność nie przesunie się znacząco za linię.

Obniżanie oznacza szybszą reakcję na prawdziwe zmiany i częstsze przełączanie. Podnoszenie oznacza większą stabilność i wolniejsze podążanie za rzeczywistymi zmianami, więc fragment, który w połowie staje się tonalny, trzyma dłużej poprzednie traktowanie. Powyżej 2 rozszerzone granice zachodziłyby na siebie, co nie ma sensu, więc jest odrzucane.

Dla odniesienia: stockowe tempo przełączania w obrębie pasma to od 0,004 do 0,04 zmiany na pasmo na ramkę, a konfiguracja zmierzona na 0,2 do 0,29 była wyraźnie niestabilna.

Przykłady, mniej histerezy (szybciej, więcej przełączania):

- Łagodnie: `--sbr-invf-hyst 0,8`. Nieco szybsze podążanie za zmianami.
- Mocno: `--sbr-invf-hyst 0,3`. Wyraźnie więcej przełączania; stosuj, gdy estymator wydaje się ospały na materiale, który szybko zmienia charakter.
- Przesadnie: `--sbr-invf-hyst 0`. Zupełny brak strefy martwej. Pasma siedzące na granicy przeskakują w każdej ramce, czyli dostajesz tę niestabilność, której histereza ma zapobiegać.

Przykłady, więcej histerezy (wolniej, stabilniej):

- Łagodnie: `--sbr-invf-hyst 1,2`. Odrobinę bardziej lepkie niż stock.
- Mocno: `--sbr-invf-hyst 1,5`. Poziomy trzymają się mimo umiarkowanych zmian tonalności. Dobra para dla `--sbr-invf-max 2`, gdy chcesz spokojnej, przewidywalnej góry.
- Przesadnie: `--sbr-invf-hyst 2`, czyli maksimum. Strefy martwe są tak szerokie, jak tylko mogą być; pasma zasadniczo trzymają ten poziom, na którym wylądowały na początku, co na materiale zmieniającym charakter jest po prostu złym poziomem przez większość czasu.

Współpraca i konflikty: `--sbr-invf-smooth` atakuje tę samą niestabilność z drugiej strony, uśredniając po ramkach zamiast poszerzać granice; używanie obu w skrajnych ustawieniach jest nadmiarowe. `--sbr-invf-sbr-thr` i `--sbr-invf-orig-thr` przesuwają te granice, które to pokrętło poszerza. Wygrywa z `--sbr-softness`; przegrywa z `--sbr-invf`.

--sbr-invf-sbr-thr <x>

Przesuwa granice decyzji o tonalności dla pasma załatanego, z grubsza w dB.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `-20..20`, mniej więcej w dB, liczba dziesiętna; domyślnie `0` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` lub `,`

Estymator mierzy tonalność po obu stronach porównania i każdą z nich zestawia z granicami. To pokrętło przesuwa granice po stronie załatanej. Wartości dodatnie oznaczają, że załatane pasmo szybciej liczy się jako tonalne, a tonalna łata jest właśnie tym, po co jest wybielanie, więc dodatnie oznaczają więcej invf.

To instrument ostrzejszy niż bias czy min/max, i bardziej ryzykowny. Przesuwanie granic zmienia to, *które* pasma je przekraczają i w których ramkach, więc może wprowadzić migotanie decyzji: dla tego mechanizmu zmierzyliśmy od 0,2 do 0,29 zmiany na pasmo na ramkę wobec 0,004 do 0,04 w stocku, i to dlatego `--sbr-softness` z niego nie korzysta. Jeśli po to sięgasz, rozważ jednoczesne podniesienie `--sbr-invf-hyst`, żeby odkupić stabilność.

Przykłady, wartości dodatnie (załatane pasmo szybciej tonalne, więcej invf):

- Łagodnie: `--sbr-invf-sbr-thr 2`. Niewielkie przesunięcie; kilka pasm więcej przechodzi do wybielania.
- Mocno: `--sbr-invf-sbr-thr 8`. Dużo więcej pasm liczy się jako tonalne. Spodziewaj się zauważalnie większego wybielania i pewnego migotania.
- Przesadnie: `--sbr-invf-sbr-thr 20`, czyli maksimum. Zasadniczo każde załatane pasmo liczy się jako tonalne, więc pomiar przestaje rozróżniać, a ocena estymatora zostaje zastąpiona stałą. `--sbr-invf 3` robi to samo bez migotania.

Przykłady, wartości ujemne (załatane pasmo tonalne później, mniej invf):

- Łagodnie: `--sbr-invf-sbr-thr -2`. Odrobinę mniej wybielanych pasm.
- Mocno: `--sbr-invf-sbr-thr -8`. Wybielane są tylko mocno tonalne łaty; więcej szczegółu, więcej metalicznego charakteru.
- Przesadnie: `--sbr-invf-sbr-thr -20`, czyli minimum. Nic nie liczy się jako tonalne, więc nic nie jest wybielane. Karykatura „zachowaj cały szczegół”, i tak właśnie brzmi.

Współpraca i konflikty: odbicie `--sbr-invf-orig-thr`, a obydwa składają się na porównanie oryginału z łatą. `--sbr-invf-hyst` jest przeciwwagą po stronie stabilności. Wygrywa z `--sbr-softness`; przegrywa z `--sbr-invf`.

`--sbr-invf-orig-thr <x>`

Przesuwa granice decyzji o tonalności dla pasma oryginalnego, z grubsza w dB.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `-20..20`, mniej więcej w dB, liczba dziesiętna; domyślnie `0` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` lub `,`

Ten sam mechanizm po stronie źródła, przy czym znak czyta się odwrotnie, i to jest rzecz, którą trzeba dobrze zrozumieć. Estymator wybiela, kiedy łata wygląda na bardziej tonalną, niż na to zasługuje oryginał. Zatem sprawienie, żeby *oryginał* liczył się jako tonalny **później**, oznacza, że porównanie częściej znajduje większą niezgodność, a więc wartości dodatnie także tutaj oznaczają więcej wybielania. Oba pokrętła progowe prowadzą do tego samego skutku, mimo że opisują przeciwne strony.

Zastrzeżenie o migotaniu obowiązuje tu identycznie: to jest przesunięcie granicy, a przesunięcia granic destabilizują decyzję w obrębie pasma mocniej niż bias czy obcinanie.

Przykłady, wartości dodatnie (oryginał liczy się jako tonalny później, więcej invf):

- Łagodnie: `--sbr-invf-orig-thr 2`.
- Mocno: `--sbr-invf-orig-thr 8`. Oryginałowi rzadko przypisuje się tonalność, więc łata częściej wygląda na błędną i zostaje wybielona.
- Przesadnie: `--sbr-invf-orig-thr 20`, czyli maksimum. Oryginał nigdy nie liczy się jako tonalny, więc każda łata jest traktowana jak uszkodzenie. Maksymalne wybielanie drogą, która maksymalizuje też migotanie.

Przykłady, wartości ujemne (oryginał liczy się jako tonalny wcześniej, mniej invf):

- Łagodnie: `--sbr-invf-orig-thr -2`.
- Mocno: `--sbr-invf-orig-thr -8`. Oryginałowi hojnie przypisuje się tonalność, więc łata częściej jest uznawana za akceptowalną i zostawiana w spokoju.
- Przesadnie: `--sbr-invf-orig-thr -20`, czyli minimum. Wszystko w oryginale liczy się jako tonalne, porównanie nie znajduje niezgodności, a wybielanie praktycznie ustaje.

Współpraca i konflikty: para dla `--sbr-invf-sbr-thr`; przesuwanie obu w tę samą stronę częściowo się znosi, bo jedno podnosi niezgodność, a drugie ją obniża. Poziom szumu odczytuje tę samą różnicę między oryginałem a łatą przez `--sbr-nf-weight`, więc przesuwanie tych granic zmienia także szum

wypełniający, nie tylko wybielanie. Wygrywa z `--sbr-softness`; przegrywa z `--sbr-invf`.

`--sbr-invf-smooth <0..2>`

Ustawia, po ilu ramkach estymator tonalności uśrednia, zanim podejmie decyzję.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `0`, `1`, `2`; domyślnie `-1` = wyłączone (stock uśrednia po 2)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Uśrednianie po ramkach to druga obrona przed niestabilną decyzją. Z uśrednianiem jedna odbiegająca ramka nie przestawi poziomu wybielania pasma; bez niego każda ramka jest oceniana sama. Wymiana jest typowa: stabilność za szybkość reakcji.

Wartości:

- `0` tylko bieżąca ramka. Najszybsza reakcja na prawdziwą zmianę charakteru, najwięcej przełączania z ramki na ramkę. Stosuj na materiale, który zmienia się szybko, i spodziewaj się pewnej chwiejności.
- `1` uśrednianie krótsze niż stockowe. Opcja pośrednia.
- `2` stock. Równowaga wybrana przez FDK, i to dobra na większości materiału.
- `-1` wyłączone, czyli to samo co `2`.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-invf-smooth 0 --sbr-invf-hyst 1.5 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: to pokrętło i `--sbr-invf-hyst` kupują stabilność, każde innym sposobem, więc zestawienie niskiego wygładzania z wysoką histerezą to rozsądna droga do szybkiej reakcji bez trzepotania. Wygrywa z `--sbr-softness`; przegrywa z `--sbr-invf`, któremu nie zostaje już żadna decyzja do wygładzania.

`--sbr-nf-weight <x>`

Ustawia, jak mocno różnica tonalności między oryginałem a łatą podnosi poziom szumu.

- Dotyczy: profili z SBR, i tylko tam, gdzie sufit szumu zostawia zapas (patrz niżej)
- Wartości: `0.0..1.0`, liczba dziesiętna; domyślnie `-1` = idzie za `--speech` (muzyka 0,25, mowa 1,0)
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` lub `,`

Wybielanie usuwa strukturę; szum wypełniający ją zastępuje. Ta waga decyduje, jaka część zmierzonej niezgodności między pasmem oryginału a pasmem załatanym zamienia się w poziom szumu. Wyżej oznacza więcej szumu wypełniającego wszędzie tam, gdzie łata jest zbyt tonalna, i to dlatego strojenie mowy używa 1,0: w mowie górne pasmo powinno być szumem, więc wypełnianie go jest zawsze słuszne. Niżej oznacza, że różnicą zajmuje się głównie samo wybielanie.

Przeczytaj to, zanim tego użyjesz. Ważony szum jest obcinany przez sufit szumu, a przy sufice z tabeli strojenia (0,125 przy 24 do 48 kbps) około 95 procent pasm już na nim siedzi, więc podnoszenie wagi nic nie zmienia, bo nie ma zapasu do wykorzystania. Zmierzone, to pokrętło ruszyło strumień tylko przy `--sbr-noise-max 6` **plus** `--sbr-invf 3` albo `--sbr-nf-weight-from 1`. Samo, albo tylko z jednym z tych dwóch, nie zmieniło zupełnie nic. Potrzebuje podniesionego sufitu i pasm na wysokim poziomie invf, bo domyślnie wagę dostają tylko pasma HIGH.

Działający przepis to zatem `--sbr-noise-max 6 --sbr-nf-weight-from 1 --sbr-nf-weight <x>`, albo pozwól `--sbr-softness 5`, 6 czy 7 podnieść sufit za ciebie.

Przykłady, więcej szumu wypełniającego (przy podniesionym sufice):

- Łagodnie: `--sbr-noise-max 6 --sbr-nf-weight-from 1 --sbr-nf-weight 0.4`. Trochę więcej powietrza tam, gdzie łata jest zbyt tonalna.
- Mocno: `--sbr-noise-max 6 --sbr-nf-weight-from 1 --sbr-nf-weight 0.7`. Wyraźnie więcej szumu wypełniającego; góra czyta się jako bardziej powietrzna i mniej metaliczna, przy mniejszym pozornym szczególe.
- Przesadnie: `--sbr-noise-max 6 --sbr-nf-weight-from 1 --sbr-nf-weight 1`, czyli maksimum, a więc wartość dla mowy nałożona na każde pasmo od LOW w górę przy szeroko otwartym sufice. Na muzyce to syk w miejscu, gdzie kiedyś były talerze.

Przykłady, mniej szumu wypełniającego:

- Łagodnie: `--sbr-nf-weight 0,15`. Poniżej domyślnej wartości dla muzyki; nieco bardziej sucha góra.
- Mocno: `--sbr-nf-weight 0,05`. Różnica tonalności nie wnosi prawie żadnego szumu; wybielanie musi odwalić robotę samo.
- Przesadnie: `--sbr-nf-weight 0`, czyli minimum. Różnica jest całkowicie ignorowana. Przy domyślnym sufice może to spokojnie dać strumień identyczny bitowo ze stockiem, bo większość pasm i tak jest obcięta, co samo w sobie jest lekcją o tym pokrętle.

Współpraca i konflikty: potrzebuje `--sbr-noise-max 3` albo 6, żeby mieć zapas, i `--sbr-nf-weight-from`, żeby sięgnąć pasm poniżej HIGH. `--sbr-noise-floor-offset` podnosi poziom szumu bezwarunkowo i jest bardziej

topornym wyjściem awaryjnym, kiedy to pokrętło odmawia ruchu. Wygrywa z `--sbr-softness`; `--sbr-invf 3` go nie blokuje, tylko jest jedną z dwóch rzeczy, które go odblokowują.

`--sbr-nf-weight-from <1..3>`

Ustawia najniższy poziom filtrowania odwrotnego, którego pasma dostają wagę poziomu szumu.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `1` LOW i wyżej, `2` MID i wyżej, `3` tylko HIGH; domyślnie `-1` = wyłączone (stock to `3`)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Waga różnicy tonalności nie jest nakładana wszędzie. Domyślnie dostają ją tylko pasma, które dostały wybielanie HIGH, z rozumowania, że to w nich struktura została naprawdę zniszczona i wymaga zastąpienia. Ten przełącznik poszerza ten zbiór w dół.

To czyni go przełącznikiem odblokowującym `--sbr-nf-weight`: na muzyce estymator rzadko wybiera HIGH, więc przy ustawieniu stockowym waga nie ma prawie na czym działać, a pokrętło wygląda na martwe. Ustaw to na `1` i w grze jest każde wybielone pasmo.

Wartości:

- `3` tylko HIGH. Stock. Najbardziej zachowawcze i powód, dla którego `--sbr-nf-weight` tak często sprawia na muzyce wrażenie, że nic nie robi.
- `2` MID i HIGH. Umiarkowane poszerzenie, i to właśnie robi `--sbr-softness 5` i wyżej.
- `1` LOW, MID i HIGH. Wagę dostaje każde pasmo z jakimkolwiek wybielaniem. Najszerszy zasięg, i ten, przy którym zmierzyliśmy, że `--sbr-nf-weight` zmienia strumień, w parze z `--sbr-noise-max 6`.
- `-1` wyłączone, to samo co `3`.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 32000 --sbr-noise-max 6 --sbr-nf-weight-from 1 --sbr-nf-weight 0.7 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: bez sensu, dopóki `--sbr-nf-weight` czegoś nie robi, a `--sbr-nf-weight` jest bez sensu bez zapasu od `--sbr-noise-max`. Wszystkie trzy ruszają razem. Wygrywa z `--sbr-softness`.

`--sbr-nf-smooth <0>`

Wyłącza wygładzanie poziomu szumu w czasie.

- Dotyczy: profili z SBR

- Wartości: `0` = bez wygładzania; domyślnie `-1` = wyłączone, co zostawia stockowe wygładzanie po 4 ramkach
- Wpisywanie: liczba całkowita

Poziom szumu jest normalnie uśredniany po czterech ramkach, więc ilość szumu wypełniającego w paśmie zmienia się stopniowo. To słuszne na materiale ustabilizowanym, gdzie skaczący poziom szumu byłby słyszalny jako pompowanie albo oddychanie na górze. Jest niesłuszne tam, gdzie materiał naprawdę zmienia się szybko: wygładzony poziom przychodzi z opóźnieniem, więc nagle cichy fragment jeszcze przez kilka ramek niesie szum z fragmentu głośnego, a nagle jasny fragment jest na starcie niedopełniony.

Ten przełącznik działa jednokierunkowo. Nie ma wartości, która zwiększa wygładzanie; `0` je usuwa, a cokolwiek innego oznacza zostawienie go w spokoju.

Wartości:

- `0` bez wygładzania w czasie. Poziom szumu podąża dokładnie za oszacowaniem z ramki na ramkę. Szybciej, i na materiale ustabilizowanym słyszalnie mniej stabilnie.
- `-1` wyłączone: stockowe wygładzanie po 4 ramkach. Właściwa wartość domyślna.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 64000 --sbr-nf-smooth 0 -o out.m4a transients.wav`

Współpraca i konflikty: szumowy odpowiednik `--sbr-invf-smooth 0`, i obowiązuje to samo rozumowanie: stosuj na materiale z szybkimi zmianami charakteru i spodziewaj się mniejszej stabilności na materiale utrzymującym się. Jego efekt jest ograniczony przez `--sbr-noise-max`: jeśli sufit obcina większość pasm, zostaje niewiele zróżnicowania, które wygładzanie mogłoby wygładzić. Wygrywa z `--sbr-softness`.

`--sbr-noise-max <6|3|-3>`

Ustawia sufit tego, jak głośny może być szum wstrzykiwany przez SBR: limit między powietrzem a sykiem na górze.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `6` = 1,0, `3` = 0,5, `-3` = 0,125; domyślnie `-1` = wartość z tabeli strojenia dla bitrate'u
- Wpisywanie: liczba całkowita

To najbardziej doniosłe pokrętło szumu, nie dlatego, że ustawia poziom, ale dlatego, że ustawia limit, w który uderza wszystko pozostałe. Te trzy wartości to trzy, które rozumie estymator szumu w FDK, i odpowiadają sufitom amplitudy 1,0, 0,5 oraz 0,125. Tabela strojenia wybiera 0,125 przy

24 do 48 kbps, a przy tym sufice około 95 procent pasm jest już obciętych, i to dlatego szum wypełniający sprawia wrażenie ustalonego, dopóki go nie podniesiesz.

Podniesienie sufitu samo w sobie nie dodaje szumu; pozwala estymatorowi i wadze dodać go więcej tam, gdzie i tak już chciały. Obniżenie go przycina górę do czegoś bardziej suchego i tonalnego, co na materiale rzadkim brzmi czyściej, a na talerzach i oddechu chudo.

Która z tych trzech wartości nic nie robi, zależy od wiersza tabeli strojenia, na którym jesteś, więc raczej mierz, niż zakładaj. Zmierzone: na sygnałach tonalnym i mieszanym przy HE-AAC 32 kbps `-3` równa się stockowi, a `6` równa się `3`; na sygnale głosowym przy tym samym ustawieniu `6`, `3` i stock są identyczne.

Wartości:

- `-3` sufit 0,125. Najbardziej sucho i taki wybiera tabela przy niskim bitrate'ie. Bardziej tonalnie, bardziej metalicznie, mniej syku.
- `3` sufit 0,5. Czterokrotnie większy zapas. Szum wypełniający może faktycznie zmieniać się z pasma na pasmo.
- `6` sufit 1,0. Maksymalny zapas. W parze z `--sbr-nf-weight` i `--sbr-nf-weight-from 1` to konfiguracja, w której pokrętła poziomu szumu wreszcie mają pole do pracy; samo z siebie podnosi głównie te pasma, które estymator już i tak dopychał do sufitu.
- `-1` wyłączone: decyduje tabela strojenia dla bitrate'u.

Przykład w kontekście: `fdkaac -p 5 -b 32000 --sbr-noise-max 6 --sbr-nf-weight-from 1 --sbr-nf-weight 0.7 -o out.m4a in.wav`

Współpraca i konflikty: to jest bramka przed `--sbr-nf-weight`, `--sbr-nf-weight-from` i `--sbr-nf-smooth`, a poziomy od 5 do 7 w `--sbr-softness` podnoszą ją za ciebie (5 i 6 do 0,5, 7 do 1,0). `--sbr-noise-bands` ustawia rozdzielczość częstotliwościową poziomu szumu, który ten sufit przycina, więc gęsty poziom szumu przy niskim sufice to zmarnowane dane poboczne.

`--sbr-noise-floor-offset <n>`

Przesuwa cały poziom szumu SBR, dodając albo odejmując szum wypełniający wszędzie naraz.

- Dotyczy: profili z SBR
- Wartości: `0..11`; domyślnie `-128` = wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Tam gdzie `--sbr-nf-weight` dodaje szum warunkowo, na podstawie zmierzonej niezgodności, to pokrętło po prostu przesuwa poziom szumu. Więcej oznacza więcej szumu wypełniającego w rekonstrukcji na całej długości, co czyta się jako więcej powietrza i więcej syku, i co przytłacza tę

odziedziczoną strukturę tonalną, która przetrwała wybielanie. Mniej oznacza górę bardziej suchą i bardziej tonalną.

Ta toporność bywa dokładnie tym, czego chcesz. Kiedy `--sbr-nf-weight` odmawia ruchu, bo każde pasmo jest obcięte na sufice, to pokrętło nadal działa, bo działa na samym poziomie szumu, a nie na pomiarze różnicy.

Akceptowany zakres to `0..11` i nic poza tym. Poza nim własna obsługa szumu w FDK trafia na asercję i przerywa pracę, więc koder odrzuca wartości spoza zakresu czystym błędem, zamiast do tego dopuścić.

Przykłady, więcej szumu wypełniającego:

- Łagodnie: `--sbr-noise-floor-offset 3`. Odrobinę więcej powietrza na górze.
- Mocno: `--sbr-noise-floor-offset 7`. Wyraźnie głośniejsza szumowo góra; metaliczny charakter zostaje zasypany, a razem z nim drobny szczegół.
- Przesadnie: `--sbr-noise-floor-offset 11`, czyli maksimum. W górnym paśmie dominuje szum wypełniający. Talerze zamieniają się w kształtowany syk, a wynik jest jednoznaczną karykaturą, co czyni go przydatnym punktem odniesienia dla oceny, jak dużą część góry stanowi szum.

Przykłady, mniej szumu wypełniającego:

- Łagodnie: `--sbr-noise-floor-offset 2`. Odrobinę bardziej sucho.
- Mocno: `--sbr-noise-floor-offset 1`. Minimalne wypełnienie; górę niosą własna struktura załatanego pasma i to, co zostawia po sobie wybielanie.
- Przesadnie: `--sbr-noise-floor-offset 0`, czyli minimum. Żadnego wkładu z przesunięcia. Na materiale tonalnym spodziewaj się metalicznego dzwonienia, które szum wypełniający ma maskować, co źle łączy się z niskimi ustawieniami `--sbr-invf` i co właśnie dlatego warto raz usłyszeć.

Współpraca i konflikty: nadal podlega `--sbr-noise-max`, więc wysokie przesunięcie wobec sufitu 0,125 zostaje obcięte. Działa w tym samym kierunku co `--sbr-nf-weight`, ale bezwarunkowo, co czyni je właściwym wyborem, gdy chcesz zmiany globalnej, i niewłaściwym, gdy chcesz, żeby to koder decydował, gdzie szumowi jest miejsce. Wobec niskich poziomów `--sbr-invf` walczy z innym artefaktem przy użyciu złego narzędzia: metaliczne dzwonienie od niewybielonej struktury lepiej naprawić wybielaniem niż maskować szumem.

D. Maskowanie, kształtowanie szumu i szczegół

To grupa, która decyduje o tym, ile szumu koder zgadza się zostawić w każdym pasmie i gdzie zamiast kodować sygnał po prostu go fabrykuje. Całą grupę niosą cztery pomysły, więc wyjaśniamy je raz tutaj, a karty będą się do nich odwoływać.

Próg maskowania. Dla każdego pasma współczynnika skali, w każdej ramce, model psychoakustyczny wylicza poziom, poniżej którego dodany szum powinien być niesłyszalny, bo głośniejsza treść w tym pasmie i wokół niego go przykrywa. Ten poziom to próg maskowania. Kwantyzator wydaje potem dokładnie tyle bitów, ile trzeba, żeby zepchnąć szum kwantyzacji do progu, i ani jednego więcej. Podnieś progi globalnie, a koder uzna, że więcej szumu jest dopuszczalne, więc wyda mniej bitów i plik stanie się grubszy przy tym samym bitrate. Obniż je, a koder będzie żądał większej precyzji wszędzie i bity skończą mu się szybciej, co przy CBR oznacza, że coś innego musi ustąpić. `--ath-scale` to globalna skala tego progu. `--spread-mask` zmienia, jak daleko maskowanie przecieka między sąsiednimi pasmami, a to już inne pytanie: nie jak głośna jest maska, lecz jak szeroka.

Żądanie SNR. Niezależnie od progu FDK trzyma wymagany stosunek sygnału do szumu dla każdego pasma, czyli minimalną jakość, jaką koder musi w tym pasmie dostarczyć bez względu na to, co mówi próg. To najbliższy odpowiednik stałych tone masking noise i noise masking tone, które udostępniają MusePack i LAME. Znaczy więcej, niż się wydaje, bo logika unikania dziur przyciąga progi z powrotem do tego żądania: jeśli pętla dopasowania bitrate'u chce zagłodzić pasmo, żądanie SNR jest linią, której nie wolno jej przekroczyć. `--minsnr-scale` skaluje to żądanie, a dwa przełączniki klamrowe przesuwają sufit i podłogę, między którymi samo żądanie jest trzymane.

TNS, czyli kształtowanie szumu w czasie. Wewnątrz jednego bloku szum kwantyzacji rozkłada się równo na cały blok w czasie. Dla transjentu to zły rozkład: blok z uderzeniem perkusji ma szum także w cichym fragmencie przed uderzeniem, gdzie nic go nie maskuje, co słyszysz jako pre-echo. TNS stosuje filtr predykcyjny w poprzek częstotliwości, co w efekcie kształtuje obwiednię szumu w czasie tak, by szła za obwiednią sygnału i chowała się pod atakiem. `--tns-mask` wybiera, które z filtrów mogą działać, a `--tns-order`, jak długie mogą być. Dla LD i ELD to główna obrona przed pre-echem, bo te profile nie mają bloków krótkich wcale.

PNS, czyli percepcyjne podstawianie szumu. Kiedy pasmo jest po prostu szumem, kodowanie jego dokładnych linii widmowych jest marnotrawstwem: nikt na tym poziomie nie odróżni jednej realizacji szumu od drugiej. PNS wyrzuca linie i zapisuje jedną liczbę, energię pasma, plus flagę mówiącą "tutaj szum". Dekoder odtwarza losowy szum wyskalowany do tej energii. Na materiale szumowym oszczędność jest duża. Ryzyko

polega na tym, że podstawione zostanie pasmo, które szumem naprawdę nie jest, i wtedy prawdziwy ton zamienia się w syk. PNS steruje osiem przełączników z tej grupy: czy w ogóle działa, od jakiej częstotliwości, czy obowiązuje bramka niskiego bitrate'u, jak głośny jest fabrykowany szum, oraz trzy progi detekcji i minimalna szerokość pasma, które razem decydują, które pasma się kwalifikują.

Jedna konwencja przed kartami: wszystkie pokrętła skalujące `--pns-*` przyjmują zwykły mnożnik dziesiętny na fabryczną wartość FDK. `1.0` oznacza "zostaw wartość fabryczną", `1.5` oznacza półtora raza tyle, `0.5` oznacza połowę. Wyjątkiem jest `--pns-min-width`, które jest surową liczbą.

`--ath-scale <n>`

Globalna skala progu maskowania: jedno pokrętło na "bądź czystszy" albo "bądź oszczędniejszy" w całym widmie.

- Dotyczy: każdego profilu z rdzeniem AAC, czyli wszystkich. Pod SBR działa tylko na rdzeń, bo SBR ma własny model szumu.
- Wartości: Q8, `1..4096`, gdzie `256` to x1,0; domyślnie: `256`, bez zmiany
- Wpisywanie: liczba całkowita

Próg maskowania to poziom szumu, o którym model sądzi, że w danym pasmie go nie usłyszysz. `--ath-scale` mnoży wszystkie progi naraz. Powyżej 256 progi rosną, koder dochodzi do wniosku, że więcej szumu jest niesłyszalne, i wydaje mniej bitów na pasmo: kodowanie bardziej agresywne, co przy stałym bitrate oznacza, że te bity idą gdzie indziej albo ramka po prostu kończy się wcześniej. Poniżej 256 progi spadają, więcej treści uznaje się za warte dokładnego zakodowania, a zapotrzebowanie na bity rośnie.

Dwie rzeczy nie pozwalają temu pokrętłu być tak mocnym, jak sugeruje jego zakres. Działa na logarytmicznej kopii progu, a część jego efektu znosi dalej w łańcuchu logika minimalnego SNR oraz sufit redukcji progu 29 dB w kwantyzatorze CBR. Poza tym przy CBR globalna zmiana progu raczej przetasowuje bity, niż zmienia ich liczbę, bo pętla dopasowania bitrate'u i tak musi trafić w cel. Jeśli chcesz mocniejszej i bardziej bezpośredniej dźwigni na szczegół, to `--minsnr-scale`, bo przesuwa linię, do której unikanie dziur przyciąga progi z powrotem.

Na swoje zarabia przy wysokim bitrate, gdzie masz nadwyżkę bitów i chcesz, żeby koder znalazł więcej rzeczy wartych zakodowania. Wartości trochę poniżej 256 zamieniają tę nadwyżkę w zachowany szczegół. Przy niskim bitrate użyteczny kierunek jest zwykle w górę, jako sposób na świadome przyjęcie szorstkości zamiast pozostawienia pętli dopasowania bitrate'u decyzji, gdzie ciąć.

Przykłady:

- Łagodnie, czyściej: `--ath-scale 230`. Progi niższe o jakieś 10 procent. Trochę więcej bitów na cichy szczegół; subtelne przy każdym bitrate, najlepiej widoczne powyżej 192 kbps.
- Mocno, czyściej: `--ath-scale 180`. Wyraźne przesunięcie wysiłku w stronę treści o niskim poziomie. Ogony pogłosu i szum pomieszczenia przeżywają lepiej; przy napiętym bitrate coś innego na tym głodzi.
- Przesadnie, czyściej: `--ath-scale 64`. Progi na jednej czwartej stocka. Modelowi mówi się praktycznie, że nic nie jest maskowane. Przy CBR pętla dopasowania bitrate'u walczy przez całą ramkę, a wynik nie jest lepszy, tylko inaczej skompromitowany; warto raz posłuchać, żeby zrozumieć, gdzie leży granica.
- Łagodnie, grubiej: `--ath-scale 290`. Trochę więcej szumu przyjętego na pasmo, mała oszczędność bitów.
- Mocno, grubiej: `--ath-scale 512`. Progi podwojone. Słyszalnie bardziej ziarniste na materiale szerokopasmowym, zauważalnie tańsze na pasmo.
- Przesadnie, grubiej: `--ath-scale 2048`. Progi osiem razy wyższe niż w stocku. Koder wierzy, że prawie wszystko jest zamaskowane, a wynik to karykatura agresywnego kodowania: wydrążony, syczący, z utraconym szczegółem wszędzie tam, gdzie obok siedzi coś głośniejszego.

Współpraca i konflikty: `--minsnr-scale` jest mocniejszym narzędziem do tego samego celu i częściowo nadpisuje efekt tego przełącznika, bo żądanie SNR jest podłogą jakości, przez którą podniesiony próg nie przepchnie. `--reduce-clamp 0` pozwala pchać progi głębiej niż sufit 29 dB, co daje niskim wartościom tutaj więcej miejsca na działanie. `--spread-mask` to pokrętło towarzyszące, od szerokości maskowania, a nie od jego wysokości.

`--spread-mask <n>`

Skaluje, jak daleko maskowanie przecieka z jednego pasma do sąsiadów, co decyduje, ile cichych pasm obok głośnych przeżyje.

- Dotyczy: każdego profilu z rdzeniem AAC. Największy efekt tam, gdzie bitów jest mało, ale jeszcze nie rozpaczliwie, czyli z grubsza 96..192 kbps.
- Wartości: Q8, `0` i wyżej, gdzie `256` to x1,0; domyślnie: `-1`, wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Głośny ton maskuje szum nie tylko we własnym pasmie, maskuje też skraj pasm wokół siebie, bardziej w górę niż w dół. Model symuluje to funkcją rozmycia. To właśnie rozmycie jest powodem, dla którego ciche pasmo stojące obok głośnego dostaje prawie zero bitów: model mówi, że jego treść jest przykryta przez sąsiada.

Ten przełącznik skaluje rozmycie. Poniżej 256 oznacza mniej rozmycia maskowania, więc skraj się zwęża, mniej pasm liczy się jako przykryte i więcej z nich zostaje zakodowanych. To ta sama idea, co rozluźnienie założenia "ton maskuje szum" w innych koderach. Powyżej 256 skraj się rozszerza i więcej pasm zostaje spisanych na straty jako przykryte przez sąsiadów, co jest tańsze i bardziej płaskie.

Powód, dla którego efekt koncentruje się w okolicy 96..192 kbps, to prosta arytmetyka. Znacznie niżej pasma obok głośnych nie są problemem, bo głodzi się cała ramka i pętla dopasowania bitrate'u cięła wszędzie. Znacznie wyżej bitów jest tyle, że rozmycie rzadko o czymkolwiek decyduje. Pomiędzy rozmycie jest tym, czym koder faktycznie wybiera, co pominąć.

Przykłady:

- Łagodnie, mniej maskowania: `--spread-mask 230`. Nieco węższy skraj. Kilka pasm więcej przeżywa obok głośnej treści; więcej szczegółu wokół mocnych składowych.
- Mocno, mniej maskowania: `--spread-mask 180`. Wyraźnie więcej pasm zakodowanych obok głośnych. Na gęstym materiale to właśnie tutaj odzyskuje się szczegół wokół energii transjentów, realnym kosztem bitów.
- Przesadnie, mniej maskowania: `--spread-mask 32`. Rozmycie prawie usunięte. Model traci większość zdolności do decydowania, co jest przykryte, więc bity rozsypują się po pasmach, które naprawdę są niesłyszalne; karykatura pokazująca, co daje funkcja rozmycia.
- Łagodnie, więcej maskowania: `--spread-mask 300`. Odrobinę szerszy skraj, mała oszczędność.
- Mocno, więcej maskowania: `--spread-mask 512`. Rozmycie podwojone. Zauważalnie bardziej płaskie widmo obok głośnej treści, tanio, z cichym szczegółem spisanym na straty.
- Przesadnie, więcej maskowania: `--spread-mask 1536`. Prawie wszystko blisko czegokolwiek głośnego liczy się jako zamaskowane. Wynik jest wydrążony i rozmazany, przydatny głównie jako przeciwny koniec pokazu.

Współpraca i konflikty: łącz z `--ath-scale` poniżej 256, kiedy chcesz maski zarazem niższej i węższej; oba są niezależne i efekty się dodają. `--minsnr-scale` nadal ogranicza wynik od dołu, więc bardzo niskie rozmycie nie zepchnie żadnego pasma poniżej jego żądania SNR.

`--minsnr-scale <n>`

Skaluje stosunek sygnału do szumu, jaki koder musi dostarczyć w każdym pasmie; najbardziej bezpośrednie pokrętło od szczegółu w tej grupie.

- Dotyczy: każdego profilu z rdzeniem AAC.

- Wartości: Q8, 1 i wyżej bez udokumentowanego sufitu, gdzie 256 to x1,0; domyślnie: -1, wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Oprócz progu maskowania każde pasmo nosi wymagany SNR kodowania. To gwarantowane minimum: cokolwiek mówi wyliczenie progu, koder musi w tym pasmie osiągnąć taką jakość. FDK wyprowadza je ze swoich tabel strojenia i jest to najbliższy odpowiednik stałych tone masking noise i noise masking tone, które MusePack udostępnia bezpośrednio.

Poniżej 256 żąda wyższego SNR niż stock, czyli więcej szczegółu i więcej bitów na pasmo. Powyżej 256 żąda mniej i wynik jest grubszy. Zwróć uwagę na odwrócenie wbrew intuicji: skalujesz dozwolony szum, nie żądaną jakość, więc mniej znaczy czyściej.

Ten przełącznik jest skuteczniejszy od `--ath-scale` w tym samym celu, a powód jest strukturalny. Logika unikania dziur przyciąga progi z powrotem do linii minimalnego SNR, co oznacza, że żądanie SNR jest podłogą jakości, której pętli dopasowania bitrate'u nie wolno przebić. Przesuń próg, a klamra może ci to odkręcić. Przesuń żądanie, a klamra pójdzie za tobą.

Przykłady:

- Łagodnie, więcej szczegółu: `--minsnr-scale 220`. Skromne podniesienie wymaganej jakości na pasmo. Widoczne przy średnim bitrate jako mniej wypadających pasm.
- Mocno, więcej szczegółu: `--minsnr-scale 150`. Wyraźnie wyższe żądanie. W połączeniu z hojnym bitrate to właśnie to pokrętło zamienia nadwyżkę bitów w zachowany szczegół; przy napiętym bitrate zmusza pętlę dopasowania bitrate'u, żeby cięła w innym miejscu.
- Przesadnie, więcej szczegółu: `--minsnr-scale 16`. Żądanie szesnastokrotne. Ramka nigdy go nie zaspokoi, a pętla dopasowania bitrate'u spędza całą ramkę w trybie ratunkowym, więc wynik jest gorszy niż stock; pouczające raz, ale to nie ustawienie do pracy.
- Łagodnie, grubiej: `--minsnr-scale 300`. Trochę mniej wymagane na pasmo, mała oszczędność.
- Mocno, grubiej: `--minsnr-scale 512`. Połowa żądanej jakości. Słyszalnie bardziej ziarniste, z realną oszczędnością bitów, którą można przekierować innymi przełącznikami.
- Przesadnie, grubiej: `--minsnr-scale 4096`. Żądanie jest praktycznie usunięte, podłoga pod jakością znika, a pasma swobodnie się zapadają. Karykatura pokazująca, czego to żądanie SNR broniło.

Współpraca i konflikty: `--minsnr-clamp-hi` i `--minsnr-clamp-lo` ograniczają wynik tego skalowania, więc schodząc daleko poniżej 256, w końcu uderzysz w stockowy sufit około -1 dB, o ile go nie podniesiesz przez `--minsnr-clamp-`

hi. `--reduce-clamp 0` to zwykły towarzysz przy skrajnym szczególe, bo usuwa sufit redukcji 29 dB, który inaczej ogranicza, jak głęboko da się pchać progi. Jest mocniejszy od `--ath-scale`, więc ustaw najpierw ten, a `--ath-scale` użyj jako docinki.

`--minsnr-clamp-hi <n>`

Podnosi lub obniża sufit tego, ile SNR pasmo ma prawo żądać.

- Dotyczy: każdego profilu z rdzeniem AAC. Działa tylko wtedy, gdy jakieś pasmo faktycznie chce więcej niż stockowy sufit, co w praktyce oznacza, że używasz też `--minsnr-scale` poniżej 256.
- Wartości: Q8, `1` i wyżej, gdzie `256` to x1,0; domyślnie: `-1`, wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Żądanie SNR dla pasma jest trzymane między sufitem i podłogą. Sufit, czyli MAX_SNR w FDK, siedzi około -1 dB i istnieje po to, by żadne pasmo nie mogło żądać absurdalnej precyzji i zagłodzić resztę ramki. Jeśli przeskalujesz żądanie w górę przez `--minsnr-scale`, pasma piętrzą się pod tym sufitem i skalowanie przestaje dawać jakikolwiek dalszy efekt.

Powyżej 256 sufit tutaj się podnosi, więc pasma mogą żądać więcej, niż pozwala stock. To jedyny sposób, żeby bardzo niskie wartości `--minsnr-scale` dalej działały. Poniżej 256 sufit się obniża, ograniczając żądanie szybciej, co jest tępym sposobem ograniczenia, ile jedno pasmo może zabrać z ramki.

Przykłady:

- Łagodnie, wyższy sufit: `--minsnr-clamp-hi 320`. Niewielki zapas nad stockowym limitem. Pozwala skromnemu `--minsnr-scale` dalej działać w najbardziej wymagających pasmach.
- Mocno, wyższy sufit: `--minsnr-clamp-hi 512`. Dwa razy stockowy limit. To para do poważnej pracy nad szczegółem przy wysokim bitrate.
- Przesadnie, wyższy sufit: `--minsnr-clamp-hi 4096`. Sufitu praktycznie nie ma i jedno pasmo może zażądać wszystkiego, co ramka ma. Spodziewaj się, że pętla dopasowania bitrate'u wyda cały budżet na kilka pasm, a resztę zapadnie.
- Łagodnie, niższy sufit: `--minsnr-clamp-hi 220`. Żądania ograniczone trochę szybciej; lekkie wyrównanie rozkładu bitów.
- Mocno, niższy sufit: `--minsnr-clamp-hi 128`. Połowa stockowego limitu. Żadne pasmo nie może prosić o wiele, więc widmo jest kodowane bardziej jednolicie i grubiej w szczytach.
- Przesadnie, niższy sufit: `--minsnr-clamp-hi 8`. Sufit jest tak nisko, że żądanie zostaje w zasadzie usunięte jako mechanizm, co daje ten sam stan końcowy, co usunięcie go od dołu.

Współpraca i konflikty: ma sens tylko razem z `--minsnr-scale`; sam nie zmienia nic, o ile stockowe żądania nie dochodziły już do limitu. To odpowiednik `--minsnr-clamp-lo`, który przesuwa drugi koniec tej samej klamry.

Zmierzone: przy AAC-LC 64 kbps `--minsnr-clamp-hi 512` zmienia strumień.

`--minsnr-clamp-lo <n>`

Podnosi lub obniża podłogę pod żądaniem SNR dla pasma, czyli poziom, poniżej którego żadnemu pasmu nie wolno spaść.

- Dotyczy: każdego profilu z rdzeniem AAC, ale tylko tam, gdzie pasma faktycznie są pchane do podłogi, co oznacza bardzo niski bitrate. Przy wygodnych bitrate'ach podłoga nigdy nie zostaje osiągnięta i przełącznik nie robi nic.
- Wartości: Q8, `1` i wyżej, gdzie `256` to x1,0; domyślnie: `-1`, wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Drugi koniec klamry względem `--minsnr-clamp-hi`. Podłoga MIN_SNR w FDK siedzi około -25 dB i jest najgorszą jakością, jaką można przypisać pasmu. Bez niej pasmo pod presją bitową mogłoby dostać praktycznie nic, formalnie nadal będąc kodowane.

Poniżej 256 podłoga się obniża i pozwala pchać pasma dalej w dół, co zwalnia bity dla resztek ramki kosztem tego, że najgorsze pasma stają się gorsze. Powyżej 256 podłoga się podnosi, więc nic nie może zrobić się tak złe, jak pozwala stock, co chroni najsłabsze pasma i zabiera te bity skądinąd.

Szczerze o stanie: przy zwykłych bitrate'ach ten przełącznik nie ma obserwowalnego efektu, bo podłoga po prostu nie zostaje osiągnięta. To narzędzie na okolice 16..32 kbps i na eksperymenty, w których rdzeń jest celowo zagłodzony, na przykład szerokim `--core-cutoff` przy niskim bitrate.

Przykłady:

- Łagodnie, wyższa podłoga: `--minsnr-clamp-lo 300`. Najgorsze pasma trzymane nieco lepiej. Widoczne tylko przy bardzo niskim bitrate.
- Mocno, wyższa podłoga: `--minsnr-clamp-lo 512`. Dwa razy stockowa podłoga. Przy niskim bitrate zmniejsza to przepaść między najlepiej i najgorzej zakodowanymi pasmami.
- Przesadnie, wyższa podłoga: `--minsnr-clamp-lo 2048`. Podłoga siedzi tak wysoko, że spotyka sufit i klamra się zapada; każde pasmo żąda tego samego, a to już nie jest żaden model psychoakustyczny.
- Łagodnie, niższa podłoga: `--minsnr-clamp-lo 220`. Najgorsze pasma mogą zejść trochę dalej w dół, trochę zwolnionych bitów.

- Mocno, niższa podłoga: `--minsnr-clamp-lo 128`. Połowa stockowej podłogi. Słyszalne przy niskim bitrate jako wcześniejsze poddawanie się najcichszych pasm w zamian za czystsze średnie pasmo.
- Przesadnie, niższa podłoga: `--minsnr-clamp-lo 4`. Nie zostaje żadna sensowna ochrona; pasma pod presją dostają prawie nic, co jest blisko pozwolenia im zostać dziurami bez udziału logiki dziur.

Współpraca i konflikty: łączy się w parę z `--minsnr-clamp-hi` jako dwa końce jednej klamry oraz z `--minsnr-scale`, który przesuwa żądanie w jej środku. Przełączniki dziur z grupy E zajmują się tym samym objawem z drugiej strony, kontrolując, które pasma wolno wyzerować całkowicie.

Zmierzone: `--minsnr-clamp-lo 512` nie dało żadnej zmiany przy AAC-LC 64 kbps, bo podłoga nigdy tam nie zostaje osiągnięta, natomiast `--minsnr-clamp-hi 512` przy tych samych ustawieniach strumień zmienił. Licz się z tym, że ten potrzebuje znacznie niższego bitrate'u, żeby zadziałać.

`--reduce-clamp <0|1>`

Usuwa sufit 29 dB na to, jak daleko kwantyzator CBR może pchać progi w dół, pozwalając innym przełącznikom od szczegółu działać bez uderzania w ścianę.

- Dotyczy: CBR, czyli domyślnej ścieżki `-m 0`. VBR używa innej ścieżki kodu i nie jest tym dotknięte.
- Wartości: `0` albo `1`; domyślnie: `1`, sufit obowiązuje, jak w stocku
- Wpisywanie: liczba całkowita, włącz/wyłącz

Kiedy pętla dopasowania bitrate'u CBR potrzebuje w pasmie więcej jakości, redukuje próg tego pasma. Na łączną redukcję jest sufit, około 29 dB, który nie pozwala pętli gonić jednego wymagającego pasma w nieskończoność. Przy normalnym materiale sufit nigdy nie wiąże. Jeśli celowo żądasz znacznie większej precyzji niż stock, przez `--minsnr-scale` dobrze poniżej 256 albo `--ath-scale` dobrze poniżej 256, to właśnie ten sufit zatrzymuje dalszy efekt ustawienia.

Ustawienie `0` zdejmuje sufit, więc progi mogą być pchane głębiej i do wymagających pasm płynie więcej bitów. Samo z siebie zmienia niewiele, bo stock rzadko dochodzi do 29 dB redukcji. To przełącznik towarzyszący, nie samodzielny.

Wartości:

- `1`: sufit redukcji 29 dB obowiązuje (stock, domyślnie).
- `0`: sufit usunięty, progi mogą być pchane głębiej.

Przykład w kontekście:

```
fdkaac -p 2 -b 256000 --minsnr-scale 150 --reduce-clamp 0 -o out.m4a
in.wav
```

Współpraca i konflikty: łącz w parę z `--minsnr-scale` poniżej 256 dla skrajnego szczegółu; sam jest niemal bez sensu. Bez efektu przy VBR (`-m 1..5`).

`--tns-mask <n>`

Wybiera, których filtrów kształtowania szumu w czasie koder może używać.

- Dotyczy: każdego profilu z rdzeniem AAC. Najważniejszy w LD i ELD, gdzie TNS jest jedyną obroną przed pre-echem, oraz na materiale bogatym w transjenty w LC.
- Wartości: `0..15`, maska czterobitowa; domyślnie: `-1`, stockowe `0xF`, wszystkie filtry dozwolone
- Wpisywanie: liczba całkowita

TNS kształtuje szum kwantyzacji w czasie, żeby chował się pod atakiem, a nie siedział w ciszy przed nim. FDK ma więcej niż jeden filtr TNS, różniące się typem bloku i obszarem częstotliwości, który obejmują, a maska mówi, które z nich są włączone. Stock to `0xF`, czyli 15, czyli wszystkie cztery bity ustawione.

To raczej przełącznik diagnostyczny i laboratoryjny niż pokrętło jakości. Użyteczne ustawienia to `0`, które wyłącza TNS zupełnie i pozwala usłyszeć, co robił, oraz `15`, które jest stockiem. Maski pośrednie pozwalają wyizolować jeden filtr, co jest ciekawe, gdy próbujesz przypisać artefakt do źródła, a poza tym rzadko.

Wyłączenie TNS ma drugą konsekwencję, o której warto wiedzieć: FDK wymusza wyłączenie PNS, gdy TNS jest wyłączony. Zatem `--tns-mask 0` po cichu zabiera ze sobą percepcyjne podstawianie szumu.

Wartości:

- `-1`: stock, wszystkie filtry włączone (`0xF`).
- `0`: TNS całkowicie wyłączony. Pre-echo na ostrych atakach robi się zauważalnie gorsze, szczególnie w LD i ELD; PNS też zostaje wymuszenie wyłączony.
- 1 do 14: poszczególne filtry włączane bitami. Do izolowania wkładu jednego filtru.
- 15: wszystkie filtry włączone, tak jak stock.

Przykład w kontekście:

```
fdkaac -p 2 -b 128000 --tns-mask 0 --verbose -o no_tns.m4a attacks.wav
```

Współpraca i konflikty: `--tns-order` ogranicza, jak długie mogą być włączone filtry, więc te dwa czyta się razem. `--tns-thresh` z grupy E decyduje, jak często TNS w ogóle się włącza, i zwykle to jego chcesz zamiast maski. Ustawienie `0` tutaj wymusza wyłączenie PNS bez względu na `--pns`. `--verbose` wypisuje efektywną maskę TNS jako maskę bitową w zapisie szesnastkowym.

`--tns-order <n>`

Ogranicza długość filtru kształtowania szumu w czasie, wymieniając precyzję, z jaką obwiednia szumu może iść za sygnałem, na dane poboczne, które to kosztuje.

- Dotyczy: każdego profilu z rdzeniem AAC. Bloki krótkie są dodatkowo ograniczone przez standard do rzędu 5, więc wartości powyżej tej liczby dotyczą tylko bloków długich.
- Wartości: `1..12`; domyślnie: `-1`, własny rząd FDK
- Wpisywanie: liczba całkowita

Filtr TNS to predyktor liniowy działający w poprzek częstotliwości. Jego rząd to liczba współczynników, a rząd decyduje, jak szczegółową obwiednię czasową może narzucić szumowi. Niski rząd potrafi wytworzyć tylko zgrubny kształt, z grubsza "więcej szumu później, mniej wcześniej". Wysoki rząd potrafi iść za skomplikowaną obwiednią, kosztem wysyłania większej liczby współczynników filtru na ramkę jako dane poboczne.

Niższe wartości robią TNS tańszym i tępszym. Przy niskim bitrate ta wymiana może być tego warta, bo współczynniki konkurują z widmem o te same bity. Wyższe wartości pozwalają kształtowaniu śledzić ataki precyzyjniej, i to jest kierunek, gdy pre-echo jest problemem, a bity masz, zwłaszcza w LD i ELD, gdzie nie istnieją bloki krótkie, które by pomogły.

Przykłady:

- Łagodnie, dłuższy filtr: `--tns-order 8`. Nieco dokładniejsze kształtowanie w czasie w blokach długich, mały koszt danych pobocznych.
- Mocno, dłuższy filtr: `--tns-order 12`. Maksimum. Najlepsza rozdzielczość czasowa, jaką TNS może dać; warto spróbować w LD i ELD na materiale perkusyjnym.
- Przesadnie, dłuższy filtr: `--tns-order 12` jest już sufitem, więc karykaturą będzie tutaj połączenie go z `--tns-thresh 0,5` z grupy E, żeby długi filtr działał też na prawie każdej ramce. Spodziewaj się, że dane poboczne zjedzą widoczną część niskiego budżetu bitowego, a w zamian pojawią się dziury.
- Łagodnie, krótszy filtr: `--tns-order 5`. Limit bloku krótkiego zastosowany wszędzie. Taniej, z nieco grubszym kształtowaniem w blokach długich.

- Mocno, krótszy filtr: `--tns-order 3`. Tylko zgrubne kształtowanie obwiedni. Tanio; większość korzyści przeciw pre-echu zniknęła, ale grube kształtowanie zostaje.
- Przesadnie, krótszy filtr: `--tns-order 1`. Jeden współczynnik, który o obwiedni nie potrafi wyrazić prawie nic. TNS jest formalnie włączony i praktycznie bezużyteczny, co jest dobrym sposobem potwierdzenia, ile korzyści pochodzi z długości filtru, a nie z samego włączenia TNS.

Współpraca i konflikty: `--tns-mask` decyduje, które filtry istnieją, a to, jak długie są; `0` na masce czyni ten przełącznik bez znaczenia. `--tns-thresh` z grupy E decyduje, jak często działają. W LC bloki krótkie i tak załatwiają większość transjentów, więc rząd ma tam mniejsze znaczenie niż w LD i ELD.

`--pns <n>`

Włącza lub wyłącza percepcyjne podstawianie szumu, nadpisując własną decyzję kodera.

- Dotyczy: rdzeni AAC-LC, AAC-LD i AAC-ELD przy CBR. FDK wymusza wyłączenie PNS, gdy tryb bitrate'u to VBR i gdy TNS jest wyłączony, a te reguły stoją nad tym przełącznikiem.
- Wartości: `0` wyłączone, `1` włączone; domyślnie: `-1`, decyduje koder
- Wpisywanie: liczba całkowita, włącz/wyłącz

PNS zastępuje pasmo uznane za szum jedną wartością energii i flagą, a dekoder odtwarza szum o tej energii. Na materiale szumowym oszczędność jest duża, a na materiale tonalnym ryzyko polega na tym, że prawdziwy ton zamieni się w syk.

Własna decyzja kodera pochodzi z jego tabeli strojenia i zależy głównie od bitrate'u. Przy 64 kbps PNS jest normalnie już włączony, więc `1` to tam to samo co stock i tylko `0` coś zmienia. Poniżej około 28 kbps tabela wyłącza PNS kompletnie, a w tym punkcie ani `1` tutaj, ani `--pns-start` nie robią nic, bo PNS jest wyłączony wyżej w łańcuchu; `--force-pns` to przełącznik, który tę bramkę obchodzi.

Szczere zastosowanie tej karty to diagnoza i świadomy wybór: `0`, żeby usłyszeć, co PNS wnosił, `1`, żeby go narzucić tam, gdzie uważasz, że tabela jest zachowawcza. `--verbose` raportuje wynikowy stan PNS, co jest najszybszym sposobem sprawdzenia, czy żądanie przeszło przez bramki.

Wartości:

- `-1`: zostaw decyzję FDK (stock, domyślnie).
- `0`: PNS wyłączony. Na materiale szumowym spodziewaj się, że pasma szumowe zostaną porządnie zakodowane, a bity wezmą się skądinąd.

- 1: PNS włączony tam, gdzie bramki pozwalają. Przy 64 kbps i wyżej zwykle pokrywa się to ze stockiem; przy niskim bitrate potrzebuje `--force-pns`, żeby mieć jakikolwiek efekt.

Przykład w kontekście:

```
fdkaac -p 2 -b 64000 --pns 0 --verbose -o no_pns.m4a in.wav
```

Współpraca i konflikty: `--force-pns` usuwa bramkę niskiego bitrate'u. `--tns-mask 0` wymusza wyłączenie PNS niezależnie od tego, co tu ustawisz, bo FDK wymaga TNS dla PNS. Tryb VBR (`-m 1..5`) robi to samo. `--pns-start`, `--pns-tonality`, `--pns-refpower`, `--pns-gapfill` i `--pns-min-width` kształtują PNS, gdy już działa, a nie robią nic, gdy nie działa.

Zmierzone: przy AAC-LC 64 kbps `--pns 1` daje stockowy strumień, bo stock ma tam PNS już włączony, natomiast `--pns 0` go zmienia.

`--pns-start <hz>`

Ustawia najniższą częstotliwość, na której podstawianie szumu wolno działać.

- Dotyczy: tych samych miejsc co `--pns`, i tylko wtedy, gdy PNS faktycznie działa.
- Wartości: częstotliwość w Hz; domyślnie: `-1`, własna częstotliwość startowa FDK
- Wpisywanie: liczba całkowita

PNS jest bezpieczny wysoko i groźny nisko. Niskie pasma noszą tony podstawowe, które definiują wysokość i barwę, a podstawienie tam szumu jest natychmiast słyszalne. FDK ma więc częstotliwość startową, poniżej której PNS nigdy nie jest używany, i zależy ona od bitrate'u oraz częstotliwości próbkowania.

Obniż start, a kwalifikuje się więcej widma, więc więcej pasm dostaje kodowanie szumowe i zwalnia się więcej bitów, przy rosnącym ryzyku podstawienia czegoś, co szumem nie było. Podnieś go, a PNS wycofuje się w górę, co jest bezpieczniejsze i tańsze w oszczędnościach.

Jedna praktyczna pułapka: wartość jest zaokrąglana do granicy pasma współczynnika skali, więc zmiana o kilkaset Hz może wylądować w tym samym pasmie i dać identyczny strumień. Przy sondowaniu ruszaj się w krokach kilohercowych albo większych.

Przykłady:

- Łagodnie, niższy start: `--pns-start 3000`. PNS sięga trochę głębiej. Nieco więcej pasm kodowanych szumowo na materiale szerokopasmowym.

- Mocno, niższy start: `--pns-start 2000`. Wyraźnie więcej widma się kwalifikuje. Realna oszczędność na materiale szumowym; przy czymkolwiek z tonalnością w górnym średnim pasmie nasłuchuj, czy ton nie robi się ziarnisty.
- Przesadnie, niższy start: `--pns-start 500`. PNS dozwolony prawie wszędzie. Dźwięki trzymane tracą swoją tożsamość tam, gdzie detektor się myli, a dokładnie temu artefaktowi częstotliwość startowa ma zapobiegać.
- Łagodnie, wyższy start: `--pns-start 6000`. PNS popchnięty trochę w górę, mała strata oszczędności i mały zysk bezpieczeństwa.
- Mocno, wyższy start: `--pns-start 12000`. Podstawiana może być tylko góra widma. Bezpiecznie, z większością korzyści utraconą.
- Przesadnie, wyższy start: `--pns-start 20000`. W większości konfiguracji powyżej kodowanego pasma, więc PNS nie ma już gdzie działać i jest to w praktyce `--pns 0` inną drogą.

Współpraca i konflikty: nie robi nic, gdy PNS jest wyłączony, co przy niskim bitrate oznacza, że najpierw potrzebujesz `--force-pns`. `--pns-min-width` ogranicza PNS przez szerokość pasma, a nie przez częstotliwość, a skoro pasma rosną wraz z częstotliwością, oba ograniczenia się nakładają. `--verbose` pokazuje wynikowy stan PNS.

Zmierzone: przy AAC-LC 64 kbps i 48 kHz stockowy start to 4100 Hz. `4000` mapuje się do tego samego pasma współczynnika skali i daje identyczny strumień; `2000` i `12000` oba go zmieniają.

`--force-pns`

Obchodzi bramkę niskiego bitrate'u, która inaczej wyłącza podstawianie szumu całkowicie poniżej około 28 kbps.

- Dotyczy: AAC-LC, AAC-LD i AAC-ELD przy CBR, przy bitrate'ach poniżej bramki. Powyżej bramki nie zmienia nic, bo PNS jest już dozwolony.
- Wartości: flaga; domyślnie: wyłączone
- Wpisywanie: flaga

Tabela strojenia FDK ma wiersz bitrate'u poniżej około 28 kbps, w którym każdy wpis PNS jest zerem, dla każdej częstotliwości próbkowania. Konsekwencja zaskakuje ludzi: przy 24 kbps, dokładnie tam, gdzie tanie kodowanie szumowe pomogłoby najbardziej, PNS jest całkowicie wyłączony, a zarówno `--pns 1`, jak i `--pns-start` są ignorowane. Słyszalny skutek to artefakt w stylu MDCT na treści szumowej, który inaczej kojarzyłbyś z MP3.

Ta flaga każe koderowi użyć pierwszego aktywnego wiersza tabeli zamiast wiersza zerowego, więc PNS działa też przy 24 kbps i niżej. Reszta wymagań FDK nadal obowiązuje: PNS potrzebuje włączonego TNS i trybu innego niż VBR, i nic w tej kompilacji tego nie zmienia.

Wartości:

- pominięte: bramka obowiązuje, PNS wyłączony poniżej około 28 kbps (stock).
- `--force-pns`: bramka obejścia, PNS dostępny przy niskim bitrate.

Przykład w kontekście:

```
fdkaac -p 2 -b 24000 --pns 1 --force-pns --pns-start 4000 -o out.m4a
in.wav
```

Współpraca i konflikty: zwykle podaje się go razem z `--pns 1` i często z `--pns-start`, bo sensem wymuszania PNS jest potem nim sterować. Bez sensu z `--tns-mask 0` albo przy VBR, które i tak wymuszają wyłączenie PNS. Przy bitrate'ach powyżej bramki nie robi nic.

`--pns-gain <x>`

Ustawia, jak głośny jest fabrykowany szum względem energii pasma, które zastąpił.

- Dotyczy: wszędzie tam, gdzie PNS faktycznie działa.
- Wartości: `0.0` i wyżej, gdzie `1.0` zostawia energię bez zmian; domyślnie: `-1`, wyłączone
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

Kiedy PNS podstawia pasmo, jedyną liczbą, którą zapisuje, jest energia szumu tego pasma, a dekoder odtwarza losowy szum wyskalowany do niej. Ten przełącznik skaluje zapisaną energię bezpośrednio, więc jest pokrętłem "jak głośny jest podstawiony szum" i tym pokrętłem PNS, po które będziesz sięgać najczęściej.

Przy `1.0` odtworzony szum nosi energię pierwotnego pasma, czyli to, co mechanizm zakłada. Powyżej `1.0` wypełnienie jest głośniejsze od pierwotnego, co pomaga, gdy podstawiony szum brzmi zbyt nieśmiało i miks robi się matowy: prawdziwe poziomy szumu po podstawieniu często wydają się cichsze, bo odtworzony szum nie ma struktury oryginału. Poniżej `1.0` jest cichsze, i to jest ruch na sytuację, gdy wypełnienie syczy bardziej niż źródło.

To czyste terytorium gustu, bez poprawnej wartości, i właśnie dlatego oba kierunki warto wypróbować na własnym materiale przed podjęciem decyzji.

Przykłady:

- Łagodnie, głośniej: `--pns-gain 1,2`. Nieco pełniejsze wypełnienie szumem; przydatne, gdy szum blach traci obecność.
- Mocno, głośniej: `--pns-gain 2.0`. Dwa razy więcej energii. Wyraźnie więcej syku i powietrza; na szumie szerokopasmowym może to brzmieć bliżej źródła niż wartość nominalnie poprawna.

- Przesadnie, głośniej: `--pns-gain 8.0`. Osiem razy więcej energii. Podstawione pasma dominują górę miksu oczywistym sztucznym sykiem, co jest szybkim sposobem usłyszenia dokładnie tego, które pasma zabrał PNS.
- Łagodnie, ciszej: `--pns-gain 0,8`. Nieco dyskretniejsze wypełnienie.
- Mocno, ciszej: `--pns-gain 0.4`. Wypełnienie szumem wyraźnie poniżej pierwotnej energii. Góra brzmi czyściej, a także bardziej matowo, i poziom szumu może zniknąć.
- Przesadnie, ciszej: `--pns-gain 0.0`. Podstawione pasma nie noszą w ogóle energii, czyli są ciche, więc PNS staje się generatorem dziur. Karykatura i przydatny pokaz, ile sygnału nosiły pasma szumowe.

Współpraca i konflikty: nie robi nic, gdy PNS jest wyłączony. `--pns-tonality`, `--pns-refpower`, `--pns-gapfill` i `--pns-min-width` decydują, które pasma są podstawiane; ten zmienia tylko, jak głośny jest wynik. Użycie go na `0.0` to niezdarniejszy sposób osiągnięcia tego, co `--pns 0` daje porządnie.

`--pns-tonality <x>`

Skaluje próg tonalności, który decyduje, czy pasmo liczy się jako szum i może być podstawione.

- Dotyczy: wszędzie tam, gdzie PNS faktycznie działa.
- Wartości: `0.0` i wyżej, gdzie `1.0` to próg fabryczny; domyślnie: `-1`, wyłączone
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

PNS odpala tylko na pasmach, które koder uznaje za szumopodobne, co mierzy jako niską tonalność. Próg to linia między "tonalne, zakoduj porządnie" a "szum, podstaw je". Ten przełącznik skaluje tę linię.

Wyżej niż `1.0` pozwala kwalifikować się większej liczbie pasm, w tym nieco tonalnym, więc podstawianie szumu rozszerza się: więcej widma zastąpionego tanim opisem, więcej oszczędności i więcej ryzyka, że prawdziwy ton rozmaże się w syk. Niżej niż `1.0` czyni detektor wybredniejszym, więc podstawiane są tylko pasma wyraźnie szumowe, co jest bezpieczniejsze i oszczędza mniej.

To pokrętło od szerokości PNS, w przeciwieństwie do `--pns-start`, które kontroluje, gdzie PNS jest geograficznie dozwolony, i do `--pns-min-width`, które kontroluje go rozmiarem pasma.

Przykłady:

- Łagodnie, szersze podstawianie: `--pns-tonality 1,3`. Kilka granicznych pasm więcej staje się PNS. Mała oszczędność, małe ryzyko.

- Mocno, szersze podstawianie: `--pns-tonality 2.0`. Dwa razy wyższy próg. Wyraźnie więcej pasm podstawionych; na materiale szumowym realna oszczędność, na materiale tonalnym słyszalne rozmazanie składowych.
- Przesadnie, szersze podstawianie: `--pns-tonality 20.0`. Prawie wszystko powyżej częstotliwości startowej liczy się jako szum. Tony trzymane zamieniają się w syk, a góra miksu staje się posłaniem szumu: karykatura, która czyni mechanizm nie do pomylenia.
- Łagodnie, węższe podstawianie: `--pns-tonality 0,8`. Nieco wybredniejsza detekcja.
- Mocno, węższe podstawianie: `--pns-tonality 0.4`. Podstawiany jest tylko jednoznaczny szum. Bezpiecznie, z dużą częścią oszczędności utraconą.
- Przesadnie, węższe podstawianie: `--pns-tonality 0.01`. W praktyce nic się nie kwalifikuje, więc trafia to tam, gdzie `--pns 0`, zostawiając PNS formalnie włączony.

Współpraca i konflikty: `--pns-refpower` jest drugą połową decyzji detekcyjnej i oba muszą się zgodzić, zanim pasmo zostanie PNS, więc ruszanie tylko tym może być zablokowane przez bramkę mocy. `--pns-gain` zmienia głośność wyniku, nie wybór. `--pns-min-width` może wykluczyć pasmo, które ten test przeszło.

`--pns-refpower <x>`

Skaluje próg mocy odniesienia, który poziom pasma musi spełnić, zanim zostanie uznane za kandydata na szum.

- Dotyczy: wszędzie tam, gdzie PNS faktycznie działa.
- Wartości: `0.0` i wyżej, gdzie `1.0` to próg fabryczny; domyślnie: `-1`, wyłączone
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

Tonalność nie jest jedynym testem. Moc każdego pasma jest też porównywana z odniesieniem, zanim pasmo może zostać kandydatem PNS, co trzyma mechanizm z dala od pasm, których poziom czyni podstawianie złą wymianą. Ten przełącznik przesuwa tę bramkę mocy.

Oba testy detekcji są koniunkcyjne: tonalność i moc odniesienia muszą się obie zgodzić, zanim pasmo zostanie PNS. To dlatego ruszanie samym `--pns-tonality` czasem nie robi nic i dlatego tę kartę i tamtą próbuje się zwykle razem.

Wyżej niż `1.0` przesuwa bramkę mocy w kierunku, który dopuszcza pasma odrzucane inaczej z powodu poziomu; niżej niż `1.0` czyni bramkę surowszą. Skoro bramka zależy od poziomu materiału, praktyczne podejście jest takie, żeby ją zmienić i odczytać wynik, a nie go przewidywać.

Przykłady:

- Łagodnie, luźniejsza bramka: `--pns-refpower 1,3`. Kilka dodatkowych pasm przechodzi test mocy.
- Mocno, luźniejsza bramka: `--pns-refpower 2.0`. Dwa razy wyższy próg. W połączeniu z `--pns-tonality 2.0` to miejsce, w którym szerokie podstawianie szumu naprawdę się zaczyna.
- Przesadnie, luźniejsza bramka: `--pns-refpower 20.0`. Test mocy przestaje w ogóle rozróżniać i wybór zostaje całkowicie po stronie tonalności, co jest dobrym sposobem dowiedzenia się, ile pracy ta bramka wykonywała.
- Łagodnie, surowsza bramka: `--pns-refpower 0,8`. Nieco mniej kandydatów.
- Mocno, surowsza bramka: `--pns-refpower 0.4`. Wyraźnie mniej pasm przechodzi. PNS wycofuje się do pasm, gdzie jest najmniej ryzykowny.
- Przesadnie, surowsza bramka: `--pns-refpower 0.01`. Prawie nic nie przechodzi, więc PNS jest na papierze włączony, a w praktyce bezczynny.

Współpraca i konflikty: koniunkcyjny z `--pns-tonality`, więc testuj je parą. `--pns-gapfill` może i tak dodać pasmo między dwoma pasmami PNS, które tego testu nie przeszło. Nic tutaj nie ma znaczenia, gdy PNS jest wyłączony.

`--pns-gapfill <x>`

Skaluje próg heurystyki, która zamyka jednopasmową lukę między dwoma podstawionymi pasmami.

- Dotyczy: wszędzie tam, gdzie PNS działa, i tylko wtedy, gdy dwa pasma PNS już siedzą po obu stronach zakodowanego pasma. Szczerze o stanie: podłączone, bez zaobserwowanego efektu na naszym materiale testowym.
- Wartości: `0.0` i wyżej, gdzie `1.0` to próg fabryczny; domyślnie: `-1`, wyłączone
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

Kiedy PNS oznaczył pasma po obu stronach wąskiej luki, zakodowana wyspa uwięziona między dwoma pasmami szumu jest zwykle gorsza niż rozciągnięcie szumu przez nią: wyspa to jedyne miejsce z prawdziwą strukturą widmową i odstaje. Heurystyka wypełniania luk może oznaczyć to pasmo też jako PNS, a ten przełącznik skaluje próg, którego ona używa.

Wyżej czyni wypełnianie luk chętniejszym, niżej niechętnym. Oba kierunki są co najwyżej subtelne, bo warunek wstępny jest surowy: dla AAC-LC reguła wymaga, żeby oba sąsiednie pasma były już PNS, a na naszym materiale taka konfiguracja nie wystąpiła, więc żadna wartość tego przełącznika nie zmieniła wyjścia. Przełącznik jest obecny i podłączony i

może działać na materiale, którego widmo wytworzy wymagany wzorzec, ale nie licz na to, że będzie narzędziem, po które sięgasz.

Jeśli chcesz prawdziwej dźwigni na to, jak duża część widma staje się szumem, użyj zamiast tego `--pns-tonality` albo `--pns-start`.

Przykłady:

- Łagodnie, więcej wypełniania: `--pns-gapfill 1,3`. Nieco chętniej zamyka lukę.
- Mocno, więcej wypełniania: `--pns-gapfill 3.0`. Wyraźnie chętniej, tam gdzie warunek wstępny w ogóle występuje.
- Przesadnie, więcej wypełniania: `--pns-gapfill 50.0`. Każda luka między dwoma pasmami PNS zostaje zamknięta. Na materiale, który to wyzwala, daje ciągłe obszary szumu tam, gdzie koder zachował wyspę.
- Łagodnie, mniej wypełniania: `--pns-gapfill 0,7`. Nieco bardziej niechętnie.
- Mocno, mniej wypełniania: `--pns-gapfill 0.3`. Luki zostają zakodowanymi wyspami.
- Przesadnie, mniej wypełniania: `--pns-gapfill 0.0`. Wypełnianie luk nie zdarza się nigdy, co jest najbliższą rzeczą do wyłączenia tej heurystyki.

Współpraca i konflikty: zależy całkowicie od tego, czy `--pns-tonality` i `--pns-refpower` wytworzą dwa sąsiadujące pasma PNS z luką, więc rozszerzenie tamtych najpierw to jedyny sposób, żeby dać temu przełącznikowi na czym działać.

Zmierzone: brak zmiany strumienia na 4 sygnałach testowych, 5 bitrate'ach i 6 wartościach tego przełącznika w AAC-LC. Warunek wstępny reguły wypełniania luk w AAC-LC, czyli oba sąsiednie pasma już jako PNS, na tym materiale nie wystąpił.

`--pns-min-width <n>`

Ustawia minimalną szerokość pasma współczynnika skali, w liniach widmowych, jaką pasmo musi mieć, zanim podstawianie szumu będzie mogło na nim zadziałać.

- Dotyczy: wszędzie tam, gdzie PNS działa. Jakikolwiek efekt mają tylko wartości powyżej wbudowanej wartości domyślnej, co dla AAC-LC oznacza powyżej 16.
- Wartości: surowa liczba linii, `1` i wyżej; domyślnie: `-1`, wyłączone, czyli własne minimum FDK (16 dla AAC-LC)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Pasma współczynnika skali robią się szersze wraz ze wzrostem częstotliwości. Wąskie pasmo na dole widma mieści niewiele linii i zwykle niesie treść tonalną, a podstawienie tam szumu rzuca się w uszy. Szerokie pasmo wysoko mieści wiele linii i tam właśnie PNS jest na miejscu. Ten przełącznik wyraża tę preferencję wprost, jako minimalną szerokość.

Zwróć uwagę na asymetrię, bo oczywisty odczyt nazwy jest błędny. Podniesienie minimum ogranicza PNS do pasm szerszych, czyli do górnego widma, i to działa. Obniżenie go poniżej własnego minimum FDK nie otwiera PNS na węższe pasma: wartość domyślna FDK jest już efektywną podłogą, więc wartości poniżej niej dają stockowy strumień. Jest tu jeden użyteczny kierunek, w górę.

W odróżnieniu od przełączników `--pns-*` powyżej, to surowa liczba linii, nie mnożnik.

Przykłady:

- Łagodnie, tylko szersze pasma: `--pns-min-width 24`. PNS ograniczony trochę wyżej w widmie. Małe zmniejszenie podstawiania, mała strata oszczędności.
- Mocno, tylko szersze pasma: `--pns-min-width 32`. Podstawiane mogą być tylko wyraźnie szerokie pasma. Bezpieczniej na materiale tonalnym, z widocznym spadkiem oszczędności z PNS.
- Przesadnie, tylko szersze pasma: `--pns-min-width 64`. Przy AAC-LC 64 kbps nie zostaje żadne kwalifikujące się pasmo, więc wynik jest identyczny jak `--pns 0`: PNS jest włączony i nie ma niczego, czego wolno mu dotknąć.
- W dół nie ma użytecznego przykładu: `2` i `4` oba dają stockowy strumień, bo wbudowane minimum 16 już wiąże.

Współpraca i konflikty: nakłada się z `--pns-start`, który ogranicza PNS częstotliwością, a nie szerokością; skoro szerokość rośnie wraz z częstotliwością, oba ograniczenia wzmacniają się nawzajem i wygrywa ciaśniejsze. Nie robi nic, gdy PNS jest wyłączony.

Zmierzone: przy AAC-LC wartości `2` i `4` dają stockowy strumień, co potwierdza, że wbudowana wartość domyślna 16 jest podłogą. `64` przy AAC-LC 64 kbps daje dokładnie ten strumień, który daje `--pns 0`, więc przy tej szerokości PNS jest praktycznie wyłączony.

E. Transjenty rdzenia, pre-echo i dziury w widmie

Te trzynaście przełączników sięga samego rdzenia AAC, pod SBR. Znaczą najwięcej tam, gdzie rdzeniowi brakuje bitów: AAC-LC stereo przy 24..50 kbps z pasmem wymuszonym dobrze powyżej tego, co wybrałby FDK (`-w 16000..20000`), oraz LD albo ELD z rozszerzonym `--core-cutoff`. Przy

wygodnych bitrate'ach większość z nich zmienia niewiele, bo problemy, którymi się zajmują, prawie tam nie występują.

Pod presją bitową pojawiają się dwie różne awarie i warto je trzymać osobno.

Pre-echo. Długi blok AAC obejmuje 2048 próbek, czyli około 43 ms przy 48 kHz. Szum kwantyzacji bloku rozkłada się na cały blok w czasie. Kiedy ostry atak siedzi późno w bloku, ten szum trafia też przed atakiem, gdzie ucho ma prawie nic, co by go maskowało: maskowanie wstecz trwa tylko kilka milisekund. Słyszysz to jako delikatne rozmycie albo "cień" przed kastanietami, klaśnięciem, szarpniętą struną czy uderzeniem fortepianu. Koder ma przeciw temu cztery narzędzia i ta grupa udostępnia wszystkie cztery:

1. detektor ataku, który przełącza ramkę na osiem bloków krótkich po 256 próbek (`--attack-decay`, `--attack-floor`, razem z `--block-bias` z grupy F);
2. grupowanie tych ośmiu krótkich okien w grupy współczynników skali (`--short-groups`);
3. kształt okna, który decyduje, ile szumu wycieka z miejsca, gdzie powinien być (`--window-shape`);
4. dla przypadków zostających w blokach długich, TNS (temporal noise shaping, które układa szum w czasie wewnątrz bloku: `--tns-thresh`, `--tns-start`) oraz kontrola pre-echa, która ogranicza, jak szybko próg maskowania może rosnąć z ramki na ramkę (`--preecho-rise`, `--preecho-depth`).

AAC-LD i AAC-ELD nie mają bloków krótkich i mają ustalone okno, więc dla nich zostaje tylko TNS i kontrola pre-echa. Dlatego te przełączniki znaczą tam więcej niż w LC.

Dziury w widmie. Kiedy ramki nie stać na wszystkie pasma, które ma zakodować, FDK najpierw rozluźnia SNR, jakiego żąda od pasm będących szczytami albo dolinami widma, a jeśli to nadal nie wystarcza, ścina całe pasma współczynnika skali do zera. Wyzerowane pasmo to cisza w tym zakresie częstotliwości w tej ramce. W czasie brzmi to jak bulgoczące, migające albo "podwodne" góry: pasma przychodzą i odchodzą z ramki na ramkę. FDK nazywa cały ten mechanizm "avoid holes", co jest trochę ironiczne: to on decyduje, które dziury zrobić. Kolejność jest ustalona: pasma są ścinane w maksymalnie ośmiu krokach energetycznych, od najcichszych, i tylko od pasma początkowego w górę, żeby dół widma był chroniony. Przełączniki `--avoid-holes`, `--hole-start`, `--hole-start-short`, `--hole-spread` i `--hole-ladder` zmieniają ten mechanizm.

W żadnym z tych przypadków nie ma nic za darmo. Przy CBR budżet ramki jest ustalony. Pasmo, którego nie ścięto, kosztuje bity, których nie dostanie

inne pasmo, a blok krótki kosztuje więcej danych pobocznych niż długi. Każdy przełącznik tutaj przesuwa bity; żaden ich nie dodaje.

Wszystkie pomiary cytowane w tej grupie zrobiliśmy po dekodowaniu, na dwóch sygnałach syntetycznych zbudowanych do tego celu. `attacks48.wav` zawiera kliknięcia przypominające kastaniety na bardzo cichym tle; pre-echo to energia błędu w 1024 próbkach przed każdym atakiem, względem energii samego ataku. `dense48.wav` zawiera gęste akordy szerokopasmowe, jasny szum i hi-hat; dziurą jest pasmo 1/3 oktawy między 2 a 16 kHz, którego energia oryginalna jest powyżej -70 dBFS i które wychodzi z dekodera co najmniej 15 dB za cicho. Narzędzia, które produkują te liczby, są w `tools/core/` w repozytorium, więc pomiary można powtórzyć na dowolnym materiale.

Punkt wyjścia dla AAC-LC stereo przy 24..50 kbps z szerokim pasmem:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 32000 -w 17000 --hole-ladder 2 --avoid-holes 1 --window-shape 1 -o out.m4a in.wav
```

`--hole-ladder <1..8>`

Ogranicza, jak daleko koder może pójść, ścinając pasma do zera, tak by zagłodzona ramka dostawała grubszą kwantyzację zamiast większej liczby pustych pasm.

- Dotyczy: rdzenia AAC w każdym profilu (LC, rdzeń HE-AAC i HE-AAC v2, LD, ELD). Znaczy coś tylko wtedy, gdy kończą się bity.
- Wartości: 1..8; domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (8 kroków)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Kiedy ramka przekracza budżet, FDK sortuje pasma kandydujące według energii na osiem kroków i ścina je krok po kroku, od najcichszych, sprawdzając budżet po każdym kroku. Przy ośmiu krokach trudna ramka może skończyć na ścinaniu całkiem głośnych pasm. `--hole-ladder N` zatrzymuje się po N krokach. Wtedy wolno ścinać tylko najcichsze pasma. Jeśli ramka nadal przekracza budżet, pętla dopasowania bitrate'u rozwiązuje resztę inaczej, podnosząc krok kwantyzacji we wszystkich pasmach: wynikiem jest więcej szumu rozłożonego równomiernie zamiast większej liczby brakujących pasm.

To najmocniejszy przełącznik przeciw bulgoczącej górze przy niskim bitrate. Wymiana jest realna, ale zwykle korzystna: nieco bardziej ziarniste wypełnienie w zamian za pasma, które zostają obecne z ramki na ramkę. Ucho jest znacznie bardziej tolerancyjne na stały szum niż na pasma, które mrugają.

Przykłady (istnieje tylko jeden kierunek: mniej kroków niż stock):

- Łagodnie: `--hole-ladder 6`. Znikają tylko najgłośniejsze kroki ścinania. Trudne ramki tracą kilka pasm mniej; łatwe ramki są nietknięte.
- Mocno: `--hole-ladder 2`. Ścinać wolno tylko dwa najcichsze kroki. Na gęstym materiale przy 32..50 kbps usuwa to większość dziur (patrz Zmierzone).
- Przesadnie: `--hole-ladder 1`. Ścinać wolno tylko najcichszy krok, więc prawie każde pasmo przeżywa, a cały problem budżetowy zamienia się w grubszą kwantyzację. Na bardzo gęstym materiale przy 24 kbps może to brzmieć jednolicie chropowato: karykatura tej wymiany.

Współpraca i konflikty: dobrze łączy się z `--avoid-holes 1` i `--hole-start`. Pętla dopasowania bitrate'u może podnieść krok tylko do pewnej granicy; przy skrajnych budżetach pasma i tak znikają, bo same kwantyzują się do zera, czemu żaden przełącznik tutaj nie zapobiega.

Zmierzone (dense48, LC stereo, dziury po dekodowaniu): 32 kbps / 17 kHz: z 37% do 8% przy `2`; 40 kbps / 18 kHz: z 37% do 1,7%; 50 kbps / 19 kHz: z 35% do 0,2%. Stosunek błędu do sygnału w pasmach, które zostają, pogarsza się o 0,3..0,5 dB.

Pod maską: ograniczenie `enIdx` w pętli "allow more holes" w `adj_thr.cpp`.

`--avoid-holes <0|1>`

Wymusza włączenie albo wyłączenie ochrony szczytów i dolin w FDK.

- Dotyczy: rdzenia AAC w każdym profilu.
- Wartości: `0` wyłączone, `1` włączone; domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (włączona od 20 kbps na kanał, wyłączona poniżej)
- Wpisywanie: liczba całkowita, 0 albo 1

Przed ścinaniem pasm FDK może rozluźnić SNR, jakiego żąda, w mądrzejszy sposób: obniża żądanie w dolinach między szczytami widma, a utrzymuje je w szczytach, tak by wąskie głośne pasma przeżyły, a oszczędności przyszły stamtąd, gdzie ucho najmniej je zauważa. Stock włącza to dopiero od 20 kbps na kanał, co dla stereo oznacza od 40 kbps. Poniżej, dokładnie w zakresie 24..50 kbps, w który ta grupa jest wycelowana, ochrona jest wyłączona i ścinanie zaczyna się wcześniej.

Wartości:

- `1`: ochrona włączona przy każdym bitrate. Poniżej 40 kbps stereo to jest sensowne ustawienie; na tej wartości i powyżej nic się nie zmienia, bo stock ma ją już włączoną.
- `0`: ochrona wyłączona przy każdym bitrate. Ustawienie diagnostyczne: pokazuje, co ta ochrona ci dawała.

Przykład w kontekście: `-p 2 -b 32000 -w 17000 --avoid-holes 1 --hole-ladder 2`.

Współpraca i konflikty: sam z siebie daje mały efekt (zmierzone), bo ochrona tylko przestawia, skąd biorą się oszczędności; najbardziej pomaga razem z `--hole-ladder`.

Zmierzone: przy LC 40 i 128 kbps stereo `--avoid-holes 1` daje strumień identyczny ze stockiem (tam już jest włączona), a `--avoid-holes 0` go zmienia.

`--hole-start <sfb>`

Chroni dolną część widma w blokach długich przed ścięciem do zera.

- Dotyczy: rdzenia AAC, bloków długich (LC, rdzeń HE-AAC, LD, ELD).
- Wartości: pasmo współczynnika skali 0..51; domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (pasmo 15, gdy ochrona jest włączona, pasmo 0, gdy jest wyłączona)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Pasma poniżej tej liczby nigdy nie są wybierane jako dziury. Stock startuje od pasma 15, co przy 48 kHz jest z grubsza 2 do 3 kHz: bas i dolna średnica są bezpieczne, wszystko powyżej wolno ściąć. Podniesienie liczby przesuwa chroniony obszar w górę; obniżenie dopuszcza dziury głębiej. Pamiętaj, że chronione pasmo nadal kosztuje bity: oszczędności muszą wtedy przyjść z pasm powyżej albo ze grubszej kwantyzacji wszędzie.

Ile pasm istnieje, zależy od profilu i częstotliwości próbkowania; `--verbose` wypisuje tę liczbę jako `active SFBs (long)`, 49 dla LC stereo przy 48 kHz.

Przykłady, chronić więcej:

- Łagodnie: `--hole-start 20`. Kilka pasm więcej w dolnej średnicy jest bezpiecznych.
- Mocno: `--hole-start 25`. Ochrona z grubsza do obszaru obecności; zmierzone jako zmniejszenie dziur z 37% do 26% przy 32 kbps.
- Przesadnie: `--hole-start 51`. Żadnego pasma w bloku długim nie wolno temu mechanizmowi ściąć. Cały problem budżetowy spada na kwantyzator; przy niskim bitrate góra robi się bardzo zgrubna, a pasma i tak mogą zniknąć, kwantyzując się do zera.

Przykłady, dopuszczać głębsze dziury:

- Łagodnie: `--hole-start 12`. Trochę więcej swobody zaraz poniżej stockowego startu.
- Mocno: `--hole-start 6`. Dziury dopuszczone w dół, w dolną średnicę.
- Przesadnie: `--hole-start 0`. Nawet pasma basu wolno ściąć. Przydatne tylko do usłyszenia, czemu zapobiega stockowa ochrona.

Współpraca i konflikty: lustrzanym przełącznikiem dla bloków krótkich jest `--hole-start-short`.

`--hole-start-short <sfb>`

Ta sama ochrona dla bloków krótkich.

- Dotyczy: LC i rdzenia HE-AAC, ramek kodowanych jako bloki krótkie. LD i ELD nie mają żadnych.
- Wartości: pasmo współczynnika skali bloku krótkiego 0..15; domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (pasmo 3)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Blok krótki ma około 14 pasm przy 44,1 albo 48 kHz, więc każde pasmo jest szerokie, a liczby są małe. Stock chroni pasma 0..2.

Przykłady, chronić więcej:

- Łagodnie: `--hole-start-short 5`.
- Mocno: `--hole-start-short 8`. Większość pasma w ramce transjentowej jest chroniona.
- Przesadnie: `--hole-start-short 15`. Żadnego krótkiego pasma nie wolno ściąć; ramki transjentowe stają się zamiast tego zgrubne.

Przykłady, dopuszczać głębsze dziury:

- Łagodnie: `--hole-start-short 2`.
- Mocno: `--hole-start-short 1`.
- Przesadnie: `--hole-start-short 0`. Ramka ataku może stracić swój bas.

`--hole-spread <dB>`

Decyduje, jak chętnie pasmo liczy się jako przykryte przez sąsiadów, a zatem jako bezpieczny kandydat na dziurę.

- Dotyczy: rdzenia AAC w każdym profilu.
- Wartości: 0.0..24.0 dB; domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (3 dB dla bloków długich, 2 dB dla bloków krótkich)
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

Pasmo można ściąć bezpieczniej, kiedy sąsiedzi i tak je maskują. Żeby to ocenić, FDK porównuje energię pasma z energią rozmytą do niego z pasm sąsiednich, po obniżeniu tej rozmytej energii o margines. Mały margines sprawia, że sąsiedzi wyglądają mocno, więc wiele pasm wygląda na przykryte i staje się kandydatami. Duży margines sprawia, że sąsiedzi wyglądają słabo, więc mniej pasm wygląda na przykryte i więcej z nich jest chronionych.

To delikatne pokrętło. Na naszym materiale przesunęło liczbę dziur o jeden lub dwa procent pasm, znacznie mniej niż `--hole-ladder`.

Przykłady, chronić więcej:

- Łagodnie: `--hole-spread 4,5`.
- Mocno: `--hole-spread 9`.
- Przesadnie: `--hole-spread 24`. Sąsiedzi praktycznie nigdy nie liczą się jako przykrywający, więc prawie żadne pasmo nie kwalifikuje się z tego powodu.

Przykłady, dopuszczać więcej dziur:

- Łagodnie: `--hole-spread 2`.
- Mocno: `--hole-spread 1`.
- Przesadnie: `--hole-spread 0`. Rozmyta energia jest brana za dobrą monetę; każde pasmo stojące obok głośniejszych jest kandydatem.

Uwaga: ustawienie tego przełącznika stosuje ten sam margines do bloków długich i krótkich, podczas gdy stock używa 3 dB i 2 dB.

`--preecho-rise <dB>`

Ogranicza, jak szybko próg maskowania pasma może rosnąć z ramki na ramkę, tak by szum kwantyzacji nie mógł wybiegać przed atak w bloku długim.

- Dotyczy: bloków długich w każdym profilu. Najistotniejszy w LD i ELD oraz w LC z wymuszonymi blokami długimi (`--block-bias 0`).
- Wartości: 0.0..24.0 dB; domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (3,01 dB, czyli dwukrotność w mocy)
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

Model psychoakustyczny wylicza próg maskowania dla pasma i ramki. W ramce zawierającej atak próg skacze w górę, bo atak maskuje dużo. Ale szum tej ramki siedzi także przed atakiem, gdzie nic go nie maskuje. Kontrola pre-echa ogranicza więc wzrost: próg tej ramki może być najwyżej N dB powyżej progu ramki poprzedniej. Poniżej 3,01 ograniczenie jest ciaśniejsze (mniej pre-echa, więcej bitów na nagłosy); powyżej jest luźniejsze (mniej bitów, więcej pre-echa).

W LC efekt jest zwykle mały, bo prawdziwe ataki są już przenoszone do bloków krótkich, zanim to ograniczenie zaczyna mieć znaczenie. LD i ELD nie mają bloków krótkich, więc tam ten przełącznik i TNS są główną obroną.

Przykłady, ciaśniej:

- Łagodnie: `--preecho-rise 2`.

- Mocno: `--preecho-rise 1`. Nagłosy w blokach długich dostają zauważalnie więcej bitów.
- Przesadnie: `--preecho-rise 0`. Próg nie może w ogóle rosnąć z ramki na ramkę. Każde crescendo jest kodowane tak, jakby nadal było cicho, co marnuje bity na głośnych fragmentach i głodzi wszystko inne przy CBR.

Przykłady, luźniej:

- Łagodnie: `--preecho-rise 4,5`.
- Mocno: `--preecho-rise 9`.
- Przesadnie: `--preecho-rise 24`. Ograniczenia praktycznie nie ma: kontrola pre-echa jest wyłączona.

Współpraca i konflikty: `--preecho-depth` ogranicza przeciwną stronę tej samej reguły.

Zmierzone: dziesiąte części dB energii pre-echa w LC na attacks48 (ataki i tak idą do bloków krótkich). Przełącznik zmienia strumienie LD i ELD.

`--preecho-depth <dB>`

Ogranicza, jak nisko kontrola pre-echa może najwyżej obniżyć próg.

- Dotyczy: tego samego co `--preecho-rise`.
- Wartości: 0.0..60.0 dB (efekt przestaje rosnąć około 45 dB); domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (20 dB)
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

Kiedy ograniczenie wzrostu ciągnie próg w dół, ten przełącznik ustawia podłogę: próg nie może skończyć niżej niż N dB poniżej tego, co model psychoakustyczny wyliczył dla ramki. Nie pozwala ograniczeniu żądać absurdalnej precyzji po długiej ciszy, kiedy próg poprzedniej ramki był znikomy.

Przykłady, dopuszczać głębsze obniżanie:

- Łagodnie: `--preecho-depth 25`.
- Mocno: `--preecho-depth 40`. Po ciszy pierwszy atak jest kodowany bardzo czysto i bardzo drogo.
- Przesadnie: `--preecho-depth 60`. Praktycznie brak podłogi; przy CBR jeden nagłos po pauzie może zjeść rezerwuar. Wewnętrzny współczynnik osiąga dno około 45 dB, więc wartości między około 45 a 60 zachowują się tak samo.

Przykłady, płycej:

- Łagodnie: `--preecho-depth 15`.
- Mocno: `--preecho-depth 6`.

- Przesadnie: `--preecho-depth 0`. Progu nie wolno w ogóle obniżyć, co wyłącza kontrolę pre-echa niezależnie od `--preecho-rise`.

`--attack-decay <x>`

Ustawia pamięć detektora ataku, który wybiera między blokami długimi a krótkimi.

- Dotyczy: LC i rdzenia HE-AAC (profili z blokami krótkimi). W naszym teście nie miał też efektu na LD ani ELD.
- Wartości: 0.0..0.99; domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (0,70)
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

Detektor dzieli każdą ramkę na podokna, odfiltrowuje niskie częstotliwości i porównuje energię każdego podokna z bieżącą średnią tego, co było wcześniej. Dostatecznie duży stosunek to atak. Bieżąca średnia zachowuje część swojej wartości na podokno: ta część to właśnie ten przełącznik. Wyższe wartości oznaczają długą pamięć, więc atak jest porównywany z długą średnią; niższe oznaczają porównanie z ostatnią chwilą.

Długa pamięć jest spokojniejsza i bardziej selektywna na gęstym materiale, ale po głośnym fragmencie średnia zostaje wysoko i atak, który po nim następuje, może zostać przeoczony. Krótka pamięć łapie ataki zaraz po głośnych fragmentach, ale na ruchliwym materiale może odpalać zbyt często i wrzucać ramki tonalne do bloków krótkich, co kosztuje bity i rozdzielczość.

Przykłady, dłuższa pamięć:

- Łagodnie: `--attack-decay 0,8`.
- Mocno: `--attack-decay 0.9`. Zmierzone: pre-echo w najgorszym przypadku niższe o 2,9 dB na attacks48.
- Przesadnie: `--attack-decay 0.99`. Średnia prawie się nie rusza; ataki po głośnych fragmentach są często przeoczane.

Przykłady, krótsza pamięć:

- Łagodnie: `--attack-decay 0,6`.
- Mocno: `--attack-decay 0.4`.
- Przesadnie: `--attack-decay 0`. Każde podokno jest porównywane tylko z poprzednim; detektor robi się nerwowy na materiale szumowym.

`--attack-floor <dB>`

Przesuwa minimalną energię, jaką atak musi mieć, zanim się zaliczy.

- Dotyczy: LC i rdzenia HE-AAC. W naszym teście zmienił też strumień LD, ale nie ELD.

- Wartości: -60.0..30.0 dB; domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (przesunięcie 0 dB)
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

Oprócz stosunku detektor wymaga bezwzględnego minimum energii, żeby stuknięcia w niemal ciszy nie wyzwalały bloków krótkich. Wartości ujemne obniżają tę podłogę: ciche ataki, takie jak miotełki, miękkie hi-haty czy ciche szarpnięcie gitary, też przełączają na bloki krótkie. Wartości dodatnie ją podnoszą: liczą się tylko głośne ataki.

Przykłady, łapanie cichszych ataków:

- Łagodnie: `--attack-floor -6`.
- Mocno: `--attack-floor -20`.
- Przesadnie: `--attack-floor -60`. Praktycznie każdy wzrost w cichym fragmencie się zalicza. Spodziewaj się bloków krótkich na szumie pomieszczenia i na miękkich fragmentach tonalnych, wraz z kosztem bitowym, który to niesie.

Przykłady, tylko głośne ataki:

- Łagodnie: `--attack-floor 6`.
- Mocno: `--attack-floor 15`.
- Przesadnie: `--attack-floor 30`. Miękka perkusja zostaje w blokach długich i pojawia się na niej pre-echo.

`--window-shape <0|1>`

Wybiera kształt okna każdego bloku: sinusowe wszędzie albo KBD wszędzie.

- Dotyczy: AAC-LC oraz rdzenia LC w HE-AAC i HE-AAC v2. LD i ELD używają ustalonego okna i nie są tym objęte.
- Wartości: `0` sinusowe, `1` KBD; domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (KBD dla bloków długich, sinusowe dla bloków krótkich)
- Wpisywanie: liczba całkowita, 0 albo 1

Okno decyduje o tym, jak energia bloku wycieka w sąsiednie częstotliwości. Okno sinusowe ma wąski listek główny (dobra selektywność obok szczytu) i wolno opadające listki boczne (energia i szum wyciekają daleko). Okno KBD ma szerszy listek główny i listki boczne, które opadają znacznie szybciej. W czasie ta sama właściwość oznacza, że KBD trzyma szum kwantyzacji bliżej miejsca, gdzie powinien być. Stock używa okna sinusowego dla bloków krótkich, czyli dokładnie dla bloków wokół ataków.

Ten wybór kosztuje jeden bit na ramkę i jest legalny wszędzie w LC; strumień niesie kształt faktycznie użyty, także w blokach krótkich, i każdy dekoder go stosuje.

Wartości:

- `1`: KBD w każdym bloku. Zmierzone: pre-echo niższe o 3,4..6,1 dB średnio i o 1,2..6,6 dB w najgorszym przypadku przy 24, 40 i 128 kbps. Najlepszy pojedynczy przełącznik przeciw pre-echu w LC.
- `0`: sinusowe w każdym bloku. Lepsza selektywność obok mocnych szczytów tonalnych w blokach długich, więcej wycieku; głównie ustawienie do porównania.

Przykład w kontekście: `-p 2 -b 40000 -w 18000 --window-shape 1`.

`--short-groups <0..3>`

Wybiera, jak grupowanych jest osiem krótkich okien ramki transjentowej.

- Dotyczy: LC i rdzenia HE-AAC, ramek kodowanych jako bloki krótkie.
- Wartości: `0..3`; domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (tabela, którą FDK wybiera według pozycji ataku)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Ramka transjentowa składa się z ośmiu krótkich okien. Okna w tej samej grupie dzielą jeden zestaw współczynników skali, więc mniej grup oznacza mniej danych pobocznych i więcej bitów na widmo, ale grubszą kontrolę szumu w czasie. Więcej grup oznacza, że szum można kształtować okno po oknie, za odpowiednią cenę.

Wartości:

- `0`: tabela stockowa (to samo co pozostawienie przełącznika wyłączonego).
- `1`: jedna grupa na wszystkie osiem okien. Najtaniej; szum rozkłada się na całą ramkę, co częściowo odkręca to, po co były bloki krótkie.
- `2`: cztery pary. Równa rozdzielczość czasowa w całej ramce. Zmierzone: najmniej dziur w ramkach krótkich na naszym materiale.
- `3`: ciasno wokół ataku: samo okno ataku, po jednym oknie z każdej jego strony, reszta zbita razem. Najwięcej bitów tam, gdzie jest atak.

Przykład w kontekście: `-p 2 -b 32000 -w 17000 --short-groups 2`.

`--tns-thresh <x>`

Zmienia, jak chętnie włącza się TNS.

- Dotyczy: każdego profilu z rdzeniem: LC, rdzenia HE-AAC, LD, ELD.
- Wartości: 0.5..4.0, mnożnik; domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (1,0)
- Wpisywanie: liczba dziesiętna, do 3 miejsc, `.` albo `,`

TNS (kształtowanie szumu w czasie) prowadzi filtr predykcyjny w poprzek częstotliwości. Tam, gdzie sygnał ma mocną obwiednię czasową, na przykład atak wewnątrz bloku, filtr sprawia, że szum kwantyzacji idzie za tą obwiednią w czasie, więc szum siedzi pod głośną częścią zamiast przed nią. FDK włącza TNS w ramce tylko wtedy, gdy zysk predykcji jest dość wysoki, żeby opłacić dane poboczne. Ten przełącznik mnoży wymagany zysk. Poniżej 1 TNS jest używany w większej liczbie ramek; powyżej 1 w mniejszej.

W LC bloki krótkie obsługują już najostrzejsze ataki, więc TNS zajmuje się tymi łagodniejszymi. W LD i ELD, które nie mają bloków krótkich, TNS jest głównym narzędziem przeciw pre-echu, a niższy próg warto tam często wypróbować w pierwszej kolejności.

Przykłady, więcej TNS:

- Łagodnie: `--tns-thresh 0,85`.
- Mocno: `--tns-thresh 0.7`. Zmierzone: w LC przy niskim bitrate dodatkowe dane poboczne zostawiają więcej dziur.
- Przesadnie: `--tns-thresh 0.5`. TNS włączony prawie wszędzie, także tam, gdzie nie ma czego kształtować; bity idą na współczynniki filtru.

Przykłady, mniej TNS:

- Łagodnie: `--tns-thresh 1,3`.
- Mocno: `--tns-thresh 2`. Mniej bitów na dane poboczne, nieco mniej dziur, więcej pre-echa na miękkich atakach.
- Przesadnie: `--tns-thresh 4`. TNS praktycznie wyłączony.

Współpraca i konflikty: `--tns-mask` i `--tns-order` (grupa D) decydują, czy i jak duży może być filtr; ten przełącznik decyduje, jak często się to opłaca.

`--tns-start <Hz>`

Ustawia najniższą częstotliwość, którą dolny filtr TNS obejmuje w blokach długich.

- Dotyczy: AAC-LC i rdzenia LC w HE-AAC, bloków długich. Zmierzony brak efektu w LD i ELD.
- Wartości: 0..24000 Hz; domyślnie: wyłączone, czyli zachowanie stock (8 pasm współczynnika skali, około 1,4 kHz przy 48 kHz)
- Wpisywanie: liczba całkowita

Stock trzyma najniższe pasma poza TNS. Wartość jest zaokrąglana do najbliższej krawędzi pasma współczynnika skali i nie może przekroczyć górnej granicy zakresu TNS.

Przykłady, sięganie niżej:

- Łagodnie: `--tns-start 1000`.

- Mocno: `--tns-start 400`. TNS kształtuje też szum dolnej średnicy, co przydaje się na fortepianie i szarpanych dźwiękach basu.
- Przesadnie: `--tns-start 0`. TNS obejmuje widmo od samego dołu, łącznie z pasmami basu, gdzie jego korzyść uboczna jest mała, a jego błędy mogą objawiać się jako niskoczęstotliwościowe "oddychanie".

Przykłady, start wyżej:

- Łagodnie: `--tns-start 2000`.
- Mocno: `--tns-start 5000`.
- Przesadnie: `--tns-start 15000`. Kształtowana jest tylko sama góra; dla większości materiału TNS jest wtedy w blokach długich praktycznie wyłączony.

F. Przełączanie bloków i kontrola bitrate'u

Sześć przełączników: jeden, który przechyla decyzję o bloku długim albo krótkim, i pięć, które kontrolują, jak swobodnie bitrate może się ruszać z ramki na ramkę. Te pięć od bitrate'u ma sens tylko wtedy, gdy wiesz, jak działa silnik pod spodem, więc od tego zaczynamy.

Silnik CBR. Cel wybierasz przez `-b`, a koder mierzy w niego jako w średnią. Poszczególne ramki nie są wymuszane do tego rozmiaru. Przy 48 kHz ramka AAC-LC obejmuje 1024 próbki, czyli około 21,3 ms, więc cel 128 kbps stereo wychodzi na z grubsza 2730 bitów na ramkę średnio. To ta liczba, do której steruje pętla dopasowania bitrate'u.

Rezerwuar bitów. Nawet przy CBR między ramkami a celem siedzi bufor. Kiedy ramka jest łatwa, koder koduje ją oszczędnie i wkłada niewydane bity do rezerwuaru. Kiedy przychodzi trudna ramka, pożycza z rezerwuaru i wydaje więcej, niż mu się należy. Średnia zostaje zachowana, a chwilowy bitrate rusza się w górę i w dół, i dlatego CBR w AAC nigdy nie jest idealnie płaski. Rozmiar rezerwuaru decyduje, jak daleko i jak długo koder może zbaczać.

Twardy sufit. Ramka AAC pomieści najwyżej 6144 bity na kanał, czyli 12288 bitów dla stereo. Nic w tym koderze tego nie podnosi; to ograniczenie formatu. Każde ustawienie rezerwuaru i szczytu jest o nie przycinane, i to też dlatego dostępne tutaj wahania są umiarkowane w porównaniu z prawdziwym koderem o zmiennym bitrate.

Quasi-VBR. Problem, którym zajmują się te przełączniki, jest konkretny i prawdopodobnie go słychać: przychodzi trudny fragment, koder wypuszcza kilka ramek dobrze powyżej średniej, a potem dusi następne ramki, żeby natychmiast spłacić dług. Wynikiem jest słyszalne przyciemnienie zaraz po głośnym momencie. Rozszerzenie rezerwuaru i dopuszczenie krótkoterminowego szczytu pozwala koderowi trzymać podniesioną jakość dłużej i zamiast tego zejść łagodnie. To nadal silnik CBR z większym

buforem, a nie przydział na podstawie treści jak w LAME, więc licz się z lżejszym dotknięciem, niż sugeruje nazwa VBR.

Uwaga o dwóch twardych limitach na ramkę: nie ustawiaj `--max-bits-frame` poniżej średniej ani `--min-bits-frame` powyżej niej. Oba walczą wtedy z celem, w który pętla dopasowania bitrate'u próbuje trafić, a wynikiem jest gorsza jakość, nie inny kompromis. `--verbose` wypisuje blok budżetu rezerwuaru, w tym średnią liczbę bitów na ramkę i sufity, i stamtąd bierzesz liczby do ustawienia tych przełączników.

`--block-bias <n>`

Przechyla decyzję między blokami długimi a krótkimi, nigdy nie wymuszając typu bloku, więc strumień pozostaje zgodny ze standardem.

- Dotyczy: każdego profilu, który ma przełączanie bloków, czyli AAC-LC. LD i ELD nie mają bloków krótkich, więc nie ma tam czego przechylać.
- Wartości: `0..255`, gdzie `128` to własny próg kodera; domyślnie: `-1`, wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Blok długi daje dobrą rozdzielczość częstotliwościową i złą czasową; blok krótki odwrotnie. Koder używa detektora ataku, żeby decydować ramka po ramce, którego potrzebuje. Pomyl się w jednym kierunku, a transjent rozmaże swój szum kwantyzacji wstecz w czasie jako pre-echo; pomyl się w drugim, a stały fragment tonalny zostanie zakodowany ośmioma krótkimi oknami, które nie rozdzielą jego składowych, co kosztuje bity i brzmi szorstko.

Ten przełącznik przesuwa próg, z którym detektor się porównuje. Powyżej 128 bloki krótkie stają się bardziej prawdopodobne, więc koder traktuje materiał jako bardziej transjentowy, niż jest. Poniżej 128 preferowane są bloki długie, a `0` oznacza praktycznie tylko bloki długie.

Co ważne, przesuwa decyzję, a nie ją nadpisuje. Wymuszenie typu okna bez przeliczenia układu pasm i grupowania daje nielegalny strumień, który dekodery odrzucają, i ten przełącznik nigdy tego nie robi; cokolwiek ustawisz, wyjściem jest poprawny strumień AAC.

Praktyczne odkrycie jest takie, że środek zakresu robi na większości materiału niewiele. Decyzja na danej ramce zwykle nie jest bliska, więc odwracają ją tylko wartości blisko końców. W praktyce traktuj to jak przełącznik trójpozycyjny, w którym `0` i `255` są interesującymi ustawieniami, a środek jest użyteczny tylko na materiale, który naprawdę siedzi blisko granicy decyzji.

Przykłady:

- Łagodnie, więcej bloków krótkich: `--block-bias 160`. Ramki graniczne idą na krótkie. Widoczne tylko na materiale blisko granicy.
- Mocno, więcej bloków krótkich: `--block-bias 220`. Wyraźnie więcej ramek krótkich. Lepsza rozdzielczość czasowa na treści perkusyjnej, gorsza rozdzielczość częstotliwościowa i więcej bitów wydanych na fragmenty tonalne.
- Przesadnie, więcej bloków krótkich: `--block-bias 255`. Prawie wszystko krótkie. Materiał tonalny jest kodowany ośmioma oknami, które nie rozdzielą jego składowych, i brzmi szorstko i drogo, co jest dobrym pokazem tego, po co są bloki długie.
- Łagodnie, więcej bloków długich: `--block-bias 100`. Ramki graniczne zostają długie.
- Mocno, więcej bloków długich: `--block-bias 40`. Wyraźnie mniej ramek krótkich. Taniej na materiale tonalnym, z pre-echem pojawiającym się na prawdziwych atakach.
- Przesadnie, więcej bloków długich: `--block-bias 0`. Praktycznie tylko bloki długie. Każdy transjent musi być niesiony przez blok długi, więc pre-echo staje się dominującym artefaktem na materiale perkusyjnym. To też warunek, w którym przełączniki pre-echa z grupy E w końcu mają znaczenie w AAC-LC, bo zwykła droga ucieczki do bloków krótkich jest zamknięta.

Współpraca i konflikty: przy `--block-bias 0` `--preecho-rise`, `--preecho-depth` i `--tns-thresh` z grupy E zostają jedynymi narzędziami przeciw pre-echu, czyli w tej samej sytuacji, w jakiej LD i ELD są na stałe. `--short-groups` i `--window-shape` mają znaczenie tylko tam, gdzie bloki krótkie nadal występują, więc bardzo niskie przechylenie czyni je bez znaczenia. `--attack-decay` i `--attack-floor` zmieniają sam detektor, a nie próg, z którym się porównuje.

Zmierzone: przy AAC-LC 128 kbps na attacks48 strumień zmieniły tylko `0` i `255`. `64`, `128` i `192` były identyczne ze stockiem, i to jest podstawa do traktowania środka zakresu jako bezczynnego na zwykłym materiale.

`--vbr-reservoir <bits>`

Ustawia rozmiar rezerwuaru bitów, który decyduje, jak daleko i jak długo ramka może zbaczać od średniej.

- Dotyczy: każdego profilu, w trybie CBR. To główne pokrętło quasi-VBR.
- Wartości: bity, od `1` do `6144 * liczba kanałów` minus średnia liczba bitów na ramkę, i tam automatycznie przycinane; domyślnie: `-1`, wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Rezerwuar to bufor, z którego koder pożycza i do którego wpłaca. Jego rozmiar jest pamięcią systemu: mały rezerwuar oznacza, że każde przekroczenie musi być spłacone niemal natychmiast, co daje przyciemnienie zaraz po kulminacji; duży oznacza, że koder może trzymać się powyżej średniej przez kilka ramek, a potem wracać stopniowo.

Większy jest zatem kierunkiem dla materiału, który powinien żyć dalej po trudnym fragmencie. Mniejszy trzyma średnią ciaśniej z chwili na chwilę, i tego chcesz, gdy łącze transportowe ma wąski budżet chwilowy. Dobry punkt wyjścia to dwa do trzech razy tyle, ile `--verbose` raportuje jako wartość domyślną.

Dwa zachowania, o których warto wiedzieć. `0` jest traktowane jako nieustawione i nie robi nic, więc jeśli chcesz ciasnego trzymania średniej, użyj małej wartości dodatniej albo `--bitres-mode 2`. A każda wartość równa sufitowi albo większa, czyli `6144 * liczba kanałów` minus średnia liczba bitów na ramkę, zapada się do sufitu, więc nie ma sposobu, by przesadzić, ani korzyści z próbowania; proszenie o 100000 bitów na pliku stereo daje ten sam strumień, co proszenie dokładnie o sufit.

Liczby odczytaj z `--verbose`, który wypisuje średnią liczbę bitów na ramkę i sufity w swoim bloku budżetu rezerwuaru. Ustawianie tego przełącznika na zgadywanie to sposób, w jaki ludzie przypadkiem kończą na sufice.

Przykłady:

- Łagodnie, więcej oddechu: `--vbr-reservoir 4000`. Nieco szersze wahania przy 128 kbps stereo; koder dochodzi do siebie po szczycie przez kilka ramek, a nie przez jedną.
- Mocno, więcej oddechu: `--vbr-reservoir 12000`. Praktyczne ustawienie quasi-VBR przy 128 kbps stereo. Kulminacje trzymają swoją jakość, a powrót do średniej jest stopniowy.
- Przesadnie, więcej oddechu: `--vbr-reservoir 100000`. Dobrze powyżej sufitu, więc zapada się do sufitu. Koder używa maksymalnego oddechu, jaki format pozwala, a karykatura jest pouczająca właśnie dlatego, że pokazuje, jak skromne jest to maksimum: lot AAC ogranicza limit 6144 bitów na kanał, a nie rezerwuar.
- Łagodnie, ciaśniej: `--vbr-reservoir 2000`. Poniżej zwykłej wartości domyślnej. Wahania się zwężają, średnia jest trzymana bliżej.
- Mocno, ciaśniej: `--vbr-reservoir 500`. Bardzo mało buforu. Trudne ramki nie mogą dużo pożyczyć, więc trudne fragmenty są kodowane zgrubnie, a nie drogo.
- Przesadnie, ciaśniej: `--vbr-reservoir 1`. Praktycznie brak rezerwuaru. Każda ramka musi zmieścić się we własnym przydziale, więc transjenty i gęste fragmenty nie mają gdzie się podziać, co brzmi jak gorsza wersja tego, co `--bitres-mode 2` robi celowo.

Współpraca i konflikty: łączy się w parę z `--peak-bitrate`, który podnosi krótkoterminowy sufit, o jaki rezerwuar może się odbijać; rezerwuar bez podniesionego szczytu ma mniej miejsca na działanie. `--bitres-mode` może zmniejszyć albo wyłączyć rezerwuar niezależnie od rozmiaru ustawionego tutaj. `--max-bits-frame` ogranicza poszczególne ramki po wszystkim tym, więc ciasne ograniczenie czyni duży rezerwuar bezsensownym. Przy `--unlock-bitrate` rezerwuar staje się ważniejszy, bo przekraczanie jest tam normalnym przypadkiem.

Zmierzone: `0` jest traktowane jako nieustawione i nie daje żadnego efektu. Wartości równe `6144 * liczba kanałów` minus średnia liczba bitów na ramkę albo większe zapadają się do sufitu. `--verbose` wypisuje blok budżetu rezerwuaru, który podaje obie liczby.

`--peak-bitrate <bps>`

Dopuszcza krótkoterminowe szczyty bitrate'u do podanej wartości, przy czym średnia nadal jest trzymana na celu z `-b`.

- Dotyczy: każdego profilu, w trybie CBR.
- Wartości: bity na sekundę, powyżej celu z `-b`; domyślnie: `-1`, wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Rezerwuar decyduje, jak długo ramka może zbaczać; ten przełącznik decyduje, jak wysoko może pójść. Ustaw go powyżej swojego celu, a koder będzie mógł pozwolić trudnym ramkom chwilowo osiągnąć ten bitrate, podczas gdy pętla dopasowania bitrate'u dalej steruje średnią do `-b`.

Poniżej celu jest ignorowany, i to celowo: sufit szczytowy pod średnią nie ma sensu i koder nie działa na tej sprzeczności. Użyteczny zakres jest więc tylko powyżej `-b`, a naturalnym sposobem wyrażenia tego jest krotność: półtora raza cel jest ostrożne, dwa razy jest hojne.

Sufit 6144 bitów na kanał nadal obowiązuje, więc proszenie o szczyt poza to, co ramka fizycznie pomieści, daje limit ramki. Przy 48 kHz stereo to ramka warta około 1150 kbps, więc dla zwykłych celów masz dużo miejsca, zanim limit formatu zacznie wiązać.

Przykłady:

- Łagodnie, wyższy szczyt: `-b 128000 --peak-bitrate 150000`. Niewielki zapas. Kulminacje wychodzą nieco mniej sprasowane.
- Mocno, wyższy szczyt: `-b 128000 --peak-bitrate 200000`. Praktyczne ustawienie, zwykle w parze z szerokim rezerwuarem. Trudne ramki sięgają dobrze powyżej celu, a średnia jest utrzymana.
- Przesadnie, wyższy szczyt: `-b 128000 --peak-bitrate 1100000`. Blisko limitu ramki w formacie. Koder może wydać na jedną ramkę prawie

całą fizyczną pojemność ramki, po czym pętla dopasowania bitrate'u musi wszystko to odebrać, więc dostajesz dramatyczną wersję dokładnie tego przyciemnienia, któremu ustawienia quasi-VBR mają zapobiegać.
- W dół nie ma użytecznego kierunku: każda wartość równa celowi z `-b` albo mniejsza jest ignorowana, więc `--peak-bitrate 100000` przy `-b 128000` zachowuje się tak, jakby przełącznika nie było.

Współpraca i konflikty: naturalny towarzysz `--vbr-reservoir`; oba są potrzebne do zachowania "nie duś się po szczycie", bo jeden daje wysokość, a drugi czas. `--max-bits-frame` jest stosowany po tym przełączniku, więc wyraźne ograniczenie ramki wygrywa nad szczytem. `--bitres-mode 2` czyni go bez znaczenia, usuwając rezerwuar, z którego szczyt miałby być czerpany.

Zmierzone: konfiguracja z podpowiedzi w `--help` dla quasi-VBR przy około 128 kbps stereo to `-b 128000 --peak-bitrate 200000 --vbr-reservoir 12000`.

`--max-bits-frame <bits>`

Twardy sufit na liczbę bitów, jakich może użyć pojedyncza ramka.

- Dotyczy: każdego profilu, w trybie CBR.
- Wartości: bity, co najmniej średnia liczba bitów na ramkę i najwyżej `6144 * liczba kanałów`; domyślnie: `-1`, wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

To tępe narzędzie tej grupy. Tam gdzie `--peak-bitrate` wyraża bitrate, który silnik może osiągnąć, ten wyraża bezwzględne ograniczenie na ramkę, stosowane później i wygrywające. Jeśli podasz oba, wiąże wyraźne ograniczenie.

To ograniczenie, a nie pokrętło jakości, i jego głównym zastosowaniem jest spełnienie zewnętrznego wymagania: transportu, który nie uniesie ramki powyżej pewnego rozmiaru, albo testu, który potrzebuje ograniczonej ramki maksymalnej. Sensowne ograniczenie to około półtora raza średnia, co nadal dopuszcza prawdziwy oddech, ograniczając najgorszy przypadek.

Ustaw je za nisko, a głośne ramki zostaną zagłodzone, co jest słyszalne dokładnie jako to przyciemnienie, którego zwykle chce się uniknąć. Poniżej średniej walczy z celem wprost i koder nie może jednocześnie uszanować ograniczenia i trafić w bitrate, o który prosisz.

Przykłady:

- Łagodnie, wyższe ograniczenie: przy 128 kbps stereo (średnio około 2730 bitów na ramkę), `--max-bits-frame 8000`. Dobrze powyżej

czegokolwiek, co silnik normalnie wyprodukuje, więc w praktyce siatka bezpieczeństwa.

- Mocno, wyższe ograniczenie: `--max-bits-frame 12288`. Maksimum formatu dla stereo. Ograniczenie jest obecne, ale nigdy nie wiąże, co jest właściwym ustawieniem, gdy chcesz mieć przełącznik udokumentowany w wierszu poleceń bez zmiany zachowania.
- Przesadnie, wyższe ograniczenie: `--max-bits-frame 100000`. Powyżej limitu formatu, więc zostaje przycięte do `6144 * liczba kanałów`. Nieszkodliwe i przydatne jako przypomnienie, że żaden przełącznik tutaj nie podnosi limitu ramki.
- Łagodnie, niższe ograniczenie: `--max-bits-frame 4000` przy 128 kbps stereo. Szczyty przycięte, średnia nietknięta; blisko użytecznej wskazówki 1,5x.
- Mocno, niższe ograniczenie: `--max-bits-frame 3000` przy tym samym celu. Głośne ramki są wyraźnie zagłodzone, bo ograniczenie siedzi tylko trochę powyżej średniej.
- Przesadnie, niższe ograniczenie: `--max-bits-frame 2000` przy 128 kbps stereo, czyli poniżej średniej. Ograniczenie i cel przeczą sobie teraz w każdej ramce; jakość spada na całej linii i nic się nie zyskuje, i dlatego reguła mówi, żeby zostać na średniej albo powyżej.

Współpraca i konflikty: stosowany po `--peak-bitrate`, więc gdy podane są oba, wygrywa wyraźne ograniczenie. Ciasne ograniczenie czyni duży `--vbr-reservoir` bezsensownym, bo bity rezerwuaru nie mają gdzie zostać wydane. Przed wyborem wartości odczytaj średnią liczbę bitów na ramkę z bloku budżetu rezerwuaru w `--verbose`.

Zmierzone: AAC-LC 128 kbps na attacks48. Największa ramka w stocku to 3816 bitów ładunku. Przy `--max-bits-frame 3000` największa staje się 2888; przy `4000` staje się 3440.

`--min-bits-frame <bits>`

Twarda podłoga na liczbę bitów, jakich musi użyć każda ramka.

- Dotyczy: każdego profilu, w trybie CBR.
- Wartości: bity, od `0` do średniej liczby bitów na ramkę; domyślnie: `-1`, wyłączone
- Wpisywanie: liczba całkowita

Lustrzane odbicie sufitu i mniej użyteczna połowa. Podłoga zmusza koder do wydania co najmniej tyle na każdą ramkę, w tym na ramki, które naprawdę potrzebują mniej, takie jak cisza albo trzymany cichy fragment. Te bity nie są oszczędzane na później, są wydawane, więc podłoga zamienia łatwe ramki w zmarnowany budżet.

Powodem jej istnienia jest transport o stałym bitrate i eksperymenty: część sprzętu dalej w łańcuchu woli przewidywalną minimalną ramkę, a czasem chcesz zobaczyć, co robi kwantyzator, gdy mu się każe wydać więcej, niż chce.

Trzymaj ją na `0`, chyba że masz taki powód. Powyżej średniej walczy z celem tak samo, jak zbyt niski sufit, i koder nie może uszanować obu.

Przykłady:

- Łagodnie, wyższa podłoga: `--min-bits-frame 1000` przy 128 kbps stereo. Ciche i bardzo łatwe ramki zostają dopełnione; średnią trzeba odrobić na trudniejszych ramkach.
- Mocno, wyższa podłoga: `--min-bits-frame 2000` przy tym samym celu, blisko średniej. Prawie każda ramka jest teraz na podłodze, więc silnik traci większość zdolności do redystrybucji.
- Przesadnie, wyższa podłoga: `--min-bits-frame 2730` przy 128 kbps stereo, czyli dokładnie średnia. W połączeniu ze średnią jako celem jest to bliskie wymuszeniu sztywnego bitrate'u na ramkę, z tą różnicą, że `--bitres-mode 2` robi to porządnie i bez walki z pętlą dopasowania bitrate'u.
- Łagodnie, niższa podłoga: `--min-bits-frame 200`. Z trudem ograniczenie; łatwe ramki zostają tanie.
- Mocno, niższa podłoga: `--min-bits-frame 1`. Praktycznie brak podłogi, ta sama intencja co pozostawienie przełącznika wyłączonego.
- Przesadnie, niższa podłoga: `--min-bits-frame 0`. Udokumentowana wartość wyłączająca podłogę; identyczna w efekcie z nieustawieniem jej i ustawienie, do którego wracasz po zakończeniu eksperymentu.

Współpraca i konflikty: przeciwny koniec `--max-bits-frame`, a oba omawia się zwykle razem jako VBR z ograniczeniami. Wysoka podłoga marnuje bity, które `--vbr-reservoir` ma redystrybuować, więc te dwa działają przeciw sobie. `--bitres-mode 2` to właściwy sposób uzyskania sztywnego zachowania na ramkę.

Zmierzone: AAC-LC 128 kbps na attacks48. Wyjście stock 97056 bajtów; przy `--min-bits-frame 1000` 97111 bajtów; przy `2900` 97709 bajtów.

`--bitres-mode <n>`

Wybiera, jak duża część mechanizmu rezerwuaru bitów jest aktywna, od pełnego oddechu do sztywnego bitrate'u na ramkę.

- Dotyczy: każdego profilu, w trybie CBR.
- Wartości: `0` pełny, `1` zredukowany, `2` wyłączony; domyślnie: `-1`, zostaw to koderowi
- Wpisywanie: liczba całkowita

Tam gdzie `--vbr-reservoir` ustawia rozmiar bufora, ten wybiera politykę. Pełny to normalne zachowanie, takie samo jak stock. Zredukowany zwęża działanie rezerwuaru. Wyłączony go usuwa, więc każda ramka musi zmieścić się we własnym przydziale budżetu, a to najbliższa rzecz do sztywnego, stałego bitrate'u ramka po ramce, jaką ten koder osiąga.

Jedynym wyraźnie użytecznym ustawieniem jest `2`, a przypadkiem użycia jest transport albo test, który potrzebuje, by każda ramka miała około tego samego rozmiaru. Koszt jest realny: transjent albo gęsty fragment nie może pożyczyć, więc zostaje zakodowany zgrubnie.

Wartości:

- `-1`: zostaw to koderowi (domyślnie).
- `0`: pełny rezerwuar, to samo co zachowanie stock.
- `1`: zredukowany rezerwuar. Na naszym materiale dało to ten sam strumień co `2`, więc traktuj różnicę między tymi dwoma jako nieprzetestowaną, a nie ustaloną.
- `2`: rezerwuar wyłączony. Ramki stają się niemal stałe w rozmiarze, a trudne fragmenty tracą swoją drogę ucieczki.

Przykład w kontekście:

```
fdkaac -p 2 -b 128000 --bitres-mode 2 -o rigid.m4a in.wav
```

Współpraca i konflikty: `2` czyni `--vbr-reservoir` i `--peak-bitrate` bez znaczenia, bo nie ma rezerwuaru, na którym mogłyby działać. `0` to tryb, w którym resztę grupy F należy używać.

Zmierzone: AAC-LC 128 kbps na attacks48. `0` daje stockowy strumień; `1` i `2` dały ten sam strumień, więc na tym materiale nie zaobserwowaliśmy różnicy między zredukowanym a wyłączonym.

G. Wyjście DAB+

Dwa przełączniki i raczej tryb niż poprawka. Wszędzie indziej w tym opisie koder robi plik albo goły strumień AAC; przy `--dab` robi strumień superramek DAB+ dla naziemnego radia cyfrowego.

`--dab`

Wypuszcza strumień superramek DAB+ zgodny z ETSI TS 102 563 zamiast pliku albo zwykłego strumienia AAC.

- Dotyczy: AAC-LC, HE-AAC i HE-AAC v2, mono albo stereo, przy 32000 albo 48000 Hz. Zastępuje normalną ścieżkę wyjścia całkowicie, więc `-f` i opcje kontenera nie mają zastosowania.
- Wartości: flaga; domyślnie: wyłączone (normalne wyjście do pliku albo strumienia)

- Wpisywanie: flaga

DAB+ nie niesie po prostu AAC w innym kontenerze. Różnią się trzy rzeczy. Transformata ma 960 próbek, a nie zwykłe 1024, żeby długość ramki pasowała do siatki czasowej radia. Dźwięk jest pakowany w superramki o dokładnie 120 ms. A skoro eter jest nieprzyjazny, z zanikami, tunelami i zakłóceniami, strumień jest chroniony podwójnie: firecode, czyli Fire CRC, pilnuje nagłówka, a Reed-Solomon RS(120,110) nad GF(256) chroni ładunek, więc odbiornik może odbudować dane, które przyszły uszkodzone. Koder robi to wszystko.

Wyjściem jest surowy strumień `.dabp`, jedna superramka po drugiej i nic więcej. To nie jest plik do odtwarzacza multimedialnego; to coś, co pobiera multiplekser DAB+. Zwykły łańcuch to `out.dabp` do `odr-dabmux`, który łączy kilka stacji w jeden zespół i wypuszcza ETI, a stamtąd do nadajnika albo do odbiornika programowego, takiego jak welle.io albo dablin, do testów.

Trzy ograniczenia, które narzuca standard, a koder ich pilnuje: częstotliwość próbkowania musi być 32000 albo 48000 Hz, nic innego nie jest w DAB+ legalne; bitrate musi być wielokrotnością 8 kbps między 8 a 192; mono i stereo oba są w porządku.

Konwencja bitrate'u jest tu własna. Przy `--dab -b` to kilobity na sekundę, a koder sam mnoży przez 1000, więc `-b 96` oznacza 96 kbps. Jeśli podasz też `--unlock-bitrate`, `-b` wraca do dosłownych bitów na sekundę, i to jest jedyna kombinacja, w której te dwie konwencje się zderzają.

Normalnie profilu nie wybierasz. Praktyka DAB+, idąc za narzędziem referencyjnym `odr-audioenc`, wyprowadza go z bitrate'u i liczby kanałów, tak by niskie bitrate'y automatycznie dostawały oszczędniejsze narzędzia:

- stereo przy 48 kbps albo niżej, czyli rozmiar podkanału 6 lub mniej, daje HE-AAC v2 z parametric stereo;
- mono do 64 kbps albo stereo do 80 kbps daje HE-AAC z SBR;
- cokolwiek wyżej daje AAC-LC.

Zatem `-b 96` na pliku stereo trafia na AAC-LC, `-b 64` na HE-AAC, a `-b 32` na HE-AAC v2 automatycznie. Profil nadal możesz wymusić przez `-p` (`2` dla LC, `5` dla HE-AAC, `29` dla HE-AAC v2), kiedy wiesz, czego chcesz.

Wartości:

- pominięte: normalne wyjście, a koder zachowuje się dokładnie jak stock.
- `--dab`: wyjście superramek DAB+.

Przykłady w kontekście:

```
fdkaac --dab -b 96 -o out.dabp input.wav     # auto AAC-LC
fdkaac --dab -b 64 -o out.dabp input.wav     # auto HE-AAC
fdkaac --dab -b 32 -o out.dabp input.wav     # auto HE-AAC v2
```

Współpraca i konflikty: `--dab-label` robi coś tylko w tym trybie. `-f` i przełączniki kontenera MP4 nie mają zastosowania, bo nie ma kontenera. `--unlock-bitrate` zmienia sposób odczytu `-b`. Przełączniki z grup D i F nadal działają na rdzeń AAC wewnątrz superramek, więc pokrętła od szczegółu i bitrate'u pozostają dostępne.

Zmierzone: strumienie dekodują się niezależnym dekoderem faad2 za dablinem, etykieta DLS odczytuje się poprawnie, a wyjście AAC-LC jest identyczne bit w bit z tym, co z tego samego wejścia produkuje referencyjny `odr-audioenc`. Przetestowaliśmy dziewięć kombinacji, 48 i 32 kHz przeciw mono i stereo w trzech profilach, każda niezależnie dekodowalna.

`--dab-label <text>`

Niesie statyczną etykietę stacji w superramce, pokazywaną na wyświetlaczu odbiornika DAB+.

- Dotyczy: wyłącznie trybu `--dab`. Bez `--dab` etykieta jest ignorowana, bo nie ma superramki, w której można by ją umieścić.
- Wartości: tekst, do około 48 znaków; domyślnie: brak etykiety
- Wpisywanie: łańcuch tekstowy

Odbiornik DAB+ pokazuje tekst na swoim wyświetlaczu, zwykle nazwę stacji i często tytuł tego, co leci. Ten tekst podróżuje w kanale zwanym DLS, czyli Dynamic Label Segment, upchniętym w superramce jako dane X-PAD. Ten koder niesie etykietę statyczną: jeden ustalony łańcuch dla całego pliku albo strumienia.

Statyczna to słowo kluczowe. Tekst nie zmienia się w trakcie kodowania. Prawdziwie dynamiczna etykieta, która aktualizuje się utwór po utworze, oraz pokaz slajdów MOT, który wyświetla okładki, to zadanie `ODR-PadEnc` w łańcuchu OpenDigitalRadio i nie są częścią tego kodera.

Limit długości około 48 znaków wynika z trzech segmentów DLS upakowanych w jeden PAD. Odbiorniki różnią się tym, ile z długiej etykiety pokazują naraz, więc dla nazwy stacji użyteczna długość jest krótsza niż limit.

Wartości:

- pominięte: brak etykiety w strumieniu.
- `--dab-label <text>`: podany łańcuch jest niesiony jako DLS. Jeśli zawiera spacje, weź go w cudzysłowy.

Przykład w kontekście:

```
fdkaac --dab -b 96 --dab-label "Radio DHT" -o out.dabp input.wav
```

Współpraca i konflikty: wymaga `--dab`. Niezależny od każdego innego przełącznika, bo dotyka PAD, a nie dźwięku.

Dodatki

Jak czytać `--verbose`

`--verbose` wypisuje wartości, które enkoder faktycznie zainicjalizował, zanim zacznie kodować. Blok ma kilka sekcji. Większość pól tłumaczy się sama; te poniżej wymagają słowa komentarza.

Pole	Jak je czytać
`AOT (profile)`	2 AAC-LC, 5 HE-AAC, 29 HE-AAC v2, 23 AAC-LD, 39 AAC-ELD.
`bitrate-mode`	0 CBR, 1..5 VBR (wyżej = lepiej).
`channel-mode`	1 mono, 2 stereo. W HE-AAC v2 rdzeń jest mono, a stereo tworzy PS.
`core bandwidth`	Górna krawędź rdzenia AAC, wyrównana do najbliższej granicy pasma współczynnika skali, więc może się różnić od wpisanej wartości (`-w 17300` daje `17915 Hz`). W nawiasie źródło: `from -w`, `from --core-cutoff` albo `auto`. Pod SBR to tylko rdzeń; SBR ciągnie pasmo wyżej. Pod SBR `-w` jest ignorowane, choć źródło może nadal brzmieć `from -w`.
`final BW (AAC+SBR)`	Tylko z SBR: przybliżona górna granica całego sygnału, rdzeń razem z SBR, wyliczona z indeksu stop SBR.
`signaling-mode`	Sposób sygnalizacji SBR i PS: 0 niejawna, 1 jawna zgodna wstecz, 2 jawna hierarchiczna.
`SBR ratio`	1 downsampled (single rate), 2 dual rate (rdzeń pracuje z

Pole	Jak je czytać
	połową częstotliwości próbkowania).
`sbr amp res`	Rozdzielczość amplitudy obwiedni: 0 = 1,5 dB, 1 = 3,0 dB.
`granule length`, `frame length`	Próbki na ramkę: 1024 dla LC, 512 albo 480 dla LD i ELD.
`codec delay`	Opóźnienie w próbkach na kanał, całkowite i samego rdzenia. Ważne przy odtwarzaniu bez przerw.
`active SFBs (long)`	Liczba pasm współczynnika skali w bloku długim. Górna granica dla `--msbands`, `--isbands` i każdego argumentu `<sfb>`.
`IS corr threshold`, `IS L/R ratio thresh`	Wartości Q8 (256 = 1,0). Niższy próg korelacji sprawia, że intensity stereo włącza się chętniej.
`IS min contiguous SFBs`	Ile sąsiednich pasm musi się kwalifikować, zanim ruszy intensity stereo.
`TNS mask`	Maska bitowa 0x0..0xF aktywnych filtrów TNS.
`MS/IS bands: auto up to N`	Najwyższy indeks pasma, do którego narzędzie może działać.
`sbr header period`	Ramki i milisekundy między nagłówkami SBR: tyle czeka dekoder, który dołącza do strumienia, zanim usłyszy SBR. Dla ELD podawany jest okres konfiguracji LATM/LOAS, bo ELD nie ma nagłówka SBR w strumieniu.
`bit reservoir budget`	Średnia liczba bitów na ramkę i sufity rezerwuaru dla mono i stereo. Na tej podstawie dobierz `--vbr-reservoir`.
`franken overrides applied`	Przełączniki, które w tym uruchomieniu odbiegają od

Pole	Jak je czytać
	stocku, z wartością efektywną. Jeśli podanego przełącznika tu nie ma, nie zadziałał.

Pasma współczynnika skali i częstotliwości

Pasma numerujemy od 0 na dole. Tabela pokazuje przybliżoną górną krawędź co czwartego pasma w bloku długim dla każdej częstotliwości próbkowania; ostatni wiersz podaje liczbę pasm i częstotliwość Nyquista. Służy do przeliczania `--msbands`, `--isbands`, `--hole-start` i innych argumentów `<sfb>` na herce. Dokładną liczbę dla danego uruchomienia podaje `--verbose` (`active SFBs (long)`); zależy ona też od kodowanego pasma.

SFB	16 kHz	22.05 kHz	32 kHz	44.1 kHz	48 kHz	96 kHz
0	62	43	62	86	94	188
4	312	215	312	431	469	938
8	562	388	562	775	844	1688
12	875	646	1000	1378	1500	2438
16	1250	991	1500	2067	2250	3750
20	1656	1335	2250	3101	3375	5625
24	2188	1852	3375	4651	5062	8062
28	2875	2584	5000	6891	7500	12938
32	3844	3618	7000	9647	10500	24000
36	5188	5039	9000	12403	13500	36000
40	7000	7020	11000	15159	16500	48000
44	brak	9647	13000	17916	19500	brak
48	brak	brak	15000	22050	24000	brak
liczba pasm / Nyquist	43 / 8000	47 / 11025	51 / 16000	49 / 22050	49 / 24000	41 / 48000

AAC-LC: automatyczne pasmo rdzenia zależnie od bitrate'u

Bez `-w` FDK wybiera pasmo z tabeli indeksowanej bitrate'em na kanał, a potem wyrównuje je do granicy pasma współczynnika skali. Zmierzone przez `--verbose` przy 48 kHz (dla stereo `-b` to suma obu kanałów):

-b stereo	pasmo rdzenia	-b mono	pasmo rdzenia
24000, 32000	6843 Hz	12000, 16000	5062 Hz
40000, 48000	9750 Hz	20000, 24000	7500 Hz
56000, 64000	13500 Hz	28000, 32000	9750 Hz
80000, 96000	14250 Hz	40000, 48000	12750 Hz
128000	15750 Hz	64000	14250 Hz
192000	17250 Hz	96000	17250 Hz

Wyższe `-w` pomaga tylko wtedy, gdy są na nie bity: przy 24..50 kbps wymuszone szerokie pasmo to dokładnie obszar grupy E (dziury). Powyżej 20 kHz rdzeń wymaga `--uncap-bandwidth` i częstotliwości próbkowania, która ma na to miejsce.

Kontener M4A: co jest konieczne, a co można usunąć

Plik `.m4a` to drzewo pudełek (boxów). Szkielet odtwarzania jest obowiązkowy i nie ma do niego przełącznika: `ftyp`, `mdat` (dane audio) i `moov` z `mvhd`, `trak`, `tkhd`, `mdia` (`mdhd`, `hdlr`, `minf` z `smhd`, `dinf` i `stbl`, w którym są `stsd`, `stts`, `stsc`, `stsz`, `stco`). Bez niego żaden dekoder nie znajdzie dźwięku.

Opcjonalny jest cały blok `udta` / `meta` / `ilst`: znacznik identyfikujący enkoder (`©too`), `iTunSMPB` (opóźnienie enkodera dla odtwarzania bez przerw) i wszystkie znaczniki tekstowe.

Przełącznik	Działa na	Co robi
`--no-tool-tag`	`.m4a`	Pomija znacznik identyfikujący enkoder. Pozostałe znaczniki i dane gapless zostają.
`--minimal-moov`	`.m4a`	Najmniejszy legalny plik: pomija cały blok metadanych (znacznik enkodera, `iTunSMPB`, wszystkie znaczniki). Szkielet odtwarzania zostaje.

Zmierzone na 2 s stereo 128 kbps: 34381 bajtów domyślnie, 34297 z `--no-tool-tag` (o 84 mniej), 34048 z `--minimal-moov` (o 333 mniej). Narzut to

głównie obowiązkowy szkielet. Bez kontenera w ogóle zapisz surowe ADTS (`-f 2 -o out.aac`), które nie ma znaczników ani danych gapless.

`--minimal-moov` usuwa `iTunSMPB`, więc przy łączeniu utworów mogą pojawić się drobne przerwy, bo opóźnienie enkodera nie jest wtedy sygnalizowane. Dla albumów odtwarzanych bez przerw zostaw ustawienie domyślne.

Domyślne wyjście a oryginalna binarka

Sprawdzone względem oryginalnej binarki dostarczanej z dBpoweramp R17 (ta sama libfdk-aac 4.0.1, pakiet 2.0.3). AAC-LC jest identyczny bit w bit (ta sama suma md5). HE-AAC i HE-AAC v2 różnią się bajtami, ale nie jakością: widmo HE-AAC v2 zgadza się co do 0,000 dB, a błąd HE-AAC względem oryginału jest taki sam jak błąd samego oryginału (7,05e11 wobec 7,05e11). Różnice bajtów wynikają z innego kompilatora (mingw/gcc zamiast MSVC) i zaokrągleń arytmetyki stałoprzecinkowej.

Budowanie i testy

Budowanie

Repozytorium zawiera tylko źródła. GitHub Actions buduje obie binarki dla Windows na żądanie (workflow „Build Franken FDK AAC (Windows x64 + x86)”, przycisk „Run workflow”) oraz przy każdym tagu wydania. Lokalnie, na Linuksie albo w WSL z mingw-w64 i autotools:

```
bash tools/build_win.sh both      # albo x64 / x86
```

Skrypt buduje każdą architekturę ze świeżej kopii źródeł, tak samo jak CI, i zostawia `fdkaac-franken-x64.exe` oraz `fdkaac-franken-x86.exe` w katalogu projektu. Wszystkie zmiany w libfdk-aac przechodzą przez jeden moduł, `libAACenc/src/franken.{h,cpp}` (globalny blok `g_franken`, w którym każda nieustawiona wartość oznacza „stock”); nowe parametry biblioteki (`AACENC_PARAM`, zakres `0xF0xx`) są zadeklarowane w `aacenc_lib.h`.

Testy

```
make check
```

uruchamia `tests/check.sh` na zbudowanych binarkach. Sprawdza, że każdy przełącznik jest w `--help`, że każdy daje strumień przyjmowany przez dekodery bez błędów, że każdy faktycznie zmienia strumień na materiale, na który powinien działać, że wartości odczytane ze strumienia zgadzają się z żądanymi (kształt okna, grupy, rozmiary ramek), że dziury i pre-echo po dekodowaniu zmieniają się w zmierzonym kierunku, oraz że bez nowych przełączników wynik jest identyczny bajt w bajt ze stockiem. Wymaga ffmpeg i python3; kod wyjścia 0 oznacza sukces, 1 błędy, 77 brak zależności.

Narzędzia pomiarowe, z których pochodzą liczby w tym dokumencie, są w `tools/`: `tools/core/` (dziury i pre-echo po dekodowaniu), `tools/invf/` (filtrowanie odwrotne SBR i progi niskiego bitrate'u), `tools/msis/` (MS i IS odczytane ze strumienia, nagłówki SBR, dołączanie do strumienia), `tools/dab/` (weryfikacja DAB+).