

ComEng - Ergänzung

FS 2026 – Prof. Lars Kamm

Autoren:
Mirko Ratti

Version:
1.0.20260602

<https://github.com/mirkoratti/FS2026>



Inhaltsverzeichnis

1 Hex - Dez	2	7 Optimierung e Strulture Dati	2
2 Instruction Set Architecture (ISA)	2	8 Confronto Architetture ARM Cortex	3
3 Logica della ALU e Program Status Register	2	8.1 Evoluzione Cortex-M0 vs M0+	3
3.1 Meccanismo delle Flag (APSR)	2	9 Adressierungsarten ARM (Cortex-M0)	3
4 Componenti del Sistema (SCS)	2	9.1 Register Direkt, Immediate	3
4.1 Meccanismi di Fault e Eccezioni	2	9.2 Register Indirekt (ptr)	3
4.2 System Tick Timer (SysTick)	2	9.3 PC-Relative & Literal Pool	3
5 Stack e Gestione Memoria	2	9.4 Registerlisten & Stack (SP-Relative)	3
6 Gestione degli Interrupt (NVIC)	2	9.5 Stack Framing	3
6.1 NVIC Special Features	2	10 Il Processo di Compilazione	3
6.2 Registri di Mascheramento	2	10.1 Analisi del Compilatore	3
6.3 Latenza e Stacking	2	11 Interfacciamento I/O	3
6.4 Preemption vs Subpriority	2	12 Esempi	3
6.5 Soluzioni alternative & Segnali IRQ	2		

1 Hex → Dez

Hex	A	B	C	D	E	F
Dec	10	11	12	13	14	15
Bin	1010	1011	1100	1101	1110	1111

2 Instruction Set Architecture (ISA)

L'evoluzione delle architetture ARM ha portato alla coesistenza di diversi set di istruzioni.

- **ARM (32-bit) (Obsoleto):** 32 bit, massime prestazioni ma occupano maggior spazio in memoria.
- **Thumb (16-bit):** sottoinsieme 16 bit, Ideale per ridurre il footprint della memoria (circa 30% di risparmio)
- **Thumb-2 (16/32-bit):** lunghezza variabile (16 e 32 bit). Permette di ottenere una densità di codice simile a Thumb con prestazioni analoghe al set ARM a 32 bit.

3 Logica della ALU e Program Status Register

L'Unità Aritmetico-Logica (ALU) opera esclusivamente su stringhe binarie di bit, ignorando la semantica del segno (interpretazione *signed* vs *unsigned*).

3.1 Meccanismo delle Flag (APSR)

- **N (Negative):** Riflette il bit più significativo (MSB) del risultato. Se $MSB = 1$, la flag è impostata a 1.
- **Z (Zero):** Impostata a 1 se tutti i bit del risultato sono pari a zero.
- **C (Carry):** Indica un riporto oltre il bit più significativo.
 - Fondamentale per operazioni *unsigned*. **Invertito per la sottrazione!**
 - **Meccanismo *sottrazione*:** $(A + NOT(B) + 1)$. Zweierkompl.
 - * $C = 1 \implies A \geq B$ (Nessun prestito / Not-Borrow).
 - * $C = 0 \implies A < B$ (Prestito avvenuto / Borrow).
- **V (oVerflow):** Indica un errore di segno nel calcolo in complemento a due, Fondamentale per operazioni *signed*.
 - $(+) + (+) = (-)$ Impossibile
 - $(-) + (-) = (+)$ Impossibile

3.1.1 Interpretazione del Segno e Salti Condizionati

Poiché la ALU aggiorna simultaneamente sia la flag *C* che la flag *V*, la distinzione tra variabile *int* e *uint* non risiede nell'hardware, ma nel software.

4 Componenti del Sistema (SCS)

Il **System Control Space (SCS)** gestisce le funzionalità core del processore, inclusa la configurazione del NVIC e del registro di controllo di sistema.

4.1 Meccanismi di Fault e Eccezioni

- **HardFaults:** Sempre attivati; gestiscono errori di Bus, Usage e Memory Management. Permettono una reazione rapida agli errori critici.
- **Wake-up Interrupt:** Consente la disattivazione gerarchica dei componenti per ridurre il consumo energetico (modalità Sleep/Stop).
- **Memory Protection Unit (MPU):** Genera eccezioni in caso di accessi non autorizzati alla memoria.
- **Debug Unit:** Fornisce fino a 4 breakpoint hardware per il debugging del codice.

4.2 System Tick Timer (SysTick)

Un contatore a **24-bit** che fornisce una base dei tempi costante per il sistema operativo o i cicli di programma.

5 Stack e Gestione Memoria

Lo **Stack** è una memoria temporanea utilizzata per variabili locali e salvataggio contestuale durante le eccezioni.

- **Direzione:** Cresce verso indirizzi di memoria inferiori.
- **Stack Pointer (SP):** Punta sempre al "top of stack". È vietato leggere o scrivere al di sotto di SP.
- **Allineamento:** Normalmente allocato in step di 8 byte.
- **Velocità:** circa due volte più rapido del RAM/ROM pointer poiché (SP) è già disponibile.

6 Gestione degli Interrupt (NVIC)

- Il **Nested Vector Interrupt Controller** gestisce la prioritizzazione e il passaggio tra il programma di background e le **Interrupt Service Routine (ISR)**.
- **L'LSB in ogni vettore indica la modalità di salto (1: thumb, 0: ARM) nei Cortex-M sempre 1** (Anche indirizzi in LR con B. .)
- Solitamente la VT (vector table) viene salvata in memoria fra il boot code e la seconda istruzione.
- Tramite VTOR (Vector Table Offset Register) è possibile cambiare la posizione della tabella in memoria.
- **Stati dell'Interrupt:** *Pending* (richiesto dalla periferica, azzerato automaticamente dall'hardware all'ingresso della ISR), *Active* (in esecuzione in Handler Mode), *Inactive*.

6.1 NVIC Special Features


- **Tail-Chaining:** IRQ a bassa priorità è pendente al termine di ISR attiva, la CPU salta l'Unstacking e lo Stacking. Fa solo un nuovo Vector Fetch (da 15 → transizione di soli **6 cicli**).
- **Late Arrival:** IRQ ad alta priorità si attiva durante lo stacking di un IRQ a bassa priorità, la CPU completa stacking ma esegue direttamente Vector Fetch dell'IRQ più urgente.
- **Pop-Preemption:** IRQ arriva durante l'Unstacking (Pop) finale, l'hardware abbandona il Pop e devia subito alla nuova ISR in soli **6 cicli**.

6.2 Registri di Mascheramento

- **PRIMASK:** 1 bit. Disabilita tutti gli interrupt programmabili (tranne HardFault e NMI).
- **FAULTMASK:** 1 bit. Disabilita interrupt e tutte le eccezioni (tranne NMI).
- **BASEPRI:** Disabilita interrupt con priorità numerica maggiore o uguale (urgenza inferiore) a un valore impostato.

6.3 Latenza e Stacking

- **Interrupt Latency:** Tempo fisso d'ingresso nella ISR senza overhead software. **Cortex-M0+:** 15–16 cicli di clock. **Cortex-M3/M4:** 12 cicli.
- Le funzioni ISR sono di tipo void **ISR_Handler(void):** non accettano parametri e non restituiscono valori.




6.4 Preemption vs Subpriority


- **Cortex-M0+:** Supporta solo 2 bit di priorità utilizzabili solo come Preemption.
- **Cortex-M3/M4:** Tramite il *Priority Grouping*, gli 8 bit di priorità si dividono in:
 - **Preemption bits:** Decidono se un interrupt può interrompere fisicamente una ISR in esecuzione (*nesting*).
 - **Subpriority bits:** Criterio di spartizione temporale se due IRQ arrivano insieme

Exception Number	Vectors	CMSIS Interrupt Number	Memory Address
47	Interrupt#31 Vector	31	0x0000'00BC
...	...	...	...
18	Interrupt#2 Vector	2	0x0000'0048
17	Interrupt#1 Vector	1	0x0000'0044
16	Interrupt#0 Vector	0	0x0000'0040
15	SysTick Vector	-1	0x0000'003C
14	PendSV Vector	-2	0x0000'0038
13	Not Used	NA	0x0000'0034
12	Not Used	NA	0x0000'0030
11	SVC Vector	-5	0x0000'002C
10	Not Used	NA	0x0000'0028
9	Not Used	NA	0x0000'0024
8	Not Used	NA	0x0000'0020
7	Not Used	NA	0x0000'001C
6	Not Used	NA	0x0000'0018
5	Not Used	NA	0x0000'0014
4	Not Used	NA	0x0000'0010
3	Hard Fault Vector	-13	0x0000'000C
2	NMI Vector	-14	0x0000'0008
1	Reset Vector	NA	0x0000'0004
0	MSP Initial Value	NA	0x0000'0000

6.5 Soluzioni alternative & Segnali IRQ



1. **Software Clearing**
2. **Software Clearing mit Reset**
3. **ISR Reentry (Pulsed IRQ durante ISR)**
4. **Repulsed IRQ**
5. **Pulsed IRQ (Level stay active)**



7 Ottimizzazione e Strutture Dati

7.0.1 Switch Case

- **Pro:** Numero di cicli di clock definito e prevedibile.
- **Contro:** La condizione deve essere necessariamente una costante di tipo *int*.
- **Nota:** L'ordine dei case è rilevante per l'efficienza della ricerca.

7.0.2 Flusso di Controllo in Assembly

- **Selezioni (If/Else):** Si utilizza un salto in avanti con la **condizione invertita** rispetto al C (se la condizione falsa, salto oltre il blocco *then*).
- **Iterazioni (Loop):** Si utilizza un salto all'indietro alla fine del ciclo, mantenendo la **condizione assembly come in C** (salto all'inizio se la condizione è ancora vera).

7.0.3 Efficienza delle Strutture Dati

- **Array Locali:** Molto **inefficienti**. alto numero di cicli solo per l'inizializzazione nello stack frame

- **Struttura:** È consigliabile definire le strutture globalmente. L'inizializzazione locale su stack comporta un overhead elevato di cicli di clock.
- **Bitfields:** Estremamente inefficienti. Sebbene risparmi memoria, richiedono complesse operazioni di Read-Modify-Write (LDR, Shift, Mask, OR, STR)

8 Confronto Architetture ARM Cortex

Cortex-A (Application): Calcolo generico ad alte prestazioni (Linux/Android).

Cortex-R (Real-Time): Bassa latenza e alta affidabilità (automotive/medico).

Cortex-M (Microcontroller): Ridotto consumo energetico, interrupt deterministici.

Core	Thumb	Thumb-2	HW Mult.	HW Div.	Math Sat.	DSP	FPU	Arch
Cortex-M0	Mostly	Subset	1/32 cyc	No	No	No	No	ARMv6-M
Cortex-M0+	Mostly	Subset	1/32 cyc	No	No	No	No	ARMv6-M
Cortex-M1	Mostly	Subset	3/33 cyc	No	No	No	No	ARMv6-M
Cortex-M3	Fully	Fully	1 cyc	Yes	Yes	No	No	ARMv7-M
Cortex-M4	Fully	Fully	1 cyc	Yes	Yes	Yes	Optional	ARMv7E-M
Cortex-M7	Fully	Fully	1 cyc	Yes	Yes	Yes	Optional	ARMv7E-M

8.1 Evoluzione Cortex-M0 vs M0+


- **M0+ Pipeline:** Ridotta a 2 stadi per maggiore efficienza.
- **Accesso I/O:** Supporto per Single-Cycle GPIO.
- **Debugging:** Micro Trace Buffer (MTB) opzionale per il tracciamento dei salti.
- **MPU**

9 Adressierungsarten ARM (Cortex-M0)

- Register direkt
- Register Indirekt
- Register Indirekt mit offset [R?, #imm]
- Register Indirekt mit index [R?, R?]

9.1 Register Direkt, Immediate


- **Immediate:** MOV R0, #100 → Valore caricato direttamente.
- **Register:** MOVS R2, R1 → Copia valore tra registri.
- **Limitazioni:** Gli immediati sono codificati nell'istruzione (es. 8-bit per MOVS).



- Pipeline**
- + Es wird in jedem Cycle ein Befehl ausgeführt
 - Bei sprüngen muss die Pipeline 'geleert' werden

9.2 Register Indirekt (ptr)

- **Semplice:** LDR R0, [R1] → R0 = valore all'indirizzo R1.
- **Con Offset:** LDR R0, [R1, #4] → R0 = valore all'indirizzo R1 + 4 (utile per array/struct).
- **Con Index:** LDR R0, [R1, R2] → R0 = valore all'indirizzo R1 + R2.



9.3 PC-Relative & Literal Pool

- **Problema:** Istruzioni da 32-bit non possono contenere costanti da 32-bit.
- **Soluzione:** L'assembler salva la costante nel **Literal Pool** (zona memoria vicina).
- **Accesso:** LDR R0, =0x12345678 viene tradotto in LDR R0, [PC, #offset].
- Richiedono sempre **due accessi** alla memoria

9.4 Registerlisten & Stack (SP-Relative)

- **Multiple:** LDM R7!, {R0-R3, R5} → Carica più registri partendo da indirizzo in R7.
- **Stack:** PUSH {R0-R2}, POP {R0-R2}.
- **Regola d'oro:** Il registro con numero più basso (R0) va sempre all'indirizzo di memoria più basso. L'ordine nelle graffe non conta per l'hardware.

9.5 Stack Framing

Lo Stack Frame è lo spazio riservato nella RAM per le variabili locali di una funzione.

- **Allocazione:** SUB SP, SP, #X riserva X byte (lo stack cresce verso indirizzi bassi).
- **Frame Pointer (R7):** Si usa MOV R7, SP per avere un riferimento fisso all'inizio del frame.
- **Accesso:** Le variabili vengono scritte/lette usando offset rispetto a R7, es: STR R0, [R7, #4].
- **Deallocazione:** Prima del ritorno (BX LR), si deve pulire lo stack con ADD SP, SP, #X.

C-Code	Assembly
<pre>void main(void) { uint32_t a = 100; int8_t b = -5; // user code }</pre>	<pre>main: 1: SUB SP, SP, #8 2: MOV R7, SP 3: MOVS R0, #100 4: MVNS R1, #4 5: STR R0, [R7, #0] STRB R1, [R7, #4] ; user code ADD SP, SP, #8 BX LR</pre>

10 Il Processo di Compilazione

Il codice sorgente viene trasformato in binario attraverso diverse fasi:

- 1. Preprocessore:** Gestisce inclusioni e macro. (#define, #if, ...)
- 2. Compilatore:** Traduce il linguaggio ad alto livello in Assembly.
- 3. Assembler:** Converte Assembly in codice macchina rilocabile.
- 4. Linker/Binder:** Unisce file oggetto e librerie.
- 5. Loader:** Converte indirizzi rilocabili in assoluti e carica in memoria.

10.1 Analisi del Compilatore

- **Analisi Lessicale:** Rimozione spazi e raggruppamento token.
- **Analisi Sintattica/Semantica:** Controllo struttura e tipi di dati.

- **Ottimizzazione:** Miglioramento del codice per velocità o spazio.
- **Generazione:** Produzione del codice target.

11 Interfacciamento I/O

Le periferiche sono mappate in memoria (*Memory Mapped I/O*) tramite registri specifici:


- **Datenregister:** Contiene i dati da elaborare.
- **Steuerregister:** Configurazione della periferica.
- **Statusregister:** Indica lo stato corrente dell'I/O (es. Busy, Ready).

12 Esempi



```
1 ;Example: 64Bit Addition
2 LDR r4, =addrOp ;load address of int64 array [op1,op2,res]
3 LDM r4, {r0-r3} ;load op1[r1,r0] and op2[r2,r3]
4 ADDS r0, r0, r1 ;add lower words and set carry
5 ADCS r1, r2, r3 ;add higher words with carry in
6 ADDS r4, #8 ;set r4 to address of res
7 STM r4, {r0-r1} ;store 64bit result from r0, r1 to res
```

```
1 ; Example: 64Bit Subtraction
2 LDR r4, =addrOp ; load address of int64 array [op1,op2,res]
3 LDM r4, {r0-r3} ; load op1[r1,r0] and op2[r3,r2]
4 SUBS r0, r0, r2 ; sub lower words and set borrow
5 SBCS r1, r1, r3 ; sub higher words with borrow in
6 ADDS r4, #16 ; set r4 to address of res
7 STM r4!, {r0-r1} ; store 64bit result from r0, r1 to res
```

```
1 ;Example for 64bit logical shift left
2 LDR r2, =data64 ;load address of data64
3 LDM r2, {r0-r1} ;load data64 to r0, r1
4 LSLS r1, r1, #1 ;logical shift left r1 by 1
5 MOVS r3, #0 ;r3 = 0
6 LSLS r0, r0, #1 ;lsl r0 by 1 (carry = b31)
7 ADCS r1, r3 ;r1 = r1 + 0 + carry
8 STM r2!, {r0-r1} ;store r0,r1 in data64
```



Equivalente a: (·2)



Thumb-2 Assembly	C Source Code
<pre>LDR R0, =G2 LDR R1, =G1 LDRH R0, [R0] ;R0 <- G2 SKTH R0, R0 LDR R1, [R1] ;R1 <- G1 CMP R0, R1 BGE else_if then: BL foo_one B endif else_if: CMP R0, R1 BLE else BL foo_two B endif else: BL foo_three endif:</pre>	<pre>int32_t G1; // signed 32bit int16_t G2; // signed 16bit if(G1 > G2) // G2-G1 < 0? { foo_one(); } else if(G1 > G2) // G2-G1 > 0? { foo_two(); } else // G2 == G1 { foo_three(); }</pre>

Thumb-2 Assembly	C Source Code
<pre>LDR R0, =G1 LDR R0, [R0] ;R0 <- G1 MOVS R1, #4 ;R1 = 4 CMN R0, R1 ;G1-(-4) BLE else CMP R0, R1 BGT else then: BL foo_one B endif else: BL foo_two endif:</pre>	<pre>int32_t G1; // signed 32bit if((G1 > -4) && (G1 <= 4)) { foo_one(); } else { foo_thwo(); }</pre>

Thumb-2 Assembly	C Source Code
<pre>0x080000f6 LDR R1, =State ;R0 <- State 0x080000f8 LDRB R0, [R1] ;Default State R0 - 3 0x080000fa CMP R0, #3 ;R0 - 3 > 0 0x080000fc BHT case_1 ;R0 = R0 * 4 (offset) * 0x08000100 LSLS R0, R0, #2 ;R1 = 0x08000108 0x08000102 LDR R1, lookup ;R0 = val[lookup + offset] 0x08000104 LDR R1, [R1, R0] ;PC <- Addr of case 0x08000106 MOV PC, R0 * 4 ; case 1 0x08000108 .word 0x08000130 ;addr of case 0 0x0800010c .word 0x08000136 ;addr of case 1 0x08000110 .word 0x0800013c ;addr of case 2 0x08000114 .word 0x08000142 ;addr of case 3 ; case 2 0x08000130 BL foo_one 0x08000134 B end_switch ; case 1 0x08000136 BL foo_two 0x0800013a B end_switch ; case 3 0x0800013c BL foo_three 0x08000140 B end_switch ; case 3 0x08000142 BL foo_four 0x08000146 B end_switch default: 0x08000148 MOVS R0, #0 0x0800014a STRB R0, [R1] end_switch: 0x0800014c -</pre>	<pre>uint8_t State; // unsigned 8bit ... switch(State) { case 0: foo_one(); break; case 1: foo_two(); break; case 2: foo_three(); break; case 3: foo_four(); break; default: State = 0; break; } ...</pre>

- 1. Controllo dei limiti (Bound Check):** Verifica iniziale del valore di State per saltare subito al default se l'indice è fuori range.
- 2. Calcolo dell'offset:** Moltiplicazione del valore per 4 ($State \ll 2$) tramite shift logico, poiché ogni puntatore nella look-up table occupa 32 bit (4 byte).
- 3. Recupero del puntatore:** Lettura dell'indirizzo di destinazione esatto sommando l'offset calcolato all'indirizzo base della tabella.
- 4. Salto (Branch):** Caricamento dell'indirizzo recuperato nel Program Counter (PC) per avviare l'esecuzione del caso specifico.