

Steuergeräteversorgung ACTROS

Landau

LSA 8 – B38 Marienring/ Friedrich-Ebert-Straße, EQ 2009874



Besonderheiten

Keine

Anschlüsse Seriell / Ethernet / CAN-Bus

Zentrale	OCIT 1.1	X
	OCIT 2.0	
Detektoren	Klassifizierungsdetektor (seriell)	
ÖV-Empfangsbaugruppe	DFM (CAN-Bus)	
	FEA (seriell)	
	KSR (seriell)	
Sonstiges	TOPIC	X

Programme

vollverkehrsabhängig (vva), teilverkehrsabhängig (tva), Festzeit (FZ), Umlaufzeit (tu), koordiniert (koord.)
 VA-Mod: Durch Löschen der VA-Modifikation wird das VA-Programm als Festzeitprogramm geschaltet

Nr.	Art	VA-Mod	tu	koord.	Bemerkungen
P0	-		>=10	-	Dunkelprogramm
P1	tva		60	X	P1 TVA teilverkehrsabhängig koordiniert
P2	tva		72	X	P2 TVA teilverkehrsabhängig koordiniert
P3	tva		90	X	P3 TVA teilverkehrsabhängig koordiniert
P4	tva		90	X	P4 TVA teilverkehrsabhängig koordiniert
P5	FZ		60	-	P5_HRP Handrastprogramm
P29	FZ	-	10	-	Blinkprogramm (Aus-Zustand)
P30	FZ	-	20	-	Einschaltprogramm
P31	FZ	-	20	-	Ausschaltprogramm

Historie

Datum	Autor/-in	Auftragsnummer	Änderungen
18.08.2016	Wolz/ VT-S	856790085832	Neues Steuergerät Actros.alpha 40V. LED Signalgeber LED 40V; Blindensignalisierung; LA K4 und K6; LISA: ...\\Landau\\2009874\\03
17.05.2017	Feurer	856980006162	System auf G4qp.3 geändert; LISA: ...\\Landau\\2009874\\05
05.12.2018	Wolz/VT_S	856900131510	Beseitigung ZZ-Fehler F3r>K6e LISA: ...\\Landau\\2009874\\06
22.01.2021	Wolz/VT_S	856400129522	System auf G4qq.3.1 geändert. Beseitigung ZZ-Fehler FB5r>K3e

Version

Gerätestand
G4qo.3

Koordinierung

Steuerungsebene	Typ	Variante Rückrechenverfahren	Variante Detektor	Detektor
STG_SYSTEM	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_UHR	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_ZENTRALE	TYP_KEINE			
STG_VT_ANWENDER	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_MANUELL_EXTERN	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		
STG_MANUELL	TYP_UHR	VAR_RR_NULL_UHR		

Lampentypen

Bezeichnung	Typ	Farbe	Zusatzblinktakt
Irot	EinfachUga	FARBE_ROT	
Igelb	BlinkUge	FARBE_GELB	-
Igruen	EinfachUge	FARBE_GRUEN	

Signalgruppentypen

Bezeichnung	Actros-SgTyp	LmpTyp1	LmpTyp2	LmpTyp3	Feindlich	DunkelGruen	RotGelbZeit	GelbZeit	DunkelGelbZeit	GruenBlinkZeit	DunkelFrei	BlinkenFrei	LISA-SgTyp	AllesGelbZeit
RoGeGn	RoGeGn - Rot-Gelb-Grün	Irot	Igelb	Igruen	-	-	1	3	3	0	-	-	RoGeGn	0
RoGn	RoGn - Rot-Grün	Irot	Igruen		-	X	0	0	0	0	X	-	RoGn	0
Blinker	Blinker	Igelb			-	-	0	0	0	0	-	-	Blinker	0
Gruen	Grün	Igruen			-	-	0	0	0	0	-	-	Gruen	0

OeV-Verbund

Die Tabelle *OeV-Verbund* enthält keine Daten.

Projekt	LSA 8 Landau													
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.													
EQ	2009874							Variante	06			Datum	16.05.2017	
Bearbeiter	Feurer							Abzeichnung				Blatt	GV_1	

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Signalgruppen

Signalgruppe	SgTyp	Richtung	Wiederholer1	Wiederholer2	Wiederholer3	Abschaltcode	Abschaltcode in LISA +
K1	RoGeGn	HR	K1b			UGA (1)	UGA (1)
K2	RoGeGn	NR	K2b			UGA (1)	UGA (1)
K3	RoGeGn	HR	K3b			UGA (1)	UGA (1)
K4	RoGeGn	HR				UGA (1)	UGA (1)
K5	RoGeGn	NR	K5b			UGA (1)	UGA (1)
K6	RoGeGn	HR				UGA (1)	UGA (1)
F1	RoGn	HR	F1b			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F2	RoGn	HR	F2b			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F3	RoGn	HR	F3b			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F4	RoGn	HR	F4b			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F5	RoGn	HR	F5b			UGA (1#2)	UGA (1#2)
F6	RoGn	HR	F6b			UGA (1#2)	UGA (1#2)
BL1	Blinker	HR					
BL2	Blinker	HR					
BL3	Blinker	HR					
BL4	Blinker	HR					
FVB1	Gruen	HR	FB1b				
FVB2	Gruen	HR	FB2b				
FVB3	Gruen	HR	FB3b				
FVB4	Gruen	HR	FB4b				
FVB5	Gruen	HR	FB5b				
FVB6	Gruen	HR	FB6b				

Handprogramm

Nummer
28

Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	06	Datum	16.05.2017	
Bearbeiter	Feurer	Abzeichnung		Blatt	GV_2	

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Blinkprogramm

Bezeichnung	Nummer	Umlaufzeit
Blinkprogramm	29	10,0

Ein-/Ausprogramm

Einprogrammnr.	Ausprogrammnr.
30	31

Einstellungen

Offset FZ-Programme
0

ACTROS-Typ

ACTROS-Typ
G3<xx>

Geräteschnittstellen

ÖPNV-KSR	OCIT (Modem)	OCIT (GSM)	SMM	SB15	XKOM	SSI
-	Kein	USV	Kein	-	-	-

HW-Lampentypen

Bezeichnung	Typ	LED Farbe auf SSK
hwrot	LmpOCITRotLed40V	rot
hwgelb	MLmpOCITGelbGruenLed40V	gelb
hwgruen	MLmpOCITGelbGruenLed40V	grün
E_hwgelb	LmpOCITGelbGruenLed40V	gelb
E_hwgruen	LmpOCITGelbGruenLed40V	grün

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	06	Datum	16.05.2017
Bearbeiter	Feurer	Abzeichnung		Blatt	GV_3

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Detektoren

Detektor	Teilknoten	1. Signalgruppe	2. Signalgruppe	Dauerbelegung (in s)	Anzahl Pegelflattern	Nichtbelegung (in s)	Intern
D2_1	LsaTK_1	K2	-	600	10	0	-
D2_3	LsaTK_1	K2	-	600	10	0	-
D4_1	LsaTK_1	K4	-	600	10	0	-
D5_1	LsaTK_1	K5	-	600	10	0	-
D6_1	LsaTK_1	K6	-	600	10	0	-
T1s	LsaTK_1	F2	-	120	10	0	-
T1b	LsaTK_1	FVB1	-	120	10	0	-
T2s	LsaTK_1	F1	-	120	10	0	-
T2b	LsaTK_1	FVB2	-	120	10	0	-
T3s	LsaTK_1	F2	-	120	10	0	-
T3b	LsaTK_1	FVB1	-	120	10	0	-
T4b	LsaTK_1	FVB3	-	120	10	0	-
T5b	LsaTK_1	FVB3	-	120	10	0	-
T6s	LsaTK_1	F5	-	120	10	0	-
T6b	LsaTK_1	FVB4	-	120	10	0	-
T7s	LsaTK_1	F4	-	120	10	0	-
T7b	LsaTK_1	FVB5	-	120	10	0	-
T8s	LsaTK_1	F5	-	120	10	0	-
T8b	LsaTK_1	FVB4	-	120	10	0	-
T9b	LsaTK_1	FVB6	-	120	10	0	-
T10b	LsaTK_1	FVB6	-	120	10	0	-
PA	LsaTK_1	-	-	0	0	0	-
PB	LsaTK_1	-	-	0	0	0	-
PC	LsaTK_1	-	-	0	0	0	-
GB	LsaTK_1	-	-	0	0	0	-
FR	LsaTK_1	-	-	0	0	0	-
SY1	LsaTK_1	-	-	0	0	0	-

Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	06	Datum	16.05.2017	
Bearbeiter	Feurer	Abzeichnung		Blatt	GV_4	

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Virtuelle Klemmen

Signalgruppe	Wiederholer	LmpTyp
K1	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K1	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
K2	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K2	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
K3	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K3	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
K5	1. Wiederholer der Sgr	Igelb
K5	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F1	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F2	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F3	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F4	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F5	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
F6	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FVB1	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FVB2	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FVB3	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FVB4	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FVB5	1. Wiederholer der Sgr	Igruen
FVB6	1. Wiederholer der Sgr	Igruen

Netzkontrolle

mit NKK	NKK-Typ	Netzkontrolle
-		NkkFusion230V50Hz

Hardware-Tk

Bezeichnung	Typ
HwTk_1	HWTK40V

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	06	Datum	16.05.2017
Bearbeiter	Feurer	Abzeichnung		Blatt	GV_5

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Software-Tk

SoftwareTk	AllesGelbZeit	Modifikation-Anzeigemaske	HardwareTk
LsaTK_1	5	1	HwTk_1

Slotzuordnung

Slot	Kartentyp	Anzahl ECL	HardwareTk
1	SK24		HwTk_1
2	SK24		HwTk_1
3	SK24		HwTk_1
4	IO24		
5	IO24		
6	IO24		
7	IO24		

Slotzuordnung IDC

Slot	Kartentyp
1	IDC
2	IDC

ECL

Die Tabelle *ECL* enthält keine Daten.

Kanalzuordnung

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
1 (SK24)		1	Schaltkanal	K1	Signalgruppe	K1a	lrot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		2	Schaltkanal	K1	1. Wiederholer der Sgr	K1b	lrot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		3	Schaltkanal	K1	Signalgruppe	K1a	lgelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		4	Schaltkanal	K1	Signalgruppe	K1a	lgruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		5	Schaltkanal	K2	Signalgruppe	K2a	lrot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							

Projekt	LSA 8 Landau																
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.																
EQ	2009874								Variante	06				Datum	16.05.2017		
Bearbeiter	Feurer								Abzeichnung					Blatt	GV_6		

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
1 (SK24)		6	Schaltkanal	K2	1. Wiederholer der Sgr	K2b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		7	Schaltkanal	K2	Signalgruppe	K2a	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		8	Schaltkanal	K2	Signalgruppe	K2a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		9	Schaltkanal	K3	Signalgruppe	K3a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		10	Schaltkanal	K3	1. Wiederholer der Sgr	K3b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		11	Schaltkanal	K3	Signalgruppe	K3a	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		12	Schaltkanal	K3	Signalgruppe	K3a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		13	Schaltkanal	K4	Signalgruppe	K4a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		14	Schaltkanal	K4	Signalgruppe	K4a	Igelb	E_hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		15	Schaltkanal	K4	Signalgruppe	K4a	Igruen	E_hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		16	Schaltkanal	K5	Signalgruppe	K5a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		17	Schaltkanal	K5	1. Wiederholer der Sgr	K5b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		18	Schaltkanal	K5	Signalgruppe	K5a	Igelb	hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		19	Schaltkanal	K5	Signalgruppe	K5a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		20	Schaltkanal	K6	Signalgruppe	K6a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		21	Schaltkanal	K6	Signalgruppe	K6a	Igelb	E_hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		22	Schaltkanal	K6	Signalgruppe	K6a	Igruen	E_hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
1 (SK24)		23	Schaltkanal	F1	Signalgruppe	F1a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
1 (SK24)		24	Schaltkanal	F1	1. Wiederholer der Sgr	F1b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		1	Schaltkanal	F1	Signalgruppe	F1a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		2	Schaltkanal	F2	Signalgruppe	F2a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		3	Schaltkanal	F2	1. Wiederholer der Sgr	F2b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		4	Schaltkanal	F2	Signalgruppe	F2a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		5	Schaltkanal	F3	Signalgruppe	F3a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		6	Schaltkanal	F3	1. Wiederholer der Sgr	F3b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		7	Schaltkanal	F3	Signalgruppe	F3a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		8	Schaltkanal	F4	Signalgruppe	F4a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		9	Schaltkanal	F4	1. Wiederholer der Sgr	F4b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		10	Schaltkanal	F4	Signalgruppe	F4a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		11	Schaltkanal	F5	Signalgruppe	F5a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							

Projekt	LSA 8 Landau																
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.																
EQ	2009874								Variante	06				Datum	16.05.2017		
Bearbeiter	Feurer								Abzeichnung					Blatt	GV_7		

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
2 (SK24)		12	Schaltkanal	F5	1. Wiederholer der Sgr	F5b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		13	Schaltkanal	F5	Signalgruppe	F5a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		14	Schaltkanal	F6	Signalgruppe	F6a	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		15	Schaltkanal	F6	1. Wiederholer der Sgr	F6b	Irot	hwrot	Hauptfaden	Schaltkanal							
2 (SK24)		16	Schaltkanal	F6	Signalgruppe	F6a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		17	Schaltkanal	BL1	Signalgruppe	BL1	Igelb	E_hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		18	Schaltkanal	BL2	Signalgruppe	BL2	Igelb	E_hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		19	Schaltkanal	BL3	Signalgruppe	BL3	Igelb	E_hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		20	Schaltkanal	BL4	Signalgruppe	BL4	Igelb	E_hwgelb	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		21	Schaltkanal	FVB1	Signalgruppe	FB1a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		22	Schaltkanal	FVB2	Signalgruppe	FB2a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		23	Schaltkanal	FVB3	Signalgruppe	FB3a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
2 (SK24)		24	Schaltkanal	FVB4	Signalgruppe	FB4a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		1	Schaltkanal	FVB5	Signalgruppe	FB5a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		2	Schaltkanal	FVB6	Signalgruppe	FB6a	Igruen	hwgruen	Hauptfaden	kein Kanal							
3 (SK24)		3	Schaltkanal														
3 (SK24)		4	Schaltkanal														
3 (SK24)		5	Schaltkanal														
3 (SK24)		6	Schaltkanal														
3 (SK24)		7	Schaltkanal														
3 (SK24)		8	Schaltkanal														
3 (SK24)		9	Schaltkanal														
3 (SK24)		10	Schaltkanal														
3 (SK24)		11	Schaltkanal														
3 (SK24)		12	Schaltkanal														
3 (SK24)		13	Schaltkanal														
3 (SK24)		14	Schaltkanal														
3 (SK24)		15	Schaltkanal														
3 (SK24)		16	Schaltkanal														
3 (SK24)		17	Schaltkanal														

Projekt	LSA 8 Landau																
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.																
EQ	2009874								Variante	06				Datum	16.05.2017		
Bearbeiter	Feurer								Abzeichnung					Blatt	GV_8		

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
3 (SK24)		18	Schaltkanal														
3 (SK24)		19	Schaltkanal														
3 (SK24)		20	Schaltkanal														
3 (SK24)		21	Schaltkanal														
3 (SK24)		22	Schaltkanal														
3 (SK24)		23	Schaltkanal														
3 (SK24)		24	Schaltkanal														
4 (IO24)		1	Eingang														
4 (IO24)		2	Eingang														
4 (IO24)		3	Eingang														
4 (IO24)		4	Eingang														
4 (IO24)		5	Eingang														
4 (IO24)		6	Eingang														
4 (IO24)		7	Eingang														
4 (IO24)		8	Eingang														
4 (IO24)		9	Eingang								T1s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO24)		10	Eingang								T1b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO24)		11	Eingang								T2s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO24)		12	Eingang								T2b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO24)		13	Eingang								T3s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO24)		14	Eingang								T3b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO24)		15	Eingang								T4b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO24)		16	Eingang								T5b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
4 (IO24)		17	Ausgang									T1_Quitt		Quittierung 40V	40	L	Schließer
4 (IO24)		18	Ausgang									T2_Quitt		Quittierung 40V	40	L	Schließer
4 (IO24)		19	Ausgang									T3_Quitt		Quittierung 40V	40	L	Schließer
4 (IO24)		20	Ausgang									T6_Quitt		Quittierung 40V	40	L	Schließer
4 (IO24)		21	Ausgang									T7_Quitt		Quittierung 40V	40	L	Schließer
4 (IO24)		22	Ausgang									T8_Quitt		Quittierung 40V	40	L	Schließer
4 (IO24)		23	Ausgang														

Projekt	LSA 8 Landau																
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.																
EQ	2009874								Variante	06				Datum	16.05.2017		
Bearbeiter	Feurer								Abzeichnung					Blatt	GV_9		

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
4 (IO24)		24	Ausgang														
5 (IO24)		1	Eingang														
5 (IO24)		2	Eingang														
5 (IO24)		3	Eingang														
5 (IO24)		4	Eingang														
5 (IO24)		5	Eingang														
5 (IO24)		6	Eingang														
5 (IO24)		7	Eingang														
5 (IO24)		8	Eingang														
5 (IO24)		9	Eingang								T6s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		10	Eingang								T6b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		11	Eingang								T7s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		12	Eingang								T7b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		13	Eingang								T8s		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		14	Eingang								T8b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		15	Eingang								T9b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		16	Eingang								T10b		Taster	Taster 40V (kein Sensor)	40	N	
5 (IO24)		17	Ausgang									PT		Sonderausgang	40	L	Schließer
5 (IO24)		18	Ausgang									Mute		Sonderausgang	40	L	Schließer
5 (IO24)		19	Ausgang														
5 (IO24)		20	Ausgang														
5 (IO24)		21	Ausgang														
5 (IO24)		22	Ausgang														
5 (IO24)		23	Ausgang														
5 (IO24)		24	Ausgang														
6 (IO24)		1	Eingang								PA		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
6 (IO24)		2	Eingang								PB		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
6 (IO24)		3	Eingang								PC		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
6 (IO24)		4	Eingang								GB		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
6 (IO24)		5	Eingang								FR		Kontakt	Sondereingang	15	GND	

Projekt	LSA 8 Landau																
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.																
EQ	2009874								Variante	06				Datum	16.05.2017		
Bearbeiter	Feurer								Abzeichnung					Blatt	GV_10		

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
6 (IO24)		6	Eingang								SY1		Kontakt	Sondereingang	15	GND	
6 (IO24)		7	Eingang														
6 (IO24)		8	Eingang														
6 (IO24)		9	Eingang														
6 (IO24)		10	Eingang														
6 (IO24)		11	Eingang														
6 (IO24)		12	Eingang														
6 (IO24)		13	Eingang														
6 (IO24)		14	Eingang														
6 (IO24)		15	Eingang														
6 (IO24)		16	Eingang														
6 (IO24)		17	Ausgang									RPA		Sonderausgang	15	+	Schließer
6 (IO24)		18	Ausgang									RPB		Sonderausgang	15	+	Schließer
6 (IO24)		19	Ausgang									RPC		Sonderausgang	15	+	Schließer
6 (IO24)		20	Ausgang									RPD		Sonderausgang	15	+	Schließer
6 (IO24)		21	Ausgang									RM_Stoer		Sonderausgang	15	+	Schließer
6 (IO24)		22	Ausgang									RM_GW		Sonderausgang	15	+	Schließer
6 (IO24)		23	Ausgang									RM_Ein		Sonderausgang	15	+	Schließer
6 (IO24)		24	Ausgang									RM_Rot_Stoer		Sonderausgang	15	+	Schließer
7 (IO24)		1	Eingang														
7 (IO24)		2	Eingang														
7 (IO24)		3	Eingang														
7 (IO24)		4	Eingang														
7 (IO24)		5	Eingang														
7 (IO24)		6	Eingang														
7 (IO24)		7	Eingang														
7 (IO24)		8	Eingang														
7 (IO24)		9	Eingang														
7 (IO24)		10	Eingang														
7 (IO24)		11	Eingang														

Projekt	LSA 8 Landau																
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.																
EQ	2009874								Variante	06				Datum	16.05.2017		
Bearbeiter	Feurer								Abzeichnung					Blatt	GV_11		

Geräteversorgung



SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GMBH

LISA+

Karte	Submodul	Kanal	Kanaltyp	Signalgruppe	Signalgeber	-Name	LmpTyp	HwLmpTyp	Faden	Messkanal	Detektor	Ausgang	LISA-Eingangstyp	I/O-Klasse	Spannung (in V)	Gegenpotential	Kontakt
7 (IO24)		12	Eingang														
7 (IO24)		13	Eingang														
7 (IO24)		14	Eingang														
7 (IO24)		15	Eingang														
7 (IO24)		16	Eingang														
7 (IO24)		17	Ausgang									K-Schritt		Sonderausgang	15	+	Schließer
7 (IO24)		18	Ausgang														
7 (IO24)		19	Ausgang														
7 (IO24)		20	Ausgang														
7 (IO24)		21	Ausgang									Reset		Sonderausgang	15	+	Schließer
7 (IO24)		22	Ausgang														
7 (IO24)		23	Ausgang														
7 (IO24)		24	Ausgang														
1 (IDC)		1	Eingang								D2_1		Schleife				
1 (IDC)		2	Eingang								D2_3		Schleife				
1 (IDC)		3	Eingang								D4_1		Schleife				
1 (IDC)		4	Eingang								D5_1		Schleife				
2 (IDC)		1	Eingang								D6_1		Schleife				
2 (IDC)		2	Eingang														
2 (IDC)		3	Eingang														
2 (IDC)		4	Eingang														

ÖV-Daten

Die Tabelle *ÖV-Daten* enthält keine Daten.

Sonderblinken J/N

mit Sonderblinken
-

Projekt	LSA 8 Landau															
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.															
EQ	2009874								Variante	06				Datum	16.05.2017	
Bearbeiter	Feurer								Abzeichnung					Blatt	GV_12	

Fernversorgung

Logikparameter als VT-Variablen	Logikvariablen als VT-Variablen	Systemparameter als VT-Variablen	Anzahl VT-Variablen festlegen	Logikparameternamen für VT-Variablen	OCIT V2	Version der Versorgung	Länge VT-Var	Länge AP-Wert
X	X	X	-	X	-	1.02 (ÖV-VAR mit MP, OEV)	32	63

OITD-Werte

System VT-Variablen

PÜ's als VT-Variablen	Rahmen als VT-Variablen	SZP's als VT-Variablen	Ausschaltpläne als VT-Variablen	Einschaltpläne als VT-Variablen	ÖV-Werte als VT-Variablen
-	X	X	X	X	-

VT-Variablen

Art	Anzahl	Schaltbefehle / Rahmen	Mindestanz. Schaltbefehle / Rahmen
Ausschaltpläne	1	66	24
Einschaltpläne	1	66	25
Signalzeitenpläne	8	66	44
Phasenübergänge	16	70	70
Rahmenpläne	4	46	30

Parametersätze

Parametersätze für	Verwendung	1. Satz	2. Satz	3. Satz	4. Satz	5. Satz	6. Satz	7. Satz	8. Satz	9. Satz	10. Satz	11. Satz	12. Satz	13. Satz	14. Satz	15. Satz	16. Satz
VT-Variablen	alle Parametersätze	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AP-Werte	alle Parametersätze	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Projekt	LSA 8 Landau																
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.																
EQ	2009874									Variante	06				Datum	16.05.2017	
Bearbeiter	Feurer									Abzeichnung					Blatt	GV_13	

Wochenplantabelle

	Wochenplan	ID-Nr.	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Bemerkung
1	Standard	1	Mo_Fr	Mo_Fr	Mo_Fr	Mo_Fr	Mo_Fr	Sa	So_Fei	Standard-Wochenplan

Mo_Fr

Tagesplan: Mo_Fr ID-Nr.: 1 Langbezeichnung: Standard-Tagesplan

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	P1_TVA	Ein	-	-	X		
2	06:00	Umschaltung	P3_TVA	Ein	-	-	X		
3	08:30	Umschaltung	P2_TVA	Ein	-	-	X		
4	11:30	Umschaltung	P4_TVA	Ein	-	-	X		
5	13:30	Umschaltung	P3_TVA	Ein	-	-	X		
6	15:30	Umschaltung	P4_TVA	Ein	-	-	X		
7	20:00	Umschaltung	P1_TVA	Ein	-	-	X		

Sa

Tagesplan: Sa ID-Nr.: 2 Langbezeichnung: Standard-Tagesplan

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	P1_TVA	Ein	-	-	X		
2	06:00	Umschaltung	P3_TVA	Ein	-	-	X		
3	08:30	Umschaltung	P2_TVA	Ein	-	-	X		
4	11:30	Umschaltung	P4_TVA	Ein	-	-	X		
5	13:30	Umschaltung	P2_TVA	Ein	-	-	X		
6	20:00	Umschaltung	P1_TVA	Ein	-	-	X		

So_Fei

Tagesplan: So_Fei ID-Nr.: 3 Langbezeichnung: Standard-Tagesplan

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Umschaltung	P1_TVA	Ein	-	-	X		
2	06:00	Umschaltung	P2_TVA	Ein	-	-	X		
3	13:30	Umschaltung	P3_TVA	Ein	-	-	X		
4	15:30	Umschaltung	P4_TVA	Ein	-	-	X		
5	20:00	Umschaltung	P1_TVA	Ein	-	-	X		

So_Fei - Zugeordnete Sondertage:

Sondertag	Datum
Neujahrstag	01.01.
Tag der Arbeit	01.05.
Tag der deutschen Einheit	03.10.
Allerheiligen	01.11.
1. Weihnachtstag	25.12.
2. Weihnachtstag	26.12.
Karfreitag	beweglich
Ostermontag	beweglich
Himmelfahrt	beweglich
Pfingstsonntag	beweglich
Pfingstmontag	beweglich
Fronleichnam	beweglich

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung	Wo	Blatt	14

allg

Nr.	Name	Wert	Bemerkung
1	t_ULK	220	Zeit Umlaufkontrolle
2	WZ_ulk	1	SWS_ULK_Aktiv
3	PT	1	Pilotton_Ein
4	Mute	1	Blindenakustik aktiv
5	Ein_h_NA	22	Ein_Stunde_NA
6	Ein_min_NA	0	Ein_Minute_NA
7	Aus_h_NA	6	Aus_Stunde_NA
8	Aus_min_NA	0	Aus_Minute_NA
9	nachblink_BI2	14	Nachblinkzeit BI2 auf Grünende F1
10	nachblink_BL4	14	Nachblinkzeit BI2 auf Grünende F4
11	nachblink_BI1	10	Nachblinkzeit BI2 auf Grünende F6 oder Grünende K1
12	nachblink_BI3	10	Nachblinkzeit BI2 auf Grünende F3 oder Grünende K3
13	Sonder_GB	1	Übertragungssystem: Wenn GB aktiv wird FR simuliert => Realisierung der Hardware-Diode von GB nach FR
14	DauerReset	3	Impulslänge für Übertragungssystem-Reset

tgn - Freigabezeiten

Nr.	Name	Satz_1	Satz_2	Satz_3	Satz_4	Bemerkung
1	MinFrei_K1	10	10	10	10	minimale Freigabezeit K1
2	MinFrei_K2	5	5	5	5	minimale Freigabezeit K2
3	MinFrei_K3	10	10	10	10	minimale Freigabezeit K3
4	MinFrei_K4	5	5	5	5	minimale Freigabezeit K4
5	MinFrei_K5	5	5	5	5	minimale Freigabezeit K5
6	minFrei_K6	5	5	5	5	minimale Freigabezeit K6
7	MinFrei_F1	13	13	13	13	minimale Freigabezeit F1
8	MinFrei_F2	6	6	6	6	minimale Freigabezeit F2
9	MinFrei_F3	7	7	7	7	minimale Freigabezeit F3
10	MinFrei_F4	13	13	13	13	minimale Freigabezeit F4
11	MinFrei_F5	6	6	8	8	minimale Freigabezeit F5
12	MinFrei_F6	7	7	7	7	minimale Freigabezeit F6
13	MinFrei_FVB1	14	15	15	15	minimale Freigabezeit FVB1
14	MinFrei_FVB2	14	15	15	15	minimale Freigabezeit FVB2
15	MinFrei_FVB3	10	10	10	10	minimale Freigabezeit FVB3
16	MinFrei_FVB4	14	15	15	15	minimale Freigabezeit FVB4
17	MinFrei_FVB5	14	15	15	15	minimale Freigabezeit FVB5
18	MinFrei_FVB6	9	9	9	9	minimale Freigabezeit FVB6
19	maxFrei_FVB1	14	15	15	15	maximale Freigabezeit FVB1
20	maxFrei_FVB2	14	15	15	15	maximale Freigabezeit FVB2
21	maxFrei_FVB3	10	10	10	10	maximale Freigabezeit FVB3
22	maxFrei_FVB4	14	15	15	15	maximale Freigabezeit FVB4
23	maxFrei_FVB5	14	15	15	15	maximale Freigabezeit FVB5
24	maxFrei_FVB6	9	9	9	9	maximale Freigabezeit FVB6

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	57

Nr.	Name	Satz_1	Satz_2	Satz_3	Satz_4	Bemerkung
25	rgnK6_pu53	3	3	3	3	Restgrünzeit K6 im PUe5_3
26	rgnFVB6_pu15	3	3	3	3	Restgrünzeit FVB6 im PUe1_5
27	rgnF6_pu15	3	3	3	3	Restgrünzeit F6 im PUe1_5

dtk - Detektorparameter

Nr.	Name	Satz_1	Satz_2	Satz_3	Satz_4	Bemerkung
1	ZL_D2_1	3	3	3	3	Zeitlücke Detektor D2.1
2	ZL_D2_3	3	3	3	3	Zeitlücke Detektor D2.3
3	ZL_D4_1	3	3	3	3	Zeitlücke Detektor D4.1
4	ZL_D5_1	3	3	3	3	Zeitlücke Detektor D5.1
5	ZL_D6_1	3	3	3	3	Zeitlücke Detektor D6.1

SWS

Nr.	Name	Satz_1	Satz_2	Satz_3	Satz_4	Bemerkung
1	dauK2	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo K2
2	dauK4	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo K4
3	dauK5	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo K5
4	dauK6	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo K6
5	dauF1	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo F1
6	dauF2	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo F2
7	dauF4	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo F4
8	dauF5	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo F5
9	dauFVB1	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo FVB1
10	dauFVB2	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo FVB2
11	dauFVB3	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo FVB3
12	dauFVB4	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo FVB4
13	dauFVB5	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo FVB5
14	dauFVB6	0	0	0	0	Softwareschalter Dauer-Anfo FVB6

koord

Nr.	Name	Satz_1	Satz_2	Satz_3	Satz_4	Bemerkung
1	Koordinierung	1	1	1	1	Koordinierung ein(=1), aus(=0)
2	SyVersatz	0	0	0	0	Sy-Offset (Sekunden)
3	SyLaenge	3	3	3	3	Länge für den internen Sy (Sekunden)
4	VorlaufErlaubt	1	1	1	1	Vorlauf für K-Schritt erlaubt(=1), nicht erlaubt(=0)

Projekt	LSA 8 Landau					
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.					
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021	
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	58	

sperr

Nr.	Name	Satz_1	Satz_2	Satz_3	Satz_4	Bemerkung
1	F3r_K6e	3	3	3	3	Sperrzeit vor PÜ2_5
2	NLF1F2	6	6	6	6	Nachlauf Freigabeende F1 auf F2
3	NLF4F5	6	6	6	6	Nachlauf Freigabeende F4 auf F5

Projekt	LSA 8 Landau				
Knotenpunkt	B38/Marienring/F.-Ebert-Str.				
EQ	2009874	Variante	07	Datum	22.01.2021
Bearbeiter	Wolz	Abzeichnung		Blatt	59