کد مدرک: HSEW-21 تاریخ تهیه: 1405/08/17 تاریخ بازنگری:	دستورالعمل ایمنی تعمیرات برق	خوارزمی گستره فناوری

۱- ایمنی فردی	• استفاده از تجهیزات حفاظتی مورد نیاز برای عملیات برقکاری شامل لباس کار، کفش عایق دستکش عایق، کفپوش عایق و ابزارهای عایق الزامی می باشد.
۲- ایمنی عمومی	• دستکش عایق برق مورد استفاده می بایست فاقد هر گونه منفذ بوده و در وضعیت سالم باشد. • استفاده از نردبان فلزی در عملیات الکتریکی ممنوع می باشد. بدین منظور می بایست از نردبان های چوبی رنگ نشده استفاده کرد. • اگر فرد برق کار در محیط پر سر و صدا کار می کند گوشی حفاظتی لازم دارد و اگر در محیط حاوی گرد و غبار کار می کند ماسک تنفسی نیاز دارد. • کار با لباس خیس، دستکش یا دست خیس و وسایل حفاظتی معیوب، پاره و نفوذپذیر ممنوع می باشد.
۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار	• جریان برق به نحوه موثری قطع شود و تگ " دستگاه تحت تعمیر است " و " لطفا راه اندازی نکنید" بر روی دستگاه نصب گردد. • کلید خودکار فرعی مربوط به دستگاه نیز در حالت قطع باشد و از هرگونه امکانی که باعث شود تا مجدداً وسایل دارای برق شوند باید جلوگیری کرد. • می بایست به کمک فازمتر و یا هر وسیله سنجش دیگری، از نبودن برق در مدار اطمینان حاصل نمود. • برقکار در حین کار روی شیء عایق مانند فرش لاستیکی عایق بایستد. • سیم اتصال زمین باید از صدمات مکانیکی و خورندگی مصون باشد. • انجام کار می بایست تحت دستور مستقیم شخص مسئول و طبق مراقبت کامل فردی با تجربه و آشنا به تأسیسات مورد نظر و با حضور مسئول ایمنی و مسئول برق صورت پذیرد. • هرگز انجام فعالیت به صورت تنهایی انجام نگیرد، چرا که در شرایط اضطراری حضور شخص دیگری ممکن است ضروری باشد. • می بایست از دستکش، کفش و ابزار دسته عایق مثل انبردست و پیچ گوشتی مطابق با ولتاژ وسیله تعمیری استفاده نمود. • در هنگام کار برقکار با خازن حتماً از تخلیه شدن خازن اطمینان حاصل شود. • جریان برق پس از اتمام کار فقط به دستور سرپرست مربوطه باید مجدداً برقرار شود.











تهیه‌کننده :	تأییدکننده :