Branch Switch：L2アクセス・PoE / 24 Port（模式図）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GS308E #1 Access	GS308E #2 Access	将来拡張 予備	将来拡張 予備	WAX610 Trunk / PoE	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	未使用 予備	Root Trunk	予備Uplink 未接続

BR-D管理IP：192.168.99.23。VLAN間Routing / Default GatewayはFortiGate（Branch側ではRoutingなし）。

Branch BR-D

主 P23 / 予備候補 P24

主回線：Tagged 10 / 40 / 99

Root－Branch間予備線あり

Root RT-01

主 P5 / 予備候補 P11

ケーブル2本敷設、通常1本のみ使用。予備線は両端未接続。GS308E配下にPC / Printer等を接続する。

Port No.	接続先	用途	VLAN	種別	備考
1	GS308E #1（GS-D-1）	USER / PC・Printer	VLAN10 / Untagged	Access	通常使用
2	GS308E #2（GS-D-2）	USER / PC・Printer	VLAN10 / Untagged	Access	作業場IoT用途ではVLAN30
3 / 4	未接続	将来拡張	-	未使用	予備 / 将来Disable
5	WAX610 AP-D	社員 / Guest Wi-Fi	T:10 / 40　U:99	Trunk	PoE / MGMT VLAN99 Untagged
6～22	未接続	将来PC / Printer等	-	未使用	将来拡張 / 将来Disable
23	Root Switch RT-01 / P5	上位主回線	10 / 40 / 99	Trunk	Tagged / 1本のみ使用
24	未接続（RT-01 / P11用）	予備Uplink候補	-	未使用	物理配線済み / 通常未接続

Guest VLAN40は打合せ室・作業場のみ使用。部署A～C：APはTagged VLAN10 / Untagged VLAN99、SSID USERのみ。

打合せ室・作業場：APはTagged VLAN10 / 40、Untagged VLAN99（既存構成図に合わせる）。SSID USER / GUEST。

作業場BR-Eへ適用時：Port 2をIoT用GS308E / VLAN30 Untaggedへ変更し、UplinkへVLAN30を追加する。

未使用Portは将来的にDisable。予備線切替時だけ候補Portを有効化し、主回線と同じVLAN設定で使用する。

LACP等で予備線を同時使用しない。Guest / VPN / IoTの通信制御は既存ACL / Firewall Policy一覧に従う。

TITLE			PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　Port図（NETGEAR GS724TP / BR-D：打合せ室）			03 / 03
SCALE NTS	DATE 2026-10-11	DRW No. 007	REV. A