

AC792N系列摄像头接口说明

DVP接口	Sensor0				Sensor1				Sensor0	
功能	主控IO		摄像头		主控IO		摄像头		主控IO	摄像头
	PORT-A	PORT-B	DVP-8Bit	DVP-10Bit	PORT-A	PORT-B	DVP-8Bit	DVP-10Bit	PORT-X	DVP-8Bit
Sensor_D0	PD9	×	×	DAT0	PB0	PB8	DAT0	DAT2	PD11	DAT0
Sensor_D1	PD10	×	×	DAT1	PB1	PB9	DAT1	DAT3	PD12	DAT1
Sensor_D2	PD11	PA4	DAT0	DAT2	PB2	PB10	DAT2	DAT4	PD13	DAT2
Sensor_D3	PD12	PA5	DAT1	DAT3	PB3	PB11	DAT3	DAT5	PD14	DAT3
Sensor_D4	PD13	PA6	DAT2	DAT4	PB4	PB12	DAT4	DAT6	PD15	DAT4
Sensor_D5	PD14	PA7	DAT3	DAT5	PB5	PB13	DAT5	DAT7	PE0	DAT5
Sensor_D6	PD15	PA8	DAT4	DAT6	PB6	PB14	DAT6	DAT8	PE1	DAT6
Sensor_D7	PE0	PA9	DAT5	DAT7	PB7	PB15	DAT7	DAT9	PE2	DAT7
Sensor_D8	PE1	PA10	DAT6	DAT8	×	×	×	×	×	×
Sensor_D9	PE2	PA11	DAT7	DAT9	×	×	×	×	×	×
Sensor_CLK	PE3	PA3	CLK	CLK	PA13	PC0	CLK	CLK	PE3	CLK
Sensor_SYNC0	PE4	PA1	VSYNC/HSYNC	VSYNC/HSYNC	PA14	PC1	VSYNC/HSYNC	VSYNC/HSYNC	×	×
Sensor_SYNC1	PE5	PA2	HSYNC/VSYNC	HSYNC/VSYNC	PA15	PC2	HSYNC/VSYNC	HSYNC/VSYNC	×	×
备注	1. Sensor的SYNC0/SYNC1均可作为HSYNC或VSYNC，可默认统一SYNC0为VSYNC，SYNC1为HSYNC。 2. 除了以上接法外，数据线还可以进行高低取反操作（建议默认按图表统一连接）									

MIPI接口	
功能	摄像头
	CSI-1Lane
CSI_D0N	MIPI_D0N
CSI_D0P	MIPI_D0P
CSI_D1N	MIPI_CKN
CSI_D1P	MIPI_CKP
注意： 1. AC792N的MIPI接口，物理上有2对Lane，每对Lane的DP、DN成组出现，每对Lane均可设置为CLK或DATA，DP、DN也可以互换。一般情况下，建议硬件连线时，所有Lane的DP/DN保持一致。	