

Panduan Deploy & Instalasi

Philobooth Camera Agent — kontrol DSLR & printer untuk booth

Versi 1.0 · Untuk developer/deployer & operator booth · philobooth.id

0 Cara kerja singkat

Philobooth berbasis web. Browser tidak bisa mengakses kamera USB atau printer secara langsung, jadi ada satu program kecil (**agent**) yang diinstall di PC booth. Web memerintah agent lewat `http://localhost:5000` ; agent yang mengendalikan kamera & printer.

```
philobooth.id (web, sudah production)
├─ Dashboard admin → config kamera & printer, tombol Download aplikasi
└─ Kiosk UI (browser booth)
    │ HTTP localhost:5000
    ▼
    philobooth-dslr-agent.exe (di PC booth)
    ├── Kamera → Canon/Nikon (PTP/USB)
    ├── Printer → Windows print spooler
    └─ Tanpa kamera → fallback webcam
```

Ringkas: (1) build exe → (2) upload ke server → (3) operator download dari dashboard → (4) install di PC booth → (5) colok kamera + printer → (6) tes.

Penting: exe ini **belum diuji dengan kamera/printer fisik**. Kodenya sudah terbukti kompilasi bersih (cross-build), tapi wajib dites di PC Windows + kamera asli sebelum dipakai ke pelanggan. Kamera Canon M3, R1, M100 tidak bisa di-tether software apa pun (batasan bodi).

A Build exe (developer)

A.1 — Di Windows (paling langsung)

Perlu **.NET 8 SDK**. Target default sudah `net8.0-windows` :

```
cd dslr-agent
dotnet publish -c Release
# -> bin\Release\net8.0-windows\win-x64\publish\philoboath-dslr-agent.exe
```

Hasilnya **single-file self-contained** (~181 MB) — jalan tanpa perlu install .NET di PC booth.

A.2 — Cross-build dari macOS / Linux (opsional)

Bisa tanpa mesin Windows (restore terpisah karena override target framework):

```
cd dslr-agent
dotnet restore -p:TargetFramework=net8.0-windows
dotnet publish -c Release -p:TargetFramework=net8.0-windows --no-restore
```

Warning `NU1701` saat restore itu normal (paket kamera memakai .NET Framework via compat shim).

Sudah diperbaiki: versi paket `CameraControl.Devices` diubah dari `2.0.6` (tidak ada di NuGet — build pasti gagal) ke `2.0.73-beta`, dan referensi `Tray` di `Program.cs` diperbaiki. Tanpa fix ini build Windows tidak jalan.

B Build installer (Inno Setup)

Agar operator dapat installer next-next-finish (bukan exe mentah), gunakan workflow GitHub Actions `agent-installer`. Untuk build manual, proses ini wajib dijalankan di **Windows** — Inno Setup hanya ada di Windows.

1. Install **Inno Setup**: jrsoftware.org/isinfo.php
2. Build exe dulu (Bagian A).
3. Compile skrip yang sudah disediakan:

```
ISCC installer\philobooth-agent.iss \  
  /DPayloadUrl="https://.../philobooth-dslr-agent.exe" \  
  /DPayloadSha256="<64 karakter SHA-256>"  
# -> installer\Output\philobooth-camera-setup.exe
```

Installer ini: install exe, buat shortcut Start Menu, **auto-start saat Windows menyala** (opsional, ada centangnya), menutup agent lama saat update, dan menjalankan agent setelah install.

C Deploy ke server (supaya tombol dashboard nyala)

Dashboard hanya boleh menyajikan installer kecil, bukan agent mentah ~180 MB. Jalankan workflow GitHub Actions `agent-installer` , download artifact installer beserta `philobooth-camera-checksums.txt` , lalu publish dengan checksum terpercaya:

```
php artisan agent:publish --installer \  
  --installer-file=philobooth-camera-setup.exe \  
  --installer-sha256=<installer_sha256 dari manifest>
```

File tervalidasi akan dipasang secara atomik ke:

```
storage/app/private/agent/philobooth-camera-setup.exe
```

Root disk `local` di Laravel 11+ adalah `storage/app/private` (bukan `storage/app`). Selama file belum ada, tombol tampil “**Belum tersedia**”. File ini tidak masuk git (gitignored).

Setelah frontend diubah, jalankan build sekali: `npm run build` .

D Install di PC booth (operator)

1. Buka **philoboosth.id** → login → Dashboard → klik **Download aplikasi** (atau jalankan `philoboosth-camera-setup.exe` langsung).
2. Jalankan / install (next-next-finish). Agent muncul sebagai **ikon di tray** dekat jam — tidak ada jendela hitam.
3. Colok **DSLR** ke PC pakai kabel USB (langsung, bukan lewat hub). Set kamera ke mode **PTP**, nyalakan, posisi mode foto.
4. Colok **printer**, pastikan sudah terpasang di Windows.
5. Buka kiosk → pilih mode **DSLR**. Indikator harus **hijau**: “**Kamera terhubung**”.

Web di `https` memanggil `http://localhost:5000`. Chrome akan meminta izin “Local Network” **sekali** — klik **Izinkan**. Agent sudah mengirim header yang diperlukan.

E Konfigurasi

E.1 — Printer

Di dashboard → **Manajemen Printer** → tambah/edit printer → tombol “**Deteksi**” pada kolom “Nama printer di sistem”. Buka halaman ini **di PC booth** supaya daftar printer Windows asli muncul, lalu pilih. Nama itu yang dipakai agent saat mencetak.

E.2 — Kamera (ISO / Shutter / Aperture)

Diatur langsung di halaman **kiosk capture**, mode DSLR — dropdown ISO, Shutter, Aperture membaca nilai asli dari kamera lewat agent. Tidak perlu setting di file apa pun.

E.3 — Output tiap sesi

Satu harga sudah termasuk semua: **foto cetak**, **softcopy frame**, **softcopy satuan**, **GIF**, dan **video** (di-encode di browser dari foto yang sama). Tidak ada layar pilih output.

F Checklist tes (wajib sebelum ke pelanggan)

☐	Buka <code>http://localhost:5000/health</code> di PC booth → muncul JSON <code>{ ok:true, cameraConnected, cameraModel, backend }</code> .
☐	Kiosk mode DSLR → indikator hijau “ Kamera terhubung: [model] ”.
☐	Ubah ISO / Shutter / Aperture di kiosk → nilai berubah di kamera.
☐	Ambil foto → hasil full-res masuk (bukan dari webcam).
☐	Selesaikan sesi → cek hasil: cetak keluar, GIF & video muncul di halaman download.
☐	Cetak → keluar di printer yang benar, ukuran kertas sesuai.
☐	Cabut kamera → indikator kiosk berubah “Kamera tidak terdeteksi” dalam beberapa detik.

G Troubleshooting

Gejala	Penyebab & solusi
Kiosk: “Aplikasi kamera belum jalan”	Agent (exe) belum dijalankan. Buka dari tray / jalankan exe. Cek <code>localhost:5000/health</code> .
Kiosk: “Kamera tidak terdeteksi”	Kamera belum mode PTP; kabel USB hanya untuk charge (ganti kabel data); lewat hub (colok langsung); atau EOS Utility mengunci kamera (tutup total).
Web tidak bisa panggil localhost	Chrome belum diizinkan “Local Network”. Muat ulang, klik Izinkan. Pastikan agent versi terbaru (header Private Network Access sudah ada).
Canon terdeteksi di Explorer tapi app tidak lihat	Kamera Canon generasi baru (R-series) butuh EDSDK (Bagian H). Canon lama biasanya jalan lewat engine bawaan.
Foto tidak muncul di Explorer sama sekali	Masalah fisik: kabel / port / setting USB kamera. Bukan software.
Cetak salah printer / tidak keluar	“Nama printer di sistem” belum diisi via Deteksi, atau tidak cocok dengan nama Windows.

H Canon EDSDK (opsional — Canon terbaik)

Engine bawaan (digiCamControl) kuat untuk Nikon, sebagian Canon. Untuk dukungan Canon terbaik (semua kecuali M3, R1, M100 — seperti dslrBooth), pakai **Canon EDSDK**:

1. Daftar **Canon Developer Programme** (gratis, approval 1–3 hari): developers.canon-europe.com .
Download EDSDK Windows.
2. Taruh `EDSDKLib.cs` + DLL native (x64) ke folder `dslr-agent/edsdk/` .
3. Build dengan flag:

```
dotnet publish -c Release -p:TargetFramework=net8.0-windows -p:IncludeEdsdk=true
```

4. Set `appsettings.json` → `"Camera": { "Mode": "Edsdk" } .`

Kode `EdsdkCameraService` sudah disiapkan (di-gate off secara default). Tetap wajib diverifikasi di Windows + kamera Canon asli (tabel nilai ISO/shutter/aperture, alur capture).

Philoboost Camera Agent — dokumentasi ini menyertai repo di folder `dslr-agent/` . Untuk detail HTTP API & opsi build, lihat `dslr-agent/README.md` .