PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
RACK OUT SWITCHGEAR 400 V

Nomor	IK-OPRELC-001-006
Revisi	03
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ASHARRI RIZAL Supervisor Operasi	TRI RINANTO M Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
RACK OUT SWITCHGEAR 400 V
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
RACK OUT SWITCHGEAR 400 V
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" - IK-SPG-OPS-037	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi' IK-560400-OPSC-009	
2	15 OKT 2020		-No.Dok IK-560400-OPSC-009 -COVER	-Menjadi IK-OPRELC-001-005 -Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	12 April 2021		**5.LANGKAH PELAKSANAAN** 5.1.Pelaksanaan Pengoperasian 5.1.1.Rack Out Switchgear 400 V Rack In Switchgear 400 V	**4.LANGKAH PELAKSANAAN** 4.1.Pelaksanaan Pengoperasian 4.1.1Rack Out Switchgear 400 V Tipe 1 4.1.2.Rack Out Switchgear 400 V Tipe 2	

INSTRUKSI KERJA
RACK OUT SWITCHGEAR 400 V

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Digunakan untuk mengamankan peralatan seperti : pompa, penerangan dan lain-lain

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Levering handle

3. PERSIAPAN PENGOPERASIAN

3.1. Pastikan peralatan dilokal tidak beroperasi

4. LANGKAH PELAKSANAAN

4.1. Pelaksanaan Pengoperasian

4.1.1. Rack Out Switchgear 400 V Tipe 1

- Posisikan switch ke mode Lokal
- Tekan tombol CB Open (Tombol warna hijau)
- Tekan tombol swicth vacum pada breaker untuk membuka shutter worm shaft

- Masukan levering hendell kedalam shutter worm shaft dan putar levering handle berlawanan jarum jam sampai menunjukan Trend Disconnect
- Turunkan MCB pada panel swicthgear (Off)

4.1.2. Rack Out Switchgear 400 V Tipe 2

- Posisikan selector switch ke mode Disconnect position sampai lampu indikator breaker mati (Putar 90' berlawanan arah jarum jam)
- Posisikan selector switch ke mode Remove position (Putar 90' berlawanan arah jarum jam)
- Tarik breaker sampai connector lepas