PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
RACK IN SWITCHGEAR 400 V

Nomor	IK -OPRELC-001-008
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	M.NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
RACK IN SWITCHGEAR 400 V
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
RACK IN SWITCHGEAR 400 V
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI"	
			-"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	-Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA"	
			-"Manager Sektor"	-Menjadi "Manager UPK Punagaya"	
			-"Asisten Manager"	-Menjadi"Manager Bagian"	
			- IK-SPG-OPS-035	-Menjadi' IK-560400-OPSC-007	
2	15 OKT 2020		-No Dok. 'IK-560400-OPSC-007	-Menjadi ' IK-OPRELC-001-008	
			-Cover	- Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
RACK IN SWITCHGEAR 400 V

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Digunakan untuk menyuplai tegangan pada peralatan seperti: pompa, penerangan dan lain-lain

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Levering handle

3. PELAKSANA

3.1. *Operator Alat Bantu*

4. PERSIAPAN PENGOPERASIAN

4.1. Pastikan peralatan dilokal tidak operasi (tidak ada pemeliharaan)

5. LANGKAH PELAKSANAAN

5.1. Pelaksanaan Pengoperasian

5.1.1. Rack In Switchgear 400 V Tipe 1

Cara Pertama Rack In Swichgear 400 V

- Naikkan MCB yang ada didalam panel cubicel (On)

INSTRUKSI KERJA
RACK IN SWITCHGEAR 400 V

- Tekan tombol swicth vacum pada breaker untuk membuka shutter worm shaft
- Masukan levering handle ke worm shaft dan putar levering handle ke kanan searah jarum jam sampai menunjukan Trend Connec
- Tekan tombol Close (Tombol warna merah)
- Posisikan selector switch ke mode Remote (Putar ke kanan)

5.1.2. Rack In Switchgear 400 V Tipe 2

- Posisikan selector switch ke mode Disconnection Position
- Dorong breaker ke dalam
- Posisikan selector switch ke mode Connected Position sampai lampu indicator menyala