PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
RACK IN & OUT SWITCHGEAR 6 KV

Nomor	IK -OPRELC-001-009
Revisi	03
Tanggal	25 Oktober 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR .N Supervisor Operasi	M.NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
RACK IN SWITCHGEAR 6 KV
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
RACK IN SWITCHGEAR 6 KV
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-034	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi' IK-560400-OPSC-006	
2	15 okt 2020		-No.Dok ' IK-560400-OPSC-006 -Cover	-Menjadi IK-OPRELC-001-009 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	25 Okt 2021		- **RACK IN & OUT SWITCHGEAR 6 KV (Judul IK)** **5. LANGKAH PELAKSANAAN** - 5.1.3. Rack out breaker dengan cara memutar levering handel ke kiri (Berlawanan arah	- Menjadi **RACK IN & OUT SWITCHGEAR 6 KV (Judul IK)** **5. LANGKAH PELAKSANAAN RACK OUT** - 5.1.3. Pastikan indikator breaker (switch state comperhansive indicating	

			jarum jam) - Tambahan Isi	instrument) posisi open / off 5.1.5. Pemasangan kartu tagging **6. LANGKAH PELAKSANAAN RACK IN** 6.1.4. Pastikan indikator breaker (switch state comperhansive indicating instrument) posisi close / on Troubleshooting : Macet tuas penghubung breaker Kompressor Convey & Secondary crusher	

INSTRUKSI KERJA
RACK IN SWITCHGEAR 6 KV

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Digunakan untuk menyuplai tegangan pada peralatan seperti: pompa, penerangan dan lain-lain

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Levering handle

3. PELAKSANA

3.1. Operator Alat Bantu

4. PERSIAPAN PENGOPERASIAN

4.1. Pastikan peralatan dilokal sudah siap (tidak ada pemeliharaan)

INSTRUKSI KERJA
RACK IN SWITCHGEAR 6 KV

5. LANGKAH PELAKSANAAN RACK OUT

5.1. Pelaksanaan Rack Out

5.1.1. Posisikan selector switch ke mode Lokal

5.1.2. Rack out breaker dengan cara memutar levering handel ke kiri (Berlawanan arah jarum jam)

5.1.3. Pastikan indikator breaker (switch state comperhansive indicating instrument) posisi open / off

5.1.4. Turunkan MCB yang ada didalam panel cubicel (Off)

5.1.5. Pemasangan kartu tagging

6. LANGKAH PELAKSANAAN RACK IN

6.1. Pelaksanaan Pengoperasian

6.1.1. Naikkan semua MCB dalam Panel cubicel (On).

6.1.2. Pastikan selector switch mode Lokal.

6.1.3. Rack In breaker dengan cara memutar levering handel ke kanan (Searah jarum jam).

6.1.4. Pastikan indikator breaker (switch state comperhansive indicating instrument) posisi close / on

6.1.5. Posisikan selector switch ke mode Remote (Posisi Remote untuk pengoprasian peralatan melalui DCS dan Posisi Lokal untuk pengoprasian peralatan melalui panel Lokal).

6.1.6. Pelepasan kartu tagging.

Troubleshooting :

- Macet tuas penghubung breaker
  Kompressor Convey & Secondary crusher