

Быстрая проверка контроллера СКУД.

- 1) Внешний осмотр. Нет повреждений корпуса, клеммы целы, не обгорели. Запаха гари нет.
- 2) При отключенном питании измеряем сопротивление на контактах управляющих исполнительными устройствами (замок/турникет = Lock, Zumm, Button) относительно GND (подключаем минус мультиметра). Сопротивление должно быть более 1 Ком.
- 3) Подключаем только питание 12 В. Контакты +12 и GND. Загорается светодиод и слышен короткий «пик». Желательно, проверить ток потребления контроллера, должен быть номинальным (если известно). Обычно в диапазоне 5-20 мА.
- 4) Подключаем к контакту LOCK минус светодиодной ленты, а плюс ее к плюсу питания. Контроллер реагирует на замыкание контакта кнопка выхода и минуса питания (КНОПКА, EXIT, Ex.Open и GND) мигает, пикает. При этом светодиодная лента гаснет или включается (меняет свое состояние).
- 5) Измеряем напряжение на D0(TM), D1 (EXIT), DOOR, должно быть 5 В. Если напряжение проверяется осциллографом, то на контактах подключения считывателя по Dallas (IButton, TM) будут видны импульсы (провалы до 0) опроса. На контакте ZUMM – напряжение питания.
- 6) Если по пунктам 1-5 замечаний нет, подключаем считыватели к контроллеру контактами D0(TM), D1 (EXIT) и GND в соответствии с инструкцией для выбранного протокола передачи данных (Wiegand/Dallas). Если КОНТРОЛЛЕР реагирует на поднесенную карту, обычно, двойной пик или сигнал открытия замка, значит номер ключа он получает.
- 7) Для сетевых контроллеров поддерживающих программную конфигурацию, если их логика работы кажется непонятной, перед проверкой необходимо загрузить, используя Guard Light, конфигурацию «электромагнитный замок».