Arduino Pin Mapping

www.arduino.cc

digital pin 0 (RX)	(RESET) PC6 □ 1	28 □ PC5 (ADC5/SCL)	analog input 5
digital pin 0 (RX)	(RXD) PD0 □ 2	27 □ PC4 (ADC4/SDA)	analog input 4
digital pin 1 (TX)	(TXD) PD1 □ 3	26 □ PC3 (ADC3)	analog input 3
digital pin 2	(INT0) PD2 □ 4	25 □ PC2 (ADC2)	analog input 2
digital pin 3	(INT1) PD3 □ 5	24 □ PC1 (ADC1)	analog input 1
digital pin 4	(XCK/T0) PD4 □ 6	23 □ PC0 (ADC0)	analog input 0
	VCC □ 7	22 □ GND	
	GND □ 8	21 □ AREF	
	(XTAL1/TOSC1) PB6 □ 9	20 □ AVCC	
	(XTAL2/TOSC2) PB7 □ 10	19 □ PB5 (SCK)	digital pin 13 (LED)
digital pin 5	(T1) PD5 □ 11	18 □ PB4 (MISO)	digital pin 12
digital pin 6	(AIN0) PD6 □ 12	17 □ PB3 (MOSI/OC2)	digital pin 11 (PWM)
digital pin 7	(AIN1) PD7 □ 13	16 □ PB2 (SS/OC1B)	digital pin 10 (PWM)
digital pin 8	(ICP1) PB0 □ 14	15 □ PB1 (OC1A)	digital pin 9 (PWM)

ATmega8