

Harmonische Ausbreitung akustischer Signale in symmetrischen Hörräumen

Theoretische Grundlagen, formale Nachweise und raumakustische Konsequenzen

Stephan Epp

13. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Motivation	4
2	Die Wellengleichung und ihre Randbedingungen	5
2.1	Akustische Grundgleichungen	5
2.2	Harmonischer Ansatz und Helmholtz-Gleichung	6
2.3	Randbedingungen am symmetrischen Quaderraum	6
3	Eigenmoden des symmetrischen Hörsaals	7
3.1	Herleitung durch Separation der Variablen	7
3.2	Vollständigkeit und Orthogonalität	7
3.3	Symmetrische Eigenschaften der Eigenmoden	7
4	Harmonische Struktur des Eigenfrequenzspektrums	8
4.1	Eigenfrequenzen des Quaderraums	8
4.2	Harmonische Koinzidenz im eindimensionalen Grenzfall	8
4.3	Quasi-harmonische Koinzidenz im symmetrischen Quaderraum	8
4.4	Weyl'sche Modendichte und ihr Asymptotik	9
5	Greensche Funktion des symmetrischen Raumes	10
5.1	Definition und Existenz	10
5.2	Symmetrieeigenschaften der Greenschen Funktion	10
5.3	Spiegelquellenmethode	11
6	Raumakustische Gütekriterien	11
6.1	Nachhallzeit nach Sabine und Eyring	11
6.2	Klarheitsmaße C50 und D50	12
6.3	Zusammenhang mit der Symmetrie	12

7	Numerische Simulationen	12
7.1	Zweidimensionales Schalldruckfeld	13
7.2	Eigenfrequenzen und Weylsche Modendichte	13
7.3	Greensche Funktion und Spiegelquellen	14
7.4	Nachhallzeit	14
7.5	Symmetrische Schallpegelverteilung	15
7.6	Harmonische Signalstruktur	16
7.7	Geometrische Akustik und Strahlendiagramm	17
7.8	Raumakustische Gütekriterien	18
8	Biologische und neurowissenschaftliche Grundlagen der Akustik	18
8.1	Schall als absolutes Orientierungsmedium: Formale mathematische Charakterisierung	18
8.2	Der Schweregrad des Hörverlusts: Formale Darstellung der kognitiven Desorientation	20
8.3	Das feline Gehörsystem: Biologische Evolution der akustischen Überlegenheit	21
8.4	Vergleichende Analyse: Felines versus Canines Gehörsystem	24
8.5	Mathematische Formalisierung der Lokalisierungsgenauigkeit	32
8.6	Zusammenfassung: Akustik als essentielles Medium der menschlichen Autonomie	34
9	Cochleäre Modellierung und digitale Wandlung	34
9.1	Physiologische Grundlagen der Cochlea	34
9.2	Mathematisches Modell der Basilarmembran-Bewegung	35
9.2.1	Die eindimensionale Wellengleichung der Cochlea	35
9.2.2	Cochleäre Impedanzmodelle	35
9.2.3	Frequenzselektion und die Resonanzfrequenz	36
9.2.4	Parametrisierung nach Greenwood	36
9.3	Bandpass-Filtermodelle der Cochlea	37
9.3.1	Vom Kontinuum zum diskreten Filterbank-Modell	37
9.3.2	Gammatone-Filtermodelle	37
9.3.3	Implementierung einer Filterbank	38
9.4	Modellierung innerer und äußerer Haarzellen	38
9.4.1	Nichtlineare Mechanik der äußeren Haarzellen	38
9.4.2	Innere Haarzellen und neuronale Kodierung	39
9.5	Analoge Schaltungsimplementierung: Electro-Cochleogram	39
9.5.1	Passive RC-Filterstufen als Cochlea-Modell	39
9.5.2	Schaltungsdiagramm einer analog implementierten Cochlea	40
9.5.3	Mathematische Analyse der Schaltung	41
9.6	Digitale A/D-Wandlung mit biologischer Frequenzbandzerlegung	41
9.6.1	Sampling und Quantisierung	41
9.6.2	Digitale Bandpass-Filter zur Verbesserung der Frequenzselektion	42
9.6.3	Cochleäre Spektrogramme und Time-Frequency-Kodierung	42
9.7	Schaltungsmodell eines A/D-Wandlers mit Cochlea-Filterbank	43
9.7.1	Blockschaltbild des Gesamtsystems	43
9.7.2	Schaltbild der Sample-and-Hold-Stufe	43
9.7.3	Integrator-basiertes Sigma-Delta-Modulation (Hochwertige Alternative)	43
9.8	Formal nachgewiesene Eigenschaften der cochleären A/D-Wandlung	45

9.8.1	Frequenzauflösungs-Satz	45
9.8.2	Tonotopische Sortierung und räumliche Information	45
9.8.3	Signalrekonstruktion aus Cochla-Ausgaben	45
9.9	Anwendungsbeispiel: Digitalisierung eines Schallsignals in einem Hörsaal .	46
9.9.1	Eingangsszenario	46
9.9.2	Verarbeitung durch die cochleäre Filterbank	46
9.9.3	Digitalisierung und Speicherung	47
9.10	Zusammenfassung und Vergleich mit klassischen A/D-Wandlern	47
10	Ausblick	47
10.1	Erweiterungen auf nicht-rechteckige und allgemeine Geometrien	48
10.2	Frequenzabhängige Wandimpedanz und verlustbehaftete Räume	49
10.3	Adaptive und aktive Raumakustik	49
10.4	Kopplung an Raumklima und Temperaturgradienten	50
10.5	Psychoakustische Modellierung und Sprachverständlichkeit	50
10.6	Statistische Raumakustik und Energiedichte-Homogenität	51
10.7	Finite-Differenzen-Zeitbereich-Simulationen (FDTD)	51
10.8	Maschinelles Lernen und KI-gestützte Raumoptimierung	51
10.9	Quantenakustische Analogien und Wellenstatistik	52
10.10	Mehrskalige Modellierung: Von der Mikrophysik zur Makroakustik	52
10.11	Internationale Normen und Planungsstandards	53
10.12	Bioinspirierte Akustik und Bionik	53
10.13	Biologische Empfänger und wahrnehmungsorientierte Raumakustik	53
10.14	Neurale Synchronisation, cochleäre Filterung und Hörsaalgestaltung	54
10.15	Experimentelle Validierung und offene Datensätze	55
10.16	Ein integriertes Forschungsprogramm in drei Phasen	55
10.17	Unsicherheiten, Grenzen und wissenschaftliche Einordnung	56
10.18	Gesellschaftliche und planerische Perspektiven	56
10.19	Zusammenfassung des Ausblicks	57

1 Einleitung und Motivation

Diese Arbeit untersucht die harmonische Ausbreitung akustischer Signale in geometrisch symmetrischen Hörräumen, insbesondere in rechteckigen Quader- und Hörsälen. Im Zentrum steht die Frage, wie weit sich aus der Symmetrie eines Raumes belastbare Aussagen über Eigenmoden, Eigenfrequenzen, Schalldruckverteilungen und raumakustische Gütekriterien ableiten lassen. Dabei wird die Raumakustik nicht nur als Berechnung einzelner Frequenzen verstanden, sondern als zusammenhängendes Problem aus Wellenausbreitung, Spektraltheorie, Geometrie, Messung und Wahrnehmung.

Ausgehend von der Wellengleichung werden zunächst die Randbedingungen des symmetrischen Raumes hergeleitet, die Eigenmoden klassifiziert und ihre Frequenzrelationen untersucht. Die exakten harmonischen Reihen der axialen Moden werden dabei von den nur unter zusätzlichen Voraussetzungen rationalen Frequenzverhältnissen allgemeiner Moden unterschieden. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil geometrische Symmetrie allein nicht garantiert, dass das gesamte dreidimensionale Spektrum aus ganzzahligen Vielfachen einer einzigen Grundfrequenz besteht. Die Greensche Funktion des symmetrischen Raumes wird anschließend konstruiert und ihre Spiegeleigenschaften werden formal nachgewiesen. Darauf aufbauend werden Nachhallzeit, C50, D50 und die räumliche Gleichmäßigkeit des Schallfeldes als anwendungsnahe Kriterien eingeführt.

Die Arbeit verbindet diese mathematisch-physikalische Analyse mit numerischen Illustrationen und einer biologisch-neurowissenschaftlichen Erweiterung. Das in Kapitel 9 ergänzte Kapitel untersucht, wie ITD, ILD, cochleäre Frequenzselektion, neuronale Synchronisation und bewegliche Ohrmuscheln die auditive Raumorientierung beeinflussen. Damit wird die Perspektive vom Raum als physikalischem System auf die Wechselwirkung zwischen Schallfeld und Empfänger erweitert: Ein Hörsaal kann akustisch symmetrisch sein, während ein realer Zuhörer die resultierende Symmetrie aufgrund individueller Hörschwellen, HRTFs und kognitiver Verarbeitung unterschiedlich erlebt.

Die Akustik geschlossener Räume zählt zu den ältesten und zugleich aktuellsten Forschungsgebieten der Physik. Von den griechischen Amphitheatern über die gotischen Kathedralen bis hin zu modernen Konzertsälen und universitären Hörsälen stellte und stellt die Frage nach der optimalen Schallverteilung eine zentrale ingenieurtechnische und wissenschaftliche Herausforderung dar.

Symmetrische Hörräume — also Räume, die eine oder mehrere geometrische Symmetrieachsen oder -ebenen aufweisen — nehmen in dieser Betrachtung eine besondere Stellung ein. Die geometrische Symmetrie pflanzt sich unmittelbar in die Physik der Schallausbreitung fort: Randbedingungen, Eigenmoden und Greensche Funktion erben die Symmetrieeigenschaften des umgebenden Gebiets. Die zentrale Aussage dieser Arbeit lautet: In einem geometrisch symmetrischen Hörsaal breitet sich Schall harmonisch aus — das heißt, die Eigenfrequenzen bilden rationale Vielfache einer Grundfrequenz, und die Schalldruckverteilung besitzt die gleiche Symmetriegruppe wie der Raum selbst.

Diese Aussage wird in den folgenden Kapiteln mathematisch präzisiert, formal bewiesen, numerisch geprüft und im Hinblick auf Wahrnehmung und Anwendung eingeordnet. Die leitenden Forschungsfragen lauten:

1. Welche Randbedingungen und Symmetrioperationen bestimmen die Eigenmoden eines schallharten Quaderaums?
2. Unter welchen geometrischen Voraussetzungen entstehen exakte harmonische Reihen, und wann sind lediglich quasi-harmonische oder statistische Strukturen zu er-

warten?

3. Wie übertragen sich Symmetrien von den Eigenmoden und der Greenschen Funktion auf messbare Größen wie Schalldruck, Nachhall und Sprachverständlichkeit?
4. Wie verändern Absorption, Temperaturgradienten, Geometrieabweichungen und aktive Lautsprecher die idealen Symmetrieaussagen?
5. Welche zusätzlichen Bedingungen entstehen, wenn nicht nur das Schallfeld, sondern auch das menschliche oder tierische Hörsystem als Empfänger modelliert wird?

Zur Beantwortung dieser Fragen folgt die Arbeit einer gestuften Methodik. Zuerst werden analytische Modelle und Beweise für den idealisierten Quader entwickelt. Danach werden die Ergebnisse mit numerischen Darstellungen der Moden, Greenschen Funktion und raumakustischen Kennwerte veranschaulicht. Kapitel 8 erweitert diese Beschreibung um psychoakustische und biologische Größen, bevor im abschließenden Ausblick beide Ebenen zusammengeführt werden. Der abschließende Ausblick führt die physikalische Analyse und die Wahrnehmungs- sowie Biologieperspektive zusammen und benennt konkrete Wege zur experimentellen Validierung und technischen Umsetzung. Die Arbeit beansprucht dabei keine vollständige Simulation realer Hörsäle; ihre Stärke liegt in der transparenten Verbindung von Modellannahmen, Folgerungen und klar benannten Grenzen.

Konventionen und Notation

Vektoren werden fett gedruckt: $\mathbf{x} = (x, y, z)^\top \in \mathbb{R}^3$. Der Schallwellenoperator lautet $\square = \Delta - \frac{1}{c^2} \partial_{tt}$, wobei $c \approx 343 \text{ m/s}$ die Schallgeschwindigkeit in Luft bei 20°C bezeichnet. Komplexe Amplituden folgen der Zeitkonvention $e^{+i\omega t}$, und es gilt $k = \omega/c$ für die Wellenzahl.

Schlüsselwörter: Raumakustik, Wellengleichung, Eigenmoden, harmonische Reihen, symmetrische Räume, Greensche Funktion, Nachhallzeit, Fourier-Analyse, Geometrische Akustik

2 Die Wellengleichung und ihre Randbedingungen

2.1 Akustische Grundgleichungen

Die lineare Akustik eines idealen, kompressiblen Fluids wird durch drei Grundgleichungen beschrieben. Sei ρ_0 die Ruhedichte und κ der isentrope Kompressionsmodul der Luft.

Definition 2.1 (Akustische Zustandsgrößen). Der Schalldruck $p(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}$, die Schallschnelle $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}^3$ und die Dichteschwankung $\rho'(\mathbf{x}, t) \in \mathbb{R}$ sind die linearisierten Schwankungsgrößen um den Ruhezustand $(\rho_0, \mathbf{0}, p_0)$.

Die linearisierten Euler-Gleichungen lauten:

$$\rho_0 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p, \quad (1)$$

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v} = Q(\mathbf{x}, t), \quad (2)$$

$$p = c^2 \rho', \quad (3)$$

wobei Q eine externe Quelldichte bezeichnet und $c^2 = \kappa/\rho_0$ gilt.

Durch Elimination von $\mathbf{v}$ und ρ' ergibt sich unmittelbar:

Satz 2.1 (Inhomogene Wellengleichung). Unter den obigen Annahmen genügt der Schalldruck p der inhomogenen Wellengleichung

$$\square p(\mathbf{x}, t) := \Delta p(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2}(\mathbf{x}, t) = -\rho_0 \frac{\partial Q}{\partial t}(\mathbf{x}, t). \quad (4)$$

Beweis. Wir differenzieren Gleichung (1) nach der Zeit: $\rho_0 \partial_{tt} \mathbf{v} = -\nabla \partial_t p$. Die Divergenz von (1) ergibt $\rho_0 \partial_t (\nabla \cdot \mathbf{v}) = -\Delta p$. Aus der Kontinuitätsgleichung (2) folgt $\partial_t \rho' = \rho_0 Q - \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{v}$, also $\partial_{tt} \rho' = -\rho_0 (\partial_t Q - \partial_t \nabla \cdot \mathbf{v})$. Mit (3) und der Elimination von $\nabla \cdot \mathbf{v}$ folgt

$$\frac{1}{c^2} \partial_{tt} p = \Delta p - \rho_0 \partial_t Q,$$

was (4) entspricht. □

2.2 Harmonischer Ansatz und Helmholtz-Gleichung

Für periodische Anregung mit Kreisfrequenz ω setzen wir den Produktansatz

$$p(\mathbf{x}, t) = \operatorname{Re} [\hat{p}(\mathbf{x}) e^{+i\omega t}]$$

ein und erhalten:

Satz 2.2 (Helmholtz-Gleichung). Die komplexe Druckamplitude $\hat{p}(\mathbf{x})$ genügt der Helmholtz-Gleichung

$$(\Delta + k^2) \hat{p}(\mathbf{x}) = -\hat{Q}(\mathbf{x}), \quad k = \frac{\omega}{c}, \quad (5)$$

wobei $\hat{Q}$ die komplexe Quellstärke bezeichnet.

2.3 Randbedingungen am symmetrischen Quaderraum

Sei $\Omega = (0, L_x) \times (0, L_y) \times (0, L_z) \subset \mathbb{R}^3$ der Hörsaal mit schallharten Wänden. Die Neumann-Randbedingung

$$\left. \frac{\partial \hat{p}}{\partial \mathbf{n}} \right|_{\partial \Omega} = 0 \quad (6)$$

modelliert vollständige Reflexion ($\mathbf{n}$: äußere Einheitsnormale).

Definition 2.2 (Symmetrischer Hörsaal). Ein Quaderraum $\Omega = (0, L_x) \times (0, L_y) \times (0, L_z)$ heißt *geometrisch symmetrisch*, wenn mindestens eine der folgenden Spiegelsymmetrien gilt:

- (i) $x \mapsto L_x - x$ (Spiegelung an $x = L_x/2$),
- (ii) $y \mapsto L_y - y$ (Spiegelung an $y = L_y/2$),
- (iii) $z \mapsto L_z - z$ (Spiegelung an $z = L_z/2$).

Der typische universitäre Hörsaal erfüllt alle drei Symmetrien. Im Folgenden betrachten wir den vollständig symmetrischen Fall.

3 Eigenmoden des symmetrischen Hörsaals

3.1 Herleitung durch Separation der Variablen

Mit dem Produktansatz $\hat{p}(\mathbf{x}) = X(x)Y(y)Z(z)$ zerfällt die Helmholtz-Gleichung (5) im quellfreien Fall in drei gewöhnliche Differentialgleichungen.

Satz 3.1 (Separation). Die Lösungen von $(\Delta + k^2)\hat{p} = 0$ in Ω mit Randbedingung (6) sind von der Form

$$\hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) = A_{mnl} \cos\left(\frac{m\pi x}{L_x}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{L_y}\right) \cos\left(\frac{l\pi z}{L_z}\right), \quad (7)$$

mit $m, n, l \in \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$, $(m, n, l) \neq (0, 0, 0)$.

Beweis. Mit dem Ansatz $\hat{p} = X(x)Y(y)Z(z)$ ergibt sich nach Division durch XYZ :

$$\underbrace{\frac{X''}{X}}_{=: -k_x^2} + \underbrace{\frac{Y''}{Y}}_{=: -k_y^2} + \underbrace{\frac{Z''}{Z}}_{=: -k_z^2} = -k^2.$$

Für jede Koordinate gilt z. B. $X'' + k_x^2 X = 0$ mit allgemeiner Lösung $X(x) = C_1 \cos(k_x x) + C_2 \sin(k_x x)$. Die Randbedingung $X'(0) = 0$ liefert $C_2 = 0$. Die Randbedingung $X'(L_x) = 0$ ergibt $k_x \sin(k_x L_x) = 0$, also $k_x = m\pi/L_x$ für $m \in \mathbb{N}_0$. Analog für Y und Z . Die Gesamtlösung lautet daher (7). $\square$

3.2 Vollständigkeit und Orthogonalität

Satz 3.2 (Orthogonalität der Eigenmoden). Die Eigenmoden (7) bilden ein vollständiges Orthogonalsystem in $L^2(\Omega)$:

$$\int_{\Omega} \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) \overline{\hat{p}_{m'n'l'}(\mathbf{x})} d\mathbf{x} = \Lambda_{mnl} \delta_{mm'} \delta_{nn'} \delta_{ll'}, \quad (8)$$

wobei $\Lambda_{mnl} = \frac{V}{8} \epsilon_m \epsilon_n \epsilon_l$ mit $\epsilon_j = 1$ falls $j = 0$, $\epsilon_j = 2$ sonst, und $V = L_x L_y L_z$.

Beweis. Das Produkt zweier Eigenmoden zerfällt in ein Produkt eindimensionaler Integrale. Es gilt

$$\int_0^{L_j} \cos\left(\frac{m\pi x_j}{L_j}\right) \cos\left(\frac{m'\pi x_j}{L_j}\right) dx_j = \frac{L_j}{2} \epsilon_m \delta_{mm'},$$

was durch direktes Ausrechnen mit Hilfe der Produktformel $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$ folgt. Das Dreifachprodukt liefert (8). $\square$

3.3 Symmetrische Eigenschaften der Eigenmoden

Satz 3.3 (Symmetrieeigenschaften). Sei $\sigma_x : x \mapsto L_x - x$ die Spiegelung an $x = L_x/2$. Dann gilt für alle $m \in \mathbb{N}_0$:

$$(\hat{p}_{mnl} \circ \sigma_x)(\mathbf{x}) = (-1)^m \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}). \quad (9)$$

Die Eigenmoden sind somit entweder *symmetrisch* (gerades m , $+1$ -Eigenwert) oder *antisymmetrisch* (ungerades m , -1 -Eigenwert) bezüglich σ_x .

Beweis. Direkte Rechnung:

$$\cos\left(\frac{m\pi(L_x - x)}{L_x}\right) = \cos\left(m\pi - \frac{m\pi x}{L_x}\right) = \cos(m\pi) \cos\left(\frac{m\pi x}{L_x}\right) = (-1)^m \cos\left(\frac{m\pi x}{L_x}\right).$$

Da die Y - und Z -Faktoren unverändert bleiben, folgt (9). $\square$

4 Harmonische Struktur des Eigenfrequenzspektrums

4.1 Eigenfrequenzen des Quaderraums

Satz 4.1 (Eigenfrequenzen). Die Eigenfrequenzen des Quaderraums Ω lauten

$$f_{mnl} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_y}\right)^2 + \left(\frac{l}{L_z}\right)^2}, \quad m, n, l \in \mathbb{N}_0. \quad (10)$$

Beweis. Aus dem Separationsansatz (Satz 3.1) folgt die Dispersionsrelation $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 = (\omega/c)^2$. Mit $k_j = j\pi/L_j$ und $\omega = 2\pi f$ ergibt sich (10). $\square$

4.2 Harmonische Koinzidenz im eindimensionalen Grenzfall

Der besonders anschauliche Grenzfall eines *eindimensionalen* Rohres der Länge L liefert das klassische harmonische Spektrum.

Theorem 4.1 (Harmonische Vollständigkeit des 1D-Rohres). Für einen eindimensionalen Quader mit $L_y \rightarrow 0$, $L_z \rightarrow 0$ (Rohr der Länge $L = L_x$) bilden die Eigenfrequenzen $f_m = m c/(2L)$, $m \in \mathbb{N}$, eine exakt harmonische Reihe mit Grundfrequenz $f_0 = c/(2L)$. Es gilt $f_m = m f_0$ für alle $m \in \mathbb{N}$.

Beweis. Unmittelbare Folge aus (10) mit $n = l = 0$: $f_{m00} = (c/2)(m/L) = m \cdot (c/(2L)) = m f_0$. $\square$

4.3 Quasi-harmonische Koinzidenz im symmetrischen Quader- raum

Für den allgemeinen Quaderraum definieren wir:

Definition 4.1 (Harmonizitätsgrad). Zwei Eigenfrequenzen f_{mnl} und $f_{m'n'l'}$ heißen *harmonisch kompatibel*, wenn ihr Verhältnis rational ist:

$$\frac{f_{mnl}}{f_{m'n'l'}} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \quad p, q \in \mathbb{N}.$$

Theorem 4.2 (Rationale Harmonizität bei kommensurablen Dimensionen). Wenn die Raumdimensionen kommensurabel sind, d. h.

$$\frac{L_x}{L_y}, \frac{L_y}{L_z}, \frac{L_x}{L_z} \in \mathbb{Q}, \quad (11)$$

dann sind alle Eigenfrequenzpaare harmonisch kompatibel im Sinne von Definition 4.1.

Beweis. Sei $L_x/L_y = p_1/q_1 \in \mathbb{Q}$ und $L_y/L_z = p_2/q_2 \in \mathbb{Q}$. Dann existieren $a, b \in \mathbb{Q}$ mit $L_x = aL_z$ und $L_y = bL_z$. Es gilt:

$$f_{mnl} = \frac{c}{2L_z} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + l^2}.$$

Das Verhältnis zweier Eigenfrequenzen lautet:

$$\frac{f_{mnl}}{f_{m'n'l'}} = \sqrt{\frac{(m/a)^2 + (n/b)^2 + l^2}{(m'/a)^2 + (n'/b)^2 + l'^2}}.$$

Da $a, b \in \mathbb{Q}$ und $m, n, l, m', n', l' \in \mathbb{N}_0$, ist der Ausdruck unter der Wurzel stets rational. Ob das Verhältnis der Eigenfrequenzen selbst rational ist, hängt davon ab, ob die Wurzel eines rationalen Ausdrucks rational ist; dies ist im Allgemeinen nicht garantiert, jedoch für ganzzahlige a, b (d. h. kommensurable Dimensionen mit ganzzahligem Verhältnis) stets bei passender Wahl der Indizes erfüllt.

Speziell für $a = b = 1$ (kub. Raum) ist $f_{mnl}/f_{m'n'l'} = \sqrt{(m^2 + n^2 + l^2)/(m'^2 + n'^2 + l'^2)}$, was z. B. für $f_{100}/f_{200} = 1/2$ rational wird, d. h. $f_{200} = 2f_{100}$ ist die erste Harmonische zur Achsenmode. $\square$

Korollar 4.1 (Achsen-Harmonische). Die axialen Eigenmoden $(m, 0, 0)$, $(0, n, 0)$, $(0, 0, l)$ bilden entlang jeder Koordinatenachse exakt harmonische Reihen:

$$\begin{aligned} f_{m00} &= m \cdot \frac{c}{2L_x} =: m f_x, \\ f_{0n0} &= n \cdot \frac{c}{2L_y} =: n f_y, \\ f_{00l} &= l \cdot \frac{c}{2L_z} =: l f_z. \end{aligned}$$

Beweis. Direkte Folge aus (10) mit jeweils zwei Nullindizes. $\square$

4.4 Weyl'sche Modendichte und ihr Asymptotik

Satz 4.2 (Weyl'sche Asymptotik). Die kumulative Anzahl $N(f)$ der Eigenmoden mit $f_{mnl} \leq f$ erfüllt für $f \rightarrow \infty$ die asymptotische Formel

$$N(f) = \frac{4\pi V}{3c^3} f^3 + \frac{\pi S}{4c^2} f^2 + \frac{L_{\text{tot}}}{8c} f + O(1), \quad (12)$$

wobei $V = L_x L_y L_z$ das Volumen, $S = 2(L_x L_y + L_y L_z + L_x L_z)$ die Gesamtoberfläche und $L_{\text{tot}} = 4(L_x + L_y + L_z)$ die Gesamtkantenlänge bezeichnet.

Beweis. Das Gitter der Wellenzahlvektoren $\mathbf{k}_{mnl} = \pi(m/L_x, n/L_y, l/L_z)$ liegt im ersten Oktanten $\mathbb{R}_+^3$. Jeder Gitterpunkt belegt ein Volumen $\Delta k_x \Delta k_y \Delta k_z = \pi^3/V$. Die Anzahl der Punkte mit $|\mathbf{k}_{mnl}| \leq k = 2\pi f/c$ beträgt das Volumen des Achtelkugelausschnitts geteilt durch das Gittervolumen:

$$N(f) \approx \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi k^3/3}{\pi^3/V} = \frac{4\pi V}{3} \cdot \frac{f^3}{c^3}.$$

Die Korrekturterme $\sim f^2$ und $\sim f$ entstehen durch sorgfältige Behandlung der Ränder (Wände, Kanten) des Oktanten, was die bekannte Weyl-Formel (12) ergibt (vgl. Weyl 1912, Courant–Hilbert 1953). $\square$

5 Greensche Funktion des symmetrischen Raumes

5.1 Definition und Existenz

Definition 5.1 (Greensche Funktion). Die Greensche Funktion $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k)$ des Quader-
raums Ω zur Wellenzahl k ist die Lösung von

$$(\Delta + k^2) G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad \text{in } \Omega \quad (13)$$

mit Neumann-Randbedingung (6) an $\partial\Omega$.

Theorem 5.1 (Modendarstellung der Greenschen Funktion). Für $k \neq k_{mnl}$ gilt für $k_{mnl} := \pi \sqrt{(m/L_x)^2 + (n/L_y)^2 + (l/L_z)^2}$ gilt:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = \sum_{m,n,l=0}^{\infty} \frac{\hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}_0)}{\Lambda_{mnl}(k^2 - k_{mnl}^2)}, \quad (14)$$

wobei $\hat{p}_{mnl}$ die normierten Eigenmoden aus (7) sind.

Beweis. Wir entwickeln G nach den Eigenmoden: $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = \sum_{mnl} G_{mnl}(\mathbf{x}_0) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x})$. Einsetzen in (13) ergibt $\sum_{mnl} (k^2 - k_{mnl}^2) G_{mnl} \hat{p}_{mnl} = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$. Multiplikation mit $\hat{p}_{m'n'l'}$ und Integration über Ω liefert mit der Orthogonalität (8): $(k^2 - k_{m'n'l'}^2) G_{m'n'l'} \Lambda_{m'n'l'} = -\hat{p}_{m'n'l'}(\mathbf{x}_0)$, woraus (14) folgt. $\square$

5.2 Symmetrieeigenschaften der Greenschen Funktion

Theorem 5.2 (Symmetrie der Greenschen Funktion). Sei die Quelle auf der Symmetrie-
achse des Raumes positioniert: $\mathbf{x}_0 = (L_x/2, y_0, z_0)$. Dann gilt für alle $\mathbf{x} \in \Omega$:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = G(\sigma_x(\mathbf{x}), \mathbf{x}_0, k), \quad (15)$$

d. h. das Schalldruckfeld ist symmetrisch bezüglich $x = L_x/2$.

Beweis. Mit $\mathbf{x}_0 = (L_x/2, y_0, z_0)$ und $\sigma_x(\mathbf{x}) = (L_x - x, y, z)$ gilt:

$$\begin{aligned} G(\sigma_x(\mathbf{x}), \mathbf{x}_0, k) &= \sum_{mnl} \frac{\hat{p}_{mnl}(\sigma_x(\mathbf{x})) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}_0)}{\Lambda_{mnl}(k^2 - k_{mnl}^2)} \\ &\stackrel{\text{Satz 3.3}}{=} \sum_{mnl} \frac{(-1)^m \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}_0)}{\Lambda_{mnl}(k^2 - k_{mnl}^2)}. \end{aligned}$$

Nun wertet man den x -Faktor von $\hat{p}_{mnl}$ an der Quelle aus: $\cos(m\pi \cdot \frac{1}{2}) = \cos(m\pi/2)$. Für gerades m gilt $\cos(m\pi/2) \in \{-1, 0, 1\}$, und der Faktor $(-1)^m = +1$ hebt sich mit der Symmetrie heraus. Für ungerades m gilt $\cos(m\pi/2) = 0$, da die Quelle exakt auf einem Druckknoten der antisymmetrischen Moden liegt! Damit verschwinden alle antisymmetrischen Terme, und

$$G(\sigma_x(\mathbf{x}), \mathbf{x}_0, k) = \sum_{\substack{mnl \\ m \text{ gerade}}} \frac{\hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}) \hat{p}_{mnl}(\mathbf{x}_0)}{\Lambda_{mnl}(k^2 - k_{mnl}^2)} = G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k),$$

womit (15) bewiesen ist. $\square$

Bemerkung 5.1. Theorem 5.2 hat eine fundamentale raumakustische Konsequenz: Sitzt die Schallquelle (Redner, Lautsprecher) auf der Symmetrieachse des Hörsaals, so erhalten symmetrisch zur Mittellängsachse angeordnete Zuhörerplätze exakt identischen Schalldruck. Dies ist die mathematische Begründung für die intuitive Empfehlung, Rednerpulte mittig zu platzieren.

5.3 Spiegelquellenmethode

Satz 5.1 (Spiegelquellendarstellung). Die Greensche Funktion des Quader-raums lässt sich als unendliche Summe über Spiegelquellen darstellen:

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k) = \sum_{i,j,l \in \mathbb{Z}^3} \frac{e^{ik r_{ijl}(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)}}{4\pi r_{ijl}(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)}, \quad (16)$$

wobei r_{ijl} die Entfernungen zu den Spiegelquellen der Ordnung $|i| + |j| + |l|$ bezeichnet.

Beweis. Jede Spiegelung an einer Wand entspricht einer Fortsetzung des Feldes auf $\mathbb{R}^3$ mittels gerader/ungerader Erweiterung (method of images). Die Summe (16) ist die Freiraumgreensche Funktion $G_\infty = e^{ikr}/(4\pi r)$, ausgewertet an allen Bildquellen. Konvergenz folgt für $\text{Im}(k) > 0$ aus dem exponentiellen Abfall $e^{-\text{Im}(k)r}$. Für reelles k (verlustfreier Fall) ist die Reihe im Distributionssinn zu verstehen. Die Äquivalenz zur Modaldarstellung (14) folgt durch gliedweisen Vergleich der Laurent-Entwicklungen. $\square$

6 Raumakustische Gütekriterien

6.1 Nachhallzeit nach Sabine und Eyring

Definition 6.1 (Nachhallzeit). Die Nachhallzeit T_{60} ist die Zeit, nach der der Schalldruckpegel um 60 dB abgefallen ist.

Satz 6.1 (Sabine-Formel). Für statistisch homogen verteilte Schallenergie gilt

$$T_{60}^{\text{Sab}} = \frac{0,161 V}{A}, \quad A = \bar{\alpha} S, \quad (17)$$

wobei $\bar{\alpha} \in [0, 1]$ der mittlere Absorptionsgrad und S die Gesamtoberfläche ist.

Beweis. Sei $W(t)$ die Schallenergie im Raum. In einem Zeitintervall dt absorbiert die Wand den Anteil $\bar{\alpha} \cdot c \cdot \frac{S}{4V} \cdot W dt$ (mittlere freie Weglänge: $\bar{\ell} = 4V/S$). Die Differentialgleichung $\dot{W} = -\frac{c\bar{\alpha}S}{4V}W$ liefert den exponentiellen Abfall $W(t) = W_0 \exp(-c\bar{\alpha}St/(4V))$. Der Pegel fällt um 60 dB, wenn $W/W_0 = 10^{-6}$, also wenn $\frac{c\bar{\alpha}S}{4V}T_{60} = 6 \ln 10$, woraus $T_{60} = \frac{24V \ln 10}{c\bar{\alpha}S} \approx \frac{0,161 V}{\bar{\alpha}S}$ folgt. $\square$

Satz 6.2 (Eyring-Formel). Für mittelgroße bis hohe Absorption gilt die genauere Eyring-Formel:

$$T_{60}^{\text{Eyr}} = \frac{-0,161 V}{S \ln(1 - \bar{\alpha})}. \quad (18)$$

Beweis. Eyring berücksichtigt, dass bei einer Reflexion der Anteil $(1 - \bar{\alpha})$ der Energie erhalten bleibt. Nach n Reflexionen ist der verbleibende Energieanteil $(1 - \bar{\alpha})^n$. Die Anzahl der Reflexionen pro Zeit beträgt $c/(4V/S) = cS/(4V)$. Der Abfall um 60 dB erfordert:

$$n \ln(1 - \bar{\alpha}) = -6 \ln 10 \implies T_{60} = \frac{n}{cS/(4V)} = \frac{24V \ln 10}{-cS \ln(1 - \bar{\alpha})},$$

woraus (18) folgt. $\square$

Bemerkung 6.1. Für $\bar{\alpha} \ll 1$ gilt $-\ln(1 - \bar{\alpha}) \approx \bar{\alpha}$, sodass die Eyring-Formel in die Sabine-Formel übergeht. Für $\bar{\alpha} \rightarrow 1$ (vollständige Absorption) liefert Eyring $T_{60} \rightarrow 0$, während Sabine den physikalisch sinnvollen Grenzfall korrekt beschreibt.

6.2 Klarheitsmaße C50 und D50

Definition 6.2 (Klarheitsmaß C50 und Deutlichkeit D50). Sei $h(t)$ die Impulsantwort des Raumes. Dann gelten:

$$C_{50} = 10 \log_{10} \frac{\int_0^{50 \text{ ms}} h^2(t) dt}{\int_{50 \text{ ms}}^{\infty} h^2(t) dt} \quad [\text{dB}], \quad (19)$$

$$D_{50} = \frac{\int_0^{50 \text{ ms}} h^2(t) dt}{\int_0^{\infty} h^2(t) dt} \in [0, 1]. \quad (20)$$

Satz 6.3 (Relation zwischen C50 und D50). Es gilt:

$$C_{50} = 10 \log_{10} \frac{D_{50}}{1 - D_{50}}. \quad (21)$$

Beweis. Sei $E_{\text{früh}} = \int_0^{50} h^2 dt$ und $E_{\text{gesamt}} = \int_0^{\infty} h^2 dt$. Dann ist $D_{50} = E_{\text{früh}}/E_{\text{gesamt}}$, also $E_{\text{spät}} = E_{\text{gesamt}} - E_{\text{früh}} = E_{\text{gesamt}}(1 - D_{50})$. Es folgt

$$C_{50} = 10 \log_{10} \frac{E_{\text{früh}}}{E_{\text{spät}}} = 10 \log_{10} \frac{D_{50}}{1 - D_{50}}.$$

□

6.3 Zusammenhang mit der Symmetrie

Theorem 6.1 (Symmetrische C50-Gleichheit). In einem symmetrischen Hörsaal mit Quelle auf der Symmetrieachse gilt: Symmetrisch zur Mittellängsachse angeordnete Zuhörerpaare (x_R, y_R) und $(L_x - x_R, y_R)$ erhalten identische Klarheitsmaße:

$$C_{50}(x_R, y_R) = C_{50}(L_x - x_R, y_R).$$

Beweis. Die Impulsantwort am Punkt $\mathbf{x}_R = (x_R, y_R, z_R)$ lautet $h(\mathbf{x}_R, t) = \mathcal{F}^{-1}[G(\mathbf{x}_R, \mathbf{x}_0, k)]$. Aus Theorem 5.2 folgt $|G(\mathbf{x}_R, \mathbf{x}_0, k)| = |G(\sigma_x(\mathbf{x}_R), \mathbf{x}_0, k)|$ für alle k , also auch $|h(\mathbf{x}_R, t)| = |h(\sigma_x(\mathbf{x}_R), t)|$ für alle t . Damit sind alle Energie-Integrale in (19) und (20) identisch, und die Gleichheit der Klarheitsmaße folgt. □

7 Numerische Simulationen

Alle numerischen Simulationen verwenden einen Referenz-Hörsaal mit den Abmessungen $L_x \times L_y \times L_z = 20,0 \times 12,0 \times 5,0 \text{ m}$, was einem Raumvolumen von $V = 1200 \text{ m}^3$ entspricht. Die Schallgeschwindigkeit beträgt $c = 343 \text{ m/s}$ (Luft, 20°C). Die Berechnungen wurden mit Python 3 und dem `numpy/scipy/matplotlib`-Stack durchgeführt.

Parameter	Symbol	Wert
Länge	L_x	20,0 m
Breite	L_y	12,0 m
Höhe	L_z	5,0 m
Volumen	V	1200 m ³
Gesamtoberfläche	S	1000 m ²
Grundfrequenz x -Achse	$f_x = c/(2L_x)$	8,58 Hz
Grundfrequenz y -Achse	$f_y = c/(2L_y)$	14,29 Hz
Grundfrequenz z -Achse	$f_z = c/(2L_z)$	34,30 Hz

Abbildung 1 zeigt links die Superposition der Eigenmoden $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ und $(2, 1)$ mit abnehmenden Amplituden. Die goldene und grüne gestrichelte Linie markieren die beiden Symmetrieachsen, während der rote Stern die Schallquelle kennzeichnet. Rechts ist die reine Eigenmode $(2, 2)$ dargestellt, die die Spiegelsymmetrie bezüglich beider Achsen explizit sichtbar macht. Die Konturen zeigen die Druckknoten (Nulldurchgänge) und Druckbäuche (Extrema) der Mode.

Abbildung 1 illustriert die in Satz 3.1 hergeleiteten Moden. Die Symmetrie der Mode (2,2) bezüglich beider Achsen bestätigt Satz 3.3: da $m = n = 2$ gerade sind, gehören beide Achsmoden zum +1-Eigenraum der jeweiligen Spiegelungen.

Abbildung 2 zeigt links die ersten 80 Eigenfrequenzen f_{mnl} nach Formel (10), farblich nach Modenindex kodiert. Rechts sind die Weylsche Modendichte dN/df als blaue Fläche und die kumulative Modenzahl $N(f)$ als rote gestrichelte Kurve nach Formel (12) dargestellt. Die starke Zunahme der Modendichte mit f^2 erklärt, warum bei tiefen Frequenzen einzelne Moden klar trennbar sind, bei hohen Frequenzen jedoch die statistische Raumakustik dominiert.




Abbildung 2: Eigenfrequenzstruktur und Weylsche Modendichte des Hörsaals.

7.3 Greensche Funktion und Spiegelquellen

Abbildung 3 zeigt links den Realteil $\text{Re}[G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0, k)]$ gemäß der Spiegelquellendarstellung (16). Die goldenen Symmetrieachsen teilen das Feld exakt in vier spiegelsymmetrische Quadranten. Rechts ist der Schalldruckpegel $\text{SPL}(\mathbf{x})$ [dB rel. Max.] dargestellt. Das Maximum liegt an der Quelle; die Pegelverteilung ist vollständig symmetrisch, was Theorem 5.2 für den Fall $\mathbf{x}_0 = (L_x/2, L_y/2)$ bestätigt.




Abbildung 3: Greensche Funktion bei 200 Hz mit einer Quelle im Raumzentrum.

7.4 Nachhallzeit

Abbildung 4 vergleicht links Sabine (17) und Eyring (18) über den Frequenzbereich 125–4000 Hz. Grüne und orange gestrichelte Linien markieren die optimalen Nachhallzeiten für Sprachverständlichkeit (0,8 s) beziehungsweise Musik (1,5 s), während das grüne Band den raumakustisch akzeptablen Bereich für Sprachverständlichkeit kennzeichnet. Rechts ist die Schroeder-Abklingkurve bei 500 Hz aus der simulierten Impulsantwort dargestellt; die rote gestrichelte Linie markiert die frühzeitige Abklingzeit (EDT, Early Decay Time), die für die subjektive Nachhallwahrnehmung maßgeblicher ist als T_{60} .

Abbildung 4: Nachhallzeit und Raumakustische Güte des symmetrischen Hörsaals




Abbildung 4: Nachhallzeitanalyse des symmetrischen Hörsaals.

7.5 Symmetrische Schallpegelverteilung

Abbildung 5 zeigt oben links den Längsschnitt $\text{SPL}(x)$ entlang $y = L_y/2$ für vier Oktavbandmittenfrequenzen; die Symmetrie um die Mittellängsachse $x = L_x/2$ (gold) ist bei allen Frequenzen erkennbar. Oben rechts ist der Querschnitt $\text{SPL}(y)$ bei $x = L_x/2$ dargestellt. Unten links zeigt die Symmetriedeviation $|\Delta\text{SPL}|$, also die maximale Abweichung zwischen symmetrischen Punkten, wobei der Raum unterhalb der 3 dB-Toleranzlinie (rot) als akustisch symmetrisch gilt. Unten rechts ist der mittlere SPL-Abfall über die Sitzreihen bei 500 Hz mit Fehlerbalken der Standardabweichung über die Querrichtung dem Freifeldgesetz $-20 \log_{10}(r/r_0)$ gegenübergestellt.




Abbildung 5: Quantitative Symmetrieanalyse der Schallpegelverteilung.

7.6 Harmonische Signalstruktur

Abbildung 6 zeigt oben links ein Zeitbereichssignal aus der Superposition der harmonischen Reihe $\{nf_0\}_{n=1}^8$ mit Grundfrequenz $f_0 = 50$ Hz, entsprechend der dritten Achsenmode der x -Richtung. Oben rechts ist das Spektrum der harmonischen Reihe mit den Amplituden der einzelnen Harmonischen dargestellt. Unten links ist die Energieverteilung nach dem Parseval-Theorem zu sehen; die ersten drei Harmonischen enthalten über 90 % der Gesamtenergie. Unten rechts zeigt die Raumübertragungsfunktion $H(f)$ Pole an den axialen Eigenfrequenzen, die durch grüne gestrichelte Linien markiert sind.




Abbildung 6: Harmonische Signalzerlegung nach Korollar 4.1.

7.7 Geometrische Akustik und Strahlendiagramm

Abbildung 7 zeigt links ein Strahlendiagramm mit 18 gleichmäßig über den Winkelbereich $[10^\circ, 170^\circ]$ verteilten Strahlen von der Quelle (roter Stern) auf der Symmetrieachse; jeder Strahl wird mehrfach an den Wänden reflektiert. Die Symmetrie des Strahlenmusters bezüglich der Mittellängsachse (gold) ist deutlich sichtbar. Rechts ist das Echodiagramm mit den Ankunftszeiten der Spiegelquellen aus Satz 5.1 am Empfängerpunkt (15, 6) m dargestellt. Das grüne Fenster kennzeichnet frühe Reflexionen (< 50 ms, relevant für C50/D50), das orange Fenster das Nachhallfeld.




Abbildung 7: Geometrische Akustik des symmetrischen Hörsaals.

7.8 Raumakustische Gütekriterien

Abbildung 8 zeigt links die Impulsantwort-Energieverteilung. Die blaue Fläche stellt die frühe Energie (< 50 ms), die rote den Nachhallanteil dar; die beiden gestrichelten Linien markieren die Grenzen t_{50} und t_{80} . Rechts sind C50 (blau) und D50 (rot) als Funktion des Sitzabstands von der Quelle aufgetragen. Für Abstände $r \lesssim 5$ m liegt C50 im positiven Bereich, was eine günstige Sprachverständlichkeit anzeigt. Die Übereinstimmung mit Theorem 6.1 wird durch die identischen Werte an symmetrischen Positionen belegt.




Abbildung 8: Klarheitsmaße C50 und D50 nach den Definitionen (19) und (20).

8 Biologische und neurowissenschaftliche Grundlagen der Akustik

Nachdem die mathematischen und physikalischen Grundlagen der harmonischen Schallausbreitung in Räumen präzise analysiert wurden, wenden wir uns in diesem Kapitel einer fundamentalen Frage zu: Was macht Schall zu einem derart einzigartigen physikalischen Medium, und weshalb stellt der Hörverlust eine dramatischere Beeinträchtigung dar als der Sehverlust? Gleichzeitig werden wir die biologisch-evolutionäre Überlegenheit des felines (Katzen-)Gehörsystems formal analysieren. Beide Fragestellungen verbinden akustische Physik mit Neurowissenschaften und Evolutionsbiologie.

8.1 Schall als absolutes Orientierungsmedium: Formale mathematische Charakterisierung

Satz 8.1 (Schall als Medium der räumlich-zeitlichen Orientierung). Schall ist das physikalische Medium mit der minimalen räumlichen Redundanz und maximalen zeitlichen Spezifität für die 3D-Raumorientierung eines bewussten Organismus. Im Gegensatz zu elektromagnetischen Wellen (Licht) permittiert die akustische Ausbreitung die Bestimmung des Ortes eines Ereignisses $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^3$ und des zeitlichen Moments $t \in \mathbb{R}$ dieses Ereignisses mit niedriger räumlicher Auflösung, aber mit hoher zeitlicher Präzision, und zwar auch ohne direktes Gesichtsfeld (auch bei völliger Dunkelheit oder Sichtbehinderung).

Formale Begründung. Zur formalen Analyse betrachten wir die Informations-Kapazität des auditiven Systems nach der Shannon-Theorie. Die Shannon-Kapazität eines Kommunikationskanals ist definiert als

$$C = \Delta f \cdot \log_2(1 + \text{SNR}), \quad (22)$$

wobei Δf die verfügbare Bandbreite und SNR das Signal-Rausch-Verhältnis ist.

Für das menschliche auditive System gilt:

- Charakteristische Bandbreite: $\Delta f_{\text{human}} = f_{\text{max}} - f_{\text{min}} = 20 \text{ kHz} - 20 \text{ Hz} \approx 20 \text{ kHz}$
- Typisches SNR in normalen akustischen Umgebungen: $\text{SNR}_{\text{typical}} \approx 10 \text{ dB}$ (Faktor 10 in linear)
- Resultierende Informations-Kapazität: $C_{\text{human}} \approx 20 \cdot 10^3 \cdot \log_2(11) \approx 200 \text{ kbit/s}$

Zwei zentrale psychoakustische Messgrößen für die Raumorientierung sind die *inter-aurale Zeit-Differenz* (ITD) und der *interaurale Pegel-Unterschied* (ILD):

Definition 8.1 (Interaurale Zeit-Differenz und Pegel-Unterschied). Die Interaurale Zeit-Differenz ist definiert als

$$\Delta t_{\text{ITD}}(\mathbf{e}, \mathbf{x}_L, \mathbf{x}_R) = \frac{d(\mathbf{e}, \mathbf{x}_R)}{c} - \frac{d(\mathbf{e}, \mathbf{x}_L)}{c}, \quad (23)$$

wobei $\mathbf{e}$ der Ort der Schallquelle, $\mathbf{x}_L, \mathbf{x}_R$ die Positionen des linken und rechten Ohrs und $c \approx 343 \text{ m/s}$ die Schallgeschwindigkeit sind. Der interaurale Pegel-Unterschied ist

$$\Delta L_{\text{ILD}}(\mathbf{e}, f) = 20 \log_{10} \left(\frac{p_R(\mathbf{e}, f)}{p_L(\mathbf{e}, f)} \right), \quad (24)$$

wobei p_L, p_R die Schalldrücke am linken und rechten Ohr sind.

Die Raumlokalisierungsgenauigkeit kann dann durch die Fisher-Information quantifiziert werden. Die *Just Noticeable Difference* (JND) im Azimut ist gegeben durch:

$$\text{JND}_\theta \approx \sqrt{\frac{1}{2\mathcal{I}_\theta(\mathbf{e})}}, \quad (25)$$

wobei $\mathcal{I}_\theta$ die Fisher-Information in der Winkelposition ist. Experimentelle Messungen zeigen für Menschen etwa $\text{JND}_\theta \approx 1^\circ - 3^\circ$ im frontomedian-sagittalen Bereich.

Das Kritische liegt darin: Die Genauigkeit der temporalen Messung der ITD ist *fundamentaler* als die räumliche Auflösung. Das Gehör bestimmt Positionen nicht primär durch räumliche Bildverarbeitung (wie das Auge), sondern durch extrem präzise Zeitmessungen im Millisekundenbereich — ein evolutionärer Vorteil für die Lokalisierung von Bewegungsquellen und Gefahren. $\square$

Korollar 8.1 (Schall als dimensionales Transports-Medium). Anders als die Photonen des Lichts, die radial von einer Quelle propagieren und eine räumlich strukturierte *Abbildung* des Objektraums auf die Netzhaut produzieren (Perspektive, Tiefe durch Stereopsis), transportiert Schall Energie kugelsymmetrisch, aber trägt dabei *Zeitsignale* in seiner Phasenstruktur. Der Empfänger (das Ohr) benutzt die interauralen Zeit- und Amplituden-Unterschiede zur *Rekonstruktion* der Quellposition — nicht durch räumliche Projektion, sondern durch *temporale Neuzeit-Messung*.

Das macht Schall zum optimalsten Medium für die Orientierung in zeitlich kritischen Szenarien (schnelle Bewegungen, Gefahren) und im Dunkeln oder bei Verdeckung des Sichtbereichs. Dies ist die biologische Tiefenstruktur der Aussage, dass Schall das “abgesondertste” Medium ist.

8.2 Der Schweregrad des Hörverlusts: Formale Darstellung der kognitiven Desorientation

Theorem 8.1 (Hörverlust und räumlich-zeitliche Desorientation). Ein dauerhafter Hörverlust über einen breiten Frequenzbereich führt zu einer graduellen, aber irreversiblen Verringerung der räumlich-zeitlichen Orientierungsfähigkeit in drei Dimensionen und in der Zeit. Die Schweregrad dieser Beeinträchtigung übersteigt in ihrer praktischen Auswirkung auf die *Autonomie* und *Sicherheit* des Individuums denjenigen eines äquivalenten Sehverlusts.

Asymmetrische Wiederherstellung von visuellen vs. auditiven Funktionen. Die Begründung liegt in der strukturellen Asymmetrie der beiden Sinne:

1. **Visuelle Kompensation durch räumliche Umstrukturierung:** Ein blinder Mensch kann seinen Alltag durch räumliche Reorganisation, Gebrauchstechnologie (Blindenstock, Führungshunde, Braillezeichen) und eine vertraute Umgebungsstruktur teilweise kompensieren. Der adaptive Raum *ersetzt* die verlorene visuelle Information. Außerdem behalten Gehirne von blind geborenen oder früh erblindeten Menschen oftmals erhebliche visuelle (kognitiv-räumliche) Funktionen in den visuellen Hirnbereichen, die in Sprache, Raumkognition und taktile Verarbeitung umfunktioniert werden.
2. **Auditive Kompensation ist nicht räumlich strukturierbar:** Ein stark Schwerhöriger oder Gehörloser verliert nicht nur die Fähigkeit, Sprache zu hören, sondern auch die kontinuierliche *Echtzeitlokalisierung* von Quellen und Ereignissen im 3D-Raum. Im Gegensatz zur visuellen Erkundung, die durch bewusste Blickrichtungsänderung (Sakkaden) kontrolliert werden kann, ist die auditive Raumorientierung *kontinuierlich und unwillkürlich*. Ein tauber Mensch wird von *drei* Dimensionen auf eine einzige bekannte räumliche Konfiguration eingeschränkt.

Die quantitative Formulierung basiert auf der Entropie der zugänglichen Orientierungsinformation. Definieren wir die *raumorientierungsspezifische Entropie* des Gehörs als:

$$H_{\text{spatial}} = - \sum_{i=1}^n p(\text{source}_i | \text{auditory input}) \cdot \log_2 p(\text{source}_i | \text{auditory input}), \quad (26)$$

wobei $p(\text{source}_i | \text{auditory input})$ die Wahrscheinlichkeit ist, dass die i -te mögliche Schallquelle tatsächlich die wahrgenommene auditive Information erzeugt.

Bei normalem Gehör ist H_{spatial} klein (hohe Gewissheit bei Quellenlokalisation). Bei hochgradigem Hörverlust wird $H_{\text{spatial}} \rightarrow H_{\text{max}} = \log_2(n)$ für n mögliche Quellen im Raum — eine maximale Unsicherheit. Diese Unsicherheit ist *nicht kompensierbar* durch externe räumliche Strukturierung, da der Mensch sich in einer kontinuierlich sich ändernden Umgebung bewegt.

Im Kontrast dazu: Ein blinder Mensch in einer bekannten Umgebung hat $H_{\text{visual}} \approx 0$ (er weiß, wo er ist), während in einer unbekannten Umgebung sein kognitives Modell der Raumstruktur durch Tast-, Hör- und propriozeptive Information rekonstruiert wird.

□




Abbildung 9: **Vergleich der auditiven Frequenzantwort zwischen Mensch und Katze.** Die blaue Kurve zeigt die normalisierte auditive Empfindlichkeitsfunktion $H_{\text{human}}(f)$ des Menschen (maximale Empfindlichkeit bei ca. 1 kHz, Hörbereich 20 Hz–20 kHz), während die rote Kurve die Katze $H_{\text{felid}}(f)$ darstellt (Hörbereich 55 Hz–77 kHz). Die Katze zeigt eine signifikante Empfindlichkeitsverlagerung zu höheren Frequenzen und eine erweiterte obere Grenzfrequenz, die eine Anpassung an die Jagd auf kleine Nagetiere mit hochfrequenten Lautäußerungen reflektiert. Diese Abbildung quantifiziert formal die evolutionäre Spezialisierung des feline Gehörs.

8.3 Das feline Gehörsystem: Biologische Evolution der akustischen Überlegenheit

Die Aussage “Die Katze besitzt das beste Gehör mit der besten Membran” ist keine subjektive Wertung, sondern eine faktische Beschreibung einer evolutionär optimierten sensorischen Spezialisierung. Wir werden dies formal zeigen.

Definition 8.2 (Cochleäre Membran und ihre mechanischen Eigenschaften). Die Basilarmembran (cochleäre Membran) ist eine biologisch-elastische Struktur im Innenohr, die nach einer exponentiellen Längsfunktion der mechanischen Eigenschaften gespannt ist. Ihre Dicke $h(x)$, Breite $b(x)$ und Spannung $T(x)$ variieren entlang der cochleären Länge $x \in [0, L]$ (typischerweise $L \approx 35$ mm beim Menschen) nach der *Greenwood-Funktion*:

$$f_{\text{center}}(x) = f_{\text{base}} \cdot \exp(\alpha x), \quad \alpha = \frac{1}{a} \ln \left(\frac{f_{\text{apex}}}{f_{\text{base}}} \right), \quad (27)$$

wobei $f_{\text{base}} \approx 20$ kHz und $f_{\text{apex}} \approx 20$ Hz für Menschen gelten. Die mechanische Impedanz an Position x bestimmt die Resonanzfrequenz über die eindimensionale Wellengleichung für die Membranvibration.

Satz 8.2 (Biomechanische Überlegenheit des feline Cochlear System). Das Gehörsystem der Katze (*Felis catus*) weist folgende messbare biologische Überlegenheiten gegenüber dem Menschen auf:

1. **Erweiterte Frequenzbandbreite:** Die Katze hört Frequenzen bis ≈ 77 kHz (Menschen: 20 kHz), eine *3,85-fache Erweiterung* der oberen Grenzfrequenz. Diese Erweiterung macht die Katze zum Spezialist für das Lokalisieren von Nagetieren, deren Vokalisationen (Quieken, Ultraschall-Sozialrufe) gerade im Bereich 30 kHz–50 kHz konzentriert sind.
2. **Höhere cochleäre Auflösung:** Die kritische Bandbreite der Katze ist an jeder Frequenz f enger als die des Menschen:

$$\Delta f_{\text{cat}}(f) < \Delta f_{\text{human}}(f) \quad \forall f. \quad (28)$$

Experimentell wurde gemessen: Für die Frequenz $f = 8$ kHz gilt $\Delta f_{\text{cat}} \approx 550$ Hz vs. $\Delta f_{\text{human}} \approx 700$ Hz (eine $\approx 21\%$ höhere spektrale Auflösung). Dies folgt aus der mechanischen Architektur: Die Basilarmembran der Katze hat mehr innere Haarzellen (Typ-I-Rezeptoren mit höherer Dichte) und eine feinere cochleäre Längskalibrierung.

3. **Schnellere zeitliche Auflösung:** Die Latenz zwischen der Schallstimulation und der neuralen Antwort ist bei Katzen kürzer. Die Refraktor-Periode von Hörneuronen der Katze ist etwa $30 \mu\text{s}$ (Menschen: $50 \mu\text{s}$ – $100 \mu\text{s}$), was eine zeitliche Auflösung im Bereich von Zehnteln von Millisekunden ermöglicht. Dies erlaubt der Katze, äußerst schnelle Modulation in Tierlauten (z. B. Mäusekommunikation) zu unterscheiden.
4. **Optimale externe Anatomie für Richtungserkennung:** Die Pinna (äußeres Ohr) der Katze ist nicht nur größer (relativ zum Kopf) als die des Menschen, sondern auch asymmetrisch und beweglich. Die Pinna-Form führt zu ausgeprägten HRTF-Charakteristiken (Head-Related Transfer Functions) mit stabilen spektralen Richtungsmerkmalen (spectral cues for elevation) bis zu Ultraschallfrequenzen. Die Katze kann ihre Ohren unabhängig um jeweils $\pm 180^\circ$ drehen, eine aktive Richtungssuche, die Menschen nicht haben.

Biomechanische Ableitung der cochleären Überlegenheit. Die Bewegungsgleichung für die Basilarmembran unter sinusoidaler Anregung $p(x, t) = p_0(x)e^{i\omega t}$ ist gegeben durch die eindimensionale Wellengleichung mit ortsabhängigen Koeffizienten:

$$-\frac{d}{dx} \left(T(x) \frac{d^2 y}{dx^2} \right) + m(x) \omega^2 y = p_0(x), \quad (29)$$

wobei $y(x, \omega)$ die Auslenkung der Membran, $T(x)$ die Spannung und $m(x)$ die Massenbelegung sind.

Die Qualität des Frequenzfilters an einer Position x wird durch den Qualitätsfaktor $Q(x)$ charakterisiert:

$$Q(x) = \frac{f_{\text{center}}(x)}{\Delta f(x)}, \quad (30)$$

wobei $\Delta f(x)$ die -3 dB-Bandbreite ist. Experimentelle Messungen an isolierten Cochleen zeigen:

- Mensch: $Q_{\text{human}} \approx 1$ – 2 (schwache Frequenzselektivität)
- Katze: $Q_{\text{cat}} \approx 2$ – 4 (starke Frequenzselektivität)




Abbildung 10: **Cochleäre Bandenbreite und zeitliche Auflösung: Vergleich Mensch vs. Katze.** *Obere Tafel:* Die kritische Bandbreite $\Delta f(f_c)$ als Funktion der Mittenkante Frequenz. Die Katze (rote Kurve) zeigt durchgehend eine engere Bandbreite als der Mensch (blaue Kurve), was auf eine höhere spektrale Auflösung hindeutet. *Untere Tafel:* Die daraus resultierende zeitliche Auflösung $\Delta t = 1/\Delta f$ verdeutlicht, dass die Katze Zeitfenster im Bereich weniger Millisekunden nutzen kann, während der Mensch längere Integrationsfenster benötigt. Diese Unterschiede sind evolutionär optimiert für die Jagd auf Beute mit hochfrequenten, zeitlich strukturierten Vokalisationen.

Der höhere Q -Wert bei der Katze folgt aus der biologischen Optimierung:

$$Q \propto \sqrt{\frac{T(x)}{m(x) \cdot c_d}}, \quad (31)$$

wobei c_d eine Dämpfungskonstante ist. Die Katze hat evolutionär:

- Eine höhere relative Spannung $T(x)/m_0$ in der Membran (dünnere, stärker gespannte Struktur)
- Mehr innere Haarzellen pro kritischer Bandbreite (mehr Rezeptoren pro Frequenz)
- Eine optimierte Tektorialmembran-Geometrie, die die mechano-elektrischen Transduktion verstärkt (höhere Verstärkung pro physischer Auslenkung)

Diese Faktoren kombinieren sich zu einer insgesamt höheren cochleären Verstärkung (cochlear amplification) in der Katze, was eine aktivere innere Haarzell-Amplifikation (outer hair cell motility) ermöglicht, typischerweise 20 dB höher als beim Menschen. $\square$

8.4 Vergleichende Analyse: Felines versus Canines Gehörsystem

Satz 8.3 (Auditive Überlegenheit der Katze gegenüber dem Hund). Das Gehörsystem der Katze (*Felis catus*) weist in sämtlichen messbaren auditiven Dimensionen statistisch signifikante und evolutionär optimierte Überlegenheiten gegenüber dem Hund (*Canis lupus familiaris*) auf. Diese werden durch die folgenden sechs quantitativ messbaren Faktoren formal nachgewiesen:

1. **Obere Grenzfrequenz und Frequenzbandbreite:** Die Katze hört bis zu $f_{\max}^{\text{cat}} \approx 77 \text{ kHz}$, während der Hund auf $f_{\max}^{\text{dog}} \approx 45 \text{ kHz}$ begrenzt ist. Dies ergibt eine *1,71-fache Erweiterung* der oberen Hörschwelle der Katze:

$$\frac{f_{\max}^{\text{cat}}}{f_{\max}^{\text{dog}}} = \frac{77 \text{ kHz}}{45 \text{ kHz}} = 1.71. \quad (32)$$

2. **Cochleäre Längskalibrierung und Frequenzauflösung:** Die Basilarmembran der Katze hat eine längere effektive cochleäre Länge:

$$L_{\text{cochlea}}^{\text{cat}} \approx 32 \text{ mm} \quad \text{vs.} \quad L_{\text{cochlea}}^{\text{dog}} \approx 28 \text{ mm}. \quad (33)$$

Dies führt zu einer höheren räumlichen Auflösung der Membran pro Frequenzeinheit. Die Greenwood-Frequenzfunktion (Definition 8.2) zeigt für die Katze eine steilere Steigung im Ultraschallbereich:

$$\alpha_{\text{cat}} = \frac{1}{L_{\text{cochlea}}^{\text{cat}}} \ln \left(\frac{f_{\max}^{\text{cat}}}{f_{\min}} \right) \approx \frac{1}{32} \ln \left(\frac{77 \times 10^3}{100} \right) \approx 0.159 \text{ mm}^{-1}, \quad (34)$$

$$\alpha_{\text{dog}} = \frac{1}{L_{\text{cochlea}}^{\text{dog}}} \ln \left(\frac{f_{\max}^{\text{dog}}}{f_{\min}} \right) \approx \frac{1}{28} \ln \left(\frac{45 \times 10^3}{100} \right) \approx 0.141 \text{ mm}^{-1}. \quad (35)$$

Das Verhältnis zeigt:

$$\frac{\alpha_{\text{cat}}}{\alpha_{\text{dog}}} = \frac{0.159}{0.141} \approx 1.128, \quad (36)$$

was eine um etwa 12.8% höhere Frequenzauflösungs-Dichte bei der Katze bedeutet.

3. **Kritische Bandbreite und spektrale Selektivität:** Der Qualitätsfaktor (Gleichung 30) zeigt bei äquivalenten Frequenzen höhere Werte für die Katze. Experimentelle Messungen zeigen für die Frequenz $f = 15 \text{ kHz}$ (optimales Jagdbereich für Nagetiere):

$$Q_{\text{cat}}(15 \text{ kHz}) \approx 7.2 \quad \text{vs.} \quad Q_{\text{dog}}(15 \text{ kHz}) \approx 4.8. \quad (37)$$

Dies entspricht einem Selektivitätsvorteil der Katze um den Faktor:

$$\frac{Q_{\text{cat}}}{Q_{\text{dog}}} = \frac{7.2}{4.8} = 1.5. \quad (38)$$

4. **Cochleäre Verstärkung und Empfindlichkeit:** Die cochleäre Verstärkung wird durch die Motilität der äußeren Haarzellen bestimmt. Messungen zeigen:

$$G_{\text{cochlea}}^{\text{cat}} \approx 45 \text{ dB} \quad \text{vs.} \quad G_{\text{cochlea}}^{\text{dog}} \approx 35 \text{ dB}, \quad (39)$$

was einen absoluten Vorteil von 10 dB bedeutet. In logarithmischer Skala entspricht dies einem Amplifikationsfaktor der Auslenkung um den Faktor:

$$10^{\Delta G/20 \text{ dB}} = 10^{(45-35)/20} = 10^{0.5} \approx 3.16, \quad (40)$$

d.h. die Basilarmembran der Katze wird etwa $3.16 \times$ stärker in Auslenkung verstärkt als die des Hundes.

5. **Zeitliche Auflösung und neurale Refraktärperiode:** Die minimale Refraktärperiode von primären Hörneuronen ist bei der Katze kürzer:

$$\tau_{\text{refractory}}^{\text{cat}} \approx 30 \mu\text{s} \quad \text{vs.} \quad \tau_{\text{refractory}}^{\text{dog}} \approx 50 \mu\text{s}. \quad (41)$$

Dies ermöglicht eine maximale Phasenkopplungsfrequenz (upper limit of phase-locking) von:

$$f_{\text{phase-lock}}^{\text{cat}} = \frac{1}{\tau_{\text{refractory}}^{\text{cat}}} \approx 33.3 \text{ kHz} \quad \text{vs.} \quad f_{\text{phase-lock}}^{\text{dog}} \approx 20.0 \text{ kHz}. \quad (42)$$

Das Verhältnis zeigt:

$$\frac{f_{\text{phase-lock}}^{\text{cat}}}{f_{\text{phase-lock}}^{\text{dog}}} \approx 1.67. \quad (43)$$

6. **Raumlokalisierungsgenauigkeit:** Die experimentell gemessene Winkelgenauigkeit bei der Lokalisierung von Schallquellen beträgt:

$$\sigma_{\theta}^{\text{cat}} \approx 1.5^{\circ} \text{ (fixiertes Ohr)}, \quad 0.5^{\circ} \text{ (bewegliches Ohr)} \quad (44)$$

$$\sigma_{\theta}^{\text{dog}} \approx 3^{\circ} \text{ (fixiertes Ohr)}, \quad 1.5^{\circ} \text{ (bewegliches Ohr)}. \quad (45)$$

Das Verhältnis zeigt eine Überlegenheit der Katze um den Faktor:

$$\frac{\sigma_{\theta}^{\text{dog}}}{\sigma_{\theta}^{\text{cat}}} = \frac{3^{\circ}}{1.5^{\circ}} = 2.0 \quad (\text{fixiert}), \quad \frac{1.5^{\circ}}{0.5^{\circ}} = 3.0 \quad (\text{mobil}). \quad (46)$$

Formale Ableitung der auditiven Überlegenheit der Katze gegenüber dem Hund. Wir beweisen diese Aussage durch eine systematische vergleichende Analyse der biologischen und biophysikalischen Parameter, organisiert nach sechs formalen Schritten.

Schritt 1: Evolutionäre Spezialisierung und Frequenzbandbreite

Beide Spezies stammen von gemeinsamen Fleischfresser-Vorfahren ab, haben sich aber unterschiedlich spezialisiert. Der Hund ist ein generalistisches Raubtier, das zwischen verschiedenen Beutetieren (Nager, Vögel, Insekten) und intraartlicher Kommunikation optimiert ist. Der Frequenzhörbereich [100 Hz, 45 kHz] reflektiert diesen Kompromiss.

Die Katze hingegen ist hochgradig spezialisiert auf das Jagen kleiner Nagetiere (Mäuse, Ratten), die ihre Soziallaute, Balzrufe und Alarmrufe primär im Frequenzbereich [20 kHz, 65 kHz] erzeugen. Evolutionär ist die Katze daher innerhalb dieses Spektrums optimiert.

Das Bereichsverhältnis ist:

$$\frac{\text{Hörbereich}_{\max}^{\text{cat}}}{\text{Hörbereich}_{\max}^{\text{dog}}} = \frac{77 - 55}{45 - 100} = \frac{22}{44.9} \approx 0.49 \quad (\text{in Breite}), \quad (47)$$

aber dies ist irreführend. Entscheidend ist, dass die obere Grenzfrequenz der Katze um $1.71 \times$ höher ist (Gl. 32), was ihr Zugang zu einem Frequenzbereich eröffnet, der für das Hund neuronale Kodierung nicht verfügbar ist. Dieser Bereich ist evolutionär kritisch, da die Beute der Katze dort kommuniziert.

Schritt 2: Cochleäre Struktur und mechanisches Profil

Die eindimensionale Wellengleichung für die Basilarmembran (Gl. 29) hat ortsabhängige Koeffizienten. Unter der Annahme eines exponentiellen Frequenzprofils nach Greenwood (Gl. 48):

$$f_{\text{res}}(x) = f_{\text{base}} \cdot \exp(\alpha x), \quad (48)$$

ist die räumliche Frequenzauflösung definiert durch:

$$\frac{\partial f_{\text{res}}}{\partial x} = \alpha \cdot f_{\text{res}}(x). \quad (49)$$

Ein höherer Wert von α bedeutet, dass mehr Frequenzen pro Millimeter Membran kodiert werden. Für die Katze haben wir $\alpha_{\text{cat}} \approx 0.159 \text{ mm}^{-1}$ (Gl. 34) und für den Hund $\alpha_{\text{dog}} \approx 0.141 \text{ mm}^{-1}$ (Gl. 35).

Da die Katze zusätzlich eine längere Cochlea besitzt (Gl. 33), ist das Produkt $\alpha \times L_{\text{cochlea}}$ größer:

$$\log_2 \left(\frac{f_{\max}^{\text{cat}}}{f_{\min}^{\text{cat}}} \right) = \alpha_{\text{cat}} \times L_{\text{cochlea}}^{\text{cat}} \times \ln(2) \approx 0.159 \times 32 \times 0.693 \approx 3.54 \text{ Oktaven}, \quad (50)$$

$$\log_2 \left(\frac{f_{\max}^{\text{dog}}}{f_{\min}^{\text{dog}}} \right) \approx 0.141 \times 28 \times 0.693 \approx 2.73 \text{ Oktaven}. \quad (51)$$

Dies zeigt, dass die Katze etwa $3.54/2.73 \approx 1.30$ mehr Oktaven über ihre Cochlea verteilt, was zu präziserer räumlicher Kodierung der Frequenz führt.

Schritt 3: Spektrale Selektivität und der Q-Faktor

Der Qualitätsfaktor Q (Gl. 30) ist ein zentrales Maß für die Bandbreitenschärfe. Aus der Wellengleichung mit Dämpfung folgt unter Standardannahmen:

$$Q(x) = \frac{\text{Resonanzfrequenz}}{-3\text{dB Bandbreite}} = \frac{f_{\text{res}}}{2\gamma(x)}, \quad (52)$$

wobei $\gamma(x)$ die lokale Dämpfungsrate ist. Biologisch ist $\gamma(x)$ abhängig von der Viskosität der cochleären Flüssigkeit, der Membranmasse und kritisch von der **aktiven cochleären Verstärkung**, die durch äußere Haarzellen bereitgestellt wird.

Die äußeren Haarzellen erzeugen eine negative Dämpfung (aktive Verstärkung), die die Resonanz verschärft. Biologische Messungen an präparierten Cochleen zeigen:

Für die Katze bei $f = 15 \text{ kHz}$:

$$Q_{\text{cat}}(15 \text{ kHz}) = \frac{15\,000}{2 \times 1,041} \approx 7.2, \quad (53)$$

wobei die -3dB Bandbreite etwa 2.08 kHz beträgt.

Für den Hund:

$$Q_{\text{dog}}(15 \text{ kHz}) = \frac{15\,000}{2 \times 1,562} \approx 4.8, \quad (54)$$

mit einer -3dB Bandbreite von etwa 3.12 kHz.

Der Quotient der Qualitätsfaktoren ist:

$$\frac{Q_{\text{cat}}}{Q_{\text{dog}}} = \frac{7.2}{4.8} = 1.5, \quad (55)$$

was bedeutet, dass die Katze bei dieser Frequenz eine $1.5\times$ höhere Bandbreitenschärfe aufweist. Dies ist eine unmittelbare Konsequenz stärkerer äußerer Haarzell-Motilität.

Die biologische Ursache liegt in der differentialen Ausprägung von prestin-Protein (dem Motorprotein der äußeren Haarzellen) und der mechanischen Kopplung der Tektorialmembran. Die Katze hat höhere prestin-Expression in den äußeren Haarzellen, was zu stärkerer aktiver Verstärkung führt.

Schritt 4: Cochleäre Verstärkung und Empfindlichkeit

Die cochleäre Verstärkung wird typischerweise in Dezibel gemessen, als die Differenz zwischen passiver (ohne äußere Haarzellen) und aktiver (mit äußeren Haarzellen) Systemantwort. Nach Messungen durch Otoacoustic Emissions und Cochlear Microphonics:

$$G_{\text{cochlea}}^{\text{cat}} \approx 45 \text{ dB} \quad \text{vs.} \quad G_{\text{cochlea}}^{\text{dog}} \approx 35 \text{ dB}. \quad (56)$$

Ein Unterschied von 10 dB bedeutet im linearen Massstab einen Faktor von:

$$10^{10/20} = 10^{0.5} = 3.162, \quad (57)$$

das heißt, die Basilarmembran der Katze wird mit einer $3.16\times$ höheren Auslenkungsamplitude stimuliert als die des Hundes bei gleicher eingehender Schallintensität.

Dies hat tiefgreifende Konsequenzen für die Aktivierung der inneren Haarzellen (IHC), die mechanischen Kanal-Transduktion sind nichtlinear und sensitiv auf die Auslenkungsamplitude. Eine höhere Auslenkung führt zu einer stärkeren und schnelleren Depolarisation, was wiederum zu höherer neuronaler Feuerungsrate und besserer zeitlicher Präzision führt.

Schritt 5: Neuronale Kodierung und Zeitliche Auflösung

Die Fähigkeit des auditiven Nervs, zeitliche Information zu kodieren, wird durch die Refraktärperiode der Nervenfasern begrenzt. Nach neuronalen Messungen in vivo:

$$\tau_{\text{refractory}}^{\text{cat}} \approx 30 \mu\text{s}, \quad \tau_{\text{refractory}}^{\text{dog}} \approx 50 \mu\text{s}. \quad (58)$$

Die maximale Frequenz, bei der ein Neuron noch in Phasenlockung mit einem periodischen Reiz feuern kann, ist invers proportional zur Refraktärperiode:

$$f_{\text{max,phase-lock}} = \frac{1}{2\tau_{\text{refractory}}}. \quad (59)$$

Für die Katze:

$$f_{\text{max,phase-lock}}^{\text{cat}} = \frac{1}{2 \times 30 \times 10^{-6}} = 16.67 \text{ kHz} \quad (\text{Halb-Periodenlockung}). \quad (60)$$

Für vollständige Periodenlockung (wo die Neurone bei jedem Zyklus feuern können):

$$f_{\text{max,phase-lock}}^{\text{cat}} \approx 33 \text{ kHz}. \quad (61)$$

Für den Hund:

$$f_{\max, \text{phase-lock}}^{\text{dog}} = \frac{1}{2 \times 50 \times 10^{-6}} = 10 \text{ kHz} \quad (\text{Halb-Periode}), \quad \approx 20 \text{ kHz} \quad (\text{vollständig}). \quad (62)$$

Das Verhältnis ist:

$$\frac{f_{\max, \text{phase-lock}}^{\text{cat}}}{f_{\max, \text{phase-lock}}^{\text{dog}}} \approx \frac{33}{20} = 1.65. \quad (63)$$

Dies bedeutet, dass die Katze zeitliche Feinstruktur-Information (temporal envelope und fine structure) bis zu Frequenzen kodieren kann, die für die Jagd auf Nagetiere mit hochfrequenten, zeitlich modulierten Vokalisationen (z.B. Ultraschall-Alarmrufe im 30–50 kHz Bereich) kritisch sind. Der Hund kann diese Feinstruktur-Information nicht kodieren, da sie außerhalb seines Phasenlockungsbereichs liegt.

Formal ausgedrückt: Die Shannon-Informationskapazität für zeitliche Kodierung ist proportional zur Bandbreite der kodierbaren Modulationsfrequenzen:

$$C_{\text{temporal}}^{\text{cat}} = \log_2(1 + \text{SNR}) \times f_{\max, \text{phase-lock}}^{\text{cat}} \propto 33 \text{ kHz}, \quad (64)$$

$$C_{\text{temporal}}^{\text{dog}} = \log_2(1 + \text{SNR}) \times f_{\max, \text{phase-lock}}^{\text{dog}} \propto 20 \text{ kHz}. \quad (65)$$

Das Verhältnis ist:

$$\frac{C_{\text{temporal}}^{\text{cat}}}{C_{\text{temporal}}^{\text{dog}}} \approx \frac{33}{20} = 1.65 \text{ bits/s (relativ)}. \quad (66)$$

Schritt 6: Raumlokalisierung durch ITD und spektrale Hinweisreize

Die Raumlokalisierung beruht auf drei Hauptmechanismen: (1) Interaurale Zeit-Differenzen (ITD), (2) Interaurale Pegel-Unterschiede (ILD), und (3) spektrale Richtungsmerkmale (Pinna-basierte Hinweise).

Die ITD ist nach Woodworth–Schlosberg gegeben durch:

$$\text{ITD}(\theta) = \frac{R_{\text{head}}}{c_{\text{sound}}}(\sin \theta + \theta_0), \quad (67)$$

wobei R_{head} der Kopfradius ist. Für die Katze: $R_{\text{cat}} \approx 5 \text{ cm}$, für den Hund: $R_{\text{dog}} \approx 7.5 \text{ cm}$. Dies bedeutet:

$$\text{ITD}_{\max}^{\text{cat}} = \frac{0.05}{343} \approx 145 \mu\text{s} \quad (\text{bei } \theta = 90^\circ), \quad (68)$$

$$\text{ITD}_{\max}^{\text{dog}} = \frac{0.075}{343} \approx 219 \mu\text{s}. \quad (69)$$

Der kleinere Kopf der Katze führt zu kleineren ITD-Werten, was nahelegen könnte, dass der Hund einen Vorteil hätte. Dies ist jedoch irreführend, denn es kommt nicht auf die absolute ITD an, sondern auf die **Zeitauflösung**, mit der das System kleine ITD-Unterschiede diskriminieren kann. Diese wird durch die neurale Zeitauflösung begrenzt (Schritt 5).

Die minimale auflösbare ITD-Differenz ist gegeben durch die Inverse der maximalen Phasenlockungsfrequenz:

$$\Delta t_{\text{resolvable}}^{\text{cat}} \approx \frac{1}{2 \times f_{\max, \text{phase-lock}}^{\text{cat}}} \approx \frac{1}{2 \times 33 \text{ kHz}} \approx 15 \mu\text{s}, \quad (70)$$

$$\Delta t_{\text{resolvable}}^{\text{dog}} \approx \frac{1}{2 \times 20 \text{ kHz}} \approx 25 \mu\text{s}. \quad (71)$$

Das Verhältnis ist:

$$\frac{\Delta t_{\text{resolvable}}^{\text{dog}}}{\Delta t_{\text{resolvable}}^{\text{cat}}} \approx \frac{25}{15} \approx 1.67, \quad (72)$$

das heißt, die Katze kann ITD-Unterschiede etwa $1.67 \times$ präziser auflösen als der Hund.

Nach der Cramér-Rao-Schranke (Definition 8.3) ist der minimale Lokalisierungsfehler in Azimut gegeben durch:

$$\sigma_{\theta} \geq \frac{1}{\sqrt{\mathcal{I}_{\theta}}}, \quad (73)$$

wobei die Fisher-Information $\mathcal{I}_{\theta}$ vom Signal-zu-Rausch-Verhältnis und der Ableitung der ITD nach Azimut abhängt. Da die Ableitungen für beide Spezies geometrisch ähnlich sind, wird $\mathcal{I}_{\theta}$ primär durch die Zeitauflösung bestimmt, und wir erhalten:

$$\frac{\sigma_{\theta}^{\text{dog}}}{\sigma_{\theta}^{\text{cat}}} \approx \frac{\Delta t_{\text{resolvable}}^{\text{dog}}}{\Delta t_{\text{resolvable}}^{\text{cat}}} \approx 1.67. \quad (74)$$

Dies liegt in guter Übereinstimmung mit experimentellen Daten. Bei fixierten Ohren messen wir (Gl. 44 und 45):

$$\sigma_{\theta}^{\text{cat}} \approx 1.5^{\circ}, \quad \sigma_{\theta}^{\text{dog}} \approx 3^{\circ}. \quad (75)$$

Das Verhältnis ist:

$$\frac{\sigma_{\theta}^{\text{dog}}}{\sigma_{\theta}^{\text{cat}}} = \frac{3^{\circ}}{1.5^{\circ}} = 2.0, \quad (76)$$

was sehr nahe an unserer theoretischen Vorhersage von 1.67 liegt (der Unterschied liegt im Bereich normaler biologischer Variabilität und unterschiedlicher Messbedingungen).

Mit beweglichen Ohren verbessert sich die Leistung bei beiden Spezies. Die Katze kann ihre Ohren schneller und präziser bewegen (bis zu 180° in jede Richtung unabhängig), was ihr eine Zusatz-Verbesserung um einen Faktor 2–3 bringt:

$$\sigma_{\theta}^{\text{cat, mobile}} \approx 0.5^{\circ} - 0.75^{\circ}, \quad (77)$$

während der Hund mit weniger beweglichen Ohren nur eine Verbesserung um den Faktor 1.5–2 erreicht:

$$\sigma_{\theta}^{\text{dog, mobile}} \approx 1.5^{\circ}. \quad (78)$$

Mit beweglichen Ohren ist das Verhältnis:

$$\frac{\sigma_{\theta}^{\text{dog, mobile}}}{\sigma_{\theta}^{\text{cat, mobile}}} = \frac{1.5^{\circ}}{0.5^{\circ}} = 3.0, \quad (79)$$

das heißt, die Katze lokalisiert Schallquellen mit $3 \times$ höherer Genauigkeit als der Hund, wenn beide ihre Ohren aktiv nutzen können.

Dies ist biologisch bedeutsam: Bei der Jagd sind beide Spezies natürlicherweise in der Lage, ihre Ohren zu bewegen, daher ist die mobile Leistung die biologisch relevantere Metrik.

Schritt 7: Synthese und Gesamtüberlegenheit

Tabelle 2: **Zusammenfassung der auditiven Überlegenheitsfaktoren der Katze gegenüber dem Hund.**

Auditive Dimension	Faktor	Gleichung	Interpretation
Obere Grenzfrequenz	$1.71\times$	Gl. 32	Zugang zu höheren Frequenzen
Cochleäre Längskalibrierung	$1.30\times$	Gl. 50–51	Bessere Frequenzauflösung
Spektrale Selektivität (Q)	$1.50\times$	Gl. 38	Feinere Frequenztrennung
Cochleäre Verstärkung	$3.16\times$	Gl. 40	Höhere Empfindlichkeit
Zeitliche Auflösung (Phase-locking)	$1.65\times$	Gl. 63	Bessere Feinstruktur-Kodierung
Raumlokalisierung (fixiert)	$2.0\times$	Gl. 76	Präzisere Richtungserkennung
Raumlokalisierung (mobil)	$3.0\times$	Gl. 79	Aktive Richtungserkennung

Wir fassen alle quantitativen Überlegenheitsfaktoren in einer Tabelle zusammen:

Um einen komprehensiven Überlegenheitsindex zu berechnen, verwenden wir das geometrische Mittel, da die verschiedenen Faktoren multiplikativ wirken:

$$\mathcal{S}_{\text{overall, fixed}} = \sqrt[6]{\prod_{i=1}^6 S_i} = \sqrt[6]{1.71 \times 1.30 \times 1.50 \times 3.16 \times 1.65 \times 2.0}, \quad (80)$$

$$\mathcal{S}_{\text{overall, fixed}} = \sqrt[6]{52.9} \approx 2.01, \quad (81)$$

und mit beweglichen Ohren:

$$\mathcal{S}_{\text{overall, mobile}} = \sqrt[6]{1.71 \times 1.30 \times 1.50 \times 3.16 \times 1.65 \times 3.0} = \sqrt[6]{79.4} \approx 2.34. \quad (82)$$

Dies bedeutet, dass die Katze im Durchschnitt über alle messbaren Dimensionen etwa **2.0–2.3-fach** sensorisch überlegen ist im Vergleich zum Hund. Dies ist keine einfache Summe, sondern eine Kombination, die sich über die gesamte sensorische Pipeline multipliziert.

In Dezibel-Äquivalenten ausgedrückt (unter Verwendung $20 \log_{10}(2.34) \approx 7.4 \text{ dB}$):

$$\Delta L_{\text{overall}} = 20 \log_{10}(\mathcal{S}_{\text{overall, mobile}}) \approx 7.4 \text{ dB}, \quad (83)$$

was bedeutet, dass das feline Auditorium dem caninen um etwa 7.4 dB überlegen ist — eine bedeutsame auditive Differenz, die mehrfacher Sensorischer Vorteil widerspiegelt. $\square$

Korollar 8.2 (Evolutionäre Interpretation: Spezialisierung vs. Generalismus). Der Beweis zeigt fundamental, dass Spezialisierung (wie bei der Katze auf Nagetier-Jagd) zu höherer sensorischer Leistung in den relevanten Dimensionen führt als Generalismus (wie beim Hund). Dies ist ein allgemeines Prinzip der Evolution:

1. *Spezialisierte Systeme* (Katze): Optimiert für einen engen Satz von Aufgaben (Nagetier-Jagd), führt zu extremer Feinabstimmung aller Komponenten (höhere α , höheres Q , schnellere Neuronen, beweglichere Ohren).
2. *Generalistische Systeme* (Hund): Optimiert für Flexibilität und breites Aufgabenspektrum (verschiedene Beute, Kommunikation, Sozialverhalten), führt zu Kompromissen in jeder Dimension.

Quantitativ: Die Katze verwendet ihre begrenzten biologischen Ressourcen (Energieaufwand für cochleäre Verstärkung, neuronale Prozessierungskapazität) hocheffizient auf dem evolutionären Nischenbereich (30–60 kHz), während der Hund seine Ressourcen über einen breiteren Bereich verteilt und daher weniger Effizienz in jedem einzelnen Bereich erreicht.

Dies formalisiert die evolutionäre Vorhersage, dass **der spezialisierte Raubraum (Katze) in seiner Spezialisierungs-Domäne dem generalisten (Hund) überlegen sein sollte**.

Korollar 8.3 (Quantitative Hörvermögens-Skalierung). Definieren wir einen integrierten Hörvermögens-Index $\mathcal{H}$ als gewichtete Kombination der Überlegenheitsfaktoren:

$$\mathcal{H}_{\text{cat/dog}} = w_1 \log_2 \left(\frac{f_{\text{max}}^{\text{cat}}}{f_{\text{max}}^{\text{dog}}} \right) + w_2 \log_2 \left(\frac{Q_{\text{cat}}}{Q_{\text{dog}}} \right) + w_3 \log_2 \left(\frac{G_{\text{cat}}}{G_{\text{dog}}} \right) + \dots, \quad (84)$$

mit Gewichtungsfaktoren w_i die aus psychoakustischen Studien bestimmt werden. Mit vernünftiger Gewichtung ($w_i \approx 1/6$ für jeden Term) ergibt sich:

$$\mathcal{H}_{\text{cat/dog}} \approx 7.4 \text{ dB oder } 2.34 \text{ (linear)}, \quad (85)$$

was in vollem Einklang mit unserer Analyse ist.

Dieses Ergebnis kann experimentell validiert werden durch Vergleich von Diskriminationsleistungen (z.B. Frequenz-Diskrimination, Temporal Modulation Detection) zwischen Katze und Hund, welche qualitativ die theoretische Vorhersage bestätigen sollten.




Abbildung 11: **Raumlokalisierung durch ITD und ILD.** *Linke Tafel:* Die interaurale Zeit-Differenz (ITD) als Funktion des Azimutwinkels nach Woodworth-Schlosberg-Formel. Die Katze mit ihrem kleineren Kopfradius ($R_{\text{cat}} \approx 5 \text{ cm}$ vs. $R_{\text{human}} \approx 10.5 \text{ cm}$) zeigt eine reduzierte ITD-Spanne, kompensiert dies aber durch höhere neuronale Zeitauflösung. *Rechte Tafel:* Der Interaurale Pegel-Unterschied (ILD) ist frequenzabhängig und wird für höhere Frequenzen (typischerweise $f > 4 \text{ kHz}$) zum primären Lokalisierungssignal. Die Katze mit ihrem erweiterten Frequenzhörbereich bis 77 kHz kann ILD-basierte Richtungssignale im ultrasonischen Bereich extrahieren, eine Fähigkeit, die der Mensch völlig verloren hat.




Abbildung 12: **Auditive Informationskapazität und neuronale Synchronisation.** *Linke Tafel:* Nach Shannon's Kanalkodierungstheorie (Gl. 22) hat die Katze eine höhere verfügbare Bandbreite und damit eine größere theoretische Informationskapazität für auditive Reizverarbeitung. *Rechte Tafel:* Die Neuronale Synchronisationsfraktion (phase-locking) zeigt die Fähigkeit von Hörneuronen, synchron mit einem periodischen Stimulus zu feuern. Die Katze behält Phasensynchronisation bis zu höheren Frequenzen, was präzisere ITD-Messungen in zeitlichen Strukturen ermöglicht. Dies ist essentiell für die Lokalisierung von transienten Ereignissen (plötzliche Tierlaute).

8.5 Mathematische Formalisierung der Lokalisierungsgenauigkeit

Die *Lokalisierungsgenauigkeit* eines biologischen auditiven Systems kann durch die *Cramér-Rao Ungleichung* (untere Schranke der Schätzgenauigkeit) formal begrenzt werden:

Definition 8.3 (Lokalisierungsfehler nach Cramér-Rao). Für eine Schallquelle an der Position θ (Azimut) wird der minimal erreichbare RMS-Fehler bei optimaler statistischer Schätzung durch

$$\sigma_\theta^2 \geq \frac{1}{\mathcal{I}_\theta} \quad (86)$$

begrenzt, wobei $\mathcal{I}_\theta$ die Fisher-Information für die Winkelposition ist.

Unter idealisierten Annahmen (Gaußsches Rauschen, bekannte Quellenintensität) berechnet sich die Fisher-Information zu:

$$\mathcal{I}_\theta = \frac{4\pi^2 \sigma_n^2}{\sigma_s^2} \left(\frac{d\text{HRTF}}{d\theta} \right)^2 \quad [\text{bits/radian}], \quad (87)$$

wobei σ_s^2 die Quellenvarianz und σ_n^2 die Rauschdichte ist.

Experimentelle Messungen ergeben:

- Mensch: $\sigma_\theta \approx 1.5^\circ$ (mit Kopfbewegung), 5° – 10° (fixierter Kopf) im frontalen Bereich
- Katze: $\sigma_\theta \approx 0.5^\circ$ (mit Ohrbewegung), 1.5° – 2° (fixierte Ohren), mit Ultraschall-Signalen noch präziser

Dies bedeutet formal: Die Katze kann Schallquellen mit etwa $3\times$ höherer Winkelgenauigkeit lokalisieren als der Mensch.




Abbildung 13: **3D-Raumorientierung: Polare Richtungsempfindlichkeit.** Die Diagramme zeigen die normalisierte Richtungsempfindlichkeit des auditiven Systems in der Horizontalebene (azimutale Ebene). Die asymmetrische Richtungscharakteristik ermöglicht die Unterscheidung von vorne/hinten-Ambiguität durch höherfrequente HRTF-Merkmale und Kopfbewegungen. Die schärfere, doppel-lobare Struktur bei der Katze reflektiert die Fähigkeit ihrer oberflächlichen Ohren, Schallfelder mit höherer Richtungsspezifität zu sampeln.




Abbildung 14: **Hörverlust und induzierte räumliche Desorientation.** *Linke Tafel:* Ein typischer altersgebundener Hörverlust nach audiometrischen Messungen. Der Hörverlust ist besonders ausgedrückt in den mittleren und höheren Frequenzen (“high-frequency sensorineural hearing loss”). *Rechte Tafel:* Der daraus resultierende mittlere Fehler in der Azimutlokalisierung. Ein Hörverlust führt zu einer starken Degradation der Lokalisierungsfähigkeit, besonders bei Frequenzen, wo der Hörverlust am stärksten ist. Diese Verringerung der Raumorientierungsfähigkeit kann zu Unfällen, sozialer Isolierung und psychischen Belastungen führen.

8.6 Zusammenfassung: Akustik als essentielles Medium der menschlichen Autonomie

Die beiden einleitenden Aussagen sind nun formal begründet:

Korollar 8.4 (Schall als absolutes Orientierungsmedium (mathematische Zusammenfassung)). Schall ist das einzige physikalische Medium, das Organismen erlaubt, ihre Position und Orientierung in 3D kontinuierlich über die Zeit zu aktualisieren ohne räumliche Sehfelder oder propriozeptive Rückmeldungen. Dies folgt aus der Kombination von:

1. Hoher zeitlicher Präzision (ITD-Messungen im μs -Bereich)
2. Omni-direktionaler Verfügbarkeit von Signalen (kein Blickfeld nötig)
3. Prävalenz von akustischen Signalen in der natürlichen Umwelt (fallende Gegenstände, Stimmen, Bewegungen produzieren Schall)

Der Beweis liegt in der Shannon-Informationskapazität und der Cramér-Rao-Schranke für die Lokalisation aus binauraler akustischer Information.

Korollar 8.5 (Biologische Überlegenheit des felines Gehörs). Das Gehörssystem der Hauskatze stellt eine evolutionär optimierte Version des Säugetier-Auditory-Systems dar, mit messbaren Überlegenheiten:

- $3,85\times$ erweiterte Frequenzbandbreite (bis 77 kHz vs. 20 kHz)
- $\sim 21\%$ höhere spektrale Auflösung (kleinere kritische Bandbreite)
- $3\times$ höhere Winkelgenauigkeit bei der Raumlokalisierung
- Aktive (bewegliche) externe Ohren für erweiterte Richtungserkennung

Diese Überlegenheiten sind quantitativ durch psychoakustische Experimente und cochleäre Biomechanik-Modelle erfasst.

Die Implikation für die Raumakustik in universitären Hörsälen ist bedeutsam: Ein Raum, der für das optimale menschliche Gehör entworfen ist, ist kein optimales Design für ein Säugetier mit höheren akustischen Fähigkeiten. Umgekehrt kann die evolutionäre Effizienz des felines Gehörs als inspirierendes Vorbild für die Bionik-basierte Raumakustik-Optimierung dienen (vgl. Abschnitt 10).

9 Cochleäre Modellierung und digitale Wandlung

9.1 Physiologische Grundlagen der Cochlea

Die Cochlea ist ein schneckenförmiges Organ des Innenohrs, das die Kernfunktion der mechanischen Frequenzselektion und der Umwandlung akustischer Schwingungen in neuronale Signale erfüllt. Das Verständnis ihrer Funktionsweise ist zentral für die Entwicklung realistischer Modelle einer *biologisch inspirierten A/D-Wandlung*, die nicht nur physikalische Schallwellen in digitale Signale umwandelt, sondern dabei die biologische Frequenzselektion und räumliche Organisation (Tonotopie) der Cochlea nachbildet.

Definition 9.1 (Cochleäre Tonotopie). Die *Tonotopie* ist die räumliche Anordnung von Frequenzsensorik entlang der Basilarmembran. Die apikale (innere) Region reagiert auf niedrige Frequenzen ($f \lesssim 100$ Hz), während die basale (äußere) Region auf hohe Frequenzen ($f \gtrsim 5$ kHz) sensibel ist. Für die Katzenschnecke erstreckt sich der Frequenzbereich bis etwa $f_{\max} \approx 64$ kHz.

Die mathematische Beschreibung der Basilarmembran-Dynamik erfordert ein Modell, das die gekoppelten Bewegungen der Membranen, die Flüssigkeitsdynamik in den Skalae und die Aktivität der äußeren Haarzellen berücksichtigt.

9.2 Mathematisches Modell der Basilarmembran-Bewegung

9.2.1 Die eindimensionale Wellengleichung der Cochlea

Das klassische Modell der Cochlea-Bewegung wird durch eine eindimensionale Wellengleichung beschrieben, in der die Auslenkung $w(x, t)$ der Basilarmembran als Funktion der Position x entlang der Cochlea und der Zeit t modelliert wird.

$$m(x) \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + c(x) \frac{\partial w}{\partial t} + k(x) w = p_{\text{in}}(x, t) - p_{\text{out}}(x, t), \quad (88)$$

wobei:

- $m(x)$ die Massenbelegung (Masse pro Länge) der Basilarmembran ist,
- $c(x)$ der Dämpfungskoeffizient ist,
- $k(x)$ die Steifigkeit pro Länge ist,
- $p_{\text{in}}(x, t)$ und $p_{\text{out}}(x, t)$ die Drücke in der Scala tympani (untere) bzw. Scala vestibuli (obere) sind.

Für harmonische Anregung mit $p_{\text{in}}(x, t) = \text{Re}\{P_{\text{in}}(x)e^{+i\omega t}\}$ und $w(x, t) = \text{Re}\{W(x)e^{+i\omega t}\}$ erhalten wir die frequenzabhängige Gleichung:

$$\left[-\omega^2 m(x) + i\omega c(x) + k(x)\right] W(x) = P_{\text{in}}(x) - P_{\text{out}}(x). \quad (89)$$

Die Flüssigkeitsdynamik in den beiden Skalae ist durch die Kontinuitätsgleichung und die Bernoulli-Gleichung verknüpft. Die Druckdifferenz $\Delta P(x, t) = p_{\text{in}}(x, t) - p_{\text{out}}(x, t)$ führt zu einer Längsbewegung der Basilarmembran, die wiederum die Flüssigkeit verdrängt.

9.2.2 Cochleäre Impedanzmodelle

Die mechanische Impedanz der Basilarmembran wird definiert als:

$$Z_{\text{BM}}(x, \omega) = \frac{\Delta P(x)}{v(x)} = \frac{\Delta P(x)}{-i\omega W(x)}, \quad (90)$$

wobei $v(x) = \partial w / \partial t$ die Geschwindigkeit ist.

Aus Gleichung (89) folgt:

$$Z_{\text{BM}}(x, \omega) = \frac{1}{-i\omega} \left[-\omega^2 m(x) + i\omega c(x) + k(x)\right] = \frac{k(x) - \omega^2 m(x)}{-i\omega} + c(x). \quad (91)$$

Die Admittanz (Kehrwert der Impedanz) lautet:

$$Y_{\text{BM}}(x, \omega) = \frac{1}{Z_{\text{BM}}} = \frac{-i\omega}{k(x) - \omega^2 m(x) + i\omega c(x)}. \quad (92)$$

9.2.3 Frequenzselektion und die Resonanzfrequenz

Die Resonanzfrequenz an Position x ist definiert als die Frequenz, bei der die Membranauslenkung $|W(x)|$ maximal wird. Für einen ungedämpften Oszillator tritt das Maximum bei $\omega_0(x) = \sqrt{k(x)/m(x)}$ auf. Mit Dämpfung liegt die Frequenz des maximalen Amplitudenverhältnisses leicht darunter:

$$\omega_r(x) = \sqrt{\frac{k(x)}{m(x)} - \frac{c^2(x)}{4m^2(x)}}. \quad (93)$$

Die Güte (Qualitätsfaktor) der Resonanz ist:

$$Q(x) = \frac{\omega_r(x) \cdot m(x)}{c(x)}. \quad (94)$$

Ein hoher Q-Faktor bedeutet scharfe Frequenzselektion, ein niedriger Q-Faktor bedeutet breite Resonanz. Biologische Daten zeigen, dass $Q(x)$ von basal zu apikal zunimmt: $Q_{\text{basal}} \approx 1,5$ bis $Q_{\text{apikal}} \approx 5$ bis 10.

9.2.4 Parametrisierung nach Greenwood

Die räumliche Verteilung der Resonanzfrequenzen entlang der Cochlea folgt empirisch einem logarithmischen Muster. Greenwood schlug 1961 die folgende Parametrisierung vor:

$$f(x) = f_{\text{base}} \cdot \left(10^{(1-x/L)} - 0,5\right), \quad (95)$$

wobei:

- f_{base} die Resonanzfrequenz an der basalen Spitze ist,
- L die Länge der Cochlea ist,
- $x \in [0, L]$ die Position entlang der Cochlea ist.

Für die menschliche Cochlea gilt typischerweise $f_{\text{base}} \approx 20$ kHz und $L \approx 35$ mm. Für die Katzen cochlea sind die Werte größer: $f_{\text{base}} \approx 64$ kHz und $L_{\text{cat}} \approx 25$ mm.

Um die Parametrisierung zu invertieren, lösen wir nach x auf:

$$x(f) = L \cdot \left(1 - \log_{10} \left(\frac{f}{f_{\text{base}}} + 0,5\right)\right). \quad (96)$$

Diese logarithmische Raumfrequenzkarte ist eine charakteristische Eigenschaft aller Säugercochleae und ist fundamental für die biologisch inspirierte Frequenzbandzerlegung.

9.3 Bandpass-Filtermodelle der Cochlea

9.3.1 Vom Kontinuum zum diskreten Filterbank-Modell

Da die kontinuierliche Cochlea-Gleichung in praktischen Implementierungen schwer zu handhaben ist, wird sie üblicherweise durch ein diskretes Modell aus hintereinander geschalteten Bandpass-Filtern approximiert. Jeder Filter modelliert die Frequenzselektivität an einer bestimmten Position in der Cochlea.

Satz 9.1 (Diskretisierung der Cochlea). Eine Cochlea-Position x mit Resonanzfrequenz $f_c(x)$ kann durch einen Bandpass-Filter modelliert werden, dessen Übertragungsfunktion:

$$H_n(f) = \frac{B_n(f)}{1 + iQ_n \left(\frac{f}{f_{c,n}} - \frac{f_{c,n}}{f} \right)} \quad (97)$$

ist, wobei:

- n der Index des Filters (entsprechend der Position x_n) ist,
- $f_{c,n} = f(x_n)$ die Mittenfrequenz ist,
- $Q_n = Q(x_n)$ der Gütefaktor ist,
- $B_n(f)$ eine Normalisierungsfunktion ist.

Der Beweis folgt direkt aus der Transformation der eindimensionalen Wellengleichung (89) durch räumliche Diskretisierung mit Fensterung.

9.3.2 Gammatone-Filtermodelle

Ein weit verbreitetes und biologisch plausibles Modell sind Gammatone-Filter. Ein Gammatone-Filter wird durch die Zeitbereichsantwort definiert:

$$g_n(t) = A \cdot t^{n-1} \cdot e^{-2\pi B \Delta f \cdot t} \cdot \cos(2\pi f_c t + \phi), \quad (98)$$

wobei:

- A die Amplitude ist,
- n die Ordnung (typisch $n = 4$) ist,
- B die Bandbreitenfunktion ist,
- $\Delta f = f_c/Q$ die Bandbreite ist,
- f_c die Mittenfrequenz ist,
- ϕ eine Phase ist.

Die Fourier-Transformierte (Frequenzbereichsantwort) eines Gammatone-Filters ist:

$$G_n(f) = \frac{A \cdot (2\pi B \Delta f)^n}{(f - f_c + iB \Delta f)^n \cdot (f + f_c + iB \Delta f)^n}. \quad (99)$$

Ein kritischer Parameter ist die Bandbreitenfunktion $B(f_c)$. Empirische Studien (Glasberg and Moore) zeigen, dass die äquivalente rechteckige Bandbreite (ERB) der menschlichen Cochlea ungefähr:

$$\text{ERB}(f) = 24,7 + 0,108 \cdot f \quad [\text{Hz}] \quad (100)$$

beträgt. Für die Katzencochlea, deren höherer oberer Frequenzbereich bekannt ist, können ähnliche Funktionen mit anderen Konstanten verwendet werden.

9.3.3 Implementierung einer Filterbank

Die praktische Implementierung einer Cochlea-inspirierten Filterbank besteht aus einer Kaskade von Bandpass-Filtern. Die Ausgabe des n -ten Filters ist:

$$y_n(t) = \int_0^t g_n(t - \tau) \cdot x(\tau) d\tau, \quad (101)$$

wobei $x(t)$ das Eingangssignal (z.B. der Schalldruck in der Scala tympani) ist.

Für digitale Implementierung wird diese Faltung durch Diskretisierung approximiert:

$$y_n[k] = \sum_{j=0}^k h_n[k - j] \cdot x[j], \quad (102)$$

wobei $h_n[j] = g_n(j \cdot T_s)$ die diskretisierte Filterantwort ist und $T_s = 1/f_s$ der Abtastzeitraum ist.

9.4 Modellierung innerer und äußerer Haarzellen

9.4.1 Nichtlineare Mechanik der äußeren Haarzellen

Die äußeren Haarzellen (OHCs, outer hair cells) erzeugen aktive motorische Kräfte, die die Basilarmembran-Bewegung verstärken. Diese Kraft ist voltageabhängig und wird durch das transmembrane Potential gesteuert.

Die elektromotorische Kraft wird modelliert als:

$$F_{\text{OHC}}(t) = F_{\text{max}} \cdot \tanh\left(\frac{V_m(t) - V_0}{V_T}\right), \quad (103)$$

wobei:

- F_{max} die maximale motorische Kraft ist,
- $V_m(t)$ das Membranpotential ist,
- V_0 das Ruhepotential ist (typisch $V_0 \approx -70 \text{ mV}$),
- V_T die thermische Spannung ist ($V_T \approx 26 \text{ mV}$ bei 37°C).

Das Membranpotential ist direkt proportional zur Auslenkung der Stereozilien:

$$V_m(t) = V_0 + \alpha \cdot w(x, t), \quad (104)$$

wobei α die Transduktionsempfindlichkeit ist (typisch $\alpha \approx 1 \text{ mV}/\mu\text{m}$).

Die Rückkopplung führt zu einer effektiven Reduktion der mechanischen Steifigkeit:

$$k_{\text{eff}}(x) = k(x) - \frac{\partial F_{\text{OHC}}}{\partial w} = k(x) - F_{\text{max}} \cdot \frac{\alpha}{V_T} \cdot \text{sech}^2\left(\frac{V_m - V_0}{V_T}\right). \quad (105)$$

Dies führt zu einer Verschärfung der Frequenzselektion und einer Erhöhung der Auslenkungsamplitude.

9.4.2 Innere Haarzellen und neuronale Kodierung

Die inneren Haarzellen (IHCs, inner hair cells) sind die primären Transduktionselemente. Die Auslenkung der Stereozilien führt zur Öffnung von mechanosensitiven Ionenkanälen und einem Calciumstrom:

$$I_{\text{Ca}}(t) = g_{\text{max}} \cdot \frac{(V_m - V_{\text{Ca}})}{1 + \exp\left(-\frac{w(x,t) - w_{\text{th}}}{\sigma_w}\right)}, \quad (106)$$

wobei:

- g_{max} die maximale Leitfähigkeit ist,
- $V_m - V_{\text{Ca}}$ der Triebstoff für Calcium ist,
- w_{th} der Auslenkungsschwellenwert ist,
- σ_w die Steilheit der Eingangscharakteristik ist.

Der Calciumstrom regelt die Freisetzung von Neurotransmittern (Glutamat) an der synaptischen Spalte. Die Neurotransmitterkonzentration modellieren wir als:

$$\frac{d[\text{NT}]}{dt} = r_{\text{release}} \cdot I_{\text{Ca}}(t) - \lambda_{\text{reuptake}} \cdot [\text{NT}], \quad (107)$$

wobei r_{release} die Freisetzungsrates und $\lambda_{\text{reuptake}}$ die Rückaufnahmerate ist.

Die resultierende Ereignisrate (spike rate) der afferenten Nervenfasern wird als Poisson-Prozess modelliert:

$$r(t) = r_{\text{max}} \cdot \frac{[\text{NT}]}{[\text{NT}] + K_{\text{half}}}, \quad (108)$$

wobei r_{max} die maximale Feuerrate ist und K_{half} die Michaelis-Konstante ist.

9.5 Analoge Schaltungsimplementierung: Electro-Cochleogram

9.5.1 Passive RC-Filterstufen als Cochlea-Modell

Die erste praktische Annäherung an eine analog implementierte Cochlea ist eine Kaskade von RC-Tiefpass-Filtern (auch electrical transmission line genannt). Jede Stufe repräsentiert eine Position in der Cochlea.

Lemma 9.1 (Transmission-Line-Cochlea-Modell). Eine Kaskade von identischen RC-Zellen mit Schrumpfungparametern kann die Wellenausbreitung in der Cochlea approximieren, wenn die Parameter nach der Greenwood-Karte gewählt werden.

Beweis: Eine einzelne RC-Zelle hat die Übertragungsfunktion:

$$H_{\text{RC}}(s) = \frac{1}{1 + s \cdot R \cdot C}, \quad (109)$$

wobei $s = i\omega$ die Laplace-Variable ist. Eine Kaskade von N solchen Filtern mit progressiv veränderten Parametern R_n und C_n führt zu:

$$H_{\text{cascade}}(s) = \prod_{n=1}^N \frac{1}{1 + sR_nC_n}. \quad (110)$$

Durch Wahl von $R_nC_n = \tau_n$, wobei $\tau_n \propto 1/f(x_n)$ nach der Greenwood-Karte, erhalten wir eine räumlich variable Zeitkonstante, die den logarithmischen Frequenzverlauf der Cochlea nachbildet. Diese Approximation wird streng, wenn $N \rightarrow \infty$ und die Zeitkonstanten kontinuierlich variieren. $\square$

9.5.2 Schaltungsdiagramm einer analog implementierten Cochlea

Wir konstruieren nun ein detailliertes Schaltungsmodell einer mehrstufigen Cochlea-ähnlichen Filterbank. Das Schaltungsdiagramm zeigt:

- Eine Eingangsstufe mit Impedanzanpassung,
- Eine Kaskade von Bandpass-Zellen mit progressiv veränderten Resonanzfrequenzen,
- Nichtlineare Verstärkungselemente zur Modellierung der OHC-Aktivität,
- Ausgänge zu Detektoren (Gleichrichter + Filter) zur Modellierung der IHC-Transduktion.

Das vollständige Schaltungsdiagramm wird in TikZ/CircuitikZ dargestellt:




Abbildung 15: Blockschaltbild einer Cochlea-Filterbank.

Beschreibung der Schaltung:

Die erste Stufe besteht aus einem Spannungsverstärker mit Eingangspufferung. Die Verstärkung ist $A_v = -R_f/R_{\text{in}}$, wobei R_f der Rückkopplungswiderstand und R_{in} der Eingangswiderstand ist.

Jede Filterzelle n besteht aus:

- Einem Kondensator C_n , der die Kapazität modelliert,

- Leck-Widerständen (nicht gezeigt), die die Dämpfung modellieren,
- Einer Kopplung zum nächsten Knoten über R_{couple} ,
- Nichtlinearen Elementen (durch die Op-Amps in den Detektoren).

9.5.3 Mathematische Analyse der Schaltung

Bezeichnen wir die Spannung an Knoten n als $V_n(t)$. Die KCL (Kirchhoff's Current Law) an Knoten n lautet:

$$\frac{V_{n-1} - V_n}{R_{\text{couple}}} + I_{\text{leak},n} + C_n \frac{dV_n}{dt} = 0, \quad (111)$$

wobei $I_{\text{leak},n} = V_n/R_{\text{leak},n}$ der Leckstrom ist.

Dies kann umgeschrieben werden als:

$$\frac{dV_n}{dt} = \frac{1}{C_n} \left[\frac{V_{n-1} - V_n}{R_{\text{couple}}} - \frac{V_n}{R_{\text{leak},n}} \right]. \quad (112)$$

Im Frequenzbereich (mit $V_n(t) = \text{Re}\{V_n(\omega)e^{i\omega t}\}$) wird dies zu:

$$i\omega V_n(\omega) = \frac{1}{C_n} \left[\frac{V_{n-1}(\omega) - V_n(\omega)}{R_{\text{couple}}} - \frac{V_n(\omega)}{R_{\text{leak},n}} \right]. \quad (113)$$

Die Übertragungsfunktion vom Eingang (Knoten 0) zur Ausgabe (Knoten n) wird durch Lösen dieser gekoppelten Gleichungen erhalten.

Resonanzfrequenz der n -ten Zelle:

Für eine einzelne RC-Zelle (ohne Kopplung zu Nachbarn) ist die Resonanzfrequenz:

$$f_n = \frac{1}{2\pi R_{\text{leak},n} C_n}. \quad (114)$$

Um die Greenwood-Karte zu implementieren, wählen wir:

$$R_{\text{leak},n} \cdot C_n = \frac{1}{2\pi f(x_n)} = \frac{1}{2\pi f_{\text{base}} \cdot (10^{(1-x_n/L)} - 0,5)}, \quad (115)$$

wobei $x_n = n \cdot \Delta x$ die diskrete Position ist und $\Delta x = L/N$ der Abstand zwischen Filterzellen.

9.6 Digitale A/D-Wandlung mit biologischer Frequenzbandzerlegung

9.6.1 Sampling und Quantisierung

Nach der analogen Filterbank wird jedes gefilterte Signal abgetastet und quantisiert. Die Abtastfrequenz muss nach dem Nyquist-Theorem mindestens doppelt so hoch wie die höchste Frequenzkomponente sein:

$$f_s \geq 2f_{\text{max}}, \quad (116)$$

wobei f_{max} die höchste relevante Frequenz ist. Für die Katzenschla mit $f_{\text{max}} \approx 64 \text{ kHz}$ ist $f_s \geq 128 \text{ kHz}$ erforderlich.

Ein praktischer Wert ist $f_s = 192 \text{ kHz}$ oder $f_s = 96 \text{ kHz}$.
Die digitalisierte Version des gefilterten Signals ist:

$$y_n[k] = Q(y_n(kT_s)) = \Delta \cdot \left\lfloor \frac{y_n(kT_s)}{\Delta} + 0,5 \right\rfloor, \quad (117)$$

wobei $\Delta = V_{\max}/2^{N_b}$ die Quantisierungsstufe ist, $V_{\max}$ der maximale Spannungsbereich ist und N_b die Bittiefe ist (typisch 16 bis 24 Bit).

Der Quantisierungsfehler wird modelliert als:

$$e_q[k] = y_n[k] - y_n(kT_s), \quad (118)$$

mit $|e_q[k]| \leq \Delta/2$. Die Quantisierungsleistung ist:

$$P_q = \frac{\Delta^2}{12}. \quad (119)$$

Das Signal-zu-Rausch-Verhältnis (SNR) ist:

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_q} = \frac{P_{\text{signal}} \cdot 12}{(V_{\max}/2^{N_b})^2} \approx 6,02 \cdot N_b \text{ dB} \quad (\text{für Vollaussteuerung}). \quad (120)$$

9.6.2 Digitale Bandpass-Filter zur Verbesserung der Frequenzselektion

Zusätzlich zur analogen Filterbank können digitale Filter verwendet werden, um die Frequenzselektion zu verschärfen. Ein digitales IIR-Bandpass-Filter (Infinite Impulse Response) hat die Differenzengleichung:

$$y_n[k] = b_0 x_n[k] + b_1 x_n[k-1] + b_2 x_n[k-2] - a_1 y_n[k-1] - a_2 y_n[k-2], \quad (121)$$

wobei die Koeffizienten b_i und a_i aus der Bilinear-Transformation der analog entworfenen Übertragungsfunktion berechnet werden:

$$s = \frac{2}{T_s} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}. \quad (122)$$

Die resultierende digitale Übertragungsfunktion lautet:

$$H_{\text{digital}}(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}. \quad (123)$$

9.6.3 Cochleaäre Spektrogramme und Time-Frequency-Kodierung

Die Ausgaben $y_n[k]$ für alle Kanäle $n = 1, \dots, N$ bilden ein Zeit-Frequenz-Spektrogramm, das als Matrix dargestellt wird:

$$\mathcal{C}[n, k] = y_n[k], \quad (124)$$

wobei die erste Dimension n die Cochlea-Position (Frequenz) und die zweite Dimension k die Zeit darstellt.

Das Cochleaäre Spektrogramm ist die biologische Äquivalenz zum klassischen Spektrogramm (STFT, Short-Time Fourier Transform), mit dem kritischen Unterschied, dass die Frequenzauflösung logarithmisch (nach Greenwood) und nicht linear ist.


9.7 Schaltungsmodell eines A/D-Wandlers mit Cochlea-Filterbank

9.7.1 Blockschaltbild des Gesamtsystems

Das folgende Blockschaltbild zeigt den kompletten Analog-Digital-Wandler mit integrierter Cochlea-Filterbank:

9.7.2 Schaltbild der Sample-and-Hold-Stufe


Die Sample-and-Hold-Stufe muss mit hoher Bandbreite arbeiten. Das Schaltbild zeigt die Implementierung:



Während des Abtast-Moments (wenn ϕ_s high ist) wird der Schalter geschlossen und der Hold-Kondensator C_{hold} wird auf die aktuelle Eingangsspannung geladen. Zwischen Abtast-Momenten speichert der Kondensator die Spannung. Die Ausgangspuffer-Stufe isoliert den Kondensator von der nachfolgenden Elektronik.

9.7.3 Integrator-basiertes Sigma-Delta-Modulation (Hochwertige Alternative)

Für höhere Auflösung kann eine Sigma-Delta-Modulation ($\Sigma\Delta$ -M) verwendet werden. Das Schaltbild zeigt einen Einzel-Bit-Sigma-Delta-Modulator:



Der Sigma-Delta-Modulator quantisiert stark (1 Bit), nutzt aber die Überabtastung (Oversampling) und Rückkopplung, um die Quantisierungsleistung in den hochfrequenten Bereich zu verschieben. Nach digitaler Tiefpass-Filterung und Dezimation wird eine hohe effektive Auflösung erreicht:

$$\text{SNR}_{\text{SDM}} = 6,02 \cdot N_b + 20 \log_{10}(M) - 12 \text{ dB}, \quad (125)$$

wobei $M = f_s/f_{s,\text{out}}$ der Überabtastungsfaktor ist.




Abbildung 16: Blockschaltbild eines Analog-Digital-Wandlers mit integrierter Cochlea-Filterbank.

9.8 Formal nachgewiesene Eigenschaften der cochleären A/D-Wandlung

9.8.1 Frequenzauflösungs-Satz

Satz 9.2 (Cochleäre Frequenzauflösung). Die Frequenzauflösung eines Cochlea-inspirierten A/D-Wandlers an Position x ist definiert als die kritische Bandbreite:

$$\Delta f_c(x) = 2Q(x) \cdot f(x)/2\pi, \quad (126)$$

wobei $f(x)$ die Resonanzfrequenz nach Greenwood und $Q(x)$ der Gütefaktor ist. Die Frequenzauflösung nimmt von basal ($\Delta f \approx 500$ Hz) zu apikal ($\Delta f \approx 10$ Hz) ab.

Beweis: Aus der Definition der Güte in Gleichung (94) und der Resonanzfrequenz folgt unmittelbar:

$$Q(x) = \frac{\omega_r(x) \cdot m(x)}{c(x)} = \frac{\omega_r(x)}{\Delta\omega_{-3dB}}, \quad (127)$$

wobei $\Delta\omega_{-3dB}$ die Bandbreite bei -3 dB ist. Die kritische Bandbreite in Hz ist:

$$\Delta f_c = \frac{\Delta\omega_{-3dB}}{2\pi} = \frac{f(x)}{Q(x)} \cdot \frac{1}{2\pi} = \frac{2Q(x) \cdot f(x)}{2\pi Q(x)^2}, \quad (128)$$

was zeigt, dass die Frequenzauflösung absolut (nicht relativ) zunimmt, wenn $Q(x)$ abnimmt. $\square$

9.8.2 Tonotopische Sortierung und räumliche Information

Lemma 9.2 (Tonotopische Invarianz). Wenn die Eingangssignale zwei sinusförmige Komponenten enthalten, $x(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t)$ mit $f_1 \neq f_2$, werden diese in räumlich separaten Ausgängen $y_{n_1}[k]$ und $y_{n_2}[k]$ kodiert, wobei n_1 und n_2 den Positionen $x(f_1)$ und $x(f_2)$ entsprechen.

Beweis: Aus der Konstruktion der Filterbank folgt, dass jeder Kanal n eine Bandpass-Filter-Charakteristik hat:

$$H_n(f) = \frac{B_n(f)}{1 + iQ_n(f/f_{c,n} - f_{c,n}/f)}. \quad (129)$$

Falls f_1 und f_2 nicht in der Nähe der gleichen Mittenfrequenz liegen, haben wir für ausreichend hohe Güte:

$$|H_{n_1}(f_1)| \gg |H_{n_1}(f_2)|, \quad |H_{n_2}(f_2)| \gg |H_{n_2}(f_1)|. \quad (130)$$

Daher wird die Kreuzinterferenz zwischen den Kanälen minimiert und die Frequenzkomponenten bleiben räumlich getrennt. $\square$

9.8.3 Signalrekonstruktion aus Cochla-Ausgaben

Theorem 9.1 (Rekonstruierbarkeit von Bandpass-Signalen). Wenn das Eingangssignal $x(t)$ bandlimitiert ist ($|X(f)| = 0$ für $|f| > f_{\max}$), kann das Signal aus den Cochla-Filterbank-Ausgaben $\{y_n[k]\}$ rekonstruiert werden, falls die Filterbank überabgeschlossen (overcomplete) ist.

Beweis-Skizze: Eine Filterbank mit Analysisfiltern $h_n(t)$ ist überabgeschlossen, wenn:

$$\sum_n |H_n(f)|^2 \geq \epsilon > 0 \quad \forall f \in [0, f_{\max}]. \quad (131)$$

Dies ist für die Cochla-Filterbank erfüllt, da die Gaussian-ähnlichen Fenster der einzelnen Filter mit hohem Überlapp konstruiert sind. Die Rekonstruktion wird durch die Frame-Theorie garantiert: Es existieren Synthesisfilter $g_n(t)$, sodass:

$$x(t) = \sum_n \sum_k y_n[k] \cdot g_n(t - kT_s), \quad (132)$$

mit Fehler $\epsilon' < \delta$ für eine beliebig kleine Fehlerschranke δ , wenn die Frame-Bedingung erfüllt ist. $\square$

9.9 Anwendungsbeispiel: Digitalisierung eines Schallsignals in einem Hörsaal

Zum Abschluss dieses Kapitels illustrieren wir die praktische Anwendung auf ein realistisches Problem: die Digitalisierung eines Sprachsignals in einem symmetrischen Hörsaal unter Verwendung der cochleären A/D-Wandlung.

9.9.1 Eingangsszenario

Ein Sprecher produziert ein Sprachsignal mit spektralen Komponenten in den Bereichen:

- Grundfrequenz (Prosodien): $f_0 \approx 100\text{--}250$ Hz (männliche Stimmen),
- Formanten: $F_1 \approx 700$ Hz, $F_2 \approx 1200$ Hz, $F_3 \approx 2500$ Hz,
- Hochfrequenz-Konsonanten: bis $f \approx 8$ kHz.

Das Schallfeld im Hörsaal wird nach Kapitel 3 durch die Eigenmoden moduliert. An einer spiegelbildlichen Hörposition wird das Signal unverfälscht übertragen (nach Kapitel 6), während an asymmetrischen Positionen Modi-Färbungen auftreten können.

9.9.2 Verarbeitung durch die cochleäre Filterbank

Die Eingangsspannung $p_{\text{in}}(t)$ wird durch die Cochla-Filterbank verarbeitet. Die entstehenden Ausgänge $y_n[k]$ zeigen:

- Kanal 1 (basal, $f_c \approx 20$ kHz): Schwach (Hochfrequenz- Konsonanten mit Alias bei 64 kHz für Katzenhörer würden hier stärker erscheinen),
- Kanäle 2–5 (mittelhoch, $f_c \approx 2\text{--}5$ kHz): Stark (Formanten und Konsonanten-Energie),
- Kanäle 6–8 (mittel, $f_c \approx 500\text{--}1000$ Hz): Stark (Grundfrequenz und tiefere Formanten),
- Kanäle 9–N (apikal, $f_c < 200$ Hz): Schwach bis mittel (nieder- frequente Modulation durch Raumakustik).

9.9.3 Digitalisierung und Speicherung

Nach Abtastung ($f_s = 96 \text{ kHz}$) und 24-Bit-Quantisierung ist die Datengröße:

$$\text{Größe} = N_{\text{Kanäle}} \times f_s \times N_b \times T_{\text{Dauer}}, \quad (133)$$

wobei $N_{\text{Kanäle}} = 30$ (für dichte Abdeckung der menschlichen Cochlea), $N_b = 24$ Bit/Sample, und $T_{\text{Dauer}} = 60 \text{ s}$ eine Vorlesungs- minute ist:

$$\text{Größe} = 30 \times 96\,000 \times 24 \times 60 \text{ Bit} = 414,720,000 \text{ Bit} \approx 51,84 \text{ MB}. \quad (134)$$

Dies entspricht einer Datenrate von etwa 860 kB/s , was für moderne Speichersysteme völlig machbar ist.

9.10 Zusammenfassung und Vergleich mit klassischen A/D-Wandlern

Die cochleäre A/D-Wandlung unterscheidet sich von klassischen linearen Konzepten durch:

1. **Logarithmische Frequenzskala:** Anstelle einer linearen FFT wird eine logarithmische (Greenwood-)Karte verwendet, die biologisch realistischer ist.
2. **Variable Frequenzauflösung:** Die Auflösung variiert von high zu low frequencies, mit besserer absoluter Auflösung im nieder-frequenten Bereich.
3. **Nichtlineare Verstärkung:** Durch die OHC-Modellierung kann die Verstärkung dem Eingangssignal angepasst werden (Automatic Gain Control, AGC).
4. **Parallele Kanal-Struktur:** Anstelle von sequenziellen Spektral- analysen wird ein paralleles Filterbank-Modell verwendet, das in biologischen Systemen natürlicher ist.
5. **Robustheit gegen Rauschen:** Die biologische Redundanz und die nichtlineare Verstärkung führen zu besserer Rauschunterdrückung als bei linearen Methoden.

Diese Eigenschaften machen die cochleäre A/D-Wandlung besonders wertvoll für Anwendungen wie Spracherkennung, Musik-Verarbeitung und Hörhilfen-Technologie.

10 Ausblick

Die vorliegende Arbeit untersucht die harmonische Ausbreitung akustischer Signale in symmetrischen Hörräumen und erweitert diese Analyse durch das neu hinzugefügte Kapitel 9 um eine biologische und neurowissenschaftliche Perspektive. Die zentrale Erkenntnis ist, dass die reine Physik des Schallfeldes allein keine vollständige Beschreibung der Raumakustik liefert: Raum, Signal, Empfänger und neuronale Verarbeitung bilden zusammen ein hierarchisches System, in dem Symmetrie nicht nur als Geometrie, sondern als wahrnehmbare und verarbeitete Struktur auftritt. Die wichtigsten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. **Symmetrische Quaderräume:** Entlang jeder Koordinatenachse bilden die Eigenmoden exakt harmonische Reihen $f_m = m c / (2L_j)$, wodurch die räumliche Struktur des Schallfeldes unmittelbar aus der Geometrie des Raumes folgt (Korollar 4.1).

2. **Rationale Harmonizität:** Bei kommensurablen Raumdimensionen sind alle Eigenfrequenzpaare harmonisch kompatibel, was die Entstehung ausgeprägter Resonanzstrukturen und quasi-harmonischer Spektren erklärt (Theorem 4.2).
3. **Greens'sche Symmetrie:** Die Greensche Funktion erbt die Symmetriegruppe des Raumes, sofern die Quelle auf einer Symmetrieachse liegt; daraus folgen formale Aussagen über die räumliche Verteilung von Schalldruck, Rückwirkungen und Spiegelquellen (Theorem 5.2).
4. **Raumakustische Kennwerte:** Symmetrisch angeordnete Zuhörer erhalten identische Schalldruckpegel, Nachhall- und Klarheitsmaße, wodurch die Wahrnehmung in einem idealisierten Hörsaal durch Symmetrie stabilisiert wird (Theorem 6.1).
5. **Statistische Modendichte:** Die Weylsche Modendichte wächst als f^3 , was den Übergang von modaler zu statistischer Raumakustik bei hohen Frequenzen erklärt und die Spektralstruktur realer Räume beschreibt (Satz 4.2).
6. **Biologische Relevanz der Raumakustik:** Kapitel 9 zeigt, dass Schall nicht nur ein physikalisches, sondern auch ein wahrnehmungsrelevantes Orientierungsmedium ist. ITD, ILD, HRTF, cochleäre Frequenzselektion, neuronale Synchronisation, aktive Ohrmuscheln und Hörverlust bestimmen die auditive Raumorientierung und damit die reale Bedeutung eines Raumes für den Menschen und andere Säugetiere.
7. **Evolutionäre Überlegenheit des felines Gehörs:** Die Analyse dokumentiert in Kapitel 9 eine höhere Frequenzbandbreite, feinere spektrale Auflösung und robustere räumliche Lokalisation bei der Katze. Die Akustik des Raums ist damit nicht nur ein geometrisches Problem, sondern eine biologische Herausforderung, deren Lösung von der physiologischen Verarbeitung des Signals abhängt.

Numerische Simulationen mit `matplotlib` veranschaulichen die theoretischen Befunde konsistent und quantitativ. Die Aktualisierung durch Kapitel 9 zeigt jedoch außerdem, dass die Symmetrie eines Hörraums nur dann vollständig verstanden wird, wenn sie mit der Symmetrie oder Asymmetrie des Empfängers, mit dem Verarbeitungsmodell des Gehörs und mit der wahrnehmungsbezogenen Relevanz der akustischen Information zusammengeführt wird. Das ist die zentrale Brücke zwischen mathematischer Raumakustik und biologischer Hörforschung.

Die in dieser Arbeit entwickelten theoretischen Grundlagen und numerischen Methoden eröffnen ein breites Spektrum an weiterführenden Forschungsrichtungen. Der folgende Ausblick skizziert die wichtigsten Perspektiven in thematischen Blöcken, von kurzfristig durchführbaren Erweiterungen bis hin zu spekulativen Langzeitvisionen. Dabei werden insbesondere die neuen Ergebnisse aus Kapitel 9 systematisch in die weitere Forschung eingeordnet: von der physikalischen Raumorganisation über die wahrnehmungsbezogene Modellevaluation bis hin zur allgemeinen Theorie der akustischen Orientierung in realen Umgebungen.

10.1 Erweiterungen auf nicht-rechteckige und allgemeine Geometrien

Der in dieser Arbeit betrachtete Quaderraum ist mathematisch besonders bequem, da er eine vollständige analytische Lösung durch Separation der Variablen zulässt. Reale Hör-

säle besitzen jedoch häufig abgeschrägte Decken, Einbuchtungen für Balkone, Bühnenabschrägungen und andere Abweichungen von der Quadergeometrie. Eine unmittelbare Erweiterung dieser Arbeit betrifft daher die Übertragung der harmonischen Symmetrietheorie auf allgemeinere Geometrien.

Für konvexe Polygonalräume lassen sich die Eigenmoden durch die Methode der Boundary Element Method (BEM) numerisch berechnen, und die Symmetriegruppe des Raumes induziert nach dem Lemma von Burnside eine Klassifikation der Moden in irreduzible Darstellungen der diskreten Symmetriegruppe. Für einen Hörsaal mit vollständiger Dihedral-Symmetriegruppe D_2 (zwei Spiegelachsen) wie in dieser Arbeit zerfällt der Eigenraum in vier irreduzible Darstellungen (geradzahlig/ungeradzahlig in x und y), was eine systematische Analyse der Modeninterferenzen ermöglicht.

Besonders interessant ist die Frage der harmonischen Struktur für nicht-rechteckige Räume. Während bei Quadern die harmonischen Reihen entlang der Achsen exakt sind, wurde für allgemeine konvexe Körper numerisch beobachtet, dass quasi-harmonische Koinzidenzen — also nahezu rationale Frequenzverhältnisse — auftreten können, wenn die Geometrie einer kommensurablen Proportion genähert wird. Eine rigorose Theorie dieser quasi-harmonischen Koinzidenzen, möglicherweise basierend auf einer Störungstheorie der Eigenwerte des Laplace-Operators unter Geometriev Variationen, stellt eine offene mathematisch-physikalische Fragestellung von hohem Interesse dar.

10.2 Frequenzabhängige Wandimpedanz und verlustbehaftete Räume

In der vorliegenden Arbeit wurden schallharte Randbedingungen (Neumann-RB, $\partial_n p = 0$) angenommen. Reale Wandmaterialien weisen eine komplexe, frequenzabhängige Impedanz $Z(\omega) = p/(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})$ auf, die zu gemischten Randbedingungen (Robin-RB) führt:

$$\frac{\partial p}{\partial \mathbf{n}} = -ik\zeta p, \quad \zeta = \frac{\rho_0 c}{Z(\omega)} \in \mathbb{C}.$$

Die Eigenwerte des Problems werden dann komplex, ihre Imaginärteile beschreiben die modale Dämpfung. Die symmetrischen Eigenschaften der Eigenmoden bleiben nach dem Symmetriema erhalten, sofern die Wandimpedanz die Raumsymmetrie respektiert (d. h. gegenüberliegende Wände identische Impedanzen aufweisen). Die harmonische Struktur der reellen Teile der Eigenfrequenzen wird durch die Dämpfung perturbativ verschoben; die Quantifizierung dieser Verschiebung in Abhängigkeit von $\text{Im}(\zeta)$ ist Gegenstand aktueller Forschung.

Eine wichtige praktische Anwendung betrifft absorbierende Verkleidungen (Mineralfaserpaneele, Akustikstoffe, Helmholtz-Resonatoren), die gezielt eingesetzt werden, um bestimmte Moden zu dämpfen und die modale Gleichmäßigkeit des Feldes zu verbessern. Die Optimierung der Platzierung solcher Absorber unter Symmetrieerhalt des Raumes — d. h. absorbierende Elemente werden stets in spiegelbildlichen Paaren angebracht — sichert die in Theorem 6.1 bewiesene Gleichheit der Gütekriterien auch im verlustbehafteten Fall.

10.3 Adaptive und aktive Raumakustik

Die passive Gestaltung des Schallfeldes durch feste Absorber und Reflektoren ist in ihrer Wirkung auf das Frequenzband beschränkt, über das das verwendete Material wirksam

ist. Moderne adaptive Raumakustiksysteme setzen auf aktive Regelung: durch eine Anordnung von Mikrofonen (Sensoren) und Lautsprechern (Aktuatoren) wird das Schallfeld in Echtzeit erfasst und durch gezielte Zusatzanregung modifiziert.

Vor dem Hintergrund der Symmetrietheorie ergibt sich ein reizvolles Optimierungsproblem: ein adaptives System, das die Symmetrie des Raumes ausnutzt, benötigt prinzipiell nur halb so viele Aktuatoren wie ein symmetrienahes System, da die symmetrischen Moden und antisymmetrischen Moden entkoppelt angesteuert werden können. Formal lässt sich dies als eine Blockdiagonalisierung des Strecken-Übertragungsmatrix unter Ausnutzung der Symmetriegruppe formulieren.

Konkret für den universitären Hörsaal bedeutet dies: statt eines vollständig verteilten Lautsprechergitters genügt es, Lautsprecher auf der Symmetrieachse zu platzieren, um ausschließlich symmetrische Moden anzuregen, während antisymmetrische Moden — die für Schallverteilungsungleichmäßigkeiten verantwortlich sind — durch differenzielle Ansteuerung von Lautsprecherpaaren gezielt gedämpft werden können. Ein Regelentwurf auf der Basis modaler Zustandsraummodelle (Modal Residualization), kombiniert mit modellprädiktiver Regelung (MPC) unter Berücksichtigung der Symmetriestruktur, verspricht erhebliche Verbesserungen der Sprachverständlichkeit bei minimalem Hardwareaufwand.

10.4 Kopplung an Raumklima und Temperaturgradienten

Die Schallgeschwindigkeit $c = \sqrt{\gamma RT/M}$ hängt von der absoluten Temperatur T ab ($\gamma = 1,4$, R = universelle Gaskonstante, M = molare Masse). In realen Hörsälen entstehen Temperaturgradienten durch Belüftungsanlagen, Sonneneinstrahlung und Körperwärme der Zuhörer. Selbst moderate Temperaturunterschiede von $\Delta T = 5\text{ K}$ führen zu einer Schallgeschwindigkeitsvarianz von $\Delta c/c \approx 0,9\%$, was für Eigenfrequenzen im kHz-Bereich Verschiebungen von mehreren Hz bewirkt.

Für die harmonische Symmetrietheorie folgt daraus: bei inhomogener Temperaturverteilung bricht die exakte Raumsymmetrie der Greenschen Funktion, und die harmonischen Eigenfrequenzreihen erfahren eine differentielle Verstimmung. Die Quantifizierung dieses Effekts erfordert die Lösung der inhomogenen Helmholtz-Gleichung mit ortsabhängigem Wellenzahlfeld $k(\mathbf{x}) = \omega/c(\mathbf{x})$, was auf ein Eigenwertproblem mit variablen Koeffizienten führt. Störungstheoretische Behandlungen liefern erste Korrekturen, während für starke Temperaturgradienten (Klimaanlagen nahe der Wände) volle numerische Simulationen (FDTD, FEM) erforderlich sind.

Ein offenes Forschungsproblem ist die Frage, ob und in welchem Maße die subjektiv wahrgenommene Klangqualität in Hörsälen mit den Temperaturgradienten korreliert — ein Effekt, der bisher kaum systematisch untersucht wurde.

10.5 Psychoakustische Modellierung und Sprachverständlichkeit

Die in dieser Arbeit verwendeten Gütekriterien (C50, D50, STI-Näherung) sind messtechnische Surrogate für die tatsächlich relevante Zielgröße: die *Sprachverständlichkeit*, also die Fähigkeit eines Zuhörers, gesprochene Sprache korrekt zu dekodieren. Die Sprachverständlichkeit hängt jedoch nicht allein von der Raumakustik ab, sondern ebenso von der Sprechlautstärke, dem Hintergrundgeräuschpegel, der Hörschwelle des Zuhörers und kognitiven Faktoren.

Die Verknüpfung der symmetrischen Raumakustiktheorie mit psychoakustischen Modellen — insbesondere dem ANSI-S3.5-Standard für den Speech Intelligibility Index (SII) und der Bark-Skala für die frequenzselektive Wahrnehmung — stellt eine wichtige Brücke zur anwendungsorientierten Hörsaalplanung dar. Eine formale Erweiterung von Theorem 6.1 auf den SII-Wert würde zeigen, dass auch die subjektiv wahrgenommene Sprachverständlichkeit für symmetrisch angeordnete Zuhörer identisch ist, sofern die Raumsymmetrie gewahrt bleibt. Dies hat unmittelbare planerische Konsequenzen für die Bestuhlung und Beschallung moderner Lehrräume.

10.6 Statistische Raumakustik und Energiedichte-Homogenität

Jenseits der modalen Raumakustik (bei tiefen Frequenzen) beschreibt die statistische Raumakustik das diffuse Schallfeld bei hohen Frequenzen durch die Energiedichte $w(\mathbf{x}, t)$ und die Schallintensität $\mathbf{I}$. In einem vollständig symmetrischen, diffusen Schallfeld ergibt sich eine homogene Energiedichte $w(\mathbf{x}) = \text{const.}$

Die Abweichung vom idealen diffusen Feld — quantifiziert durch den Variationskoeffizienten $\sigma_w/\bar{w}$ der Energiedichte — ist eine wichtige Qualitätsgröße für den Hörsaal. Eine Forschungsfrage von praktischer Relevanz lautet: Wie viel Asymmetrie in der Geometrie (Schrägwände, ungleichmäßige Absorberverteilung) ist tolerierbar, ohne dass die relative Standardabweichung der Energiedichte einen Schwellenwert von typischerweise 3 dB überschreitet?

Verallgemeinert betrachtet handelt es sich um eine Frage der Strukturellen Stabilität des diffusen Schallfeldes unter geometrischen Perturbationen, die mit Methoden der Stochastischen Differentialgleichungen (Langevin-Gleichung für das Energiedichtefeld) behandelt werden kann.

10.7 Finite-Differenzen-Zeitbereich-Simulationen (FDTD)

Die in dieser Arbeit verwendeten analytischen und halbanalytischen Methoden (Modalkentwicklung, Spiegelquellen) stoßen bei großen Frequenzen und komplexen Absorbergeometrien an ihre Grenzen. Das Finite-Differenzen-Zeitbereichsverfahren (FDTD, auch als Yee-Algorithmus bekannt) diskretisiert die Wellengleichung (4) direkt auf einem kartesischen Gitter und simuliert die zeitliche Ausbreitung des Schallfeldes ohne Näherungen bezüglich der Geometrie oder Frequenz.

Eine vollständige FDTD-Simulation des Referenz-Hörsaals mit einer räumlichen Auflösung von $\Delta x = 0,05 \text{ m}$ und einem Frequenzband bis 4 kHz würde ein Gitter von $400 \times 240 \times 100 = 9,6 \times 10^6$ Gitterpunkten erfordern, was mit modernen GPUs (z. B. NVIDIA A100) in wenigen Minuten simulierbar ist.

Die Ergebnisse solcher Simulationen könnten unmittelbar mit den analytischen Vorhersagen dieser Arbeit — insbesondere der harmonischen Eigenfrequenzstruktur und der symmetrischen Greenschen Funktion — verglichen und bei Abweichungen zur Verfeinerung des analytischen Modells genutzt werden.

10.8 Maschinelles Lernen und KI-gestützte Raumoptimierung

Die jüngsten Fortschritte in der Entwicklung großer KI-Modelle eröffnen neue Möglichkeiten für die automatisierte Optimierung raumakustischer Eigenschaften. Dabei lassen sich zwei Ansätze unterscheiden:

Surrogat-Modelle: Durch Training eines neuronalen Netzes auf einem großen Datensatz von FDTD-Simulationen verschiedener Raumgeometrien und Absorberanordnungen kann ein schnelles Surrogat-Modell erzeugt werden, das den Zeit-Frequenz-Frequenzgang eines Raumes aus seinen geometrischen Parametern in Echtzeit vorhersagt. Solche Modelle ermöglichen die interaktive akustische Raumplanung bereits in frühen Entwurfsphasen.

Inverse Optimierung: Gegeben eine Ziel-Schalldruckverteilung (z. B. möglichst gleichmäßige Energiedichte mit $T_{60} = 0,8\text{s}$ und $C50 \geq 0\text{dB}$ überall) kann ein Optimierungsalgorithmus die optimale Geometrie, Absorberplatzierung und Lautsprecherpositionierung bestimmen. Unter Ausnutzung der Symmetrietheorie dieser Arbeit kann der Suchraum auf symmetrieerhaltende Konfigurationen eingeschränkt werden, was die Optimierungskomplexität drastisch reduziert.

Langfristig ist eine Integration dieser Methoden in Building Information Modeling (BIM)-Systeme denkbar, bei der akustische Optimierung automatisch bei jeder Änderung des Gebäudeentwurfs neu berechnet wird.

10.9 Quantenakustische Analogien und Wellenstatistik

Auf einem mehr spekulativen Niveau ist die formale Analogie zwischen der Schallwellenausbreitung in Räumen und der Quantenmechanik in Potentialräumen (Teilchen im Kasten) faszinierend und theoretisch fruchtbar. Die Helmholtz-Gleichung (5) ist formal identisch mit der stationären Schrödinger-Gleichung:

$$(\Delta + k^2)\hat{p} = 0 \longleftrightarrow \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V\right)\psi = E\psi.$$

Die raumakustische Greensche Funktion entspricht dem Quantenpropagator; die Modendichte entspricht der quantenmechanischen Zustandsdichte. Diese Analogie erlaubt, Methoden der Quantenchaos-Theorie auf die Raumakustik zu übertragen: die Theorie der Random Matrix Theory (RMT) sagt für chaotische Raumgeometrien universelle statistische Eigenschaften der Eigenfrequenzabstände vorher (Wigner-Dyson-Verteilung), während für integrable (rechteckige, symmetrische) Räume die Poisson-Statistik gilt.

Für universitäre Hörsäle ist diese theoretische Fragestellung nicht nur akademisch: ein Raum mit Poisson-statistischem Eigenfrequenzspektrum weist häufiger Eigenfrequenzcluster auf (mehrere Moden bei nahezu gleichen Frequenzen), was zu ausgeprägten Färbungen des Klangbildes führt. Die Kenntnis der statistischen Eigenschaft des Spektrums ermöglicht es, durch gezielte geometrische Modifikationen (z. B. leichte Anschrägung einer Wand) auf eine Wigner-Dyson-artige Verteilung überzugehen und damit Frequenzcluster zu vermeiden.

10.10 Mehrskalige Modellierung: Von der Mikrophysik zur Makroakustik

Die in dieser Arbeit verwendete lineare Akustik setzt voraus, dass die Schalldruckamplituden klein gegenüber dem Umgebungsdruck sind ($p' \ll p_0$). Bei sehr hohen Lautstärkepegeln (laute Konzerte, industrielle Umgebungen) treten nichtlineare Effekte auf: Wellenformverzerrungen, Schockwellenbildung und Selbstdemodulation von Ultraschallwellen. Die Berücksichtigung dieser Effekte erfordert die Einbeziehung der Burgers-Gleichung oder der vollständigen Navier-Stokes-Gleichungen.

Auf der anderen Seite der Skala liegen molekulare Relaxationseffekte: bei sehr hohen Frequenzen ($f > 10$ kHz in Luft) koppeln Schallwellen an die internen Freiheitsgrade der Gasmoleküle (Rotations- und Schwingungsanregung), was zu einer frequenzabhängigen Dämpfung führt, die über den klassischen Viskositätsterm hinausgeht. Diese Effekte sind im Kontext der Ultraschallakustik und medizinischer Bildgebung von erheblicher praktischer Bedeutung.

10.11 Internationale Normen und Planungsstandards

Das theoretische Fundament dieser Arbeit legt die Grundlage für eine rigorose Ableitung und Begründung internationaler raumakustischer Planungsstandards. Die DIN 18041 (Hörsamkeit in Räumen) und die ISO 3382 (Messung raumakustischer Parameter) definieren Mindestanforderungen an Nachhallzeiten, Klarheitsmaße und Schallpegelverteilungen für verschiedene Raumtypen.

Eine auf den Ergebnissen dieser Arbeit aufbauende Forschungsrichtung wäre die formale Ableitung optimaler Bauvorschriften für Hörsäle aus ersten Prinzipien — unter Verwendung der Symmetrietheorie, der Weylschen Modendichte und der psychoakustischen Sprachverständlichkeitsmodelle. Dies entspräche einer Mathematisierung der Raumakustik-Planung, die von der Ebene der empirischen Erfahrungsregeln auf die Ebene mathematisch bewiesener Optimalitätsbedingungen angehoben würde.

10.12 Bioinspirierte Akustik und Bionik

Ein ungewöhnlicher, aber wissenschaftlich reizvoller Forschungsansatz betrifft die Bioinspiration in der Raumakustik. Viele biologische Organismen haben im Laufe der Evolution hocheffiziente schalloptimierte Strukturen entwickelt: das Außenohr (Pinna) des Säugetiers sorgt durch seine asymmetrische Form für eine frequenzabhängige Richtwirkung; das Mittelohr ist ein hochoptimiertes mechanisches Impedanzanpassungsnetzwerk; das Innenohr (Cochlea) führt eine biologische Fourier-Analyse des Schalls durch.

Für die Raumakustik von Hörsälen könnte die Bionik in Form von biomorphen Deckenformen, die optimal reflektierende Schallverteiler darstellen, oder in Form von Absorberstrukturen, die die Mikroarchitektur biologischer Schaumstrukturen (Pilze, Korallen) imitieren und dadurch optimale breitbandige Absorption bei geringer Materialstärke erzielen. Die Integration von Bionik, Topologieoptimierung und raumakustischer Theorie zu einer neuen Disziplin der *bioinspirierten Raumakustik* stellt ein langfristiges, interdisziplinäres Forschungsprogramm von erheblichem ingenieurtechnischem und wissenschaftlichem Potential dar.

10.13 Biologische Empfänger und wahrnehmungsorientierte Raumakustik

Das in Kapitel 9 entwickelte biologische Modell eröffnet eine zweite, bisher in der klassischen Raumakustik oft getrennt behandelte Forschungsebene. Die Symmetrie eines Schallfeldes ist eine Eigenschaft der physikalischen Anregung; die wahrgenommene Symmetrie entsteht jedoch erst aus dem Zusammenspiel von Schallfeld, Außenohr, Mittelohr, Cochlea, zentraler Verarbeitung und der biologischen Erfahrung des Empfängers. Künftige Modelle sollten deshalb zwischen Feldsymmetrie, Messsymmetrie und Wahrnehmungssymmetrie unterscheiden. Dies ist die entscheidende Erweiterung der physikalischen Theorie aus

den vorherigen Kapiteln durch die neu gewonnenen Erkenntnisse aus Kapitel 9.

Ein erster Schritt wäre ein kopf- und ohrbezogenes Empfangsmodell. Für jede Position $\mathbf{x}$ und Richtung θ könnte eine HRTF-Matrix $\mathbf{H}(\mathbf{x}, \theta, f)$ definiert werden, die den Raumimpuls mit den frequenzabhängigen Übertragungsfunktionen beider Ohren faltet. Die bisherige Aussage identischer Gütekriterien für spiegelbildliche Sitzplätze wäre dann um eine Bedingung an die Empfängergeometrie zu ergänzen: Sie gilt exakt nur für spiegelbildlich angeordnete Empfänger mit identischen HRTFs. Für reale Personen wären dagegen individuelle Messungen oder statistische HRTF-Modelle erforderlich. Kapitel 9 macht zugleich deutlich, dass gerade die beweglichen Ohrmuscheln, die neuronale Synchronisation und die feine Cochlea-Filterung die reale Raumorientierung stark beeinflussen und damit die klassische Gleichheit eines physikalischen Schallfeldes nicht automatisch mit identischer Wahrnehmung gleichsetzen.

Besonders relevant ist die Verbindung zu Kapitel 9 für die Sprachverständlichkeit. Anstelle eines einzigen globalen C50-Wertes könnte eine wahrnehmungsgewichtete Größe definiert werden, die Frequenzbänder, ITD, ILD, HRTF, Hörschwelle und zeitliche Auflösung gemeinsam berücksichtigt. Damit ließe sich untersuchen, ob zwei Plätze mit gleichem Schalldruck und gleichem C50 für Menschen, Personen mit Hörverlust und Tiere tatsächlich gleich gut wahrgenommen werden. Die Forschungsaufgabe ist somit nicht, eine biologische Leistungsfähigkeit pauschal als "besser" zu bewerten, sondern die jeweiligen Frequenzbereiche, zeitlichen Auflösungen und Aufgaben präzise zu trennen. Darüber hinaus ist die Schwere des Hörverlusts im Sinne von Kapitel 9 nicht nur eine Messgröße der audiometrischen Reduktion, sondern ein Kriterium für die kognitive und räumliche Desorientation: Ein Raum kann physikalisch symmetrisch sein und dennoch für bestimmte Empfänger aufgrund fehlender zeitlicher oder spektraler Information als asymmetrisch wahrgenommen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die aktive Ohr- und Kopfbewegung. Ein statisches Empfangsmodell unterschätzt die Information, die durch kleine Bewegungen und die Veränderung der HRTF gewonnen wird. Künftige Experimente sollten daher stationäre Messungen mit bewegungsabhängigen Messungen vergleichen. Ein möglicher Zielwert ist die Verringerung der Vorne-hinten-Ambiguität bei gleichzeitiger Erhaltung einer gleichmäßigen Sprachverständlichkeit im Hörsaal. Diese Perspektive wird in Kapitel 9 insbesondere durch die Analyse der binauralen Zeit- und Pegeldifferenzen sowie der aktiven Richtungsdetektion gestützt.

10.14 Neurale Synchronisation, cochleäre Filterung und Hörsaalgestaltung

Die Ergebnisse aus Kapitel 9 lassen eine über die klassische Anregung hinausgehende Interpretation des Raumklangs zu: Ein Hörsaal ist nicht allein durch seine Impuls- und Frequenzantwort definiert, sondern auch durch die zeitliche Struktur, mit der ein Hörer das Schallereignis in neuronale Signale übersetzt. Die mit der Cochlea verbundene Frequenzselektion, die Ordnung der neuronalen Aktivierung und die phonotopische Repräsentation liefern die eigentliche Grundlage für die Wahrnehmung von Klarheit, Richtung und Distanz. Daraus folgt die Forschungsfrage, wie raumakustische Größen in ein biologisches Signalmodell übersetzt werden können, ohne die physikalische Modellierung zu verlieren.

Eine vielversprechende Weiterentwicklung wäre die Kopplung des symmetrischen Raummodells mit einer biologischen Signalverarbeitung in mehreren Ebenen: Erstens mit HRTF-basierten Empfangsfunktionen, zweitens mit einem cochleären Filterbank-

modell und drittens mit einer geeigneten Analyse neuronaler Synchronisation. In einem solchen System könnte der gleiche Raum je nach Tongang, Position oder Hörverlust zu unterschiedlichen Wahrnehmungskonfigurationen führen, obwohl die physikalische Schallfeldstruktur identisch bleibt. Dadurch würde klar, dass die optimale Raumakustik keine absolut definierte Größe ist, sondern eine wahrnehmungs- und zielgruppenabhängige Eigenschaft.

Diese Erkenntnis ist für die Planung von universitären Hörsälen von erheblicher praktischer Bedeutung: Ein Raum, der für eine durchschnittliche, normalhörende Bevölkerung gut funktioniert, kann für ältere Zuhörer, für Personen mit Hörgeräten oder für spezialisierte Bioakustik-Anwendungen suboptimal sein. Die in Kapitel 9 vorgestellte biologische Perspektive macht deshalb die klassische Raumakustikplanung um eine mindestens ebenso wichtige Frage reicher: Welchen akustischen Informationsgehalt liefert ein Raum für unterschiedliche Empfänger und Aufgaben?

10.15 Experimentelle Validierung und offene Datensätze

Die analytischen Ergebnisse dieser Arbeit sollten in einem nächsten Schritt an einem realen oder maßstabsgetreuen Hörsaal überprüft werden. Dafür ist eine Messkampagne mit reproduzierbarer Quelle, kalibrierten Mikrofonen und einer dokumentierten Raumgeometrie erforderlich. Die Mikrofone wären in spiegelbildlichen Positionen, auf der Symmetrieachse und in bewusst asymmetrischen Kontrollpositionen anzuordnen. Gemessen werden sollten mindestens Impulsantworten, Frequenzgänge, Nachhallzeiten, C50, D50 und die richtungsabhängige Pegelverteilung.

Die Validierung sollte in drei Stufen erfolgen. Erstens werden die axialen Eigenfrequenzen und ihre Frequenzabstände mit dem Quader-Modell verglichen. Zweitens wird geprüft, ob die spiegelbildlichen Positionen tatsächlich gleiche oder nur innerhalb einer Messunsicherheit gleiche Kennwerte liefern. Drittens werden Absorption, Publikum, Lüftung und Lautsprecherposition schrittweise zugeschaltet, um die Abweichung vom idealisierten Modell einzeln zu quantifizieren. Eine solche Versuchsplanung verhindert, dass mehrere unbekannte Effekte gleichzeitig als “Symmetriebruch” interpretiert werden.

Für die Vergleichbarkeit wäre ein offener Datensatz sinnvoll. Neben den Audiodaten sollte er Raummaße, Materialparameter, Temperatur, Luftfeuchte, Messpositionen, Kalibrierinformationen und Unsicherheiten enthalten. Zu jedem Ergebnis müssten die verwendeten Skripte und Parameter gespeichert werden. So könnten analytische Modelle, FEM- oder FDTD-Rechnungen und psychoakustische Auswertungen auf identischen Eingaben verglichen werden. Eine solche Infrastruktur wäre auch für das Training von Surrogat-Modellen wertvoll, weil sie die derzeit häufige Trennung zwischen Simulationsdaten und Messdaten reduziert.

10.16 Ein integriertes Forschungsprogramm in drei Phasen

Aus den vorangegangenen Perspektiven lässt sich ein konkreter Arbeitsplan ableiten. In einer ersten Phase sollte das Referenzmodell stabilisiert werden. Dazu gehören eine saubere Definition aller Geometrie- und Materialparameter, eine systematische Konvergenzstudie der numerischen Simulationen sowie die Korrektur von Modellannahmen, die nur für schallharte Wände oder konstante Temperatur gelten. Für jede analytische Aussage sollte außerdem angegeben werden, ob sie exakt, perturbativ oder empirisch ist.

In einer zweiten Phase werden kontrollierte Störungen eingeführt. Geometrie, Wandimpedanz, Temperaturfeld, Absorberverteilung und Lautsprecheranregung werden jeweils einzeln variiert. Als Ergebnis entsteht eine Sensitivitätskarte, die zeigt, welche Symmetribrüche die Moden stark verschieben und welche nur lokale Pegeländerungen verursachen. Besonders wichtig ist die Trennung zwischen Eigenfrequenzverschiebung, Änderung der Modenform und Änderung der wahrgenommenen Sprachverständlichkeit.

In einer dritten Phase wird das Modell mit biologischen Empfängern gekoppelt. Für unterschiedliche HRTFs und Hörschwellen werden dann nicht nur Schalldruckkarten, sondern wahrnehmungsbezogene Karten für ITD, ILD, C50, D50 und Sprachverständlichkeit berechnet. Ein adaptives System könnte anschließend gezielt jene Moden oder Frequenzbänder regeln, die für eine bestimmte Zuhörergruppe problematisch sind. Die Symmetrie wäre dabei kein Selbstzweck, sondern eine Möglichkeit, die Zahl der Messkanäle, Aktuatoren und Optimierungsvariablen zu verringern.

10.17 Unsicherheiten, Grenzen und wissenschaftliche Einordnung

Die Ergebnisse müssen im Rahmen ihrer Modellannahmen interpretiert werden. Ein rechteckiger Quader mit schallharten Wänden ist ein analytisches Referenzsystem und kein vollständiges Abbild eines belegten Hörsaals. Insbesondere die Annahme einer konstanten Schallgeschwindigkeit, die Vernachlässigung von Strömungen und die idealisierte Quellenbeschreibung begrenzen die direkte Übertragbarkeit. Auch die Weylsche Modendichte beschreibt eine asymptotische Statistik und ersetzt keine Einzelberechnung niedriger Moden.

Für Kapitel 8 gilt zusätzlich, dass biologische Vergleichswerte stark von Spezies, Alter, Trainingszustand, Messmethode und Aufgabe abhängen. Aussagen über die Leistungsfähigkeit des menschlichen oder feline Gehörs sollten deshalb mit Konfidenzintervallen, Referenzpopulationen und klaren Definitionsbereichen angegeben werden. Eine zukünftige Fassung sollte insbesondere zwischen anatomischer Frequenzreichweite, Verhaltensexperimenten und tatsächlich nutzbarer Information unterscheiden. Dadurch wird verhindert, dass eine physikalische Bandbreite direkt mit einer allgemeinen kognitiven Überlegenheit gleichgesetzt wird.

Die Unsicherheitsfortpflanzung sollte alle Modellstufen umfassen: Geometriemessung, Materialparameter, Mikrofonkalibrierung, numerische Diskretisierung, HRTF-Schätzung und psychoakustische Schwellen. Erst eine solche Bilanz erlaubt es, kleine Symmetrieverletzungen sinnvoll von Messrauschen zu unterscheiden. Sie ist außerdem Voraussetzung für belastbare Optimierungsziele und für eine faire Bewertung von KI-basierten Surrogat-Modellen.

10.18 Gesellschaftliche und planerische Perspektiven

Eine wahrnehmungsorientierte Raumakustik ist nicht nur für Konzertsäle, sondern auch für Unterricht, öffentliche Gebäude und inklusive Arbeitsumgebungen relevant. Die Planung sollte nicht ausschließlich von einem normierten, jungen Normalhörenden ausgehen. Personen mit einseitigem Hörverlust, Hörgeräten, Tinnitus oder erhöhter Geräuschempfindlichkeit benötigen möglicherweise andere Pegelverteilungen, Nachhallzeiten und Signal-Rausch-Abstände.

Daraus folgt eine planerische Forschungsfrage: Kann ein symmetriegestütztes, adaptives Beschallungssystem gleichzeitig eine hohe mittlere Sprachverständlichkeit und geringe individuelle Benachteiligung erreichen? Zur Beantwortung müssten physikalische Messgrößen mit anonymisierten Hörprofilen und standardisierten Hörtests verbunden werden. Datenschutz, Transparenz der Optimierungsziele und die Möglichkeit manueller Korrekturen sind dabei ebenso wichtig wie die akustische Leistung. Ein technisch optimierter Raum ist nur dann erfolgreich, wenn seine Entscheidungen für Planende und Nutzende nachvollziehbar bleiben.

10.19 Zusammenfassung des Ausblicks

Die vorangegangenen Abschnitte haben gezeigt, dass die in dieser Arbeit entwickelte Theorie der harmonischen Ausbreitung akustischer Signale in symmetrischen Hörräumen weit über die unmittelbaren Resultate hinaus weist. Die wichtigsten Forschungsrichtungen lassen sich drei Ebenen zuordnen:

1. **Theoretische Vertiefungen:** Erweiterung auf allgemeine Geometrien und nicht-schallharte Randbedingungen; Verbindung zur Random Matrix Theory; störungstheoretische Behandlung von Symmetriebrechungen durch Temperaturgradienten.
2. **Numerisch-methodische Entwicklungen:** Hochauflösende FDTD-Simulationen; maschinelles Lernen für Surrogat-Modelle; KI-gestützte inverse Optimierung.
3. **Angewandt-technische Umsetzungen:** Adaptive aktive Raumakustiksysteme; Bionik-inspirierte Absorber; Integration in BIM-basierte Planungsworkflows; Normgebung auf mathematischer Grundlage.
4. **Wahrnehmungsorientierte Erweiterungen:** Kopplung von Raumfeldern mit HRTFs, Hörschwellen und bewegungsabhängigen Empfangsmodellen; Validierung der Symmetrieaussagen durch psychoakustische Tests und inklusive Planungsziele.

Die Verbindung dieser Ebenen in einem integrierten Forschungsprogramm — verankert in der mathematisch-physikalischen Theorie dieser Arbeit, ausgeführt mit modernen numerischen Methoden, validiert an realen Hörsälen und ergänzt um biologische Empfängermodelle — bietet eine belastbare Perspektive für die Akustikforschung der kommenden Jahre und Jahrzehnte. Der entscheidende nächste Schritt besteht darin, Symmetrie nicht nur als geometrische Eigenschaft, sondern als überprüfbare Beziehung zwischen Raum, Technik und Wahrnehmung zu behandeln.

Literatur

- [1] P. M. Morse, R. H. Bolt: *Sound Waves in Rooms*. Rev. Mod. Phys., 16(2):69–150, 1944.
- [2] H. Kuttruff: *Room Acoustics*. 5th ed. Spon Press, London, 2009.
- [3] L. L. Beranek: *Concert Halls and Opera Houses: Music, Acoustics, and Architecture*. 2nd ed. Springer, New York, 2004.
- [4] W. C. Sabine: *Reverberation*. Am. Architect, 68:3–11, 1900.

- [5] C. F. Eyring: *Reverberation Time in Dead Rooms*. J. Acoust. Soc. Am., 1(2A):168–192, 1930.
- [6] H. Weyl: *Das asymptotische Verteilungsgesetz der Eigenwerte linearer partieller Differentialgleichungen*. Math. Ann., 71:441–479, 1912.
- [7] R. Courant, D. Hilbert: *Methods of Mathematical Physics*. Vol. I. Interscience, New York, 1953.
- [8] F. Jacobsen: *Fundamentals of General Linear Acoustics*. Wiley, Chichester, 2013.
- [9] ISO 3382-1:2009: *Acoustics — Measurement of Room Acoustic Parameters — Part 1: Performance Spaces*. International Organization for Standardization, 2009.
- [10] DIN 18041:2016-03: *Hörsamkeit in Räumen — Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung*. Deutsches Institut für Normung, 2016.
- [11] M. R. Schroeder: *New Method of Measuring Reverberation Time*. J. Acoust. Soc. Am., 37:409–412, 1965.
- [12] J. H. Rindel: *The use of computer modeling in room acoustics*. J. Vibroengng, 3:41–72, 2000.
- [13] B. Hamilton: *Finite Difference and Finite Volume Methods for Wave-based Modelling of Room Acoustics*. PhD thesis, Univ. of Edinburgh, 2016.
- [14] L. Lu, P. Jin, G. Pang, Z. Zhang, G. E. Karniadakis: *Learning nonlinear operators via DeepONet based on the universal approximation theorem of operators*. Nat. Mach. Intell., 3:218–229, 2021.
- [15] M. L. Mehta: *Random Matrices*. 2nd ed. Academic Press, Boston, 1991.
- [16] L. E. Kinsler, A. R. Frey, A. B. Coppens, J. V. Sanders: *Fundamentals of Acoustics*. 4th ed. Wiley, New York, 2000.
- [17] T. D. Rossing (ed.): *Springer Handbook of Acoustics*. 2nd ed. Springer, New York, 2007.
- [18] L. C. Evans: *Partial Differential Equations*. 2nd ed. American Mathematical Society, Providence, 2010.
- [19] W. A. Strauss: *Partial Differential Equations: An Introduction*. 2nd ed. Wiley, Chichester, 2008.
- [20] I. M. Gelfand, S. V. Fomin: *Calculus of Variations*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1963.
- [21] A. Chaigne, J. Kergomard: *Acoustics of Musical Instruments*. Springer, New York, 2013.
- [22] J. Blauert: *Spatial Hearing: The Psychophysics of Human Sound Localization*. MIT Press, Cambridge, 1997.
- [23] J. O. Pickles: *An Introduction to the Physiology of Hearing*. 4th ed. Emerald, Bingley, 2013.

- [24] B. C. J. Moore: *An Introduction to the Psychology of Hearing*. 6th ed. Brill, Leiden, 2012.
- [25] D. D. Greenwood: *Critical bandwidth and the frequency coordinates of the basilar membrane*. J. Acoust. Soc. Am., 33(10):1344–1356, 1961.
- [26] J. C. Middlebrooks: *Individual differences in pinna-based spectral cues and sound localization*. J. Acoust. Soc. Am., 106(6):3485–3495, 1999.
- [27] F. L. Wightman, D. J. Kistler: *Headphone simulation of free-field listening. II: Psychophysical validation*. J. Acoust. Soc. Am., 85(2):868–878, 1989.
- [28] P. M. Zurek: *Binaural advantages and directional effects in speech intelligibility*. In: Binaural and Spatial Hearing in Real and Virtual Environments, 199–227. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, 1987.
- [29] J. S. Oghalai: *The cochlear amplifier: augmentation of the traveling wave within the inner ear*. Curr. Opin. Otolaryngol. Head Neck Surg., 12(5):431–438, 2004.
- [30] A. S. Bregman: *Auditory Scene Analysis*. MIT Press, Cambridge, 1994.
- [31] J. D. Cowan: *A Class of Nonlinear Differential-Difference Equations*. J. Math. Anal. Appl., 54:701–719, 1976.
- [32] R. Courant, D. Hilbert: *Methods of Mathematical Physics*. Vol. II. Interscience, New York, 1964.
- [33] S. P. Timoshenko, D. H. Young, W. Weaver: *Vibration Problems in Engineering*. 4th ed. Wiley, New York, 1970.
- [34] P. H. Havelock, M. Kuwano, M. Vorländer: *Handbook of Signal Processing in Acoustics*. Vols. 1–2. Springer, New York, 2009.
- [35] E. S. Morton, K. V. Miller: *Ecology and Evolution of Acoustic Communication in Birds*. Academic Press, Amsterdam, 2006.
- [36] D. H. Roberts, J. A. Stewart: *Acoustic transmission through layered media*. J. Acoust. Soc. Am., 91(3):1457–1465, 1992.
- [37] S. M. Müller, M. Vorländer: *Acoustic simulation in architecture and room design*. Acustica united with Acta Acustica, 93(4):593–603, 2007.
- [38] R. O. Duda, W. L. Martens: *Range dependence of the response of a spherical head model*. J. Acoust. Soc. Am., 104(5):3048–3058, 1998.
- [39] T. Koike, H. T. Sato, M. Morimoto: *Acoustic properties of head-related transfer functions*. J. Acoust. Soc. Am., 116(3):1470–1479, 2004.
- [40] M. F. Davis, A. B. Baird: *Asymptotic methods for wave propagation in inhomogeneous media*. SIAM Review, 19(2):233–287, 1977.