

修繕日・大修繕日 仮発行手順書

この手順書は、修繕日・大修繕日に予定されている停電作業について、依頼を事前に「仮発行」として登録しておき、当日に内容が一致した依頼だけを正式に発行する手順です。

1. 手順の全体像

- 通常の停電依頼と同じように、作業責任者名・作業内容・対象設備を入力します。
- 依頼ごとに **仮発行として保存** します。
- 修繕日または大修繕日に、作業員から依頼を受けます。
- 依頼一覧** の **仮発行** タブから、作業名・作業員が一致する依頼を探します。
- 対象設備を確認し、該当する依頼だけを **発行** します。
- 発行後は、通常の停電手順に従って禁止札の持ち出し、現地停電、操作画面での停電中切替を行います。

2. 修繕日前に通常依頼と同じ内容を入力する

- 上部メニューの **依頼発行・印刷** を選択します。
- 作業責任者名** に作業員または作業責任者の氏名を入力します。
- 作業内容・目的** に、修繕日または大修繕日の作業内容を具体的に入力します。
- 対象設備の選択（複数選択可）** から、停電する設備をすべて選択します。
- 右側の依頼表プレビューで、作業責任者名、作業内容、対象設備が正しいことを確認します。

禁止札操作画面

依頼発行・印刷

依頼一覧 (0)

電気室モニター

操作説明

モード: ユーザー

停電依頼書の作成・印刷用フォーム

作業責任者名 *

修繕日テスト担当

作業内容・目的 *

修繕日 33KV受電 VCB 点検

グループ一括選択ショートカット

+ PR

+ モールド周辺

+ 1次トーチ

+ No.1T/D

+ No.2T/D

+ No.1多数回設備

+ No.2多数回設備

対象設備の選択（複数選択可）

設備名や電気室で絞り込み...

☒ 1階高圧電気室 33KV受電 VCB

☐ 1階高圧電気室 3300V常用受電 VCB

☐ 1階高圧電気室 3300V非常受電 VCB

☐ 1階高圧電気室 CCM本体設備電源 VCB

☐ 1階高圧電気室 材料電気室送り VCB

☐ 1階高圧電気室 給油用電気室送り VCB

操作禁止（停電）依頼表

※作業終了後、監視室へ戻部

日付: 2026/7/21

No: REQ-260721

【作業責任者】

修繕日テスト担当

【作業内容】

修繕日 33KV受電 VCB 点検

▼ 停電対象設備一覧

1. 33KV受電 VCB

子札 No.1

実画面 1: 通常依頼と同じように作業員・内容・対象設備を入力

項目	入力例
作業責任者名	修繕日テスト担当
作業内容・目的	修繕日 33KV受電 VCB 点検
対象設備	1階高圧電気室 33KV受電 VCB

3. 仮発行として保存する

1. 依頼表プレビューの内容を確認します。
2. 左下の **仮発行として保存** を押します。
3. 「停電依頼を仮発行し、仮発行一覧へ登録しました。」と表示されたことを確認します。
4. 修繕日にまとめて扱う依頼が複数ある場合は、依頼ごとに同じ操作を繰り返します。

注意: 仮発行の段階では、子札はまだ割り当てられません。子札は、当日「発行」を押したときに、その時点で空いている札から割り当てられます。仮発行しただけでは、設備は停電中になりません。

4. 修繕日に仮発行一覧から該当依頼を探す

1. 作業者から停電依頼を受けます。
2. 上部メニューの **依頼一覧** を選択します。
3. **仮発行** タブを選択します。
4. 依頼表と照合し、**作業者**、**作業内容**、**予定設備** が一致する依頼を探します。
5. **停電予定設備一覧** を展開し、対象設備を確認します。

実画面 2: 仮発行一覧で作業者・作業内容・予定設備を照合

確認ポイント: 似た作業名がある場合は、作業者名と設備名も必ず照合します。一致しない依頼は発行せず、作業者または責任者へ確認してください。

5. 一致する依頼を発行する

1. 作業者、作業内容、予定設備が一致した依頼の **発行** を押します。
2. 発行後、依頼が **進行中** の一覧に移ったことを確認します。
3. 印刷された依頼表と、発行時に割り当てられた子札を確認します。

注意: 仮発行が複数あるときも、まとめて発行せず、依頼ごとに照合してから1件ずつ発行します。

6. 発行後は通常の停電手順を行う

1. 印刷された依頼表をもとに、禁止札掛けから割り当てられた子札を持ち出します。

2. 依頼表、子札、現地設備の名称を照合します。

3. 現地の安全手順に従って、実際の設備を停電します。

4. **禁止札操作画面** で設備名称を検索し、対象設備を絞り込みます。

5. 該当設備を選択し、操作画面の右の **● 停電にする** を押して、左の現在の状態を **● 停電中（操作禁止）** に切り替えます。

通常の停電操作の詳細は、 [power-outage-request-user-manual.html](#) を参照してください。

7. 作業完了前のチェックリスト

確認項目	チェック
作業責任者名・作業内容・対象設備を入力した	☐
依頼ごとに仮発行として保存した	☐
修繕日に作業者から依頼を受けた	☐
仮発行一覧で作業者・作業内容・設備名を照合した	☐
一致する依頼だけを発行した	☐
発行後、通常の停電手順を実施した	☐