

Part No.



X



- 通过外加电平转换器件，提供 RS232、RS485、RS422 等接口。
- 支持以标准的串口通讯方式间接地访问 CH341 外挂的串行 EEPROM 存储器。

### 2.3. 打印口

- 标准 USB 打印口，用于升级原并口打印机，兼容相关的 USB 规范。
- 兼容 Windows 操作系统，在 Windows 2000 和 XP 下无需驱动程序，应用程序完全兼容。
- 支持各种标准的并口打印机，可选低速打印方式和高速打印方式。
- 支持 IEEE-1284 规范的双向通讯，支持单向和双向传输打印机。

### 2.4. 并口

- 提供两种接口方式：EPP 方式和 MEM 方式。
- EPP 方式提供 AS#、DS#、WR#等信号，类似于 EPP V1.7 或 EPP V1.9。
- MEM 方式提供 A0、RD#、WR#等信号，类似于存储器读写方式。

### 2.5. 同步串口

- 采用 FlexWire™ 技术，通过软件能够实现灵活多样的 2 线到 5 线的同步串口。
- 作为 Host/Master 主机端，支持 2 线和 4 线等常用的同步串行接口。
- 2 线接口提供 SCL 和 SDA 两个信号线，支持 4 种传输速度。

## 3、封装

