

NVIC Reigsters

Address	31 – 29	23 – 21	15 – 13	7 – 5	Name
0xE000E400	GPIO Port D	GPIO Port C	GPIO Port B	GPIO Port A	NVIC_PRI0_R
0xE000E404	SSI0, Rx Tx	UART1, Rx Tx	UART0, Rx Tx	GPIO Port E	NVIC_PRI1_R
0xE000E408	PWM Gen 1	PWM Gen 0	PWM Fault	I2C0	NVIC_PRI2_R
0xE000E40C	ADC Seq 1	ADC Seq 0	Quad Encoder	PWM Gen 2	NVIC_PRI3_R
0xE000E410	Timer 0A	Watchdog	ADC Seq 3	ADC Seq 2	NVIC_PRI4_R
0xE000E414	Timer 2A	Timer 1B	Timer 1A	Timer 0B	NVIC_PRI5_R
0xE000E418	Comp 2	Comp 1	Comp 0	Timer 2B	NVIC_PRI6_R
0xE000E41C	GPIO Port G	GPIO Port F	Flash Control	System Control	NVIC_PRI7_R
0xE000E420	Timer 3A	SSI1, Rx Tx	UART2, Rx Tx	GPIO Port H	NVIC_PRI8_R
0xE000E424	CAN0	Quad Encoder 1	I2C1	Timer 3B	NVIC_PRI9_R
0xE000E428	Hibernate	Ethernet	CAN2	CAN1	NVIC_PRI10_R
0xE000E42C	uDMA Error	uDMA Soft Tfr	PWM Gen 3	USB0	NVIC_PRI11_R
0xE000ED20	SysTick	PendSV	--	Debug	NVIC_SYS_PRI3_R