

传感器信号在20MV-40MV vpp

三倾段峰峰值相加输出电压峰峰值不能超过6.8V　否则失真削顶



放大倍数66倍

清分机 平均值为1.82-1.9V较为合适双屏蔽，上接收



AD 转换


从单片机
从 SWD电路


主单片机
SD卡接口
电脑
打印机
工作指示灯
主 SWD电路
主 调试串口


电磁踢币


SPI FLASH


无刷转盘电机


皮带电机


找零器串口


电脑232
232串口
打印机串口
屏串口
打印机供电


温度传感器


百兆网口


光电对射


输入预留IO






+24_MOS
+5V
VOUT+
VIN+
COM
VIN-
VOUT-
U9
HDW5-24D05A1
-5V
+24V
CON9
5569-2X2P
E15
47uF/16V
C82
100nF (104) 10% 50V
-5V

24V输入电源


+24V
+24_MOS
J1
DC-007B
R235
10KΩ (1002) ±1%
C139
100nF (104) 10% 50V
Q21
AO4407A
R233
10KΩ (1002) ±1%
R234
100KΩ (1003) ±1%
D25
P6SMB6.8CA
C140
100nF (104) 10% 50V
E27
220uF/35V
E26
220uF/35V
C135
10uF (106) 10%
R236
20KΩ (2002) ±1%
D19
LED 0603
E12
220uF/35V
C122
10uF (106) 10%
C121
100nF (104) 10%
C105
100nF (104) 10%
C109
100nF (104) 10%
C119
100nF (104) 10%


SCREEN_5V
+5V
R100
0Ω (0R0) ±1%
R101
NC/0Ω (0R0) ±1%
VIN
VOUT
GND
IC21
AMS1117-3.3
+3V3
E17
47uF/16V
C136
100nF (104) 10% 50V
C106
10uF (106) 10% 25V
C107
100nF (104) 10% 50V
+3V3D
+3V3A
100Ω ±25% 100MHz
R180
IC6
AMS1117-3.3
C142
10uF (106) 10% 25V
C143
100nF (104) 10% 50V
C144
100nF (104) 10% 50V


+5V
+5V_A
100Ω ±25% 100MHz
R152
+3V3
+3V3_MCUM
100Ω ±25% 100MHz
R198
+3V3
+3V3_MCUC
100Ω ±25% 100MHz
R244


SCREEN_5V
R88
9.1KΩ (9101) ±1%
R89
49.9KΩ (4992) ±1%
+24_MOS
U4
D17
B5819W SL
SCREEN_5V
IN
FB
EN
SW
GND
BST
MP2359DJ-LF-Z
R87
100KΩ (1003) ±1%
C99
10nF (103) 10% 50V
L2 4.7uH
C108
10uF (106) 10% 25V
C100
100nF (104) 10% 50V
CE1
100uF/6.3