

1. Logika cyfrowa

| Układ                       | Formuła / sygnatura                                                 | Opis                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumatory                    |                                                                     |                                                                                                                                          |
| Półsumator                  | $s = x \oplus y$<br>$c = x \& y$                                    | Dodaje dwa bity. <b>s</b> to suma, <b>c</b> to bit przeniesienia (carry).                                                                |
| Pełny sumator (FA)          | $s = x \oplus y \oplus ci$<br>$co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$ | Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe <b>ci</b> .                                                                    |
| Sumator n-bitowy            | $n \times FA$                                                       | Kaskada (ripple-carry): wyjście $C_i$ trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie <b>co</b> to <b>Carry Out</b> całości.                    |
| Układy kombinacyjne         |                                                                     |                                                                                                                                          |
| Dekoder                     | $n \rightarrow 2^n$                                                 | Wejście koduje liczbę $k$ . Na wyjściu zapalony jest <b>tylko</b> bit nr $k$ .                                                           |
| Multiplekser                | $2^n + n \rightarrow 1$                                             | $2^n$ bitów danych + $n$ bitów sterujących $S$ . Na wyjście przechodzi $S$ -ty bit danych.                                               |
| ALU                         | $A, B, f \rightarrow C$                                             | Dekoder na bitach $f$ wybiera operację (np. $A + B$ , $A \mid B$ , $A \& B$ ); multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.                 |
| Układy sekwencyjne (pamięć) |                                                                     |                                                                                                                                          |
| Przerzutnik S-R             | <b>S</b> - set, <b>R</b> - reset                                    | Przechowuje 1 bit ( $Q$ ). <b>S=1</b> ustawia $Q = 1$ , <b>R=1</b> zeruje, <b>S=R=0</b> trzyma stan. Dwa sprzężone <b>NOR</b> -y.        |
| Sterowany poziomem          | aktywny gdy <b>CLK</b> = 1                                          | Wejścia <b>S</b> / <b>R</b> bramkowane AND-em z zegarem. Stan zmienia się tylko przy <b>CLK=1</b> .                                      |
| Sterowany zboczem           | zbocze 1 $\rightarrow$ 0                                            | Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie (master-slave), drugi z zanegowanym zegarem. Stan przepisuje się w <b>momencie</b> zmiany zegara. |

2. Typy danych

| Typ    | char | short | unsigned | int | long | float | double | void* |
|--------|------|-------|----------|-----|------|-------|--------|-------|
| x86-64 | 1    | 2     | 4        | 4   | 8    | 4     | 8      | 8     |

3. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| $x \ll k$          | $x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)                     |
| $u \gg k$          | $\lfloor u/2^k \rfloor$ - logiczne (zera)     |
| $x \gg k$          | arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$ |
| $x/2^k$ do 0       | $(x + (1 \ll k) - 1) \gg k$                   |
| Strength reduction | $x * 24 \rightarrow (x \ll 5) - (x \ll 3)$    |

4. Operacje, overflow i endianness

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| UAdd/TAdd                      | $(u + v) \bmod 2^w$                                                   |
| Nadmiar (+)                    | $u, v > 0$ , a wynik $< 0$ (wynik $-2^w$ )                            |
| Nadmiar (-)                    | $u, v < 0$ , a wynik $\geq 0$ (wynik $+2^w$ )                         |
| Negacja U2                     | $\sim x = \sim x + 1$ ; $\sim \text{Min} = \text{Min}$ , $\sim 0 = 0$ |
| Wykr. nadmiaru ( $s = x + y$ ) | $((s \wedge x) \& (s \wedge y)) \gg (w - 1)$                          |
| Maska / abs                    | $m = x \gg 31$ ; $\text{abs} = (x \wedge m) - m$                      |
| $c ? a : b$                    | $b \wedge (\sim c \& (a \wedge b))$                                   |

Promocja w C: `unsigned` i `int` w jednym wyrażeniu/porównaniu (`< > ==`)  $\rightarrow$  `int` promowany do `unsigned` (bity bez zmian,  $-1 \rightarrow \text{UMax}$ ).

| Schemat       | Najniższy adres | 0x0123      |
|---------------|-----------------|-------------|
| Big Endian    | MSB             | [01][1231]  |
| Little Endian | LSB             | [1231][011] |

5. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$$V = (-1)^s \times M \times 2^E$$
$$\text{Bias} = 2^{k-1} - 1$$

| Format | bity | s | exp (k) | frac (n) |
|--------|------|---|---------|----------|
| float  | 32   | 1 | 8       | 23       |
| double | 64   | 1 | 11      | 52       |

Kategorie wartości

| Kategoria      | exp                                  | Własności                                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znormalizowane | $\neq 0 \dots 0$<br>$\neq 1 \dots 1$ | $E = \text{exp} - \text{Bias}$ . $M = 1.\text{frac}$ .<br>Najgęściej ułożone wokół 0.                                                                                 |
| Zdenormaliz.   | $= 0 \dots 0$                        | $E = 1 - \text{Bias}$ . $M = 0.\text{frac}$ .<br>Reprezentują $\pm 0.0$ (frac = 0) i liczby<br>bardzo bliskie zera.                                                   |
| Specjalne      | $= 1 \dots 1$                        | $\text{frac} = 0 \rightarrow \pm \infty$ (nadmiar, dzielenie<br>przez 0).<br>$\text{frac} \neq 0 \rightarrow \text{NaN}$ (np. $\sqrt{-1}$ , $\infty -$<br>$\infty$ ). |

Zaokrąglanie GRS i Round-to-Even

Domyślny tryb to **Round-to-Even** (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).

... x x G

!

R S S S ...

G - ostatni zachowany, R - pierwszy usunięty, S - OR reszty

| Warunek  | Ułamek | Akcja                                              |
|----------|--------|----------------------------------------------------|
| R=0      | < 0.5  | W dół (odcięcie)                                   |
| R=1, S=1 | > 0.5  | W górę (+1 do G)                                   |
| R=1, S=0 | = 0.5  | <b>Do parzystej:</b> w górę gdy G=1, w dół gdy G=0 |

Własności matematyczne i rzutowanie

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Brak łączności     | $(a + b) + c \neq a + (b + c)$ - zaokrąglenia            |
| Brak rozdzielności | $a(b + c) \neq ab + ac$                                  |
| int → float        | możliwa utrata precyzji (zaokrągła)                      |
| int → double       | bezstratne (52 > 32 bity)                                |
| float/double → int | obcina do 0; poza zakresem lub NaN → TMin ( 0x80000000 ) |

6. Rejestry x86\_64

|      |                      |      |                      |
|------|----------------------|------|----------------------|
| %rax | %eax<br>%ah %al      | %rbx | %ebx<br>%bh %bl      |
| %rcx | %ecx<br>%ch %cl      | %rdx | %edx<br>%dh %dl      |
| %rsi | %esi<br>%sil         | %rdi | %edi<br>%dil         |
| %rbp | %ebp<br>%bp %bpl     | %rsp | %esp<br>%spl         |
| %r8  | %r8d<br>%r8w<br>%r8b | %r9  | %r9d<br>%r9w<br>%r9b |

Uwaga: Rejestry od %r10 do %r15 używają schematu:  
%r10, %r10d, %r10w, %r10b.

Podział ról rejestrów

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| %rax                             | Akumulator. Główny rejestr arytmetyczny. Przechowuje <b>wartość zwracaną</b> . |
| %rdi, %rsi, %rdx, %rcx, %r8, %r9 | Kolejno: <b>od 1. do 6. argumentu funkcji</b> . Caller-saved.                  |
| %rsp                             | Wskaźnik stosu (SP). Wskazuje wierzchołek ramki.                               |
| %rbp                             | Wskaźnik bazy (BP). Początek ramki stosu. Callee-saved.                        |
| %rbx, %r12-%r15                  | Ogólnego przeznaczenia. Wszystkie <b>callee-saved</b> .                        |
| %rip                             | Wskaźnik instrukcji (Program Counter).                                         |

Rejestry wektorowe (zmiennoprzecinkowe)

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %xmm0-%xmm15 | 128-bitowe. %xmm0 to wartość zwracana (float / double). Pierwsze 8 to argumenty. Caller-saved. |
| %ymm0-%ymm15 | 256-bitowe rozszerzenie XMM. Dzielą z nimi najmłodsze 128 bitów.                               |

7. Tryby adresowania (operandy)

| Tryb                   | Format          | Obliczanie adresu |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Natychnmiastowy (Imm)  | \$Imm           | Imm               |
| Rejestrowy (Reg)       | %Ra             | %Ra               |
| Bezpośredni (Mem)      | Imm             | M[Imm]            |
| Pośredni (Mem)         | C(%Rb)          | M[%Rb]            |
| Z przesunięciem        | D(C%Rb)         | M[%Rb + D]        |
| Skalowany (Ind/scaled) | D(C%Rb, %Ri, S) | M[%Rb+%Ri*S+D]    |
| Skalowany (baseless)   | (, %Ri, S)      | M[%Ri * S]        |

Legenda: Imm / D to stała liczbowa, %Ra / %Rb to rejestr bazowy, %Ri to rejestr indeksowy, a S to skala (tylko: 1, 2, 4 lub 8).

## 8. Flagi stanu i sterowanie

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ZF | Zero. Wynik to 0 (np. argumenty są równe).                    |
| SF | Sign. Wynik jest ujemny (MSB = 1).                            |
| CF | Carry. Przepełnienie dla liczb <b>bez znaku</b> (unsigned).   |
| OF | Overflow. Przepełnienie dla liczb <b>ze znakiem</b> (signed). |

Sufiksy warunkowe (dla `jX`, `setX`, `cmovX`)

| Sufiks               | Znaczenie                               |
|----------------------|-----------------------------------------|
| <code>e / z</code>   | Equal / Zero (równe / wynik to 0)       |
| <code>ne / nz</code> | Not Equal / Not Zero (nierówne)         |
| <code>s</code>       | Sign (wynik ujemny, <code>SF=1</code> ) |

### Liczyby ze znakiem (signed)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <code>g / ge</code> | Greater / Greater or Equal |
| <code>l / le</code> | Less / Less or Equal       |

### Liczyby bez znaku (unsigned)

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <code>a / ae</code> | Above / Above or Equal (No Carry) |
| <code>b / be</code> | Below / Below or Equal (Carry)    |

Translacja struktur kontrolnych (C → ASM)

- if-else:** `jX` (skok) lub `cmovX` (liczy obie ścieżki, bez kary za predykcję). `cmovX` odpada przy drogich gałęziach, wyłuskaniach (`*p`) i efektach ubocznych (`x++`).
- switch:** tablica skoków → czas  $O(1)$ . Skok pośredni: `jmp *.L4(, %rdi, 8)`. Brak `break` ⇒ **fall-through**.
- Pętla for:** zawsze zredukowana do **while**:  
`init; while(cond) { body; update; }`

Wzorce asemblerowe dla pętli:

| do-while                                   | while (Jump-to-mid)                                        | while (Guarded)                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <pre>loop:   Body   if (T) goto loop</pre> | <pre>goto test loop:   Body test:   if (T) goto loop</pre> | <pre>if (!T) goto done loop:   Body   if (T) goto loop done:</pre> |

## 9. Procedury i stos

Stos rośnie w dół (niższe adresy); `%rsp` wskazuje **wierzchołek** (najniższy zajęty adres). `push` zmniejsza `%rsp` o 8, `pop` zwiększa o 8.

- `call dest`: odkłada adres powrotu na stos i skacze do `dest`.
- `ret`: zdejmuje adres powrotu ze stosu i skacze pod niego.

## 10. Konwencja Wywoływań (System V ABI)

`%rdi` → `%rsi` → `%rdx` → `%rcx` → `%r8` → `%r9`

Argumenty 7+: Na stosie od końca. Wynik w `%rax`.

Rejestry caller-saved vs callee-saved

### Caller-saved

(Wolający musi zapisać)  
Mogą zostać nadpisane w funkcji.  
By je zachować, caller kładzie je na stos przed `call`.

`%rax`, `%rdi`, `%rsi`,  
`%rdx`, `%rcx`, `%r8` - `%r11`

### Callee-saved

(Wolany musi przywrócić)  
Muszą zachować stan. Callee musi zapisać je na stos i odtworzyć przed `ret`.

`%rbx`, `%rbp`, `%r12` - `%r15`

### Ramka stosu

Każde wywołanie funkcji ma własną ramkę (stąd **rekurencja** działa naturalnie).

**Ramka potrzebna, gdy:** brak rejestrów na zmienne (spilling), lokalna tablica/struktura, lub pobrano adres zmiennej (`&`).

### Prolog

```
pushq %rbp ;
zapisz stary base ptr
movq %rsp, %rbp ;
nowy base ptr = rsp
subq $32, %rsp ;
alokacja 32 bajtów
```

### Epilog

```
addq $32, %rsp ;
zwolnij alokację
popq %rbp ;
przywróć base ptr
ret ;
skok powrotny
```

`leave`: zastępuje `movq %rbp, %rsp` + `popq %rbp` jedną instrukcją.

## 11. Architektura CPU

Fazy przetwarzania instrukcji

Fetch → Decode → Execute → Memory → Write

Pipelining i hazardy

Nakładanie faz zwiększa throughput, ale rodzi konflikty (hazardy):

### Danych

Odczyt po zapisie - wynik jeszcze nie jest w rejestrze, a kolejna instrukcja już go potrzebuje.  
**Rozwiązanie:** forwarding/bypassing (wynik z ALU prosto na wejście) lub stall/bubble.

### Sterowania

Skok wymusza odgadnięcie następnego adresu.  
**Rozwiązanie:** branch prediction. Pomyłka → czyszczenie potoku (misprediction penalty).

Out-of-Order

Nowoczesne procesory nie wykonują instrukcji sekwencyjnie:

- Superskalarność:** wiele instrukcji na cykl (wiele jednostek wykonawczych).
- Register renaming:** mapowanie rejestrów logicznych (`%rax`) na wiele fizycznych - eliminuje fałszywe zależności.
- Reorder buffer:** instrukcje liczone asynchronicznie, ale zatwierdzane w kolejności programu (spójność).

## 12. Tablice i struktury

Reprezentacja tablic w pamięci

| Typ            | Deklaracja             | Adres                                                                        |
|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Jednowymiarowa | <code>T A[L]</code>    | $A[i] = x_A + i \times \text{sizeof}(T)$                                     |
| Wielowymiarowa | <code>T A[R][C]</code> | $A[i][j] = x_A + (i \times C + j) \times \text{sizeof}(T)$                   |
| Wielopoziomowa | <code>T *A[L]</code>   | $M[x_A + i \times 8] + j \times \text{sizeof}(T)$<br>(dwa odczyty z pamięci) |

Wyrównanie danych i padding

- Zasada ogólna:** obiekt rozmiaru  $K$  leży pod adresem podzielnym przez  $K$ .
- Struktury:** każde pole wyrównane do własnego  $K$ ; rozmiar całości podzielny przez największe wyrównanie (padding na końcu).
- Optymalizacja:** pola od największego do najmniejszego → minimalny padding.

## 13. Układ pamięci

**Loop unrolling** Rozwinięcie pętli (np. krok co 2). Mniejszy narzut pętli, więcej równoległości dla CPU.

### Mapa pamięci procesu

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Stack ↓     | Rośnie w dół. Zmienne lokalne, adresy powrotu (limit 8MB).                     |
| Shared libs | Współdzielone biblioteki (np. <code>libc.so</code> ).                          |
| Sztywna ↑   | Rośnie w górę. Dynamiczna alokacja ( <code>malloc</code> , <code>new</code> ). |
| Data        | Zmienne globalne i statyczne (zainicjowane i niezainicjowane).                 |
| Text        | Read-only. Binarny kod wykonywalny programu.                                   |

Góra tabeli = wysokie adresy, dół = niskie adresy.

### Zagrożenia i mechanizmy obronne

|                 |                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buffer overflow | Brak sprawdzania granic tablic. Nadpisuje stos (stary <code>%rbp</code> , adres powrotu) → przejęcie sterowania.                                         |
| ROP (Gadżety)   | Return-Oriented Programming. Sklejanie legalnych skrawków kodu zakończonych <code>ret</code> - omija zakaz wykonywania (NX).                             |
| Stack canaries  | Losowa wartość tuż przed adresem powrotu. Przed <code>ret</code> weryfikacja ( <code>xor</code> + <code>je</code> ); uszkodzona → <code>abort()</code> . |
| NX / ASLR       | <b>NX</b> : zakaz wykonywania kodu ze stosu i sterty.<br><b>ASLR</b> : losowanie bazowych adresów obszarów przy każdym starcie.                          |

### Unie

Wszystkie pola współdzielą **ten sam adres** (offset 0); rozmiar = **największe pole**. Służą do manipulacji bitowych z ominięciem systemu typów (np. bity `float` jako `int`).

## 14. Optymalizacje i ich ograniczenia

Kompilator nie zoptymalizuje kodu, jeśli mogłoby to zmienić zachowanie programu (choćby dla specyficznych argumentów).

### Optymalizacyjne blokady

|                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aliasing pamięci  | <code>*p</code> i <code>*q</code> mogą wskazywać na to samo → wymuszony odczyt/zapis do RAM zamiast rejestru. Pomaga słowo kluczowe <code>restrict</code> . |
| Wywołania funkcji | Funkcja w pętli może mieć ukryte efekty uboczne - nie zostanie wyrzucona poza pętlę. <b>Rozwiązanie</b> : inlining lub makra.                               |
| Arytmetyka float  | Brak łączności: $(a + b) + c \neq a + (b + c)$ . Kompilator <b>nigdy</b> nie zmieni kolejności działań (troska o precyzję).                                 |

### Podstawowe techniki optymalizacji

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code motion        | Wyrzucenie niezmienników (np. <code>x * y</code> ) poza pętlę.                                                            |
| Strength reduction | Kosztowne → tańsze (np. <code>x * 64</code> → <code>x &lt;&lt; 6</code> , iteracja wskaźnikiem zamiast mnożenia indeksu). |
| Share subexpr.     | Jednokrotne obliczanie powtarzających się podwyrażeń.                                                                     |

## 15. Katalog instrukcji (AT&T)

| Opcode                      | Efekt                         | Opis                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>mov S, D</code>       | $D \leftarrow S$              | Kopiuje wartość z S do D.                              |
| <code>lea S, D</code>       | $D \leftarrow \text{addr}(S)$ | Oblicza adres S (bez czytania pamięci).                |
| <code>add S, D</code>       | $D \leftarrow D + S$          | Dodawanie (ustawia flagi).                             |
| <code>sub S, D</code>       | $D \leftarrow D - S$          | Odejmowanie (ustawia flagi).                           |
| <code>imul S, D</code>      | $D \leftarrow D * S$          | Mnożenie liczb ze znakiem.                             |
| <code>sal / shl k, D</code> | $D \ll = k$                   | Przesunięcie w lewo (mnożenie przez $2^k$ ).           |
| <code>sar k, D</code>       | $D \gg = k$                   | Arytmetyczne w prawo (dzielenie). <b>Kopiuje znak.</b> |
| <code>shr k, D</code>       | $D \gg = k$                   | Logiczne w prawo. Dopełnia zerami.                     |
| <code>and / or S, D</code>  | $D \leftarrow D \& /   S$     | Operacje bitowe (ustawiają flagi).                     |
| <code>xor S, D</code>       | $D \leftarrow D \wedge S$     | Często jako <code>xor %rax, %rax</code> do zerowania.  |

### Porównania i sterowanie

|                          |                                             |                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>cmp S1, S2</code>  | $S2 - S1$                                   | Ustawia flagi jak odejmowanie, nie zapisuje wyniku. |
| <code>test S1, S2</code> | $S2 \& S1$                                  | Ustawia flagi jak <b>AND</b> .                      |
| <code>jX dest</code>     | $\text{if}(X) \%rip \leftarrow \text{dest}$ | Skok warunkowy (X = warunek).                       |
| <code>setX D</code>      | $\text{if}(X) D \leftarrow 1$               | Ustawia najmłodszy bajt na 0 lub 1 wg flag.         |
| <code>cmove S, D</code>  | $\text{if}(X) D \leftarrow S$               | Warunkowe kopiowanie (zamiast skoku).               |

### Stos i zarządzanie procedurami

|                        |                                                        |                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>push S</code>    | $\%rsp - = 8$<br>$M[\%rsp] \leftarrow S$               | Odkłada na stos (zmniejsza <code>%rsp</code> ).       |
| <code>pop D</code>     | $D \leftarrow M[\%rsp]$<br>$\%rsp + = 8$               | Zdejmuje ze stosu do D (zwiększa <code>%rsp</code> ). |
| <code>call dest</code> | $\text{push } \%rip$<br>$\%rip \leftarrow \text{dest}$ | Skok do funkcji (zapisuje adres powrotu na stosie).   |
| <code>ret</code>       | $\text{pop } \%rip$                                    | Zdejmuje adres powrotu ze stosu i skacze pod niego.   |
| <code>leave</code>     | $\%rsp \leftarrow \%rbp$<br>$\text{pop } \%rbp$        | Sprząta ramkę stosu (odwrotność prologu).             |

Operacje wektorowe

Rozszerzenie AVX. Przedrostek `v` (nie niszczy źródeł).

|                                    |                            |                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>vmovaps / ups S, D</code>    | $D \leftarrow S$           | Kopiuje wektor. <code>a</code> (aligned - szybkie, adres podzielny przez wyrównanie), <code>u</code> (unaligned). |
| <code>vaddps / pd S1, S2, D</code> | $D \leftarrow S2 + S1$     | Dodawanie wielokrotne (packed). <code>ps</code> (single-float), <code>pd</code> (double).                         |
| <code>vmulps / pd S1, S2, D</code> | $D \leftarrow S2 * S1$     | Mnożenie wektorowe.                                                                                               |
| <code>vfmadd231ps S1, S2, D</code> | $D \leftarrow S2 * S1 + D$ | <b>Fused Multiply-Add.</b> Mnoży i dodaje do <code>D</code> w jednym kroku.                                       |

Operacje zmiennoprzecinkowe

|                                   |                                |                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>movsd / movss S, D</code>   | $D \leftarrow S$               | Kopiuje skalar ( <code>double</code> / <code>float</code> ) między rejestrami XMM lub pamięcią. |
| <code>movapd / movaps S, D</code> | $D \leftarrow S$               | Kopiuje wyrównany wektor zmiennoprzecinkowy.                                                    |
| <code>addsd / subsd S, D</code>   | $D \leftarrow D \text{ op } S$ | Skalarne dodawanie / odejmowanie podwójnej precyzji.                                            |
| <code>xorpd / xorps S, D</code>   | $D \leftarrow D \hat{\ } S$    | Bitowy XOR na XMM. Jako <code>xorpd %xmm0, %xmm0</code> zeruje rejestr.                         |
| <code>ucomisd S1, S2</code>       | $S2 - S1$                      | Porównuje <code>double</code> i ustawia flagi <code>ZF, PF, CF</code> w <code>%rflags</code> .  |

**Uwaga o sufiksach:** Instrukcje przyjmują sufiks określający rozmiar danych: `b` (8-bit), `w` (16-bit), `d` (32-bit), `q` (64-bit).  
Np. `movl` kopiuje 32 bity (i automatycznie zeruje górną połowę 64-bitowego rejestru!).