

Chapter 1

Alineamiento

1.1 Modo de alineamiento Flat

SURUGA SEIKI
Optical Alignment

Alignment Mode: Flat

Main Axis: X Y
XY Sub Axis: None
Sub Angle [deg]: 0.00000 0.00000

Parameter: OPTICAL RIGHT
Name: OPTICAL RIGHT
Save

Threshold
XY
Field Search [V]: 0.20000
Peak Search [%]: 25.00

Search
X Y
Search Range: 50.00000 20.00000
Field Search Pitch: 0.50000 0.50000
Field Search First Pitch: 0.00000
Field Search Speed: 200.00000 200.00000
Peak Search Speed: 200.00000 200.00000
Smoothing Range [ms]: 40 40
Centroid Threshold [%]: 0.00 0.00

Judge
X Y
Convergent Range: 0.50000 0.50000
Comparison Count: 2
Max Repeat Count: 10

Sensor
Ch1
PM: Ch1
Analog: Ch1
Auto Range Up: True
Initial Range Setting: True
Initial Range: -40dBm
Wave Length: 1550.00

DA1100 [2026-06-29-09:43:30] Version 1.3.10C

Figure 1.1: Pendiente.

Table 1.1: Parámetros de configuración

Parámetro	Descripción	Tipo .NET
Alignment		
mainStageNumberX	Número del eje principal utilizado para el movimiento en X.	UInt16
mainStageNumberY	Número del eje principal utilizado para el movimiento en Y.	UInt16

Continued on next page

Table 1.1: Parámetros de configuración (Continued)

subStageNumberXY	Número del sub-eje utilizado para el movimiento en XY.	UInt16
subAngleX	Ángulo del sub-eje para la alineación en X.	Double
subAngleY	Ángulo del sub-eje para la alineación en Y.	Double
Sensor		
pmCh	Canal del medidor de potencia utilizado durante la alineación.	UInt16
analogCh	Canal de entrada analógica utilizado para la medición.	UInt16
pmAutoRangeUpOn	Habilita el incremento automático del rango del medidor de potencia.	Boolean
pmInitRangeSettingOn	Habilita el uso de un rango inicial para el medidor de potencia.	Boolean
pmInitRange	Valor del rango inicial del medidor de potencia.	Int16
Threshold		
fieldSearchThreshold	Umbral utilizado durante la búsqueda de campo.	Double
peakSearchThreshold	Umbral utilizado durante la búsqueda del pico de señal.	Double
Search		
searchRangeX	Rango de búsqueda en la dirección X.	Double
searchRangeY	Rango de búsqueda en la dirección Y.	Double
fieldSearchPitchX	Paso de exploración en X durante la búsqueda de campo.	Double
fieldSearchPitchY	Paso de exploración en Y durante la búsqueda de campo.	Double
fieldSearchFirstPitchX	Primer paso de exploración en X durante la búsqueda de campo.	Double
fieldSearchSpeedX	Velocidad de exploración en X durante la búsqueda de campo.	Double
fieldSearchSpeedY	Velocidad de exploración en Y durante la búsqueda de campo.	Double
peakSearchSpeedX	Velocidad de búsqueda del pico en X.	Double
peakSearchSpeedY	Velocidad de búsqueda del pico en Y.	Double
smoothingRangeX	Ventana de suavizado aplicada a los datos en X.	UInt32

Continued on next page

Table 1.1: Parámetros de configuración (Continued)

smoothingRangeY	Ventana de suavizado aplicada a los datos en Y.	UInt32
centroidThresholdX	Umbral para el cálculo del centroide en X.	Double
centroidThresholdY	Umbral para el cálculo del centroide en Y.	Double
Judge		
convergentRangeX	Rango de convergencia permitido en X.	Double
convergentRangeY	Rango de convergencia permitido en Y.	Double
comparisonCount	Número de comparaciones realizadas para verificar la convergencia.	UInt16
maxRepeatCount	Número máximo de repeticiones permitidas durante el proceso de alineación.	UInt16