



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sistem Absensi RFID Berbasis Web

Versi: 1.0

Tanggal: 7 April 2026

Sistem: Absensi RFID — Web Dashboard & Public Landing Page



Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Peran Pengguna (User Roles)
3. SOP Login & Autentikasi
4. SOP Dashboard
5. SOP Manajemen Data Siswa
6. SOP Manajemen Data Guru
7. SOP Manajemen Kelas
8. SOP Kategori Siswa
9. SOP Data Orang Tua / Wali
10. SOP Perangkat ESP32 (RFID Reader)
11. SOP Lokasi
12. SOP Live Monitor
13. SOP Rekapitulasi Kehadiran
14. SOP Log Notifikasi WhatsApp
15. SOP Manajemen Admin (Users)
16. SOP Pengaturan Sistem
17. SOP Profil Pengguna

18. SOP Halaman Publik (Landing Page)

19. SOP Reset Password

20. Alur Kerja Harian

21. Troubleshooting Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Sistem Absensi RFID Berbasis Web

Versi: 1.0

Tanggal: 7 April 2026

Sistem: Absensi RFID — Web Dashboard & Public Landing Page

Daftar Isi

1. [Pendahuluan](#)
2. [Peran Pengguna \(User Roles\)](#)
3. [SOP Login & Autentikasi](#)
4. [SOP Dashboard](#)
5. [SOP Manajemen Data Siswa](#)
6. [SOP Manajemen Data Guru](#)
7. [SOP Manajemen Kelas](#)
8. [SOP Kategori Siswa](#)
9. [SOP Data Orang Tua / Wali](#)
10. [SOP Perangkat ESP32 \(RFID Reader\)](#)
11. [SOP Lokasi](#)
12. [SOP Live Monitor](#)
13. [SOP Rekapitulasi Kehadiran](#)
14. [SOP Log Notifikasi WhatsApp](#)
15. [SOP Manajemen Admin \(Users\)](#)
16. [SOP Pengaturan Sistem](#)
17. [SOP Profil Pengguna](#)
18. [SOP Halaman Publik \(Landing Page\)](#)
19. [SOP Reset Password](#)
20. [Alur Kerja Harian](#)
21. [Troubleshooting Umum](#)

1. Pendahuluan

1.1 Tentang Sistem

Sistem Absensi RFID adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mencatat kehadiran siswa dan guru secara otomatis menggunakan teknologi **RFID (Radio Frequency Identification)**. Sistem terdiri dari:

KOMPONEN	TEKNOLOGI	FUNGSI
Frontend	React.js (Vite)	Antarmuka pengguna (dashboard admin & landing page publik)
Backend	Laravel (PHP)	API server, pengolahan data, autentikasi
Hardware	ESP32 + RFID Reader	Membaca kartu RFID siswa/guru
Notifikasi	Fonnte API (WhatsApp)	Mengirim notifikasi ke orang tua & kepala sekolah

1.2 Tujuan SOP

Memberikan panduan standar bagi seluruh pengguna sistem dalam mengoperasikan fitur-fitur web Absensi RFID secara benar dan konsisten.

2. Peran Pengguna (User Roles)

Sistem memiliki **5 peran pengguna** dengan tingkat akses berbeda:

ROLE	KODE SISTEM	AKSES
Super Admin	super_admin	Akses penuh ke seluruh fitur sistem
Kepala Sekolah	kepala_sekolah	Dashboard, monitoring, rekap, notifikasi
Staff Admin	staff_admin	Manajemen data siswa, guru, kelas, orang tua
Guru Piket	guru_piket	Live monitor, input manual kehadiran
Operator	operator	Manajemen perangkat dan lokasi

! IMPORTANT

Hanya ****Super Admin**** yang dapat menambah, mengedit, dan menghapus akun pengguna lain.

3. SOP Login & Autentikasi

3.1 Prosedur Login

Langkah 1 → Buka URL sistem di browser
Langkah 2 → Klik tombol "Masuk" di halaman Landing Page
Langkah 3 → Masukkan Email dan Password
Langkah 4 → Klik tombol "Login"
Langkah 5 → Sistem mengarahkan ke halaman Dashboard

FIELD	KETERANGAN
Email	Alamat email yang terdaftar di sistem
Password	Password minimal 8 karakter

3.2 Ketentuan Keamanan

- Password bersifat **case-sensitive** (huruf besar/kecil berpengaruh)
- Setelah login, token autentikasi tersimpan di browser (local storage)

- Klik **Keluar** di dropdown profil untuk logout secara aman
- Jangan bagikan kredensial login kepada pihak yang tidak berwenang

3.3 Lupa Password

Lihat [SOP Reset Password](#) untuk prosedur pemulihan akun.

4. SOP Dashboard

4.1 Fungsi

Halaman Dashboard menyajikan ringkasan data dan statistik kehadiran secara visual.

4.2 Informasi yang Ditampilkan

BAGIAN	ISI
Stat Cards	Total Siswa, Total Guru, Total Kelas, Perangkat Aktif
Statistik Hari Ini	Jumlah siswa masuk, siswa keluar, total tap hari ini
Grafik Mingguan	Chart garis kehadiran 7 hari terakhir
Grafik Bulanan	Chart batang kehadiran per bulan
Aktivitas Terbaru	Daftar 10 log tap RFID terbaru (nama, kelas, waktu, tipe masuk/keluar)

4.3 Prosedur Penggunaan

- Langkah 1 → Login ke sistem
- Langkah 2 → Secara otomatis diarahkan ke halaman Dashboard
- Langkah 3 → Perhatikan statistik dan aktivitas terbaru
- Langkah 4 → Gunakan menu sidebar untuk navigasi ke fitur lain

 TIP

Dashboard akan otomatis menampilkan data terbaru setiap kali halaman dimuat. Refresh browser (F5) untuk mendapatkan data terkini.

5. SOP Manajemen Data Siswa

5.1 Fungsi

Mengelola data seluruh siswa yang terdaftar di sistem absensi RFID.

5.2 Akses Menu

Sidebar → Data Siswa

5.3 Prosedur Tambah Siswa (Manual)

- Langkah 1 → Klik tombol "Tambah Siswa"
- Langkah 2 → Isi formulir berikut:

FIELD	WAJIB	KETERANGAN
Foto	Tidak	Upload foto siswa (maks 2MB, format JPG/PNG)
RFID UID	☒ Ya	Nomor unik kartu RFID siswa (contoh: A1B2C3D4)
NIS	☒ Ya	Nomor Induk Siswa
Nama Lengkap	☒ Ya	Nama lengkap siswa
Kelas	☒ Ya	Pilih kelas dari dropdown
Kategori	Tidak	Pilih kategori (Reguler, Beasiswa, dll)

- Langkah 3 → Klik tombol "Simpan"
- Langkah 4 → Notifikasi sukses muncul, data siswa tersimpan

5.4 Prosedur Import Data Siswa via Excel

Langkah 1 → Klik tombol "Import Excel"

Langkah 2 → Klik "Download Template" untuk mengunduh file CSV template

Langkah 3 → Isi data siswa di file CSV sesuai format template:

Kolom: RFID UID, NIS, Nama Siswa, Kelas, Kategori,
Nama Ortu, No HP Ortu, Hubungan

Langkah 4 → Klik area upload atau drag & drop file CSV/Excel

Langkah 5 → Klik "Import"

Langkah 6 → Tunggu proses import selesai

NOTE

Format file yang diterima: `.xlsx`, `.xls`, `.csv`. Import juga mendukung data orang tua langsung bersama data siswa.

5.5 Prosedur Edit Siswa

Langkah 1 → Cari siswa menggunakan kolom pencarian atau filter kelas/kategori

Langkah 2 → Klik ikon  (Edit) pada baris siswa yang ingin diedit

Langkah 3 → Ubah data yang diperlukan

Langkah 4 → Klik "Simpan"

5.6 Prosedur Hapus Siswa

Langkah 1 → Klik ikon  (Hapus) pada baris siswa

Langkah 2 → Konfirmasi penghapusan di dialog yang muncul

Langkah 3 → Data siswa terhapus dari sistem

5.7 Hapus Massal (Bulk Delete)

Langkah 1 → Centang checkbox pada siswa yang ingin dihapus (atau centang "Pilih Semua")

Langkah 2 → Floating bar muncul di bagian bawah layar

Langkah 3 → Klik tombol "Hapus" pada floating bar

Langkah 4 → Konfirmasi penghapusan

5.8 Cetak Kartu ID Siswa

Langkah 1 → Klik ikon  (Kartu ID) pada baris siswa

Langkah 2 → Modal kartu ID muncul dengan preview

Langkah 3 → Cetak atau simpan kartu ID

5.9 Fitur Pencarian & Filter

FILTER	KETERANGAN
Cari Siswa	Pencarian berdasarkan nama siswa
Filter Kelas	Dropdown filter berdasarkan kelas
Filter Kategori	Dropdown filter berdasarkan kategori
Tampilan	Toggle antara tampilan Grid (kartu) dan Tabel (list)

6. SOP Manajemen Data Guru

6.1 Fungsi

Mengelola data guru yang memiliki kartu RFID untuk absensi.

6.2 Akses Menu

Sidebar → Data Guru

6.3 Prosedur Tambah Guru

Langkah 1 → Klik tombol "Tambah Guru"

Langkah 2 → Isi formulir:

FIELD	WAJIB	KETERANGAN
Foto	Tidak	Upload foto guru (maks 2MB)
RFID UID	✓ Ya	Nomor unik kartu RFID guru
NIP	✓ Ya	Nomor Induk Pegawai
Nama	✓ Ya	Nama lengkap guru
Telepon	Tidak	Nomor HP guru (format: 08xxx)

Langkah 3 → Klik "Simpan"

6.4 Prosedur Edit & Hapus

Sama dengan prosedur edit/hapus pada data siswa (ikon  dan ).

6.5 Export Data Guru

Langkah 1 → Centang guru yang ingin diexport

Langkah 2 → Klik tombol "Export" pada floating bar

Langkah 3 → File CSV otomatis terunduh

7. SOP Manajemen Kelas

7.1 Fungsi

Mengelola data kelas yang tersedia di sekolah.

7.2 Akses Menu

Sidebar → Kelas

7.3 Prosedur Tambah Kelas

Langkah 1 → Klik tombol "Tambah Kelas"

Langkah 2 → Isi formulir:

FIELD	WAJIB	KETERANGAN
Nama Kelas	☒ Ya	Contoh: X RPL 1
Tingkat	Tidak	Pilih: X (Sepuluh), XI (Sebelas), XII (Dua Belas)
Jurusan	Tidak	Contoh: RPL, TKJ, MM

Langkah 3 → Klik "Simpan"

7.4 Informasi Kelas

Setiap kelas menampilkan **jumlah siswa** yang terdaftar di kelas tersebut.

8. SOP Kategori Siswa

8.1 Fungsi

Mengelola pengelompokan siswa berdasarkan kategori tertentu (contoh: Regular, Boarding/Asrama, Beasiswa, Full Day).

8.2 Akses Menu

Sidebar → Kategori

8.3 Prosedur Tambah Kategori

Langkah 1 → Klik tombol "Tambah Kategori"

Langkah 2 → Isi Nama Kategori (contoh: "Beasiswa") dan Deskripsi (opsional)

Langkah 3 → Klik "Simpan"

NOTE

Kategori digunakan saat menambahkan data siswa. Setiap siswa dapat memiliki satu kategori. Kategori juga mempengaruhi fitur di Live Monitor — siswa dengan kategori ****Boarding**** memiliki opsi tambahan untuk memilih tipe tap (Masuk/Keluar) secara manual.

9. SOP Data Orang Tua / Wali

9.1 Fungsi

Mengelola data orang tua/wali siswa untuk keperluan notifikasi WhatsApp.

9.2 Akses Menu

Sidebar → Orang Tua

9.3 Prosedur Tambah Orang Tua

Langkah 1 → Klik tombol "Tambah"

Langkah 2 → Isi formulir:

FIELD	WAJIB	KETERANGAN
Foto	Tidak	Upload foto (maks 2MB)
Siswa	✓ Ya	Pilih siswa dari dropdown (searchable)
Nama	✓ Ya	Nama orang tua/wali
Telepon	✓ Ya	No HP untuk notifikasi WA (format: 08xxx)
Hubungan	✓ Ya	Ayah / Ibu / Wali
Notifikasi WA	-	Toggle aktif/nonaktif penerimaan notifikasi

Langkah 3 → Klik "Simpan"

9.4 Status Notifikasi

STATUS	KETERANGAN
WA Aktif (hijau)	Orang tua akan menerima notifikasi WhatsApp saat siswa tap RFID
WA Nonaktif (merah)	Notifikasi dinonaktifkan

10. SOP Perangkat ESP32 (RFID Reader)

10.1 Fungsi

Mendaftarkan dan mengelola perangkat ESP32 RFID reader yang terpasang di berbagai lokasi sekolah.

10.2 Akses Menu

Sidebar → Perangkat

10.3 Prosedur Tambah Perangkat

Langkah 1 → Klik tombol "Tambah Perangkat"

Langkah 2 → Isi formulir:

FIELD	WAJIB	KETERANGAN
Kode Perangkat	☒ Ya	ID unik perangkat (contoh: ESP32-GATE-01)
Nama Perangkat	☒ Ya	Nama deskriptif (contoh: Reader Gerbang Utama)
Lokasi	Tidak	Pilih lokasi penempatan perangkat
Tipe	☒ Ya	Gerbang Masuk / Gerbang Keluar / Ruang Kelas
Delay Tap (detik)	☒ Ya	Jeda minimal antara tap (default: 300 = 5 menit)

Langkah 3 → Klik "Simpan"

10.4 Status Perangkat

STATUS	KETERANGAN
 Online	Perangkat aktif dan terhubung ke server
 Offline	Perangkat tidak merespon

10.5 Tipe Perangkat

TIPE	KETERANGAN
Gerbang Masuk	Mencatat siswa/guru masuk area sekolah
Gerbang Keluar	Mencatat siswa/guru keluar area sekolah
Ruang Kelas	Mencatat kehadiran di ruang kelas tertentu

! IMPORTANT

****Delay Tap**** adalah jeda minimal antara dua kali tap pada perangkat yang sama oleh kartu yang sama. Ini mencegah duplikasi data kehadiran. Default 300 detik (5 menit).

11. SOP Lokasi

11.1 Fungsi

Mengelola data lokasi penempatan perangkat RFID reader.

11.2 Akses Menu

Sidebar → Lokasi

11.3 Prosedur Tambah Lokasi

Langkah 1 → Klik tombol "Tambah Lokasi"

Langkah 2 → Isi Nama Lokasi (contoh: "Gerbang Utama") dan Deskripsi (opsional)

Langkah 3 → Klik "Simpan"

11.4 Informasi Lokasi

Setiap lokasi menampilkan **jumlah perangkat** yang terpasang di lokasi tersebut.

12. SOP Live Monitor

12.1 Fungsi

Memantau kehadiran siswa dan guru **secara real-time** serta melakukan input manual RFID.

12.2 Akses Menu

Sidebar → Live Monitor

12.3 Mode Koneksi

MODE	KETERANGAN
 Real-time	Data menggunakan WebSocket (jika tersedia)
 Polling (5s)	Data diperbarui setiap 5 detik (fallback)

12.4 Prosedur Pantau Kehadiran

Langkah 1 → Buka menu Live Monitor
 Langkah 2 → Panel kiri: daftar kehadiran SISWA hari ini
 Langkah 3 → Panel kanan: daftar kehadiran GURU hari ini
 Langkah 4 → Log terbaru ditandai dengan highlight berwarna
 Langkah 5 → Klik tombol Refresh () untuk memaksa pembaruan data

12.5 Prosedur Input Manual RFID

TIP

Fitur ini berguna jika kartu RFID siswa bermasalah atau perangkat reader rusak. Guru piket dapat menginput kehadiran secara manual.

Langkah 1 → Masukkan nomor RFID UID di kolom "Input Manual"
 Langkah 2 → Sistem otomatis memeriksa RFID dan menampilkan info siswa/guru
 Langkah 3 → Pilih Device/Lokasi dari dropdown
 Langkah 4 → Pilih Tipe Tap (Auto / Masuk / Keluar)
 – "Auto" = sistem menentukan otomatis
 – Pilihan Masuk/Keluar hanya tersedia untuk siswa Boarding
 Langkah 5 → Klik "Kirim"
 Langkah 6 → Notifikasi sukses muncul, log langsung terupdate

WARNING

Pilihan tipe tap manual (Masuk/Keluar) **hanya tersedia untuk siswa dengan kategori Boarding**. Untuk siswa non-boarding, tipe tap ditentukan secara otomatis oleh sistem.

13. SOP Rekapitulasi Kehadiran

13.1 Fungsi

Melihat dan mengexport riwayat data kehadiran siswa dan guru.

13.2 Akses Menu

Sidebar → Rekap

13.3 Prosedur Melihat Rekap

Langkah 1 → Pilih tab "Siswa" atau "Guru"

Langkah 2 → Atur filter:

FILTER	KETERANGAN
Cari Nama	Ketik nama siswa/guru
Tanggal Mulai	Tanggal awal periode
Tanggal Akhir	Tanggal akhir periode
Kelas	Filter berdasarkan kelas (khusus tab Siswa)

Langkah 3 → Klik tombol "Filter"

Langkah 4 → Data rekap ditampilkan dalam tabel

13.4 Kolom Data Rekap

KOLOM	KETERANGAN
No	Nomorurut
NIS/NIP	Nomor induk siswa atau pegawai
Nama	Nama lengkap
Kelas	Kelas siswa (khusus tab Siswa)
Tipe	Masuk (👉) / Keluar (👈)
Lokasi	Lokasi tap RFID
Waktu	Tanggal dan jam tap

13.5 Prosedur Export ke Excel

Langkah 1 → Atur filter sesuai kebutuhan (opsional)

Langkah 2 → Klik tombol "Export Excel"

Langkah 3 → File .xlsx otomatis terunduh

Langkah 4 → Buka file di Microsoft Excel atau Google Sheets

TIP

Untuk laporan bulanan, set Tanggal Mulai ke tanggal 1 dan Tanggal Akhir ke akhir bulan. Lalu klik Export.

14. SOP Log Notifikasi WhatsApp

14.1 Fungsi

Memantau riwayat pengiriman notifikasi WhatsApp ke orang tua siswa dan kepala sekolah via Fonnte.

14.2 Akses Menu

Sidebar → Notifikasi

14.3 Statistik Notifikasi

STATISTIK	KETERANGAN
Total	Jumlah total notifikasi yang pernah dikirim
Berhasil	Notifikasi yang sukses terkirim
Gagal	Notifikasi yang gagal dikirim
Hari Ini	Jumlah notifikasi yang dikirim hari ini

14.4 Filter Log

FILTER	KETERANGAN
Semua Status	Tampilkan semua log
Berhasil	Hanya log yang berhasil dikirim
Gagal	Hanya log yang gagal dikirim

14.5 Kolom Tabel Log

KOLOM	KETERANGAN
Waktu	Tanggal dan jam pengiriman
Telepon	Nomor HP tujuan
Tipe	Jenis notifikasi
Status	✓ Berhasil / ✗ Gagal
Pesan	Isi pesan yang dikirim

15. SOP Manajemen Admin (Users)

15.1 Fungsi

Mengelola akun pengguna yang dapat mengakses dashboard admin.

15.2 Akses Menu

Sidebar → Admin

 CAUTION

Fitur ini hanya boleh diakses oleh ****Super Admin****. Pembuatan akun baru harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.

15.3 Prosedur Registrasi User Baru

Langkah 1 → Klik tombol "Registrasi Baru"

Langkah 2 → Isi formulir:

FIELD	WAJIB	KETERANGAN
Foto	Tidak	Upload foto profil (maks 2MB)
Nama Lengkap	 Ya	Nama lengkap pengguna
Email	 Ya	Email untuk login (harus unik)
No. Telepon	Tidak	Format: 628xxx
Password	 Ya	Minimal 8 karakter
Role	 Ya	Pilih peran: Super Admin, Kepala Sekolah, Staff Admin, Guru Piket, atau Operator

Langkah 3 → Klik "Simpan"

Langkah 4 → Informasikan email dan password ke pengguna baru

15.4 Prosedur Edit User

Langkah 1 → Klik ikon  pada baris user

Langkah 2 → Ubah data yang diperlukan

– Password: kosongkan jika tidak ingin mengubah

Langkah 3 → Klik "Simpan"

15.5 Prosedur Hapus User

Langkah 1 → Klik ikon  pada baris user

Langkah 2 → Konfirmasi penghapusan

WARNING

Penghapusan user bersifat ****permanen****. Pastikan user benar-benar sudah tidak memerlukan akses ke sistem.

16. SOP Pengaturan Sistem

16.1 Fungsi

Mengonfigurasi parameter global sistem absensi RFID.

16.2 Akses Menu

Sidebar → Pengaturan atau Dropdown Profil → Pengaturan

16.3 Konfigurasi Tersedia

A. Informasi Institusi

FIELD	KETERANGAN
Logo Institusi	Upload logo sekolah (maks 2MB, format JPG/PNG) — ditampilkan di Landing Page & Kartu ID
Nama Institusi	Nama resmi sekolah
Alamat	Alamat lengkap sekolah

B. Konfigurasi WhatsApp (Fonnte)

FIELD	KETERANGAN
Fonnte API Token	Token dari akun Fonnte.com untuk mengirim WA
No HP Kepala Sekolah	Nomor untuk notifikasi kehadiran guru (format: 628xxx)

C. Pengaturan Tap RFID

FIELD	KETERANGAN
Default Delay Tap	Jeda waktu minimal antara dua tap kartu yang sama (default: 300 detik = 5 menit)

D. Keamanan ESP32

FIELD	KETERANGAN
ESP32 API Key	Kunci autentikasi yang dimasukkan di firmware ESP32. Klik tombol Generate () untuk membuat key baru

16.4 Prosedur Simpan Pengaturan

- Langkah 1 → Ubah field yang diperlukan
- Langkah 2 → Klik tombol "Simpan Perubahan"
- Langkah 3 → Notifikasi sukses muncul

● CAUTION

Setelah men-generate ****ESP32 API Key baru****, Anda ****harus**** memperbarui kunci tersebut di seluruh firmware ESP32. Jika tidak, perangkat tidak akan bisa mengirim data tap.

17. SOP Profil Pengguna

17.1 Fungsi

Mengelola informasi akun pribadi pengguna yang sedang login.

17.2 Akses Menu

Dropdown Profil (pojok kanan atas) → Profil Saya

17.3 Informasi yang Ditampilkan

- Foto profil, nama, email, dan role pengguna

17.4 Prosedur Edit Profil

Langkah 1 → Ubah Nama Lengkap (email tidak dapat diubah)

Langkah 2 → Upload foto profil baru (opsional, maks 2MB)

Langkah 3 → Klik "Simpan Perubahan"

17.5 Prosedur Ubah Password

Langkah 1 → Isi kolom "Password Saat Ini" dengan password lama

Langkah 2 → Isi kolom "Password Baru" (minimal 8 karakter)

Langkah 3 → Isi kolom "Konfirmasi Password" (harus sama dengan password baru)

Langkah 4 → Klik "Simpan Perubahan"

i NOTE

Jika tidak ingin mengubah password, ****kosongkan**** ketiga kolom password.

18. SOP Halaman Publik (Landing Page)

18.1 Fungsi

Halaman publik yang dapat diakses **tanpa login**, berfungsi sebagai:

- Display live feed kehadiran (cocok untuk layar monitor di lobby)
- Portal pencarian kehadiran siswa oleh orang tua
- Mode input RFID manual (untuk perangkat cadangan)

18.2 Akses

Halaman utama (root URL) — tidak memerlukan login

18.3 Fitur-Fitur Landing Page

A. Live Feed Kehadiran

Buka halaman utama → otomatis menampilkan:

- Tanggal dan waktu saat ini (real-time clock)
- Statistik: jumlah siswa masuk dan keluar hari ini
- Daftar feed kehadiran terbaru (auto refresh setiap 5 detik)

B. Pencarian Siswa

Langkah 1 → Ketik nama siswa atau nama orang tua di kolom pencarian

Langkah 2 → Pilih siswa dari daftar saran yang muncul

Langkah 3 → Sistem menampilkan:

- Info siswa (foto, nama, NIS, kelas, orang tua)
- Status kehadiran hari ini
- Riwayat kehadiran terakhir

Langkah 4 → Klik "Kembali ke Live Feed" untuk kembali

C. Mode Input RFID Manual

Langkah 1 → Klik tombol "Input RFID" (ikon Scan) di header
Langkah 2 → Ketik atau scan RFID UID di kolom input
Langkah 3 → Klik "Submit Tap"
Langkah 4 → Hasil tap ditampilkan (sukses: nama + tipe / gagal: pesan error)
Langkah 5 → Hasil otomatis hilang setelah 5 detik

TIP

Landing Page sangat cocok ditampilkan di ****TV/monitor besar di lobby sekolah**** untuk menampilkan kehadiran real-time.

19. SOP Reset Password

19.1 Fungsi

Memulihkan akses akun yang passwordnya terlupa.

19.2 Prosedur

Langkah 1 → Di halaman Login, klik "Lupa Password?"
Langkah 2 → Masukkan alamat email yang terdaftar
Langkah 3 → Klik "Kirim Link Reset"
Langkah 4 → Buka email dan klik link reset password
Langkah 5 → Masukkan password baru (minimal 8 karakter)
Langkah 6 → Konfirmasi password baru
Langkah 7 → Klik "Reset Password"
Langkah 8 → Login dengan password baru

20. Alur Kerja Harian

20.1 Pagi Hari (Sebelum Jam Masuk)

Alur Proses

- 1  Pastikan perangkat ESP32 Online
- ↓
- 2  Login ke Dashboard
- ↓
- 3  Cek Dashboard: statistik hari sebelumnya
- ↓
- 4  Buka Live Monitor
- ↓
- 5  Pantau kehadiran siswa & guru masuk
- ↓
- 6  Input Manual RFID di Live Monitor
- ↓
- 7  Lanjut pemantauan

20.2 Siang Hari

Alur Proses

1  Pantau Live Monitor: siswa keluar



2  Cek Notifikasi WA: semua terkirim?



3  Cek Pengaturan Fonnte Token



4  Normal

20.3 Sore Hari (Setelah Jam Pulang)

Alur Proses

1  Buka Dashboard: review statistik hari ini



2  Buka Rekapitulasi



3  Filter tanggal hari ini



4  Export Excel jika diperlukan



5  Logout dari sistem

20.4 Bulanan / Periodik

TUGAS	FREKUENSI	PELAKSANA
Export rekap kehadiran bulanan	1x/bulan	Staff Admin
Backup data sistem	1x/minggu	Super Admin
Cek status perangkat ESP32	1x/minggu	Operator
Update data kelas (awal semester)	2x/tahun	Staff Admin
Ganti ESP32 API Key	Sesuai kebijakan	Super Admin
Review & bersihkan data log notifikasi	1x/bulan	Super Admin

21. Troubleshooting Umum

21.1 Masalah Login

MASALAH	SOLUSI
Tidak bisa login	Pastikan email dan password benar (case-sensitive). Gunakan fitur "Lupa Password" jika perlu.
Setelah login, langsung diarahkan ke login lagi	Bersihkan cache browser (Ctrl+Shift+Delete), lalu coba login ulang.

21.2 Masalah Data

MASALAH	SOLUSI
Import Excel gagal	Pastikan format file sesuai template (.xlsx, .xls, .csv). Cek apakah nama kelas di file sama persis dengan yang ada di sistem.
Foto tidak muncul	Pastikan file foto berformat JPG/PNG dan ukuran tidak lebih dari 2MB. Pastikan storage Laravel sudah di-link.
Data siswa duplikat setelah import	Periksa apakah RFID UID atau NIS sudah ada sebelumnya. Sistem akan menolak data duplikat.

21.3 Masalah Perangkat & Tap

MASALAH	SOLUSI
ESP32 berstatus Offline	Periksa koneksi WiFi dan power supply perangkat. Pastikan API Key di ESP32 sesuai dengan yang ada di Pengaturan.
Tap RFID tidak tercatat	Cek apakah RFID UID terdaftar di sistem. Cek delay tap (mungkin masih dalam jeda). Cek status perangkat (Online/Offline).
Tap tercatat dua kali	Naikkan nilai Delay Tap di pengaturan perangkat.

21.4 Masalah Notifikasi WhatsApp

MASALAH	SOLUSI
Notifikasi tidak terkirim	Cek Fonnte API Token di Pengaturan. Pastikan format nomor HP benar (628xxx). Cek saldo/kuota Fonnte.
Notifikasi gagal terus-menerus	Login ke dashboard Fonnte.com, pastikan device (HP) terkoneksi. Refresh token jika perlu.
Orang tua tidak menerima WA	Cek di halaman Orang Tua apakah status notifikasi "WA Aktif". Pastikan nomor HP benar.

21.5 Masalah Umum

MASALAH	SOLUSI
Halaman loading terus	Refresh browser (F5). Jika tetap, cek koneksi internet dan status server backend.
Tampilan berantakan	Bersihkan cache browser. Gunakan browser versi terbaru (Chrome, Firefox, Edge).
Grafik tidak muncul di Dashboard	Pastikan ada data kehadiran untuk periode yang ditampilkan.

! IMPORTANT

****Kontak Bantuan Teknis:**** Jika mengalami masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan panduan di atas, hubungi ****Super Admin**** atau tim IT yang bertanggung jawab atas sistem ini.

Dokumen ini disusun berdasarkan fitur-fitur sistem yang tersedia pada versi terkini. Pembaruan SOP akan dilakukan jika ada perubahan signifikan pada sistem.