


AM-2810

User Guide




AM-2810 외형 및 치수


· 치수 (단위 mm)



옆면



밑면 · 고정부



윗면 · 프로펠러 쪽

AM-2810 스펙

· 기본 사양

스테이터 크기	Φ33.4 × 38 mm
슬롯 / 극	12N14P (7 극쌍)
모터 무게	62 g
KV	KV1100
정격 전압	22.2 V (6S LiPo)
최대 전류	44.3 A
최대 출력	1074 W
권장 프로펠러	7 ~ 8 인치 (7×4.0 / 8×4.0)
동작 온도	-20 ~ +85 °C

AM-2810 성능 데이터

6S LiPo, 정지 추력 시험대 측정값. 정격 사양과 다를 수 있습니다.



· 프로펠러 7 × 4.0

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	216.0	1.40	35.2	6.1	24.5
40%	531.0	3.99	100.1	5.3	24.7
60%	831.5	7.06	176.9	4.7	24.8
80%	1422.1	14.97	372.6	3.8	25.2
100%	2125.8	27.13	668.5	3.2	25.8

· 프로펠러 8 × 4.0

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	279.3	1.59	39.9	7.0	24.8
40%	688.5	5.20	130.6	5.3	24.7
60%	1302.7	12.36	308.5	4.2	25.0
80%	2126.6	25.59	631.0	3.4	25.7
100%	2964.5	44.27	1074.2	2.8	26.0

AM-2810 설치 및 연결



1. 모터 고정 — 밑면 고정 구멍으로 암에 고정합니다. 나사 규격·간격은 치수 도면을 따르고, 나사 끝이 코일에 닿지 않는 길이를 씁니다.
2. ESC 연결 — 모터 선 3가닥을 ESC 출력에 연결합니다. 회전 방향이 반대이면 아무 2가닥을 서로 바꾸거나 ESC 설정에서 반전합니다.
3. 회전 확인 — 프로펠러 없이 낮은 스로틀로 회전 방향과 이상 소음을 확인합니다.
4. 프로펠러 장착 — 회전 방향에 맞는 프로펠러를 끼우고 너트를 단단히 조입니다. 권장 프로펠러: 7 ~ 8 인치 (7×4.0 / 8×4.0).

AM-2810 주의사항

- 정격 전압을 넘기지 마십시오. 정격: 22.2 V (6S LiPo).
- ESC는 모터 최대 전류보다 여유 있는 정격을 쓰십시오.
최대 전류: 44.3 A.
- 연결·설정·점검 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 운용 직후 모터는 뜨거울 수 있으니 식은 뒤 만지십시오.
- 자석에 금속 가루·나사가 붙지 않게 하고, 축 힘·베어링 소음이 있으면 사용을 멈추십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX