

Installations imprimantes réseau Ligue 52

Imprimante CRIB : Ricoh MP C3003 PXL

adresse IP : **192.168.8.23**

Windows

- Dans la barre de recherche, taper "Imprimantes", dans la liste qui apparaît, sélectionner "Imprimantes et Scanners"
- Cliquer sur "Ajouter des imprimantes et des scanners"
Si la recherche ne donne rien, cliquer sur "Je ne trouve pas l'imprimante recherchée dans la liste"

Dans la boîte de dialogue :

- cliquer sur "Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte", puis faire "Suivant"
- Type de périphérique : "Périphérique TCP/IP"
- Nom d'hôte ou adresse IP : "192.168.8.23"
- Nom du port : rempli automatiquement, laisser tel quel
- cocher "Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser"
Normalement, le pilote adéquat est automatiquement proposé.
- Si la marque et le modèle n'apparaissent pas dans la liste, télécharger les pilotes sur le site Ricoh MP C3003 : http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/re1/model/mpc3003/mpc3003.htm
- Télécharger le driver le plus récent "PCL6 Driver for Universal Print" Ver.4.34.0.0 du 03/05/2022
- Décompresser l'archive.
- Cliquer sur "disque fourni", votre archive à se décompresser dans C:\tmp
- Installer "PCL6 Driver for universal Print"
- Cliquer sur ne pas partager cette imprimante

Configuration de l'impression avec code utilisateur

- Dans la barre de recherche, taper "Imprimantes", dans la liste qui apparaît, sélectionner "Imprimantes et Scanners"
- Sélectionner PCL6 Driver for Universal Print > Gérer
- Dans préférence d'impression > Basique > Paramètre code utilisateur > Entrer votre code Utilisateur > OK
- Appliquer > OK

Ubuntu 20/22.04 LTS

Debian Gnome 12.2

1. Télécharger le driver Ricoh PDF ici : [Ricoth-MP_C3003-PDF-Ricoh-CUSTOM.ppd](#)
2. Modifier, si nécessaire les lignes suivantes en remplaçant les 4 occurrences de 100 par le code de l'utilisateur

```
*DefaultUserCode: 100
*UserCode None/None: ""
*UserCode 100/100: "@PJL SET USERCODE=<22>100<22><0A>"
```
3. Aller dans "Configuration de l'impression" (`sudo apt install system-config-printer` si nécessaire pour Debian)
4. Déverrouiller > **Ajouter**

5. URI : **socket://192.168.8.23** > **Suivant**
6. Fournir un fichier PPD > indiquer celui téléchargé précédemment > **Suivant** > **Suivant** > **Appliquer**
7. Dans les **propriétés de l'imprimante** > **Options des tâches d'impression** > **Autres options (avancées)**
8. Mettre **print-color-mode** à **color** > **Appliquer**
9. Dans les **propriétés de l'imprimante** > **Paramètres** > **Page de test**

- ~~Paramètres > Imprimantes~~
- ~~Cliquer sur "Ajouter une imprimante"~~
- ~~Dans le Champ "Saisissez l'adresse d'un réseau ou recherche", entrer l'adress IP **socket://192.168.8.23**~~
- ~~L'imprimante doit apparaître dans la liste des configurations possibles (ex: MP-C3003)~~
- ~~Sélectionner l'imprimante et faire "Ajouter"~~
- ~~Attendre que les pilotes soient téléchargés~~
- ~~Sélectionner Postscript Ricoh et accepter la proposition d'installation~~

Une fois que l'imprimante est installée :

- ~~cliquer sur "Paramètres d'imprimante supplémentaires"~~
- ~~Clic droit sur l'imprimante MP-C3003 > Propriétés~~
- ~~Vérifier que "URI du périphérique" est bien **socket://192.168.8.23**~~

Paramétrage de l'identifiant utilisateur dans CUPS

<https://ubuntu.com/server/docs/service-cups>

Groupe lpadmin

Vérifier que l'utilisateur est dans le groupe "**lpadmin**"

- ~~ouvrir la console avec : **Ctrl+Alt+T**~~
- ~~taper : **groups**~~
- ~~"**lpadmin**" doit s'afficher dans la liste des groupes dont l'utilisateur fait partie~~

Si ce n'est pas le cas ajouter l'utilisateur au group lpadmin avec : ~~**sudo usermod -aG lpadmin \$LOGNAME**~~

Puis quitter la session et se reconnecter pour que cet ajout soit pris en compte par l'ensemble des logiciels:

Redémarrer l'ordinateur:

- ~~Allez sur la page <http://localhost:631/admin>~~
- ~~Cliquez sur "**Gérer les imprimantes**"~~
- ~~Dans la liste, sélectionner votre imprimante C3003~~
- ~~Dans la liste déroulante "Administration" choisir "Définir les options de l'imprimante"~~
- ~~Dans l'onglet "Job Log" Modifier "User Code (up to 8 digits)" > Custom User code~~
- ~~Entrer votre "User code" > trois chiffres~~
- ~~Cliquer sur "Définir les options par défaut"~~
- ~~Les identifiants et mot de passe demandés sont vos identifiant et mot de passe de votre compte utilisateur de votre ordinateur:~~

- ~~Aller dans **Paramètres > Imprimantes**~~
- ~~Sous les imprimantes installées, cliquer sur le bouton "**Paramètres d'imprimantes supplémentaires ...**"~~
- ~~Faire un **clic droit** sur l'imprimante MP-C3003 et choisir **Propriétés**~~
- ~~Dans **Options de l'imprimante > Job Log** que le "**User Code (up to 8 digits)**" est à **Custom.XXX** où XXX est votre code~~

- Dans “**Job Options**”, vérifier que **Other Options (advanced)** > **print-color-mode** est sur **color**. C’est la raison pour laquelle “ça n’imprime pas en couleur” !!!

Imprimante 1er étage : KONICA_MINOLTA_bizhub_C754e

ip : 192.168.8.32

KM c754e sous Windows 10

Téléchargement des pilotes

- Télécharger les drivers sur le site
<https://www.konicaminolta.fr/fr-fr/support/download-centre#telecharger>
- Faire une recherche sur **bizhub C754e**
- Dans la rubrique “**Universal Printer Driver**”, télécharger le pilote version 3.9.303.0 en PCL6 datée du 22 déc 2022 ou plus récente si dispo.
- Lien direct
[https://dl.konicaminolta.eu/fr?tx_kmanacondaimport_downloadproxy\[fileId\]=d4bd14a1e3f0617f24287d043c046bf9&tx_kmanacondaimport_downloadproxy\[documentId\]=134901&tx_kmanacondaimport_downloadproxy\[system\]=KonicaMinolta&tx_kmanacondaimport_downloadproxy\[language\]=FR&type=1558521685](https://dl.konicaminolta.eu/fr?tx_kmanacondaimport_downloadproxy[fileId]=d4bd14a1e3f0617f24287d043c046bf9&tx_kmanacondaimport_downloadproxy[documentId]=134901&tx_kmanacondaimport_downloadproxy[system]=KonicaMinolta&tx_kmanacondaimport_downloadproxy[language]=FR&type=1558521685)

Driver bug sur thinkpad

- ~~Télécharger le pilote dans la rubrique “**PRINTER DRIVER**” située en bas de la liste des pilotes, choisir la dernière version en PCL6~~
- ~~Au 26/10/21 il s’agit de la version 5.4.0.0 sortie le 19/06/19~~
~~Acces direct :~~
~~[https://dl.konicaminolta.eu/fr?tx_kmanacondaimport_downloadproxy\[fileId\]=a56032e2e1d487e6018704d6e50ba39e&tx_kmanacondaimport_downloadproxy\[documentId\]=102401&tx_kmanacondaimport_downloadproxy\[system\]=KonicaMinolta&tx_kmanacondaimport_downloadproxy\[language\]=FR&type=1558521685](https://dl.konicaminolta.eu/fr?tx_kmanacondaimport_downloadproxy[fileId]=a56032e2e1d487e6018704d6e50ba39e&tx_kmanacondaimport_downloadproxy[documentId]=102401&tx_kmanacondaimport_downloadproxy[system]=KonicaMinolta&tx_kmanacondaimport_downloadproxy[language]=FR&type=1558521685)~~
- Décompresser l’archive dans Téléchargements

Installer les pilotes

- Aller dans le **panneau de configuration** > **matériel et audio** > **Périphériques et imprimantes**
- Faire **Ajouter une imprimante**
- Dans la boîte de dialogue, cliquer sur **L’imprimante souhaitée n’est pas indiquée**
- Dans la boîte de dialogue, cliquer sur **Ajouter une imprimante à l’aide d’une adresse TCP/IP ...**
- Faire **Suivant**
- Dans “**Type de périphérique**”, sélectionner **Périphérique TCP/IP**
- Dans “**Nom d’hôte ou adresse IP**” mettre **192.168.8.32**
- Décocher “**Interroger l’imprimante et sélectionner**”
- Dans la boîte de dialogue **Installer le pilote d’imprimante**, cliquer sur le bouton “**Disque fourni...**”
- Aller chercher le pilote dans l’archive décompressée plus tôt
- le driver doit se trouver dans le chemin **/UPDPCL6Win_392200MU/driver/win_x64/**
- puis faire **Suivant**
- Cliquer sur **Terminer** après l’installation

Configurer l'imprimante

- Se munir de son code utilisateur à trois chiffre
- Aller dans le **panneau de configuration** > **matériel et audio** > **Périphériques et imprimantes**
- Faire un clic droit sur l'imprimante C754 > **Propriétés de l'imprimante**
- Dans l'onglet **Configurer**, vérifier que la photo de l'imprimante apparaît bien
- Dans l'onglet **Général**, cliquer sur le bouton **Préférences ...**
- Dans l'onglet **De Base**, cliquer sur le bouton **Authentif./Suivi de volume...**
- Dans la rubrique **Suivi de volume** mettre votre code à trois chiffre dans le champ **Mot de passe**
- Faire **OK** puis **Appliquer** puis **OK** pour fermer les préférences
- Depuis la boîte de dialogue **Propriété** > **Général** vous pouvez imprimer une **page de test**.

KM c754e sous Ubuntu 20/22.04 LTS

Debian Gnome 12.2

1. Télécharger le dossier : [KMbeuUXv1 25 custom ligue52](#)
2. Modifier, si nécessaire la ligne suivante dans le fichier KONICA-MINOLTA-C754SeriesPS-P.ppd en remplaçant 100 par le code de l'utilisateur
***DefaultKMAccPass: Custom.100**
3. Dans un terminal (Ctrl+Shift+t)
4. **cd emplacement/du/dossier**
5. **chmod +x install.pl**
6. **sudo ./install.pl**
7. valider l'ensemble des propositions en utilisant **Tab** pour sélectionner **OK** puis **Enter**
8. **sudo service cups restart**
9. Aller dans "**Configuration de l'impression**" (**sudo apt install system-config-printer** si nécessaire)
Sous Ubuntu aller dans **Paramètres** > **Imprimantes** > **Paramètres supplémentaires d'imprimantes**
10. **Déverrouiller** > **Ajouter**
11. URI : **socket://192.168.8.32** > **Suivant**
12. Sélectionner Konica-minolta > **Suivant**
13. Sélectionner KONICA-MINOLTA-C754SeriesPS-P > **Suivant** > **Suivant** > **Appliquer**
14. Dans les **propriétés de l'imprimante** > **Paramètres** > **Page de test**

Téléchargement des pilotes

Tuto : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/installer_imprimante_konica

Centre de téléchargement :

<https://www.konicaminolta.fr/fr-fr/shared-translations/support/download-centre#telecharger>

- Télécharger la dernière version (1.25 au 05/05/23) et choisir le fichier :
KMbeuUXv1_25_multi_language.tar.gz (4271 KB)
- Décompresser l'archive dans le dossier **Téléchargements**

Installation des pilotes

- Dans l'explorateur de fichiers, faire un clic droit sur le dossier décompressé > **Ouvrir dans un terminal**
- entrer et valider la commande **sudo ./install.pl**
- Valider toutes les options proposées en faisant **TAB** puis en validant **OK** avec la touche **entrée**
- Une fois l'installation terminée faire **sudo service cups restart**
- Fermer le terminal

- Aller dans **Paramètres > Imprimantes**
- Sous les imprimantes installées, cliquer sur le bouton "**Paramètres d'imprimantes supplémentaires**"
- Cliquer sur "**+ Ajouter**"
- Boîte de dialogue **Choisir le périphérique**, dans la colonne de gauche sélectionner "**Saisir l'URI**"
- Dans le champ "**Indiquer l'URI du périphérique**" entrer "**socket://192.168.8.32**" puis "**Suivant**"
- Boîte de dialogue "**Choisir un pilote**", cliquer sur "**Fournir un fichier PPD**"
- Boîte de dialogue "**Choisir un pilote**", sélectionner "**Choisir une imprimante dans la base de données**"
- Sélectionner "**KONICA MINOLTA**" puis "**Suivant**"
- Sélectionner "**G754SeriesPS(P) BEU**" puis "**Suivant**"
- Cliquer dans le champ qui apparaît pour sélectionner le fichier
- Sélectionner le fichier **KMbeuG754ux.ppd** puis "**Suivant**"
- Boîte de dialogue "**Options installables**" faire "**Suivant**"
- Boîte de dialogue "**Décrire l'imprimante**", modifier selon le besoin et faire "**Appliquer**"

Paramétrage de l'identifiant utilisateur dans CUPS

<https://ubuntu.com/server/docs/service-cups>

Vérifier que l'utilisateur est dans le groupe "**lpadmin**"

- ouvrir la console avec : **Ctrl+Alt+T**
- taper : **groups**
- "**lpadmin**" doit s'afficher dans la liste des groupes dont l'utilisateur fait partie

Si ce n'est pas le cas ajouter l'utilisateur au group lpadmin avec : **sudo usermod -aG lpadmin \$LOGNAME**
Puis quitter la session et se reconnecter pour que cet ajout soit pris en compte par l'ensemble des logiciels.

Eteindre/Fermer la session > Fermer la session

- Allez sur la page <http://localhost:631/admin>
- Cliquez sur "**Gérer les imprimantes**"
- Dans la liste, sélectionner votre imprimante G754Series
- Dans la liste déroulante "**Administration**" choisir "**Définir les options de l'imprimante**"
- Dans l'onglet "**Account Track**" Modifier comme suit :
- **Suivi de volume (ECK) > OUI**
- **Mot de passe > Custom**
- Mot de passe > Entrer votre code à trois chiffres
- Cliquer sur "**Définir les options par défaut**"
- Les identifiants et mot de passe demandés sont vos identifiant et mot de passe de votre compte utilisateur de votre ordinateur.

PIXMA TR150

Windows

ça doit être plug and play, non ?

Ubuntu 20.04

```
sudo apt install libnss-resolve libnss-mdns
```

```
sudo nano /etc/nsswitch.conf
```

Remplacer la ligne **hosts** par :

```
hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] resolve dns
```

```
sudo lpadmin -p CANON-PIXMA-tr150 -v ipp://127.0.0.1:60000/ipp/print -E -m  
everywhere
```

L'imprimante doit apparaître dans le gestionnaire d'imprimantes sous le nom **CANON-PIXMA-tr150**

Ubuntu 22.04 - Linux Mint 21 Cinnamon

```
apt install ipp-usb
```

EPSON ET-8500

Ubuntu

IP : 192.168.1.200

see https://wiki.debian.org/CUPSQuickPrintQueues#IPP_Printers

```
sudo nano /etc/cups/cups-browsed.conf
```

Uncomment

```
CreateIPPPrinterQueues Driverless
```

```
systemctl restart cups-browsed
```

Restart computer