

中国研究生操作系统开源创新大赛

项目说明书

作品名称:	基于openvela的新平台适配 与AI Agent智能应用开发
参赛队伍:	随机应队
完成日期:	2026年7月

目录

第1章 绪论	1
1.1 目的与意义	1
1.2 项目背景	1
第2章 技术理论	4
2.1 设计思想	4
2.2 技术路线	4
2.3 代码原创说明	5
第3章 项目介绍	7
3.1 系统硬件设计	7
3.1.1 开发板介绍	7
3.1.2 语音介绍	8
3.2 功能介绍	9
3.2.1 OK8MP Cortex-M7 BSP 与 XTS 验证	9
3.2.2 M7 原生网络与安全外网访问	9
3.2.3 语音设备驱动	10
3.2.4 uORB 语音事件桥接	11
3.2.5 AI Agent 与边云协同控制	12
第4章 实验测试	14
4.1 测试说明	14
4.2 测试结果	14
4.2.1 nts 测试	14
4.2.2 网络连接测试	16
4.2.3 语音模块测试	18
4.2.4 Agent 运行与基础对话测试	19
4.2.5 skill 与 tool 测试	20
4.2.6 端到端场景测试	21
第5章 实现难点说明	23
5.1 全新平台 BSP 启动与内存布局	23
5.2 Cortex-M7 软件复位实现	24
5.3 I2C 离线语音模块驱动适配	24

5.4 M7 直接以太网通信与 FEC DMA 适配25

5.5 AI Agent 多步推理与硬件工具协同25

第 6 章 总 结.....27

参 考.....29

第 1 章 绪 论

1.1 目的与意义

本项目面向车辆及工程机械等实时控制终端的智能化状态检查与现场交互需求，针对国产化嵌入式平台飞凌 OK8MP，在 Cortex-M7 实时核上从零完成 openvela 物联网操作系统的完整平台移植，构建一套兼具离线实时响应与云端智能诊断能力的 M7 智能终端。

本项目遵循“全新平台移植”路径 A，自主开发 OK8MP Cortex-M7 的底层 BSP，涵盖启动流程、DDR 内存布局、链接脚本、时钟与引脚配置，以及串口、GPIO、定时器等基础驱动，并建立 Kconfig/defconfig 构建系统，实现 openvela 的稳定启动与 NSH 交互控制台。在此基础上，直接于 M7 核适配以太网 MAC 层、TCP/IP 协议栈、DNS 解析、TLS 1.2 安全传输、X.509 证书校验及 HTTPS 通信，使实时核具备安全访问公网和调用云端大语言模型 (LLM) 服务的原生能力，为上层智能应用提供高可靠、低延迟的运行底座。进一步，项目自主开发 I2C 接口的离线语音模块驱动，实现语音识别、状态查询、RGB 灯和蜂鸣器控制；通过 uORB 将语音事件传递至上层应用，确保在网络中断等异常工况下仍能独立完成本地闭环响应。。最终，为进一步适配 openvela AI Agent 框架，开发面向硬件与网络诊断的 Markdown Skill 和 C 语言 Tool，由云端 LLM 完成自然语言理解、多步骤推理和诊断分析，由 M7 执行状态采集与物理设备控制，形成“语音/文本输入—边缘状态采集—云端决策—Agent 工具调用—硬件执行—声光反馈”的边云协同闭环。

本项目攻克边缘智能终端在实时性、安全性、智能化三者兼顾上的关键难题，打造一个“国产芯片+开源操作系统+云端大模型”深度融合的技术验证与教学实践平台，为我国工业终端设备的智能化升级提供可复制、可推广的示范方案，同时，本项工作契合国家“新一代人工智能”和“工业互联网”发展战略，对推动边缘智能技术从实验室走向真实工况、从单点功能走向系统协同，具有重要的学术价值、社会效益和长远影响。

1.2 项目背景

随着车辆、工程机械及工业装备向电动化、网联化和智能化方向发展，控制终端的职责已由单一的实时控制逐步扩展到设备状态检查、故障提示、现场维护和人机交互等多个方面。以车辆和工程机械为例，设备运行前需要确认通信链路、传感器和告警外设是否正常；运行过程中需要及时反馈异常状态；检修或升级后还需要对终端软硬件功能进行复核。传统方式通常依赖调试人员通过串口终端、屏幕菜单或上位机逐项执行检查命令，操作过程分散，检查结果也难以形成统一的诊断结论。在实际现场，操作人员可能同时进行驾驶、观察仪表、检查线束、排查机械故障等工作，不便频繁通过屏幕和键盘输入复杂命令。对

于关键告警场景，仅依靠图形界面或云端服务也存在局限：A53 等应用处理器通常同时处理图形、网络和业务应用，高负载时难以保证关键操作的响应确定性；网络和云端服务则可能受到链路波动、DNS 解析失败或服务延迟等因素影响，无法作为本地告警的唯一依赖。因此，终端需要保留一条独立于 Linux、网络和云端服务的本地交互与告警链路。




图 1.1 项目设计背景

NXP i.MX8M Plus 采用 Cortex-A53 与 Cortex-M7 异构架构。A53 适合运行 Linux、图形界面和复杂业务程序，Cortex-M7 则具有启动快、响应确定、可直接连接底层外设等特点，适合承担实时控制、状态采集和本地告警任务（NXP Semiconductors 2021；飞凌嵌入式 2023）。若能将离线语音识别结果处理、事件传递、指示灯和蜂鸣器控制部署在 M7 上，即使 A53 系统未启动、网络暂时中断或云端服务不可用，终端仍可完成基本的语音交互、状态提示和声光告警。

另一方面，openvela 在 Apache NuttX 内核基础上提供了 uORB 消息总线、AI Agent、安全网络通信等上层组件，为资源受限设备提供了智能化应用开发能力。但 NuttX 上游尚未提供飞凌 OK8MP 开发板面向 i.MX8M Plus Cortex-M7 实时核的完整 BSP，openvela 的 uORB、AI Agent 与安全网络能力也无法直接在该平台运行（Apache Software Foundation 2026a；openvela 2026）。因此，本项目不仅需要完成系统启动和基础外设适配，还需要建立从板级启动、设备驱动、网络协议栈到智能应用框架的完整软件链路。

现有同类方案各有适用范围。传统 MCU 控制终端响应快，但多采用固定逻辑，只能执行预设动作，难以综合多个软硬件状态进行诊断；Linux/A53 智能终端功能丰富，但其关键交互链路较长，在高负载情况下实时性和确定性较难保证；纯云端 AI 助手具备较强的语言理解能力，但网络异常时难以继续执行设备控制；人工终端检查则需要逐项执行驱

动、网络和硬件命令，对操作人员经验要求较高，也不利于快速定位跨层问题。常规 NuttX 平台移植通常以系统启动、串口交互和基础外设验证为主要目标，尚未形成面向实际智能终端的完整应用闭环。基于上述需求，本项目在飞凌 OK8MP Cortex-M7 实时核上从零完成 openvela 平台移植，建立启动流程、DDR 内存布局、链接脚本、时钟与引脚配置、串口、GPIO、定时器、I2C 和以太网等 BSP 基础能力，并打通 TCP/IP、DNS、TLS 1.2、X.509 证书校验和 HTTPS 安全通信。在此基础上，自主开发 I2C 离线语音模块驱动，通过 uORB 将语音事件传递至上层应用，由本地状态机控制 RGB 灯和蜂鸣器完成低延迟反馈；网络可用时，openvela AI Agent 可调用硬件与网络 Tool，对语音模块、事件链路、DNS、TLS/X.509、HTTPS 及 LLM 服务进行多步骤诊断。

项目的特点在于将 M7 本地实时能力与云端智能分析结合：M7 负责离线语音输入、外设状态采集、uORB 事件传递和声光执行，云端 LLM 负责自然语言理解、任务规划和综合诊断，AI Agent 负责组织 Tool 调用和结果回传，最终形成“语音或文本输入—边缘状态采集—本地响应或云端分析—工具调用—硬件执行—结果反馈”的闭环。该方案验证了 openvela 在全新 Cortex-M7 平台上的适配路径，也为车辆、工程机械等资源受限实时终端提供了一种可复现的智能状态检查与现场交互实现方式。

第 2 章 技术理论

2.1 设计思想

本项目采用“**底层平台适配、本地实时交互、云端智能诊断**”逐层构建的开发思路。首先在飞凌 OK8MP 的 Cortex-M7 实时核上完成 openvela 平台移植，使系统具备独立启动、串口交互、外设访问和网络通信能力；随后围绕现场状态检查与告警交互需求，接入离线语音模块、RGB 指示灯和蜂鸣器，并通过 uORB 消息总线将底层语音事件传递至上层应用；在网络可用时，再由 AI Agent 调用云端 LLM 完成自然语言理解、多步骤诊断和处理建议生成。

系统将需要确定性响应的功能保留在 M7 本地执行。离线语音模块完成固定词条识别后，M7 可直接读取识别结果并触发本地声光反馈，不依赖 A53 Linux、网络或云端服务。网络可用时，Agent 通过硬件与网络 Tool 获取设备状态，由云端 LLM 对多个中间结果进行综合分析。这样既保留了实时终端对低时延和确定性的要求，又扩展了传统固定逻辑难以覆盖的综合诊断能力。

在软件结构上，项目采用分层和解耦设计。底层以 BSP、以太网驱动和 I2C 字符设备驱动为基础；中间层使用 NuttX 网络协议栈、Mbed TLS 和 uORB 消息总线统一组织通信与事件（Apache Software Foundation 2026a；Apache Software Foundation 2026b；Mbed TLS 2026）；上层通过 AI Agent、Markdown Skill 和 C 语言 Tool 将自然语言任务转换为硬件操作和诊断流程。各层通过标准设备接口、uORB 主题和结构化 Tool 结果连接，便于独立测试、故障定位和后续扩展。

2.2 技术路线

本项目以飞凌 OK8MP 的 Cortex-M7 实时核为基础，按照“**平台适配—边缘设备接入—事件总线—智能应用**”的技术路线逐层实现。底层完成 OK8MP BSP、DDR 链接、时钟、IOMUX 和基础外设配置；在此基础上分别接入 I2C 离线语音模块和 ENET1/FEC 网络控制器。语音模块通过字符设备和 uORB 将离线识别结果发布给上层应用，网络侧通过 NuttX TCP/IP 协议栈、Mbed TLS 与 HTTPS 建立安全外网访问能力。最终，openvela AI Agent 利用 Markdown Skill 和 C 语言 Tool 读取语音事件、控制 RGB 灯与蜂鸣器、执行网络诊断，并在联网条件下调用云端 LLM 完成多步骤分析，形成“本地离线实时响应 + 云端智能诊断”的边云协同闭环。




图 2.1 技术路线图：OKMX8MPQ-C 开发板实物图

2.3 代码原创说明

本项目以 Apache NuttX、NuttX Apps 和 openvela 官方 AI Agent 框架为基础进行开发，工程中保留了原始许可证、NOTICE、版权声明和 SPDX 标识。第三方代码及使用情况如下。

表 2.1 第三方代码及使用情况

第三方组件	仓库位置或来源	使用内容	许可证和处理方式
Apache NuttX	source/nuttx/	内核、NSH、网络协议栈、驱动框架、uORB 基础机制、密码设备接口等	Apache-2.0，保留 source/nuttx/LICENSE 与 source/nuttx/NOTICE
Apache NuttX Apps	source/apps/	应用框架、测试程序、NSH 扩展及 CMocka 测试集成	随 NuttX Apps 开源许可保留原始文件和版权信息
openvela AI Agent	source/packages/ai_agent/	CLI、LLM 路由、ReAct 推理循环、Tool 注册与调用、Skill 加载等通用能力	Apache-2.0，保留 LICENSE、NOTICE。其 NOTICE 中同时保留上游 MimiClaw 的 MIT 许可证声明

表 2.1 第三方代码及使用情况(续)

第三方组件	仓库位置或来源	使用内容	许可证和处理方式
Mbed TLS	通过 NuttX/open vela 构建配置启用	TLS 1.2、X.509 证书链、主机 名校验和 HTTPS 通信	仅调用其公开 API，不 修改或宣称其密码算法 实现为原创
NXP 参考手册 与 SDK	芯片手册、寄存器 定义和初始化时序	i.MX8MP 时钟、IOMUX、 ENET、WDOG 等硬件资源配 置参考	本项目未提交 NXP SDK 源码；依据硬件 资料完成 OK8MP 板级 实现

在开源基础框架之上，本项目自主完成了 OK8MP Cortex-M7 路径 A BSP，包括板级目录、启动入口、DDR 链接脚本、时钟、IOMUX、串口、GPIO、定时器、I2C、以太网及构建配置；完成了 YT8521 PHY、ENET1/FEC、DMA、OCRAM 缓冲区、MPU 非缓存配置和 RDC 权限适配，使 M7 可独立完成安全网络通信；依据模块协议开发 /dev/voicesensor0 离线语音字符设备驱动，实现语音状态与结果读取、RGB 灯和蜂鸣器控制；设计 sensor_voice_command 主题与 voice_uorb 桥接程序，实现语音事件发布、锁存、去重及本地反馈；并围绕实际硬件开发语音、声光和网络诊断 C 语言 Tool，以及语音控制、网络巡检两个平台专用 Markdown Skill，形成从底层外设到 AI Agent 的完整软硬件协同链路。

第 3 章 项目介绍

3.1 系统硬件设计

3.1.1 开发板介绍

本项目使用飞凌嵌入式 OKMX8MPQ-C 开发板，主控芯片为 NXP i.MX8M Plus。该芯片包含 Cortex-A53 应用处理子系统和独立的 Cortex-M7 实时子系统，其中 Cortex-M7 最高主频可达 800 MHz，适合运行对启动速度、响应时延和执行确定性要求较高的实时软件。本项目将 openvela 部署在 Cortex-M7 侧，A53 Linux 不参与 M7 的网络请求转发和硬件控制流程（NXP Semiconductors 2021；飞凌嵌入式 2023）。

开发板配备 LPDDR4、eMMC、双千兆以太网、USB、UART、I2C、SPI、CAN、RS485、GPIO、定时器及显示扩展接口等资源。项目主要使用其中的 M7 调试串口、I2C3、ENET1/FEC 以太网控制器、OCRAM 和 DDR。开发板调试串口可分别引出 A53 与 M7 的日志，其中 UART4 用于 M7 调试；以太网接口通过 YT8521 PHY 与 RJ45 接口连接，能够建立千兆网络链路。飞凌官方硬件手册也明确列出了 M7 调试串口、YT8521 PHY 和双千兆网口等硬件资源，如下图所示。




图 3.1 OKMX8MPQ-C 开发板实物图

3.1.2 语音介绍

系统外接一块 I2C 离线语音模块，模块连接至 Cortex-M7 侧 I2C3，总线地址为 0x0f，通信速率为 100 kHz。模块内部完成固定词条的离线识别，当前配置了唤醒词以及红色、绿色、蓝色和关闭等指令。语音识别结果由 M7 通过 I2C 读取，无需上传原始音频，因此在网络不可用时仍可保留基础语音交互能力（Yahboom 2021a；Yahboom 2021b）。

该模块同时承担输入与输出两类功能。输入侧负责识别固定语音指令，并向 M7 输出命令编号、模块忙闲状态和词条数量等信息；输出侧集成 RGB 指示灯和蜂鸣器，可用于显示设备状态、网络检查结果和告警信息。项目为该模块开发 NuttX 字符设备驱动，注册为 /dev/voicesensor0，上层 NSH 程序、uORB 桥接程序和 AI Agent Tool 均通过该设备访问模块。

在交互设计上，离线语音模块负责提供快速、直观的现场反馈。固定指令可用于触发本地状态提示；维护人员也可以通过串口或 AI Agent 设置灯光颜色、控制蜂鸣器，并查询模块版本、识别结果和工作状态。这样，语音模块不只是单一输入设备，也构成了终端的声光交互与告警单元。性能参数如表 3.1，实物图如图 3.2。

表 3.1 语音识别模块性能参数表

条目	说明
电压	3.3V/5V
通信方式	I2C
IIC 地址	0x0F
识别范围	RGB、有源蜂鸣器
识别距离	0.5m-1.5m



图 3.2 语音识别模块实物图

3.2 功能介绍

本项目的软件主体由两类交互界面组成：一是通过串口提供的 NuttShell (NSH) 与 openvela vela CLI，用于系统配置、硬件测试、自然语言交互和诊断结果查看；二是离线语音模块上的 RGB 指示灯与蜂鸣器，用于直接呈现终端状态和告警结果。系统不依赖图形界面，在资源受限的 Cortex-M7 实时核上即可完成设备交互、网络通信和智能诊断。设计遵循“本地实时优先、网络安全接入、软硬件解耦、边云协同增强”的原则。离线语音识别、uORB 事件传递和声光反馈均可在 M7 本地完成，网络或云端不可用时仍保留基础交互与告警能力；网络可用时，AI Agent 通过安全 HTTPS 链路调用云端大模型，对多个硬件和网络状态进行综合分析，并通过 C 语言 Tool 将决策落实到真实硬件。

3.2.1 OK8MP Cortex-M7 BSP 与 XTS 验证

本系统运行在飞凌 OK8MP 开发板的 i.MX8M Plus Cortex-M7 实时核上。上电后，U-Boot 将 M7 固件加载至 DDR 指定地址并启动辅助核；系统首先建立异常向量、时钟、内存、串口和中断运行环境，再依次初始化 GPIO、定时器、I2C、以太网等板级外设，最终进入 NuttShell 交互环境。

系统采用 DDR 链接方案：代码区位于 0x80000000 起始区域，数据、BSS、栈和堆位于 0x80100000 起始区域。该布局为网络协议栈、语音模块驱动、uORB 消息总线和 AI Agent 提供统一运行空间，使 M7 能够独立执行实时任务、设备访问和网络通信。系统启动后通过串口提供 NSH 交互界面。用户可使用 free 查看内存状态，使用 timer_test 验证定时器功能，使用 gpio_test 控制板级 GPIO，使用 voice 操作离线语音模块，使用 ping、nslookup 等命令检查网络状态。启动 openvela AI Agent 后，终端进一步提供 vela CLI，支持自然语言输入、LLM 调用、Tool 执行和结果回显。

为保证基础功能可验证，系统同时提供面向不同测试场景的 XTS 专用镜像和测试配置。图中的 XTS 测试记录展示了内存管理、调度、文件系统、RAM 读写、GPIO、I2C、UART、定时器、随机数和密码算法等基础能力的运行结果。测试镜像、defconfig、SHA-256 校验值和原始日志均独立保存，使系统的启动、运行和测试过程具备可复现性。

3.2.2 M7 原生网络与安全外网访问

项目在 i.MX8M Plus Cortex-M7 实时核上直接适配 ENET1/FEC 以太网控制器，使 openvela 具备独立的有线网络通信能力。网络链路由外部 Motorcomm YT8521 PHY、RGMII 数据接口、MDIO 管理接口、ENET1/FEC 控制器及 DMA 收发缓冲区组成。M7 负

责完成 ENET1 时钟、RGMII 引脚、PHY 复位和 MDIO 通信配置，通过 MDIO 读取 PHY 状态，完成 PHY 识别、链路自动协商和千兆全双工模式建立；随后由 FEC 控制器和 DMA 描述符完成以太网帧的接收与发送。FEC 驱动按照 NuttX 标准网络设备接口接入系统 TCP/IP 协议栈。M7 侧能够处理 ARP 地址解析、IPv4 报文、ICMP、UDP、DNS 域名解析和 TCP 连接等网络功能，并向上层应用提供统一的网络访问能力。网络报文从 M7 的 FEC DMA 缓冲区进入 NuttX 协议栈后，可由协议栈完成路由、域名解析和传输层连接建立，无需通过 A53 Linux 转发网络数据（NXP Semiconductors 2021；Apache Software Foundation 2026b；Mbed TLS 2026）。

在 TCP/IP 协议栈之上，项目接入 Mbed TLS，配置可信根证书、服务器主机名校验和严格的 X.509 证书链验证，支持 TLS 1.2 安全通信和 HTTPS 请求。系统因此形成“YT8521 PHY—RGMII/MDIO—ENET1/FEC—DMA—NuttX TCP/IP—Mbed TLS—HTTPS”的网络功能链路。该能力为 openvela AI Agent 访问云端 LLM、执行网络诊断和返回处理结果提供了安全通信基础。网络通信架构图如图 3.3 所示。




图 3.3 网络通信架构图

3.2.3 语音设备驱动

针对 NuttX 上游尚未提供驱动支持的离线语音模块，项目自主开发了面向 OK8MP Cortex-M7 的 I2C 字符设备驱动。模块连接至 M7 侧 I2C3，总线地址为 0x0f，通信速率为 100 kHz；驱动注册为 /dev/voicesensor0，并通过标准 read()、write() 和 ioctl() 接口向 NSH、uORB 应用和 AI Agent 提供统一硬件访问能力（Apache Software Foundation 2026c；Yahboom 2021a；Yahboom 2021b）。

驱动支持模块固件版本、忙闲状态、离线词条数量和最新识别结果查询，同时支持离线词条添加、清除和初始化、提示音配置、RGB 指示灯颜色控制及蜂鸣器开关控制。具体包括：①查询模块固件版本；②查询模块忙闲状态；③查询已配置的离线词条数量；④

读取最新语音识别结果；⑤添加、清除和初始化离线词条；⑥配置提示音；⑦控制 RGB 灯颜色；⑧控制蜂鸣器开关。

当前模块配置了唤醒词以及红色、绿色、蓝色和关闭等固定离线指令。语音识别过程由模块本地完成，M7 仅通过 I2C 获取识别结果，无需上传原始音频，也不依赖网络、A53 Linux 或云端 LLM。驱动上层提供 voice 命令，可在 NSH 中完成模块状态查询、识别结果读取、词条配置和声光控制；同时，驱动输出还可由 uORB 桥接程序转换为标准事件，供本地应用和 AI Agent 使用。




图 3.4 I2C 离线语音模块驱动架构

3.2.4 uORB 语音事件桥接

离线语音模块的识别结果既要用于本地声光反馈和调试，也需要提供给上层应用与 AI Agent 进行进一步处理。为使不同功能模块能够共享同一语音事件，并避免上层业务直接依赖底层 I2C 通信细节，项目自主设计了 sensor_voice_command uORB 主题，并实现 voice_uorb 桥接程序。该程序在后台读取语音模块的识别结果，将其转换为包含时间戳、命令 ID、有效标志、模块忙闲状态和词条数量的标准 uORB 消息，再发布给本地应用和 AI Agent。

如图 3.4 所示，voice_uorb 启动后会持续监测语音模块状态。当识别结果由空闲值变化为有效命令 ID 时，桥接程序发布一条语音事件，同时输出 command 和 published 计数等调试信息；上层可使用 uorb_listener 或项目提供的监听命令订阅 sensor_voice_command 主题。这样，应用层不再需要了解 I2C 寄存器、字符设备操作或底层通信时序，只需订阅标准主题即可获取语音事件。




图 3.5 uORB 语音事件桥接

桥接程序还实现了事件锁存和重复过滤机制。检测到有效命令后，程序只发布一次消息；在模块识别结果恢复空闲前，不会重复发布同一事件。该机制避免了周期轮询造成的重复触发，提高了消息总线的可靠性。

3.2.5 AI Agent 与边云协同控制

项目将 openvela 官方 packages/ai_agent 框架部署至 OK8MP Cortex-M7 实际硬件，围绕 M7 的内存、线程栈和网络资源完成轻量化配置，使系统具备 CLI 交互、DeepSeek 后端接入、HTTPS/TLS 通信、ReAct 多轮推理、Markdown Skill 解析和 C 语言 Tool 调用等核心能力（openvela 2026）。




图 3.6 AI Agent 边云协同架构

用户通过 vela CLI 输入自然语言任务后，Agent 经 TLS 1.2 和 X.509 证书校验安全访问云端 LLM，由 LLM 完成意图理解、任务分解和工具选择；M7 则执行具体 Tool，读取语音驱动、订阅 uORB 事件、检查网络状态，并控制 RGB 灯和蜂鸣器等实体外设。项目开发了 voice_status、wait_voice_command、set_voice_rgb、set_voice_buzzer 及网络诊断等 C 语言 Tool，其中语音相关 Tool 可直接访问离线语音模块和 uORB 主题，网络诊断 Tool 可检查网卡、网关、DNS、TLS/X.509、HTTPS 和 LLM 服务状态，所有执行结果均由真实硬件和系统状态生成并返回 Agent。与此同时，项目编写 ok8mp-voice-light-control 与 ok8mp-network-guardian 两个 Markdown Skill：前者定义语音模块检查、语音事件等待及声光控制规则，后者定义终端网络巡检、故障判断和反馈流程，使 Agent 在不同任务中能够结合平台专用知识选择合适的 Tool 并组织多轮调用。其功能特点包括：①官方 AI Agent 在 Cortex-M7 实机运行；②适配 M7 资源受限环境；③采用 TLS/X.509 安全调用云端 LLM；④提供两个面向实际硬件场景的 Markdown Skill；⑤提供可直接访问驱动、uORB 和外设的 C 语言 Tool；⑥支持多 Tool 连续协同执行；⑦实现文本推理、系统状态读取和实体硬件控制的闭环；⑧形成 M7 本地实时执行与云端 LLM 智能分析相结合的边云协同机制。

第 4 章 实验测试

4.1 测试说明

为验证系统在 OK8MP Cortex-M7 实际硬件上的功能正确性、运行稳定性和可复现性，项目采用基础平台、网络通信、外设驱动、消息总线和智能应用逐层验证的方法开展测试。测试均在实际开发板、串口终端、离线语音模块和以太网环境中完成，保留串口日志、截图、测试镜像、defconfig 及 SHA-256 校验值作为测试依据。通过 openvela XTS 认证测试和 NTS 基础测试，重点验证系统启动、内存管理、调度、系统调用、文件系统、RAM 读写、GPIO、I2C、UART、定时器、随机数、密码算法、冷启动、软件复位及长时间稳定性等基础能力；同时依次测试 M7 网卡与网关配置、局域网和外网连通性、DNS 解析、系统时间、TLS 1.2 握手、X.509 证书链和主机名校验、HTTPS 请求及 DeepSeek LLM API 调用，确认 M7 能够独立完成从以太网驱动、TCP/IP 协议栈到安全云端通信的完整链路。

在应用功能验证中，重点测试离线语音模块的 I2C 通信、模块状态读取、离线词条识别、RGB 灯切换和蜂鸣器控制，并通过启动 voice_uorb、监听 sensor_voice_command 主题，验证语音识别结果能够转换为标准 uORB 事件并被上层正确接收。在此基础上，测试 openvela AI Agent 在 M7 上的启动、DeepSeek 基础对话、自定义 Markdown Skill 读取以及 C 语言 Tool 对语音驱动、uORB 事件、网络状态和实体外设的访问能力。最后通过端到端场景测试，由用户在 vela CLI 输入自然语言任务，Agent 根据中间状态连续调用多个 Tool，M7 完成硬件查询和声光控制，并将诊断结果返回终端，从而验证“自然语言输入—LLM 推理—Tool 调用—M7 硬件执行—实体反馈”的完整闭环。

4.2 测试结果

4.2.1 nts 测试

NTS 测试用于验证 OK8MP Cortex-M7 平台上 NuttX 内核、基础 BSP 和驱动服务的运行正确性。本项目将测试镜像烧写至实际开发板，在 NSH 串口终端中执行各项测试命令，并记录完整输出结果。测试内容覆盖内存管理、系统调度、系统调用、文件系统、RAM 读写、GPIO、I2C、UART、定时器、随机数、密码算法、启动与复位、时间一致性及长时间稳定性等基础能力。

通过该部分测试，可以确认系统不仅能够正常启动和交互，而且在内存、任务调度、外设访问、存储读写、串口通信和系统稳定性等方面具备可靠运行条件。各用例均保留对应测试镜像、配置文件、SHA-256 校验值和原始串口日志，为后续复测和评审提供依据。相关串口输出证明见于 GitLink 仓库的 tests/xts/目录下。

表 4.1 nts 测试结果

官方用例	本地证据	状态
1.1.1 内存管理	CMocka 8 项 PASS	完成
1.1.2 系统调度	CMocka 16 项 PASS	完成
1.1.3 系统调用	CMocka 83 项 PASS	完成
1.1.4 otest	Exiting with status 0	完成
1.1.5 getprime	正常结束, 330 ms	完成
1.1.6 Kernel-mm 内存测试	mm 测试最终输出 TEST COMPLETE	完成
1.1.7 scanftest	164 项通过, 0 失败	完成
1.1.8 C 测试	打印出 Hello, World!!	完成
1.1.9 C++基础	helloxx 正常	完成
1.1.10 popen	正常执行 pclose()	完成
1.1.11 pipe	FIFO 和 Pipe 测试 PASS	完成
1.1.12 Kernel-md5 值测试	得到 100 个 md5 值, 且一致	完成
1.1.13 C++功能	vector、map、RTTI 和 extend	完成
1.2.1 Reboot 启动异常测试	设备重启成功、串口 log 无异常 error	完成
1.2.2 Cold boot 启动异常测试	设备重启成功、串口 log 无异常 error	完成
1.2.3 RAM 统计	free 记录完整	完成
1.2.4 Flash 资源统计	系统硬件 Flash 资源占用成功统计	完成
1.3.1 烧写测试	能正常进去 nsh 终端, 系统正常启动	完成
1.3.2 RAM 文件系统读写	fstest 20 项通过	完成
1.3.3 RAM 读写测试	ramtest 完成	完成
1.3.4 RAM 随机读写测试	RAM 块设备 CMocka 3 项 PASS	完成
1.3.5 Flash 功能测试	完成 / PASS (eMMC FAT 分区读取与 M7 镜像 DDR 加载)	完成
1.3.6 GPIO 功能测试	GPIO 引脚的灯闪烁, 结果也正常输出	完成
1.3.7 I2c/Spi 功能测试	语音 I2C 与 CMocka 通过	完成
1.3.10 Uart 串口功能测试	测试结果 PASS, 无异常	完成
1.3.11 Uart 文件传输功能测试	文件发送和接收功能均正常	完成
1.3.12 RTC 时钟功能测试	完成 / PASS (断网 24 小时系统时钟连续性)	完成

表 4.1 nts 测试结果 (续)

官方用例	本地证据	状态
1.3.13 Timer 定时器功能测试	timer_test 测试通过	完成
1.3.14 时间一致性测试	断网静置 24 小时、每 6 小时记录一次，最 终误差 ≤ 2 秒	完成
1.3.15 Watchdog 测试	完成 / PASS (WDOG3 软件复位与 NSH 恢 复)	完成
1.3.16 RNG 功能测试	P-Value 均大于 0.0001	完成
1.3.17 Crypto 功能测试	/dev/crypto 注册， 3DES/AES/HMAC/Hash/CRC32 实机 PASS	完成
2.1.3 Cold Boot 启动时间测试	10 次，平均时间：3.67 s	完成
2.1.4 Reboot 启动时间测试	10 次，平均时间：3.4 s	完成
3.1.1 12h 待机稳定性测试	见网盘中 stability_12h.log	完成

4.2.2 网络连接测试

本测试在 OK8MP Cortex-M7 实际硬件上进行，验证 M7 是否能够独立完成以太网接入、外网通信、DNS 域名解析、TLS 安全连接、HTTPS 请求及云端 LLM API 调用。测试采用 M7 直接驱动 ENET1/FEC 以太网控制器的方式，不经过 A53 Linux 代理或转发。

如图 4.1 所示，M7 侧以太网接口成功配置静态地址 192.168.2.2 和默认网关 192.168.2.1。设备对公网地址 1.1.1.1 连续执行 Ping 测试，丢包率为 0；同时，nslookup api.deepseek.com 成功解析得到 DeepSeek 公网地址，证明以太网驱动、IPv4 协议栈、默认路由、外网访问和 DNS 功能均已正常运行。

```

nsh> ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet HWaddr f2:10:26:ab:52:2d2
          inet addr:192.168.2.2 BDraddr:192.168.2.1 Mas0

nsh> route ipv4
SEQ      TARGET      NETMASK      ROUTER
  1. 0.0.0.0      0.0.0.0      192.168.2.1
nsh> ping -c 3 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 56 bytes of data:
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=0 time=110.0 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 time=80.0 ms
56 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 time=90.0 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, ts
rtt min/avg/max/mdev = 80.000/93.333/110.000/12.474 s
nsh> nslookup api.deepseek.com
Host: api.deepseek.com Addr: 3.173.21.63
nsh> date -u -s "Jul 22 01:41:01 2026"
nsh> date -u
Wed, Jul 22 01:41:05 2026
nsh>

```

图 4.1 M7 以太网与外网连接

如图 4.2 所示，在设置正确系统时间并完成网络配置后，OK8MP Cortex-M7 通过 Mbed TLS 与 HTTPS 服务器建立 TLS 1.2 安全连接。连接过程中，系统依次完成服务器证书链验证、可信根证书匹配和服务主机名校验，验证结果正常；随后成功接收服务器返回的 HTTP/1.1 200 OK 响应及页面数据。该测试说明 M7 侧已具备从网络协议栈到 TLS 安全层的完整 HTTPS 访问能力。系统未采用关闭证书校验或忽略主机名不匹配等方式绕过安全问题，而是在 Cortex-M7 上执行严格的 X.509 校验，为后续访问 DeepSeek 等云端 LLM API 提供了可信、安全的通信基础。

```
nsh> https_client get example.com /
https_client: connecting example.com:443
https_client: peer depth=3 flags=0x00000000 bits=384
  subject: C=US, O=SSL Corporation, CN=SSL.com TLS E2
  issuer : C=US, O=SSL Corporation, CN=SSL.com TLS E2
  sha256 : c32ffd9f46f936d16c3673990959434b9ad60aafb3
https_client: peer depth=2 flags=0x00000000 bits=384
  subject: C=US, O=SSL Corporation, CN=SSL.com TLS T2
  issuer : C=US, O=SSL Corporation, CN=SSL.com TLS E2
  sha256 : 5d1bc399274e649e1c72697de91a54ad725088c522
https_client: peer depth=1 flags=0x00000000 bits=256
  subject: C=US, O=SSL Corporation, CN=Cloudflare TL3
  issuer : C=US, O=SSL Corporation, CN=SSL.com TLS T2
  sha256 : f15f29abef73aa4dd9ab754baeae3685bdd3874b46
https_client: peer depth=0 flags=0x00000000 bits=256
  subject: CN=example.com
  issuer : C=US, O=SSL Corporation, CN=Cloudflare TL3
  sha256 : beab14cf39678fda0ef1606eedb818c2298ba2cc75
https_client: TLS established: TLSv1.2 / TLS-ECDHE-Ed
https_client: cannot open log /tmp/llm_api.log: 2
https_client: response follows
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 22 Jul 2026 01:44:16 GMT
Content-Type: text/html
Transfer-Encoding: chunked
Connection: close
Server: cloudflare
last-modified: Mon, 20 Jul 2026 07:16:20 GMT
allow: GET, HEAD
Accept-Ranges: bytes
Age: 0
cf-cache-status: HIT
CF-RAY: a1eec25d6fc7e903-HKG

22f
<!doctype html><html lang="en"><head><title>Example >
0

https_client: HTTP status=200 received=865 bytes
```

图 4.2 HTTPS 与 TLS 安全通信

如图 4.3 所示，openvela AI Agent 通过 OK8MP Cortex-M7 直接适配的以太网与安全通信链路调用 DeepSeek API。测试过程中，M7 完成域名解析并建立 HTTPS 连接，日志显示 TLS 1.2 握手成功、X.509 证书链和服务主机名校验通过，随后收到 HTTP 200 响应。Agent 能够正确解析云端返回结果，并输出指定内容 OK8MP_LLM_VIDEO_TAKE1。该测试表明，LLM 请求由 M7 侧 openvela 直接发起，未依赖 A53 Linux 代理，已验证从

ENET1/FEC 以太网驱动、NuttX TCP/IP 协议栈、DNS 解析、Mbed TLS 安全通信、HTTPS 请求到云端 LLM API 调用的完整链路可用，满足赛题“以太网可用、TLS 正常、能调用 LLM API”的要求。

```
vela> ask I14: wait_voice_command -> network_L
[agent] Processing message from cli:console
[skills] Skills summary: 988 bytes
[context] System prompt built: 3434 bytes
[llm] LLM config updated atomically: api.deep)
[trace:6a60dad2746feb7] BEGIN chat=console ci
[llm] OpenAI API with tools (model: deepseek-)
[vela_tls] Handshake start: Host=api.deepseek0
[agent] Dispatching response -> cli:console
[
[Agent]: 正在思考中...
vela> gent] [Agent]: 正在思考中...
[Sent to agent: I14: wait_voice_command -> nd
ent] ask: I14: wait_voice_command -> network_d
vela> [vela_tls] X.509 certificate and hostnad
[vela_tls] Handshake OK: TLSv1.2 / TLS-ECDHE-4
[vela_tls] HTTP response framing: status=200 0
[llm] Response: 94 bytes text, 1 tool calls, s
[agent] LLM resp: text=94, tool_use=1, calls=1
[agent] Tool iter 1: 1 calls
[trace:6a60dad2746feb7] iter=0 tool=wait_voi0
[agent] Tool call: wait_voice_command args={}
[tools] Executing tool: wait_voice_command
voice_uorb: command=0 published=6[
```

图 4.3 AI Agent 调用 LLM

4.2.3 语音模块测试

本测试用于验证新增离线语音模块驱动在 OK8MP Cortex-M7 平台上的实际运行情况。该语音模块硬件及其内部离线识别算法并非本项目自研，但原模块没有适用于 NuttX 和 OK8MP Cortex-M7 的现成驱动；项目依据其 I2C 通信协议自主开发 NuttX 字符设备驱动，并将设备注册为 /dev/voicesensor0。驱动通过 M7 侧 I2C3 与模块通信，向 NSH、uORB 和 AI Agent 提供统一的语音状态查询、识别结果读取、RGB 指示灯和蜂鸣器控制接口。

测试结果如图 4.4 中，分别在 NSH 中执行 voice rgb 255 0 0、voice rgb 0 255 0 和 voice rgb 0 0 255 三组命令。终端均返回对应的 rgb set to 成功信息，实体语音模块的 RGB 指示灯分别显示红色、绿色和蓝色，如图所示。三组测试表明，M7 侧 I2C 通信、字符设备接口、命令解析和 RGB 硬件控制均工作正常。

除 RGB 控制外，驱动还支持模块固件版本、忙闲状态、离线词条数量和最新识别结果读取，以及离线词条配置和蜂鸣器控制。因此，该驱动不仅完成了设备识别，还建立了可供 NSH、uORB 消息总线和 AI Agent 共同调用的硬件访问接口。测试结果证明，本项目已新增一项 NuttX 上游不存在的实际外设驱动，满足赛题“新增至少一项外设驱动”的要求。



图 4.4 语音模块测试

4.2.4 Agent 运行与基础对话测试

本测试用于验证 openvela 官方 AI Agent 能否在 OK8MP Cortex-M7 实际硬件上完成服务启动、网络接入、云端 LLM 调用和基础文本对话。测试前，先确认 M7 侧以太网已建立外网连接、DNS 域名解析正常，并设置有效系统时间，以满足 TLS 证书有效期校验要求。随后在 NSH 中启动 AI Agent 服务并进入 vela CLI，通过 `set_llm deepseek <API_KEY>` 配置 DeepSeek 后端。API Key 仅在设备本地保存，不写入测试记录、截图或代码仓库。

Agent 启动后，使用 `config_show` 查看当前配置与网络状态。网络管理模块能够识别 eth0 地址 192.168.2.2，并显示 Network: connected，说明 Agent 已正确接入由 Cortex-M7 直接驱动的以太网接口。该步骤验证了 Agent 服务、网络管理模块和 M7 网络协议栈之间的连接关系正常，为后续云端请求提供运行条件。随后，在 vela CLI 中输入 `ask BASIC_DIALOG_TAKE_01: Reply exactly OK8MP_AGENT_OK` 进行基础对话测试。Agent 将用户请求通过 HTTPS 发送至 DeepSeek；在返回过程中，系统完成域名访问、服务器主机名校验、X.509 证书链验证、TLS 1.2 握手和 HTTP 响应解析。日志显示请求获得 HTTP 200 响应，Agent 最终正确返回 OK8MP_AGENT_OK。该测试不依赖额外的硬件 Tool 调用，能够单独验证 CLI 输入、LLM 后端配置、安全网络访问、请求解析及文本结果回传等基础能力。

测试结果如图 4.5 所示，openvela 官方 AI Agent 已成功运行于 OK8MP Cortex-M7 实际硬件，能够由 M7 直接建立安全网络连接并完成 DeepSeek 基础对话，满足赛题“Agent 在新平台上启动正常、LLM 调用正确”的要求。

```

vela> ask BASIC_DIALOG_TAKE_01: Reply exactly OK8MP_AGENTK
[agent] Processing message from cli:console
[skills] Skills summary: 988 bytes
[context] System prompt built: 3434 bytes
[llm] LLM config updated atomically: api.deepseek.com/v1/)
[trace:6a6059cb00000000] BEGIN chat=console chan=cli
[llm] OpenAI API with tools (model: deepseek-chat, 13993 )
[vela_tls] Handshake start: Host=api.deepseek.com, UNIX=19
[agent] Dispatching response → cli:console
[
[Agent]: 让我查一下...
vela> gent] [Agent]: 让我查一下...
[Sent to agent: BASIC_DIALOG_TAKEa_01: Reply exactly OK8MK
ent] ask: BASIC_DIALOG_TAKE_01: Reply exactly OK8MP_AGENTK
vela> [vela_tls] X.509 certificate and hostname verified
[vela_tls] Handshake OK: TLSv1.2 / TLS-ECDHE-RSA-WITH-AES6
[vela_tls] HTTP response framing: status=200 length=-1 ch0
[llm] Response: 14 bytes text, 0 tool calls, finish=end_tn
[agent] LLM resp: text=14, tool_use=0, calls=0
[trace:6a6059cb00000000] iter=0 tool=(none) latency=1700m0
[trace:6a6059cb00000000] END status=ok iters=1 tools=0 ll0
[agent] Dispatching response → cli:console
[
[Agent]: OK8MP_AGENT_OK
vela>a gent] [Agent]: OK8MP_AGENT_OK

```

图 4.5 AI Agent 基础对话测试

4.2.5 skill 与 tool 测试

本测试用于验证自定义 Markdown Skill 能否被 openvela AI Agent 正确加载，以及自定义 C 语言 Tool 能否与 OK8MP 的真实硬件和网络能力建立关联。测试前启动 AI Agent 并进入 vela CLI，通过 ask /skill 查询当前可用的 Skill 列表。若 Agent 能够识别并列出 OK8MP Network Guardian 和 OK8MP Voice Light Control 两个自定义 Skill，则说明 Markdown Skill 已被正确安装到 Agent 的 Skill 目录，并能够参与后续任务提示词构建和工具选择。

其中，OK8MP Voice Light Control 面向离线语音模块，规定语音状态查询、uORB 语音事件等待、RGB 灯颜色设置和蜂鸣器控制等操作流程；OK8MP Network Guardian 面向终端网络状态检查，规定网卡、网关、DNS、TLS/X.509、HTTPS 和 LLM 服务的巡检步骤及相应的声光反馈规则。两个 Skill 分别对应本项目的语音交互硬件和 M7 原生网络能力，而不是通用文本处理功能。

为使 Skill 中规定的流程能够落实到真实硬件，项目开发并注册了 voice_status、wait_voice_command、set_voice_rgb、set_voice_buzzer 及网络诊断等 C 语言 Tool，如图 4.6 所示。音相关 Tool 可直接读取 /dev/voicesensor0 驱动和 sensor_voice_command uORB 主题，RGB 与蜂鸣器 Tool 可控制实体模块；网络诊断 Tool 则读取 M7 网卡和安全通信状态。Tool 执行结果由实际驱动、uORB 或网络协议栈返回，不使用模拟数据。测试结果表明，两个自定义 Skill 均已被 Agent 正确加载，并能够结合语音模块、uORB、RGB 灯、

蜂鸣器和网络诊断 Tool 指导任务执行。该设计使 Agent 可以根据平台专用规则组织多步骤检查和物理反馈，满足赛题“开发至少两个自定义 Skill，并与硬件能力结合、具有实际实用性”的要求。

```
vela> ask /skill
[agent] Processing message from cli:console
[skills] Skills summary: 988 bytes
[agent] Dispatching response → cli:console

[Agent]: - **OK8MP Network Guardian**: (read with: read_)
- **OK8MP Voice Light Control**: (read with: read_file /)
- **Task Manager**: (read with: read_file /data/agent/sk)
- **Feishu Integration Test**: (read with: read_file /da)
- **News Digest**: (read with: read_file /data/agent/ski)
- **Translate**: (read with: read_file /data/agent/skill)
- **Note Taker**: (read with: read_file /data/agent/skil)
- **Reminder**: (read with: read_file /data/agent/skills)
- **System Health Check**: (read with: read_file /data/a)
- **Skill Creator**: (read with: read_file /data/agent/)
- **Daily Briefing**: (read with: read_file /data/agen)
- **Weather**: (read with: read_file /data/agent/skill)

vela> Sent to agent: /skill
[Agent]: - **OK8MP Network Guardian**: (read with: read_)
- **OK8MP Voice Light Control**: (read with: read_file /)
- **Task Manager**: (read with: read_file /data/agent/sk)
- **Feishu Integration Test**: (read with: read_file /da)
- **News Digest**: (read with: read_file /data/agent/ski)
- **Translate**: (read with: read_file /data/agent/skill)
- **Note Taker**: (read with: read_file /data/agent/skil)
- **Reminder**: (read with: read_file /data/agent/skills)
- **System Health Check**: (read with: read_file /data/a)
- **Skill Creator**: (read with: read_file /data/agent/s)
- **Daily Briefing**: (read with: read_file /data/agent/)
- **Weather**: (read with: read_file /data/agent/skills/)

[agent] ask: /skill
```

图 4.6 Skill 加载测试

4.2.6 端到端场景测试

本测试面向“检查语音模块并设置告警灯光”的实际交互场景，验证 AI Agent 能否在 OK8MP Cortex-M7 实际硬件上理解自然语言、保持对话上下文、调用硬件 Tool，并通过 I2C 驱动完成实体外设控制。测试开始后，用户在 vela CLI 中提出检查语音模块并设置紫色灯光的请求。Agent 首先根据任务需要读取语音模块状态，获取模块版本、忙闲状态、离线词条数量和最近识别结果，并将状态分析结果返回给用户。该阶段对应 voice_status 等状态查询能力，用于确认模块处于可执行控制操作的正常状态。

如图 4.7 所示，Agent 完成状态分析后不会直接忽略用户意图，而是保留当前任务上下文，等待用户确认具体控制操作。用户随后回复“yes set it purple”，Agent 能够将该回复关联到前一轮的语音模块控制任务，将“紫色”转换为 RGB 参数 (128, 0, 128)，并调用 set_voice_rgb C 语言 Tool。如图二所示，Tool 由 M7 执行，通过 I2C 语音模块驱动向真实

硬件写入 RGB 控制参数，实体指示灯切换为紫色；执行结果再返回给 Agent，并由终端输出最终反馈。

该测试包含语音模块状态读取和 RGB 灯控制两个相互配合的硬件 Tool，完成了“自然语言输入—状态分析—上下文确认—Tool 调用—M7 硬件执行—结果反馈”的多步闭环。测试既验证了 Agent 的多轮对话和上下文保持能力，也验证了云端 LLM 推理结果能够经由 openvela Tool 系统落实到 M7 实体外设，满足赛题对多步推理、硬件工具联动和用户体验的要求。

```
vela> n Command.
vela> ask E1: check voice module then make its light purple
[agent] Processing message from cli:console
[skills] Skills summary: 988 bytes
[context] System prompt built: 3434 bytes
[llm] LLM config updated atomically: api.deepseek.com/v1/)
[trace:6a6073fd455dba1a] BEGIN chat=console chan=cli
[llm] OpenAI API with tools (model: deepseek-chat, 15390 )
[vela_tls] Handshake start: Host=api.deepseek.com, UNIX=16
[agent] Dispatching response → cli:console
[
[Agent]: 正在分析...
vela> gent] [Agent]: 正在分析...
[Sent to agent: E1: check voice module then make its
gent] ask: E1: check voice module then make its
vela> [vela_tls] X.509 certificate and hostname verified
[vela_tls] Handshake OK: TLSv1.2 / TLS-ECDHE-RSA-WITH-AES6
[vela_tls] HTTP response framing: status=200 length=-1 ch0
[llm] Response: 205 bytes text, 0 tool calls, finish=end_n
[agent] LLM resp: text=205, tool_use=0, calls=0
[trace:6a6073fd455dba1a] iter=0 tool=(none) latency=2820m0
[trace:6a6073fd455dba1a] END status=ok iters=1 tools=0 ll0
[agent] Dispatching response → cli:console
[
[Agent]: ✅ **Voice Module Status:**
- Version: 1
- Idle (not busy)
- 5 commands recognized
- Last command ID: 2

Alln! good! What would you like to tdo with it - **RGB**, ?
vela> [Agent]: ✅ **Voice Module Status:**
- Version: 1
- Idle (not busy)
- 5 commands recognized
- Last command ID: 2

All good! What would you like to do with it - **RGB**, **?
ask yes set it purple
[agent] Processing message from cli:console
[skills] Skills summary: 988 bytes
[context] System prompt built: 3434 bytes
[llm] LLM config updated atomically: api.deepseek.com/v1/)
[trace:6a60740d2a3159a6] BEGIN chat=console chan=cli
[llm] OpenAI API with tools (model: deepseek-chat, 15232 )
[vela_tls] Handshake start: Host=api.deepseek.com, UNIX=11
[agent] Dispatching response → cli:console
[
[Agent]: 马上好...
vela> agent] [Agent]: 马上好...
[Sent to agent: yes set it purplea
gent] ask: yes set it purple
vela> [vela_tls] X.509 certificate and hostname verified
[vela_tls] Handshake OK: TLSv1.2 / TLS-ECDHE-RSA-WITH-AES6
[vela_tls] HTTP response framing: status=200 length=-1 ch0
[llm] Response: 0 bytes text, 1 tool calls, finish=tool_cs
[agent] LLM resp: text=0, tool_use=1, calls=1
[agent] Tool iter 1: 1 calls
[trace:6a60740d2a3159a6] iter=0 tool=set_voice_rgb latenc0
[agent] Tool call: set_voice_rgb args={"red": 128, "green}
[tools] Executing tool: set_voice_rgb
[agent] Tool set_voice_rgb result: 42 bytes
[llm] OpenAI API with tools (model: deepseek-chat, 15566 )
[vela_tls] Handshake start: Host=api.deepseek.com, UNIX=14
[vela_tls] X.509 certificate and hostname verified
[vela_tls] Handshake OK: TLSv1.2 / TLS-ECDHE-RSA-WITH-AES6
[vela_tls] HTTP response framing: status=200 length=-1 ch0
[llm] Response: 54 bytes text, 0 tool calls, finish=end_tn
[agent] LLM resp: text=54, tool_use=0, calls=0
[trace:6a60740d2a3159a6] iter=1 tool=(none) latency=2350m0
[trace:6a60740d2a3159a6] END status=ok iters=2 tools=1 ll0
[agent] Dispatching response → cli:console
[
[Agent]: ✅ **RGB LED** set tao **purple** (128, 0, 128).!
vela> ent] [Agent]: ✅ **RGB LED** set to **purple** (128!
```

图 4.7 端到端场景测试

第 5 章 实现难点说明

飞凌 OK8MP 采用 i.MX8M Plus 异构处理器，Cortex-M7 实时核与 A53 Linux 系统在启动方式、外设资源、时钟控制和内存访问上存在差异。NuttX 上游未提供该开发板面向 M7 的完整 BSP，平台适配需要自行完成启动入口、DDR 内存布局、板级时钟与引脚配置，并处理 M7 对 DMA、以太网控制器等硬件资源的访问权限。在后续功能扩展中，I2C 语音模块、uORB 消息总线、安全网络通信和 AI Agent 又需要在同一固件中协同运行。实现过程中结合 NXP SDK、芯片参考手册、U-Boot 启动信息、ELF 文件和实机串口日志，对关键配置和运行结果进行验证。

本章围绕开发过程中影响系统启动、硬件交互和上层应用运行的遇到的难点展开，分别介绍全新平台 BSP 启动与 DDR 内存布局、Cortex-M7 软件复位、I2C 离线语音模块驱动适配、M7 直接以太网通信与 FEC DMA 适配，以及 AI Agent 多步推理与硬件 Tool 协同。各部分说明对应的实现难点、关键处理方法和验证结果。

5.1 全新平台 BSP 启动与内存布局

飞凌 OK8MP 开发板的 i.MX8M Plus Cortex-M7 实时核缺少可直接使用的 NuttX/openvela 板级支持包。系统需要由 U-Boot 的 bootaux 机制加载并启动 M7 固件，因此启动向量、初始栈地址、链接地址、内存分区以及板级初始化顺序必须保持一致。若向量表位置、栈地址或内存段分配不正确，M7 将无法正常运行复位入口，表现为串口无输出、启动停滞或异常进入 HardFault。

项目分别设计了 TCM 和 DDR 两套链接方案。TCM 方案将小型固件放置于起始地址为 0x00000000 的 128 KiB ITCM 和起始地址为 0x20000000 的 128 KiB DTCM 中；比赛最终固件采用 DDR 链接方案，将代码区放置在 0x80000000 起始的 1 MiB 空间，将数据、BSS、栈和堆放置在 0x80100000 起始的 1 MiB 空间。同时，在 0x20200000 的 OCRAM 中预留 32 KiB 非缓存区域，用于 FEC 以太网 DMA 描述符和收发缓冲区。

为确认链接脚本中的内存规划、ELF 符号地址与实机加载结果一致，项目对最终镜像进行了多层交叉核对：通过 `readelf` 查看代码段、数据段及入口地址，通过 `nm` 检查关键符号的链接位置，通过镜像向量表解析首字确认初始栈地址和复位入口，并在 U-Boot 中使用 `md.l` 读取 DDR 加载地址处的实际内容。核对结果表明，最终镜像初始栈地址为 `0x80112078`，复位入口为 `0x80000be1`，与链接布局一致，U-Boot 可将镜像正确加载并启动 Cortex-M7。以此为基础，项目完成启动入口、异常向量表、时钟与 IOMUX、串口、GPIO、定时器、I2C 和以太网等板级初始化，并补充 Kconfig、defconfig 和 Makefile 构建

配置，使 openvela 能够在飞凌 OK8MP 的 Cortex-M7 实际硬件上稳定启动并进入 NSH 交互环境。

5.2 Cortex-M7 软件复位实现

软件复位是终端长期运行和现场维护所需的基础能力。初期系统虽然可以启动并运行 NSH，但执行 reboot 时返回 boardctl failed: 2，说明 BSP 尚未实现 BOARDIOC_RESET 对应的板级复位处理。i.MX8M Plus 具有多个看门狗控制器，但其时钟和复位资源受到系统资源域限制，不能直接按照 A53 Linux 或 U-Boot 的配置方式使用。

项目首先根据 HardFault 寄存器、ELF 反汇编结果和 i.MX8MP 地址映射定位异常来源，确认故障地址 0x30384530 对应 WDOG1 时钟门控寄存器。该寄存器属于系统侧受限资源，M7 直接访问会产生 Bus Fault。随后将复位实现调整为使用分配给 M7 的 WDOG3，并完成 WDOG3 时钟门控、SRC_M7RCR 复位路由和 WCR[SRS] 复位控制配置（NXP Semiconductors 2021）。

最终形成了 NSH reboot、BOARDIOC_RESET、board_reset()、WDOG3 触发、M7 重新初始化并恢复 NSH 的完整软件复位流程。实机测试表明，执行 reboot 后原系统能够退出并重新进入 NuttShell，满足终端软件重启和复位恢复的要求。

5.3 I2C 离线语音模块驱动适配

项目使用的离线语音模块没有适用于 OK8MP Cortex-M7 和 NuttX 的现成驱动。该模块除输出离线识别结果外，还集成了 RGB 指示灯和蜂鸣器，需要提供状态查询、词条配置、识别结果读取和声光控制等接口。由于 A53 Linux 与 M7 对 I2C 控制器的编号方式不同，Linux 中的 i2c-2 实际对应 M7 侧的 I2C3，不能直接依据 Linux 设备编号进行配置。

项目由 M7 独立完成 I2C3 的初始化，包括 24 MHz 时钟根、时钟门控、SCL/SDA 引脚复用、SION 输入通路、开漏输出、上拉及施密特触发配置，并完成控制器复位和 100 kHz 总线初始化。语音模块使用 I2C3 总线，设备地址为 0x0f。在驱动层依据模块通信协议实现寄存器读写和控制逻辑，并将设备注册为 /dev/voicesensor0。

驱动采用标准 read()、write() 和 ioctl() 接口，支持固件版本、忙闲状态、离线词条数量和最新识别结果读取，也支持词条管理、提示音设置、RGB 灯颜色控制和蜂鸣器控制。针对实际总线运行情况，驱动增加了总线忙、仲裁丢失和超时等异常处理及有限次数重试机制。该驱动使 NSH 命令、uORB 桥接程序和 AI Agent Tool 可以通过统一接口访问同一语音外设。

5.4 M7 直接以太网通信与 FEC DMA 适配

本项目的网络通信由 Cortex-M7 直接完成，不依赖 A53 Linux 代理网络请求。M7 需要同时处理外部 YT8521 PHY、RGMII 接口、MDIO 管理、FEC 控制器、DMA 描述符、NuttX 网络设备接口以及 TCP/IP 协议栈。与普通外设不同，FEC DMA 对内存地址、缓存属性和资源访问权限有严格要求，任一环节配置错误都会导致报文无法正常收发。

项目完成了 Motorcomm YT8521 PHY 的 MDIO 识别、硬件复位和千兆全双工自动协商，并配置 ENET1 所需的 RGMII 引脚、时钟和 FEC 控制器。FEC 通过 DMA 访问 OCRAM 时，M7 看到的地址为 0x20200000，而 FEC 总线侧使用的地址别名为 0x00900000。针对该差异，项目在链接脚本中增加 .fec_dma 专用段，将 DMA 描述符及收发缓冲区固定在 0x20200000 起始的 32 KiB OCRAM 区域，并完成 M7 地址到 FEC DMA 地址的转换。

同时，项目通过 MPU 将 DMA 区域设置为非缓存、可读写、不可执行，避免 CPU 缓存与 DMA 缓冲区的数据不一致；通过 RDC 为 ENET1 TX/RX 总线主设备配置 M7 域访问权限，保证 FEC 能够访问 DMA 内存。在协议处理部分，对未对齐报文头访问、ARP 最小帧填充和 TDAR 启动顺序进行了处理。最终，M7 侧建立了从 YT8521 PHY、RGMII/MDIO、ENET1/FEC、DMA 到 NuttX TCP/IP、DNS、TLS 和 HTTPS 的完整通信链路，能够独立访问互联网并调用云端 LLM 服务。

5.5 AI Agent 多步推理与硬件工具协同

openvela AI Agent 运行在 Cortex-M7 上时，需要同时维护系统提示词、对话历史、Skill 描述、Tool 参数和多轮执行结果。云端 LLM 返回的 Tool Call 需要在 M7 上解析为可执行的 C 语言函数；硬件执行完成后，还需要将字符设备读取结果、uORB 事件或网络诊断结果封装为结构化数据返回给 LLM，以便继续进行后续判断。语音事件等待属于异步操作，而 RGB 灯、蜂鸣器和网络检查属于同步操作，两类任务需要在同一 Agent 工作流中协调处理 (openvela 2026)。

项目将 openvela 官方 packages/ai_agent 集成至 OK8MP M7 固件，完成 CLI、DeepSeek 后端、TLS 安全连接、ReAct 推理循环、Markdown Skill 和 C 语言 Tool 的运行配置。Agent 主任务栈设置为 32 KiB，CLI 任务栈设置为 16 KiB，上下文缓冲区设置为 8 KiB，TLS 接收和发送缓冲区分别设置为 8 KiB 和 4 KiB；最近对话历史保留 10 条，以控制持续对话时的内存占用。在 Tool 调用流程中，系统限制最多进行 10 轮 Tool 迭代，单轮最多处理 2 个 Tool Call，并加入重复调用检测。围绕实际硬件能力注册了 voice_status、wait_voice_command、set_voice_rgb、set_voice_buzzer 和 network_health_check 等 5 个自定

义 C 语言 Tool；同时编写语音控制和网络巡检两个 Markdown Skill，用于说明工具的适用条件、调用顺序和结果处理方式。RGB 参数限定为 0 ~ 255，语音事件等待时间限定为 1 ~ 60000 ms，I2C 访问最多重试 3 次，Tool 执行结果统一以结构化 JSON 返回给 LLM。

最终固件 nuttx.bin 大小为 544128 字节，ELF 代码段大小为 540524 字节。实机运行中，Agent 能够根据自然语言请求读取语音状态、订阅 uORB 事件、执行网络检查和控制 RGB 灯或蜂鸣器，并依据中间结果继续调用后续 Tool，完成从任务理解、状态采集、硬件执行到结果反馈的多步交互流程。

第 6 章 总结

1、本文工作总结

本项目以飞凌 OK8MP 的 i.MX8M Plus Cortex-M7 实时核为目标，严格遵循“全新平台移植”（路径 A）的技术路线，完成了 openvela 新平台 BSP 开发，并在实际硬件上打通了“板级启动—外设驱动—uORB 消息总线—安全网络通信—AI Agent—实体硬件反馈”的全链路闭环。主要工作总结如下：

(1) **平台底层构建**：完成了 OK8MP M7 核的启动流程、DDR 内存布局、链接脚本、时钟与引脚配置，实现了串口、GPIO、定时器等基础驱动，并建立了 Kconfig/defconfig 构建体系，确保系统稳定进入 NSH 交互控制台，为后续功能扩展提供了坚实底座。

(2) **实时核网络栈突破**：在 M7 核上直接适配了以太网 MAC 层、完整 TCP/IP 协议栈、DNS 解析、TLS 1.2 安全传输、X.509 证书校验及 HTTPS 客户端，实现了轻量级实时处理器对公网的安全访问能力，打破了传统“实时核仅作数据采集”的局限，使 M7 具备原生调用云端 LLM 服务的通信能力。

(3) **本地智能交互与事件总线**：自主开发了 I2C 接口的离线语音模块驱动，支持语音指令识别、状态查询及 RGB 灯和蜂鸣器控制；通过 uORB 消息总线将语音事件高效发布，实现了本地状态逻辑与上层 Agent 对同一硬件事件的共享，保证了网络异常时终端的独立声光反馈功能。

(4) **边云协同 AI Agent 部署**：在 openvela 官方 AI Agent 框架基础上，针对 M7 硬件环境开发了面向语音模块和网络诊断的 C 语言 Tool 以及 Markdown Skill。网络可用时，Agent 通过 HTTPS 安全调用 DeepSeek API，完成自然语言理解、多步骤推理和工具调用，生成可读的诊断结论；网络中断时，本地状态机即刻接管，确保基础响应不中断。

(5) **系统验证与可复现性**：经过实际硬件测试，系统稳定运行，所有驱动及网络功能均通过验证，形成了完整的 OK8MP M7 平台移植、构建、测试和上板方案，代码与文档规范完备，具备良好的可复现性和可移植性

2、展望

基于本项目已验证的技术架构和基础软件栈，后续工作可从应用场景拓展、核心功能增强、生态建设三个维度持续推进：

(1) **应用场景拓展**。本项目的架构可进一步用于智能家居边缘控制终端。例如，将离线语音模块与继电器、灯光、门磁、温湿度、烟雾或燃气传感器结合，由 M7 负责本地事件采集和确定性控制：在断网情况下仍可执行开关灯、关闭设备、声光告警等固定操作；网络恢复后，AI Agent 可汇总多类传感器状态，给出异常原因分析、设备巡检建议和维护

提示。在车辆及工程机械场景中，该架构适合扩展为车载辅助交互与终端健康检查模块。M7 可连接 CAN、GPIO、蜂鸣器、状态指示灯及各类传感器，对终端供电、通信、外设和网络状态进行持续监测；当出现通信异常、设备离线或告警条件时，本地状态机可立即执行提示与记录，云端 Agent 则可在网络可用时完成故障归类、维修建议和日志分析。对于制动、转向等安全关键控制，后续仍需结合功能安全设计、冗余机制和行业认证，本项目不将云端推理用于直接安全关键执行。

(2) 技术深化方向。后续还可继续完善 CAN、RTC 更多传感器和执行器驱动，扩展本地状态机的告警分级与权限控制，并增加离线日志、远程升级、设备身份认证和长期稳定性验证。通过进一步沉淀板级支持包、外设驱动和 Agent Tool 模板，可为同类实时终端提供可复用的 openvela 智能化开发基础。

(3) 生态建设与成果沉淀。计划将本次移植的板级支持包、外设驱动模板和 Agent Tool 开发样例进行标准化封装，开源贡献给 openvela 社区，降低其他开发者基于同类平台进行智能化开发的入门门槛。通过长期稳定性测试和迭代优化，形成一套可复用的“实时核 + openvela + AI Agent”边缘智能开发框架，为研究生教学、科研实验和产业合作提供实用工具。

总之，本项目为实时嵌入式系统与云端大模型能力的深度融合探索了一条可行路径，后续将以此为基础，持续推动边缘智能从实验室原型向真实工业场景落地，为我国自主嵌入式操作系统生态和智能终端产业的发展贡献创新力量。

参 考

- [1] 飞凌嵌入式. OKMX8MPQ-C MCU 用户编译手册: V1.0[M]. 2023.
- [2] NXP Semiconductors. i.MX 8M Plus Applications Processor Reference Manual:IMX8MPRM, Rev. 1[EB/OL]. 2021[2026-07-29].https://www.nxp.com/docs/en/preview/PREVIEW_IMX8MPRM.pdf.
- [3] Apache Software Foundation. Apache NuttX Documentation: Directory Structure [EB/OL]. 2026[2026-07-29].<https://nuttx.apache.org/docs/latest/quickstart/organization.html>.
- [4] Apache Software Foundation. Apache NuttX Documentation: Network Interfaces [EB/OL]. 2026[2026-07-29].https://nuttx.apache.org/docs/latest/reference/user/11_network.html.
- [5] Apache Software Foundation. Apache NuttX Documentation: Device Drivers [EB/OL]. 2026[2026-07-29].<https://nuttx.apache.org/docs/latest/components/drivers/index.html>.
- [6] Mbed TLS. Mbed TLS Documentation[EB/OL]. 2026[2026-07-29].<https://mbed-tls.readthedocs.io/en/latest/>.
- [7] openvela. packages_ai_agent: AI Agent Framework for openvela[EB/OL].2026[2026-07-29].https://github.com/open-vela/packages_ai_agent.
- [8] Yahboom. 语音识别模块简介[M]. 2021.
- [9] Yahboom. 语音识别模块通讯协议: V3 版[M]. 2021.