

10

الدليل الكامل لجهاز تتبع المواشي

جهاز تتبع يعمل بالطاقة الشمسية الإصدار 1.0

يحتوي هذا الدليل على:

معلومات الجهاز ومواصفاته

المميزات والوظائف

خطوات التفعيل خطوة بخطوة

أوامر الكاملة وشرحها

إعدادات لكل المشغلين

حل المشاكل الشائعة

الأسئلة الشائعة

1. معلومات الجهاز ومواصفاته

البند	المواصفات
الموديل	10
النوع	جهاز تتبع للمواشي يعمل بالطاقة الشمسية
الأبعاد	137 90 43 ملم
الوزن	400 جرام
البطارية	ليثيوم 16,500
طريقة الشحن	طاقة شمسية احتياطي منفذ مغناطيسي
أنظمة التموضع	
درجة الحماية	مقاوم للماء والغبار 67
درجة حرارة التشغيل	من 20 إلى 60
الشبكة المدعومة	4
متطلبات الشريحة	مع باقة بيانات 300100 ميجا شهريا
التطبيق	و متوفر في
كلمة المرور الافتراضية	123456
الموقع الرسمي	..

2. المميزات والوظائف

1. تتبع مباشر للموقع في الوقت الفعلي
2. سجل المسارات السابقة
3. تحديد منطقة جغرافية وتنبيه عند الخروج
4. تنبيه البطارية الضعيفة
5. تنبيه الحركة
6. إرسال أوامر للجهاز عن بعد
7. حساب المسافة المقطوعة
8. تسجيل مواقع التوقف
9. إعدادات التنبيهات المتعددة
10. شحن ذاتي بالطاقة الشمسية

3. خطوات التفعيل بالترتيب

الخطوة 1: تركيب شريحة

غطاء فتحة الشريحة بالمفك الصغير المرفق، أدخل الشريحة في مكانها الصحيح، ثم اضغط على الدرج بإحكام وأعد إغلاق الغطاء. افتح

الخطوة 2: التأكد من الشريحة

تأكد أن الشريحة مفعلة، فيها رصيد، باقة بيانات 300100 ميجا، وملغي قفل الـ اختبرها بالجوال أولاً.

الخطوة 3: تشغيل الجهاز

اضغط على زر الطاقة لمدة 3 ثوان حتى يضيء المؤشر. لإيقاف التشغيل: اضغط مطولاً 5 ثوان حتى يومض المؤشر 3 مرات ببطء.

الخطوة 4: شحن الجهاز

اشحن الجهاز قبل الاستخدام الأول. الضوء الأحمر يعني الجهاز قيد الشحن. اتركه تحت الشمس للشحن المستمر.

الخطوة 5: تثبيت الجهاز على الحيوان

ثبت الجهاز على ظهر أو رقبة الحيوان باستخدام الأحزمة. تأكد أن اللوح الشمسي متجه للأعلى. شد الأحزمة جيداً حتى لا ينزلق.

الخطوة 6: تحميل التطبيق

ابحث في أو عن: ، أو امسح رمز الموجود في الكتيب.

الخطوة 7: تسجيل الدخول

افتح التطبيق، اختر لمسح على الجهاز، أو أدخل يدوياً. كلمة المرور الافتراضية: 123456.

الخطوة 8: ربط الجهاز

اختر من الشاشة الرئيسية، أدخل رقم الجهاز أو امسح الـ لربطه.

الخطوة 9: تغيير كلمة المرور

بعد أول دخول، ينصح بتغيير كلمة المرور 123456 إلى كلمة مرور قوية والاحتفاظ بها في مكان آمن.

الخطوة 10: اختبار التتبع

ضع الجهاز تحت السماء المفتوحة 52 دقائق ليلتقط إشارة ، ثم تحقق من ظهور موقعه في التطبيق.

4. أوامر الكاملة

ملاحظة: كلمة المرور الافتراضية 123456. أرسل الأوامر إلى رقم الشريحة الموجودة في الجهاز.

الاسم	الأمر	الشرح
1	التحقق من حالة الجهاز	status123456 يرد عليك الجهاز برسالة فيها: حالة ، البطارية، الشبكة ، رقم .
2	ضبط إعدادات الإنترنت	APN123456 ■■■■_■■■■■■■■■■ بدونه الجهاز لا يقدر يتصل بالإنترنت ولن يظهر في التطبيق. مهم جدا!
3	ضبط رقم المسؤول	admin123456 966xxxxxxxxx التنبيهات بطارية ضعيفة، خروج من المنطقة، حركة. يجعل رقمك هو المسؤول، وتصلك
4	طلب الموقع الحالي عبر	where123456 يرسل لك الجهاز رابط فيه موقعه الحالي.
5	ضبط الخادم	server123456 1 www.akshgps.com 8001 0 يسيرفر التطبيق. استخدمه إذا الجهاز ما اتصل بالتطبيق. يربط الجهاز
6	ضبط فاصل تحديث الموقع	timer123456 30 30 يعني تحديث كل 30 ثانية. للتوفير: 5 300 دقائق. الرقم بالثواني. مثال:
7	تغيير كلمة المرور	password123456 ■■■■■■■■■■ غير كلمة المرور الافتراضية لحماية الجهاز من العبث.
8	إعادة ضبط المصنع	factory123456 الإعدادات للوضع الافتراضي. استخدمه عند المشاكل المعقدة. يرجع كل
9	إعادة تشغيل الجهاز عن بعد	reset123456 يعيد تشغيل الجهاز بدون مسح الإعدادات.
10	تفعيل تنبيه الحركة	shock123456 يرسل تنبيه إذا تحرك الجهاز مفيد إذا الحيوان سرق.
11	تفعيل وضع الطاقة المنخفضة	sleep123456 on يوفر استهلاك البطارية. للإلغاء: 123456
12	المنطقة الجغرافية ضبط	stockade123456 lat,lng,radius إذا خرج الجهاز من المنطقة المحددة. بالأمتار. ينبهك
13	الحصول على رقم	imei123456 رقم للجهاز يستخدم للتسجيل في بعض المنصات. يرسل لك
14	ضبط المنطقة الزمنية	time123456 zone 3 ضبط التوقيت. للسعودية: 3 يعني 3.
15	إيقاف التنع مؤقتا	stop123456 يوقف إرسال الموقع. لإعادة التشغيل: 123456

5. إعدادات حسب المشغل

الدولة	المشغل	
السعودية	jawalnet.com.sa	السعودية
السعودية	web1	موبايلي
السعودية	zain	زين السعودية
الإمارات	etisalat.ae	اتصالات الإمارات
الإمارات	du	دو الإمارات
قطر	web.ooredoo.com.qa	قطر
مصر	internet.vodafone.net	مصر
مصر	internet.orange	مصر
مصر	etisalat	اتصالات مصر
الكويت	pps	الكويت
الكويت	action.web	الكويت
العراق	internet	العراق
الأردن	internet.zain.jo	الأردن
الأردن	net.orange.jo	الأردن

6. حالات مؤشر الإضاءة

المعنى	الحالة
الجهاز قيد الشحن	ضوء أحمر ثابت
الشحن مكتمل	ضوء أحمر مطفأ بعد الشحن
تأكيد التشغيل	ضوء يضيء عند الضغط القصير
تأكيد إيقاف التشغيل	3 ومضات بطيئة عند الضغط 5 ثوان
البحث عن إشارة	ضوء يومض بسرعة

تم الاتصال بالشبكة	ضوء ثابت
--------------------	----------

7. حل المشاكل الشائعة

المشكلة: الجهاز لا يستجيب للأوامر

الحل: تأكد من شحن البطارية، الشريحة فيها رصيد، ملغي، وقم بتجربة صيغ مختلفة للأوامر.

المشكلة: الجهاز يستهلك البطارية بسرعة

الحل: زيادة فاصل التحديث 300 123456، تفعيل وضع النوم، التأكد من تعرض اللوح الشمسي للشمس.

المشكلة: الموقع غير دقيق

الحل: تأكد أن الجهاز في منطقة مفتوحة، وأن إشارة قوية. تجنب الأماكن المغلقة.

المشكلة: لا يظهر الجهاز في التطبيق

الحل: تأكد من ضبط ، تأكد من باقة البيانات، أعد تشغيل الجهاز، تحقق من إعدادات .

المشكلة: اللوح الشمسي لا يشحن

الحل: نظف اللوح الشمسي، تأكد من تعرضه للشمس مباشرة، استخدم الشحن بـ كحل بديل.

المشكلة: الأحزمة تنزلق من الحيوان

الحل: اختر مقاس مناسب، شدها جيدا، ثبت الجهاز على الرقبة بدلا من الظهر للحيوانات النشطة.

المشكلة: نسييت كلمة المرور

الحل: أرسل أمر إعادة ضبط المصنع: 123456 تجربة أو راجع البائع.

8. الأسئلة الشائعة

س: هل يحتاج الجهاز شريحة ؟

ج: نعم، يحتاج شريحة مع باقة بيانات 300100 ميجا شهريا للتتبع المستمر.

س: كيف يتم شحن الجهاز؟

ج: بالطاقة الشمسية بشكل أساسي كابل مغناطيسي احتياطي. البطارية 16,500 .

س: ما هي تقنيات التموضع المدعومة؟

ج: تموضع عبر أبراج الشبكة لضمان دقة أعلى.

س: هل الجهاز مقاوم للماء؟

ج: نعم، بدرجة حماية 67 مقاوم للماء والغبار ومناسب للبيئات الصعبة.

س: كيف أتابع موقع الماشية؟

ج: عبر تطبيق على الجوال، يعرض الموقع المباشر، السجل، ويسمح بضبط .

س: ماذا أفعل إذا الجهاز ما اشتغل؟

ج: تأكد من شحن البطارية عبر أولا، ثم اضغط زر التشغيل 3 ثوان.

س: كيف أحل مشكلة تنبيهات المتكررة؟

ج: تحقق من إعدادات المنطقة الجغرافية، وتأكد من قوة إشارة ال .

س: هل في رسوم اشتراك شهرية؟

ج: لا يوجد اشتراك للجهاز نفسه، فقط تكلفة باقة البيانات للشريحة.

س: ماذا أفعل لو الجهاز ما اتصل بالتطبيق؟

ج: تأكد من ضبط صحيح، وأعد تشغيل الجهاز والتطبيق، وتحقق من قوة الإشارة.

س: ما هي كلمة المرور الافتراضية؟

ج: 123456 ينصح بتغييرها بعد أول تسجيل دخول.

نهاية الدليل