

Wake-on-LAN Manager – Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. [Installation](#)
2. [Deinstallation](#)
3. [Start der Anwendung](#)
4. [Geräte verwalten](#)
5. [Wake-on-LAN senden](#)
6. [Status prüfen](#)
7. [Zeitpläne erstellen](#)
8. [Netzwerkeinstellungen](#)

9. [Protokoll anzeigen](#)

10. [Tastenkürzel](#)

11. [Häufige Fragen](#)

12. [Systemanforderungen](#)

Installation

Mit dem Installer (empfohlen)

1. Die Datei Wake-on-LAN Manager Installer.exe herunterladen.
2. Doppelklicken Sie auf die Datei – der Installer fordert automatisch Administratorrechte an (UAC-Abfrage).
3. Der Installer führt folgende Schritte durch:
 4. Kopiert die Anwendung nach C:\Program Files\WakeOnLAN

5. Erstellt einen Startmenü-Eintrag unter **Wake-on-LAN Manager**
6. Erstellt eine Desktop-Verknüpfung
7. Registriert die Anwendung in der Windows-Programmliste (Deinstallationsprogramme)
8. Bei einer **Neuinstallation** werden Sie gefragt, ob vorhandene Geräteeinträge und Einstellungen behalten oder gelöscht werden sollen.

Aus dem Quellcode starten

1. Python 3.10+ installieren.
 2. Abhängigkeiten installieren: `pip install -r requirements.txt`
 3. App starten: `python run.py`
-

Deinstallation

Über das Startmenü

1. Öffnen Sie das Windows-Startmenü.
2. Navigieren Sie zu **Wake-on-LAN Manager** → **Uninstall Wake-on-LAN Manager**.
3. Bestätigen Sie die Deinstallation.

Über die Windows-Programmliste

1. Öffnen Sie **Einstellungen** → **Apps** → **Installierte Apps** (oder *Systemsteuerung* → *Programme deinstallieren*).
2. Suchen Sie **Wake-on-LAN Manager** und klicken Sie auf **Deinstallieren**.
3. Bestätigen Sie die Abfrage – alle Dateien, Verknüpfungen und Registrierungseinträge werden entfernt.

Hinweis: Bei der Deinstallation werden auch alle Geräteeinträge und Einstellungen gelöscht.

Start der Anwendung

Starten Sie die Anwendung über: - Die **Desktop-Verknüpfung** (Doppelklick) - Das **Windows-Startmenü** → *Wake-on-LAN Manager*

Die Hauptansicht zeigt eine Tabelle mit allen konfigurierten Geräten und deren Status.

Hauptbestandteile: - **Menüleiste** oben (Datei, Tools, Hilfe) - **Aktionen-Schaltflächen** (Alle Geräte wecken, Status aktualisieren) - **Gerätetabelle** mit Name, MAC-Adresse, IP und Status - **Statusleiste** unten mit aktuellen Meldungen

Geräte verwalten

Gerät hinzufügen

1. Menü: **Datei** → **Geräte verwalten...** (oder **Strg+D**)
2. Klicken Sie auf **+ Gerät hinzufügen**.
3. Geben Sie folgende Daten ein:
4. **Gerätename:** Ein sprechender Name (z. B. "Büro-PC", "Gaming-Rig")
5. **MAC-Adresse:** Die MAC-Adresse des Zielsystems (Format: **AA:BB:CC:DD:EE:FF**)

6. **IP-Adresse:** Optional, für Status-Prüfung per Ping

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Gerät bearbeiten

1. Menü: **Datei** → **Geräte verwalten...**

2. Wählen Sie das Gerät in der Tabelle aus.

3. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.

4. Ändern Sie die gewünschten Felder und klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Gerät löschen

1. Menü: **Datei** → **Geräte verwalten...**

2. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf **Löschen**.

3. Bestätigen Sie die Abfrage.

Wake-on-LAN senden

Einzelnes Gerät wecken

1. Wählen Sie ein Gerät in der Tabelle aus.

2. Klicken Sie auf **Ausgewähltes Gerät wecken**.

3. Ein Magic Packet wird an die MAC-Adresse gesendet.

Alle Geräte wecken

1. Klicken Sie oben auf **Alle Geräte wecken**.

2. Bestätigen Sie die Abfrage.

3. Alle aktivierten Geräte erhalten ein Wake-on-LAN-Signal.

Voraussetzung: Wake-on-LAN muss im BIOS/UEFI und in den Netzwerkeinstellungen des Zielsystems aktiviert sein.

Status prüfen

Manuelles Aktualisieren

Klicken Sie auf **Status aktualisieren**. Die App pingt alle konfigurierten IPs und aktualisiert die Spalte "Status": - ■ **Online** – Gerät antwortet auf Ping - ■ **Offline** – Gerät antwortet nicht (aus oder im Ruhezustand) - ■ **Unbekannt** – Keine IP konfiguriert oder Fehler beim Prüfen

Automatisches Aktualisieren

Der Status wird alle **30 Sekunden** automatisch aktualisiert.

Einzelnes Gerät prüfen

1. Wählen Sie ein Gerät aus.

2. Klicken Sie auf **Ausgewähltes Gerät ping'en**.

3. Ein Dialog zeigt den aktuellen Status an.

Zeitpläne erstellen

1. Menü: **Datei** → **Zeitpläne verwalten...** (oder Strg+S)
2. Klicken Sie auf **+ Zeitplan hinzufügen**.
3. Konfigurieren Sie:
4. **Gerät:** Wählen Sie das Zielgerät
5. **Stunde & Minute:** Wann soll das Gerät geweckt werden?
6. **Tage:** An welchen Wochentagen? (Mo–So)
7. **Aktiviert:** Haken setzen, um den Zeitplan zu aktivieren
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Der Zeitplan-Checker läuft im Hintergrund und löst Wake-on-LAN-Signale automatisch aus.

Netzwerkeinstellungen

1. Menü: **Tools** → **Netzwerkeinstellungen...**
2. Konfigurieren Sie:
3. **Broadcast-IP:** Standard 255 . 255 . 255 . 255 (für lokales Netzwerk)
4. **Broadcast-Port:** Standard 7 (oder 9)
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Ändern Sie die Broadcast-IP nur, wenn Sie ein spezifisches Subnetz ansprechen müssen (z. B. 192 . 168 . 2 . 255).

Protokoll anzeigen

1. Menü: **Tools** → **Protokoll anzeigen...** (oder **Strg+L**)

2. Das Protokoll zeigt alle Aktionen mit Zeitstempel:

3. Wake-on-LAN-Sendungen (erfolgreich/fehlerhaft)

4. Automatische Zeitplan-Auslösungen

5. Fehlermeldungen

6. Klicken Sie auf **Protokoll löschen**, um den Verlauf zu leeren.

Tastenkürzel

Taste	Aktion
Strg+D	Geräte verwalten
Strg+S	Zeitpläne verwalten
Strg+L	Protokoll anzeigen

Strg+Q	Anwendung beenden
--------	-------------------

Häufige Fragen

Warum wird mein Gerät nicht geweckt?

- Wake-on-LAN ist im BIOS/UEFI deaktiviert → Aktivieren Sie "Wake-on-LAN" oder "PME Event Wake".
- Die MAC-Adresse ist falsch → Prüfen Sie die Adresse im Zielsystem (`ipconfig /all` unter Windows).
- Firewall blockiert UDP-Pakete → Erlauben Sie UDP-Port 7/9.

Warum zeigt der Status "Unbekannt" an?

- Keine IP-Adresse wurde für das Gerät konfiguriert. Fügen Sie die IP in den Geräteeinstellungen hinzu.

Wo werden die Einstellungen gespeichert?

- Alle Daten werden in %USERPROFILE%\ .woL_app\ gespeichert.

Systemanforderungen

Komponente	Anforderung
Betriebssystem	Windows 10/11 (64-Bit)
Python	3.10+ (nur für Quellcode-Variante)
Netzwerk	Lokales Netzwerk (LAN), UDP-Port 7 oder 9 offen
BIOS/UEFI	Wake-on-LAN aktiviert auf den Zielsystemen
