STM32F103

Pin #	Port	Función Hardware	Uso	Etiqueta de Net	Telemetría
10	**A0**	TIM2_CH1	Encoder 1A	M1ENCA	E1
11	**A1**	TIM2_CH2	Encoder 1B	M1ENCB	E2
12	**A2**	ADC1_IN2	Sensores pared	WALL A1	A1
13	**A3**	ADC1_IN3	Sensores pared	WALL A2	A2
14	**A4**	ADC1_IN4	Sensores pared	WALL A3	A3
15	**A5**	ADC1_IN5	Sensores pared	WALL A4	A4
16	**A6**	TIM3_CH1	Encoder 2A	M2ENCA	E3
17	**A7**	TIM3_CH2	Encoder 2B	M2ENCB	E4
29	**A8**	TIM1_CH1	PWM Motor1A	PWM1A	M8
30	**A9**	TIM1_CH2	PWM Motor1B	PWM1B	M9
31	**A10**	TIM1_CH3	PWM Motor2A	PWM2A	MA
32	**A11**	TIM1_CH4	PWM Motor2B	PWM2B	MB
33	**A12**	GPIO	Botón MENU	BTN_MENU	
34	**A13**	SWDIO	programación y debug	SWDIO	
37	**A14**	SWCLK	programación y debug	SWCLK	
38	**A15**	GPIO	GPIO LED	LED 1	
18	**B0**	ADC1_IN8	estado batería total (vcc-gnd)	ADC_BAT 1	B1
19	**B1**	ADC1_IN9	estado batería celda 1	ADC_BAT 2	B2
20	**B2**	BOOT1	programación y debug	BOOT1	
39	**B3**	GPIO	LED IR pared 1	WALL L1	
40	**B4**	GPIO	LED IR pared 2	WALL L2	
41	**B5**	GPIO	LED IR pared 3	WALL L3	
42	**B6**	I2C1_SCL	I2C	SCL	
43	**B7**	I2C1_SDA	I2C	SDA	
45	**B8**	GPIO	LED IR pared 4	WALL L4	
46	**B9**	GPIO	Botón DOWN	BTN_DOWN	
21	**B10**	UART3-TX	Telemetría / programación	TX	
22	**B11**	UART3-RX	Telemetría / programación	RX	
25	**B12**	SPI2_CS	SPI	CS	
26	**B13**	SPI2_SCK	SPI	SCK	
27	**B14**	SPI2_MISO	SPI	MISO	
28	**B15**	SPI2_MOSI	SPI	MOSI	
2	**C13**	GPIO	LED onboard	LED 2	
3	**C14**	GPIO	Botón OK	BTN_OK	
4	**C15**	GPIO	Botón UP	BTN_UP	