Поз. обозначение	Обозначение	Кол.	Примечание
	Соединители		
X1, X2		2	
X6	Розетка DB-25F (DS1033-25F)	1	"Connfly electronic"

X1 "CAN"

Цепь	Конт.
1_CAN_P	1
1_CAN_N	2
2_CAN_P	3
2_CAN_N	4
DGND	5

X2 "RS232"

Цепь	Конт.
RS232_OUT	1
RS232_IN	2
DGND	3

X3 "RS422"

Цепь	Конт.
RS422_IN_P	1
RS422_IN_N	2
RS422_OUT_P	3
RS422_OUT_N	4
DGND	5

X4 "UART"

Цепь	Конт.
UART5_STM_TX	1
UART5_STM_RX	2
UART1_ZYNQ_TX	3
UART1_ZYNQ_RX	4
DGND	5

X5 "IZP"

Цепь	Конт.
IZP_P	1
IZP_N	2

X6 Внешнее управление

Конт.	Цепь
1	1_CAN_P
2	1_CAN_N
3	2_CAN_P
4	2_CAN_N
5	DGND
6	RS232_OUT
7	RS232_IN
8	DGND
9	RS422_IN_P
10	RS422_IN_N
11	RS422_OUT_P
12	RS422_OUT_N
13	DGND
14	UART5_STM_TX
15	UART5_STM_RX
16	UART1_ZYNQ_TX
17	UART1_ZYNQ_RX
18	DGND
19	IZP_P
20	IZP_N

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10 П11 П12 П13 П14 П15 П16 П17 П18 П19 П20

Монтаж цепей П1–П20 вести проводом МГТФ 0,2 кв. мм. ТУ 16-505.185-71.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.