



E13					
E12					
E11					
E10					
E9					
E8					
E7					
E6	14/08/2020	PLANO DE ELIMINACION MODIFICADO SEGUN ACTUALIZACION DE ARQUITECTURA.			
E5	11/08/2020	PLANO DE ELIMINACION MODIFICADO SEGUN COORDINACION DEL PROYECTO.			
E4	13/12/2019	PLANO DE ELIMINACION MODIFICADO SEGUN COORDINACION DEL PROYECTO.			
E3	20/07/2019	PLANO DE ELIMINACION MODIFICADO SEGUN COORDINACION DEL PROYECTO.			
E2	02/07/2019	ENTRADA PROYECTO DE ELIMINACION			
E1	29/06/2019	EDICION PRELIMINAR. ENTIDA PARA REVISION Y COORDINACION			
EDIC.	FECHA	OBSERVACIONES	ILUM.	AR	

T01 / GENERALES:

- Todos las candidaturas indicadas en planos y/o especificaciones técnicas son de carácter informativo, siendo responsabilidad del proponente su verificación.
- Punto de luz: indica círculo independiente para iluminación pública; (no es una luminaria).
- En cada espacio todas las lámparas que requieren recambio (LED Retrofit y/o fluorescentes) deben ser de la misma marca para que no se produzcan diferencias de temperatura y/o de intensidad de luz.
- En cada ítem se indican los datos de luminarias referentes a las luminarias.
- Los requerimientos y fichas para los postes de las luminarias exteriores, se indican en el ítem correspondiente.
- La ubicación, distribución y cantidad de centros de luz indicados en el proyecto de iluminación prevalecen sobre el proyecto eléctrico.

- d. Se debe entregar una carta de garantía por los productos suministrados, indicando de forma clara las condiciones que aplican para su cumplimiento. También deben incluirse los documentos técnicos que respalden la calidad de los luminarios, tales como certificados de ensayos y/o certificados de conformidad con normas de la S.E.C. o equivalentes conforme a la incorporación de nuevas tecnologías de iluminación.
- e. Todas las luminarias deben ser suministradas con las indicaciones de montaje y almacenamiento.
- f. Todos los equipos eléctricos (fuentes de poder y balastos) deben ser entregados por el proveedor, para garantizar la compatibilidad del sistema en cada luminaria.
- g. La garantía de las luminarias no puede ser inferior a lo requerido para cada item.

Para las luminarias con lámparas fluorescentes 38, el proveedor debe entregar los datos de garantía, tales como: la garantía mínima, la garantía máxima, la temperatura de color de la luz. (Cuanto aplicase).

- a. Las luminarias deben corresponder a las especificadas, sin variaciones en los requerimientos.
- b. No se aceptan luminarias alternativas si no es requerido por el Municipio.
- c. Es requerido el cambio de las luminarias especificadas, es responsabilidad del I.T.O. el proyecto de iluminación la evaluación de alternativas que cumplan con los estándares de calidad requeridos para el proyecto.
- d. Las luminarias deben ser comparadas con la debida anticipación para evitar problemas de suministro que afecten la calidad de la obra.
- e. Se debe solicitar muestras físicas de las luminarias, para:
 - Coordinación en obra de los detalles de montaje.
 - Revisión por parte del Municipio, Arquitecto y/o I.T.O., antes de la instalación.
 - Aprobación por parte del Municipio para la compra de luminarias y/o proyectores.
- f. La constructora debe emitir planos y/o E.I. As-built.

- b. Debe respetar la ubicación y distribución de los centros de luz indicados en los planos de iluminación, la que prevalece sobre el proyecto eléctrico.
- c. En los luminarios fijos (recorredos, embudados, colgantes o tipo anillo) se deberá tener en cuenta con la carga máxima permitida en el plano con el signo "E" en el término de cada círculo, los otros luminarios de la cinta cuentan con sistema de interconexión indirecta.
- d. En los luminarios lineales industriales se indica el extremo de conexión, marcado con el símbolo "E", considerando un distanciamiento que permita el radio de curvatura normativo para el cable con cubierta E.V.A.
- e. Los luminarios lineales embudados cuentan dos cables de suspensión, para anclarlos a la losa o estructura soportante.
- f. Los cables de suspensión se consideran cables de suspensión independientes (juniones para la carcasa, uno para la fuente de poder y uno para el cable de emergencia (cundido).

- Las cables de alimentación para circuito nominal [Four/Three/Neutral] deben ser conducidos de tres cables y los que consisten circuito de emergencia deben ser conducidos de cuatro cables.
- Los cables de alimentación de emergencia deben ser montados en un mismo conducto.
- Los cables de alimentación de emergencia de las luminarias deben ser multi-cores, responder a los indicados en las especificaciones técnicas (sección 7.07) y cumplir con las certificaciones y ensayos correspondientes.
- Los cables de alimentación de emergencia deben ser cable de poder entregado por proveedor para cada ítem según sus requerimientos, para asegurar la compatibilidad de los cables.
- Las luminarias no deben ser conectadas directas a 220V sin fuente de poder.
- Se deben respetar las reglas de montaje indicadas para cada tipo y las instrucciones de instalación y de operación.
- Se deben instalar todos los accesorios de montaje entregados por el proveedor, para asegurar la correcta instalación de las luminarias.
- Para la instalación de las luminarias, se deben retirar todos los elementos de empaque que pueden estar incluidos, en especial los plásticos que cubren los alambres y luminarias.
- Cualquier accesorio de montaje entregado en obra debe ser sustituido por uno igual al especificado en el presupuesto.
- Durante la instalación se debe evitar el encendido prolongado de las luminarias conectadas al grupo electrógeno, con el objetivo de evitar variaciones de voltaje en el sistema.

PROYECTO
EJECUCIÓN EOE
AGOSTO / 2023