

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF03:08:Exkurs: Bitweise Verknüpfungen bzw. bitweise und logische Operatoren

0) Exkurs: Bitweise Verknüpfung: Kontext [→ ZP:Sheet:2]

Anknüpfung: Was bedeutete & im Kontext einer **MAC-Adresse** und ihrem **OUI**?

1) Bitweise Operatoren [→ ZP:Sheet:3]

Syntax: **NOT** :- '!', **AND** :- '&', **OR** :- '|'

Abbildung: $\{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$

	NOT [!]	OR []	AND [&]
R1	!1 → 0	1 1 → 1	1 & 1 → 1
R2	!0 → 1	1 0 → 1	1 & 0 → 0
R3		0 1 → 1	0 & 1 → 0
R4		0 0 → 0	0 & 0 → 0

Unterschied von Zahl und Darstellung [→ ZP:Sheet:4]

- Integer bleibt Integer - unabhängig von der Darstellung!
- Deshalb: Vor bitweiser Verknüpfung keine gesonderte Umwandlung 'dezimal → binär' nötig.

Vorführbeispiele:

- bitweises NICHT: ! (0111) → 1000
- bitweises ODER: | (0101, 0010) → 0111 (= lax gesagt: *bitweise verodern*)
- bitweises UND: & (0110, 1011) → 0010 (= *ausmaskieren* bzw. lax gesagt: *bitweise verundern*)

vgl. [https://de.wikipedia.org/wiki/Bitweiser_Operator][https://de.wikipedia.org/wiki/Bitweiser_Operator\(\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Bitweiser_Operator)

3) Logische Operatoren in Computersprachen [→ ZP:Sheet:5]

Die Definitionen ähneln sich:

Syntax: **NOT** :- '!', **AND** :- '&&', **OR** :- '||' Abbildung: {T, F} → {T, F}

	NOT [!]	OR []	AND [&&]
R1	!T → F	T T → T	T && T → T
R2	!F → T	T F → T	T && F → F
R3		F T → T	F && T → F
R4		F F → F	F && F → F

5) Logische Operatoren in der Logik [→ ZP:Sheet:6]

- werden mit Wahrheitswertetabellen definiert.
- mit 'ausmultiplizierten' Kombinationen

1	p	q	! p	! q	p q	p && q
2	---	---	---	---	---	---
3	w	w	f	f	w	w
4	w	f	f	w	w	f
5	f	w	w	f	w	f
6	f	f	w	w	f	f

Anmerkung:

- **v** steht für oder
- **und** = (1w+3f) ist die strukturelle Opposition von **oder** (3w+1f)
- darum ist das logische Symbol für **und** das umgekehrte **v**

Lesehinweis: die logischen Zeichen sind im Font dieses Textes nicht darstellbar, nur in der Zen-Präsentation, Sheet 6. Sorry.

ÜBUNG LF03:08:Bit-Operatoren:03

- ☐ Bitte berechnen Sie 168 & 128.
- ☐ Bitte berechnen Sie (2==2 && "Birne"=="Apfel")

Lösung:

- $168 \ \& \ 128 \rightarrow (128 \mid 40) \ \& \ 128 \rightarrow 128$
- $(2==2 \rightarrow T) \ \&\& \ ("Birne"=="Apfel" \rightarrow F) \rightarrow (T \ \&\& \ F) \rightarrow F$
- Entscheidung erst im letzten logischen Term