

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Faculté de génie
Département de génie électrique et génie informatique

Mécanique de réalité virtuelle

Rapport de l'App 3

Présenté à
l'équipe professorale de la session S4

Produit par
Philippe Spino
Eric Beaudoin
Alexandre Gagnon

07 Juin 2017 - Sherbrooke

1 Variables d'états

Pour résoudre le système complexe telle que demander par l'app, il faut utiliser la méthode des variables d'états. Pour trouvé les valeurs des positions du vaisseau pour chaque frame du video, il faut utiliser la méthode de résolution par équation État-espace.

$$[\dot{x}] = [A]q + [B]u \quad (1)$$

$$[\dot{y}] = [C]q + [D]y \quad (2)$$

On exprime ainsi les varaibles d'entrée, les variables de sortie et les variables d'état selon les équations (3) et (4).

$$\begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Ensuite, les matrices A, B, C et D seront trouvé à l'aide des propositions suivante.

$$\begin{aligned} q1 &= x \\ q2 &= \dot{x} \\ q3 &= y \\ q4 &= \dot{y} \end{aligned} \quad (5)$$

Ensuite, on trouve les égalités.

$$\begin{aligned} \dot{q}1 &= \dot{x} = q2 \\ \dot{q}2 &= \ddot{x} = 0 \\ \dot{q}3 &= \dot{y} = q4 \\ \dot{q}4 &= \ddot{y} = g \end{aligned} \quad (6)$$

Où g est égale à l'accélération gravitationnelle sur la planète dans le film d'animation. À l'aide de manipulation matricielle, on obtiens les matrices A, B, C et D suivantes.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

1.1 Deuxième Bon

$$v_{1_y} = 10,06m/s \quad (8)$$

$$v_{1_x} = 1,5m/s \quad (9)$$

$$y = v_i \frac{x}{v_1} + \frac{-5}{2} * \frac{x^2}{v_i^2} + 11,62 \quad (10)$$

$$2,5 = 9,432 \frac{x}{1,5} + -2,5 * \frac{x^2}{1,5^2} + 11,62 \quad (11)$$

$$x = -1,46 \quad x = 7,12 \quad (12)$$

$$v_A = \sqrt{1,5^2 + 9,432^2} = 9,55m/s \quad (13)$$

$$\frac{1}{2}mv_i^2 = mg\Delta h \quad (14)$$

$$\Delta h = 9,12m \quad (15)$$

$$\frac{1}{2}mv_f^2 = mg\Delta h \quad (16)$$

$$v_f = \sqrt{91,2} = 9,55m/s \quad (17)$$

$$v_{A_n} = 10,36 \cos(\theta) = -9,65m/s \quad (18)$$

$$v_{A_t} = 10,36 \sin(\theta) = 1,5m/s \quad (19)$$

$$\theta = 8,32^\circ \quad (20)$$

$$e = 0,8 = \frac{v_B - v_A}{v_A - v_B} \quad (21)$$

$$e = 0,8 = \frac{v_B' - v_A'}{v_A - v_B} \quad (22)$$

$$-v_{A_n}' = 0,8v_{A_n} \quad v_{A_n} = 7,64m/s \quad (23)$$

2 Calcul des équations des variables d'états