

CW REV

SP=0251 FB
CT=0252 FC
CH=0253 FD
A\$=0254 FE

7168 A9 00		LDA #00	
7170 85 FB		STA (SP) ;	SP=0
7172 85 FC		STA (CT) ;	CT=0
7174 8D 1E91		STA 911E ;	DISABILITA LE INTERRUZIONI
7177 8D 1B91		STA 911B ;	TIMER 2 MODO SINGOLO
7180 8D 1891		STA 9118 ;	CARICA T2CL
7183 A9 FE		LDA #FE	
7185 8D 1291		STA 9112 ;	PBO INGRESSO
7188 8D 1991		STA 9119 ;	CARICA T2CH
7191 85 FD		STA (CH) ;	CH=254 - NO
7215 A9 20	TIMER DELA1	LDA #20	
7217 2C 1D91		BIT 911D ;	IFR5 = 1 ?
7220 F0 FB		BEQ DELA1 ;	SE NO ATTENDI
7197 20 9FFF	RITORNO	JSR SONKEY	
7200 20 E4FF		JSR GETIN	
7203 C9 2D		CMP #(-) ;	- PREMUTO ?
7205 F0 5D		BEQ DIMIN ;	SE SI VAI A DIMIN
7207 C9 2B		CMP #(+) ;	+ PREMUTO ?
7209 F0 5E		BEQ AUM ;	SE SI VAI A AUM
7222 A5 FD	TIMER	LDA (CH)	
7224 8D 1991		STA 9119 ;	CARICA T2CH PARTENZA TIMER 2
7227 A9 01		LDA #01	
7229 2C 1091		BIT 9110 ;	PBO = 1 ?
7232 F0 39		BEQ CICLO ;	SE NO VAI A CICLO
7234 A9 04		LDA #04	
7236 C5 FC		CMP (CT) ;	CT=4 ?
7238 F0 47		BEQ PUNTO ;	SE SI VAI A PUNTO
7240 A9 05		LDA #05	
7242 C5 FC		CMP (CT) ;	CT=5 ?
7244 F0 41		BEQ PUNTO ;	SE SI VAI A PUNTO
7246 A9 0E		LDA #0E	
7248 C5 FC		CMP (CT) ;	CT=14 ?
7250 F0 45		BEQ LINEA ;	SE SI VAI A LINEA
7252 A9 0F		LDA #0F	
7254 C5 FC		CMP (CT) ;	CT=15 ?
7256 F0 3F		BEQ LINEA ;	SE SI VAI A LINEA

7193 A9 01 { LDA #01
7195 85 FE { STA (A\$)

28 47

7211 C9 42 { CMP #(B) ; B
7213 F0 5E { BEQ FINE ; SE

7258	A9 0D		LDA # 0D		
7260	C5 FB		CHP (SP)	; SP = 13 ?	
7262	F0 43		BEQ VIS	; SE SI VAI A VIS	
7264	A9 0E		LDA # 0E		
7266	C5 FB		CHP (SP)	; SP = 14 ?	
7268	F0 3D		BEQ VIS	; SE SI VAI A VIS	
7270	A9 12		LDA # 12		
7272	C5 FB		CHP (SP)	; SP = 18 ?	
7274	F0 53		BEQ BLK	; SE SI VAI A BLK	
7276	A9 13		LDA # 13		
7278	C5 FB		CHP (SP)	; SP = 19 ?	
7280	F0 4D		BEQ BLK	; SE SI VAI A BLK	
7282	A9 00	BASTA	LDA # 00		
7284	85 FC		STA (CT)	; CT = 0	
7286	E6 FB		INC (SP)	; SP = SP + 1	
7288	4C 1D 1C		JMP RITORNO		
7291	E6 FC	CICLO	INC (CT)	; CT = CT + 1	
7293	A9 00		LDA # 00		
7295	85 FB		STA (SP)	; SP = 0	
7297	4C 1D 1C		JMP RITORNO		
7311	A9 00	PUNTO	LDA # 00		
7313	85 FC		STA (CT)	; CT = 0	
7315	18		CLC	; CARRY = 0	
7316	26 FE		ROL (A\$)	; ROTAZIONE A SINISTRA DI A\$	
7318	4C 1D 1C		JMP RITORNO		
7321	A9 00	LINEA	LDA # 00		
7323	85 FC		STA (CT)	; CT = 0	
7325	38		SEC	; CARRY = 1	
7326	26 FE		ROL (A\$)	; ROTAZIONE A SINISTRA DI A\$	
7328	4C 1D 1C		JMP RITORNO		
7331	A9 01	VIS	LDA # 01		
7333	C5 FE		CHP (A\$)	; A\$ = 1 ?	
7335	F0 C9		BEQ BASTA	; SE SI VAI A BASTA	
7337	A4 FE		LDY (A\$)		
7339	B9 00 1D		LDA (INTC), Y	; ACC. = CODICE SCHERMO	
7342	C9 00		CHP # 00	; ACC = 0 ?	
7344	D0 03		BNE SI VIS	; SE NO VISUALIZZA IL CARATTERE	
7346	A9 2A		LDA # 2A	; SE SI VISUALIZZA UN *	

7348 20 D2 FF SIVIS
7351 AA
7352 A9 01
7354 85 FE
7356 4C 72 1C

JSR CHROOT
TAX ; SALVA ACC. IN X
LDA #01
STA (A\$) ; A\$ = 1
JMP BASTA

7359 E0 00 BLK
7361 F0 06
7363 A9 20
7365 20 D2 FF
7368 A9 00 NOVIS
7370 85 FB
7372 4C 72 1C

CPX #00 ; X = 0?
BEQ NOVIS ; SE SI VAI A NOVIS
LDA #20 ; SE NO VISUALIZZA UNO SPAZIO
JSR CHROUT
LDA #00
STA (SP) ; SP = 0
JMP BASTA

7300 E6 FD

DIMIN

INC (CH) ; CH = CH + 1

7302 4C 36 10

2FIC

JMP TIMER

7305 C6 FD

AUM

DEC (CH) ; CH = CH - 1

7307 4C 36 10

2FIC

JMP TIMER

7310 60

FINE

RTS

44-9 --- 01110011 - 115
46-0 --- 01010101 - 85-
65-A - 00000101 - 5-
66-B --- 00011000 - 24-
67-C --- 00011010 - 26-
68-D --- 00001100 - 12-
7426 69-E - 00000010 - 2-
70-F --- 00010010 - 18-
71-G --- 00001110 - 14-
72-H 00010000 - 16-
73-I .. 00000100 - 4-
74-J .--- 00010111 - 23-
75-K --- 00001101 - 13-
76-L .--- 00010100 - 20-
77-M -- 00000111 - 7-
49-1 .--- 00101111 - 47-
50-2 , - 00100111 - 39-
51-3' . - 00100011 - 35-
52-4 . - 00100001 - 33-
53-5 . - 00100000 - 32-

58-: --- 01111000 - 120-
63-? --- 01001100 - 76-
78-N - 00000110 - 6-
79-O --- 00001111 - 15-
80-P --- 00010110 - 22-
81-Q --- 00011101 - 29-
82-R --- 00001010 - 10-
83-S ... 00001000 - 8-
84-T - 00000011 - 3-
85-U .. 00001001 - 9-
86-V --- 00010001 - 17-
87-W , - 00001011 - 11-
88-X --- 00011001 - 25-
89-Y --- 00011011 - 27-
90-Z --- 00011100 - 28-
54-6 - 00110000 - 48-
55-7 - 00111000 - 56-
56-8 - 00111100 - 60-
57-9 - 00111110 - 62-
48-0 - 00111111 - 63-