

安全操作规程

移动电气设备安全操作规程

1. 适用范围

2. 本文件适用于 PFA3P 移动电气设备操作作业

3. 责任


作业人员: 接受培训并掌握安全操作内容, 不违章操作, 并对作业区域内其他人员的违章行为进行劝阻和纠正。


工长、班长、作业人员若发现工艺、材料、设备及周边环境发生变更时, 或本安全操作规程与现场操作不符时, 必须立即通知编制人员和车间安全员。

4. 规定

3.1 移动电气设备: 移动电气设备指生产场所内非固定安装的电气设备设施移动电气设备的范围: 移动式(落地)电风扇、移动式取暖器、拖线盘(板)、空气等离子(型材)切割机、鼓风机、轴流风机、吸焊枪、电焊台、潜水泵(抽水泵)、吸(除)尘器、磁感应加热器、精滤油小车、移动灯、烤(烘)灯、红外烤漆灯、移动电盘、工业电缆绕线器、弯管机、台钻、双向气钻、磨头、移动外接电源、不间断电源系统、拧紧数据联网、电瓶安装小车、Andon 等。

3.2 主要危险源

编制: 	审核: 	批准: 	生效日期: 2024.9.3
编制日期: 2024.9.2	审核日期: 2024.9.2	批准日期: 2024.9.2	



作业活动	作业操作	电击	可能导致的事件	接触带电部件造成人员电击伤害	危害因素	1、作业前检查线缆完好，外观完好，检验合格证在有效期内。 2、移动拖线盘应检查电源漏电保护装置完好。 3、如需要对移动电气设备进行检修，必须先断电后检修 4、维修股定期对移动电气设备进行绝缘检测。 5、作业前检查移动电气电源端是否有漏电保护装置，并且功能完好。 6、使用中注意对线缆的保护和固定。线缆固定点需要加防护。沿地面铺设需要加过桥防护。架空铺设要求离地 2m 以上，并且需要有限高标识及当心触电安全标识。	控制措施
		卷入		卷入高速运行的部件，导致人员受伤		1、使用轴流风机时检查防护网的情况，防止衣服或头发被卷入风机内。	
		眼部受伤		高速运行的部件卷起异物进入眼睛，导致眼睛受伤		1、作业过程中按要求佩戴防护眼镜	

	听力受损	作业噪音导致听力受损	1、作业过程中按要求佩戴耳塞或耳罩
	烫伤	接触高温部件导致皮肤烫伤	1、使用中佩戴防护手套。 2、不接触高温部件
	火灾	电池过热产生自燃	1、定期检查蓄电池漏液情况。
		物体加热后产生燃烧	1、禁止在加热设备上覆盖杂物。 2、保持加热物体和加热器之间的安全距离。
	摔伤	作业中人员绊倒导致摔伤	1、电源线按长度，作业过程中规范操作

3.3 严禁事项：

3.2.1 严禁在移动电气设备带“病”的情况下进行作业。

3.2.2 严禁非专业人员擅自拆卸和修理移动电气设备。

3.2.3 严禁不按照作业性质、环境选用移动电气设备。

3.4 基本要求

3.3.1 作业人员必须经过专门技术安全培训，熟悉移动电气设备的操作方法。

3.3.2 熟悉作业现场特殊的安全要求。

3.3.3 熟悉本岗位的危险源及操作规程。

3.3.4 维修工段根据《PFA3P 电气安评操作细则》对移动电气设备进行检查和检测。

3.3.5 生产工段和维修工段有新增移动电气设备时需将信息反馈给电气安评负责人进行台账登记，同时将信息反馈给维修工段进行检查和检测后方可投入使用。

3.5 操作要求

3.5.1 使用移动电器设备之前，首先要检查设备电源线有无破损；接头是否绝缘良好；移动电器设备各种零部件是否齐全完好；移动设备要求使用的电压是否相匹配等。

3.5.2 移动电器设备必须使用专用插座，即为公司规划设计部门安装有漏电保护器的插座；工作场所周围若无专用插座，可使用经检测且配备有漏电保护的专用移动电盘，严禁乱接乱用。

3.5.3 在使用移动设备前应清理好工作现场；若在危险区域作业时须由部门负责人现场监管。

3.5.4 在使用移动设备前应根据移动设备性质要求穿戴好各种防护用品,做好个人安全防护;同时须设有安全监护人,严禁独自作业。

3.5.5 接好电源后,在正式使用之前要先进行试运行,看是否运转良好,确保无误后方可进行作业。

3.5.6 进行任何设备维护保养、更换工具、移动位置等工作之前,必须先断开电源。

3.5.7 移动电气设备严禁雨中操作;若确需进行作业时,必须采取防水、绝缘措施确保安全后,

方可进行作业。

3.5.8 工作完毕,使用插头的可直接拔下插头,无插头插座的要找专业电工关闭上级电源供电开关;最后应彻底清理工作现场以消除隐患。

3.5.9 作业过程中发现移动电器设备故障,应及时报修给维修工段,同时做好禁止使用等告示牌,严禁使设备带病作业,待专业人员检查移动电气设备,排除故障后方可重新操作。

3.6 紧急情况及应急措施

3.6.1 发生人身伤害、火灾等事件时,应该第一时间抢救伤员,保护好现场并及时拨打车间安全员、维修或公司各类报警热线。

3.6.2 发生触电事故时,现场施工人员应立即切断电源,或用不导电物体如干燥的木棍、木板或干布等绝缘材料使触电人员尽快脱离带电体。

3.6.3 施工人员切勿直接触电伤员,防止自身触电而影响抢救工作的进行。

3.6.4 立即通知车间安全员和工长,同时应立即封锁现场,禁止其他人员进入事故现场。

3.6.5 当伤员脱离电源后,附近人员应准备夹板,让伤员平躺,联系公司医疗救护部门进行救护。

3.6.6 应急电话:

a) --- 医疗救护: 公司内线 120 外线: 021-69560120

b) --- 火警或需要机械破拆应急抢险: 公司内线 119 外线: 021-69560119

3.7 注意事项

现场工长或班组长必须不定期至作业现场进行巡视,发现违章行为及时指出并予以纠正。

5. 存档文件

无

6. 评审与更改

该文件由 PFA3P 负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改；当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在需要时进行更改。

7. 相关文件

《PFA3P 电气安评操作细则》