BLINK平台接入指引-大节点-V3

文档版本：v20251215-180000

BLINK平台链接

https://blink.bilibili.co/login

平台的账号密码需要找采购申请。

BLINK系统功能介绍

● 资源上报：

资源信息：可查看发布的需求项目，包括资源类型、招募要求、需求量级，并可申请加入项目进行资源上报。

申请记录：可查看已申请加入的项目列表和对应的上报结果。

● 设备管理：

接入设备：通过安装服务安装包，可自动检测识别接入节点服务，可支持查看节点运行情况、支持管理节点。

设备资产：设备交付管理，在首次交付或补点等需要新交付机器场景，支持查看机器运行状态，支持管理机器，管理场景包括设备下线、设备信息更新、设备报障。

问题设备：汇总管理状态异常、校验失败等原因导致设备异常情况，支持查看具体异常信息，支持处理异常设备，处理场景包括设备下线、更新设备信息、更换设备、设备原地恢复。

设备分组：支持对设备打标签，自定义设备分组。

● 下载包管理：

支持手动构建B站各类资源需求系统安装包，支持下载安装。

● 用户信息：

可查看账号信息，如涉及信息变更请联系BLINK平台管理人员。

BLINK业务部署指引

接入前准备

1. 找采购获取**资源接入标准**文档，按照文档标准接入设备。

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

2. 找BLINK平台管理人员，创建项目，机器会统一归属于一个项目。项目在**平台-资源上报-资源信息**中查看。

部署脚本/系统镜像下载

1. **平台-下载包管理-新建**，选择**项目**，选择**构建类型**，点**立即提交**生成脚本，然后下载。

汇聚/专线机器部署方式介绍

1. 设备接入BLINK，接入后，可在**平台-设备管理-接入设备**中看到设备信息。
    1.1. 系统镜像
        1.1.1. 安装blink提供的系统镜像，安装后，会自动启动blink(service)，也会自己拉取业务程序并启动。业务类型和选取的项目有关。
    1.2. centOS 7机器，可以不安装BLINK定制系统镜像，使用部署脚本，直接部署接入。
2. 设置hostname
    2.1. 主机命名规范
        2.1.1. 命名标准：mcdn-渠道缩写-省份城市缩写-**实际**运营商缩写-业务标识-后缀
        2.1.2. 举例说明：bili渠道、江苏苏州、电信、mp2sp业务，mcdn-bili-jssz-dx-mp2sp-001
        2.1.3. 运营商缩写规范：电信-dx、联通-cu、移动-cmcc
        2.1.4. 业务标识规范：v、mp2sp、mnet
    2.2. 资源交付对象：
        2.2.1. 专线资源交付v业务(单线路且带宽大于等于3G)
        2.2.2. 汇聚公网资源交付mp2sp业务
        2.2.3. 汇聚内网资源交付mnet业务
3. 资产信息录入
    3.1. 获取设备资源信息，按照提示在**平台-设备管理-设备资产-新建**中，填写信息提交。
    3.2. 批量录入，在**平台-设备管理-设备资产**右侧，点击上传箭头，下载execl模版，**不要改动表格前两行**，填写信息后，通过文件批量录入。
    3.3. 等待资产信息和设备绑定，需要设备hostname和资产名称相同。
4. 设备接入相关状态提示见**blink设备状态说明**。

BLINK设备状态说明

设备状态

1. 在线，blink进程在线

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

2. 离线，blink进程离线

运行状态(业务)

1. 未启用，设备刚刚接入，等待业务部署。
2. 处理中，业务部署中。
3. 部署异常，业务部署失败，BLINK平台会有异常原因展示，会自动重试，重新部署。
4. 运行异常，业务可能因为质量问题或业务主动干预下线。需要厂商排除异常后重新交付，具体见**BLINK Q&A。**
5. 交付确认、替换确认、恢复确认，大节点设备处于交付确认阶段，需等待一个小时左右。
6. 运行中，业务正常运行。

资产状态

1. 已绑定，正常状态
2. 未绑定，资产刚录入或者资产录入信息错误，导致资产设备未绑定。
3. 未匹配，存量已绑定设备更新资产信息错误，导致资产未匹配。

BLINK Q&A

1. 大节点业务

1.1. 资源提交阶段

1.1.1. 资产状态：设备资产提交后，资产状态显示未绑定

- 问题说明：
  - blink agent上报信息不及时或与BLINK平台提交资源设备信息不一致导致资产状态显示未绑定
- 解决方案：
  - 确认网络是否正常：执行telnet 218.94.210.101 51279
    - 如果网络不畅通，自行解决网络问题
  - 确认blink agent是否存活：systemctl status blink查看agent信息
    - 如果agent未存活可systemctl start blink启动agent后在观察，agent无法启动则联系BLINK运营人员解决
  - 确认主机中实际主机名与BLINK平台提交资源信息主机名是否一致
    - 若主机名不一致，则在主机中执行改名与BLINK平台提交资源信息主机名保持一致

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

- 上述信息都正常且设备提交已经2小时以上，联系BLINK运营人员解决

1.1.2. 异常信息：MCDN App和所属项目App字段不一致

- 问题说明：
  - 厂商提交资源主机名称中相关业务字段（mp2sp、mnet、v）与提交资源所属项目的业务字段不一致
- 解决方案：
  - 根据报错设备的项目名称，确认可交付资源类型
    - 若该项目可交付资源类型信息不符合预期，联系BLINK运营人员解决
  - 修改提交资源主机名以及实际主机名，以满足相关项目主机名称约束

2.2. 资源部署阶段

2.2.1. 异常信息：业务初始化部署失败

问题说明：

业务部署状态检测异常，一般为数据盘磁盘未挂载或业务模块镜像拉取超时、失败

解决方案：

确认磁盘状态是否正常：执行lsblk查看磁盘是否正常挂载

磁盘无挂载，走平台初始化流程，如状态未恢复，联系BLINK运营人员解决

走原地恢复从新拉起，若状态未恢复，联系BLINK运营人员解决

2.2.2. 异常信息：SRE初始化超时

问题说明：

执行SRE初始化超时（超时20min），一般为格式化磁盘挂载超时

解决方案：

查看磁盘是否正常挂载：执行lsblk 查看磁盘挂载情况

执行磁盘格式化操作，判断磁盘是否存在格式化慢的问题

更换异常磁盘或临时踢除异常盘解决

2.2.3. 异常信息：业务迭代变更部署失败

问题说明：业务调整后手动拉起超时

解决方案：对于拉起失败的设备，业务侧再次重试，重试后失败，厂商做设备替换

2.2.4. 异常信息：主机磁盘不符合要求

问题说明：报错主机磁盘存在多个分区

解决办法：重新初始化磁盘，删除相关磁盘分区

2.3. 资源运行阶段

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

2.3.1. 异常信息：自动下线，网络重传率大于10%

问题说明：

TCP连接重新发送的数据包数量占TCP连接发送的数据包数量的比例大于10%

解决方案

检查、压测并调整更新网络配置

2.3.2. 异常信息：自动下线，网络丢包率大于10%

问题说明：

探测到www.baidu.com、www.bilibili.com网络丢包率大于10%

解决方案：

定位故障网络线路，可以使用'ping -I ethX <目标地址>'确定故障线路

调整更新故障网络线路配置

2.3.3. 异常信息：自动下线，网络线路可用率小于50%

问题说明：

轮询探测主机上所有网络线路，telnet IP+端口判断是否可用，失败网络线路数据占上报网络线路的比例大于50%

解决方案：

定位故障网络线路，可以在其它主机使用'telnet IP 端口'确认故障线路，移动端业务端口为8000、8082，视频云业务端口为485、486、4480、4483

调整更新故障网络线路配置

2.3.4. 异常信息：自动下线，磁盘故障率大于50%

问题说明：

故障磁盘数量占上报磁盘数量比例大于50%

解决方案：

定位故障磁盘，可以使用'dmesg -T'查看确认故障磁盘

更换故障磁盘

2.3.5. 异常信息：自动下线，CPU负载大于80%

问题说明：

CPU使用率大于80%

解决方案：

检查服务器是否设置性能模式，执行'lscpu'检查CPU主频是否符合预期

定位占用资源的异常进程，可以使用'top'查看，根据%CPU排序

kill异常进程，若异常进程为业务进程可联系BLINK运营人员处理

2.3.6. 异常信息：自动下线，大节点错误率异常

问题说明：

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司

业务质量后5%且错误率高于均值且错误数大于1000

解决方案：

确认磁盘性能是否异常，可使用'iostat'查看

如果磁盘性能确认无异常，可联系BLINK运营人员处理

2.3.7. 异常信息：心跳异常

问题说明：

心跳检测程序portal-pin每30秒和server端检测一次心跳，超过3分钟未收到心跳

解决方案：

重启心跳检测程序，可以使用'supervisorctl restart portal-pin'重启程序

如果重启未解决，可联系BLINK运营人员处理

2.4. 常见问题

2.4.1. 带宽利用率跑量是否正常？

问题说明：

MCDN带宽利用率会受到业务场景、缓存、网络质量等因素的影响，一般业务正常部署后2小时以内会有上传流量，3天以上流量相对稳定。

解决方案：

如果业务部署2小时后没有流量，可联系BLINK运营人员处理。

如果业务部署后有流量，请先确认是否缓存满3天，再评估带宽利用率是否正常，若低于参考利用率可联系BLINK运营人员处理。

2.4.2 异网交付怎么设置？

问题说明：

设备不能跨省，或者不能跨运营商，可以在平台配置中更改。

解决方案：

- -mp2sp和-mnet业务：
  - **指定运营商调度**，在Blink平台-设备资产-更多-修改带宽中，可以选择指定的运营商进行调度。
  - **设置是否跨省调度**，在Blink平台-设备资产-更多-调度方式中，可以选择是否跨省调度，如果选择省内，也可以调控出省比例。
- -v业务：
  - **需要异网交付**，举例：如果设备本网是电信业务，但是不能本网出省，需要在交付时，资产信息填写移动或者联通，那么设备就会按照填写的运营商进行调度。

铁球(chenzhenwei01) 8966 2026-3-19
上海哔哩哔哩科技有限公司