

Manual de Instalación de Impresoras y Periféricos

Código: MAN-TI-004 | Versión 3.2 - Mayo 2026 | Clasificación: Uso Interno

1. Objetivo

Proporcionar instrucciones para que los colaboradores de NovaTech Solutions puedan instalar y configurar impresoras de red, escaners y periféricos USB estándar (teclados, mouse, audífonos, monitores externos) en sus equipos corporativos.

2. Impresoras de Red Corporativas

NovaTech Solutions cuenta con impresoras multifuncionales HP LaserJet Enterprise en cada piso de la sede principal. Los colaboradores pueden instalar cualquier impresora de la red corporativa siguiendo estos pasos:

2.1 Instalación en Windows

Paso 1: Asegurese de estar conectado a la red corporativa (en oficina o vía VPN).

Paso 2: Abra el **Explorador de archivos** y en la barra de dirección escriba: **\\print.novatech.local**

Paso 3: Vera una lista de impresoras disponibles organizadas por piso y ubicación (ej. PISO3-ALA-NORTE, PISO5-SALA-REUNIONES).

Paso 4: Haga doble clic en la impresora que desea instalar.

Paso 5: Windows descargará e instalará los controladores automáticamente. Esto puede tomar 1-2 minutos.

Paso 6: Una vez instalada, abra cualquier documento y verifique que la impresora aparece en la lista de impresoras disponibles.

Paso 7: Para establecerla como predeterminada: vaya a **Configuración > Dispositivos > Impresoras y escaners**, seleccione la impresora y haga clic en **Establecer como predeterminada**.

2.2 Ubicación de Impresoras por Piso

Piso	Nombre de Red	Ubicación Física	Tipo
------	---------------	------------------	------

1	PISO1-RECEPCION	Al lado de recepcion	Color + B/N
2	PISO2-RRHH	Area de Recursos Humanos	B/N
3	PISO3-ALA-NORTE	Pasillo norte, junto al ascensor	Color + B/N
3	PISO3-ALA-SUR	Pasillo sur, junto a la cafeteria	B/N
4	PISO4-FINANZAS	Area de Contabilidad	Color + B/N
5	PISO5-SALA-REUNIONES	Sala de reuniones principal	Color + B/N
5	PISO5-GERENCIA	Area de Gerencia General	Color + B/N

3. Escaneo de Documentos

Paso 1: Coloque el documento en la bandeja del escaner de la impresora multifuncional.

Paso 2: En la pantalla tactil de la impresora, seleccione **Escanear a correo electronico**.

Paso 3: Ingrese su correo corporativo como destinatario.

Paso 4: Seleccione el formato: PDF (recomendado) o JPEG.

Paso 5: Presione **Iniciar**. Recibira el documento escaneado en su correo en 1-2 minutos.

4. Perifericos USB

4.1 Monitores externos

Los equipos corporativos soportan hasta 2 monitores externos. Conecte el monitor via HDMI o USB-C/DisplayPort. Windows detectara el monitor automaticamente. Para ajustar la configuracion de pantalla (extender, duplicar, resolucion), haga clic derecho en el escritorio y seleccione **Configuracion de pantalla**.

4.2 Audifonos y microfonos USB

Conecte el dispositivo USB. Windows instalara los controladores automaticamente. Para verificar que funciona: vaya a **Configuracion > Sistema > Sonido** y seleccione el dispositivo como entrada y/o salida de audio. Para Teams: dentro de la aplicacion, vaya a **Configuracion > Dispositivos** y seleccione sus audifonos como dispositivo de audio.

4.3 Teclado y mouse inalambricos

Inserte el receptor USB en un puerto disponible. Encienda el dispositivo. La mayoría de teclados y mouse inalambricos se conectan automaticamente al detectar el receptor. Si no responde, verifique las baterias y que el dispositivo este en modo de emparejamiento (consulte el manual del fabricante).

5. Problemas Frecuentes

Problema: La impresora no aparece en la lista de \\print.novatech.local

Solucion: Verifique que esta conectado a la red corporativa. Si esta en VPN, desconectese y reconectese. Si sigue sin aparecer, intente acceder directamente escribiendo el nombre completo: \\print.novatech.local\\PISO3-ALA-NORTE (reemplace con el nombre de su impresora).

Problema: La impresion sale con manchas o lineas

Solucion: Esto indica que los cartuchos de toner estan por agotarse o que el tambor necesita limpieza. Reporte esto a soporte@novatech.com indicando el nombre de la impresora afectada.

Problema: El documento se queda en cola de impresion y no sale

Solucion: Vaya a **Configuracion > Dispositivos > Impresoras**, haga clic en la impresora, seleccione **Abrir cola de impresion**, seleccione su documento y elimine el trabajo. Luego intente imprimir nuevamente. Si la cola esta bloqueada con varios documentos de otros usuarios, no los elimine; reporte a la mesa de ayuda.

Problema: El monitor externo no es detectado

Solucion: Desconecte y reconecte el cable. Pruebe con otro puerto USB-C o HDMI. Presione **Windows + P** y seleccione **Extender**. Si usa un adaptador USB-C a HDMI, verifique que sea compatible con su equipo.

CRITERIOS DE ESCALAMIENTO A NIVEL 2

Si el problema del usuario coincide con alguno de los siguientes escenarios, NO intente resolverlo. Registre el ticket como **ESCALADO** y derive al equipo de soporte de Nivel 2.

- La impresora presenta fallas de hardware (atascos recurrentes, ruidos mecanicos anormales, pantalla tactil que no responde). Requiere visita tecnica presencial.
- El usuario necesita instalar una impresora personal o de un piso al que no tiene acceso autorizado.
- Se necesita configurar impresion segura con PIN o tarjeta de proximidad.
- Un periférico USB no es reconocido por el sistema y no hay controladores disponibles automaticamente (puede requerir instalacion de drivers con privilegios de administrador).
- El usuario necesita conectar mas de 2 monitores externos o requiere una docking station especial.