

EG25-G-GC

软件版本变更说明

LTE Standard 模块系列

版本：EG25-G-GC_软件版本变更说明_V0702_30.203.30.203

日期：2024-10-29



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登录如下网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保本文档内容的完整性、准确性。除非其他有效协议另有规定，移远通信对本文档中的任何不准确性或遗漏之处或使用本文中获得的信息所造成的后果不承担任何责任。移远通信保留修订本文档和不时对内容进行更改的权利，且无义务将任何修订或更改通知任何人。任何人在升级软件版本之前，均应仔细阅读本声明，您可选择不升级软件版本，一旦升级，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2024，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2024.

1. 前言

本文档是关于 EG25-G-GC 固件版本 **EG25GGCR07A02M1G**（配置版本 **30.203.30.203**）的变更说明，主要描述相对于 EG25-G-GC 固件版本 **EG25GGCR07A02M1G**（配置版本 **30.202.30.202**）的重要修改点。

2. 注意事项

序号	描述
[1]	MBIM 不支持 Multiple PDN。
[2]	新固件不能降级到 EG25GGCR07A02M1G_30.200.30.200 之前的版本，否则模块将无法正常工作。
[3]	为延长 Flash 使用寿命，建议：开关机、CFUN 切换、SIM 卡热插拔、双卡切换、重复执行设置 NVM 的命令总次数每天不要超过 30 次。
[4]	不建议直接修改预置的 APN Profile。请按照 CID 数字顺延创建新的 APN Profile。假设用户修改了已经加入了特定的属性的 IMS、SOS 等 APN Profile，修改后这些属性隐而不见，导致该 Profile 仍然不可使用。
[5]	AT+QGDCNT=1 和 AT+QPDPGDCNT=1 会写 flash，用户需要注意使用频次。 AT+QAUGDCNT 与上述命令配合使用，用于设置自动保存流量信息的时间间隔。 1. 如无强制需求，不建议客户使用该 AT 命令； 2. 使用时需要将定时器设置的时间间隔拉长。
[6]	不支持跨基线更新软件版本。版本 EG25GGCR07A02M1G 中 R07 为基线信息，移远通信出厂的该版本软件的模块，不支持更新软件至非 R07 的软件版本。如有相关需求，请联系移远通信技术支持。
[7]	FOTA 升级过程中需要保障模块稳定的供电。若在模块升级过程中发生断电，有小概率造成模块 flash 损坏。
[8]	当前软件版本已支持安全调试功能。安全调试功能默认关闭，客户可以根据需要通过 AT 命令开启。

3. 新功能

功能项	简要说明	版本号
AUDIO	新增 AT+QCFG="frhrcodec" 用于控制 GSM 的 EFR/HR/FR 语音编码方式。	R07A02_30.203.30.203
DFOTA	新增 AT+QFOTADL=<URL>,1 用于支持 FOTA 过程中通过 HTTPS 下载差分包时不跳过证书验证。	R07A02_30.203.30.203
NETWORK	增加中国移动新号段 46024 以便正确匹配中国移动。	R07A02_30.203.30.203

Security	新增 Secure Debugging 功能。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	新增 AT+QLEDFUNC 用于设置或查询 NET_STATUS 和 STATUS 引脚。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	支持基于 RSA 的安全登录。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	支持使用 AT+QLWWANCID=<cid> 设置 ECM 或 RNDIS 等模式下的默认拨号 APN。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	1. 新增 AT+QWWANINFO 用于查询拨号的 IP、网关、子网掩码和 DNS 等信息； 2. 新增 AT+QNETIFMAC 用于查询网卡 MAC。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	新增 AT+QVOLTEDTMFDET 用于控制带内 DTMF 检测。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	支持设置 AT+QCFG="hplmn/search_timer",0 用于关闭 LPLMN 搜索定时器。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	新增 AT+QNALSN 用于查询或设置模块的网络访问许可证序列号。	R07A02_30.2 03.30.203
HTTP	新增 AT+QHTTPHEAD 获取数据包头。	R07A02_30.2 02.30.202
GENERAL	支持 AT+QAUDCFG="alc5616e/dlgain" 以调节 5616e Codec 下行增益。	R07A02_30.2 02.30.202
GENERAL	新增 AT+QMTUINFO 获取网络下发的 MTU 值。	R07A02_30.2 02.30.202
GENERAL	新增 AT+QSIMCFG="eid" 用于获取 M2M ESIM 的 EID。	R07A02_30.2 02.30.202
GENERAL	当 RRC SIB 不支持 eDRX 时，ATTACH 和 TAU 消息中禁用 eDRX。	R07A02_30.2 02.30.202
MMS	新增 AT+QMMSCFG="user_agent" 和 AT+QMMSCFG="x_wap_profile" 配置 User-Agent 和 x-wap-profile。	R07A02_30.2 01.30.201
GENERAL	新增 AT+QLBSCFG="withaccuracy" 控制是否显示精度信息。	R07A02_30.2 01.30.201
GENERAL	支持 AT+QLWWANURCCFG 打开 WWAN URC 上报功能，且重启后仍然生效。	R07A02_30.2 01.30.201
GENERAL	新增 AT+QGPSCFG="estimation_error" ，用于查询 GPS 定位时的估计误差。	R07A02_30.2 01.30.201
GENERAL	新增 DTLS resumption 功能： 1. 新增 AT+QSSLRESUMESAVE ，用于配置 session 存储功能的开启与关闭。 2. 新增关闭 Session 时自动保存 Session 和开机时自动加载 Session 的功能。	R07A02_30.2 01.30.201
NETWORK	为保障模块仅用于民用，通过技术手段在特定区域限制模块的正常注网。	R07A02_30.2 00.30.200
GENERAL	添加 AT 命令 AT+QCFG="call_profile 设置 ql_manager 使用的配置文件。	R07A02_30.2 00.30.200

GENERAL	新增 AT+QMAP="LANIP" ，用于查询/修改默认 LAN 接口的 DHCP 地址池。	R07A02_30.2 00.30.200
GENERAL	新固件不能降级到之前的版本，否则模块将无法正常工作。	R07A02_30.2 00.30.200
DFOTA	新增 AT 命令 AT+QFOTATIMECFG 设置 DFOTA 超时时间。	R07A02_30.0 02.30.002
DTMF	新增 AT+QAUDCFG="voldetdmfcfg" 用于配置 VoLTE DTMF 本地播放时间与间隔时间。	R07A02_30.0 02.30.002
FILE	新增 AT+QFMOV 命令支持移动文件。	R07A02_30.0 02.30.002
NETWORK	新增 AT+QNWCFG="rej_cause_7_mapping" ，用于控制是否对网络拒绝原因值#7 进行映射。	R07A02_30.0 02.30.002
SIMCARD	新增 AT 命令 AT+QSIMCFG="disable_physim" 命令使能或禁用 SIM 卡。	R07A02_30.0 02.30.002
TCP SSL	增加 AT+QSSLCFG="ignorecertitem" 解决无法连接 SSL 的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	支持 311-882 的 T-Mobile 的卡。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	支持 T-Mobile MBN 的 xlat 功能。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	扩展 AT+QCFG="ledmode" 命令：<mode>=3 时，不插卡和不注册状态下 NET_STATUS 灯输出高电平，驻网状态下期望 NET_STATUS 灯闪烁。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	增加 AT+QUICKSHUTDOWN 命令设置快速关机功能。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	新增 AT+QCFG="gatewayset" 和 AT+QCFG="netmaskset" ，用于设置网关地址和子网掩码。	R07A02_30.0 02.30.002
DTMF	新增 AT+QDTMFDETSET ，用于配置 ACDB 中的 DTMF DETECTION 参数。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	Verizon OMADM 第三路 APN 被修改时，发送 URC +QODM: "DME",0,APN PROFILE 3,apnname 告知上位机。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	启用 SMSoIP feature 能力。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	新增 AT+QCPUSN 命令查询 CPU 序列号。	R07A02_30.0 02.30.002
AUDIO	拓展 AT 命令 AT+QCFG="tone/incoming" 来电时支持播放指定铃声。	R07A02_30.0 01.30.001
AUDIO	添加 AT+QDAI 命令支持数字音频接口配置。	R07A02_30.0 01.30.001
DFOTA	添加 AT+QFOTADL=<url>,"down_to_ufs" 将 FTP 文件下载到本地 UFS 目录。	R07A02_30.0 01.30.001
MMS	添加 AT 命令 AT+QCFG="mms_rec_control" 控制是否保存接收的 MMS。	R07A02_30.0 01.30.001
MQTT	增加 AT 命令 AT+QMTCFG="protocol/check" 配置是否启动检查 MQTT 头的功能。	R07A02_30.0 01.30.001

NETWORK	添加 AT+QCFG="cops_control" 命令控制 AT+COPS 扫频配置（不影响 AT+QCFG="nwscanmodeex" 扫频配置）。	R07A02_30.0 01.30.001
TCP/UDP	添加 AT 命令 AT+QCFG="TCP/SendMode" 配置 TCP 发送模式。	R07A02_30.0 01.30.001
Voice Call	新增紧急电话 DSCI 上报。	R07A02_30.0 01.30.001
UAC	UAC 支持 16K 采样率。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	添加 \$PQXMI NMEA 语句输出功能，并默认不输出 \$PQXMI 语句。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	新增 AT+QCFG="usbauto" 命令，控制 USB 网卡功能免驱自适应 Windows、Linux 和 macOS。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	添加 AT 命令 AT+QFORMATUSRDATA 格式化 userdata 分区。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	添加 AT+QCFG="secbootstat" 命令查询是否使能 SecBoot 功能。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	支持香港电信 SIM 卡，ICCID 为 8985231，PLMN 为 45431。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	1. Verizon 网络下，模块掉电或者执行 AT+CFUN=1,1 后，发送 UPDATE 消息； 2. 新增 AT+QLWCFG="LWM2M_enable" ，控制指定运营商下 LwM2M 是否开机自动运行。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	支持中国移动、中国联通、中国电信、Reliance、TF_Spain_VoLTE/TF_Germany_VoLTE、Telstra、KDDI、DCM、SKT、KT 和 LGU MBN。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	支持通过 AT+QURCCFG="urcport","all" 上报所有 URC。.	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	支持 socket 数据转发功能，并增加相关 AT 命令： 1. AT+QFWDCLIENT ; 2. AT+QFWDSEVER ; 3. AT+QFWDCLOSE ; 4. AT+QFWDSEND ; 5. AT+QFWDRECV 。	R07A01_01.0 02.01.002
DTMF	新增 AT+QVTS 用于发送 DTMF 音。	R07A01_01.0 02.01.002
PPP	修复 3GPP 网络制式下，PPP 拨号设置为 IPV4V6 能拨号但无法上网的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
NETWORK	添加 AT 命令 AT+QDISABLERETR 在附着拒绝原因值为 19 时，12 分钟内不在发送附着请求。	R07A01_01.0 02.01.002
DFOTA	添加 HTTP FOTA 对 http://user:password@www.baidu.com 类型的 URL 做正确的解析。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	添加 AT 命令 AT+QCFG="fast/poweroff" 控制是否快速关闭模块。	R07A01_01.0 02.01.002

GENERAL	添加 AT 命令 AT+QCFG="qoos" 优化睡眠模式下网络搜索功耗。	R07A01_01.0 02.01.002
SMS	添加 AT 命令 AT+QCFG="sms_control" 控制 SMS 发送与接收。	R07A01_01.0 02.01.002
Voice Call	添加 AT 命令 AT+QCFG="call_control" 控制主叫与被叫。	R07A01_01.0 02.01.002
TCP SSL	添加 AT 命令 AT+QSSLRECV 读取剩余数据。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	当 thermal mitigate level 达到 3 时上报 URC 通知 MCU。	R07A01_01.0 02.01.002
NETWORK	添加 AT 命令 AT+QEGPAPN 查询网络实际的 APN 和用户设置的 APN。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	添加 AT+QFWD CFG="urc_with_len" 命令控制 AT+QFWDURC 的上报格式及行为。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	添加 AT 命令 AT+QLBSEX 录入小区参数以定位	R07A01_01.0 02.01.002
MBIM	添加 MBIM 功能。	R07A01_01.0 02.01.002
NETWORK	新增指定 LTE 频点优先注网功能。	R07A01_01.0 02.01.002
Voice Call	针对 Verizon 添加 AT 命令 AT+QCFG="voice_busytone" 启用/禁用忙音播放。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	添加 Verizon 支持 class 6 APN。	R07A01_01.0 02.01.002
TCP SSL	添加 AT 命令 AT+QSSLCFG="alpn" 设置 SSL alpn。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	添加 AT 命令 AT+QCFG="wakepin/level" 设置唤醒引脚电平以及是否启用唤醒功能。	R07A01_01.0 02.01.002
TCP SSL	新增 AT+QSSLCFG="session_cache" 命令配置 SSL 是否开启会话重用。	R07A01_01.0 02.01.002
TCP SSL	新增 AT 命令 AT+QSSLCFG="renegotiation" 开启或关闭重协商功能。	R07A01_01.0 02.01.002
AUDIO	支持 AMR 格式录制与播放音频。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	添加 AT 命令 AT+QOPS 扫描全频段并显示当前物理位置中所有可用运营商的网络信息列表。	R07A01_01.0 02.01.002
MMS	添加 AT+QMMSCFG="maxpktlen" 支持设置彩信发送长度。	R07A01_01.0 02.01.002
SIMCARD	添加 AT 命令 AT+QSIMCHK 用于发送 UIM_AUTHENTICATE_REQ (UIM 鉴权)。	R07A01_01.0 02.01.002
SIMCARD	添加 AT 命令 AT+QSIMWRFREQ 记录写入 SIM EF 文件的频率和 AT+QSIMVOL 配置 SIM 上电电压。	R07A01_01.0 02.01.002
NETWORK	添加 AT 命令 AT+QOPSCFG="scancontrol" 配置 2G/3G/4G 网络要扫描的频段；添加 AT+QOPSCFG="displayrssi" 启用/禁用 LTE 下显示	R07A01_01.0 02.01.002

	RSSI。	
FILE	支持以 SFS 格式上传和下载文件。	R07A01_01.0 02.01.002
TCP/UDP	添加 AT 命令 AT+QICFG="tcp/keepalive" 配置是否启用 TCP 保活功能。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	支持未插入 SIM 卡时使用 AT+CSCS 命令。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	DT MBN 支持 RPM 配置。	R07A01_01.0 02.01.002
AUDIO	优化 AT+QLTONE 支持播放 tone。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	增加 AT+QGSN 支持获取模块 GSN 号和 AT+QIMI 获取 IMEI 号。	R07A01_01.0 02.01.002
DTMF	添加 AT 命令 AT+QWDTMF 播放 DTMF 文件或将其发送至远端。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	优化 Telstra MBN 相关配置。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	新增 AT+QLBSCFG="contextid" 用于配置 QLBS 上下文 ID。	R07A02_01.0 01.01.001

4. 功能修改

功能项	简要说明	版本号
AUDIO	解决模块配置 PCM 从模式后，在特定场景下概率性产生噪音的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
DFOTA	解决 FOTA 升级失败但未删除差分包的问题，从而释放 Flash 空间。	R07A02_30.2 03.30.203
FILE	修复 File AT 越权访问 AP 侧其他分区的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
NETWORK	修复 IPv6 合规认证#35 测试用例失败的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
NETWORK	修复插入 AT&T 卡的设备后在某些美国小岛区域漫游时无法注册网络的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
NETWORK	修复被叫拒接后，主叫只能听到回铃音，无法听到网络下发的语音提示的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
NETWORK	修复读取 EF_epsnsc 文件异常导致的注网失败问题。	R07A02_30.2 03.30.203
NETWORK	优化 AT+QOPS 以解决频段扫描问题。	R07A02_30.2 03.30.203
NETWORK	优化 IMS 配置：网络下发 SIP 501 消息后，模块能够上报该 URC。	R07A02_30.2 03.30.203

NETWORK	Sprint MBN 中移除 PLMN 311882。	R07A02_30.2 03.30.203
NETWORK	修复插入中国广电 SIM 卡的模块在执行 AT+COPS? 后返回乱码的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
NETWORK	修复由于网络拒绝后模块掉线, AT+CREG? 查询的网络注册状态不正确的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
NETWORK	修复执行 AT+CREG? 后, <ACT>参数返回值为 9 的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
NETWORK	默认关闭 GEA1 和 GEA2, 开启 GEA3。	R07A02_30.2 03.30.203
SMS	通过将 SMS 目的地址类型从“91”修改为“81”修复组 PDU 串时短信发送失败的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
UAC	优化 UAC 功能中特殊场景下没有声音的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	修复使用 eSIM 命令配置 profile 时, 报错 CAT busy 的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	修复 ATFWD 进程小概率异常的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	修复 AT+QLWWANCID 在模块掉电重启后设置未生效的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	不再支持 AT+QLBS 、 AT+QIOT 相关命令。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	修复在模块已插卡注网的情况下, QMI dmc_activity_info_ind_msg 导致的模块异常问题。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	修复 AT\$QCRMCall 低概率拨号失败问题。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	修复从 SIM 卡获取的 PSI 错误, 导致短信发送失败的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	修复 NMEA 输出频率为 5 或 10 Hz 时, 执行 AT+QGPSTNMEA="GSA" 出现的异常问题。	R07A02_30.2 03.30.203
GENERAL	修复 IMS 配置开机上电被覆写的问题。	R07A02_30.2 03.30.203
FILE	修复执行 AT+QFLST="SEC:?" 后返回值中未显示 SEC: 的问题。	R07A02_30.2 02.30.202
LowPower	修复当模块进入低功耗模式时, net_status 引脚指示灯没有熄灭的问题。	R07A02_30.2 02.30.202
NETWORK	修复 Verizon 重试机制的发起重试时间错误问题。	R07A02_30.2 02.30.202
QMI	修复模块未上报 QMICTL_REVOKE_CLIENT_ID_IND, 导致 RIL 库没有更新拨号状态的问题。	R07A02_30.2 02.30.202
SMTP	修改邮件头部“To”和“Cc”字段格式, 使其符合 RFC 5322 标准。	R07A02_30.2 02.30.202
TCP SSL	修复在 SSL 连接中发送数据时出现重传的情况下, 可能存在丢数据的问题。	R07A02_30.2 02.30.202

GENERAL	删除无用功能以优化系统。	R07A02_30.2 02.30.202
GENERAL	恢复 AT+QLWCFG="startup" 用于设置 LwM2M 启动模式。	R07A02_30.2 02.30.202
GENERAL	修复执行 AT+CLCK 时没有密码也能使能 PF 锁的问题。	R07A02_30.2 02.30.202
GENERAL	修复频繁发送 AT+QFLOWCOUNT 无返回的问题。	R07A02_30.2 02.30.202
GENERAL	1. 解决在美国无法获取 GALILEO 卫星的问题。 2. 解决执行 AT+QGPSCFG="gnssconfig" 后, QZSS 无法用于定位的问题。"	R07A02_30.2 02.30.202
GENERAL	解决休眠唤醒后, 通过 AT+QGPSLOC=2 获取定位信息返回参数异常问题。	R07A02_30.2 01.30.201
GENERAL	解决设置 AT+QCFG="call_control" 后, 模块重启后不保存的问题。	R07A02_30.2 01.30.201
GENERAL	优化 AT+QGPSPAI , 支持返回 UTC 时间<UTC>和拓展<index>参数。	R07A02_30.2 01.30.201
DFOTA	修复 DFOTA 升级时 CEFS 备份机制及内存不足的问题。	R07A02_30.2 00.30.200
MQTT	修复设置 AT+QMTCFG="keepalive",0 后, 仍会发送 MQTT PINGREQ 数据包的问题。	R07A02_30.2 00.30.200
MQTT	修复 URC +QMTRECV 无法上报的问题。	R07A02_30.2 00.30.200
NETWORK	修复 AT+QICSGP 命令重复设置参数超过 32 次后, 无法驻网的问题。	R07A02_30.2 00.30.200
SMTP	解决 SMTP 发送 10M 文件速度慢的问题。	R07A02_30.2 00.30.200
SMTP	修复 SMTP 附件发送完成后, 打开的文件描述符附件未正确关闭的问题。	R07A02_30.2 00.30.200
GENERAL	修复了设备针对 ptcrb tc44.2.5.2 报告错误 emm_status 原因的问题。	R07A02_30.2 00.30.200
GENERAL	修复设置 AT+QCFG="urc/delay",1 时, 执行 AT+QPOWD=1 关机没有 POWERED DOWN 的 URC 上报的问题。	R07A02_30.2 00.30.200
GENERAL	修复 VoLTE 和非 VoLTE 下 DT 运营商补充业务功能。	R07A02_30.2 00.30.200
GENERAL	修复 AT+QTEMP 低概率无返回值问题。	R07A02_30.2 00.30.200
GENERAL	将 TCP Client 默认的 Windows Size 修改为 45K 字节。	R07A02_30.2 00.30.200
GENERAL	解决 LGU VoLTE 电话编码协商的问题。	R07A02_30.2 00.30.200
GENERAL	更新韩国运营商需求。	R07A02_30.2 00.30.200

GENERAL	修复在 IMS 通话时 SIP183 消息后立即出现 allowcate bearer 然后出现 580-precondition failure 的问题。	R07A02_30.2 00.30.200
DFOTA	解决 DFOTA HTTPS 下载失败后，上报 URC 错误码 701 的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
DFOTA	修复 DFOTA 升级中断电，模块概率性报错问题。	R07A02_30.0 02.30.002
FILE	解决使用 AT+QFUPL 上传文件时，若文件名包含“\” 和“/”，则模块重启的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
HTTP	修复通过 AT+QHTTPPOSTFILE 上传文件，概率性上报错误码 702 的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
HTTP	修复 HTTPS 握手时，收到 RST 后，模块不稳定问题。	R07A02_30.0 02.30.002
HTTP	修复通过 AT+QHTTPPOSTFILE 上传文件，概率性上报错误码 702 的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
MQTT	解决通过 MQTT 协议传输数据时，接收数据低概率多一个字节或者少一个字节的问题	R07A02_30.0 02.30.002
NETWORK	完善电信 B5，LTE 搜网时优先搜索历史频点里(acq_db)的频点 2452。	R07A02_30.0 02.30.002
NETWORK	修复 AT+QCSQ 命令查询结果为无效值的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
SMTP	优化 SMTP 收件人显示，修复发送的邮件内容中无法查看更多联系人的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
TCP SSL	修复 SSL client 透传模式，收到数据上报，没有拉 RI 引脚的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
TCP SSL	解决 SSL 校验服务器证书项错误导致 SSL 连接失败的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
TCP/UDP	优化 UDP IPv6 地址读取显示。	R07A02_30.0 02.30.002
Voice Call	修复 AT+CLIP 命令概率性显示上次来电的号码问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	解决执行 AT+CFUN=1,1 重启模块后，LwM2M 程序无法正常启动的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	移除 DCM MBN 中关于 default MTU 1430 的配置。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	在 Verizon MBN 中集成 Verizon SUPL 证书。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	优化双串口功能，解决使用 AT 命令进行大数据传输时，会造成串口通信异常问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	Verizon MBN 设置 voice centric。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	修改 Telstra 运营商 attach APN 为 telstra.internet。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	将 ROW MBN profile1 置为空，profile3 APN name 置为 sos apn name。	R07A02_30.0 02.30.002

GENERAL	解决切换 MBN 后, AT+QGPSCFG="gpsnmeatype" 查询结果返回错误的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	优化 Verizon Full Reg 和 Reg Update 实现方案。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	解决 USB DM 口概率性异常的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	修改 Rogers MBN IMS 配置参数。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	STK 认证需求, MTU 值修改为 1440。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	修复执行 AT+CFUN=1,1 后, NMEA 语句多出 \r 的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	解决执行 AT+COPS 命令时, 概率性导致 AT 口不通问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	修复 AT+ODIS 和 AT+QLWCFG="hostdevice" 的查询设置异常的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	修复在主串口无法正常使用 AT+CPOL? 的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	优化 LWM2M EFS 频繁读写的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	修复 AT+CGREG 概率性不输出参数 <cellid> 和 <tac> 问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	优化 Rogers 运营商 back-off 算法。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	优化低概率 USB phy 异常时, ep 无法发送数据问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	解决使用非 VoLTE SIM 卡时, 呼叫等待无法适配网络或由 UE 决定的问题。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	优化 AT+CUSD 命令。	R07A02_30.0 02.30.002
GENERAL	修复进入增强型休眠概率性失败问题。	R07A02_30.0 02.30.002
AUDIO	解决以下命令同时返回 ERROR 和 CME ERROR 的问题: 1. AT+QAUDRD 2. AT+QAUDPLAY 3. AT+QPSND 4. AT+QWTTS 5. AT+QLDTMF	R07A02_30.0 01.30.001
AUDIO	解决 AT+QMIC 设置 MIC 增益后, 录音功能异常的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
DFOTA	DFOTA 升级时, 固定使用升级前设置的波特率。	R07A02_30.0 01.30.001
DFOTA	解决 OMA-DM DFOTA 升级结束后, 模块无法向 Verizon 服务器上报告 DFOTA 升级结果的问题。	R07A02_30.0 01.30.001

FTP	解决执行 AT+QFTPOPEN 登录 FTP(S)服务器时，出现超时错误（返回 609 错误码）的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
HTTP	解决执行 AT+QHTTPPOSTFILE 通过文件向 HTTP(S)发送 POST 请求，上传的文件大于 1M 时，模块自动重启的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
MBIM	解决如果网络仅分配 IP 而没有 DNS 地址，主机无法从 MBIM 获取 IP 的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
MQTT	解决 MQTT 接收成功订阅 QoS 级别 2 的消息时断开连接的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
MQTT	修复执行 AT+QMTOPEN 立即执行 AT+QIDEACT 导致再次执行 AT+QMTOPEN 一直上报+QMTSTAT: 0,2 的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
MQTT	解决无法启用 MQTT SNI 导致无法连接部分服务器的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
NETWORK	将 AT+QENG="SERVINGCELL" SINR 值范围从 0~250 修改为-20~30。	R07A02_30.0 01.30.001
PPP	解决执行 AT+CGACT=1,1 重新激活第一个已经默认激活的 PDP 上下文后，AT 口可能无法正常工作的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
SMS	扩展 AT 命令 AT+QCFG="ltesms/format" 发送 3GPP2 格式短信，并同时接收 3GPP2、3GPP 格式短信。	R07A02_30.0 01.30.001
Voice Call	修复 AT+QCFG="voice_busytone" 启用忙音播放后，挂断电话时概率性无忙音播放的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	限制 Verizon 的 LTE 频段为 B4&B13。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	改变第一路配置：APN 为 au.au-net.ne.jp，用户名为 user@au.au-net.ne.jp，密码为 au，鉴权类型为 CHAP。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	更新 T-Mobile voipMinSessionExpires 的值为 90。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	解决执行 AT+QPOWD=0 ，模块断电后短时间内 usrdta ubi 可能挂载异常的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	更新 SE13 TABLE 时间为 2020/12/21。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	解决搜索到多颗卫星后，执行 AT+QGPSGNMEA="GSV" ，模块无法正常工作的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	解决 AT+QCFG="PCMCLK",0 无法关闭 PCM 时钟的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	AT&T MBN 版本号更新至 202102031，使用网络侧分配的 MTU 大小并将 ue_usage_setting 更改为 DATA Centric。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	修改 SKT MBN 第三路、第四路 APN profile，更新 MBN 版本为 202103121。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	更新 DCM MBN 版本至 202104121，解决找网成功后，无法连接 TCP 进行数传的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	.当对端 IP 地址长度超过 50 个字符时，默认将字符串截断至 50 个字符。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	EF-DIR 读取失败不会触发 SIM 卡掉电。	R07A02_30.0 01.30.001

GENERAL	当 SIM 卡没有返回 FCP 数据时，为 EST 文件填充文件属性。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	不阻止特定运营商的无 sim E911 呼叫。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	解决使用 IPv6 无法连接 Verizon OMA 服务器的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	修改 T-Mobile 第一路 APN 为 IPV6 only。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	解决上传的 AT&T APN Object 11 实例 0 的 APN 名称为空的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	修复开启 CMUX 功能后，无法使用 URC 广播功能的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	将 AT&T 的默认 MTU 设置为 1430，更新 AT&T MBN 日期为 202105171	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	更新 Telstra MBN 版本至 202105192。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	修改 TMO 第二路 profile (IMS) 配置信息，将 OVERRIDHOPDP 值改为 IPV6。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	扩展 AT 命令 AT+QCFG="cmux/urcport" 支持关闭 CMUX 口上报 URC。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	修复部分时区同步 NITZ 时间到 RTC 时间后，RTC 时间错误问题。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	优化运营商 3G Sunset 解决方案，解决 AT&T 3G Sunset 在部分场景（如漫游）无网络的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	修改 KT MBN 的第 2、3、4 路 APN，KT MBN 版本更新为 202106221。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	禁用 T-Mobile 的快速休眠功能。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	解决 AT+QCFG="qcautoconnect" 在 ECM 或 RNDIS 模式下无法启用自动连接的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	修复激活 AT&T 后，模块注网，查询到的 "atm2mgloba" APN 类型为 IPV4V6，然而进行 AT+CFUN=0 和 AT+CFUN=1 切换后，APN 类型变更为 IPV4 类型的问题。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	更新 LGU MBN 版本为 202103101。	R07A02_30.0 01.30.001
GENERAL	修复 AT+QCFG="DIVCTL" 不生效的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	禁用 AT&T 的 FGI 位 27、28 和 29。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	优化 LTE 下的 RX 性能。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	关闭 Verizon MBN 的 VICE 功能。	R07A01_01.0 02.01.002

DFOTA	支持 DFOTA 升级过程中断电后报告 DFOTA 升级进度。	R07A01_01.0 02.01.002
AUDIO	解决 UAC 无声的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	优化 AT+QDIAGPORT 。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决 AT&T 测试用例 LTE-BTR-5-4121 & 4125 & 4552 & 4127 中无法接收 CMAS 消息的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决某些特殊 7bit 控制字符（如 “@”）在 ASCII 中无法正常显示的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决无法通过 AT+QLBSCFG="server" 配置基站定位服务器的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	修复 CMAS 问题，LTE-BTR-5-4118 AT&T 测试不能正常显示特殊字符，扩展 ASCII 的显示逻辑。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 GSMA TS.25 publication 日期。	R07A01_01.0 02.01.002
HTTP	优化执行 AT+QHTTPCFG="rspout/auto",1 开启自动输出 HTTP(S)响应头信息后的 HTTP 功能。	R07A01_01.0 02.01.002
NETWORK	解决屏蔽 CDMA 后，实际已注册到中国电信 LTE 网络， AT+CGATT? 异常返回 0 的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	使能 ECBM 功能。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	PTCRB 认证中解决在测试 GPS 用例中出现的问题：SUPL-2.0-con-024-2 未显示 QGPSURC 字符。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	优化 AT+QWWAN 命令解决文件储存路径错误的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
MQTT	修复 MQTT 接收过多订阅主题导致模块重启的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决执行 AT+QCFG="diversity",1 后意外开启 WCDMA Band4 和 Band8 分集的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	修复历史通话记录功能。	R07A01_01.0 02.01.002
SIMCARD	开启坏卡检测功能。	R07A01_01.0 02.01.002
MQTT	解决使用 AT+QMTCFG="WILLEX" 设置 256 字节 willmessage 后，模块收到遗嘱 URC 上报时 willtopic 也被放在 willmessage 后显示出来的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
NETWORK	默认关闭 eDRX 功能。	R07A01_01.0 02.01.002
SMS	解决开启 SIM 卡热插拔功能后，无法显示当前运营商短信中心号码的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	修改基站定位 locator/LBS 2.0 相关 AT 命令 AT+QLBSCFG? AT+QLBSCFG=? 和 AT+QLBSCFG="token" 参数显示格式。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决 AT+QLBS 返回错误码不正确的问题。	R07A01_01.0 02.01.002

TCP SSL	内置 SSL 协议中，默认忽略校验多级证书链。	R07A01_01.0 02.01.002
NETWORK	扩展 AT+QCFG="fast_dormancy" 命令支持 fast dormancy 模式 3。	R07A01_01.0 02.01.002
NETWORK	优化 AT+QCFG="lte/preferfre" 命令解决由于 AT+QCFG="lte/preferfre" 带宽参数错误导致模块不稳定的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
MQTT	优化 AT+QMTPUBEX ，提高数据模式下服务器自动与模块断开连接，WM 释放后模块的稳定性。	R07A01_01.0 02.01.002
Voice Call	优化三方通话功能。	R07A01_01.0 02.01.002
FTP	FTP 支持服务器多重响应功能解析。	R07A01_01.0 02.01.002
NETWORK	优化电信 LTE ONLY 物联卡注网问题。	R07A01_01.0 02.01.002
Voice Call	拨打紧急电话时，上报 DSCI。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决 AUTO 或固定 4G 移动网络下使用 AT+QLBS 进行定位时，定位失败上报错误码 707（HTTP(S) network open failed）问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 ROW MBN 版本至 201901141。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 Verizon MBN 中的 Profile5 的 ID。	R07A01_01.0 02.01.002
NETWORK	解决 313-100 SIM 卡注册 310-410 网络后，无法重新发起 Home PLMN search 的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	扩展 AT+QFOTADL 命令增加 FOTA 升级路径长度。	R07A01_01.0 02.01.002
MMS	支持使用 AT+QMMSCFG="proxy" 设置以 0 开头的 MMS 代理地址。	R07A01_01.0 02.01.002
FTP	解决 FTP 上传或者下载过程中，在其他 AT 口执行 AT+CFUN=0 后模块无法正常工作的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 Reliance MBN 不改变 2G Band 值。	R07A01_01.0 02.01.002
TCP/UDP	解决激活 PDP 后，立即执行 AT+QIDEACT 命令无响应导致 AT 口概率性无法正常工作的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决激活 AT&T MBN 后，通过 AT+QNVFR 查询 NV553 的值返回错误的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决使用 AT+QLBSCFG? 无法获取默认服务器端口（80）的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决使用 AT+QCFG="urcport/sms" 设置短信上报口为 debug 口不生效的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 AT+CGSN 命令，支持查询 IMEI 号及 SN 号。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决使用 AT&V 查询的 ATX 默认值不正确的问题。	R07A01_01.0 02.01.002

GENERAL	解决使用 AT+QIDNSGIP 解析的 IPV6 域名地址不正确的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	将 SBM MBN 版本更新至 202004041。	R07A01_01.0 02.01.002
FILE	解决使能双串口功能后，通过 UART/debug 口使用 FILE 相关命令上传文件时，数据概率性丢失的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	将 AT+QDAI=? 查询返回结果为从(1-4)改为(1-6)。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决 AT+QSGMIICFG="config" 设置 SGMII 返回错误的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 Verizon MBN 版本至 202004091。	R07A01_01.0 02.01.002
MQTT	修复使用 MQTT 协议发送数据时，RI 有跳变但无 URC 上报的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	将 AT+QCFG="siminvalirecovery" 返回的附着次数从 208 改为(0-1)。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 TF_Germany_VoLTE，以支持 VoLTE。	R07A01_01.0 02.01.002
HTTP	解决使用错误的 URL 发出 HTTP 请求后模块无法正常工作的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决设置固定 band 后，重启模块 2-3 次查询 band 值会恢复成默认值的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
LowPower	解决模块进入 UART 或 USB 慢时钟模式后，EVB 板上的睡眠灯不亮的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 CMCC MBN 以通过 APN1 注册网络。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	优化 AT+QCFG="airplanecontrol" 命令支持拉低 w_disable 时不能通过设置 QMI 退出飞行模式。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决使用 AT+CCLK 查询到的本地时间与使用 AT+CTZU=3 从网络同步的本地时间不一致的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决 USB 暂停再恢复后断线的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
DFOTA	解决 FOTA 升级至 90%-100%时断电，重启后造成 502 以及 520 错误的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决接收 PPP 数据后没有 sleep_ri 跳动的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
NETWORK	优化中国电信 B5，将频点 2452 添加到历史频点里(acq_db)。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决 DFOTA 后，第一次重启模块，USB 功能异常的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	针对非国内运营商，打开 AGPS 功能。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决使用 AT+QCFG="PCMCLK" 命令打开 pcmclk 失败的问题。	R07A01_01.0 02.01.002

DTMF	扩展 AT+QTONEDT=1 支持软解码功能。	R07A01_01.0 02.01.002
TCP/UDP	将 AT+QSSLOPEN 返回的域名长度从 40 个字节增加到 256 个字节。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决模块连接到 DTLS 服务器后，模块发送和接收的数据会丢失的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	更新 CEFS 版本为 “EG25_GC”，00002，202007211。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决使用 AT+QCFG="usbnet",3 设置 RNDIS 模式后，但 AT+QCAUTOCONNECT? 返回值为 0（未自动连接 RNDIS）的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
TCP SSL	解决使用 SSL 进行单边和相互认证连接时发生内存泄漏的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
DFOTA	解决 HTTP URL 中包含特殊字符时 DFOTA 升级失败的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
TCP/UDP	扩展 AT+QICFG="window/scale" 命令配置 TCP 窗口大小。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决 PPP 拨号成功后，执行 AT+CUSD=1,"**100#" 后，在 USB AT 口无法收到 USSD URC 上报的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
GENERAL	解决了 AT+QCFG="hsdpacat" 返回的 HSDPA 和 AT+QCFG="hsupacat" 返回的 HSUPA 的默认值不正确的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
PHB	修复 AT+CPBR 无法读取 SIM 卡紧急电话的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
SMS	解决使用 AT+QCFG="urcport/sms" 设置短信上报口为 debug 口不生效的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
TCP/UDP	解决模块作为 TCP 服务器时，实际连接的客户端数与设定的客户端数不匹配的问题。	R07A01_01.0 02.01.002
SMS	解决执行 AT+QCFG="sms/listmsgmap" 命令导致 AT 口无法正常工作的 问题。	R07A01_01.0 02.01.002
FTP	解决通过 FTP 下载数据不连续时返回错误代码 627 的问题。	R07A02_01.0 01.01.001
MQTT	更正 AT+QMTUNS=? 响应格式+QMTSUB 为+QMTUNS。	R07A02_01.0 01.01.001
FTP	解决通过 FTP PUT 文件时概率性返回错误代码 619 的问题。	R07A02_01.0 01.01.001
HTTP	解决了使用错误的 URL 成功连接 HTTP(S) 服务器后，通过 AT+QHTTPGET 发送 GET 请求，在 URC 上报之前执行 AT+QHTTPSTOP 取消 HTTP(S) 请求，AT 端口可能无法正常工作的 问题。	R07A02_01.0 01.01.001
GENERAL	解决 AT&T 激活 ROW 后无法通过 FIRSTNET 或 NDO 激活的问题。	R07A02_01.0 01.01.001
GENERAL	修改 DCM 第一路 APN 承载，更新 MBN，使其可以正常数据传输。	R07A02_01.0 01.01.001
HTTP	解决执行 AT+QHTTPCFG="closed/ind",1 启用 HTTP(S) 会话关闭标识 URC 上报后会意外上报两次+QHTTPURC: "closed" 的 问题。	R07A02_01.0 01.01.001

GENERAL	修改 T-Mobile 第一路 Profile 配置信息为 spmode.ne.jp, 使其支持 T-Mobile 数传。	R07A02_01.0 01.01.001
HTTP	解决了 AT+QHTTPGET 可能无法向 HTTP (S) 服务器发送 GET 请求并且可能不会发生超时的问题。	R07A02_01.0 01.01.001
GENERAL	修复了加载/卸载 Mac 驱动程序时系统可能没有响应的问题。	R07A02_01.0 01.01.001
TCP/UDP	解决执行 AT+QIOPEN 连接到 TCP Server, 60 秒后, 使用 AT+QICLOSE , 模块没有发出 TCP 断开的挥手动作。	R07A02_01.0 01.01.001
GENERAL	将 Commercial-TMO_VoLTE MBN voipMinSessionExpires 的值修改为 90。	R07A02_01.0 01.01.001
HTTP	解决发送 HTTP PUT 请求后, TCP 服务器无响应, 报错误码 702 的问题。	R07A02_01.0 01.01.001
TCP SSL	解决 AT+QSSLCFG="cacertex" 查询 "cacertex" 方式证书路径, 返回值多一个空行符的问题。	R07A02_01.0 01.01.001

5. 已知问题

功能项	问题描述
/	/

6. 功能

Basic Function								
SMS	Voice Call	Data Call	USSD	PHB	CMUX	FILE ¹⁾	FAX	STK
Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N
Protocol Function								
QMI	TCP/UDP	PPP	FTP	NITZ	NTP	HTTP	PING	TCP SSL
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
MQTT	MMS ²⁾	SMTP	SMTPS	HTTPS				
Y	Y	Y	Y	Y				
Special Function								
SIM Detection	DFOTA	DTMF ³⁾	Dual UART	MBIM	Security ⁴⁾	SD	UAC	LowPower
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
RMNET	ECM	RNDIS						
Y	Y	Y						

备注

1. Y 代表固件支持这个功能。
2. N 代表固件不支持这个功能。
3. ¹⁾仅支持 RAM FILE。
4. ²⁾仅支持 MMS 发送。
5. ³⁾仅支持 DTMF 解码。
6. ⁴⁾支持 Secure Debugging 功能。
7. 验证环境如下所示。更多详情，请联系移远通信技术支持。

Windows 系统：

USB 驱动：Qectel_Windows_USB_Driver(Q)_NDIS_V2.7.1

Qflash 工具：QFlash_V7.0

Linux 系统：

QMI_WWAN 驱动：Qectel_Linux&Android_QMI_WWAN_Driver_V1.2.2

GobiNet 驱动：Qectel_Linux&Android_GobiNet_Driver_V1.6.3

QFirehose 工具：QFirehose_Linux_Android_V1.4.11

Quectel-CM 工具: Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.1

USB 驱动: Quectel_Linux_USB_Serial_Option_Driver_V1.0

QLog 工具: QLog_Linux_Android_V1.5.16

Quectel
Confidential