

# ELEKTRİK GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

Elektrik çarpması, ark parlaması ve yangın risklerini kontrol edin.

8-10 DAKİKA

## AMAÇ

Elektrikli ekipman, geçici enerji dağıtımı, kablo, priz, pano ve enerji kaynaklarından kaynaklanan elektrik çarpması, ark parlaması, yanık, yangın ve beklenmeyen enerjilenme risklerini değerlendirmek ve işe başlamadan önce gerekli kontrolleri doğrulamaktır.

## KONU ANLATIMI

- Elektrik görünmez bir tehlikedir. Hasarlı bir kablo, gevşek bağlantı, açık pano, uygunsuz topraklama veya ıslak ortam çalışanı ölümcül elektrik akımına maruz bırakabilir.
- Elektrikli ekipman yalnızca yetkili kişiler tarafından kurulmalı, onarılmalı ve müdahale edilmelidir. Koruyucu kapakların açılması, sigortaların değiştirilmesi veya enerjili devre üzerinde kontrol yapılması yetkisiz personel tarafından yapılmamalıdır.
- Enerjisiz çalışma esas olmalıdır. Müdahale öncesinde enerji kesilmeli, LOTO uygulanmalı, gerilim yokluğu uygun test cihazıyla doğrulanmalı ve yeniden enerjilenme önlenmelidir.

## GERÇEKÇİ SAHA SENARYOSU

- Bir çalışan taşınabilir elektrikli el aletini kullanmadan önce kabloyu kontrol etmedi. Kablonun dış izolasyonu kesilmiş ve iletken kısmı görünür hale gelmişti.
- Ekipman nemli bir alanda kullanılırken çalışan hasarlı bölüme temas etti ve elektrik çarpmasına maruz kaldı. Devrede uygun kaçak akım koruması da bulunmuyordu.
- Olay; kullanım öncesi kontrol, hasarlı ekipmanın karantinaya alınması, uygun RCD/GFCI koruması ve kuru çalışma koşullarıyla tamamen önlenebilirdi.

## UNUTMAYIN

Elektrikli ekipmanda hasar, açık iletken, yanık kokusu veya anormal ısınma görürseniz kullanmayın. Enerjiyi kesin, ekipmanı etiketleyin ve yetkili kişiye bildirin.

## ELEKTRİK GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

Tehlikeler, kontrol önlemleri ve günlük iş öncesi doğrulama.

8-10 DAKİKA

## TEMEL TEHLİKELER

- Hasarlı kablo, fiş, priz veya ekipman gövdesi.
- Açık veya kilitsiz elektrik panoları.
- Islak ortamda uygunsuz elektrikli ekipman kullanımı.
- Uygunsuz topraklama veya kaçak akım koruması eksikliği.
- Aşırı yüklenmiş uzatma kabloları ve çoklu prizler.
- Enerjili devrelerde yetkisiz çalışma.
- Ark parlaması, kısa devre ve sıcak yüzeyler.
- Kabloların geçiş yollarında hasar görmesi veya takılma riski.

## KONTROL ÖNLEMLERİ

- Ekipmanı, kabloyu, fişi ve prizi kullanımdan önce kontrol edin.
- Hasarlı ekipmanı kullanımdan kaldırın ve karantinaya alın.
- Uygun topraklama ve kaçak akım korumasını doğrulayın.
- Elektrik panolarını kapalı, kilitle ve erişilebilir tutun.
- Kabloları su, keskin kenar ve araç yollarından koruyun.
- Uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin veya seri bağlamayın.
- Enerjisiz çalışma ve LOTO uygulamasını önceliklendirin.
- Gerilim yokluğunu uygun test cihazıyla doğrulayın.
- Yalnızca yetkili elektrik personelinin müdahale etmesini sağlayın.
- Yangın veya elektrik arızasında enerjiyi güvenli şekilde kesin.

## SÜPERVİZÖR KONUŞMA METNİ

Arkadaşlar, bugün kullanacağımız kablo, priz ve elektrikli ekipmanları işe başlamadan kontrol edeceğiz. Hasarlı, ıslak, açık iletkenli veya anormal ısınan hiçbir ekipmanı kullanmayacağız. Elektrik panolarına yalnızca yetkili personel müdahale edecek. Müdahale öncesinde enerji kesilecek, LOTO uygulanacak ve gerilim yokluğu doğrulanacak.

## EKİBE SORULACAK SORULAR

- Kullanılacak kablo ve ekipmanlar kontrol edildi mi?
- Kaçak akım koruması ve topraklama uygun mu?
- Kablolar su, keskin kenar ve araçlardan korunuyor mu?
- Elektrik panoları kapalı ve kilitle mi?
- Hasarlı ekipman görülürse ne yapılacak?
- Enerji izolasyonunu ve testini kim yapacak?

## BUGÜN İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAYIN

- |                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kablolar sağlam         | <input type="checkbox"/> Fişler sağlam          |
| <input type="checkbox"/> Prizler uygun           | <input type="checkbox"/> Topraklama mevcut      |
| <input type="checkbox"/> RCD/GFCI koruması aktif | <input type="checkbox"/> Panolar kapalı         |
| <input type="checkbox"/> Alan kuru               | <input type="checkbox"/> Kablolar korumalı      |
| <input type="checkbox"/> LOTO hazır              | <input type="checkbox"/> Yetkili personel belli |

# KATILIM VE ONAY

## ELEKTRİK GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

Proje / Saha

---

Tarih

---

Konuşmayı yapan

---

Çalışma alanı

---

| No | Ad Soyad | Firma / Görev | İmza |
|----|----------|---------------|------|
| 1  |          |               |      |
| 2  |          |               |      |
| 3  |          |               |      |
| 4  |          |               |      |
| 5  |          |               |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |
| 11 |          |               |      |
| 12 |          |               |      |
| 13 |          |               |      |
| 14 |          |               |      |

Süpervizör notları / ek saha talimatları