



ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

Elektrik çarpması, ark parlaması ve yangın risklerini kontrol edin.

AMAÇ VE KAPSAM

Elektrikli ekipman, geçici enerji dağıtımı, kablo, priz, pano ve enerji kaynaklarından kaynaklanan elektrik çarpması, ark parlaması, yanık, yangın ve beklenmeyen enerjilenme risklerini değerlendirmek ve işe başlamadan önce gerekli kontrolleri doğrulamaktır. Elektrik görünmez bir tehlikedir. Hasarlı bir kablo, gevşek bağlantı, açık pano, uygunsuz topraklama veya ıslak ortam çalışanı ölümcül elektrik akımına maruz bırakabilir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 ELEKTRİK ÇARPMASI	2 ARK PARLAMASI	3 GERİLİM	4 HASARLI KABLO
5 YANLIŞ TEST	6 ISLAK ORTAM	7 AÇIK PANO	8 YETKİSİZ İŞ

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Canlı kabul et ve doğrula

Test-Ölç-Test

Gerilim yokluğu doğrulama yöntemi

0

Yetkisiz canlı çalışma



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

Elektrik çarpması, ark parlaması ve yangın risklerini kontrol edin.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.333-335 ve NFPA 70E; enerjisiz çalışma, kilitleme, gerilim yokluğu testi, sınırlar ve ark tehlikesi KKD'sini düzenler.

OSHA 1910.333(a)

ENERJİSİZ ÇALIŞMA

İletken parçaları mümkünse enerjisiz bırakın; istisna gerekçesi belgelenmeden canlı çalışma yapmayın.

OSHA 1910.333(b)

KİLİTLEME VE ETİKETLEME

Devreyi ayırın, kilitleyin, depolanmış enerjiyi giderin ve gerilim yokluğunu doğrulayın.

OSHA 1910.335

KORUYUCU EKİPMAN

Şok ve ark tehlikesine uygun yalıtımlı araç, eldiven, yüz ve vücut koruması kullanın.

NFPA 70E

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Şok ve ark parlaması riskini, çalışma sınırlarını, etiketi ve enerji seviyesine uygun KKD'yi belirleyin.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Tek hat şeması ve devre tanımı | ☐ Elektrik çalışma izni |
| ☐ LOTO kaydı | ☐ Test cihazı uygunluk kaydı |
| ☐ Şok / ark risk değerlendirmesi | ☐ Yetkili elektrikçi kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Kullanılacak kablo ve ekipmanlar kontrol edildi mi?
- Kaçak akım koruması ve topraklama uygun mu?
- Kablolar su, keskin kenar ve araçlardan korunuyor mu?

GERİLİM YOKLUĞUNUN DOĞRULANMASI



İzolasyon - Kilit - Test-Ölç-Test - Sınır - Ark KKD'si



ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

Elektrik çarpması, ark parlaması ve yangın risklerini kontrol edin.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. ENERJİYİ KESİN

Ekipmanı, kabloyu, fişi ve prizi kullanımdan önce kontrol edin. Hasarlı ekipmanı kullanımdan kaldırın ve karantinaya alın.

2. KİLİTLEYİN VE DOĞRULAYIN

Uygun topraklama ve kaçak akım korumasını doğrulayın. Elektrik panolarını kapalı, kilitli ve erişilebilir tutun. Kabloları su, keskin kenar ve araç yollarından koruyun.

3. SINIRLARI KURUN

Uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin veya seri bağlamayın. Enerjisiz çalışma ve LOTO uygulamasını önceliklendirin. Gerilim yokluğunu uygun test cihazıyla doğrulayın.

4. UYGUN KKD VE ARAÇ KULLANIN

Yalnızca yetkili elektrik personelinin müdahale etmesini sağlayın. Yangın veya elektrik arızasında enerjiyi güvenli şekilde kesin.

KRİTİK UYARI



Elektrikli ekipmanda hasar, açık iletken, yanık kokusu veya anormal ısınma görürseniz kullanmayın. Enerjiyi kesin, ekipmanı etiketleyin ve yetkili kişiye bildirin.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|--|
| ☐ Kablolar sağlam | ☐ Fişler sağlam |
| ☐ Prizler uygun | ☐ Topraklama mevcut |
| ☐ RCD/GFCI koruması aktif | ☐ Panolar kapalı |
| ☐ Alan kuru | ☐ Kablolar korumalı |
| ☐ LOTO hazır | |



ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

Elektrik çarpması, ark parlaması ve yangın risklerini kontrol edin.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			