

DEMO S 65%双模 rgb（带驱动）系列简介说明

- 1、USB 支持高达 1000HZ 真实报告率。支持 CtoC 接口（仅适合 C 口键盘）
- 2、USB 和蓝牙模式均支持全键无冲突（所有按键有响应）
- 3、可运行于 Win, Android, linux, 苹果（需快捷键切换）等操作系统。
- 4、免 EEPROM 记忆，Flash 记忆背光模式。所有轴灯效果支持全局控制：亮度增减（共 5 档默认第 5 档），速度快慢（共 5 档默认第 3 档）。

FN + ↑： 键盘总亮度增加, 支持 5 挡调节

FN + ↓： 键盘总亮度减弱，支持 5 挡调节

FN + →： 灯光效果速度加快，支持 5 挡调节

FN + ←： 灯光效果速度减慢，支持 5 挡调节

以上控制方式支持长按连调，单按一次，调节一个档位，长按，即可连续调节档位，调至极限值时，指示灯闪烁 5 次指示。

灯光效果详细说明：

FN+O 轴灯背光开关

FN+Z：轴灯光效果切换，支持 17 种效果。

FN+X：背光颜色切换

FN+C 灯条灯效切换

FN+V 灯条开关

FN+B 灯条颜色切换

蓝牙/USB 有线设置

FN+P (短按一下) 蓝牙/USB 有线模式切换。(全键灯光白色闪烁 5 秒)

FN+P (长按 5 秒) 进入蓝牙配对模式。配对时 P 键持续闪烁白色，配对成功后停止闪烁。

FN+Q/W/E/R/T 支持存储 5 组蓝牙设备。

蓝牙连接方法

- 1: 打开空格下方开关 (方向向上即为打开，打开后若非长时间不用没必要关闭，待机功耗很低)。
- 2: FN+P (短按一下) 切换到蓝牙模式。
- 3: 通过 FN+Q/W/E/R/T 选择其中一组蓝牙，
- 4: 长按 5 秒 FN+P，此时 P 键持续闪烁，表示已经进入蓝牙配对模式
- 5: 电脑/手机 搜索并连接设备，连接成功后 P 键停止闪烁，完成。

如果使用蓝牙连接，请将键盘切换至蓝牙模式，如果使用数据线连接，请将键盘切换至 USB 有线模式。否则键盘无法正常使用。

FN 组合方式:

FN+Esc: `~， FN+1: F1， FN+2: F2， FN+3: F3， FN+4: F4， FN+5: F5， FN+6: F6， FN+7: F7， FN+8: F8， FN+9:

F9, FN+0: F10, FN+-: F11, FN+=: F12

FN+Y=Prtsc

FN+U=scrk

FN+I=Pause

FN+H=insert

FN+J=Home

FN+ k=pgup

FN+N=del

FN+M=End

FN+, =pgdn

FN+S: MAC 系统

FN+A: WIN 系统

FN+P: 蓝牙设置

FN+WIN: 锁定/解锁 WIN 键

FN+DEL: 背光设置

FN+左 CTRL: F 区与数字键循环切换

FN+空格键 长按 3S, 恢复出厂设置

关于充电。插上 USB 线即可自动充电

- 1: 充电时, 空格键下方单色背光灯亮起。
- 2: 充满后, 空格键下方单色背光熄灭。
- 3: 若 1 分钟无操作, 键盘背光自动关闭并进入睡眠状态 (节省电量)。此时按任意键即可唤醒并继续使用。