Consigna	AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	C	B	A	ADDR
a - Ax = (Ax + Bx) * 2	0	0	0	10	0	0	0	0	1	1010	1010	1011	0
b - Dx = (Fx + Ax) / 4	0	0	0	01	0	0	0	0	1	1101	1111	1010	0
	0	0	10	01	0	0	0	0	1	1101	0	1101	0
c - [Fx] = [Cx - Dx]	0	0	11	0	0	0	0	0	1	0001	0	1101	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0001	1100	0001	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0001	0001	0110	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0001	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1111	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
d - [(IR and AMask)] = Ax	0	0	01	0	0	0	0	0	1	0001	1000	0011	0
	0	0	10	0	1	1	0	1	0	0	0001	1010	0
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
e - Bx = Ex AND [Fx]	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1111	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	01	0	0	0	0	0	1	1011	1110	0	0
f - [SP+1] = [Dx * 2] + Cx	0	0	10	10	0	0	0	0	1	0001	0	1101	0
	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0001	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1100	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0001	0110	0010	0
	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0001	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
g - Ax = Ax or Bx	0	0	11	0	0	0	0	0	1	0001	0	1010	0
	0	0	11	0	0	0	0	0	1	0100	0	1011	0
	0	0	01	0	0	0	0	0	1	0001	0001	0100	0
	0	0	11	0	0	0	0	0	1	1010	0	0001	
h - PC = [Dx] + Cx	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1101	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1100	0	0
i - [(IR and AMask)] = (Ex * 2) + (Ex / 2)	0	0	10	01	0	0	0	0	1	0001	0	1110	0
	0	0	10	10	0	0	0	0	1	0100	0	1110	0
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0001	0100	0
	0	0	01	0	0	0	0	0	1	0001	0011	1000	0
	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0001	0	0

Consigna	AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	C	B	A	ADDR
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
j - [Dx] = (Ax + Bx + Cx) * ½	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0001	1010	1011	0
	0	0	0	01	1	0	0	0	0	0	0001	1100	0
	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1101	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
k - Ax = Ax * Bx	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0001	0	1010	0
	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0100	0	1011	0
	0	0	10	0	0	0	0	0	1	1010	0	0101	0
LOOP:	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0100	FIN
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1010	1010	0001	0
	0	11	0	0	0	0	0	0	1	0100	0100	0111	LOOP
FIN:													
l - Ax = Ax / Bx	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0001	0	1010	0
	0	0	10	0	0	0	0	0	1	1010	0	0101	0
	0	0	11	0	0	0	0	0	1	0100	0	1011	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0100	0100	0110	0
LOOP:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0001	0001	0100	0
	0	01	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0001	RESTAURAR
	0	11	0	0	0	0	0	0	1	1010	1010	0110	LOOP
RESTAURAR:	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0001	0001	1011	0