

	Installation électrique dans les bâtiments résidentiels	Date :
Classe :	Mise en Service	Nom :

La Mise en service

A quoi sert une mise en service ?

- vérifier que la sécurité des biens et des personnes est effectuée
- vérifier que l'installation est fonctionnelle et conforme au cahier des charges.

Quelles sont les étapes de la mise en service ?

Tout d'abord, pour travailler en sécurité, on effectue une VAT avec tout l'équipement nécessaire : EPI, VAT, etc.

Ensuite on vérifie les trois points suivants :

Type de vérification	Appareil	Procédure
Absence de court-circuit	Testeur de continuité	Entre phase et neutre sous toutes les protections et en actionnant les commandes
Isolement	Méga ohmmètre	Entre le PE et la phase puis entre le PE et le neutre sous toutes les protections
Liaison équipotentielle	Testeur de continuité	Entre la barrette de terre du tableau de distribution et la prise de terre aux points de distribution (prises, éclairages, etc.)

Lorsque c'est fait, on alimente l'installation et on contrôle à l'aide d'un voltmètre que la tension d'alimentation est correcte.

Ensuite, on enclenche les protections et on contrôle le bon fonctionnement de l'installation.