

SCADA 구축·운영 안내

계정과 내부 주소를 제외한 공개용 요약 | 전체 복원 매뉴얼 아님

- 원본 문서 환경: CIMON SCADA 3.90 / KEPServerEX 6.11.718.0 / MySQL 8.0.46
- CIMON 화면: 메인·라인·로봇·Vision·알람·트렌드·시스템
- CIMON과 KEPServer 태그 연결, MySQL smart_factory, 32-bit ODBC Unicode Driver 구성
- 새 PC 복원에는 정식 프로그램, 비공개 원본 프로젝트, 현장 태그·통신 설정이 필요
- 공개 ZIP: Vision 4채널 MJPEG 중계, 로봇 TCP 연결 감시, smart_factory 7개 테이블 정의
- CIMON PGX/SCX/PRJ 및 KEPServer OPF 원본은 공개 ZIP에 포함하지 않음

원본의 Python order/production *_test 및 Quick Client 예제는 시험 자료입니다. 최종 CIMON 생산 제어를 대신하는 검증된 실행 코드로 표시하지 않습니다.

기존 원본 수정 없음. 공개본에서 운영 DB와 실제 계정·내부 IP·사용자 경로 제외. 실제 설비 연결/생산 운전 재검증 없음.

생산 제어 신호와 운영 확인

최종 재구축 매뉴얼 기준. 실제 연결 전 현장 I/O와 대조해야 합니다.

- 프로그램 선택: ORDER.PLC_PROGRAM_NO → PLC_Program_No → D0
- 기동: ORDER.PLC_START → M90, 500ms 펄스
- 정상 완료: ROBOT.ROBOT_FINISH_3 / ROBOT_FINISH_(3) → M1023
- 최종 NG: VISION.VISION3_NG → M1124
- 옛 D200 설명, Python 시험 코드의 PLC_FINISH를 현장 최종 신호와 혼동하지 않음
- 통신 확인 순서: PLC 연결 → KEPServer 태그 품질 → CIMON 상태 표시 → 주문·공정 이력 일치
- 로봇 TCP 연결 감시는 연결 유무만 표시. 실제 로봇 동작 성공·공정 완료와 구분
- Vision MJPEG 중계는 화면 표시용. 판정 신호와 생산 제어 완료 조건은 별도 확인

이 문서는 비밀번호·실제 주소를 제공하지 않습니다. 운영 계정과 세부 설정은 비공개 원본에서 담당자가 관리합니다.