



introduzione

in questo corso vedremo:

- cosa deve fare una rete
- non vedremo specifiche implementazioni (sono troppi)

9 crediti, in un mondo ideale terminiamo prima di Natale

ricevimento lunedì 9-11, preferito scrivere via mail prima

ci saranno delle esercitazioni (dal dr. Matteo Paier)

si comunica principalmente su Teams, stesso posto mette le slides (mette quelle del anno precedente e le aggiorna man mano che facciamo le lezioni)

consiglia il libro "[Reti di calcolatori](#)" di [Peterson e Davies](#)



Esame

18 domande con esercizi/teoria

- orale a descrizione del prof
- voto tra 17 e 19 orale obbligatorio
- con voto < 17 non si è ammessi al orale
- **con voto < 10 non puoi iscriverti all'esame successivo (Anche sessione dopo)**

senza aver passato sistemi operativi non si può fare questo esame



Cosa è una rete

Formata da nodi e collegamenti, i nodi hanno capacità computazionale i collegamenti hanno capacità di trasporto.

argomentabilmente le prime effettive reti come le intendiamo noi risalgono nei primi 800, con i centralinisti e le linee telefoniche, il concetto di rete è molto flessibile e si può applicare a contesti anche non inerenti all'informatica.

reti inserire nome sono reti che gestiscono componenti meccaniche

in una rete bisogna assumere che ci saranno dei guasti/errori, quindi va progettata tenendo conto di questo, idealmente rendendola capace di risolvere i guasti automaticamente, senza intervento umano.

le reti di calcolatori sono generiche, quindi non specializzate per uno specifico scopo e devono essere flessibili (adattarsi e modificarle dinamicamente in base a nuove esigenze).



Performance



Latenza

Latency = Propagation Time + Transmit Time + Queue Time

- **propagazione**: tempo che impiega un bit a percorrere il collegamento
- **trasmissione**: tempo che impiega un bit a essere trasmesso dal nodo
- **tempo di accodamento**: tempo che impiega un bit a essere accettato dal nodo

se noi inviamo un pacchetto di piccole dimensioni, la latenza sarà principalmente determinata dalla propagazione (un principio fisico), il limite massimo della velocità di propagazione è la velocità della luce nel **vuoto** (ca. 300.000 km/s).

la luce nelle **fibre ottiche** però è inferiore a quella del vuoto

Se usassimo altri metodi di trasmissione (tipo usando rame) la velocità massima teorica diminuirebbe ulteriormente.

nota: un buon cavo di rame ha una velocità pari al 79% della velocità della luce nel vuoto, mentre una fibra ottica ha una velocità del 67% della velocità della luce nel vuoto.
ma perchè usare la fibra ottica allora?

la fibra ottica ha una **capacità di trasporto** molto maggiore del rame

quindi se voglio inviare pochi bit conviene il rame, se invio pacchetti grossi invece la fibra ottica è più efficiente.

è importante trovare il giusto bilanciamento tra latenza e capacità di trasporto, senza cercare di ottimizzare un aspetto quando un altro lo sovrasta.

Jitter:

quanto varia la latenza nel tempo, per alcuni contesti non è eccessivamente importante (scaricare o inviare files), mentre per altri contesti è fondamentale avere un valore stabile (telefonate, videochiamate, streaming).

avviene perchè internet è parecchio caotico, quindi i pacchetti non è detto che arrivino nello stesso ordine in cui sono stati inviati o che abbiano lo stesso intervallo di tempo con cui sono stati inviati.

ritardo X lunghezza di banda:

come una tubatura, una connessione ha una certa capacità di trasporto (larghezza della tubatura) e un certo ritardo (lunghezza della tubatura).

allo stesso modo una tubatura ha una certa quantità di acqua al suo interno, una connessione ha una certa quantità di dati al suo interno.

$$c = \frac{b}{s} \times d[s] = c \times d \quad [b]$$



se noi vogliamo sfruttare appieno una connessione, dobbiamo cercare di riempirla

Links:

è un qualsiasi collegamento tra due nodi, può essere un cavo di rame, una fibra ottica, un collegamento radio, piccione viaggiatore, ecc.

Un aspetto fondamentale dei link sono le **frequenze** (misurate in Hz - numero di oscillazioni al secondo):

il **periodo** è il tempo che impiega un'onda a compiere un'oscillazione completa.




Encoding

Signals and Symbols

il segnale dello spettro elettromagnetico non è altro che una sinusoide, scomponibile in tre componenti:

- ampiezza (ASK: Amplitude)
- frequenza (FSK: Frequency)
- fase (PSK: Phase)

posso quindi codificare le informazioni variando questi tre componenti:



© Encyclopædia Britannica, Inc.

- se volessi lavorare sulla ampiezza, un'onda "alta" rappresenta un bit 1 e un'onda "bassa" rappresenta un bit 0.
- se volessi lavorare sulla frequenza, raddoppiando la frequenza potrei trasmettere un bit 1 e mantenendo la frequenza originale trasmettere un bit 0.
- se volessi lavorare sulla fase, ruotando la fase di 180 gradi potrei trasmettere un bit 1 e mantenendo la fase originale trasmettere un bit 0.

nulla vieta di eseguire più di una di queste operazioni contemporaneamente, permettendo di trasmettere più bit contemporaneamente.

posso anche usare una sinusoide composta da altre sinusoidi, permettendo di trasmettere più onde contemporaneamente, quindi più bit contemporaneamente.

chi trasmette sceglie uno **stato** (altezza del segnale, frequenza o fase) di un canale, chi riceve deve esserselo, questi stati sono chiamati **simboli**.

i simboli **portano** i bit, e possono essere qualsiasi cosa:

- Livelli di tensione (come nei circuiti)
- Ampiezza di una frequenza portante (AM)
- Spostamento di frequenza (FM)
- Spostamenti di fase (PSK. Molto utilizzato per la codifica digitale)
- Luce accesa/spenta. O diversi livelli di luce
- Lettere sul foglio. Ogni lettera + spazio è l'alfabeto
- Fonemi linguistici nella voce
- Sbuffi di fumo
- Macchie bianche/nere, come nei codici QR
- etc...