ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПЛАТ

PCB fabrication and assembly brief

Конфигурация / Configuration	EVT-PRE-20
Ревизия / Revision	REV_D7
Дата / Date	16.10.2026
Статус / Status	ГОТОВ К ПЕРЕДАЧЕ / READY FOR HANDOFF
Объём / Scope	1 управляемый лот, 20 станций / one controlled lot, 20 stations

1. Заказ / Order

Плата	PCBA для 20 станций	Слои	Master
PCB-MAIN Rev.B	20 + запас по BOM	8	Altium-8L-Rev-B
PCB-PWR	20 + запас по BOM	4	Altium
PCB-MIC	80 + запас по BOM	2	Altium

2. Входной пакет / Input package

- Altium: PrjPcb, SchDoc, PcbDoc, SchLib/PcbLib и OutJob. / Altium: PrjPcb, SchDoc, PcbDoc, SchLib/PcbLib and OutJob.
- CAM: Gerber X2, Excellon PTH/NPTH, IPC-D-356, fab/assembly PDF, PnP, BOM и STEP. / CAM: Gerber X2, Excellon PTH/NPTH, IPC-D-356, fab/assembly PDF, PnP, BOM and STEP.
- Использовать только архив EVT_PRE_20_ПЛАТЫ_ЗАКАЗ_И_МОНТАЖ_ALTIUM_20261016_REV_D7.zip. / Use only EVT_PRE_20_ПЛАТЫ_ЗАКАЗ_И_МОНТАЖ_ALTIUM_20261016_REV_D7.zip.

3. PCB-MAIN Rev.B

RU: 8 слоёв; 110 × 75 × 1,6 мм; стек JLC08161H-3313; ENIG; внешняя медь 1 oz, внутренняя 0,5 oz; controlled impedance по приложенной таблице; 76 resin-filled/capped plated-over vias. Подрядчик подтверждает выбранный stackup и реальные ширины/зазоры до запуска.
EN: 8 layers; 110 × 75 × 1.6 mm; JLC08161H-3313 stack; ENIG; 1 oz outer and 0.5 oz inner copper; controlled impedance per the included table; 76 resin-filled, capped and plated-over vias. Supplier confirms the selected stack and production trace widths/gaps before build.

4. PCB-PWR и PCB-MIC

RU: PCB-PWR: 4 слоя, 90 × 60 × 1,6 мм, PTH/NPTH раздельно, силовые цепи и input protection проверить по DFM. PCB-MIC: 2 слоя, 24 × 22 мм, проверить акустический канал, ориентацию микрофона и панельный bore.
EN: PCB-PWR: 4 layers, 90 × 60 × 1.6 mm, separate PTH/NPTH, DFM review of power and input-protection areas. PCB-MIC: 2 layers, 24 × 22 mm, verify acoustic path, microphone orientation and panel bore.

5. Монтаж и контроль / Assembly and inspection

- Запрещены замены MPN без ECO; DNP/DNI не устанавливать. / No MPN substitutions without ECO; do not fit DNP/DNI parts.
- Проверить Pin 1, полярность, высоту, разъёмы, U.FL/SMA, SIM/microSD и механические keepout. / Verify Pin 1, polarity, height, connectors, U.FL/SMA, SIM/microSD and mechanical keepouts.
- Выполнить AOI; X-ray для скрытых соединений/POFV по согласованному плану; электрический тест bare PCB. / Perform AOI; use X-ray for hidden joints/POFV per the approved plan; electrically test bare PCBs.
- Поставка сопровождается CoC, stackup, finish/copper records, test and inspection reports. / Delivery includes CoC, stackup, finish/copper records, test and inspection reports.

6. Стоп-условия / Stop conditions

RU: Несовпадение слоёв, контура, drill, BOM/PnP, stackup, impedance, POFV, полярности или ревизии блокирует запуск и оформляется вопросом DFM/ECO.
EN: Any mismatch in layers, outline, drill, BOM/PnP, stackup, impedance, POFV, polarity or revision blocks launch and is raised as a DFM/ECO question.