

1 power distribution

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 설계 기준

24 V / 600 W PSU (25 A) → main fuse → 분기 보호. Hazardous motion/heater permission은 E-stop → lid → service guard → independent thermal cutoff → safety contactor의 hardwired normally-safe chain이다. Mega는 feedback만 읽으며 chain을 우회하지 않는다. Protective earth는 frame과 metal hot shield에 전용 bond한다.

1.2 통전 전 gate

- exact PSU/driver/MOSFET/fuse/connector 정격과 DC 차단능력 확인
- 각 conductor ampacity·온도·길이·전압강하를 현지 규정과 donor stall current로 재계산
- PE continuity, insulation, polarity, branch isolation, forced-open interlock 시험 기록
- logic-only → motor → heater 순으로 별도 사용자 승인; power restore 자동 재기동 금지

1.3 분배

Main 24 V bus에서 logic, shredder, screw/feeder, heater 4채널, puller/spooler, fan을 각각 fuse로 분리한다. Software aggregate heater cap 500 W와 reserve 100 W는 물리 fuse를 대체하지 않는다.