

সহজ ভাষায়

C Programming



Operator সংক্রান্ত
Problem Solving



Exercise - 1

ধরি, $A=20$ এবং $B=10$;
এখানে A ও B কে অপারেন্ড বলা হয়।

কাজ	ফলাফল
$A - B$	10
$A \% B$	0
$A ++$	21
$B --$	9



Exercise - 1 (A+B)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int A = 20;
    int B = 10;
    int sum = A + B;
    printf("The sum of %d and %d is
%d\n", A, B, sum);
    return 0;
}
```



Exercise - 1 (A%B)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int A = 20;
    int B = 10;
    int remainder = A % B;
    printf("The remainder of %d
divided by %d is %d\n", A, B,
remainder);
    return 0;
}
```



Exercise - 1 (A++)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int A = 20;
    A++;
    printf("The new value of A is
%d\n", A);
    return 0;
}
```



Exercise - 1 (B--)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int B = 10;
    B--;
    printf("The new value of B is
%d\n", B);
    return 0;
}
```



Exercise - 2

ধরি, $A=20$ এবং $B=10$;

নিচের অপারেটরগুলোকে Relational Operators বলা হয়।

এদের মান অনুযায়ী সত্য/মিথ্যা নিচে যাচাই করা হলো:

কাজ	ফলাফল
$A == B$	মিথ্যা
$A >= B$	সত্য
$A != B$	সত্য
$A < B$	মিথ্যা



Exercise - 2 (A==B)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int A = 20;
    int B = 10;
    if (A == B) {
        printf("A is equal to B\n");
    } else {
        printf("A is not equal to
B\n");
    }
    return 0;
}
```




Exercise - 3

ধরি, $A=20$ এবং $B=10$;

নিচের অপারেটরগুলোর মধ্যে Relational এবং Logical আছে।
এদের মান অনুযায়ী সত্য/মিথ্যা নিচে যাচাই করা হলো:

কাজ	ফলাফল
$A!=B \ \&\& \ B>=A$	মিথ্যা
$A>=B \ \ B==A$	সত্য
$!(A!=B \ \&\& \ B>=A)$	সত্য
$!(A>=B \ \ B==A)$	মিথ্যা



Exercise - 3 (A != B && B >= A)

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int A = 20;
    int B = 10;
    if (A != B && B >= A) {
        printf("A is not equal to B
and B is greater than or equal to
A\n");} else {
        printf("Either A is equal to
B or B is less than A\n");}
    return 0;
}
```



```
#include <stdio.h>
int main() {
```

```
    printf("Thank You"
```

```
    );
    return 0;
}
```