AC 230V IN

F1
250mA T

NT1
NTC 5R/2A

TR1 pri (ext)

L

L_F

L_TR

PE

N

RV1
S20K275

J3

J4

PWR_FLAG

GND

J5
CHASIS

J5 = puente unico GND -> chasis. PE (J3.3) sube al MISMO esparrago.
No hay pista de PE en la PCB: la corriente de falla no pasa por la
placa. Apriete y ensayo de continuidad en design-notes.md sec. 13.

D1
1N4001

LM7812
U1

PWR_FLAG

VRAW+

C1
4700uF/25V

C3
0.33uF

GND

PWR_FLAG

C5
100uF

C7
0.1uF

+12V

R1
2k2

D3
RED

D5
1N4001

SEC_A

12VAC CT 2A

J1

BR1
KBP206

SEC_B

C9
0.33uF

LM7805
U3

C10
100uF

C11
0.1uF

+5V

BUS +12/G/G/-12

R3
680

J2

D6
GRN

R2
2k2

D4
YEL

VRAW-

C2
4700uF/25V

C4
0.33uF

U2
LM7912

C6
100uF

C8
0.1uF

-12V

1N4001
D2

PE: J3.3 al esparrago de chasis; GND al mismo punto via J5 (§13)
Primario: fusible + MOV S20K275 + NTC soft-start (design-notes.md §10/§12)
Variante Europa: primario 230VAC/50Hz. Rieles ±12 V y +5V aux.

SAM17 — Sintetizador analogico modular

Sheet: /
File: sam17-power.kicad_sch

Title: Modulo 01 — Alimentacion ±12 V / +5V

Size: A3	Date: 2026-08-14	**Rev: E**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1