遠程模組

Ethernet 數位模組（8DI / 4DO）

A-1855

● 概觀

※ 內建 Ethernet 介面 + USB 介面
※ Ethernet 支持 8 個獨立端口同時通訊
※ 可使用手機、平板電腦遠程監控
※ 內置馬達驅動器，可直接連接步進馬達
※ 輸出過電流保護（OCP）/ 輸出過熱保護（OTP）/ 輸出欠壓鎖定（UVLO）
※ 搭配無線 AP 可連接 A-3290 雙向遙控器直接控制輸出，無須任何控制器
※ 提供網頁介面可直接監控與控制
※ 支持 Modbus TCP/IP, Modbus RTU
※ 靈活的用戶自定義 Modbus 地址

※ **免費設定監控軟體「Smart Utility / Yotta Utility」**



A-1855　8DI / 4DO（Motor Driver）數位模組

型號	A-1855
工作電壓	10~30VDC / 24VAC
數位輸入（隔離）	8*Isolation DI；status low：<1VDC；status high：>5~30VDC
數位輸出（隔離）	4*（Motor Driver）
數位輸出連續電流	8-60VDC（1.75A）
Ethernet 通訊速率	10/100Mbps
數位輸出入隔離	YES（5000VDC）
輸入切換速度	10HZ
輸出切換速度	10HZ
操作溫度	−20 to +75 °C
防護等級	IP20
安裝方式	35 mm DIN rail or Flush mounting
尺寸（W x H x D）	76.4 × 118.2 × 38.5 mm
通訊介面	USB + Ethernet
通道獨立設定	YES

Address Mapping (A-1851 / A-1855 / A-1860 / A-1869)

Supported Modbus Code : 01/02/05/15				
Address 0X	**Item**	**NOR**	**INIT***	**NOTE**
00001~00016	0~15 DI Input Signal	R	R	
00017~00032	0~15 DO Output Value	R/W	R/W	
00033~00048	0~15 Power On Digital Output Value	R	R/W	
00049~00064	0~15 Communication Fail Safe Value	R	R/W	
00129~01152	0~1023 Auxiliary Memory (M Flag)	R/W	R/W	

Supported Modbus Code : 03/04/06/16				
Address 4X	**Item**	**NOR**	**INIT***	**NOTE**
40177	Communication Fail Safe Time Setting Value	R	R/W	0~65535:Disable~65535msec
40178	All DI Value	R	R	
40211	Module Name 1	R	R	
40212	Module Name 2	R	R	
40213	Version 1	R	R	
40214	Version 2	R	R	
40215~40220	1~6 Mac Serial Number	R	R	
40306~40369	0~63Analog Auxiliary Memory (AM Flag)	R/W	R/W	0~65535
40500~40503	Ethernet IP	R	R/W	IP:x.x.x.x default : 192.168.1.1
40504~40507	Ethernet MASK	R	R/W	MASK: x.x.x.x default:255.255.255.0
40508~40511	Ethernet GATEWAY	R	R/W	GATEWAY: x.x.x.x Default:192.168.1.1
40512	Ethernet Modbus ID	R	R/W	INIT*: 0 ,NOR:1~255
40513	Ethernet LOCAL PORT	R	R/W	1~65535 Default :502
40514	Ethernet REMOTE PORT	R	R/W	1~65535 Default:2000
40515	Ethernet DHCP Enable	R	R/W	0:ENABLE(default) 1:DISABLE
40516	Ethernet PROTOCAL	R	R	0:Modbus TCP/IP(default)
40518~40523	MAC ADDRESS	R	R	EX: 00-05-5D-E8-0F-A3

© 2026 Yottacontrol