

KTVXL - MM - CNTT- Part 11

Xác định giá trị thanh ghi sau một câu lệnh; Xác định giá trị của các cờ trạng thái.

When you submit this form, it will not automatically collect your details like name and email address unless you provide it yourself.

* Required

1. Mã sinh viên: *

AT210436

2. Họ và tên: *

Trần Đức Minh

3. Lớp học phần (L01, L02,...): *

L02

4. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã
Assembler dưới đây: MOV A, #92H MOV R0, #89H ADD A, R0

(1 Point) 

☐ CY=0, AC=1

☒ CY=1, AC=0

☐ CY=1, AC=1

☐ CY=0, AC=0

5. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H CLR C ADDC A, R0

(1 Point) 

☐ AC=1, OV=1

☐ AC=0, OV=0

☐ AC=1, OV=0

☒ AC=0, OV=1

6. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #25H MOV R0, #7DH ADD A, R0

(1 Point) 

☐ AC=0, OV=0

☒ AC=1, OV=1

☐ AC=0, OV=1

☐ AC=1, OV=0

7. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #12H
MOV R0, #0ACH SETB C SUBB A, R0

(1 Point) 

☐ CY=1, OV=1

☐ CY=0, OV=0

☒ CY=1, OV=0

☐ CY=0, OV=1

8. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0

(1 Point) 

☐ CY=1, AC=1

☐ CY=0, AC=1

☒ CY=1, AC=0

☐ CY=0, AC=0

9. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: ADDC A, 40H thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____H.

(1 Point)

1F

10. Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=50H, (R1)=10H, (R2)=20H, (R3)=30H, (30H)=4FH, sau khi thực thi lệnh ADD A, R3 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____ H.

(1 Point)

80

11. Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (30H)=8DH, PSW=41H sau khi thực hiện lệnh SUBB A, 30H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

(1 Point)

41

12. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=30H, (A)=20H, sau khi thực thi lệnh: MOV @R1, A thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

(1 Point)

20

13. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: ADD A, 40H thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

(1 Point)

Enter your answer

14. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV R0, #0AAH MOV A, #0C3H ADD A, R0

(1 Point) ☐ CY=0, AC=0☒ CY=1, AC=0☐ CY=0, AC=1☐ CY=1, AC=1

15. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #83H MOV R0, #49H SETB C ADD A, R0

(1 Point) ☒ AC=0, OV=0

- ☐ AC=1, OV=0
- ☐ AC=1, OV=1
- ☐ AC=0, OV=1

16. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0A7H MOV R0, #2FH CLR C ADDC A, R0 SETB C
(1 Point) 

- ☒ AC=1, OV=0
- ☐ AC=0, OV=1
- ☐ AC=0, OV=0
- ☐ AC=1, OV=1

17. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C5H MOV R0, #0B6H ADD A, R0
(1 Point) 

- ☐ CY=0, AC=1
- ☐ CY=0, AC=0
- ☐ CY=1, AC=1
- ☒ CY=1, AC=0

18. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #5FH ADD A, R0
(1 Point) 

- ☐ OV=1, CY=1

☒ OV=0, CY=1

☐ OV=1, CY=0

☐ OV=0, CY=0

19. Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) =AEH, (R1)=81H, PSW=81H sau khi thực hiện lệnh SUBB A, R1 thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là_____B.
(1 Point)

Enter your answer

20. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:MOV A, #22H
MOV R0, #0B5H ADD A, R0 (1 Point) 

☐ OV=1, CY=1

☐ OV=1, CY=0

☒ OV=0, CY=0

☐ OV=0, CY=1

21. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:MOV A, #0FFH MOV R0, #01H SETB CSUBB A, R0 CLR C
(1 Point) 

☒ CY=0, AC=0

☐ Option 2

☐ CY=1, AC=0

☐ CY=0, AC=1

☐ CY=1, AC=0

22. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=DBH, (40H)=C4H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCHD A, @R1 thì nội dung trong ô nhớ 40H sẽ là_____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A
(1 Point)

CB

23. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #5FH MOV R0, #5BH ADD A, R0
(1 Point) 

☐ OV=0, CY=0

☒ OV=1, CY=0

☐ OV=1, CY=1

☐ Option 2

☐ OV=0, CY=1

24. Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) =AEH, (R1)=81H, PSW=66H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, R1 thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là_____B.
(1 Point)

1011

25. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=50H, (A)=A7H, (50H)=D8H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCHD A, 50H thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____H. Viết nội

dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A
(1 Point)

A8

26. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R0)=60H, (60H)=72H, sau khi thực thi lệnh: MOV 60H, @R0 thì nội dung trong thanh ghi R0 sẽ là_____H.
(1 Point)

60

27. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #12H MOV R0, #65H SETB C SUBB A, R0
(1 Point) 

☐ AC=0, OV=0

☐ AC=0, OV=1

☒ AC=1, OV=0

☐ AC=1, OV=1

28. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H CLR C ADD A, R0
(1 Point) 

☐ CY=1, OV=0

☐ CY=0, OV=1

☒ CY=1, OV=1

☐ CY=0, OV=0

29. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #12H MOV R0, #0FEH SETB CSUBB A, R0

(1 Point) 

☒ OV=0, AC=1

☐ OV=1, AC=1

☐ OV=1, AC=0

☐ OV=0, AC=0

30. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0F7H MOV R0, #0C5H ADD A, R0

(1 Point) 

☒ OV=0, CY=1

☐ OV=1, CY=1

☐ OV=0, CY=0

☐ OV=1, CY=0

31. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #45H MOV R0, #0ADH SETB CSUBB A, R0

(1 Point) 

☐ CY=0, P=1

☒ CY=1, P=1

☐ CY=0, P=0

☐ CY=1, P=0

32. Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) =AEH, (R1)=81H, PSW=81H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, R1 thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

(1 Point)

C4

33. Trên vi điều khiển 89C51 biết (A) =AEH, (R1)=81H, PSW=81H, (81H)=C3H sau khi thực hiện lệnh ADDC A, @R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là_____H.

(1 Point)

72

34. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:MOV A, #5CH MOV R0, #9FH SETB C SUBB A, R0

(1 Point) 

☐ CY=0, AC=0

☐ CY=1, AC=0

☐ CY=0, AC=1

☒ CY=1, AC=1

35. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây:MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H ADD A, R0

(1 Point) 

☐ AC=1, OV=0

☐ AC=0, OV=0

☒ AC=0, OV=1

☐ AC=1, OV=1

36. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0AAH MOV R0, #01H ADD A, R0

(1 Point) 

☐ AC=1, P=1

☐ AC=1, P=0

☒ AC=0, P=1

☐ AC=0, P=0

37. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #1FH MOV R0, #0CDH SETB CSUBB A, R0

(1 Point) 

☐ CY=0, OV=0

☐ CY=1, OV=1

☒ CY=1, OV=0

☐ CY=0, OV=1

38. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0

(1 Point) 

☒ AC=0, OV=1

☐ AC=0, OV=0

☐ AC=1, OV=1

☐ AC=1, OV=0

39. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, 40H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.
(1 Point)

85

40. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0AAH MOV R0, #0BDH ADD A, R0
(1 Point) 

☐ AC=1, P=0

☐ AC=0, P=1

☐ AC=0, P=0

☒ AC=1, P=1

41. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0A7H MOV R0, #2FH ADD A, R0
(1 Point) 

☐ AC=1, OV=1

☒ AC=1, OV=0

☐ AC=0, OV=1

☐ AC=0, OV=0

42. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #57H MOV R0, #89H SETB CY ADDC A, R0

(1 Point) 

☐ CY=0, AC=0

☐ CY=1, AC=1

☒ CY=0, AC=1

☐ CY=1, AC=0

43. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0A7H MOV R0, #2FH CLR C ADDC A, R0 SETB C

(1 Point) 

☐ P=0, CY=1

☒ P=1, CY=1

☐ P=1, CY=0

☐ P=0, CY=0

44. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0FFH MOV R0, #01H ADD A, R0

(1 Point) 

☒ AC=1, P=0

☐ AC=0, P=1

☐ AC=1, P=1

☐ AC=0, P=0

45. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0B2H MOV R0, #4DH SETB CSUBB A, R0

(1 Point) 

☐ CY=1, AC=1

☐ CY=0, AC=0

☐ CY=1, AC=0

☒ CY=0, AC=1

46. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0

(1 Point) 

☐ CY=0, AC=1

☐ CY=0, AC=0

☐ CY=1, AC=1

☒ CY=1, AC=0

47. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=A8H, (PSW)=76H sau khi thực thi lệnh: ADD A, 40H thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là _____B. Viết nội dung dưới dạng số nhị phân, ví dụ nội dung là 0000B thì viết 0000

(1 Point)

1100

48. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #83H MOV R0, #49H ADD A, R0

(1 Point) 

☒ AC=0, OV=0

☐ AC=1, OV=1

☐ AC=0, OV=1

☐ AC=1, OV=0

49. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #1FH MOV R0, #0CDH SETB C SUBB A, R0 SETB C

(1 Point) 

☐ P=0, OV=0

☐ P=0, OV=1

☐ P=1, OV=1

☒ P=1, OV=0

50. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #25H MOV R0, #7DH ADDC A, R0

(1 Point) 

☐ CY=1, P=1

☐ CY=0, P=0

☐ CY=1, P=0

☒ CY=0, P=1

51. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #57H MOV R0, #89H SETB CY ADDC A, R0

(1 Point) 

☒ OV=0, P=0

☐ OV=1, P=0

☐ OV=1, P=1

☐ OV=0, P=1

52. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0C4H MOV R0, #75H CLR C ADDC A, R0

(1 Point) 

☒ P=0, CY=1

☐ P=1, CY=1

☐ P=1, CY=0

☐ P=0, CY=0

53. Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (90H)=6DH, PSW=55H sau khi thực hiện lệnh ADD A, 90H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

(1 Point)

D5

54. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #0FEH MOV R0, #012H SETB C SUBB A, R0 (1 Point) 

☐ CY=1, P=0

☐ CY=0, P=1

☐ CY=1, P=1

☒ CY=0, P=0

55. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #53H MOV R0, #12H ADDC A, R0 CLR C (1 Point) 

☐ CY=1, AC=0

☒ CY=0, AC=0

☐ CY=1, AC=1

☐ CY=0, AC=1

56. Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=94H, (30H)=8DH, PSW=41H sau khi thực hiện lệnh ADD A, 30H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H. (1 Point)

C4

57. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #00H MOV R0, #01H CLR C SUBB A, R0

(1 Point) 

☐ CY=0, AC=0

☒ CY=1, AC=1

☐ CY=1, AC=0

☐ CY=0, AC=1

58. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCH A, R1 thì nội dung trong thanh ghi R1 sẽ là_____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A

(1 Point)

5B

59. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, @R1 thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

(1 Point)

85

60. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #52H MOV R0, #12H ADD A, R0

(1 Point) 

☐ CY=1, AC=0

☒ CY=0, AC=0

☐ CY=0, AC=1

☐ CY=1, AC=1

61. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #87H MOV R0, #78H ADD A, R0

(1 Point) 

☐ AC=0, P=1

☐ AC=1, P=0

☐ AC=1, P=1

☒ AC=0, P=0

62. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #25H MOV R0, #7DH ADDC A, R0

(1 Point) 

☐ AC=0, OV=0

☐ AC=0, OV=1

☒ AC=1, OV=1

☐ AC=1, OV=0

63. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: ADD A, 40H thì nội dung trong thanh ghi PSW sẽ là_____H.

(1 Point)

64. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #027H MOV R1, #0C5H CLR C ADDC A, R1
(1 Point) 

☒ OV=0, CY=0

☐ OV=0, CY=1

☐ OV=1, CY=0

☐ OV=1, CY=1

65. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: XCH A, R1 thì nội dung trong thanh ghi A sẽ là _____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A
(1 Point)

40

66. Trên vi điều khiển 89C51 biết (A)=50H, (R1)=10H, (R2)=20H, (R3)=30H, (30H)=4FH, sau khi thực thi lệnh MOV R2, 30H thì nội dung trong thanh ghi R2 sẽ là _____ H.
(1 Point)

4F

67. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=60H, (60H)=72H, sau khi thực thi lệnh: MOV 40H, @R1 thì nội dung trong ô nhớ 40H sẽ là _____H. Viết nội dung dưới dạng số hexa, ví dụ nội dung là 0AH thì viết 0A
(1 Point)

72

68. Trên vi điều khiển 89C51 biết (R1)=40H, (A)=5BH, (40H)=C3H, (PSW)=81H sau khi thực thi lệnh: SUBB A, @R1 thì nội dung trong các cờ CY, AC, OV và P sẽ là_____B.
(1 Point)

1011

69. Cho biết trạng thái các cờ sau khi vi điều khiển 89C51 thực hiện đoạn mã Assembler dưới đây: MOV A, #8BH MOV R0, #0B4H CLR C ADD A, R0
(1 Point) 

☐ P=0, AC=1

☐ P=0, AC=1

☒ P=0, AC=0

☐ P=1, AC=0

Never give out your password. [Report abuse](#)



This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Microsoft Forms | AI-Powered surveys, quizzes and polls [Create my own form](#)

The owner of this form has not provided a privacy statement as to how they will use your response data. Do not provide personal or sensitive information. | [Consumer Health Privacy](#) | [Terms of use](#)