

KTVXL - MM - CNTT- Part 12

Xác định giá trị thanh ghi sau đoạn lệnh

When you submit this form, it will not automatically collect your details like name and email address unless you provide it yourself.

* Required

1. Mã sinh viên: *

AT210436

2. Họ và tên: *

Trần Đức Minh

3. Lớp học phần (L01, L02, ...): *

L02

4. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là:
_____H.

(1 Point)

30

5. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0 INC R0 INC @R0 Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 7FH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

41

6. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #93H MOV R0, #77H ADD A, R0 ADDC A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

77

7. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: SETB C MOV A, #0C9H MOV R2, #54H SUBB A, R2 Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

74

8. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #25H LOOP: DEC A JNZ LOOP ENDN Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

(1 Point) 

☐ 25H

☐ 26H

☐ 24H

☒ 00H

9. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #55H SUBB A, #56H Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

FF

10. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7FH MOV 7EH, #0ADH MOV 7FH, #26H DEC R0 MOV A, 7FH XRL A, @R0 MOV R0, A XRL A, #7FH Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

00

11. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P3, #55H CLR P3.2 Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

51

12. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #18H JB AC7, SKIP MOV A, #0FFH SJMP EXIT SKIP: CLR A EXIT: SJMP \$ Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:
(1 Point) 

☐ Cả 3 đáp án đều sai

☐ 18H

☒ 0FFH

☐ 00H

13. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #00H DEC ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

FF

14. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P3, #5BHCPL P3.1 CPL P3.2Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

5D

15. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C5H SWAP A ADD A, #32HNội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H
(1 Point)

8E

16. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H INC @R0INC R0 INC @R0Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H
(1 Point)

7F

17. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #2 JNZ SKIP ADDC A, #03H SJMP EXITSKIP: ADDC, #02H EXIT: SJMP \$Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:
(1 Point) 

☐ 02H

☐ 05H☒ 04H☐ 0FFH

18. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #2JZ SKIP ADDC A, #02H SJMP EXIT SKIP: ADDC, #01H EXIT: SJMP \$ Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

(1 Point) 

☐ 03H☐ 02H☒ 04H☐ 0FFH

19. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C3H MOV R0, #0AAH ADD A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

AA

20. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: CLR C MOV A, #0FFH MOV B, #05H SUBB A, B Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

05

21. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #55H MOV 7FH, #4FH INC R0 MOV A, 7EH ORL A, @R0 MOV R0, A ORL A, 7EH Nội dung trong

thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

5F

22. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0F4H MOV B, #0FH ADD A, B Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

0F

23. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH MOV R0, #0F0H XRL A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

F0

24. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH INC A Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

00

25. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #5AH MOV 5AH, A XRL 5AH, #0DBH CPL A XRL 5AH, A Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 5AH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

(1 Point)

24

26. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C5H SWAP A Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

5C

27. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P2, #00H CPL P2.1 CPL P2.0 CPL P2.7 Nội dung trong thanh ghi P2 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

83

28. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0B6H RL A Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

6D

29. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R1, #3 MOV A, #17 LOOP: SETB C SUBB A, #2 DJNZ R1, LOOP Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:
(1 Point) 

☐ 17

☐ 11

☐ 10

☒ 8

30. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0A3H ADD A, #0E6H RRC ANội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

C4

31. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7EH MOV 7EH, #55H MOV 7FH, #4FH INC R0 MOV A, 7EH ORL A, @R0 MOV R0, A ORL A, 7EH Nội dung của ô nhớ 7EH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

55

32. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #77H MOV B, #07H DIV AB Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

00

33. Cho đoạn mã Assembly sau: MOV A, #0F0H MOV B, #0E2H ORL A, B Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

F2

34. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C3H MOV 20H, #77H ADD A, 20H ADDC A, 20H Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H
(1 Point)

B2

35. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P1, #0ABH MOV C, P1.0 ANL C, P1.6 MOV P1.5, C Nội dung trong thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

8B

36. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0C3H MOV R0, #55H ANL A, R0 Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

55

37. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #77H MOV B, #07H DIV A, B Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

11

38. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P1, #0ABH MOV C, P1.0 ANL C, P1.6 MOV P1.4, C Nội dung trong thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

BB

39. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P2, #5BH CPL P2.0 SETB P2.7 Nội dung trong thanh ghi P3 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

FF

40. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #7FH MOV R0, #26H MOV 26H, #0AAH ADD A, 26H ADDC A, @R0 Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 26H sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H. (1 Point)

AA

41. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #52H ADD A, #7BH RLC A Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H. (1 Point)

9A

42. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #5AH MOV 5AH, A ANL 5AH, #0BDH CPL A ANL 5AH, A Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 5AH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H. (1 Point)

00

43. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #30H MOV R1, #0F0H MOV @R1, A MOV A, @R1 Nội dung trong thanh ghi R1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H. (1 Point)

F0

44. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7FH MOV 7EH, #00H MOV 7FH, #40H DEC @R0 DEC R0 DEC @R0 Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 7FH sau khi thực

hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

3F

45. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R1, #3 MOV A, #17 SETB CLOOP: SUBB A, #2 DJNZ R1, LOOP Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

(1 Point) 

☒ 10

☐ 12

☐ 17

☐ 11

46. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #22H MOV B, #10H MUL A,B Nội dung trong thanh ghi B sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

02

47. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #18H MOV 30H, #10H JB ACC.7, SKIP ADD A, 30H MOV 30H, A SJMP EXIT SKIP: SUBB A, 30H MOV 30H, A EXIT: SJMP \$ Nội dung ô nhớ 30H sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

(1 Point) 

☒ 28H

☐ 30H

☐ 08H

☐ 18H

48. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #20H MOV A, #36H MOV 20H, #75H XCHD A, @R0 Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là:

_____H
(1 Point)

35

49. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #5AH MOV 5AH, A ORL 5AH, #22H CPL AORL 5AH, A Nội dung trong ô nhớ có địa chỉ 5AH sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H

(1 Point)

FF

50. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #1JZ SKIP ADDC A, #03H SJMP EXIT: ADDC, #03H EXIT: SJMP \$ Nội dung thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

(1 Point) 

☐ 05H

☒ 04H

☐ 02H

☐ 0FFH

51. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0ABH CLR C ADDC A, #0BAH Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.

(1 Point)

65

52. Cho đoạn mã Assembler trên 89C51 sau: MOV 30H, #02H MOV A, 30H MOV DPTR, #TABLE MOVC A, @A+DPTR MOV P1, A TABLE: DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H Nội dung thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn chương trình trên:

(1 Point) 

☐ 02H

☒ 0A4H

☐ 0F9H

☐ 30H

53. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R0, #7FH MOV 7EH, #0ADH MOV 7FH, #26H DEC R0 MOV A, 7FH XRL A, @R0 MOV R0, A XRL A, 7FH Nội dung trong thanh ghi R0 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H. (1 Point)

8B

54. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0FFH ADD A, #2H Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H (1 Point)

01

55. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV A, #0F0H ORL A, #0FH Nội dung trong thanh ghi A sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H. (1 Point)

FF

56. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV P1, #0FFH CLR P1. Nội dung trong thanh ghi P1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

FE

57. Cho đoạn mã Assembly trên 89C51 sau: MOV R1, #0F0H MOV @R1, #0FH MOV A, #0F0H ADD A, @R1. Nội dung trong thanh ghi R1 sau khi thực hiện đoạn mã trên là: _____H.
(1 Point)

F0

Never give out your password. [Report abuse](#)



This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Microsoft Forms | AI-Powered surveys, quizzes and polls [Create my own form](#)

The owner of this form has not provided a privacy statement as to how they will use your response data. Do not provide personal or sensitive information. | [Consumer Health Privacy](#) | [Terms of use](#)